

DIRECTORATE OF EDUCATION
Govt. of NCT, Delhi

SUPPORT MATERIAL
(2025-2026)

Class : X

SCIENCE
(Urdu Medium)

Under the Guidance of

Sh. Pandurang K. Pole
Secretary (Education)

Ms. Veditha Reddy
Director, Education & Sports

Dr. Rita Sharma
Addl. DE (School & Exam.)

Coordinators

Mr. Parvinder Kumar
DDE (Exam)

Mrs. Ritu Singhal
OSD (Exam)

Mr. Krishan Kumar
OSD (Exam)

Mr. Tushar Saluja
OSD (Exam)

Production Team

Published at Delhi Bureau of Text Books, 25/2, Institutional Area, Pankha Road, New Delhi-58 by **Bijender Kumar**, Secretary, Delhi Bureau of Text Books and **Printed at:** Palak printers, 6, Mohkampur Phase-II, Delhi Road, Meerut -250004 (UP.)

पांडुरंग के. पोले, भा.प्र.से
सचिव (शिक्षा)

PANDURANG K. POLE, IAS
SECRETARY (Education)



राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार
पुराना सचिवालय, दिल्ली-110054
दूरभाष: 011-23890187, 23890119

Government of National Capital Territory of Delhi
Old Secretariat, Delhi-110054
Phone: 23890187, 23890119
E-mail : sccyedu@nic.in

D.O. NO. : DE. 5/228/Excm/Message/
S.M/2018/249
Date : 07/11/2025

MESSAGE

The Directorate of Education remains steadfast in its vision to achieve excellence in the academic domain and its commitment to develop meaningful, engaging, and child-friendly learning content.

Each year, the Directorate carefully reviews and updates the Support Material to ensure alignment with the latest CBSE guidelines and emerging academic developments.

The Support Material provides comprehensive academic support through well-structured practice questions and exercises that strengthen conceptual understanding and exam readiness and aims to nurture students' critical thinking, analytical abilities, and problem-solving skills. Through such sustained efforts, the Directorate of Education continues to guide students towards academic excellence and holistic growth.

This Support Material is intended to bridge classroom learning and examination preparation, enabling students to consolidate knowledge through systematic practice. It has been thoughtfully designed for students, with the belief that its effective use will strengthen their understanding and support them in achieving their learning goals with confidence.

I appreciate the dedication and collaborative effort of all those involved in the development of this material and extend my best wishes to all students—may this Support Material serve as an essential academic aid, enhancing students' confidence and preparedness for examinations.

Best wishes.


(Pandurang K. Pole)

VEDITHA REDDY, IAS
Director, Education & Sports



सत्यमेव जयते

Directorate of Education
Govt. of NCT of Delhi
Room No. 12, Old Secretariat
Near Vidhan Sabha,
Delhi-110054
Ph.: 011-23890172
E-mail :diredu@nic.in

MESSAGE

DE-5/228/Exam/Message/S.M/2018/
402
dated - 09/05/25

Education is the cornerstone of a progressive society, and providing students with the right learning resources is essential for their academic and personal growth. Keeping this in mind, the Directorate of Education, GNCT of Delhi, develops comprehensive Support Material every year for various subjects of Classes IX to XII.

The support material serves as an additional study resource to supplement textbooks by offering clear and easy-to-understand explanation of complex topics. Our dedicated team of expert faculty members has meticulously reviewed and updated this material, aligning it with the latest CBSE syllabus, question paper pattern and assessment guidelines. Our effort is to simplify difficult concepts and make them more accessible to students, helping them save time and effort with ready references for effective preparation.

As Ruskin Bond beautifully said, "Education must inspire the spirit of inquiry, Creativity and Joy" True learning goes beyond memorisation-it encourages curiosity, fosters creativity, and makes the learning process meaningful and enjoyable.

In alignment with the vision of NEP 2020, the CBSE framework now places emphases on competency-based assessments for 50% of the evaluation, highlighting the need for students to develop critical thinking and problem-solving skills. The Support Material is designed to help students analyse concepts deeply, think innovatively, and apply their knowledge affectively, ensuring they are well-prepared not only for exams but also for real-life challenges.

I appreciate the dedicated efforts of the entire team of subject experts in developing this valuable learning resource. I am confident that both teachers and students will make the best use of these material to enhance learning and academic success.

Wishing all students great success in their exam and a bright, fulfilling future ahead.


(VEDITHA REDDY, IAS)

Dr. RITA SHARMA
Additional Director of Education
(School/Exam)



Govt. of NCT of Delhi
Directorate of Education
Old Secretariat, Delhi-110054
Ph.: 23890185

D.O. No. **DE.S/228/Exam/Memo/SM/**
2018/570
Dated: .. **02/07/2025**

MESSAGE

"Children are not things to be molded, but are people to be unfolded." -
Jess Lair

In line with this insightful quote, the Directorate of Education, Delhi, has always made persistent efforts to nurture and unfold the inherent potential within each student. This support material is a testimony to this commitment.

The support material serves as a comprehensive tool to facilitate a deeper understanding of the curriculum. It is crafted to help students not only grasp essential concepts but also apply them effectively in their examinations. We believe that the thoughtful and intelligent utilization of these resources will significantly enhance the learning experience and academic performance of our students.

Our expert faculty members have dedicated themselves to the support material to reflect the latest CBSE guidelines and changes. This continuous effort aims to empower students with innovative approaches, fostering their problem-solving skills and critical thinking abilities.

I extend my heartfelt congratulations to the entire team for their invaluable contribution to creating a highly beneficial and practical support material. Their commitment to excellence ensures that our students are well-prepared to meet the challenges of the CBSE examinations and beyond.

Wishing you all success and fulfilment in your educational journey.

(Dr. Rita Sharma)

DIRECTORATE OF EDUCATION
Govt. of NCT, Delhi

SUPPORT MATERIAL
(2025-2026)

SCIENCE
(Urdu Medium)

Class : X

NOT FOR SALE

PUBLISHED BY : DELHI BUREAU OF TEXTBOOKS

भारत का संविधान उद्देशिका

हम, भारत के लोग, भारत को एक ¹[संपूर्ण प्रभुत्व-संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य] बनाने के लिए, तथा उसके समस्त नागरिकों को :

सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय,
विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म
और उपासना की स्वतंत्रता,
प्रतिष्ठा और अवसर की समता
प्राप्त कराने के लिए,
तथा उन सब में

व्यक्ति की गरिमा और ²[राष्ट्र की एकता
और अखंडता] सुनिश्चित करने वाली बंधुता
बढ़ाने के लिए

दृढ़संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख
26 नवंबर, 1949 ई. को एतद्वारा इस संविधान को
अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं।

1. संविधान (बयालीसवां संशोधन) अधिनियम, 1976 की धारा 2 द्वारा (3.1.1977 से) "प्रभुत्व-संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य" के स्थान पर प्रतिस्थापित।
2. संविधान (बयालीसवां संशोधन) अधिनियम, 1976 की धारा 2 द्वारा (3.1.1977 से) "राष्ट्र की एकता" के स्थान पर प्रतिस्थापित।

THE CONSTITUTION OF INDIA

PREAMBLE

WE, THE PEOPLE OF INDIA, having solemnly resolved to constitute India into a ¹**[SOVEREIGN SOCIALIST SECULAR DEMOCRATIC REPUBLIC]** and to secure to all its citizens :

JUSTICE, social, economic and political;

LIBERTY of thought, expression, belief, faith and worship;

EQUALITY of status and of opportunity; and to promote among them all

FRATERNITY assuring the dignity of the individual and the ²[unity and integrity of the Nation];

IN OUR CONSTITUENT ASSEMBLY this twenty-sixth day of November, 1949 do **HEREBY ADOPT, ENACT AND GIVE TO OURSELVES THIS CONSTITUTION.**

1. Subs. by the Constitution (Forty-second Amendment) Act, 1976, Sec.2, for "Sovereign Democratic Republic" (w.e.f. 3.1.1977)
2. Subs. by the Constitution (Forty-second Amendment) Act, 1976, Sec.2, for "Unity of the Nation" (w.e.f. 3.1.1977)

भारत का संविधान

भाग 4क

नागरिकों के मूल कर्तव्य

अनुच्छेद 51 क

मूल कर्तव्य - भारत के प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वह -

- (क) संविधान का पालन करे और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करे;
- (ख) स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखे और उनका पालन करे;
- (ग) भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करे और उसे अक्षुण्ण बनाए रखे;
- (घ) देश की रक्षा करे और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करे;
- (ङ) भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करे जो धर्म, भाषा और प्रदेश या वर्ग पर आधारित सभी भेदभावों से परे हो, ऐसी प्रथाओं का त्याग करे जो महिलाओं के सम्मान के विरुद्ध हों;
- (च) हमारी सामासिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्त्व समझे और उसका परिरक्षण करे;
- (छ) प्राकृतिक पर्यावरण की, जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी और वन्य जीव हैं, रक्षा करे और उसका संवर्धन करे तथा प्राणिमात्र के प्रति दयाभाव रखे;
- (ज) वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करे;
- (झ) सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखे और हिंसा से दूर रहे;
- (ञ) व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत् प्रयास करे, जिससे राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए प्रयत्न और उपलब्धि की नई ऊँचाइयों को छू सके; और
- (ट) यदि माता-पिता या संरक्षक है, छह वर्ष से चौदह वर्ष तक की आयु वाले अपने, यथास्थिति, बालक या प्रतिपाल्य को शिक्षा के अवसर प्रदान करे।



Constitution of India

Part IV A (Article 51 A)

Fundamental Duties

It shall be the duty of every citizen of India —

- (a) to abide by the Constitution and respect its ideals and institutions, the National Flag and the National Anthem;
- (b) to cherish and follow the noble ideals which inspired our national struggle for freedom;
- (c) to uphold and protect the sovereignty, unity and integrity of India;
- (d) to defend the country and render national service when called upon to do so;
- (e) to promote harmony and the spirit of common brotherhood amongst all the people of India transcending religious, linguistic and regional or sectional diversities; to renounce practices derogatory to the dignity of women;
- (f) to value and preserve the rich heritage of our composite culture;
- (g) to protect and improve the natural environment including forests, lakes, rivers, wildlife and to have compassion for living creatures;
- (h) to develop the scientific temper, humanism and the spirit of inquiry and reform;
- (i) to safeguard public property and to abjure violence;
- (j) to strive towards excellence in all spheres of individual and collective activity so that the nation constantly rises to higher levels of endeavour and achievement;
- * (k) who is a parent or guardian, to provide opportunities for education to his child or, as the case may be, ward between the age of six and fourteen years.

Note: The Article 51A containing Fundamental Duties was inserted by the Constitution (42nd Amendment) Act, 1976 (with effect from 3 January 1977).

* (k) was inserted by the Constitution (86th Amendment) Act, 2002 (with effect from 1 April 2010).



**COURSE STRUCTURE
CLASS X**

(EVALUATION SCHEME)		
THEORY		
Units	Term -1	Marks
I	Chemical Substances-Nature and Behaviour: Chapter 1,2 and 3	16
II	World of Living: Chapter 6	10
III	Natural Phenomena: Chapter 10 and 11	14
Units	Term - II	Marks
I	Chemical Substances-Nature and Behaviour: Chapter 4 and 5	10
II	World of Living: Chapter 8 and 9	13
III	Effects of Current: Chapter 12 and 13	12
IV	Natural Resources: Chapter 15	05
Total Theory (Term I)		80
Internal Assessment: Term I		10
Internal Assessment: Term II		10
Grand Total		100

TERM - I

Theme: Materials

Unit I : Chemical Substances - Nature and Behaviour

Chapter - 1 Chemical reactions and equations

Chemical Reactions: Chemical equation, Balanced chemical equation, implications of a balanced chemical equation, types of chemical reactions: combination, decomposition, displacement, double displacement, precipitation, neutralization, oxidation and reduction.

Chapter - 2 Acids, Bases and Salts

Acids, Bases and Salts: Their definitions in terms of furnishing of H^+ and OH^- ions, General properties, examples and uses, concept of pH scale (Definition

relating to logarithm not required), importance of pH everyday life; preparation and uses of Sodium Hydroxide, Bleaching powder, Baking soda, Washing soda and Plaster of Paris.

Chapter - 3 Metals and Non-metals

Metal and Non-metals: Properties of metals and non-metals; Reactivity series; Formation and properties of ionic compounds

Theme: The World of the Living

Unit II : World of Living

Chapter - 6 Life Processes

Life processes: 'Living Being'. Basic concept of nutrition, respiration, transport and excretion in plants and animals.

Theme: How Things Work

Unit III: Natural Phenomena

Chapter - 10 Light, Reflection and Refraction

Reflection of Light by Curved Surfaces: Images formed by spherical mirrors, centre of curvature, principal axis, principal focus, focal length, mirror formula (Derivation not required), magnification.

Refraction; Laws of refraction, refractive index.

Refraction of light by spherical lens; Image formed by spherical lenses; Lens formula (Derivation not required); Magnification. Power of a lens.

Chapter - 11 Human Eye and Colourful World

Refraction of light through a prism, dispersion of light, scattering of light, applications in daily life.

TERM - II

Theme: Materials

Unit I : Chemical Substances - Nature and Behaviour

Chapter - 4 Carbon and its Compounds

Carbon Compounds: Covalent bonding in carbon compounds. Versatile nature of carbon. Homologous series.

Chapter - 5 Periodic Classification of Elements

Periodic Classification of Elements: Need for classification, early attempts at classification of elements (Dobereiner's Triads, Newland's Law of Octaves,

Mendeleev's Periodic Table), Modern periodic table, gradation in properties, valency, atomic number, metallic and non-metallic properties.

Theme: The World of the Living

Unit II : World of Living

Chapter - 8 How do Organisms Reproduce?

Reproduction: Reproduction in animals and plants (asexual and sexual) reproductive health-need and methods of family planning. Safe sex vs HIV/AIDS. Child bearing and women's health.

Chapter - 9 Heredity and Evolution

Heredity: Heredity; Mendel's contribution- Laws for inheritance of traits: Sex determination: brief introduction;

Theme: Natural Phenomena

Unit IV : Effects of Current

Chapter - 12 Electricity

Ohm's law; Resistance, Resistivity. Factors on which the resistance of a conductor depends. Series combination of resistors, parallel combination of resistors And its applications in daily life, Heating effect of electric current and its applications in daily life. Electric power, Interrelation between P, V, I and R.

Chapter - 13 Magnetic Effects of Current

Magnetic Effects of Current: Magnetic field, field lines, field due to a current carrying conductor, field due to current carrying coil or solenoid; Force on current carrying conductor, Fleming's Left Hand Rule, Electric Motor, Electromagnetic induction. Induced potential difference, Induced current. Fleming's Right Hand Rule.

Theme: Natural Resources

Unit V : Natural Resources

Chapter - 15 Our Environment

Our Environment: Eco-system, Environmental problems, Ozone depletion, waste production and their solutions. Biodegradable and non-biodegradable substances.

ONLY FOR INTERNAL ASSESSMENT

Note: Learners are assigned to read the below listed part of Unit V, They can be encouraged to prepare a brief write up on any one concept of this Unit in their Portfolio. This may be an assessment for Internal Assessment and credit may be given (Periodic assessment/Portfolio). This portion of the Unit is not to be assessed in the year-end examination.

Chapter - 16 Management of Natural Resources

Conservation and judicious use of natural resources. Forest and wild life; Coal and Petroleum conservation. Examples of people's participation for conservation of natural resources. Big dams: advantages and limitations; alternatives, if any, water harvesting. Sustainability of natural resources.

PRACTICALS

Practical should be conducted alongside the concepts taught in theory classes.

TERM - I

List of Experiments

1. A. Finding the pH of the following samples by using pH paper/universal indicator:
 - (i) Dilute Hydrochloric Acid
 - (ii) Dilute NaOH solution
 - (iii) Dilute Ethanoic Acid solution
 - (iv) Lemon juice
 - (v) Water
 - (vi) Dilute Hydrogen Carbonate solution
- B. Studying the properties of acids and bases (HCl & NaOH) on the basis of their reaction with:
 - (a) Litmus solution (Blue/Red)
 - (b) Zinc metal
 - (c) Solid sodium carbonate

Unit I : Chapter-2

2. Performing and observing the following reactions and classifying them into:
 - A. Combination reaction
 - B. Decomposition reaction
 - C. Displacement reaction

D. Double displacement reaction

- (i) Action of water on quicklime
- (ii) Action of heat on ferrous sulphate crystals
- (iii) Iron nails kept in copper sulphate solution
- (iv) Reaction between sodium sulphate and barium chloride solutions.

Unit I : Chapter - 1

3. A. Observing the action of Zn, Fe, Cu and Al metals on the following salt solutions:

- (i) $\text{ZnSO}_4(\text{aq})$
- (ii) $\text{FeSO}_4(\text{aq})$
- (iii) $\text{CuSO}_4(\text{aq})$
- (iv) $\text{Al}_2(\text{SO}_4)_3(\text{aq})$

B. Arranging Zn, Fe, Cu and Al (metals) in the decreasing order of reactivity based on the above result.

Unit I : Chapter - 3

4. Experimentally show that carbon dioxide is given out during respiration.

Unit II : Chapter - 6

5. Determination of the focal length of (i) Concave mirror and (ii) Convex lens by obtaining the image of a distant object.

Unit III : Chapter - 10

6. Tracing the path of a ray of light passing through a rectangular glass slab for different angles of incidence. Measure the angle of incidence, angle of refraction, angle of emergence and Interpret the result.

Unit III : Chapter-10

7. Tracing the path of the rays of light through a glass prism.

Unit III : Chapter - 11

TERM - II

List of Experiments

1. Studying the dependence of Potential difference (V) across a resistor on the current (I) passing through it and determining its resistance. Also plotting a graph between V and I

Unit IV : Chapter - 12

2. Studying (a) binary fission in Amoeba, and (b) budding in yeast and Hydra with the help of prepared slides.

Unit II : Chapter - 8

Prescribed Books

- Science-Textbook for class IX-NCERT Publication
- Science-Text book for class X- NCERT Publication
- Assessment of Practical Skills in Science-Class IX - CBSE Publication
- Assessment of Practical Skills in Science- Class X- CBSE Publication
- Laboratory Manual-Science-Class IX, NCERT Publication
- Laboratory Manual-Science-Class X, NCERT Publication
- Exemplar Problems Class IX - NCERT Publication
- Exemplar Problems Class X - NCERT Publication

Assessment Areas (Theory) 2023-24

(Class X)

Science (086)

Theory

Total Maximum Marks: 80

Competencies	Marks
Demonstrate Knowledge and Understanding	46%
Application of Knowledge/Concepts	22%
Analyze, Evaluate and Create	32%

Note: Internal choice would be provided.

Internal Assessment - Term I and II (10 Marks Each)

- Periodic Assessment - 03 marks
- Multiple Assessment - 02 marks
- Subject Enrichment (Practical Work) - 03 marks
- Portfolio - 02 marks

SUPPORT MATERIAL

CLASS X

SCIENCE

List of contributors for preparation of Support Material in Science Class X (2025-26)

Team Leader Dr. Devender Kumar Vice Principal,
SBV, Narela

Team who Prepared Support Material of Natural Science:



S.No.	Name	Designation	School
1.	Ms. Vandana	TGT (N.Sc.)	SKV No.2 C-Block Janakpuri, Delhi
2.	Mrs. Yogita Girotra	TGT (N.Sc.)	C.A.U.
3.	Mr. Siddharth Kaushik	TGT (N.Sc.)	RPVV Kishan Ganj
4.	Mrs. Abha Srivastava	TGT (N.Sc.)	SKV Burari
5.	Shabhat Husain	TGT (N.Sc.)	Dr. Zakir Husain Mem. Sr. Sec. School Jafrabad, Delhi

فہرست مضامین

صفحہ نمبر	سبق کا نام	نمبر شمار
1	کیمیائی تعاملات اور مساواتیں	-1
20	تیزاب، اساس اور نمک	-2
46	دھاتیں اور غیر دھاتیں	-3
65	کاربن اور اس کے مرکبات	-4
90	اعمال زندگی	-5
115	کنٹرول اور ہم آہنگی	-6
132	عضویے کس طرح تولید کرتے ہیں؟	-7
153	توریت اور ارتقا	-8
167	روشنی - انعکاس اور انعطاف	-9
199	انسانی آنکھ اور رنگ بھری دنیا	-10
220	برق	-11
240	برق روکے مقناطیسی اثرات	-12
261	ہمارا ماحول	-13

کیمیائی تعاملات اور مساواتیں

باب 1



نوٹ: اسکیلبل مساوات عام طور پر غیر متوازن مساوات ہوتی ہیں لیکن کچھ ایسی ہیں جن کو متوازن کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی وہ پہلے سے ہی متوازن ہوتی ہیں مثلاً

اسکیلیٹل مساوات (Skeleton Equation)	متوازن مساوات (Balanced Equation)
$C_{(s)} + O_{2(g)} \longrightarrow CO_{2(g)}$	$C_{(s)} + O_{2(g)} \longrightarrow CO_{2(g)}$
$Zn_{(s)} + H_2SO_{4(l)} \longrightarrow ZnSO_4 + H_{2(g)}$	$Zn_{(s)} + H_2SO_{4(l)} \longrightarrow ZnSO_4 + H_{2(g)}$
$S_{(s)} + O_{2(g)} \longrightarrow SO_{2(g)}$	$S_{(s)} + O_{2(g)} \longrightarrow SO_{2(g)}$
$NaCl_{(aq)} + AgNO_{3(aq)} \longrightarrow NaNO_{3(aq)} + AgCl_{(s)}$	$NaCl_{(aq)} + AgNO_{3(g)} \longrightarrow NaNO_{3(aq)} + AgCl_{(s)}$

ایسی تبدیلی جس میں نئی خصوصیات والی اشیاء کی تشکیل ہوتی ہے اسے **کیمیائی تعامل (Chemical Reaction)** کہتے ہیں۔

- ایسی اشیاء جو کسی کیمیائی تعامل میں حصہ لیتی ہیں انہیں متعامل (Reactant) کہتے ہیں۔
- ایسی اشیاء جو کیمیائی تعامل کے نتیجے میں پیدا ہوتی ہیں انہیں حاصل (Product) کہتے ہیں


مثالیں:

- (i) غذا کا ہضم ہونا
- (ii) تنفس
- (iii) لوہے پر زنگ لگنا
- (iv) میکینیشیم ربین کا جلنا
- (v) دہی کا بننا

کیمیائی تعاملات کے مشاہدات


- حالت میں تبدیلی
- رنگ میں تبدیلی
- درجہ حرارت میں تبدیلی
- گیس کا اخراج

کیمیائی تبدیلی کو ظاہر کرنے کے طریقے



کیمیائی مساوات:

- کیمیائی تعامل کو کیمیائی مساوات کے ذریعے ظاہر کیا جاتا ہے۔ کیمیائی مساوات میں عناصر کی علامت یا متعامل اور ماحصلات کے کیمیائی فارمولوں کو ان کی طبعی حالت کے ساتھ لکھا جاتا ہے۔
- کیمیائی تعامل میں ضروری حالات مثلاً درجہ حرارت، دباؤ اور عمل انگیز وغیرہ کو تیر کے نشان کے اوپر یا نیچے ظاہر کیا جاتا ہے۔




کیمیائی مساوات کو متوازن کرنا

- کمیت کی بقا کا قانون:- کسی بھی کیمیائی تعامل میں کمیت کو نہ تو پیدا کیا جاسکتا ہے اور نہ ہی ضائع کیا جاسکتا ہے۔
- کیمیائی تعامل سے پہلے اور اس کے بعد ہر ایک عنصر کے ایٹموں کی تعداد مساوی ہونی چاہیے۔

مرحلہ وار متوازن کرنا (ہٹ اور ٹرائل طریقہ)

مرحلہ -1: کیمیائی مساوات لکھ کر ہر ایک فارمولے کے چاروں طرف باکس بنائیے۔



مساوات کو متوازن کرتے وقت باکس کے اندر کوئی تبدیلی نہ کریں۔


مرحلہ -2: مساوات میں موجود مختلف عناصر کے ایٹموں کی تعداد کو نوٹ کیجیے۔

عناصر	متعامل میں ایٹموں کی تعداد (LHS)	ماحصل میں ایٹموں کی تعداد (RHS)
Fe	1	3
H	2	2
O	1	4

مرحلہ -3: سب سے زیادہ ایٹموں والے عنصر کو متعامل یا حاصل کی جانب ضرب لگا کر متوازن کیجیے۔




مرحلہ -4: سبھی عناصر کے ایٹموں کو مرحلہ -3 کے مطابق متوازن کیجیے۔



□ سبھی عناصر کے ایٹموں کی تعداد مساوات کے دونوں جانب مساوی ہے۔

مرحلہ -5: متعامل اور حاصلات کی طبعی حالت کو لکھنا:




(s)	—	ٹھوس
(l)	—	رقیق
(g)	—	گیسی حالت
(aq)	—	آبی محلول



مرحلہ -6: کچھ ضروری حالات جیسے درجہ حرارت، دباؤ یا عمل انگیز وغیرہ کو بھی تیر کے نشان کے اوپر یا نیچے لکھیں۔

کیمیائی تعامل کی اقسام

I- **اتحادی تعامل:** اس تعامل میں دو یا دو سے زیادہ اشیاء کراہیک حاصل بناتی ہیں۔



کیلیشیم آکسائیڈ (کونکہ لائٹ) پانی کیلیشیم ہائیڈروآکسائیڈ (بجھاچونا)

حرارت زائعات: وہ تعاملات جن میں ماحصلات کی تشکیل کے ساتھ ساتھ توانائی بھی خارج ہوتی ہے۔


(i) **قدرتی گیس کا احتراق**



(ii) **تنفس بھی ایک حرارت زائعات ہوتا ہے**





II- **تخلیلی تعاملات:** ایسے تعاملات میں واحدے تخلیل ہو کر دو یا دو سے زیادہ ماحصل بناتی ہے۔



• **حرارتی تخلیل:** جب تخلیل کا عمل حرارت کی مدد سے ہوتا ہے۔




فیرس سلفائیٹ فیرک آکسائیڈ
 ہرارنگ لال بھورارنگ



• **الیکٹرو لائٹک تحویل:** جب تحلیل کا عمل برقی روگزار کر انجام دیا جاتا ہے۔




مثال:




• **ضیائی تحلیل:** جب تحلیل کا عمل روشنی کی مدد سے واقع ہوتا ہے۔

زیادہ تر تحلیلی تعاملات حرارت خورد فطرت کے ہوتے ہیں۔ عام طور پر ان تعاملات میں توانائی حرارت، روشنی یا برقی شکل میں جذب ہوتی ہے۔



مثال:




• سلور کلورائیڈ کو جب دھوپ میں رکھا جاتا ہے جو اس کا رنگ سلیٹی (grey) ہو جاتا ہے۔

اس مظہر کا استعمال بلیک اینڈ و ہائٹ فوٹو گرافی میں کیا جاتا ہے۔


• **حرارت خورد تعاملات:** وہ تعاملات جن میں متعال کو توڑنے یا تحلیل کرنے کے لیے حرارت، روشنی کی یا بجلی کی شکل میں توانائی درکار ہوتی ہے۔

تکسیدی اور تحویلی تعامل

V. تکسید (Oxidation): تعامل کے دوران جب کسی شے میں آکسیجن شامل ہوتی ہے یا ہائڈروجن علیحدہ ہوتی ہے تو اسے تکسید کہا جاتا ہے۔



VI- تحویل (Reduction) تعامل کے دوران جب کسی شے میں ہائڈروجن شامل ہوتی ہے یا آکسیجن علیحدہ ہوتی ہے تو اسے تحویل کہا جاتا ہے۔



اس تعامل میں کارپرائکسائیڈ کی کارپریس تحویل ہو جاتی ہے اور ہائڈروجن کی تکسید کے ذریعے پانی کی تشکیل ہوتی ہے۔
اس تعامل میں تکسید اور تحویل دونوں عمل واقع ہوتے ہیں لہذا اسے ریڈاکس تعامل کہتے ہیں۔

روزمرہ کی زندگی میں تکسیدی تعاملات کے اثرات

1. تاکل (Corrosion)

جب کسی دھات کی سطح اس کے آس پاس موجود اشیا (مثلاً نمی، تیزاب، آکسیجن وغیرہ) کے اثر سے خراب ہو جاتی ہے اسے تاکل کہتے ہیں۔

○ لوہے کی چیزوں پر زنگ لگنا، چاندی پر سیاہ رنگ کی پرت چڑھنا اور تانبہ کے اوپر سبز پرت کی تشکیل تاکل کی مثالیں ہیں۔

○ روغن یا قلعی (یا جست کاری) یا الیکٹروپلیٹنگ (برقی ملمع کاری) کے ذریعے دھاتوں کو تاکل سے بچایا جاسکتا ہے۔

2. بساند (Rancidity): چربی دار اور تیل آمیز کھانے پینے کی چیزیں ہوا کے رابطہ میں آنے پر تکسید ہو جاتی ہیں جس سے ان کی بو اور ذائقہ بھی تبدیل ہو جاتا ہے۔ اس عمل کو بساند پن کہا جاتا ہے۔

بساند کو روکنے کے طریقے

- (i) مانع تکسید کار (Antioxidant) کا استعمال کر کے
- (ii) غذائی اشیا کو ہوا روک برتنوں میں رکھ کر
- (iii) ہوا کی جگہ نائٹروجن گیس کا استعمال کر کے
- (iv) بہت زیادہ ٹھنڈا کر کے

مشق

مختصر ترین جواب وال سوالات (MCQ)

- 1- سفیدی کے بعد دیواروں پر چمک کی وجہ
- (a) کیلشیم آکسائیڈ (b) کیلشیم ہائیڈروآکسائیڈ
(c) کیلشیم کاربونیٹ (d) کیلشیم سلفیٹ
- 2- پانی کی برق پاشیدگی ایک تھیلی تعامل ہے۔ اس تعامل میں خارج ہونے والی ہائیڈروجن اور آکسیجن کا مول فیصد ہے۔
- (a) 1:1 (b) 2:1 (c) 4:1 (d) 2:2
- 3- مندرجہ ذیل تعامل کے متعلق کون سا بیان درست ہے؟
- $3\text{Fe(s)} + 4\text{H}_2\text{O (g)} \rightarrow \text{Fe}_2\text{O}_3\text{(s)} + 4\text{H}_2\text{(g)}$
- (a) لوہے کی تکسید ہو رہی ہے (b) پانی کی تھیل ہو رہی ہے
(c) پانی تھیلی ایجنٹ کے طور پر کام کر رہا ہے (d) پانی تکسیدی ایجنٹ کے طور پر کام کر رہا ہے
- (I) (a)، (b) اور (c) (II) (c) اور (d)
(III) (a)، (b) اور (d) (IV) (d) اور (d)
- 4- آلو کے چپس کو بساند سے بچانے کے لیے پلاسٹک کی تھیلی میں کون سی گیس بھری جاتی ہے؟
- (a) Cl_2 (b) O_2 (c) N_2 (d) H_2
- 5- تنفس ایک تعامل ہے:
- (a) ایک تکسیدی تعامل جو حرارت خور ہے
(b) ایک تھیلی تعامل جو حرارت زا ہے
(c) ایک اتحادی تعامل جو حرارت خور ہے
(d) ایک تکسیدی تعامل جو حرارت زا ہے

6- میتھین (Methane) کا جلنا ایک مثال ہے۔

I- حرارت زاتعامل

II- اتحادی تعامل

III- تجلیلی تعامل

(a) صرف I (b) صرف II

(c) I اور II (d) I اور III

7- شے x کا محلول سفیدی میں استعمال ہوتا ہے۔ شے x ہے۔

(a) کیلشیم آکسائیڈ (b) کیلشیم ہائیڈروآکسائیڈ

(c) کیلشیم کاربونیٹ (d) کیلشیم کلورائیڈ

8- جب لوہے کی کیل کو کا پر سلفیٹ کے محلول میں ڈبوایا جاتا ہے تو کا پر سلفیٹ محلول کا رنگ تبدیل ہوتا ہے۔

(a) ہرے سے نیلا (b) نیلے سے ہرا

(c) ہرے سے بے رنگ (d) نیلے سے بے رنگ


9- دیا گیا کیمیائی تعامل ایک مثال ہے۔



(a) اتحادی تعامل (b) ہٹاؤ تعامل

(c) تجلیلی تعامل (d) دوہرا ہٹاؤ تعامل

10- دیئے گئے کیمیائی تعامل کے لیے متوازن مساوات ہے۔



11- جب میگنیشیم ربن کو ہوا میں جلا یا جاتا ہے تو بننے والی راگھ کا رنگ ہوتا ہے۔



(a) کالا (b) سفید (c) پیلا (d) گلابی

- 12- $\text{Na}_2\text{O} \rightarrow \text{Na} + \text{O}_2$ میں مساوات کو متوازن کرنے کے لیے سوڈیم کے کتنے مول درکار ہوں گے؟
- (a) 1 (b) 2 (c) 3 (d) 4
- 13- وہ تعامل جس میں دو مرکبات اپنے آئنوں کا تبادلہ کر کے دو نئے مرکبات بناتے ہیں..... کہلاتے ہیں۔
- (a) ہٹاؤ تعامل (b) اتحادی تعامل
(c) دہرا ہٹاؤ تعامل (d) ریڈاکس تعامل
- 14- جب کپلیم آکسائیڈ پانی سے تعامل کرتا ہے تو درج ذیل میں سے کون سا مرکب بنتا ہے؟
- (a) بجھا چونا (b) کاربن ڈائی آکسائیڈ
(c) کپلیم آکسائیڈ (d) آکسیجن
- 15- درج ذیل مثال کے متعلق درست بیان کی نشاندہی کیجیے۔
- $\text{Fe}_2\text{O}_3 + 2\text{Al} \rightarrow \text{Al}_2\text{O}_3 + 2\text{Fe}$
- (a) اتحادی تعامل
(b) دہرا ہٹاؤ تعامل
(c) تحلیلی تعامل
(d) ہٹاؤ تعامل
- 16- دوہرے ہٹاؤ تعامل کی ایک مثال لکھیے۔ (CBSE-2010, 2011)
- 17- مندرجہ ذیل تعامل میں تجزیاتی ایجنٹ کا نام بتائیے (CBSE-2016)
- $3\text{MnO}_2 + 4\text{Al} \rightarrow 3\text{Mn} + 2\text{Al}_2\text{O}_3$
- 18- جب لیڈ نائٹریٹ کو خشک ٹیسٹ ٹیوب میں گرم کیا جاتا ہے تو خارج ہونے والی بھورے رنگ کی گیس کا نام بتائیے۔
- 19- مندرجہ ذیل ذیل کی وجہ بتائیے۔
- (a) سلور کلورائیڈ کو کالے رنگ کی بوتل میں رکھا جاتا ہے۔

(d) تانبے کے برتن ہوا کے رابطے میں آنے پر اپنی چمک کھودیتے ہیں۔

(c) لوہا، کا پرسلفیٹ محلول سے تانبہ کو ہٹا دیتا ہے۔

20۔ مندرجہ ذیل تعاملات کی نشاندہی (i) اتحادی (ii) تحلیل (iii) ہٹاؤ اور (iv) دوہرا ہٹاؤ تعامل کے طور پر کیجیے۔



21۔ جب کا پرسلفیٹ کے محلول میں لوہے کی کیل کو کچھ وقت کے لیے ڈبایا جاتا ہے تو لوہے کی کیل اور کا پرسلفیٹ کے رنگ میں کیا تبدیلی آتی ہے۔

22۔ مندرجہ ذیل میں تبدیلی کی شناخت کیجیے۔

(i) برف کا پگھلنا

(ii) دودھ کا دہی میں تبدیل ہونا

23۔ تنفس کو حرارت زات تعامل کیوں کہا جاتا ہے؟

24۔ کا پر (تانبہ) کے برتنوں کو اگر ہوا میں کھلا چھوڑ دیا جائے تو ان کی چمک پھینکی پڑ جاتی ہے۔ ایسا کیوں ہوتا ہے؟

25۔ آلوچیس کی تھیلیوں میں نائٹروجن گیس کیوں بھری جاتی ہے؟

26۔ سلور کلورائیڈ کو گہرے سیاہ رنگ کی بوتل میں کیوں رکھا جاتا ہے۔

27۔ کیمیائی تعامل $\text{N}_2 + 3\text{H}_2 \rightarrow 2\text{NH}_3$ میں تعامل کی قسم کو پہچانیے۔

28۔ گرمی کے موسم میں دودھ کو اگر کمرہ کے درجہ حرارت پر زیادہ دیر تک رکھا جائے تو کیا ہوگا؟

29۔ کیا ہوتا ہے جب بغیر بچھا چونا پانی میں ملا یا جاتا ہے؟

دعویٰ اور دلیل قسم کے سوالات

(Assertion and Reason Type of Questions)

درج ذیل سوالات میں دعویٰ کے بیان کے بعد بیان کی دلیل ہے۔ صحیح کا انتخاب کیجیے۔ دو بیانات دیئے ہیں دعویٰ کو A سے اور دلیل کو R سے ظاہر کیا ہے۔ ان سوالات کے لیے نیچے دیئے گئے کوڈ (a)، (b)، (c) اور (d) میں سے صحیح جواب کا انتخاب کیجیے۔

(a) A اور R دونوں درست ہیں اور R دعویٰ (A) کی درست وضاحت ہے۔

(b) A اور R دونوں درست ہیں لیکن R دعویٰ (A) کی درست وضاحت نہیں ہے۔

(c) A درست ہے لیکن R غلط ہے۔

(d) A غلط ہے لیکن R درست ہے۔

1- دعویٰ (A): کیمیائی تعامل شے کی طبعی اور کیمیائی حالت تبدیل کر دیتا ہے۔

دلیل (R): جب پانی (رقیق) سے برقی کرنٹ گزارا جاتا ہے، یہ تحلیل ہو کر ہائیڈروجن اور آکسیجن گیس پیدا کرتا ہے۔

2- دعویٰ (A): متوازن کیمیائی مساوات میں متعامل کی طرف ہر عنصر کی کل کمیت، ماہصل میں اسی عنصر کی کل کمیت کے برابر ہوتی ہے۔

دلیل (R): کیمیائی تعامل کے دوران کمیت کو نہ تو پیدا کیا جاسکتا ہے اور نہ ہی ختم کیا جاسکتا ہے۔

3- دعویٰ (A): جب کیمیشیم کاربونیٹ کو گرم کیا جاتا ہے، یہ تحلیل ہو کر کیمیشیم آکسائیڈ اور کاربن ڈائی آکسائیڈ دیتا ہے۔

دلیل (R): تحلیلی تعامل حرارت کے استعمال کی وجہ سے ہوتا ہے اس لیے یہ ایک حرارت خور تعامل ہے۔

4- دعویٰ (A): چپس بنانے والے چپس کو تکسید سے بچانے کے لیے عام طور پر چپس کی تھیلی میں نائٹروجن گیس بھر دیتے ہیں۔

دلیل (R): یہ چپس کا ذائقہ بڑھاتی ہے اور اس کو ہضم کرنے میں مدد کرتی ہے۔


5- دعویٰ (A): لوہے پر زنگ لگانا تاکل کی سب سے عام قسم ہے۔

دلیل (R): لوہے پر زنگ لگنے کے عمل کو الٹا کیا جاسکتا ہے اگر اس کو کھلا سورج کی روشنی میں چھوڑ دیا جائے۔

مختصر جواب والے سوالات (2 اور 3 نمبر)

- 1- اتحادی تعامل کیا ہے؟ ایک ایسے اتحادی تعامل کی مساوات لکھیے جو حرارت زا بھی ہو۔
- 2- تحلیل تعامل کیا ہے؟ مثال پیش کیجیے۔
- 3- کس قانون کے پیش نظر کیمیائی تعامل کو متوازن کیا جاتا ہے؟ اس قانون کی تعریف بیان کیجیے۔
- 4- مثال دیجیے:
- (i) ایسا کیمیائی تعامل جس میں گیس خارج ہوتی ہے؟
- (ii) کیمیائی تعامل جس میں کسی شے کے رنگ میں تبدیلی آتی ہے؟
- (iii) کیمیائی تعامل جس میں درجہ حرارت تبدیل ہوتا ہے۔
- 5- بساندین کیا ہے بساندین کو روکنے کے دو طریقے لکھیے۔
- 6- تاکل کو بڑھا دینے والی دو شرائط بیان کیجیے۔
- 7- 2g فیرس سلفیٹ کو خشک ٹیسٹ ٹیوب میں گرم کیا جاتا ہے۔
- (i) مذکورہ بالا کیمیائی تعامل کی مساوات لکھیے۔
- (ii) کیمیائی تعامل کی قسم لکھیے۔
- 8- زنک دھات کی پٹی کو کاپر سلفیٹ کے محلول میں رکھنے پر کیا تبدیلی آتی ہے؟ مساوات لکھیے اور تعامل کی قسم پہچانیے۔
- 9- ریڈاکس تعامل سے آپ کیا سمجھتے ہیں؟ کیمیائی تعامل کی مثال دے کر سمجھائیے۔
- 10- پانی کی برق پاشیدگی میں:
- (i) کیتھوڈ اور اینوڈ پر جمع ہونے والی گیس کا نام بتائیے۔
- (ii) ایک ٹیسٹ ٹیوب میں جمع ہونے والی گیس کی مقدار دوسری سے دوگنی کیوں ہے؟
- (iii) برق پاشیدگی سے پہلے پانی میں $\text{dil. H}_2\text{SO}_4$ کی کچھ بوندیں کیوں ڈالی جاتی ہیں؟

11- مندرجہ ذیل کیمیائی تعامل میں



- (i) تسکید ہونے والی شے کا نام لکھیے۔
(ii) تحویل ہونے والی شے کا نام لکھیے۔
(iii) تسکیدی ایجنٹ کا نام بتائیے۔

12- وجہ بتائیے۔

- (i) سورج کی روشنی میں سفید رنگ کا سلور کلورائیڈ سرمی رنگ کا ہو جاتا ہے۔
(ii) سرخ بھورے رنگ کا کاپر پاؤڈر گرم کرنے کے بعد سیاہ رنگ میں تبدیل ہو جاتا ہے۔
13- ایک مرکب 'X' تحلیل ہو کر مرکب 'Y' بناتا ہے اور ساتھ ہی کاربن ڈائی آکسائیڈ بھی پیدا ہوتی ہے۔ مرکب 'Y' کا استعمال سیمنٹ بنانے میں کیا جاتا ہے۔

- (i) مرکب 'X' اور 'Y' کا نام اور فارمولے لکھیے۔
(ii) اس تعامل کی کیمیائی مساوات بھی لکھیے۔

- 14- ایک دھاتی نمک MX سورج کی روشنی میں تحلیل ہو کر دھات M اور X_2 گیس بناتا ہے۔ دھات M کا استعمال زیورات بنانے کے لیے اور X_2 گیس کا استعمال پلیٹنگ پاؤڈر بنانے میں ہوتا ہے۔
دھاتی نمک MX کا استعمال بلیک اینڈ و ہائٹ فوٹو گرامی میں کیا جاتا ہے۔

- (i) دھات M اور X_2 گیس کی شناخت کیجیے۔
(ii) MX کی شناخت کیجیے۔
(iii) دھاتی نمک MX کے سورج کی روشنی میں ہونے والی تعامل کی مساوات لکھیے۔

- 15- دھات x کی پتی کو نیلے رنگ کے YSO_4 نمکی محلول میں دبوایا۔ کچھ وقت بعد دھات Y کی ایک پرت دھات x کی پتی پر بنتی ہے۔ دھات x کا استعمال جسٹ کاری میں ہوتا ہے جبکہ دھات y کا استعمال بجلی کے تار بنانے میں ہوتا ہے۔

(a) دھات x اور y کیا ہوں گی۔

(b) دھاتی نمک YSO_4 کا نام بتائیے۔

(c) x اور YSO_4 کے درمیان کس قسم کا کیمیائی تعامل ہوا؟ متوازن کیمیائی مساوات لکھیے۔

16- جب پوٹاشیم آیوڈائیڈ کے محلول کو لیڈ نائٹریٹ محلول کے ساتھ ایک ٹیسٹ ٹیوب میں ملایا جاتا ہے جو ایک رسوب بناتا ہے۔

(i) رسوب کا رنگ بتائیے

(ii) رسوبی مرکب کا نام بتائیے

(iii) اس کیمیائی تعامل کی متوازن کیمیائی مساوات لکھیے۔ (CBSE-2018)

17- تجلیاتی تعاملات میں متعاملوں کی تحلیل کے لیے حرارت، روشنی یا برقی توانائی کی ضرورت ہوتی ہے۔ ہر ایک قسم کے تجلیاتی

تفاعل کی ایک ایک کیمیائی مساوات لکھیے۔ (CBSE-2018)

18- ایک چائنا ڈش میں 2g سلور کلورائیڈ لے کر اسے کچھ دیر کے لیے سورج کی روشنی میں رکھا جاتا ہے۔ اس معاملے میں آپ کیا

مشاہدہ کریں گے۔ مذکورہ بالا کیمیائی تعامل کی متوازن کیمیائی مساوات لکھیے اور تفاعل کی قسم بھی بتائیے۔ (CBSE-2019)

19- مندرجہ ذیل ہر ایک معاملے میں کیمیائی تعامل کی قسم کو پہچانیے اور تفاعل کی متوازن کیمیائی مساوات لکھیے۔

(a) زنک، سلور نائٹریٹ سے تفاعل کر کے سلور اور زنک نائٹریٹ بناتا ہے۔

(b) پوٹاشیم آیوڈائیڈ، لیڈ نائٹریٹ سے تفاعل کر کے پوٹاشیم نائٹریٹ اور لیڈ آیوڈائیڈ بناتا ہے۔ (CBSE-2019)

طویل جواب والے سوالات (5 نمبر)

1- مکیش کے گھر میں سفیدی کا کام چل رہا ہے۔ مکیش نے دیکھا کہ سفیدی کرنے والے نے پانی سے بھرے ڈرم میں

کوئٹ لائٹ (چونا) ملایا۔ مکیش نے ڈرم کو چھو کر دیکھا تو وہ اسے بہت زیادہ گرم محسوس ہوا۔

(a) مذکورہ بالا تفاعل کی کیمیائی مساوات لکھیے۔

(b) یہ تفاعل کی قسم کا ہے؟

(c) یہ تعامل حرارت زاہے یا حرارت خوراپنے جواب کی وضاحت کیجیے؟

2- مندرجہ ذیل بیانات کو کیمیائی مساوات میں تبدیل کر کے متوازن کیجیے۔

(i) سلور کلو رائڈ سورج کی روشنی میں تحلیل ہو کر سلور اور کلورین گیس بناتا ہے۔

(ii) کیلشیم آکسائیڈ پانی سے تعامل کر کے چونے کا پانی بناتا ہے۔


(iii) سوڈیم ہائیڈروآکسائیڈ اور ہائیڈروکلورک ایسڈ تعامل کر کے سوڈیم کلورائیڈ اور پانی بناتے ہیں۔

(iv) ہلکے ہائیڈروکلورک ایسڈ میں کاپر آکسائیڈ ڈالنے پر ہرے رنگ کا کاپر کلورائیڈ اور پانی بنتا ہے۔

(v) بیریم کلورائیڈ اور سوڈیم سلفائیڈ کے آبی محلول آپس میں تعامل کر کے پانی میں غیر حل پذیر بیریم سلفائیڈ اور سوڈیم کلورائیڈ بناتے ہیں۔

نظیری مطالعہ پر مبنی سوالات

زیادہ تر آلودگی پر قابو پانے کے لیے لائم (چونا) کی شکل میں کیلشیم ہائیڈروآکسائیڈ کا استعمال کیا جاتا ہے۔ کیلشیم ہائیڈروآکسائیڈ بنانے کے لیے چونے کے پتھر کو کیلشیم آکسائیڈ میں تبدیل کیا جاتا ہے اور پھر کیلشیم آکسائیڈ سے کیلشیم ہائیڈروآکسائیڈ بنایا جاتا ہے۔ اس عمل کا ایک مختصر کیمیائی تعامل درجہ ذیل ہے۔



کیلشیم ہائیڈروآکسائیڈ کو بنانے کے لیے کیلشیم آکسائیڈ میں پانی ملانے کے عمل کو ہائیڈریشن یا چونے کو بجھانے کا عمل کہتے ہیں۔ کیلشیم آکسائیڈ جسے عام طور پر بغیر بجھا چونا (Quick Lime) کہتے ہیں، کی ہائیڈریشن کا عمل ایک حرارت زا عمل ہے جس میں بڑی مقدار میں حرارت خارج ہوتی ہے۔ ہائیڈریشن کا عمل بہت تیزی سے ہوتا ہے جس سے بہت حرارت خارج ہوتی ہے۔ یہ حرارت پانی کو ابال کر بھاپ بنا دیتی ہے جس کی وجہ سے ذرات پھٹ جاتے ہیں اور ان کی اندرونی سطح ظاہر ہو جاتی ہے جو پانی سے مل کر چونامزید بجھ جاتا ہے۔ یہ عمل ہائیڈریشن کے مکمل ہونے تک جاری رہتا ہے۔


(i) چونے کو کیلشیم ہائیڈروآکسائیڈ کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے۔ چونے کا فارمولہ کیلشیم ہائیڈروآکسائیڈ ہے جو ہوا

سے CO_2 جذب کر کے سفید رنگ کا مرکب بناتا ہے۔ یہ مرکب مندرجہ ذیل میں سے کون سا ہے؟

(a) CaO (b) CaCO_3

(c) Ca(OH)_2 (d) $\text{CaO} \cdot 2\text{H}_2\text{O}$

(ii) دی گئی لفظی مساوات کا کیمیائی تعامل ہے۔



- (a) $2\text{CaO} + \text{Heat} \rightarrow 2\text{Ca} + \text{O}_2$ (b) $\text{CaCO}_3 + \text{Heat} \rightarrow \text{CaO} + \text{CO}_2$
(c) $\text{Ca(OH)}_2 + \text{Heat} \rightarrow \text{CaO} + \text{H}_2\text{O}$ (d) $2\text{CaCO}_3 + \text{Heat} \rightarrow 2\text{CaO} + \text{CO}_2$

(iii) چونے کی مستحکم (Stable) شکل ہے۔

- (a) کیلشیم ہائیڈروآکسائیڈ
(b) کیلشیم آکسائیڈ
(c) کیلشیم کاربونیٹ
(d) کیلشیم آکسائیڈ، ڈائی ہائیڈریٹ


(iv) کوئک لائم کا کیمیائی نام اور کیمیائی فارمولا کیا ہے؟

یا

جب کوئک لائم میں پانی ملا یا جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ اس کی کیمیائی مساوات لکھیے۔ یہ حرارت کا تعامل ہے یا حرارت خور؟

تیزاب، اساس اور نمک

باب - 2



- ذائقہ کڑوا ہوتا ہے
- لال لٹمس کو نیلا کر دیتے ہیں
- آبی محلول میں OH^- آئین دیتے ہیں
- آبی محلول میں کرنٹ کی ترسیل نہیں ہوتی

- ذائقہ کھٹا ہوتا ہے
- نیلے لٹمس کو لال کر دیتے ہیں
- آبی محلول میں H^+ آئین دیتے ہیں
- آبی محلول میں کرنٹ کی ترسیل کرتا ہے

اساسوں کی طبیعی خصوصیات

اساسوں کی کیمیائی خصوصیات

تیزاب،
اساس اور نمک

تیزابوں کی طبیعی خصوصیات

تیزابوں کی کیمیائی خصوصیات

- اقلی دھات کے ساتھ تعامل کر کے ہائیڈروجن خارج کرتی ہیں
- اساس کے تیزابی آکسائیڈ کے ساتھ تعامل کر کے نمک اور پانی بناتے ہیں


pH اسکیل کی بنیاد پر تیزاب اساس اور نمک کی درجہ بندی

- دھاتوں کے ساتھ تعامل کر کے ہائیڈروجن خارج کرتے ہیں
- دھاتی کاربونیٹ/دھاتی ہائیڈروجن کاربونیٹ کے ساتھ تعامل کر کے CO_2 خارج کرتے ہیں
- کچھ دھاتی آکسائیڈ کے ساتھ تعامل کر کے نمک اور پانی بناتے ہیں

نمک: تیزاب اور اساس کے ملنے پر نمک بنتا ہے۔

pH اسکیل: محلول میں H^+ آئین کا ارتکاز


Some Common Salts



H^+ آئین کے ارتکاز میں اضافہ

H^+ آئین کے ارتکاز میں کمی


کچھ عام نمک




تیزاب (Acid)

- ذائقہ کھٹا ہوتا ہے۔
- نیلے لٹمس کو لال کر دیتے ہیں۔
- آبی محلول میں H آئن پیدا کرتے ہیں۔
- لفظ ACID لاطینی زبان سے لیا گیا ہے جس کا مطلب ہے 'کھٹا'۔

قوی تیزاب:



کمزور تیزاب



موتکز تیزاب: جس میں تیزاب زیادہ مقدار میں اور پانی کم مقدار میں ہوتا ہے۔
ڈائی ٹیوٹ ایسڈ: جس میں تیزاب کم مقدار میں اور پانی زیادہ مقدار میں ہوتا ہے۔

اساس (Base)

- ذائقہ کڑوا ہوتا ہے۔
- الٹمس کو نیلا کر دیتے ہیں
- آبی محلول میں OH^- آئن پیدا کرتے ہیں

قوی اساس

- سوڈیم ہائیڈروآکسائیڈ (NaOH)
- پوٹاشیم ہائیڈروآکسائیڈ (KOH)
- کیلشیم ہائیڈروآکسائیڈ Ca(OH)_2

کمزور اساس

- امونیم ہائیڈروآکسائیڈ NH_4OH

الکلی: وہ اساس جو پانی میں حل پذیر ہوتی ہیں۔ Ca(OH)_2 , KOH, NaOH

نمک (Salt)

نمک، تیزاب اور اساس کے مابین تعامل کے نتیجے میں حاصل ہوتا ہے۔

مثالیں: KCl, NaCl

- تیزاب۔ اساس انڈیکسٹر: کسی محلول میں تیزاب یا اساس کی موجودگی کو ظاہر کرتا ہے۔ ان کے رنگ یا بوتیزنی یا اساسی میڈیم میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ مثلاً میتھائل اورنچ اور فینا لفٹھلین
- لٹمس محلول: یہ ایک قدرتی انڈیکسٹر ہے۔ یہ لائیکین سے حاصل ہونے والا جامنی رنگ ہے۔ قدرتی انڈیکسٹر کی دیگر مثالیں ہیں: لال پتہ گوبھی، پیٹونیا کی رنگین پنکھڑیاں اور ہلدی۔
- مصنوعی انڈیکسٹر: یہ کیمیائی اشیاء ہیں۔ میتھائل اورنچ، فینا لفٹھلین

• آلفیکٹری انڈیکسٹر: ایسی اشیا جن کی بوتیزابی یا اساسی میڈیم میں تبدیل ہو جاتی ہے۔

مثالیں: پیاز اور لونگ، و نیلا

• تیزاب - اساس انڈیکسٹر

نمبر شمار	انڈیکسٹر کا نام	ایسڈ کے ساتھ رنگ میں تبدیلی	اساس کے ساتھ رنگ میں تبدیلی
-A	نیلا ٹمس محلول	لال رنگ میں تبدیل ہو جاتا ہے	کوئی تبدیلی نہیں
-B	لال ٹمس محلول	کوئی تبدیلی نہیں	نیلے رنگ میں تبدیل ہو جاتا ہے
-C	ہلدی	کوئی تبدیلی نہیں	لال رنگ میں تبدیل ہو جاتا ہے
-D	متھائل اورٹیج	لال رنگ میں تبدیل ہو جاتا ہے	پیلے رنگ میں تبدیل ہو جاتا ہے
-E	فینا لفتھلین	کوئی تبدیلی نہیں	گلابی رنگ میں تبدیل ہو جاتا ہے
-F	لال پچہ گوبھی کا رس	لال	ہرا
-G	پیاز کا رس	تیز بو	کوئی بو نہیں
-H	و نیلا	بو وہی رہتی ہے	کوئی بو نہیں
-I	لونگ کا تیل	بو وہی رہتی ہے	کوئی بو نہیں

تیزابوں اور اساسوں کی کیمیائی خصوصیات


دھاتوں کا تعامل

اساس کے ساتھ

تیزاب کے ساتھ

ہائڈروجن گیس + نمک → دھات + اساس

ہائڈروجن گیس + نمک → دھات + تیزاب




(Sodium Zincate)

نوٹ: یہ تعامل سبھی دھاتوں کے ساتھ ممکن نہیں ہے۔

• پوپ ٹیسٹ (Pop Test): ہائیڈروجن گیس کا اخراج کرنے والی ٹیسٹ ٹیوب کے پاس جب جلتی ہوئی موم بتی لائی جاتی ہے تو 'پاپ' آواز پیدا ہوتی ہے۔ اس ٹیسٹ کو ہائیڈروجن گیس کی موجودگی کی جانچ کرنے کے لیے انجام دیا جاتا ہے۔

• تیزابوں کا دھاتی کاربونیٹ اور دھاتی بائی کاربونیٹ کے ساتھ تعامل



(دھاتی ہائیڈروجن کاربونیٹ)




• لائم واٹر ٹیسٹ (چونے کے پانی کا ٹیسٹ): پیدا ہونے والی کاربن ڈائی آکسائیڈ کو چونے کے پانی میں گزارنے پر یہ دودھیا ہو جاتا ہے۔




↑ (غیر حل پذیر)

زیادہ مقدار میں کاربن ڈائی آکسائیڈ کو گزارنے پر مندرجہ ذیل تعامل ہوتا ہے۔



تعدیلی تعاملات (تیزاب اور اساس کا آپس میں تعامل)




جب تیزاب کے ذریعے اساس کا اثر اور اساس کے ذریعے تیزاب کا اثر ختم ہو جاتا ہے تو اسے تعدیلی تعامل کہا جاتا ہے۔ اس تعامل کے نتیجے میں نمک اور پانی حاصل ہوتے ہیں۔

تیزاب اساس کے ساتھ تعامل کر کے نمک اور پانی بناتے ہیں اس تعامل کو تعدیلی تعامل کہتے ہیں۔


دھاتی آکسائیڈوں کا تیزابوں کے ساتھ تعامل

دھاتی آکسائیڈ اساسی نوعیت کے ہوتے ہیں



دھاتی آکسائیڈوں کی نوعیت اساسی ہوتی ہے کیونکہ یہ تیزابوں کے ساتھ تعامل کر کے نمک اور پانی بناتے ہیں۔

غیر دھاتی آکسائیڈ کا اساس کے ساتھ تعامل




نوٹ: غیر دھاتی آکسائیڈ تیزابی نوعیت کے ہوتے ہیں کیونکہ یہ اساس کے ساتھ تعامل کر کے نمک اور پانی بناتے ہیں۔


- سبھی تیزابی محلول بجلی کا ایصال کرتے ہیں۔
- بلب کا جلنا اس بات کو ظاہر کرتا ہے کہ تیزابی محلول بجلی کا موصل ہے۔

آبی محلول میں تیزاب اور اساس


- پانی کی موجودگی میں تیزاب H^+ پیدا کرتے ہیں۔





H^+ اکیلے نہیں رہ سکتے۔ یہ $\text{H}^+(\text{aq})$ یا ہائیڈرونیئم (H_3O^+) کی شکل میں پائے جاتے ہیں۔



- پانی کی موجودگی میں اساس (OH^-) پیدا کرتے ہیں۔





- سبھی اساس پانی میں حل پذیر نہیں ہیں۔ وہ اساس جو پانی میں حل ہو جاتے ہیں القلی کہلاتے ہیں۔
- تیزاب یا اساس میں پانی ملاتے وقت احتیاط برتنی چاہیے۔ ہمیشہ تیزاب کو پانی میں ملانا چاہیے (پانی کو تیزاب میں نہیں) اور محلول کو مسلسل طور پر ہلاتے رہنا چاہیے کیونکہ یہ شدید قسم کا حرارت زاتعال ہے۔
- اگر پانی کو تیزاب میں ملایا جائے تو خارج ہونے والی حرارت کی وجہ سے آمیزہ برتن سے چھلک سکتا ہے اور آپ جل سکتے ہیں کالچ کا برتن زیادہ حرارت کی وجہ سے ٹوٹ بھی سکتا ہے۔



جب کسی تیزاب یا اساس میں پانی ملایا جاتا ہے تو وہ ڈائی لیوٹ ہو جاتے ہیں۔ نتیجتاً تیزابوں اور اساسوں کے فی اکائی حجم میں بالترتیب H_2O^+ یا OH^- آئنوں کا ارتکاز کم ہو جاتا ہے۔

تیزابوں اور اساسوں کی قوت

تیزابوں اور اساسوں کی قوت پیدا ہونے والے بالترتیب H^+ آئنوں اور OH^- آئنوں کے ارتکاز پر منحصر ہوتی ہے۔

بونپورسل انڈیکسٹر:

یہ متعدد انڈیکسٹر کا آمیزہ ہے۔ اس کی مدد سے ہم کسی تیزاب یا اساس کی قوت معلوم کر سکتے ہیں کیونکہ یہ انڈیکسٹر محلول میں ہائڈروجن آئنوں کے مختلف ارتکاز پر مختلف رنگوں کو ظاہر کرتا ہے۔

pH اسکیل:

کسی محلول میں ہائڈروجن آئن ارتکاز کی پیمائش کے لیے استعمال ہونے والا پیمانہ pH اسکیل کہلاتا ہے۔

pH میں حرف p جڑمن لفظ Potenz سے لیا گیا ہے جس کے معنی ہیں 'طاقت'

یہ اسکیل 0 (بہت زیادہ تیزابی) سے 14 (بہت زیادہ قلعوی) تک pH معلوم کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ پانی تعدیلی ہے اس کی pH قدر 7 ہے۔

pH پیر— ایسا کاغذ ہے جس کا استعمال محلول کی pH کی پیمائش کے لیے کیا جاتا ہے۔


تعدیلی محلول pH = 7 —


تیزیابی محلول pH قدر 7 سے کم ہوتی ہے —

اساسی محلول pH قدر 7 سے زیادہ ہوتی ہے —

pH کا تنوع

نمبر شمار	pH قدر	pH پیر کارنگ	محلول کی نوعیت	H ⁺ آئنوں کا ارتکاز	OH ⁻ آئنوں کا ارتکاز
-1	0	گہرا سرخ	بہت زیادہ تیزابی	بہت زیادہ	بہت کم
-2	4	نارنجی یا پیلا	تیزیابی	زیادہ	کم
-3	7	ہرا	تعدیلی	مساوی	مساوی
-4	10	نیلا ہرایا نیلا	اساسی	کم	زیادہ
-5	14	گہرا نیلا یا جامنی	بہت زیادہ اساسی	بہت کم	بہت زیادہ





تیزاب کو ڈائی لیوٹ کرنے پر pH میں اضافہ ہوتا ہے۔

اساس کو ڈائی لیوٹ کرنے پر pH میں کمی ہوتی ہے۔

روزمرہ کی زندگی میں pH کی اہمیت

نباتات اور حیوانات pH حساس ہوتے ہیں۔

ہمارا جسم 7 سے 7.8 pH قدر کی رینج میں کام کرتا ہے۔

- ہمارے نظام ہضم میں pH کی اہمیت— ہمارے جسم میں pH کی سطح ہمارے نظام ہضم کی باقاعدگی میں مدد کرتی ہے۔ بدہضمی کے دوران ہمارے معدہ میں بہت زیادہ تیزاب پیدا ہونے لگتا ہے جس سے معدہ میں درد اور جلن محسوس ہوتی ہے۔ اس درد سے چھٹکارا پانے کے لیے ایٹنا سڈ کا استعمال ہوتا ہے۔ یہ ایٹنا سڈ تیزاب کی زیادتی کو تعدیل کر دیتے ہیں اور ہمیں آرام ملتا ہے۔
- تیزابی بارش کا pH— جب بارش کے پانی کو pH 5.6 سے کم ہو جاتی ہے تو اسے تیزابی بارش کہا جاتا ہے۔ جب تیزابی بارش کا پانی دریا میں پہنچتا ہے تو اس کے پانی کی pH بھی کم ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے آبی جاندار عضویوں کی زندگی خطرے میں پڑ جاتی ہے۔
- مٹی کی pH قدر— اچھی نمو کے لیے پودوں کو ایک مخصوص pH رینج درکار ہوتی ہے۔ اگر کسی جگہ کی مٹی کی pH قدر نارمل سے زیادہ یا کم ہو تو کسان اس مٹی میں حسب ضرورت تیزابی یا قلوئی کیمیائی ایشیا ملاتے ہیں۔
- ہمارا جسم 7.0 سے 7.8 pH کی رینج میں ہی کام کرتا ہے۔ جاندار عضویے pH تبدیلی کی بہت کم رینج میں ہی زندہ رہ سکتے ہیں۔
- دانتوں میں سڑن اور pH— منہ میں موجود بیکٹیریا شکر اور غذا کو تحلیل کر کے تیزاب پیدا کرتے ہیں۔ دانتوں میں سڑن اس


- وقت شروع ہوتی ہے جب pH کی قدر 5.6 سے کم ہو جاتی ہے۔ ٹوتھ پیسٹ (جو عام طور سے اساسی ہوتا ہے) کے استعمال سے اضافی تیزاب کو تعدیل کیا جاسکتا ہے جس سے دانتوں کو سڑنے سے بچایا جاسکتا ہے۔
- شہد کی مکھیوں کے ڈنک اور پچھوگھاس میں میتھنا تک ایسڈ موجود رہتا ہے جس کی وجہ سے جلن اور درد کا احساس ہوتا ہے۔ اگر ہم اس جگہ پر بیکنگ سوڈا جیسے کسی کمزور اساس کا استعمال کریں تو ہمیں درد سے آرام ملتا ہے۔

نمکوں کا pH

قوی تیزاب	+	قوی اساس	→	تعدیلی نمک	pH = 7 (eg, NaCl)
قوی تیزاب	+	کمزور اساس	→	تیزابی نمک	pH < 7 (eg, NH ₄ Cl)
کمزور تیزاب	+	قوی اساس	→	اساسی نمک	pH > 7 (eg, CH ₃ COONa)
کمزور تیزاب	+	کمزور اساس	→	تعدیلی نمک	pH = 7 (eg, CH ₃ COONH ₄)

عام نمک — کیمیائی اشیا کے لیے خام شرے

- سوڈیم کلورائیڈ کو عام نمک کہا جاتا ہے۔ اسے ہم کھانے میں استعمال کرتے ہیں۔ اسے سمندر کے پانی سے حاصل کیا جاتا ہے۔
- چٹانی نمک بھورے رنگ کے بڑے کرشٹوں کی شکل میں پایا جاتا ہے۔ اس کی کان کنی کوئلہ کی طرح کی جاتی ہے۔



1- سوڈیم ہائیڈروآکسائیڈ (NaOH)

عام نام: کاسٹک سوڈا

جب NaCl کے آبی محلول (برائن) میں کرنٹ گزارا جاتا ہے تو یہ تحلیل ہو کر NaOH بناتا ہے۔




Figure 2.8 Important products from the chlor-alkali process

اینوڈیر کلورین (Cl₂) گیس
کیٹھوڈیر ہائیڈروجن (H₂) گیس
کیٹھوڈ کے نزدیک سوڈیم ہائیڈروآکسائیڈ (NaOH) محلول بنتا ہے۔

استعمال:

H₂ : ایندھن
Cl₂ : پانی کو صاف کرنے کے لیے CFC, PVC
HCl : اسٹیل کی صفائی، دوائیں
NaOH : دھاتوں سے گریز وغیرہ ہٹانے کے لیے، صابن اور کاغذ بنانے میں۔

2- بلچنگ پاؤڈر

کیمیائی نام: کیلشیم آکسی کلورائیڈ (CaOCl₂)

عام نام: پلچنگ پاؤڈر

بنانے کا طریقہ: خشک بجھے چوٹے [Ca(OH)₂] پر کلورین گیس گزارنے سے پلچنگ پاؤڈر کی تشکیل ہوتی ہے۔



پانی پلچنگ پاؤڈر کلسیم ہائڈروآکسائیڈ کلورین

استعمال:


- کپڑے بنانے کی صنعت میں سوتی اور لینین کی پلچنگ کے لیے
- کاغذ کی فیکٹری میں لکڑی کی لکڑی کی پلچنگ میں
- کیمیائی صنعتوں میں ایک تکسیدی ایجنٹ کے طور پر
- پینے کے پانی میں موجود جراثیموں کو مارنے کے لیے جراثیم کش کے طور پر

3- بیکنگ سوڈا

کیمیائی نام: سوڈیم ہائڈروجن کاربونیٹ (NaHCO₃)

عام نام: بیکنگ سوڈا

بنانے کا طریقہ:



یہ اساسی ہوتا ہے۔

سوڈیم ہائڈروجن کاربونیٹ (NaHCO₃) کو گرم کرنے پر



اس عمل کے دوران پیدا ہونے والی کاربن ڈائی آکسائیڈ گیس، پیسٹری وغیرہ کو پھلادیتی ہے اور انھیں ملائم بنادیتی ہے۔

استعمال:

- بیکنگ پاؤڈر (بیکنگ سوڈا + ٹارٹریک ایسڈ) بنانے میں۔


- اینٹا سڈ بنانے میں بیکنگ سوڈا کا استعمال ہوتا ہے۔
- اس کا استعمال سوڈا ایسڈ آتش کش میں بھی کیا جاتا ہے۔

4- واشنگ سوڈا

کیمیائی نام: سوڈیم کاربونیٹ ڈیکواہائڈریٹ ($\text{Na}_2\text{CO}_3 \cdot 10\text{H}_2\text{O}$)

عام نام: واشنگ سوڈا

بنانے کا طریقہ: سوڈیم کاربونیٹ کی دوبارہ کرسٹل سازی کے ذریعے بنتا ہے۔
یہ ایک اساسی نمک ہے۔



سوڈیم کاربونیٹ

استعمال:


- شیشہ، صابن اور کاغذ کی صنعت میں
- گھریلو کاموں میں صفائی کے لیے
- سخت پانی کو نرم بنانے کے لیے
- بوریکس بنانے کے لیے

5- پلاسٹر آف پیرس (POP)

کیمیائی نام: کیشیم سلفیٹ ہیمی ہائڈریٹ ($\text{CaSO}_4 \cdot \frac{1}{2}\text{H}_2\text{O}$)


عام نام: پلاسٹر آف پیرس

بنانے کا طریقہ: جب چپسم کو 373K پر گرم کیا جاتا ہے تو یہ $\text{CaSO}_4 \cdot \frac{1}{2}\text{H}_2\text{O}$ بن جاتا ہے جسے پلاسٹر آف پیرس کہتے ہیں۔



(چپسم)

یہ سفید رنگ کا پاؤڈر ہے۔ جب پلاسٹر آف پیرس میں پانی ملا یا جاتا ہے تو یہ جیپسم میں تبدیل ہو جاتا ہے۔



استعمال:

- کھلونے بنانے، سجاوٹی چیزیں بنانے اور سطحوں کو ہموار بنانے میں
 - پلاسٹر پیرس کا استعمال ٹوٹی ہوئی ہڈیوں کو جوڑنے کے لیے پلاسٹر چڑھانے میں کیا جاتا ہے۔
 - اس کا استعمال سطح کو چکنا بنانے میں کیا جاتا ہے۔
- قلماء کا پانی: نمک کی ایک فارمولا اکائی میں موجود پانی کے سالمات کی طے شدہ تعداد قلماء کا پانی کہلاتا ہے۔
- کاپرسلفیٹ ($\text{CuSO}_4 \cdot 5\text{H}_2\text{O}$) میں قلماء کے پانی کے 5 سالمات ہیں۔
 - سوڈیم کاربونیٹ ($\text{Na}_2\text{CO}_3 \cdot 10\text{H}_2\text{O}$) میں قلماء کے پانی کے 10 سالمات ہیں۔
 - کیلشیم سلفیٹ ($\text{CaSO}_4 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$) میں قلماء کے پانی کے 2 سالمات ہیں۔

مشق

مختصر ترین جواب والے سوالات (1 نمبر)

- 1- دانتوں کو سڑنے سے بچانے کے لیے ہمیں اپنے دانتوں کو ٹوٹھ پیسٹ سے برش کرنا چاہیے۔ تو ٹھ پیسٹ کی نوعیت کیسی ہوتی ہے؟
(a) تیزابی (b) تعدیلی (c) اساسی (d) تاکلی
- 2- ایک مرکب 'X' کا آبی محلول لال لٹمس کو نیلا کر دیتا ہے۔ مرکب 'X' کیا ہے؟
(a) ہائڈروکلورک ایسڈ (b) امونیم ہائڈروکسائیڈ
(c) سوڈیم کلورائیڈ محلول (d) سرکا
- 3- pH=5 یا pH=2 میں سے کون زیادہ تیزابی ہے؟
- 4- جب خشک بجھے ہوئے چوئے (Slaked lime) میں سے کلورین گیس کو گزارا جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟
- 5- خشک HCl گیس خشک نیلے لٹمس پیپر کا رنگ کیوں نہیں تبدیل کرتی۔
- 6- خالی جگہوں کو پر کیجیے۔
(a) پلاسٹرف پیرس کا کیمیائی فارمولا..... ہے۔
(b) تعدیلی اشیا کی pH قدر..... ہوتی ہے۔
(c) سونا دھات..... میں حل ہو جاتی ہے۔
(d)..... عام طور پر استعمال ہونے والا اینیٹا سڈ ہے۔
- 7- یونیورسل انڈیکسٹری مدد سے کچھ محلولوں کی نوعیت کی جانچ کرنے پر مندرجہ ذیل نتائج حاصل ہوئے۔
(i) سلفیورک ایسڈ — لال
(ii) دھاتی پالش — گہرا نیلا
(iii) ملک آف میگیشیا — ہلکا نیلا




(iv) اوون کلینز — بینگنی

(v) رقیق صابن — پیلا

(vi) کاربیٹری کا تیزاب — گلابی

مذکورہ بالا محلولوں کو ان کی pH قدر کی بڑھتی ہوئی ترتیب میں لکھیے۔

8- مندرجہ ذیل تعاملات کو مکمل کیجیے۔



9- مندرجہ ذیل جدول میں خالی جگہوں کو پر کیجیے۔

حاصل نمک		نمک کا نام	
تیزاب سے	اساس سے	فارمولا	
—	NH_4OH	NH_4Cl	(i) امونیم کلورائیڈ
H_2SO_4	—	CuSO_4	(ii) کاپرسلفیٹ
—	NaOH	NaCl	(iii) سوڈیم کلورائیڈ
HNO_3	—	$\text{Mg(NO}_3)_2$	(iv) میگنیشیم نائٹریٹ
—	—	K_2SO_4	(v) پوٹاشیم سلفیٹ
—	Ca(OH)_2	$\text{Ca(NO}_3)_2$	(vi) کیلشیم نائٹریٹ

10- مندرجہ ذیل کیمیائی اشیاء کی درجہ بندی قوی اور کمزور تیزابوں کے تحت کیجیے۔

ہائیڈروکلورک ایسڈ، فارمک ایسڈ، نائٹرک ایسڈ، ایسیٹک ایسڈ، سلفیورک ایسڈ، ہٹرک ایسڈ۔

جوابات: (c) 1-، (b) 2

- 11- چیونٹی کے ڈنک میں کون سا تیزاب ہوتا ہے؟
- 12- انڈے کے چھلکوں کو نائٹرک ایسڈ (HNO_3) میں ڈالنے پر کیا ہوگا؟
- 13- ایسے نمک کا نام بتائیے جس میں قلماء کا پانی نہیں ہوتا۔
- 14- بیلنگ پاؤڈر کے دو اجزاء کے نام لکھیے۔
- 15- عمل ہضم کے دوران نکلنے والے گیسٹرک رس کی pH کتنی ہوتی ہے؟
- 16- سونے کو گھولنے کے لیے کس محلول کا استعمال کیا جاتا ہے؟
- 17- جب ہائڈروکلورک ایسڈ، دھات کے ساتھ تعامل کرتا ہے تو کون سی گیس پیدا ہوتی ہے؟ آپ اس گیس کی موجودگی کی جانچ کس طرح کریں گے؟
- 18- جب تیزابی بارش کا پانی دریا میں چلا جاتا ہے تو آبی جاندار عضویوں کی زندگی خطرے میں کیوں پڑ جاتی ہے؟
- 19- جب مرتکز تیزاب کو پانی میں ملا یا جاتا ہے تو یہ عمل حرارت زا ہوتا ہے یا حرارت خور؟
- 20- کلورالقی عمل کے کس ما حاصل کا استعمال بلیچنگ پاؤڈر بنانے میں کیا جاتا ہے؟

پریکٹیکل پرمینی (MCQ)

- 1- ایک طالب عمل نے نامعلوم محلول کی ایک بوند کو pH پیپر پر ڈالا اور نیلے رنگ کے دھبے کا مشاہدہ کیا۔ یہ محلول کیا ہو سکتا ہے؟
- (a) H_2O (b) HCl (c) NaOH (d) H_2SO_4
- 2- کسی محلول کی pH قدر معلوم کرنے کا صحیح طریقہ کیا ہے؟
- (a) محلول کو ٹیسٹ ٹیوب میں گرم کرنا اور pH پیپر کو نکلنے والے اجزات کے رابطے میں رکھنا
- (b) محلول کو pH پیپر پر ڈالنا
- (c) pH پیپر کو محلول میں ڈبونا
- (d) محلول کی بوند کو ڈراپر کی مدد سے pH پیپر پر ڈالنا

3- بہت زیادہ تیزابی، اساسی اور تعدیلی محلولوں کا pH پیپر پر حاصل ہونے والا رنگ بالترتیب ہے:

(a) نیلا، نارنجی، ہرا (b) پیلا، نیلا، ہرا

(c) لال، نیلا، ہرا (b) لال، ہرا، نیلا

4- چار طلباء A، B، C اور D نے پانی، نیبو کارس اور سوڈیم بائی کاربونیٹ محلول کی pH قدر معلوم کی اور انہیں pH قدر کی گھنٹی ہوئی

ترتیب میں لکھا۔ کس طالب علم کی ترتیب صحیح ہے؟ (CBSE-2010)

(a) پانی < نیبو کارس < سوڈیم بائی کاربونیٹ محلول

(b) نیبو کارس < پانی < سوڈیم بائی کاربونیٹ محلول

(c) سوڈیم بائی کاربونیٹ محلول < پانی < نیبو کارس

(d) پانی < سوڈیم بائی کاربونیٹ < نیبو کارس

5- اگر ہم کشیدہ پانی میں تھوڑی سی مقدار سوڈیم کاربونیٹ کی ملائیں تو pH قدر ہو جائے گی:

(a) 7 سے کم (b) 7 سے زیادہ (c) 7 (d) 7 کے نزدیک

6- سوڈیم کاربونیٹ میں dil HCl ڈالنے پر کیا مشاہدہ کیا جائے گا؟

(a) کوئی تبدیلی نہیں

(b) فوراً ہی تیز آواز سنائی دے گی

(c) فوری طور پر بد بواہٹ پیدا ہوگی

(d) محلول کا رنگ سیاہ ہو جائے گا

7- ڈائی لیوٹ HCl میں دانے دار زنک ملانے پر ایک طالب علم نے مندرجہ ذیل مشاہدات کیے:

I- زنک کی سطح سیاہ ہوگئی

II- ایک بے رنگ گیس پیدا ہوئی جو پوپ آواز کے ساتھ جلتی ہے۔

III- محلول بے رنگ ہی رہا۔

درست مشاہدات ہیں:

(a) I اور II (b) I اور III (c) II اور III (d) II اور III

8- چار طلباء نے زنک اور سوڈیم کاربونیٹ کا تعامل ڈائی لیوٹ HCl اور سوڈیم ہائیڈروآکسائیڈ دونوں سے کرایا اور اپنے مشاہدات پیش کیے۔ (✓) کا نشان گیس کے اخراج اور (x) کا نشان کوئی تعامل نہیں کو ظاہر کرتا ہے۔

	Zn	Na ₂ CO ₃		Zn	Na ₂ CO ₃	
HCl	(x)	(x)	(C)	HCl	(✓)	(A)
NaOH	(✓)	(✓)		NaOH	(✓)	(x)

	Zn	Na ₂ CO ₃		Zn	Na ₂ CO ₃	
HCl	(✓)	(✓)	(D)	HCl	(x)	(B)
NaOH	(x)	(x)		NaOH	(✓)	(✓)

درست مشاہدہ ہے:

(a) A (b) B (c) C (d) D

9- ہائیڈروکلورک ایسڈ کا سوڈیم کاربونیٹ سے تعامل کرانے پر ایک بے رنگ اور بغیر بو والی گیس پیدا ہوتی ہے۔ اس گیس کا نام کیا ہے۔

(a) کاربن ڈائی آکسائیڈ (b) نائٹروجن ڈائی آکسائیڈ

(c) سلفر ڈائی آکسائیڈ (d) سلفر ٹرائی آکسائیڈ

10- ڈائی لیوٹ ہائیڈروکلورک ایسڈ کا تعامل زنک دھات سے کرانے پر ایک گیس خارج ہوتی ہے۔ یہ گیس ہے:

(a) آکسیجن (b) نائٹروجن (c) کلورین (d) ہائیڈروجن

MCQ

1- ایٹا سڈ تعامل کرتا ہے۔

(a) AgCl سے (b) Na₂CO₃ سے (c) AgNO₃ سے (d) ان میں سے کسی سے نہیں

2- کون سا بیان درست ہے۔

(a) اساس اور القلی دونوں پانی میں حل پذیر ہیں۔

(b) القلی پانی میں حل پذیر ہیں لیکن تمام اساس نہیں۔

(c) اساس پانی میں حل پذیر ہیں لیکن تمام القلی نہیں۔

(d) C_2H_5OH ایک اساس ہے کیونکہ اس کے فارمولے میں OH ہے۔

3- محلول A, B, C اور D کی pH بالترتیب 3, 4, 6 اور 8 ہے سب سے زیادہ تیزابی محلول ہے۔

(a) A (b) B (c) C (d) D

4- ایک محلول نیلے لٹمس کو لال کر دیتا ہے اس محلول کی pH ہوگی۔

(a) 8 (b) 10 (c) 12 (d) 6

5- مندرجہ ذیل میں کون سا نمک تعدیلی ہے۔

(a) NaCl (b) Na_2SO_4 (c) KCl (d) یہ سبھی

6- مندرجہ ذیل میں کون سا واشنگ سوڈا کے سالمتی فارمولے کو درست ظاہر کرتا ہے۔

(a) Na_2CO_3 (b) $Na_2CO_3 \cdot H_2O$

(c) $Na_2CO_3 \cdot 5H_2O$ (d) $Na_2CO_3 \cdot 10H_2O$

7- جپسم نمک ہے۔

(a) $CaSO_4 \cdot 2H_2O$ (b) $Ca_7SO_4 \cdot 2H_2O$

(c) $CaSO_4 \cdot \frac{1}{2} H_2O$ (d) $CaSO_4 \cdot 1\frac{1}{2} H_2O$

8- مندرجہ ذیل میں کس کا استعمال کھلونے بنانے میں ہوتا ہے۔

(a) $CaSO_4 \cdot 2H_2O$ (b) $NaSO_4 \cdot 10H_2O$

(c) $CaSO_4 \cdot \frac{1}{2} H_2O$ (d) $CaSO_4 \cdot 1\frac{1}{2} H_2O$

9۔ بدہضمی کے علاج میں استعمال ہونے والی دوائی ہے۔

(a) اینٹی بائیوٹک (b) اینٹی سیڈ (c) سلفا ڈرگ (d) درد کی گولی

10۔ مندرجہ ذیل میں کون سا کمزور تیزاب ہے۔ اینٹی سیڈ

(a) HCl (b) H₂CO₃ (c) HNO₃ (d) H₂SO₄

11۔ جدول میں چار محلول P، Q، R اور S کی pH کو ظاہر کیا گیا ہے۔

محلول	pH
P	2
Q	9
R	5
S	11

درج ذیل میں سے کون سا متبادل محلولوں کو ان کے ہائڈروجن آئن ارتکاز کی بڑھتی ہوئی ترتیب کو ظاہر کرتا ہے؟

(a) P>Q>R>S (b) P>S>Q>R

(c) S>Q<R<P (d) S<P<Q<R

12۔ کلورین گیس — کے ساتھ تعامل کر کے پلچنگ پاؤڈر بناتی ہے۔

(a) خشک Ca(OH)₂ (b) Ca(OH)₂ کا ڈائی لیوٹ محلول

(c) Ca(OH)₂ کا مرتکز محلول (d) خشک CaO

13۔ ایک محلول لال لٹمس کو نیلا کر دیتا ہے۔ اس کا ممکنہ pH ہے:

(a) 1 (b) 4 (c) 5 (d) 10

14۔ درج ذیل میں سے کون سے نمک میں قلماء کا پانی نہیں ہوتا ہے؟

(a) کاپرسلفیٹ (b) بیکنگ سوڈا

(c) واشنگ سوڈا (d) جپسم

15۔ ایک آبی محلول لال لٹمس محلول کو نیلے رنگ میں تبدیل کر دیتا ہے۔ درج ذیل میں کس کو ملانے پر تبدیلی الٹ جائے گی؟

(a) بیکنگ پاؤڈر (b) لائم (چونا)

(c) امونیم ہائڈروآکسائیڈ محلول (d) ہائڈروکلورک ایسڈ

دعوئی اور دلیل قسم کے سوالات

(Assertion and Reason Type of Questions)

درجہ ذیل سوالات میں دعوئی کے بیان کے بعد بیان کی دلیل ہے۔ صحیح کا انتخاب کیجیے۔ دو بیانات دیئے ہیں دعوئی کو A سے اور دلیل کو R سے ظاہر کیا ہے۔ ان سوالات کے لیے نیچے دیئے گئے کوڈ (a)، (b)، (c) اور (d) میں سے صحیح جواب کا انتخاب کیجیے۔

(a) A اور دونوں درست ہیں اور R دعوئی (A) کی درست وضاحت ہے۔

(b) A اور دونوں درست ہیں لیکن R دعوئی (A) کی درست وضاحت نہیں ہے۔

(c) A درست ہے لیکن R غلط ہے۔

(d) A غلط ہے لیکن R درست ہے۔

1- دعوئی (A): نمک تیزاب۔ اساس تعامل کے ما حاصل ہوتے ہیں

دلیل (R): نمک تیزابی یا اساسی ہو سکتے ہیں۔

2- دعوئی (A): NaCl ایک اساسی نمک ہے۔

دلیل (R): NaCl کے آبی محلول سے کرنٹ گزارنے پر NaOH بنتا ہے۔

3- دعوئی (A): تیزاب کو ہمیشہ پانی میں آہستہ آہستہ ہلاتے ہوئے ملاتے ہیں۔

دلیل (R): تیزاب کو پانی میں حل کرنے کا عمل بہت حرارت زا ہوتا ہے۔

4- دعوئی (A): محلول میں ہائڈروجن آئن کے ارتکاز کو ناپنے کا پیمانہ pH اسکیل کہلاتا ہے۔

دلیل (R): pH اسکیل پر 7 سے کم قدر تیزابی محلول کو ظاہر کرتی ہے۔

5- دعوئی (A): امونیم کلورائیڈ ایک اساسی نمک ہے۔

دلیل (R): قوی تیزاب اور کمزور اساس سے بننے والے نمک تیزابی ہوتے ہیں۔ جن کی pH قدر 7 سے کم ہوتی ہے۔

نظیری مطالعہ

دیئے گئے اقتباس کو پڑھیے اور سوالات کے جواب دیجیے۔

ایسی بہت سی ایشیا ہیں جو تیزاب کے ساتھ ایک رنگ یا بونظاہر کرتی ہیں اور اساس کے ساتھ مختلف رنگ یا بونظاہر کرتی ہیں۔ یہ ایشیا تیزاب۔ اساس انڈیکسٹر کہلاتی ہیں۔ ایک انڈیکسٹر کمزور تیزاب یا اساس ہوتا ہے جو ایک اینالائٹ محلول میں ملا یا جاتا ہے اور یہ جب مساوی نقطہ (Equivalence Point) تک پہنچتا ہے تو رنگ تبدیل ہو جاتا ہے۔ اب حقیقی زندگی سے اپنے مچھلی ٹینک کی مثال لیتے ہیں۔ وقت گزرنے کے ساتھ پودے، چٹانیں اور مچھلیاں پانی کی pH کو متاثر کر دیتی ہیں۔ زیدہ تر مچھلیاں وقت کے ساتھ pH میں ہوئی تھوڑی تبدیلی کے ساتھ رہ لیتی ہیں لیکن pH میں اچانک تبدیلی کی طرف بہت حساس ہوتی ہیں۔ اس لیے جب ٹینکی صاف کرنے اور نئے پانی کو ڈالنے کا وقت آتا ہے تو ہمیں وہ پانی ڈالنا چاہیے جس کی pH اس پانی کے آس پاس ہو جس میں مچھلیاں تیر رہی تھیں تاکہ pH میں تبدیلی سے ان کو جھکانہ لگے۔ محلول کی جانچ کے لیے کہ وہ تیزابی اساسی یا تعدیلی ہے ہم انڈیکسٹر کا استعمال کرتے ہیں۔ انڈیکسٹر 3 طرح کے ہوتے ہیں۔ قدرتی، مصنوعی اور الفیکسٹر۔

انڈیکسٹر	تعدیلی محلول میں رنگ	تیزابی محلول میں رنگ	اساسی محلول میں رنگ
ٹمس	بیگنی	لال	نیلا
فینا لفتھلین	بے رنگ	بے رنگ	گلابی
متھائل اورنچ	اورنچ	لال	پیلا

(i) مندرجہ ذیل میں کون نیلے ٹمس کو لال کرے گا۔

(a) خشک HCl (b) آبی HCl (c) HCl کا بیسزین میں محلول (d) یہ سبھی

(ii) فینا لفتھلین (Phenolphthalein) ہے۔

(a) تیزابی میڈیم میں پیلا اور اساسی میڈیم میں گلابی

(b) تیزابی میڈیم میں گلابی اور اساسی میڈیم میں بے رنگ

(c) تیزابی میڈیم میں بے رنگ اور اساسی میڈیم میں گلابی

(d) تیزابی میڈیم میں گلابی اور اساسی میڈیم میں پیلا

(iii) میتھائل اور شیخ HCl میں — اور NaOH میں — ہوتا ہے۔

(a) لال اور پیلا (b) لال اور لال (c) پیلا اور لال (d) پیلا اور پیلا

(iv) تیزابی اور اساسی میڈیم میں میتھائل اور شیخ کارنگ کیسا ہوتا ہے؟

یا

اگر محلول کی pH قدر 4.5 ہے اور آپ اسے تبدیل کر کے 8 کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس میں کون سی شے ملائیں گے اور کیوں؟

مختصر جواب والے سوالات (2 اور 3 نمبر)

- 1- بلچنگ پاؤڈر سے کلورین کی تیزبو کیوں آتی ہے؟ یہ پانی میں مکمل طور سے حل پذیر کیوں نہیں ہے؟
- 2- نیلے ٹمس پیپر کی ایک گیلی پٹی اور ایک خشک پٹی کو خشک HCl گیس کے اوپر رکھنے پر کون سی پٹی لال رنگ میں تبدیل ہو جائے گی اور کیوں؟
- 3- پلاسٹرف پیس کیا ہے؟ اسے جیسیم سے کس طرح حاصل کیا جاتا ہے؟
- 4- ٹوتھ پیسٹ دانتوں کو سڑنے سے کس طرح محفوظ رکھتا ہے؟
- 5- کھٹی چیزیں تانبہ کے برتنوں کو اچھی طرح صاف کر دیتی ہیں۔ کیوں؟
- 6- کیک اور بریڈ کو ملائم اور اسٹینڈی بنانے کے لیے اس میں ایک سفید پاؤڈر ملا جاتا ہے۔ اس سفید پاؤڈر کا نام بتائیے۔ سفید پاؤڈر کے اجزاء کے نام لکھیے۔
- 7- بیکنگ سوڈا سے کپڑے دھونے کا سوڈا کس طرح حاصل کیا جاتا ہے؟
- 8- گلوکوز اور لکٹول میں H ایٹم ہونے کے باوجود بھی انھیں تیزاب کیوں نہیں مانا جاتا؟
- 9- اس عمل کا نام بتائیے جس میں تیزاب اور اساس کے مابین تعامل کے نتیجے میں نمک اور پانی حاصل ہوتے ہیں۔ اس کی ایک مثال بھی دیجیے۔
- 10- اچار، دہی اور دیگر کھٹی چیزوں کو پیتل کے برتن میں کیوں نہیں رکھنا چاہیے؟

11- چونے کے پانی میں بہت زیادہ کاربن ڈائی آکسائیڈ گزرنے پر پانی دودھیہ ہو جاتا ہے اور پھر بے رنگ ہو جاتا ہے۔ وجہ بتائیے اور کیمیائی مساوات بھی لکھیے۔

12- اساس اور القلی کے درمیان فرق بتائیے۔ کیا سبھی القلی اساس ہیں۔ وضاحت کیجیے۔

13- ایک ٹھیکیدار نے مکان بنانے کے دوران فرش اور رسوئی کے سلیب کے لیے سنگ مرمر کا انتخاب کیا۔ ان جگہوں پر سرکا، املی اور دیگر کھٹی چیزوں کا استعمال کیا جاتا ہے۔ کیا آپ اس انتخاب کو صحیح مانتے ہیں؟ کیوں؟

14- تصویر کی مدد سے $H^+(aq)$ آئن اور $OH^-(aq)$ کے ارتکاز میں تبدیلی کے ساتھ pH میں تنوع کو دکھائیے۔

15- تین مرطوب نمکوں کے نام اور ان کے فارمولے لکھیے۔

16- کیلشیم کاربونیٹ اور ہائیڈروکلورک ایسڈ کے درمیان ہونے والے تعامل کو لکھیے۔

17- دھاتی آکسائیڈوں کو اساسی آکسائیڈ اور غیر دھاتی آکسائیڈوں کو تیزابی آکسائیڈ کیوں کہتے ہیں؟

18- pH قدر کیا ہے؟ مندرجہ ذیل اتحاد کے نتیجے میں بننے والے نمک کی pH قدر کیا ہوگی؟

(i) کمزور تیزاب اور قوی اساس

(ii) قوی تیزاب اور قوی اساس

19- ایک دھاتی مرکب 'A' ڈائی لیوٹ H_2SO_4 سے تعامل کر کے ایک گیس خارج کرتا ہے جو جلتی ہوئی موم بتی کو بجھا دیتی ہے۔ مرکب A اور گیس کی شناخت کریں۔ اگر ایک ماحصل سوڈیم سلفیٹ ہے تو تعامل کے لیے متوازن کیمیائی مساوات لکھیے۔ (CBSE, 2016)

20- پکوڑے کو خستہ اور لزلہ بنانے کے لیے استعمال ہونے والے نمک کی pH=14 ہے۔ اس نمک کی شناخت کیجیے۔ اس نمک کو بنانے کے لیے کیمیائی مساوات لکھیے۔ اس کے دو استعمال بھی لکھیے۔ (CBSE, 2018)

21- ایک مرکب جسے چپسم سے تیار کیا جاتا ہے، پانی کو جذب کر کے سخت ہو جاتا ہے۔ اس مرکب کی شناخت کیجیے اور اس کا کیمیائی فارمولا لکھیے۔ اسے بنانے کے لیے کیمیائی مساوات اور اس کے دو استعمال لکھیے۔


(CBSE, Sample Paper -2018)

22- اس تیزاب اور اساس کی شناخت کیجیے جس سے سوڈیم ہائیڈروجن کاربونیٹ بنتا ہے۔ اپنے جواب کی حمایت میں کیمیائی مساوات لکھیے۔ بتائیے کہ کیا یہ مرکب تیزابی، اساسی یا تعدیلی ہے؟ اس کی pH قدر بھی لکھیے۔ (CBSE, 2019)

23- کسی ٹیسٹ ٹیوب میں دانے دار زنک لے کر اس میں 2ml سوڈیم ہائیڈروآکسائیڈ کا محلول ملا یا گیا۔ ٹیسٹ ٹیوب کو گرم کرنے پر ایک گیس خارج ہوتی ہے جس کی جانچ کرنے سے پہلے اسے صابن کے محلول سے گزارا گیا جس سے گیس کے بلبلے بنتے ہیں۔ ہونے والے کیمیائی تعامل کی مساوات اور گیس کی شناخت کے لیے جانچ کا طریقہ لکھیے۔ اگر یہی دھات کسی قوی تیزاب کے ڈائی لیوٹ محلول سے تعامل کرے تو خارج ہونے والی گیس کا نام لکھیے۔ (CBSE, 2018)

طویل جواب والے سوالات (5 نمبر)


- 1- قلماء کا پانی کسے کہتے ہیں؟ صنعتی اعتبار سے اہم اس شے کا نام اور فارمولا لکھیے جس میں پانی کے 10 سالمات ہوتے ہیں۔ اسے کس طرح تیار کیا جاتا ہے؟ متعلقہ کیمیائی تعامل کو لکھیے۔ اس شے کے کوئی دو استعمال بھی بتائیے۔
- 2- مندرجہ ذیل تعاملات کی بنیاد پر شے 'X' کی شناخت کیجیے۔ A، B، C اور C کے نام اور فارمولا لکھیے۔



- 3- عنصر 'p' ڈائی لیوٹ سلفیورک ایسڈ کے ساتھ تعامل نہیں کرتا۔ عنصر 'p' ایک آکسائیڈ PO بناتا ہے جو لال لٹمس کو نیلا کر دیتا ہے 'P' دھات ہے یا غیر دھات؟ اپنے جواب کی وجہ بتائیے۔
- 4- پلچنگ پاؤڈر کا کیمیائی نام اور فارمولا کیا ہے؟ اسے کس طرح تیار کیا جاتا ہے؟ جب پلچنگ پاؤڈر کو ہوا میں کھلا رکھا جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ پلچنگ پاؤڈر کے کوئی دو استعمال لکھیے۔


دھاتیں اور غیر دھاتیں

باب - 3



• آج ہمیں تقریباً 118 عناصر دریافت ہیں۔ عناصر کو ان کی خصوصیات کی بنیاد پر دھات اور غیر دھات میں درجہ بند کیا جاتا ہے۔

• سوڈیم (Na)، پوٹاشیم (K)، میگنیشیم (Mg)، ایلمینیم (Al)، کالمیم (Ca)، لوہا (Fe)، بیریم (Ba)، دھاتوں کی چند مثالیں ہیں۔



آکسیجن (O)، ہائیڈروجن (H)، نائٹروجن (N)، فاسفورس (P)، فلورین (F)، کلورین (Cl)، برومین (Br)، آیوڈین (I)، غیر دھاتیں ہیں۔



I. طبیعی خصوصیات

دھاتوں کی طبیعی خصوصیات

- کمرہ کے درجہ حرارت پر ٹھوس ہوتی ہیں (مرکری کے علاوہ)
- تار پذیر ہیں (ان سے تار بنائے جاسکتے ہیں)
- ورق پذیر ہیں (انہیں پیٹ کر شیٹ/چادر کی شکل میں تبدیل کیا جاسکتا ہے)

- کھنک دار ہوتی ہیں (آواز پیدا کرتی ہیں)
- چمک دار ہوتی ہیں (قدرتی چمک)
- نقطہ گداخت بہت زیادہ ہوتا ہے۔ سیزیم اور گلیسیم کے نقطہ گداخت بہت کم ہیں۔
- عام طور سے بجلی اور حرارت کی اچھی موصل ہیں۔ لیڈ اور مرکری بجلی اور حرارت کے نسبتاً کمزور موصل ہیں۔ سلور (چاندی) اور کاپر (تانبا) بہترین موصل ہیں۔
- بہت زیادہ کثافت — سوڈیم اور پوٹاشیم کو چاقو سے کاٹا جاسکتا ہے، ان کی کثافت کم ہوتی ہے۔
- دھاتی آکسائیڈ اساسی یا ایملفیوٹیک ہوتے ہیں۔
- دھاتیں ڈائی لیوٹ تیزاب سے ہائڈروجن کو ہٹا دیتی ہیں اور ہائڈروجن گیس خارج کرتی ہیں۔
- دھاتی آکسائیڈ آئنی نوعیت کے ہوتے ہیں۔

غیر دھاتوں کی طبیعی خصوصیات


- ٹھوس، رقیق اور گیس تینوں حالتوں میں پائی جاتی ہیں۔
- ٹھوس — کاربن، سلفر
- رقیق — برومین
- گیس — آکسیجن، کلورین
- عام طور سے حرارت اور بجلی کی غیر موصل ہیں۔ گریفائٹ کاربن کی قدرتی شکل ہے اور یہ بجلی کا موصل ہے۔
- ورق پذیر اور تار پذیر نہیں ہوتی۔
- کثافت عام طور سے کم ہوتی ہے۔
- غیر کھنک دار ہوتی ہے۔
- ان میں چمک نہیں ہوتی۔ صرف آیوڈین چمک دار غیر دھات ہے۔
- نقطہ پگھلاؤ کم ہوتا ہے کاربن کے علاوہ
- خراب موصل ہیں گریفائٹ کے علاوہ۔

- غیر دھاتی آکسائیڈ عام طور پر تیزابی ہوتے ہیں۔
- غیر دھاتی آکسائیڈ شریک گرفت نوعیت کے ہوتے ہیں۔
- دھاتیں اساسی آکسائیڈ بناتی ہیں مثلاً میگنیشیم آکسائیڈ (MgO) جبکہ غیر دھاتیں تیزابی آکسائیڈ (SO₂, CO₂) بناتی ہیں۔


II. دھاتوں کی کیمیائی خصوصیات

1- ہوا کے ساتھ تعامل:


مختلف دھاتیں ہوا میں موجود آکسیجن کے ساتھ مختلف انداز میں تعامل کرتی ہیں۔
دھاتیں ہوا میں جل سکتی ہی، ہوا سے تعامل کر سکتی ہیں کچھ دھاتیں ہوا سے تعامل نہیں کرتیں۔




مثال:



(کاپر آکسائیڈ)



(میگنیشیم آکسائیڈ)



(سوڈیم آکسائیڈ)

- Na اور K جیسی دھاتوں کو مٹی کے تیل میں رکھا جاتا ہے کیوں کہ یہ دھاتیں ہوا کے ساتھ بہت تیزی سے تعامل کرتی ہیں اور آگ پکڑ لیتی ہیں۔



□ Pb, Zn, Al, Mg جیسی کچھ دھاتیں ہوا کے ساتھ بہت کم تعامل کرتی ہیں اور آکسائیڈ کی حفاظتی پرت بنا لیتی ہیں۔

□ Mg ہوا میں سفید چمک دار روشنی کے ساتھ جلتا ہے اور میگنیشیم آکسائیڈ بناتا ہے۔


- Fe اور Cu ہوا میں نہیں جلتے لیکن آکسیجن کے ساتھ تعامل کر کے آکسائیڈ بناتی ہیں۔ جب لوہے کے برادے کو گرم کیا جاتا ہے تو یہ تیزی سے جلنے لگتا ہے۔

□ سلور (Ag)، پلاٹینم اور گولڈ جیسی دھاتیں ہوا کے ساتھ تعامل نہیں کرتیں۔

ایمفوٹیرک آکسائیڈ: وہ دھاتی آکسائیڈ جو تیزاب اور اساس دونوں سے تعامل کرتے ہیں اور نمک اور پانی بناتے ہیں مثلاً




(Sodium aluminate)




(Sodium Zincate)

دھاتوں کی اینوڈائزنگ: اینوڈائزنگ میں ایلومینیم کو اینوڈ اور گریفائٹ کو کیتھوڈ بنایا جاتا ہے۔ سلفیورک ایسڈ کی برق پاشیدگی (Electrolysis) کے ذریعے آکسیجن خارج ہوتی ہے جو ایلومینیم سے تعامل کر کے اس پر آکسائیڈ کی پتلی پرت بناتی ہے۔

B. پانی کے ساتھ تعامل:





Ca اور Mg دھاتیں جب پانی سے تعامل کرتی ہیں تو ہائیڈروجن گیس کے بلبلے دھات سے چپک جاتے ہیں اور دھات تیرنے لگتی ہے۔



C. ڈائی لیوٹ تیزابوں کے ساتھ تعامل


ہائیڈروجن گیس + نمک \longrightarrow ڈائی لیوٹ ایسڈ + دھات

دھاتیں ڈائی لیوٹ ہائیڈروکلورک ایسڈ اور ڈائی لیوٹ سلفیورک ایسڈ کے ساتھ تعامل کر کے نمک اور ہائیڈروجن گیس بناتی ہیں۔



کاپر، مرمری اور سلور جیسی دھاتیں ڈائی لیوٹ ایسڈ کے ساتھ تعامل نہیں کرتیں۔

جب دھاتیں نائٹرک ایسڈ (HNO_3) کے ساتھ تعامل کرتی ہیں تو پیدا ہونے والی ہائیڈروجن گیس کی پانی میں تکسید ہو جاتی ہے لیکن Mg اور Mn دھاتیں بہت زیادہ ڈائی لیوٹ HNO_3 کے ساتھ تعامل کر کے ہائیڈروجن گیس بناتی ہیں۔



D. دھاتوں کا دھاتی نمکوں کے ساتھ تعامل

دھات B + دھات A کا نمک محلول \longrightarrow B کا نمک محلول + دھات A


کبھی دھاتیں مساوی طور پر تعامل پذیر نہیں ہیں۔ زیادہ تعامل پذیر دھات کم تعامل پذیر دھات کو ان کے محلول سے ہٹا دیتی ہے۔ یہ دھاتوں کے تعاملیتی سلسلہ کی بنیاد ہے۔

تعاملیتی سلسلہ دھاتوں کی ایسی فہرست ہے جس میں دھاتوں کو ان کی تعامل پذیری کی گھٹتی ہوئی ترتیب (نزولی ترتیب) میں رکھا گیا ہے۔

کوئی بھی دھات اس سلسلہ میں موجود اپنے نیچے والی یا بعد والی دھات کو اس کے مرکب سے ہٹا دیتی ہے۔

K	↓	سب سے زیادہ تعامل پذیر
Na		
Ca		
Mg		
Al		
Zn		گھٹتی ہوئی تعامل پذیری
Fe		
Pb		
H		
Cu		
Hg		
Ag		
Au		کم سے کم تعامل پذیر

ایکوارمجیا (Aqua Regia):۔ یہ مرکب HCl اور مرکب HNO₃ کا 3:1 تناسب کا امیزہ ہوتا ہے۔ یہ سونے اور پلٹینم کو بھی حل کر دیتا ہے۔







تانبہ زیادہ تعامل پذیر ہونے کی وجہ سے چاندی کو ہٹا دیتا ہے۔

E. دھاتوں اور غیر دھاتوں کے مابین تعامل

- عناصر کی تعامل پذیری کو ایٹموں کے ذریعے گرفتگی شیل کو مکمل کرنے کے رجحان کے طور پر سمجھا جاسکتا ہے۔
- دھاتی ایٹم اپنے گرفتگی شیلوں سے الیکٹرانوں کو نکال دیتے ہیں اور کیٹ آئن (مثبت آئن) بناتے ہیں۔
- غیر دھاتی ایٹم اپنے گرفتگی شیلوں میں الیکٹرانوں کو حاصل کر کے این آئن (منفی آئن) بناتے ہیں۔

مثال: سوڈیم کلورائیڈ (NaCl) کی تشکیل



آینی مرکبات

برعکس چارج والے آئن ایک دوسرے کے تئیں کشش کرتے ہیں اور مضبوط برق سکونی کششی قوتوں کے ذریعے ایک دوسرے کے ساتھ متحد ہو کر آینی مرکبات کی تشکیل کرتے ہیں۔

آینی مرکبات کی خصوصیات:

- 1- سخت اور پھونک ہوتے ہیں۔
- 2- بہت زیادہ نقطہ گداخت اور نقطہ جوش ہوتا ہے۔ مضبوط بین آینی کشش کو توڑنے کے لیے بہت زیادہ توانائی درکار ہوتی ہے۔

3- عام طور سے پانی میں حل پذیر ہیں نیز پٹرول اور کیروسین میں غیر حل پذیر ہیں۔

4- محلول کی شکل میں اور پگھلی ہوئی حالت میں بجلی کے موصل ہیں۔ دونوں معاملوں میں آزاد آئینوں کی تشکیل کی وجہ سے بجلی کا ایصال ہوتا ہے۔

دھاتوں کی وقوع پذیری


معدنیات: قدرتی طور پر پائے جانے والے دھاتی عناصر اور مرکبات معدنیات کہلاتے ہیں۔

کچھ دھاتیں (ORES): وہ معدنیات جن سے دھاتوں کا استخراج کیا جاتا ہے کچھ دھات کہلاتے ہیں۔ مثال کے طور پر سلفائڈ کچھ دھات، آکسائیڈ کچھ دھات، کاربونیٹ کچھ دھات۔ سبھی معدنیات کچھ دھات نہیں ہوتی ہیں۔

- تعاقب سلسلہ میں سب سے نیچے کی طرف موجود دھاتیں مثلاً گولڈ، سلور، پلاٹینم، کاپر عام طور سے آزاد حالت میں پائی جاتی ہیں۔ لیکن کاپر اور سلور جیسی دھاتیں سلفائڈ اور آکسائیڈ کچھ دھاتوں کی شکل میں بھی پائی جاتی ہیں۔

- تعاقب سلسلہ کے درمیانی حصہ میں موجود دھاتیں (Pb, Fe, Zn وغیرہ) خاص طور سے آکسائیڈ، سلفائڈ اور کاربونیٹ کچھ دھاتوں کی شکل میں پائی جاتی ہیں۔

- بہت زیادہ تعامل پذیر دھاتیں اور (Al اور Mg, Ca, Na, K) متحدہ حالت میں پائی جاتی ہیں۔



گینگ (Gangue): کچ دھاتیں چونکہ قدرتی طور پر پائی جاتی ہیں لہذا ان میں مٹی، ریت وغیرہ جیسی ملاوٹیں موجود ہوتی ہیں۔ ان ملاوٹوں کو گینگ کہتے ہیں۔

فلزکاری (Metallurgy): کچ دھات سے دھاتوں کے حصول کا مرحلہ وار طریقہ کار فلزکاری کہلاتا ہے۔ یہ مرحلے ہیں:

i - کچ دھات کی افزونی

ii - مرکز کچ دھات سے دھات کا حصول/ استخراج

iii - خالص دھات حاصل کرنے کے لیے غیر خالص دھات کی تخلیص


I - کچ دھات کی افزونی (Enrichment of Ores): اس عمل کے تحت کچھ دھات سے مٹی، ریت وغیرہ جیسی ملاوٹوں کو علیحدہ کیا جاتا ہے۔ دھات کی طبعی یا کیمیائی خصوصیات کی بنیاد پر افزونی کے مختلف طریقے استعمال کیے جاتے ہیں۔

II - مرکز کچ دھات سے دھات کا حصول/ استخراج:

تعملیتی سلسلہ میں سب سے نیچے کی طرف موجود دھاتوں کا استخراج

کچ دھاتوں کو اونچے درجہ حرارت پر ہوا میں گرم کر کے دھات حاصل کی جاسکتی ہے۔

مثال: سنبار سے (Cinnabar) مرکری کا استخراج




مثال: کاپرسلفائڈ سے کاپر کا استخراج




تعملیتی سلسلہ کے درمیانی حصہ میں موجود دھاتوں کا استخراج

دھاتوں کا ان کی آکسائیڈ کچ دھاتوں سے استخراج نسبتاً آسان ہوتا ہے لہذا سلفائڈ اور کاربونیٹ کچ دھاتوں کو آکسائیڈ کچ دھاتوں میں تبدیل کر لیا جاتا ہے۔

کچھ دھاتوں کو اونچے درجہ حرارت پر ہوا کی موجودگی میں گرم کرنا (روسٹنگ)



کچھ دھاتوں کو اونچے درجہ حرارت پر ہوا کی محدود سپلائی میں گرم کرنا (کیلسی نیشن/تکلیس)




دھاتی آکسائیڈ کی تھویل

1- کوک کا استعمال کر کے — کوک بطور تھویل ایجنٹ



2- ہٹاؤ تعامل کا استعمال کر کے — Ca, Na اور Al جیسی بہت زیادہ تعامل پذیر دھاتوں کا استعمال کر کے کم تعامل پذیر دھاتوں کو ان کے مرکبات سے ہٹا دیا جاتا ہے۔




مذکورہ بالا تعامل کے نتیجے میں لوہا پگھلی ہوئی حالت میں حاصل ہوتا ہے اور اس کا استعمال ریل کی پٹریوں کو جوڑنے میں کیا جاتا ہے۔ اس عمل کو تھرمائٹ تعامل کہتے ہیں۔



تھمیلیتی سلسلہ کے سب سے اوپر والے حصہ میں موجود دھاتوں کا استخراج

- یہ دھاتیں کاربن کے مقابلے آکسیجن کے تئیں زیادہ آہنی رکھتی ہیں لہذا ان کا استخراج کاربن کے ساتھ تعامل کے ذریعے نہیں کیا جاسکتا۔

- یہاں دھاتوں کا استخراج الیکٹرو لائٹک تھویل کے ذریعے کیا جاتا ہے۔ سوڈیم کا استخراج پگھلے ہوئے سوڈیم کلورائیڈ کے الیکٹرو لیس کے ذریعے کیا جاتا ہے۔



- جب محلول میں برقی روگزارى جاتی ہے تو دھات (سوڈیم کیتھوڈ پر اور غیر دھات (کلورین) اینوڈ پر جمع ہو جاتی ہے۔



III. دھاتوں کی تخلیص (Refining of Metals)

- حاصل ہونے والی دھات میں موجود ملاوٹوں کو الیکٹرو لائٹک تخلیص کے ذریعے علیحدہ کیا جاسکتا ہے۔

- خالص تانبہ (کاپر) کو اسی طریقے سے حاصل کیا جاتا ہے۔ الیکٹرو لائٹک ٹینک میں مندرجہ ذیل چیزیں موجود ہوتی ہیں۔

- اینوڈ۔ غیر خالص کاپر کی چھڑ


- کیتھوڈ۔ خالص کاپر کی چھڑ

- محلول۔ کاپر سلفیٹ کا آبی محلول اور تھوڑی سی مقدار میں ڈائی لیوٹ سلفیورک ایسڈ

- برقی روگزارى کے بعد اینوڈ سے کاپر آئن محلول میں چلے جاتے ہیں اور اتنی ہی مقدار میں کاپر محلول سے کیتھوڈ پر جمع

ہو جاتا ہے۔

- غیر حل پذیر ملاوٹیں اینوڈ کے نیچے جمع ہو جاتی ہیں جسے اینوڈ مڈ (Anode mud) کہتے ہیں۔



تاکل (Corrosion)

دھاتیں اپنے آس پاس موجود تیزاب، نمی اور نم ہوا وغیرہ سے متاثر ہوتی ہیں اور گلنے لگتی ہیں۔ اس عمل کو تاکل کہتے ہیں۔

(i) چاندی: ہوا میں موجود ہائڈروجن سلفائیڈ (H₂S) کے ساتھ تعامل کر کے سلور سلفائیڈ بناتی ہے۔ نتیجتاً چاندی کے

برتن کالے پڑ جاتے ہیں۔

- (ii) کاپر: ہوا میں موجود مرطوب کاربن ڈائی آکسائیڈ کے ساتھ مل کر کے ہرے رنگ کا اساس کاپر کاربونیٹ بناتا ہے۔
 (i) لوہا: مرطوب ہوا میں لوہے پر پھورے رنگ کی پرت چڑھ جاتی ہے جسے زنگ کہتے ہیں۔ لوہے پر زنگ لگنے کے لیے ہوا اور نمی دونوں ضروری ہیں۔

تاکل سے حفاظت

لوہے پر تیل، گر لیس لگا کر، جست کاری کے ذریعے، کروم پلیننگ، اینوڈائزنگ کے ذریعے اور بھرت بنا کر اسے زنگ سے محفوظ رکھا جاسکتا ہے۔

جست کاری (گیلوینائزیشن) میں لوہے یا اسٹیل پر جستہ کی پرت چڑھائی جاتی ہے کیونکہ جستہ (Zn) لوہے کے مقابلے تکسید ہوتا ہے اور لوہے کی پختی پرت کو تاکل سے محفوظ رکھتا ہے۔

بھرت (Alloy): یہ دو یا دو سے زیادہ مختلف دھاتوں یا دھات اور غیر دھات کا آمیزہ ہے۔

اسٹیل: اس میں کاربن کی تھوڑی سی مقدار ملا کر اسے سخت اور مضبوط بنایا جاتا ہے۔

اسٹین لیس اسٹیل: لوہے میں نکل اور کرومیم کی آمیزش کر کے اسٹین لیس اسٹیل بنایا جاتا ہے۔ یہ سخت ہوتا ہے اور زنگ بھی نہیں لگتا۔

پیتل: کاپر اور زنگ کی بھرت

کانسہ: کاپر اور ٹن کی بھرت

پتیل اور کانسہ: کانقہ پگھلاؤ اور برقی موصلیت خالص دھات کے مقابلے کم ہوتی ہے۔

سولڈر: لیڈ اور ٹن کی بھرت ہے جس کا نقطہ پگھلاؤ کم ہوتا ہے اور برقی تار کی ویلڈینگ میں استعمال ہوتا ہے۔

املغم بنانے کے لیے دھات میں مرکزی کی آمیزش کی جاتی ہے۔

○ اجزائے ترکیبی عناصر کے مقابلے بھرت کی خصوصیات

- زیادہ قوی
- زیادہ مضبوط
- تاکل کے تئیں زیادہ مزاحم
- کم نقطہ گداخت
- کم برقی ایصالیت

MCQ (نمبر 1)

- 1- الیکٹرو لائٹنگ تھویل کے ذریعہ کون سی دھات حاصل کی جاتی ہے۔
(a) Cu (b) Ag (c) Fe (d) Al
- 2- سنا بارکس دھات کی کچھ دھات ہے۔
(a) ٹن (b) ایلومینیم (c) میگنیشیم (d) مرمری (پارہ)
- 3- ان میں سے کون کرنٹ کا ایصال نہیں کرتا۔
(a) ٹھوس KCl (b) پگھلا ہوا KCl (c) ایلومینیم (d) لوہا
- 4- ان میں سے کون سا آئنی مرکب نہیں ہے۔
(a) سوڈیم آکسائیڈ (b) کاربن ڈائی آکسائیڈ (c) میگنیشیم کلورائیڈ (d) سوڈیم کلورائیڈ
- 5- کس دھات کا تعلق ہیڈروجن سے ہے۔
(a) کیشیم (b) ایلومینیم (c) میگنیشیم (d) لوہا (آئرن)
- 6- رقیق غیر دھات ہے۔
(a) کاربن (b) ہائیڈروجن (c) برومین (d) کلورین
- 7- بیٹل کے لیے درست کا انتخاب کیجیے۔
(a) Cu-Hg (b) Cu-Mg (c) Cu-Fe (d) Cu-Zn
- 8- آئرن (II) سلفیٹ محلول کا رنگ ہوتا ہے۔
(a) نیلا (b) پیلا (c) ہرا (d) لال
- 9- بجلی کے تاروں پر ایک عاجز مادہ کا غلاف چڑھا ہوتا ہے۔ یہ مادہ درج ذیل میں سے کون سا ہے؟
(a) گریفائٹ (b) فاسفورس (c) PVC (d) برومین
- 10- ایک دھات M کی کچھ دھات گرم کرنے پر کاربن ڈائی آکسائیڈ کا اخراج کرتی ہے۔ M، ہو سکتی ہے:
(a) MNO_3 (b) MCO_3 (c) MSO_3 (d) MSO_4
- 11- درج ذیل میں سے کون آسانی سے پگھل جاتا ہے:
(a) اسٹیل (b) ہیرا (c) اسٹین لیس اسٹیل (d) سولڈر



مذکورہ بالا تعامل میں کاربن (C) کا کارول ہے؟

- (a) کیٹلسٹ (عمل انگیز) (b) تحویلی ایجنٹ (c) تکسیدی ایجنٹ (d) محلول

-13 درج ذیل میں سے کون سا تعامل واقع نہیں ہوگا:

- (a) لیڈ دھات + سلورنائٹریٹ محلول (b) لیڈ دھات + زنک سلفیٹ محلول
(c) میگنیشیم دھات + کاپرسلفیٹ محلول (d) کاپر دھات + سلورنائٹریٹ محلول

-14 چاندی کے سکوں میں تانبہ کا استعمال کیوں کیا جاتا ہے؟

- (a) نقطہ گداخت کم کرنے کے لیے (b) ایصالیت میں اضافہ کرنے کے لیے
(c) حل پذیری کو کم کرنے کے لیے (d) سختی میں اضافہ کرنے کے لیے

-15 درج ذیل میں سے کون سی خصوصیت دھاتوں میں ظاہر نہیں ہوتی؟

- (a) برقی ایصالیت (b) کھٹک پیدا کرنا (c) بے چمک (d) تار پذیری

MCQ کے جواب

8	7	6	5	4	3	2	1
C	D	C	D	B	A	D	D

(1 نمبر والے سوالات)

- 1- مندرجہ ذیل کی تعریف لکھیے۔
کچھ دھات، گینگ، زنک، ایکوارجیجا، اینوڈائزنگ، المغم۔
- 2- کیمیائی مساوات کے ذریعہ زنک آکسائیڈ اور سوڈیم ہائیڈروآکسائیڈ کے درمیان تعامل کو دکھائیے۔
- 3- غذا ذخیرہ کرنے والے ڈبے پرٹن کی قلعی ہوتی ہے زنک کی کیوں نہیں؟
- 4- دو بھرت کے نام بتائیے جن کی برقی موصلیت خالص دھات سے کم ہوتی ہے۔
- 5- آئنی مرکبات کا نقطہ پگھلاؤ زیادہ کیوں ہوتا ہے؟
- 6- دھات کے ذریعہ تیزاب سے کون سا عنصر ہٹایا جاتا ہے؟

دعویٰ اور دلیل قسم کے سوالات

(Assertion and Reason Type of Questions)

درج ذیل سوالات میں دعویٰ کے بیان کے بعد بیان کی دلیل ہے۔ صحیح کا انتخاب کیجیے۔ دو بیانات دیئے ہیں دعویٰ کو A سے اور دلیل کو R سے ظاہر کیا ہے۔ ان سوالات کے لیے نیچے دیئے گئے کوڈ (a)، (b)، (c) اور (d) میں سے صحیح جواب کا انتخاب کیجیے۔

(a) A اور R دونوں درست ہیں اور R دعویٰ (A) کی درست وضاحت ہے۔

(b) A اور R دونوں درست ہیں لیکن R دعویٰ (A) کی درست وضاحت نہیں ہے۔

(c) A درست ہے لیکن R غلط ہے۔

(d) A غلط ہے لیکن R درست ہے۔

1- دعویٰ (A): دھاتوں کا نقطہ پگھلاؤ زیادہ ہوتا ہے۔

دلیل (R): دھاتیں ٹھوس حالت میں ملتی ہیں۔

2- دعویٰ (A): سلفائیڈ کو بھونا (روسٹنڈ) جاتا ہے۔

دلیل (R): دھات کو اس کے آکسائیڈ سے حاصل کرنا آسان ہوتا ہے۔

3- دعویٰ (A): اینوڈ میں حل پذیر ملاوٹیں ہوتی ہیں۔

دلیل (R): اینوڈ میں حل پذیر ملاوٹیں ہوتی ہیں۔

4- دعویٰ (A): زنک آکسائیڈ ایک ایملیٹریک آکسائیڈ ہے۔

دلیل (R): یہ تیزاب اور اساس دونوں کے ساتھ تعامل کر کے نمک اور پانی بناتا ہے۔

5- دعویٰ (A): چاندی ہوا میں کھلی چھوڑنے پر بھورے رنگ کی ہو جاتی ہے۔

دلیل (R): یہ ہائیڈروجن سلفائیڈ کے ساتھ تعامل کر کے سلور سلفائیڈ بناتی ہے۔

نظری مطالعہ

مندرجہ ذیل اقتباس کو پڑھیں اور سوالات کے جواب دیں۔

عناصر مادہ کی خالص شکل ہوتے ہیں۔ جن کو دھات، غیر دھات اور دھتونت میں تقسیم کرتے ہیں۔ تقریباً تمام عناصر کا تین چوتھائی دھاتیں ہیں۔ زمین کی سطح میں سب سے زیادہ ایلومینیم، لوہا، کیشیم، سوڈیم، پوٹاشیم، اور میگنیشیم ملتی ہیں۔ دھاتوں کی زیادہ تعداد کچھ دھات کے طور پر ملتی ہیں لیکن کچھ جیسے تانبہ، سونا، پلٹینم اور چاندی آزاد حالت میں بھی مل جاتی ہیں کیونکہ یہ دیگر عناصر سے تعامل نہیں کرتی۔

1- دھتونت کی شناخت کریں۔

(a) کاربن (b) سلکین (c) ہیلیم (d) پارہ

2- درست بیان کا انتخاب کریں۔

(a) دھاتیں تیزابی آکسائیڈ بناتی ہیں۔

(b) دھاتی آکسائیڈ تیزابی بارش کی وجہ ہیں۔

(c) سبھی دھاتیں گرم پانی کے ساتھ تعامل کرتی ہیں۔

(d) دھاتیں آئینی کلورائیڈ بناتی ہیں۔

3- کون سی دھات زمین کی سطح میں سب سے زیادہ ہے؟

4- سونے کا استعمال زیورات بنانے میں کیوں ہوتا ہے؟

5- کون سی دھات کا استعمال بجلی کے تار بنانے کے لیے کیا جاتا ہے: Al یا Pb

(2 نمبر کے سوالات)

1- ملغم کیا ہے؟ سولڈر کے اجزائے ترکیبی لکھیے؟

2- فرق کریں۔

(a) بھونا (Roasting) اور تکلیس (Calcination) کے درمیان

(b) معدنیات اور کچھ دھات کے درمیان


- 3- تانبہ (Cu) اور لوہے (Fe) کو گرم کرنے پر ہونے والے کیمیائی تعامل کے لیے مساوات لکھیے
- 4- جستکاری (galvanization) کیا ہے؟ یہ کس طرح مفید ہے؟
- 5- دھات کے ہلکے نائٹریک ایسڈ کے ساتھ تعامل کرنے پر ہائیڈروجن گیس کیوں نہیں نکلتی۔ دو دھاتوں کے نام بتائیے جو اسی تیزاب کے ساتھ ہائیڈروجن گیس خارج کرتی ہیں۔
- 6- تھرمامٹ عمل کی وضاحت کیجیے؟
- 7- سبھی کچھ دھات معدنیات ہوتی ہیں لیکن سبھی معدنیات کچھ دھات نہیں ہوتی وضاحت کیجیے۔
- 8- لوک کو تھومیل ایجنٹ کے طور پر استعمال کر کے زیادہ تعامل پذیر دھاتوں کو ان کے آکسائیڈ سے کیوں حاصل نہیں کیا جا سکتا؟
- 9- دھات اور غیر دھات کے درمیان کیمیائی خصوصیات کی بنیاد پر فرق واضح کریں۔

(3 نمبر کے سوالات)

- 1- آئنی مرکبات مخصوص حالات میں برق (کرنٹ) کے اچھے موصل ہوتے ہیں۔ دو حالات لکھیے اور وجہ بتائیے؟
- 2- تحول سے پہلے دھاتی سلفائیڈ اور کاربونیٹ کو آکسائیڈ میں کیوں بدلا جاتا ہے۔ زنک کچھ دھات کی روٹنگ اور کیلیسی نیشن کے دوران ہونے والے کیمیائی تعاملات کے لیے مساوات لکھیے؟
- 3- بھرت کیا ہیں؟ یہ کیسے تیار کی جاتی ہیں؟ بجلی کے تاروں کی ویلڈنگ میں استعمال ہونے والی بھرت کا نام بتائیے؟
- 4- الیکٹرو لائٹک تحویل اور الیکٹرو لائٹک تھلیس کے درمیان فرق لکھیے؟
- 5- لوہے پر زنک لگنے کے لیے ضروری حالات کے مطالعہ کی ایک سرگرمی کے ذریعہ وضاحت کریں؟
- 6- الیکٹران کی منتقلی کے ذریعہ میگنیشیم آکسائیڈ، ایلومینیم آکسائیڈ اور پوٹاشیم کلورائیڈ کی تشکیل کو دکھائیے؟
- 7- لوہے اور بھاپ کے درمیان تعامل کو ظاہر کرنے کیلئے ایک سرگرمی بیان کریں۔

(5 نمبر والے سوالات)

- 1- (i) وجہ بیان کیجیے۔
- (a) پلیٹینیم کا استعمال زیورات بنانے میں ہوتا ہے۔
- (b) سوڈیم کوٹلی کے تیل میں رکھا جاتا ہے۔
- (c) ایلمینیم بہت زیادہ تعامل پذیر دھات ہے پھر بھی برتن بنانے میں استعمال ہوتی ہے؟
- (ii) بہروپ (Allotrope) کیا ہے؟ کاربن کے مختلف بہروپ کی خصوصیات میں فرق کیجیے؟
- 2- خالص تانبہ کو اس کی کچ دھات سے نکالنے کے مراحل کی تفصیل پیش کیجیے؟



- کچ دھات کا نام بتائیے۔
- کچ دھات کا فارمولہ۔
- ایکٹرو لائیٹک تخلیص کے بارے میں تفصیل سے لکھیے۔

تعارف

- کاربن ایک غیر دھاتی عنصر ہے۔ اس کی علامت 'C' ہے۔
- کاربن ایک ہی گیر نوعیت کا عنصر ہے جو 0.02% معدنیات کی شکل میں اور 0.03% کاربن ڈائی آکسائیڈ کی شکل میں پایا جاتا ہے۔
- سبھی جاندار چیزیں کاربن پر مشتمل ہیں۔
- کاربن کاغذ، پلاسٹک، چمڑے اور ربڑ سب میں موجود ہے۔

کاربن میں شریک گرفت بانڈ

- کاربن کا ایٹمی عدد 6 ہے۔
(K,L)

کاربن کی الیکٹرانئی تشکل: 2,4


جامد گیس الیکٹرانئی تشکل حاصل کرنے کے لیے یہ

- 4 الیکٹران لیتا ہے: لیکن ایک نیوکلئس کے لیے مشکل ہوتا ہے کہ وہ 4 اضافی الیکٹرانوں کو باندھے رکھے اور اس عمل میں زیادہ توانائی کی ضرورت ہوتی ہے۔
 - 4 الیکٹران نکالتا ہے: لیکن 4 الیکٹران کو نکالنے کے لیے زیادہ توانائی کی ضرورت ہوتی ہے۔
- کاربن کے لیے الیکٹران لینا یا دینا مشکل ہوتا ہے۔

لہذا کاربن دیگر کاربن ایٹموں کے ساتھ یا دیگر عناصر کے ایٹموں کے ساتھ الیکٹرانوں کا ساجھا کرتا ہے اور نوبل گیس تشکل حاصل کر لیتا ہے۔ ہائیڈروجن، آکسیجن، نائٹروجن، کلورین جیسے عناصر کے ایٹم بھی گرفتی الیکٹرانوں کا ساجھا کر کے بونڈ بناتے ہیں۔

کیساں یا مختلف ایٹموں کے درمیان الیکٹرانوں کے ساجھے سے بننے والے بونڈ کو شریک بونڈ (Covalent Bond) کہتے ہیں۔
H₂, O₂ اور N₂ کی تشکل نیچے دکھائی گئی ہے:


H₂ (i)



ہائیڈروجن ایٹموں کے درمیان H-H اکھرا بونڈ


H₂ سالمہ

O₂ (ii)



آکسیجن ایٹموں کے درمیان O=O دوہرا بونڈ


O₂ سالمہ



نائٹروجن ایٹموں کے درمیان N=N تھرا بانڈ

N₂ سالمہ

پانی کے سالمہ میں ایک آکسیجن اور دو ہائیڈروجن ایٹموں کے درمیان اکھرا شریک گرفت بونڈ ہوتا ہے۔



شریک گرفت بانڈ:

دو ایٹموں کے درمیان الیکٹرانوں کی ساجھداری کے ذریعہ بننے والے بانڈ کو شریک گرفت بانڈ کہتے ہیں۔

شریک گرفت مرکبات کی طبیعی خصوصیات

- شریک گرفت بانڈ پر مشتمل سالمات کے نقطہ گداخت اور نقطہ جوش کم ہوتے ہیں کیونکہ ان میں آئنی مرکبات کے برخلاف بین سالماتی قوتیں کمزور قسم کی ہوتی ہیں۔
- یہ سالمات عام طور سے بجلی کے غیر موصل ہوتے ہیں کیونکہ ان میں چارج بردار ذرات کی تشکیل نہیں ہوتی۔

کاربن کے بہروپ (Allotropes of Carbon)

- ہیرا - ہر کاربن ایٹم دیگر چار کاربن ایٹموں سے جڑا ہوتا ہے۔
- گریفائٹ - ہر کاربن ایٹم دیگر تین کاربن ایٹموں سے جڑا ہوتا ہے۔ چوتھا گرنق الیکٹران حرکت کر سکتا ہے چنانچہ گریفائٹ بجلی کا ایصال کرتا ہے۔
- فلرین - سب سے چھوٹا فلرین 60 کاربن ایٹموں پر مشتمل ہوتا ہے۔

استعمال - (i) ہیرا - زیورات اور تھرمامیٹر بنانے میں۔


(ii) گریفائٹ - نپل کالیڈائیکٹروڈ اور خشک مدھن بنانے میں۔

بہروپ کی طبعی خصوصیات مختلف ہوتی ہیں لیکن کیمیائی خصوصیات یکساں ہوتی ہیں۔

گریفائٹ	ہیرا
یہ ملائم ہوتا ہے	یہ سب سے سخت قدرتی شے ہے
یہ حرارت اور برق دونوں کا اچھا موصل ہوتا ہے	یہ برق کا غیر موصل ہوتا ہے لیکن حرارت کا اچھا موصل ہوتا ہے۔
یہ غیر شفاف (Opaque) ہوتا ہے	یہ شفاف ہوتا ہے

کاربن کی ہمہ گیر نوعیت

کاربن کی تین خصوصیات اس کو بڑی تعداد میں مرکبات بنانے لائق بناتی ہیں۔




(i) کینٹیشن: کاربن ایٹم کی ایک منفرد صلاحیت یہ ہے کہ یہ دوسرے کاربن ایٹموں کے ساتھ بانڈ بناتا ہے اور اس طرح ایک بڑے سالمہ کی تشکیل کرتا ہے۔ کاربن کی اس خصوصیت کو کینٹیشن کہتے ہیں۔

(ii) چار گرفت: کاربن ایٹم کی گرفت 4 ہوتی ہے جس کی وجہ سے یہ آکسیجن، ہائیڈروجن، نائٹروجن، سلفر، کلورین اور دیگر عناصر کے ایٹموں کے ساتھ بانڈ بنا سکتا ہے۔


کاربن ایٹم کا سائز چھوٹا ہونے کی وجہ سے نیوکلئیس سائجھ کے الیکٹران جوڑے کو مضبوطی سے پکڑ لیتا ہے نتیجتاً یہ مرکبات عام طور سے مستحکم ہوتے ہیں۔

سیر شدہ اور غیر سیر شدہ کاربن مرکبات



کاربن اور ہائیڈروجن پر مشتمل مرکبات کو ہائیڈروکاربن کہتے ہیں۔



سیر شدہ ہائیڈروکاربن اتھین (C_2H_6) (Ethane) کی الیکٹران ڈاٹ ساخت



غیر سیر شدہ ہائیڈروکاربن Ethene (C_2H_4) اور Ethyne (C_2H_2) کی الیکٹران ڈاٹ ساخت




کسی زنجیر میں دو ہر ایاتیرا بونڈ بنانے کے لیے کم از کم دو کاربن ایٹم درکار ہوتے ہیں۔ لہذا Alkene اور Alkyne کا پہلا نمبر دو کاربن ایٹوں پر مشتمل ہوتا ہے۔

کاربن اور ہائیڈروجن کے سیر شدہ مرکبات کی ساخت اور فارمولے

Name of Hydrocarbon	Molecular formula	Structural Formula
1. Methane	CH ₄	$\begin{array}{c} \text{H} \\ \\ \text{H}-\text{C}-\text{H} \\ \\ \text{H} \end{array}$
2. Ethane	C ₂ H ₆	$\begin{array}{c} \text{H} \quad \text{H} \\ \quad \\ \text{H}-\text{C}-\text{C}-\text{H} \\ \quad \\ \text{H} \quad \text{H} \end{array}$
3. Propane	C ₃ H ₈	$\begin{array}{c} \text{H} \quad \text{H} \quad \text{H} \\ \quad \quad \\ \text{H}-\text{C}-\text{C}-\text{C}-\text{H} \\ \quad \quad \\ \text{H} \quad \text{H} \quad \text{H} \end{array}$
4. Butane	C ₄ H ₁₀	$\begin{array}{c} \text{H} \quad \text{H} \quad \text{H} \quad \text{H} \\ \quad \quad \quad \\ \text{H}-\text{C}-\text{C}-\text{C}-\text{C}-\text{H} \\ \quad \quad \quad \\ \text{H} \quad \text{H} \quad \text{H} \quad \text{H} \end{array}$
5. Pentane	C ₅ H ₁₂	$\begin{array}{c} \text{H} \quad \text{H} \quad \text{H} \quad \text{H} \quad \text{H} \\ \quad \quad \quad \quad \\ \text{H}-\text{C}-\text{C}-\text{C}-\text{C}-\text{C}-\text{H} \\ \quad \quad \quad \quad \\ \text{H} \quad \text{H} \quad \text{H} \quad \text{H} \quad \text{H} \end{array}$

Name of Hydrocarbon	Molecular formula	Structural Formula
Alkenes :		
1. Ethene	C_2H_4	<pre> H H H — C = C — H H H </pre>
2. Propene	C_3H_6	<pre> H H H — C = C — C — H H H </pre>
3. Butene	C_4H_8	<pre> H H H — C = C — C — C — H H H </pre>
Alkynes :		
1. Ethyne	C_2H_2	<pre> H — C ≡ C — H </pre>
2. Propyne	C_3H_4	<pre> H H — C ≡ C — C — H H </pre>
3. Butyne	C_4H_6	<pre> H H H — C ≡ C — C — C — H H H </pre>


سائیکلک (Cyclic) ساختیں:




Cyclic Saturated




Cyclic Unsaturated



Cyclo propane
(C_3H_6)








Cyclo hexane
(C_6H_{12})



Benzene
(C_6H_6)

ساختی آئسومر: یہ ایسے مرکبات ہیں جن کے سالماتی فارمولے یکساں ہوتے ہیں لیکن ساختیں مختلف ہوتی ہیں۔



فنکشنل گروپ (Functional Group)

- ہائڈروکاربن زنجیر میں ایک یا ایک سے زیادہ ہائڈروجن ایٹموں کو دوسرے ایٹموں سے (ان کی گرفت کی بنیاد پر) بدلا جاسکتا ہے۔ ہائڈروجن کی جگہ لینے والا عنصر ہیٹرو ایٹم کہلاتا ہے۔
- یہ ہیٹرو ایٹم اور ان پر مشتمل گروپ مرکبات کو نمایاں کیمیائی خصوصیات کا حامل بنا دیتے ہیں اسی لیے انہیں تفاعلی گروپ (فنکشنل گروپ) کہا جاتا ہے۔

Hetero atom	Functional group	Formula of functional group
Cl/Br	Halo (Chloro/Bromo)	— Cl, — Br, — I
Oxygen	1. Alcohol	— OH
	2. Aldehyde	$\begin{array}{c} \text{H} \\ \\ \text{— C} \\ \\ \text{O} \end{array} \quad \text{OR} - \text{CHO}$

Double bond	3. Ketone	$\begin{array}{c} \text{— C —} \\ \\ \text{O} \end{array}$	OR — CO —
	4. Carboxylic acid	$\begin{array}{c} \text{O} \\ \\ \text{— C — OH} \end{array}$	OR — COOH
Triple bond	1. Alkene group	$> \text{C} = \text{C} <$	
	2. Alkyne group	$\text{— C} \equiv \text{C —}$	

ہم وصف سلسلہ (Homologous Series)

- یہ مرکبات کا ایسا سلسلہ ہے جس میں کاربن زنجیر میں یکساں فنکشنل گروپ ہائڈروجن کا بدل ہے۔
مثال کے طور پر الکل: $\text{C}_4\text{H}_9\text{OH}, \text{C}_3\text{H}_7\text{OH}, \text{C}_2\text{H}_5\text{OH}, \text{CH}_3\text{OH}$
- جزل فارمولے یکساں ہوتے ہیں۔
- سلسلہ کے دو متواتر مرکبات $\text{—CH}_2\text{—}$ اکائی اور 14 اکائی کمیت کا فرق ہوتا ہے۔
- کیمیائی خصوصیات کا تعین فنکشنل گروپ کے ذریعے ہوتا ہے اسی سلسلہ کے سبھی ارکان کی کیمیائی خصوصیات یکساں ہوتی ہیں لیکن طبعی خصوصیات مختلف ہوتی ہیں۔
- ہم وصف سلسلہ میں موجود مرکبات کی طبعی خصوصیات مختلف ہوتی ہیں کیونکہ ان کی سالماتی کمیت مختلف ہوتی ہیں۔
- سالماتی کمیت میں اضافے کے ساتھ کا نقطہ پگھلاؤ اور نقطہ ابال بھی بڑھ جاتا ہے۔

کاربن مرکبات کا تسمیہ

- مرکب میں موجود کاربن کے ایٹموں کی تعداد معلوم کیجیے۔
- فنکشنل گروپ کو لاحقہ (Suffix) یا سابقہ (Prefix) کے ذریعے ظاہر کیا جاتا ہے۔

Functional Group	Prefix/Suffix	Example
1. Halogen	Prefix-Chloro, Bromo, Iodo etc.	$\begin{array}{c} \text{H} \quad \text{H} \quad \text{H} \\ \quad \quad \\ \text{H}-\text{C}-\text{C}-\text{C}-\text{Cl} \\ \quad \quad \\ \text{H} \quad \text{H} \quad \text{H} \end{array}$ Chloropropane
2. Alcohol	Suffix-ol	$\begin{array}{c} \text{H} \quad \text{H} \quad \text{H} \\ \quad \quad \\ \text{H}-\text{C}-\text{C}-\text{C}-\text{OH} \\ \quad \quad \\ \text{H} \quad \text{H} \quad \text{H} \end{array}$ Propanol
3. Aldehyde	Suffix-al	$\begin{array}{c} \text{H} \quad \text{H} \quad \text{H} \\ \quad \quad \\ \text{H}-\text{C}-\text{C}-\text{C}=\text{O} \\ \quad \\ \text{H} \quad \text{H} \end{array}$ Propanal
4. Ketone	Suffix-one	$\begin{array}{c} \text{H} \quad \text{O} \quad \text{H} \\ \quad \quad \\ \text{H}-\text{C}-\text{C}-\text{C}-\text{H} \\ \quad \\ \text{H} \quad \text{H} \end{array}$ Propanone
5. Carboxylic acid	Suffix-oic acid	$\begin{array}{c} \text{H} \quad \text{H} \quad \text{O} \\ \quad \quad \\ \text{H}-\text{C}-\text{C}-\text{C}-\text{OH} \\ \quad \\ \text{H} \quad \text{H} \end{array}$ Propanoic acid
6. Alkene (-C=C-)	Suffix-ene	$\begin{array}{c} \text{H} \quad \text{H} \quad \text{H} \\ \quad \quad \\ \text{H}-\text{C}-\text{C}=\text{C}-\text{H} \\ \\ \text{H} \end{array}$ Propene

7. Alkyne (-C≡C-)	Suffix-yne	$\begin{array}{c} \text{H} \\ \\ \text{H}-\text{C}-\text{C} \equiv \text{C}-\text{H} \\ \\ \text{H} \\ \text{Propyne} \end{array}$
----------------------	------------	--


(iii) اگر لاحقہ کا استعمال کیا جاتا ہے تو نام کے آخر میں لکھے ہوئے 'e' کو ہٹا دیا جاتا ہے۔

مثلاً (methane-e= methan + ol) methanol

کاربن مرکبات کی کیمیائی خصوصیات

1. احتراق (Combustion):

کاربن مرکبات عام طور سے ہوا میں مل کر (تکسید) کاربن ڈائی آکسائیڈ اور پانی بناتے ہیں ساتھ ہی حرارتی اور نوری توانائی بھی خارج ہوتی ہے۔




• سیر شدہ ہائیڈروکاربن عام طور سے ہوا کی مناسب مقدار کی موجودگی میں نیلی لو کے ساتھ جلتے ہیں اور اگر ہوا کی مقدار محدود ہے تو پیلی اور دھوئیں دار لو کے ساتھ جلتے ہیں۔

• جب غیر سیر شدہ ہائیڈروکاربن ہوا میں جلتے ہیں تو دھوئیں دار لو کا مشاہدہ کیا جاسکتا ہے کیونکہ غیر سیر شدہ ہائیڈروکاربن میں کاربن کی فیصد مقدار سیر شدہ ہائیڈروکاربن سے زیادہ ہوتی ہے اور ہوا کی موجودگی میں کاربن کا مکمل احتراق نہیں ہو پاتا۔

• کوئلہ اور پٹرولیم کے احتراق کے نتیجے میں سلفر اور نائٹروجن کے آکسائیڈ خارج ہوتے ہیں جو تیزابی بارش کے لیے ذمہ دار ہیں۔

2. تکسید (Oxidation)


قلوی پوٹاشیم پرمینگنیٹ یا تیزابی پوٹاشیم ڈائی کرومیٹ (یہ متعامل میں آکسیجن کو ملا دیتے ہیں اور اسی لیے انھیں تکسیدی ایجنٹ کہا جاتا ہے) کا استعمال کر کے الکحل کی تکسید کی جاسکتی ہے جس سے یہ کاربوکسیک ایسڈ میں تبدیل ہو جاتا ہے۔



3. جمعی تعامل (Addition Reaction):

نکل، پلیٹینم یا پیلیدیم عمل انگیز (Catalyst) کی موجودگی میں ہائڈروجن غیر سیر شدہ ہائڈروکاربن کے ساتھ مل کر سیر شدہ ہائڈروکاربن بناتے ہیں۔

اس عمل کے ذریعے ونسپتی تیل (خورونی تیل) کو ونسپتی گھی میں تبدیل کیا جاتا ہے۔ اس عمل کو ہائڈروجنیشن بھی کہا جاتا ہے۔




ہائڈروجنیشن کی وجہ سے ونسپتی تیل میں بساںد کا عمل سست پڑ جاتا ہے۔

سیر شدہ فیٹی ایسڈ صحت کے لیے نقصاندے ہوتے ہیں لہذا کھانا پکانے کے لیے غیر سیر شدہ فیٹی ایسڈ والے تیلوں کا استعمال کرنا چاہیے۔

4. بدل تعامل (Substitution Reaction):

سیر شدہ ہائڈروکاربنوں میں، کاربن سے منسلک ہائڈروجن کو سورج کی روشنی یا حرارت کی موجودگی میں کسی دوسرے ایٹم یا ایٹموں کے گروپ سے بدل دیا جاتا ہے۔



کاربن کے کچھ اہم مرکبات - ایتھینال اور ایتھونک ایسڈ


ایتھینال کی طبیعی خصوصیات

- بے رنگ، پسندیدہ بو اور چکھنے میں جلن کا احساس
- پانی میں حل پذیر
- طیران پذیر ترقیق
- تعدیلی مرکب
- نقطہ پگھلاؤ 156K اور نقطہ ابال 351K

- ڈائی لیوٹ الکوحل کے استعمال سے صحت پر مضر اثرات پڑتے ہیں اور خالص الکوحل موت کا سبب بن سکتی ہے۔

کیمیائی خصوصیات


(i) سوڈیم کے ساتھ تعامل



(سوڈیم ایٹھو کسائیڈ)

اس تعامل کا استعمال استھنال کی جانچ کے لیے کیا جاتا ہے اس تعامل میں ہائیڈروجن گیس پیدا ہوتی ہے جو پوپ آواز کے ساتھ جلتی ہے۔

(ii) ڈی ہائیڈریشن



جب $\text{C}_2\text{H}_5\text{OH}$ کو مرکز H_2SO_4 کے ساتھ 443K پر گرم کیا جاتا ہے تو یہ ڈی ہائیڈریشن ہو کر Ethene میں بدل جاتا ہے۔

Ethanol کے استعمال:

- شفاف صابن بنانے میں
- تجربہ گاہ میں ری ایجنٹ (Regent) کے طور پر
- شراب میں
- دواؤں اور ٹانک میں

استھنائک ایسڈ (CH_3COOH) / ایسیٹک ایسڈ کی طبیعی خصوصیات

- بے رنگ رقیق جس کا ذائقہ کھٹا ہوتا ہے اور اس میں سرکہ جیسی بو آتی ہے۔
- نقطہ جوش 391K
- نقطہ انجماد 290K ہوتا ہے۔
- پانی میں حل پذیر ہے۔

- جب خالص ایسیٹک ایسڈ CH_3COOH منجمد ہو جاتا ہے تو یہ بے رنگ سفید برف جیسی ٹھوس شے بناتا ہے لہذا اسے گلشیل ایسیٹک ایسڈ کہا جاتا ہے۔ موٹر گاڑیوں کے ریڈی ایٹر میں مانع منجمد کے طور پر استعمال ہوتا ہے۔

کیمیائی خصوصیات

(i) ایسٹریفیکیشن (Esterification):


کاربوکسلک ایسڈ مرکوز سلیفورک ایسڈ (بطور عمل انگیز) کی موجودگی میں الکحل کے ساتھ تعامل کر کے میٹھی بو والے مرکبات کی تشکیل کرتا ہے جنہیں ایسٹر کہتے ہیں۔



ایسٹھائل ایسٹھانویٹ (ایسٹھانک ایسڈ) (ایسٹھائل)


میٹھے پھل جیسی بو والے مرکبات (ایسٹر) کی تشکیل

تصعین (Saponification)




اس طریقے سے صابن تیار کیا جاتا ہے۔


(ii) اساس کے ساتھ ساتھ



(iii) کاربونیٹ اور ہائڈروجن کاربونیٹ کے ساتھ تعامل




(سوزیم ایسیٹٹ)



(سوزیم ایسیٹٹ)


ہائڈرولائسس (Hydrolysis): ایسٹر کو تیزاب اور اساس کے ساتھ گرم کرنے پر واپس الکوحل اور کاربوکسلک ایسڈ ملتا ہے۔



ایسٹر کی القوی کے ساتھ ہائڈرولائسس تصعین (Saponification) کہلاتی ہے۔


صابن اور ڈٹرجنٹ

- صابن لمبی زنجیر والے کاربوکسلک ایسڈوں کے سوڈیم اور پوٹاشیم نمک ہیں۔
- صابن صرف نرم پانی (Soft water) میں ہی موثر ثابت ہوتے ہیں اور سخت پانی (Hard water) میں کارگر ثابت نہیں ہوتے۔
- ڈٹرجنٹ لمبی زنجیر والے کاربوکسلک ایسڈوں کے امونیم اور سلفونیٹ نمک ہیں۔ ڈٹرجنٹ نرم اور سخت دونوں قسم کے پانی میں موثر ثابت ہوتے ہیں۔
- صابن کے سالمہ میں ایک آئنی حصہ (ہائڈروفلیک) اور ایک ہائڈروکاربن زنجیر (ہائڈروفوبک) ہوتی ہے۔



صابن گندگی کو کس طرح دور کرتا ہے؟

- زیادہ تر گندگی یا میل روغنی نوعیت کا ہوتا ہے اور صابن کا ہائڈروفوبک سر اپنے آپ کو میل سے منسلک کر لیتا ہے۔
- پانی کے سالمات ہائڈروفلیک سرے پر صابن کے سالمات کو چاروں طرف سے گھیر لیتے ہیں۔
- نتیجتاً ایک اشعاعی ساخت (radial structure) کی تشکیل ہوتی ہے جسے میل (micelles) کہتے ہیں۔



- صابن کا سالمہ ایمیشن کی تشکیل کرتا ہے۔ جب کپڑے پانی میں رگڑا جاتا ہے یا اسے گھمایا جاتا ہے تو گندگی یا میل کے ذرات کپڑے سے الگ ہو جاتے ہیں۔

- سخت پانی میں موجود میگنیشیم اور کیلشیم کے نمک صابن کے سالمہ کے ساتھ تعامل کر کے غیر حل پذیر پروڈکٹ بناتا ہے جسے اسکم کہتے ہیں۔ یہ اسکم صفائی کے عمل میں رکاوٹ پیدا کرتا ہے۔
- ڈٹرجنٹ کے سالمہ کا چارج شدہ سر سخت پانی میں موجود کیلشیم اور میگنیشیم آئنوں کے ساتھ حل پذیر شے نہیں بناتے ہیں لہذا صفائی کا عمل موثر طور پر انجام پذیر ہوتا ہے۔
- صابن حیاتیاتی تنزل پذیر ہوتے ہیں جبکہ ڈٹرجینٹ غیر حیاتیاتی تنزل پذیر ہوتے ہیں۔ اس لئے صابن ماحول دوست ہوتے ہیں۔ ڈٹرجینٹ نہیں۔

MCQ

1- مندرجہ ذیل میں سے کون سی دھات ہائیڈروجنیشن میں عمل انگیز (catalyst) کے طور پر استعمال ہوتی ہے۔

Na (d) Fe (c) Ni (b) Cu (a)

2- Hexane سالے میں اکہرے بانڈ کی تعداد ہے۔

21 (d) 20 (c) 19 (b) 18 (a)

3- N_2 سالمہ میں موجود ہوتا ہے۔

(a) اکہر بانڈ (b) آئینی بانڈ (c) دوہر بانڈ (d) تہر بانڈ

4- کون سی شے بغیر لو کے جلتی ہے؟

(a) موم بتی (b) چارکول (c) لکڑی (d) LPG

5- یہ صابن کی صنعت کا ما حاصل ہے۔

(a) گلیسرال (b) گلوکوز (c) ایسٹر (d) Propanal

6- Alkyne کے ہم وصف سلسلہ میں تیسرا رکن کون سا ہے۔

(a) Hexyne (b) Butyne (c) Propyne (d) Ethyne

7- مندرجہ ذیل میں کھانسی کے ٹانک میں کیا ہوتا ہے۔

(a) شوگر۔ میتھنال (b) میتھنال (c) میتھنال۔ میتھنال (d) شوگر۔ میتھنال

8- CHO ہے۔

(a) کاربوکسلک ایسڈ (b) کیٹون (c) ایلڈی ہائیڈ (d) الکوئل

9- بینزین کا سالماتی فارمولا ہے:

(a) C_6H_{12} (b) C_6H_{14} (c) C_6H_{10} (d) C_6H_6

10۔ درج ذیل میں سے غلط بیان کی نشاندہی کیجیے۔

(i) گریفائٹ بجلی کا اچھا موصل ہے

(ii) ہیرا 373K پر پگھل جاتا ہے

(iii) فلوی $KMnO_4$ تھوہلی ایجنٹ ہے

(iv) وسپتی تیل برومین واٹر کو بے رنگ کر دیتا ہے

(a) (i) اور (iii) (b) (ii) اور (iii)

(c) (ii) اور (iv) (d) (ii)، (iii) اور (iv)

11۔ دو مرکبات X اور Y کو علاحدہ علاحدہ دو ٹیسٹ ٹیوب (1 اور 2) میں ایسیٹک ایسڈ کے ساتھ ملا یا جاتا ہے۔ صرف ٹیسٹ ٹیوب 2 میں کاربن ڈائی آکسائیڈ پیدا ہوتی ہے۔ درست متبادل کا انتخاب کیجیے۔

(a) X - سوڈیم ہائیڈروآکسائیڈ ، Y - سوڈیم کاربونیٹ

(b) X - سوڈیم ہائیڈروآکسائیڈ ، Y - سوڈیم ہائیڈروآکسائیڈ

(c) X - سوڈیم ہائیڈروآکسائیڈ ، Y - سلفیورک ایسڈ

(d) X - سوڈیم ہائیڈروآکسائیڈ ، Y - سلفیورک ایسڈ

12۔ ایسیٹک ایسڈ کی موجودگی کی جانچ کے لیے درج ذیل میں سے کس کا استعمال کیا جاسکتا ہے؟

(a) سوڈیم کلورائیڈ (b) سوڈیم ایسیٹو کسائیڈ

(c) سوڈیم ایسیٹائیڈ (d) سوڈیم کاربونیٹ

13۔ شریک گرفت مرکبات کے متعلق درج ذیل میں سے کون سا متبادل صحیح ہے۔

(a) بہت زیادہ نقطہ گداخت اور بہت کم نقطہ جوش

(b) کم نقطہ گداخت اور کم نقطہ جوش

(c) بجلی کے اچھے موصل اور کم نقطہ گداخت

(d) پانی میں حل پذیر اور بجلی کے اچھے موصل

14۔ درج ذیل میں سے کس عنصر کے ایٹم کے دوسرے شیل میں الیکٹرانوں کی تعداد پہلے شیل کی دوگنی ہے؟

(a) سیلیکان (b) بوران (c) کاربن (d) کیلشیم

15۔ درج ذیل میں سے کون سے دو مرکبات ایسڈ بناتے ہیں۔

(a) پروپیٹال اور پروپیٹون

(b) پروپیٹال اور پروپیٹونک ایسڈ

(c) پروپیٹال اور پروپیٹیل

(d) پروپیٹونک ایسڈ اور پروپیٹیل

MCQ کے جوابات

8	7	6	5	4	3	2	1
C	D	B	A	B	D	B	B

نظیری مطالعہ

مندرجہ ذیل اقتباس کو پڑھیں اور سوالات کے جواب دیں۔

الکوہل کی زیادہ مقدار لینے سے میٹابولک عمل ہلکے ہوتے ہیں اور مرکزی عصبی نظام (CNS) پر اثر پڑتا ہے۔ اس کے نتیجے میں ہم آہنگی میں کمی، ذہنی الجھن، غنودگی، بیوقوفی طاری ہوتی ہے۔ نقصان دیے اثرات کے ساتھ ساتھ استھنال ایک صنعتی محلل ہے۔ یہ مختلف صنعتوں میں پانی کے ساتھ اور کئی نامیاتی محلل جیسے ایسیٹک ایسڈ، اہسٹیون، بینزین، کاربن ٹیٹراکلورائیڈ کے ساتھ استعمال ہوتا ہے۔ برازیل جسے ممالک میں یہ جیٹ انجن میں ایندھن کے طور پر استعمال ہوتا ہے۔

1۔ استھنال میں ہیٹرو ایٹم کی شناخت کیجیے۔

(a) کاربن (b) ہائیڈروجن (c) برومین (d) آکسیجن

2- کون سا تیزاب سرکہ کا جز ہے۔

(a) ایتھنائٹک ایسڈ (b) کاربونک ایسڈ (c) آکزیٹک ایسڈ (d) لیکٹک ایسڈ

3- کیمیائی مساوات کو مکمل کریں۔



4- ایتھنال سالمہ کی ساخت بنائیے۔

5- الکوہل لینے کے نقصان دیے اثرات بیان کیجیے۔

مختصر جواب والے سوالات (1 نمبر)

1- کاربن کا ایک ایٹم جامد گیس تشکیل کیسے حاصل کرتا ہے؟

2- CCl_4 سالمہ کی الیکٹران ڈاٹ ساخت بنائیے۔

3- کینیٹینش کی تعریف لکھیے؟

4- مٹی کے تیل/گیس کے چولہوں میں ہوا کے لیے سوراخ ہوتے ہیں۔ وجہ بتائیے؟

5- ایتھنال کی گرم مرکب سلفیورک ایسڈ کے ساتھ ناہیدگی (Dehydration) کے لیے صرف متوازن کیمیائی مساوات لکھیے۔

6- Propyne کی ساخت بنائیے۔

7- کیٹون کے پہلے رکن کا فارمولا لکھیے۔

8- نیکسیدی ایجنٹ کیا ہوتا ہے؟ مثال دیں۔

9- Methane کو Chloromethane میں بدلنے کے لیے کس توانائی کی ضرورت ہوتی ہے؟

10- ایتھنال کی آکسیجن کے ساتھ جلنے کی متوازن کیمیائی مساوات لکھیے۔

- 6 Propyne کی ساخت بنائیے۔
- 7 کیٹون کے پہلے رکن کا فارمولا لکھیے۔
- 8 نکلیدی ایجنٹ کیا ہوتا ہے؟ مثال دیں۔
- 9 Methane کو Chloromethane میں بدلنے کے لیے کس توانائی کی ضرورت ہوتی ہے؟
- 10 ایتھنال کی آکسیجن کے ساتھ جلنے کی متوازن کیمیائی مساوات لکھیے۔

دعویٰ اور دلیل قسم کے سوالات

(Assertion and Reason Type of Questions)

درج ذیل سوالات میں دعویٰ کے بیان کے بعد بیان کی دلیل ہے۔ صحیح کا انتخاب کیجیے۔ دو بیانات دیئے ہیں دعویٰ کو A سے اور دلیل کو R سے ظاہر کیا ہے۔ ان سوالات کے لیے نیچے دیئے گئے کوڈ (a)، (b)، (c) اور (d) میں سے صحیح جواب کا انتخاب کیجیے۔

(a) A اور R دونوں درست ہیں اور R دعویٰ (A) کی درست وضاحت ہے۔

(b) A اور R دونوں درست ہیں لیکن R دعویٰ (A) کی درست وضاحت نہیں ہے۔

(c) A درست ہے لیکن R غلط ہے۔

(d) A غلط ہے لیکن R درست ہے۔

1- دعویٰ (A): Butene, Butane سے کم تعامل پذیر ہے۔

دلیل (R): دوہرے بانڈ کی موجودگی سالمہ کی تعامل پذیری میں اضافہ کرتی ہے۔

2- دعویٰ (A): غیر سیر شدہ ہائیڈروکاربن نیل لوہے کے ساتھ جلتے ہیں۔

دلیل (R): ہائیڈروکاربن کا نامکمل احتراق پہلی لوکی وجہ ہوتی ہے۔

3- دعویٰ (A): ڈیٹر جنٹ ماحول دوست نہیں ہوتے ہیں۔

دلیل (R): ڈیٹر جنٹ آسانی سے تنزل پزیر نہیں ہوتے۔

4- دعویٰ (A): Alkane جمعی تعامل ظاہر کرتے ہیں۔

دلیل (R): جمعی تعامل غیر سیر شدہ ہائیڈروکاربن کی اہم خصوصیت ہے۔

5- دعویٰ (A): Pantane کے تین آئسومر ہوتے ہیں۔

دلیل (R): ساختی آئسومر کے لیے ہائیڈروکاربن میں 4 یا زیادہ کاربن ایٹم ہونے چاہیے۔

(2 نمبر والے سوالات)

- 1- تصبیب (Saponification) کی تعریف بیان کریں۔ اس کے لیے کیمیائی مساوات لکھیے۔
- 2- شریک گرفت مرکبات بجلی کا ایصال نہیں کرتے۔ کیوں؟
- 3- ان حالات کی وضاحت کریں جن میں اتھنل تکسید ہو کر اتھنا تک ایسڈ بناتا ہے۔ کیمیائی مساوات لکھیے۔
- 4- ساختی آئسومر کی تعریف لکھیے۔ Butane کے دو ساختی آئسومر بنائیے۔
- 5- مندرجہ ذیل مرکبات میں فنکشنل گروپ کی شناخت کیجیے۔
Hexanol اور Bromoethane، Methanal، Methanoic acid
- 6- اتھنا تک ایسڈ گلیشیل ایسٹک ایسڈ کیوں کہتے ہیں۔ ایسٹریفیکیشن کے لیے کیمیائی مساوات لکھیے۔
- 7- بینزین (Benzene) کی ساخت بنائیے۔
- 8- کاربوکسلک ایسڈ کو کمزور تیزاب کیوں کہتے ہیں۔ اس الکوحل کا نام بتائیے جس کی تکسید سے Methanoic acid بنتا ہے۔
- 9- Ethyne اور آکسیجن کا آمیزہ ویلڈنگ کے لیے جلتا ہے؟ کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ ہم Ethyne اور ہوا کا آمیزہ استعمال کیوں نہیں کرتے۔
- 10- (i) اتھنل کی کون سی خصوصیت اس کو کھانسی کے ٹانک اور ٹیچر آئیوڈین بنانے کے قابل بناتی ہے۔
(ii) اتھنل سے Ethene بننے میں مرکنز سلفیورک ایسڈ کا کیا کام ہوتا ہے۔

(3 نمبر والے سوالات)

- 1- ہم وصف سلسلہ کیا ہے؟ اس کی کوئی چار خصوصیات بتائیے۔
- 2- کسی مرکب کے ساختی آئسومر کی کوئی تین خصوصیات بیان کریں۔
- 3- Propanal اور Acetone ساختی آئسومر ہیں۔ وضاحت کیجیے۔
- 4- وضاحت کیجیے کہ کاربن ایٹم کیپٹائن یا این آئن کیوں نہیں بناتا؟
- 5- مثال کی مدد سے بدل تعامل بیان کیجیے؟

- 6- سیر شدہ اور غیر سیر شدہ ہائیڈروکاربن میں فرق کرنے کے لیے استعمال ہونے والی جانچ (Test) بتائیے۔
- 7- جب صابن کو سخت پانی کے ساتھ استعمال کرتے ہیں تو بننے والی اسکم کی وضاحت کیجئے۔۔
- 8- صابن اور ڈیٹرجنٹ میں فرق کیجئے۔
- 9- کاربن کی دو خصوصیات بیان کریں جن کی وجہ سے کاربن بڑی تعداد میں مرکبات بناتا ہے۔

(5 نمبر والے سوالات)


- 1- تصویر کی مدد سے صابن کے صفائی کے عمل کو بیان کیجئے۔
- 2- ایک تعدیلی نامیاتی مرکب X جس کا سالماتی فارمولہ C_2H_6O ہے۔ قلوبی $KMnO_4$ کے ساتھ تکیسید ہونے پر مرکب Y بناتا ہے۔ مرکب X اور Y مرکب سلفیورک ایسڈ کی موجودگی میں گرم کرنے پر میٹھی خوشبو والا مرکب Z بناتے ہیں۔ X، Y اور Z کی شناخت کیجئے اور ان سے متعلق کیمیائی مساواتیں لکھیے۔

(اشارہ)


- 1- صابن کی ساخت، میلے کپڑوں پر استعمال، میسل کی بناوٹ
- 2- X-Ethanol
Y-Ethanoic acid
Z-Ester (Ethylethanoate)
کیمیائی مساوات

اعمال زندگی

باب - 5



اعمال زندگی



اعمال زندگی: جاندار عضو یے اپنی بقا اور جسم کے رکھ رکھاؤ کے لیے جو بنیادی عمل انجام دیتے ہیں انھیں اعمال زندگی کہا جاتا ہے۔
بنیادی اعمال زندگی مندرجہ ذیل ہیں۔

- 1- تغذیہ
- 2- تنفس
- 3- نقل و حمل
- 4- اخراج


تغذیہ (Nutrition)

• وہ مکمل عمل جس کے ذریعہ عضو یے غذا حاصل کرتا ہے۔

غذا کو حاصل کرنا، ہضم شدہ غذا کا انجذاب اور جسم کے ذریعے اس کا استعمال تغذیہ کہلاتا ہے۔

پودوں میں تغذیہ	جانوروں میں تغذیہ
پودے خود پرور ہوتے ہیں	جانور غیر پرور ہوتے ہیں
اپنی غذا خود بناتے ہیں	اپنی غذا کے لیے پودوں اور دوسرے جانوروں پر منحصر رہتے ہیں

تغذیہ کے انداز/ طریقے



خود پرور تغذیہ: وہ عضویت جو خود پرور تغذیہ ہوتے ہیں خود پرور کہلاتے ہیں۔ (ہرے پودے)

بچیدہ زیادہ توانائی → بدلتے ہیں → غیر نامیاتی مادے → استعمال → خود پرور
سائنس (کاروبار ہائیزریٹ)

ضیائی تالیف (Photosynthesis)

ایک ایسا طریقہ ہے جس میں خود پرورش جاندار عضویہ کلوروفل اور سورج کی روشنی کی موجودگی میں کاربن ڈائی آکسائیڈ اور پانی کا استعمال کر کے انہیں کاربوہائیڈریٹ میں تبدیل کر دیتے ہیں۔




ضیائی تالیف کے لیے درکار خام مادے

- 1- سورج کی روشنی
 - 2- کلوروفل ← سورج کی روشنی کو جذب کرتا ہے
 - 3- کاربن ڈائی آکسائیڈ (CO₂) ← بری پودے اسے کرہ باد سے حاصل کرتے ہیں۔
 - 4- پانی ← بری پودے جڑوں کے ذریعے مٹی سے پانی کو جذب کرتے ہیں۔
- ضیائی تالیف کا مقام: پتی کے کلوروپلاسٹ میں، کلوروپلاسٹ میں ہرا پگمبیٹ کلوروفل ہوتا ہے۔

ضیائی تالیف سے متعلق اہم واقعات

- 1- کلوروفل کے ذریعے شمسی توانائی (یانوری) کا انجذاب
 - 2- شمسی (یانوری) توانائی کی کیمیائی توانائی میں تبدیلی اور پانی کے سالمات کی ہائیڈروجن اور آکسیجن میں تحلیل
 - 3- کاربن ڈائی آکسائیڈ کی کاربوہائیڈریٹ میں تحویل
- اسٹومیٹا: عام طور سے پتیوں کی سطح پر پائے جانے والے باریک مسامات اسٹومیٹا کہلاتے ہیں۔




اسٹومیٹا کے کام


- ضیائی تالیف کے لیے گیسوں (آکسیجن اور کاربن ڈائی آکسائیڈ) کا تبادلہ
- سریان (Transpiration) کے دوران پانی کو اجزات کی شکل میں ضائع کرنا

دیگر پرور تغذیہ

ہولوژونک	سپر و فائٹک	پیراسائٹک (طفیلی)
عضویہ غذا کو ٹھوس شکل میں حاصل کرتے ہیں اور جسم کے اندر اسے سادہ سالمات میں تبدیل کر دیتے ہیں۔ مثال: امیبا، حیوانات	عضویہ مردہ اور تحلیل پذیر مادہ سے اپنی غذا حاصل کرتے ہیں۔ مثال: پچھوند	طفیلیے دیگر عضویوں (میزبان) کے اندر یا باہر رہ کر اپنی غذا حاصل کرتے ہیں مثال: امرتیل (نباتاتی طفیلیہ) جول، جو تک وغیرہ



(i) امیبا میں تغذیہ



(ii) پیرامیشیم میں تغذیہ: پیرامیشیم ایک یک خلیوی عضویہ ہے جو غذا کو ایک خاص مقام پر لیتا ہے جو سیلیا (جسم کی تمام سطح پر موجود چھوٹے بال) کے ذریعہ پہنچتا ہے۔

تغذیہ کے مراحل: (دیگر پرورشی عضویوں میں)

اخراج (Egestion) فضلہ کو نکالنا	امتزاج (Assimilation) غذا کا استعمال	انجذاب (Absorption) ہضم غذا کی حرکت	ہضم (Digestion) پچیدہ مادے کو سادہ میں تبدیل کرنا۔	نگلنا (Ingestion) غذا اندر لینا
---------------------------------------	--	---	---	---------------------------------------

انسانوں میں عمل تغذیہ

انسانی نظام ہضم ایلیمینٹری کینال اور متعلقہ ہاضمی غدود پر مشتمل ہوتا ہے۔

(i) منہ ← تمام غذا کو اندر لیتا ہے۔

دانت ← غذا کو چباتے ہیں اور توڑتے ہیں


زبان ← غذا کو گھماتی ہے اور اس میں لعاب کو ملاتی ہے اور اس کا ذائقہ کرتی ہے۔

لعابی غدود ← لعاب اور مخاط کا افراز کرتا ہے۔


شکر → Salivary Amylase (Saliva) اشاچ

(ii) ایونیگیس ← پیرسٹالٹک حرکت (ایونیگیس کے عضلات کا پھیلنا اور سکڑنا) کے ذریعے غذا کو منہ سے معدہ تک پہنچاتا ہے۔


(iii) معدہ ← گیسٹرک غدود گیسٹرک رسوں کا افراز کرتے ہیں۔



(iv) چھوٹی آنت ← امعائی انزائم



- چھوٹی آنت ← وٹی (انگشت نما ابھار) ← (i) خون میں ہضم غذا کو جذب کرنے میں مدد کرتا ہے۔
 (ii) جذب کے لیے سطحی رقبہ میں اضافہ کرتا ہے۔




- (1) ٹریپس ← پروٹین کا ہاضمہ
- (2) پینکریٹک بائک لائپیز ← چربی کا ہاضمہ
- (3) پینکریٹک ایمائی لیز ← کاربوہائڈریٹ کا ہاضمہ

ہمسیفلیکیشن: وہ عمل جس کے ذریعے چربیوں کے بڑے گولوں (گلوبولس) کو بائل رس کی مدد سے چھوٹے گولوں میں توڑا جاتا ہے۔

(v) بڑی آنت ← اضافی پانی کو جذب کرتی ہے۔

غیر جذب شدہ غذا کو مبرز کے ذریعے جسم سے باہر نکال دیا جاتا ہے (Egestion)




انسانی نظام ہضم

تنفس (Respiration)


تنفس مندرجہ ذیل مراحل پر مشتمل ہوتا ہے:

(i) گیسوں کا تبادلہ: ماحول (کرہ باد) سے آکسیجن کو جسم میں داخل کرنا اور کاربن ڈائی آکسائیڈ کو جسم سے باہر خارج کرنا سانس لینا

(ii) خلیہ میں توانائی کو پیدا کرنے کے لیے غذا کے پیچیدہ سالمات کا سادہ سالمات میں ٹوٹنا خلوی تنفس



غیر ہوا باش تنفس میں مائٹوکونڈریا کا دخل نہیں ہوتا۔



انسانی نظام تنفس

نظام تنفس سے ہو کر ہوا کا گزر

تھنہ

↓

ناک کا راستہ

↓

ناک کا جو ف

↓

فیر تنفس

↓

لر تنفس

↓

ٹریکیا

↓

برائکائی

↓

برائکیولس

↓

ایلیوپورٹھیل

↓

خون کی عروق

پھیپھڑوں میں


سانس لینے کا پیمانہ (طریقہ کار)

سانس اندر لینا	سانس باہر چھوڑنا
1- سینے کا جوف پھیلتا ہے۔	1- سینے کا جوف سکڑتا ہے۔
2- پلسیاں اوپر کی طرف حرکت کرتی ہیں	2- پلسیاں نیچے کی طرف حرکت کرتی ہیں۔
3- ڈایا فرام پھیلا ہوجاتا ہے۔	3- ڈایا فرام گنبد کی شکل اختیار کر لیتا ہے۔
4- مچھروں کے حجم میں اضافہ ہوجاتا ہے اور ہوا مچھروں میں داخل ہوجاتی ہے۔	4- مچھروں کا حجم کم ہوجاتا ہے اور ہوا مچھروں سے باہر نکل جاتی ہے۔

بري عضويے — تنفس کے لیے کرہ بادی آکسیجن کا استعمال کرتے ہیں۔

آبی عضويے — پانی میں گھلی ہوئی آکسیجن کا استعمال کرتے ہیں۔


ایلوپکس، خمون اور ہائٹوں کے، مٹین ہیسوں کا تبادلہ



Human Respiratory System

بري عضويے — تنفس کے لیے کرہ بادی آکسیجن کا استعمال کرتے ہیں۔

آبی عضويے — پانی میں گھلی ہوئی آکسیجن کا استعمال کرتے ہیں۔



(a) Inhalation

(b) Exhalation

(i) ایلو یولائی میں خارج ہوتی ہے → RBC میں ہیموگلوبن سے جڑتی ہے → خون میں → ہوا (O₂ سے بھر پور)

- ایلوپولس، خون اور بافتوں کے درمیان گیسوں کا تبادلہ
- (i) O_2 سے بھرپور ہوا (ایلوپولس میں) ← خون میں داخل ہوتی ہے (خون کی نالیوں کے ذریعے) ← خون کے R B میں موجود ہیموگلوبن کے ساتھ جڑ جاتی ہے ← بافتوں میں داخل ہو جاتی ہے ← گلوکوز کا بڑیک ڈاؤن ← CO_2 خارج ہوتی ہے (بافتوں میں)
- (ii) بافتوں سے CO_2 خون میں خارج ہوتی ہے اور جذب ہو جاتی ہے ← خون کی نالیوں میں ← ایلوپولر تھیلی میں نتھنوں کے ذریعے جسم سے باہر خارج ہو جاتی ہے۔

پودوں میں تنفس :- پودوں میں تنفس جانوروں میں تنفس کے مقابلے آسان ہوتا ہے۔ پودوں میں مندرجہ ذیل سے گیسوں کا تبادلہ ہوتا ہے۔


(a) پتیوں میں اسٹومیٹا ہوتا ہے

(b) تنوں میں لیٹیکل سے

(c) جڑوں کی سطح سے۔


نقل و حمل

دیگر کثیر عضو یوں کی طرح انسانوں کے لیے بھی غذا، آکسیجن وغیرہ کی مستقل فراہمی ضروری ہے۔ اس کام کو نقل و حمل یا دوران خون کے ذریعے انجام دیا جاتا ہے۔



اڈس كے مقابلے بطنس كى عضلاتى دىوارس موٹى هوتى هس كىونكه بطنس كو پورے جسم ميں خون كى فراهمى كرنى پڑتى هے۔

دو هرادوران



انسانى دل كا ڈائىگرام

پلمونزى دوران: خون دل سے پھيپھروں ميں جاتا هے اور واپس دل ميں آتا هے۔

سسٲمىك دوران: خون دل سے جسم ميں جاتا هے اور واپس دل ميں آتا هے۔



— دل میں موجود والو خون کے الٹی سمت میں بہاؤ کو روکنے میں مدد کرتے ہیں۔

لمف: ایک سیالی بافت ہے جو جسمی پلازما کی ہی طرح ہے لیکن اس میں خون کے مقابلے پر وٹین کی مقدار کم ہوتی ہے۔ لمف نقل و حمل میں مدد کرتا ہے خاص طور سے چھوٹی آنت کے ذریعے جذب ہونے والی چربی کی نقل و حمل لمف کے ذریعے ہوتی ہے اور اضافی سیال کو بیرونی خلوی جگہوں سے واپس خون میں لے جاتا ہے۔

خون کی نالیاں

شریان (Arteries)	ورید (Veins)
1- آکسیجنیڈ خون کو دل سے جسم کے دیگر حصوں میں پہنچاتی ہیں (پلمونری شریان کو چھوڑ کر)	1- ڈی آکسیجنیڈ خون کو جسم کے مختلف حصوں سے دل میں لاتی ہیں (پلمونری ورید کو چھوڑ کر)
2- موٹی اور پگھلا رہتی ہیں۔	2- تلی اور کم پگھلا رہتی ہیں۔
3- والو نہیں ہوتے۔	3- خون کے ایک سمتی بہاؤ کو یقینی بنانے کے لیے والو موجود ہوتے ہیں۔
4- جلد کے نیچے گہرائی میں واقع ہوتی ہیں۔	4- جلد کے ٹھیک نیچے واقع ہوتی ہیں۔
5- انہیں تقسیم کرنے والی نلیاں کہتے ہیں	5- انہیں اکٹھا کرنے والی نلیاں کہتے ہیں

پودوں میں نقل و حمل

زانگم اور فلوم (ایصالی نلیاں) پودوں میں مادوں کی نقل و حمل کرتے ہیں۔

- **زانگم (Xylem):** پودوں میں نقل و حمل کے نظام کا ایک حصہ ہے جو مٹی سے حاصل ہونے والے پانی اور معدنیات کی نقل و حمل کرتا ہے۔ توانائی کی ضرورت نہیں ہوتی۔
- **فلوم (Phloem):** پتیوں کے اندر ضیائی تالیف کے نتیجے میں بننے والے ماحصلات کو پودوں کے دوسرے حصوں میں لے جاتے ہیں۔ توانائی ATP کی شکل میں استعمال ہوتی ہے۔
- جڑ اور مٹی کے درمیان ارتکاز میں فرق کی وجہ سے پانی مٹی سے جڑ میں داخل ہو جاتا ہے اور اسی کے ساتھ ایک آبی کالم کی تشکیل ہو جاتی ہے جو پانی کو مسلسل اوپر کی جانب دھلیکتا رہتا ہے۔ یہی دباؤ پانی کو اونچے درخت کے مختلف حصوں میں پہنچاتا ہے۔

سریان: یہ وہ عمل ہے جس میں پانی پودوں کے ہوائی حصوں کے ذریعے آبی اخراجات کی شکل میں ماحول میں چلا جاتا ہے۔ رات کے وقت جڑ دباؤ پانی کے زانگم بافتوں میں چڑھنے کا سبب ہے۔

سریان کا رول:

- 1- پانی کے انجذاب اور جروں سے پتیوں تک پانی اور اس میں گھلے ہوئے معدنیات کو اوپر کی جانب حرکت دینے میں مدد کرتا ہے۔
- 2- پودوں میں درجہ حرارت کو کنٹرول کرنے میں بھی معاون ہے۔

غذا اور دیگر اشیا کی منتقلی (پودوں میں) (ٹرانس لوکیشن)


- پودوں میں ضیائی تالیف کے حل پذیر ماحصلات کی نقل و حمل (فلوئم کے ذریعے) کو ٹرانس لوکیشن (Translocation) کہا جاتا ہے۔
- ٹرانس لوکیشن پتیوں سے پودوں کے دیگر حصوں میں اوپر اور نیچے دونوں سمتوں میں ہوتا ہے۔
- ٹرانس لوکیشن کے عمل میں توانائی کا استعمال ہوتا ہے۔ لہذا فلوئم بافتوں میں سکروز ATP توانائی کے ولوجی دباؤ کے ذریعے منتقل ہوتا ہے۔

انسانوں میں عمل اخراج (Excretion in Human Beings)


وہ عمل جس کے ذریعے تھوہیلی عمل کے نتیجے میں بننے والے نقصان دہ نائٹروجنی فضلات کو جسم سے باہر نکالا جاتا ہے۔ اخراج کہلاتا ہے۔

ایک خلوی عضویوں میں فضلاتی مادے جسمانی سطح سے پانی میں نفوذ کر جاتے ہیں۔ انسانوں میں نظام اخراج مندرجہ ذیل پر مشتمل ہوتا ہے۔

- (i) ایک جوڑی گردے (Kidney) : اخراجی عضو
- (ii) ایک جوڑی حالب (Ureter) : وہ ڈکٹ جو گردے سے پیشاب نکالتی ہے
- (iii) ایک مثانہ (Urinary Bladder) : پیشاب کو اکٹھا کرتا ہے
- (iv) ایک مبال (Urethra) : پیشاب کو باہر نکالتا ہے



انسانوں میں نظام اخراج



انسانی اخراجی نظام

- 1- یہ خون میں پانی، pH، آئن اور فلوج کو متوازن بناتا ہے۔
- 2- یہ خون سے حل شدہ شکل میں فضلات اور یوریا کا اخراج کرتا ہے۔
- 3- یہ جسم سے نقصان دہ اشیاء جیسے ڈرگس، زہریلی شے، کا اخراج کرتا ہے۔
- 4- یہ جسم میں موجود سیال کو متوازن کر کے بلڈ پریشر کو کنٹرول کرتا ہے۔

پیشاب کا بننا

- ہر گردے میں بہت سی تفتیر کرنے والی اکائیاں ہوتی ہیں جن کو نیر ان کہتے ہیں۔
- نیر ان تیلی دیوار والی عروق (کپیلری) کا گچھا ہوتا ہے جس کو گلو میرولر کہتے ہیں۔ جس پر ایک پیالہ نما ساخت ہوتی ہے جس کو بوین کپسول کہتے ہیں اور ایک لمبی ٹیوب ہوتی ہے۔

- رینل شریان نائٹوجنی فضلات جیسے یوریا، یورک، ایسڈ جیسے مادوں کے ساتھ آکسیجنیڈ خون گردے میں لاتی ہے۔
 - گلو میرولر کے ذریعہ خون کو چھانا جاتا ہے اور مقطر (Filtrate) نیفران کے ٹیوب نما حصہ میں داخل ہو جاتی ہے۔
 - یہ مقطر جب ٹیوب نما حصہ میں نیچے کی طرف جاتی ہے تو اس کے اطراف خون کی نلیاں اس میں موجود گلوکوز، امینو ایسڈ، نمک اور پانی کی زیادتی کو دوبارہ جذب کر لیتی ہیں۔
- پانی کی مقدار کا دوبارہ جذب ہونا منحصر ہوتا ہے۔


(a) جسم میں پانی کی مقدار کتنی زیادہ ہے۔

(b) کتنے نائٹوجنی فضلات کی مقدار کو خارج کرنا ہے۔

- اب ٹیوب نما حصہ میں بہنے والا سیال پیشاب ہوتا ہے جو نیفران کی ذخیرہ کرنے والی نالیوں میں جمع ہو جاتا ہے۔
- یہ ذخیرہ کرنے والی نالیاں ایک ساتھ گردے کو مشترکہ مقام پر چھوڑ دیتی ہیں اور حالب (ureter) کی تشکیل کرتی ہیں۔
- ہر حالب پیشاب کو مثانہ میں پہنچاتا ہے جہاں یہ اس وقت تک جمع ہوتا رہتا ہے جب تک کہ پھیلے ہوئے مثانہ کا دباؤ مہال کے ذریعہ اسے باہر نہ نکال دے۔
- مثانہ عضلاتی عضو ہے جو عصبی کنٹرول میں ہوتا ہے۔
- دن بھر میں 180 لیٹر مقطر بنتا ہے لیکن پیشاب کی شکل میں صرف 2 لیٹر ہی خارج ہوتا ہے باقی جسم میں دوبارہ جذب کر لیا جاتا ہے۔

نیفران کے کام:

- نائٹوجنی فضلات کا اخراج۔
- پانی اور آئینی توازن بنائے رکھنا۔



نیوران کی ساخت

پیشاب کی تشکیل کے مراحل مندرجہ ذیل ہیں:

- 1- گلو میرو لور فلٹریشن: نائٹروجنی فضلات، گلوکوز، پانی، امینو ایسڈ کو نیفران کے بو مین کپسول میں خون سے چھان کر علیحدہ کر دیا جاتا ہے۔
- 2- ٹیوبولر باز انجذاب: اب مقطر میں موجود مفید مادے مثلاً سوڈیم، پوٹاشیم آئن، گلوکوز، امینو ایسڈ وغیرہ نیفران کے اطراف میں موجود کیپیلرز کے ذریعے دوبارہ جذب ہو جاتے ہیں۔
- 3- افراز: یوریا، اضافی پانی اور نمکوں کو چھوٹی نلیوں میں خارج کر دیا جاتا ہے۔ یہ نلیاں ایک بڑی نلی میں کھلتی ہیں جو حالب سے منسلک ہوتی ہے۔

مصنوعی گردہ (Artificial Kidney)

ہیمو ڈائلس: مصنوعی گردہ کے ذریعے خون سے فضلات کو علیحدہ کرنے کا عمل۔ اس کا استعمال ایسے مریضوں کے لیے کیا جاتا ہے جن کے گردے کام کرنا بند کر دیتے ہیں۔

عام طور سے ایک صحت مند بالغ انسان کے گردوں میں یومیہ 180 لیٹر ابتدائی مقطر ہوتا ہے۔ حالانکہ ایک دن میں خارج ہونے والے پیشاب کا حجم 1-2 لیٹر ہوتا ہے کیونکہ باقی مقطر گردے کے ٹیوبولس میں دوبارہ جذب ہو جاتا ہے۔


پودوں میں اخراج

- آکسیجن اور کاربن ڈائی آکسائیڈ اسٹومیٹا کے ذریعہ باہر خارج ہو جاتے ہیں۔
- دیگر فضلات پتیوں اور چھال وغیرہ میں جمع ہو جاتے ہیں جو پودے سے علیحدہ ہو جاتے ہیں۔
- پودے کچھ فضلات کو اپنے آس پاس کی مٹی میں خارج کر دیتے ہیں۔
- گوند، ریزن (بیروزہ) پرانے زائلیم میں جمع ہو جاتے ہیں۔
- پودے کچھ فضلات کو سیدھے ہی مٹی میں خارج کر دیتے ہیں۔
- پانی کی زیادہ مقدار سر بیان کے ذریعے باہر کر دی جاتی ہے۔

مشق

مختصر ترین جواب والے سوالات (1 نمبر) (MCQ)

- 1- انسانی غذائی نلی کے اندر سب سے پہلے کون سا انزائم غذا میں ملتا ہے؟
 (a) پیپسن (b) سیلیولوز (c) ٹرپسن (d) ایمائی لینز
- 2- اسٹومیٹا کا کھلنا اور بند ہونا کس پر منحصر ہے؟
 (a) درجہ حرارت (b) آکسیجن (c) اسٹومیٹا میں CO₂ کا ارتکاز
 (d) محافظ خلیہ میں پانی
- 3- مندرجہ ذیل ڈائیگرام میں 'A' اور 'B' حصوں کے نام کیا ہیں؟



- (a) محافظ خلیہ اور اسٹومیٹیل مسام (b) اپی ڈرمل خلیہ اور اسٹومیٹیل مسام
 (c) اپی ڈرمل خلیہ اور محافظ خلیہ (d) محافظ خلیہ اور اپی ڈرمل خلیہ
- 4- مندرجہ ذیل مساوات کو مکمل کیجیے۔

$$6\text{CO}_2 + 12\text{H}_2\text{O} \xrightarrow[\text{?}]{\text{Sunlight}} \text{C}_6\text{H}_{12}\text{O}_6 + 6\text{H}_2\text{O} + 6\text{O}_2$$
- (a) ماسٹوکونڈریا (b) کلوروفیل (c) آئیوڈین (d) کلوروفن
- 5- خلیہ کی توانائی کرنسی کیا ہے؟

(a) ATP (b) AMP (c) CO₂ (d) ADP

6- ہفتوں سے نکلنے والے خون میں بھر پور مقدار میں ہوتی ہے۔

- (a) کاربن ڈائی آکسائیڈ (b) پانی
 (c) ہیموگلوبن (c) آکسیجن

7- خود پرور میں اندرونی توانائی جمع ہوتی ہے۔

(a) گلائکوجن (c) پروٹین (c) اسٹارچ (d) فیٹی ایسڈ

8- انسانی ہفتوں میں آکسیجن کی کمی کے دوران پائریک ایسڈ لیکٹک ایسڈ میں کس میں بدلتا ہے۔

(a) سائٹوپلازم (b) کلوروپلاسٹ

(c) مائٹوکونڈریا (d) گولگائی بوڈی

9- سکڑنے کے دوران دل کے اندر کون خون کو پیچھے بہنے سے روکتا ہے۔

(a) شریان کی تلی دیواریں (b) دل میں موجود والو

(c) بطیں کی عضلاتی دیواریں (d) یہ سبھی

10- مندرجہ ذیل میں سے کس انزائم کو کام کے لئے تیزابی وسیلے کی ضرورت ہوتی ہے۔

(a) ٹرپسن (b) چپسن

(c) لاپنر (d) ان میں سے کوئی نہیں

11- وہ جاندار عضو یہ جو جسم کے باہر غذائی شے کو ہضم کرتا ہے اور پھر جسم کے اندر جذب کر لیتا ہے:

(a) نباتاتی طفیلیہ، امریبیل

(b) حیوانی طفیلیہ، ٹیپ ورم

(c) بیکٹریا، رائی زوہیم

(d) پھپھوند، رائی زوپس

12- انسانوں میں خون کے علاوہ دیگر دورانی سیال کون سا ہے؟

(a) پلیٹلیٹ (b) RBC

(c) لمف (d) پلازما

13- انسانوں میں تنفسی پگمنٹ ہے:

(a) کیروٹین (b) کلوروفل

(c) ہیموگلوبن (d) مائٹوکونڈریا

14- پودوں کی جڑیں متی سے پانی کو کس عمل کے ذریعے جذب کرتی ہیں؟

(a) تفوز (b) سریان

(c) ولوج (آسموسس) (d) ان میں سے کوئی نہیں

15- تنفس کے دوران، گیسوں کا تبادلہ ————— میں ہوتا ہے۔

(a) ٹریکیا اور لیونکس

(b) ایلیویولی اور پھیپھڑے

(c) ایلیویولی اور گلا

(d) گلا اور لیونکس

جوابات

1- (a) -2 (d) -3 (a) -4 (b) -5 (a)

6- (a) -7 (c) -8 (a) -9 (b) -10 (b)

11- وجہ بتائیے۔

(i) پتی کی اوپری سطح کے مقابلے میں نچلی سطح پر اسٹومیٹا کی تعداد زیادہ ہوتی ہے۔

(ii) شریانوں کی دیوار موٹی ہوتی ہے۔

(iii) پودوں کو کم توانائی کی ضرورت ہوتی ہے۔

(iv) آبی جانوروں میں تنفس کی شرح بری جانوروں کے مقابلے میں زیادہ ہوتی ہے۔

- 12- (i) دل میں خون کو برعکس سمت میں بہنے کو کون روکتا ہے؟
(ii) اس عمل کا نام بتائیے جس میں واحد خلیہ والے عضو بے غذا کو حاصل کرتے، گیسوں کا تبادلہ کرتے اور فضلات کو خارج کرتے ہیں۔
- 13- خود پرور اور دیگر پرور تغذیہ کے درمیان ایک فرق بتائیے۔
- 14- پرسٹائلٹک حرکت کی تعریف بیان کیجیے۔
- 15- غذا کے ہضم میں لعاب کا کیا رول ہے؟
- 16- اس بافت کا نام بتائیے جو پودوں میں پانی اور معدنیات کی نقل و حمل کرتا ہے۔
- 17- ہمارے معدہ میں تیزاب کا کیا رول ہے؟
- 18- ایملسیفیکیشن کیا ہے؟
- 19- خلیہ عضو چھ کا نام بتائیے جہاں ضیائی تالیف ہوتی ہے۔
- 20- انسانی جسم میں پانی جانے والی سب سے بڑی شریان کا نام بتائیے۔
- 21- سریان کا عمل کیا ہے؟
- 22- گردہ کی عملی اور ساختی اکائی کو کیا کہتے ہیں؟

مختصر جواب والے سوالات (2 اور 3 نمبر)

- 1- اس عضو بے کا نام لکھیے جو انسانوں میں مندرجہ ذیل کاموں کو انجام دیتے ہیں۔
(i) ہضم شدہ غذا کا انجذاب
(ii) پانی کا انجذاب
(iii) بالرس کا افراز
- 2- لیبل شدہ ڈائیگرام کی مدد سے دکھائیے کہ ایباکس طرح غذا کو ہضم اور استعمال کرتا ہے۔
- 3- مندرجہ ذیل طریقوں سے غذا حاصل کرنے والے عضویوں کی دو دو مثالیں پیش کیجیے۔

- (a) طفیلی تغذیہ (b) سپروفانگ تغذیہ (c) ہولوزونک تغذیہ
- 4- اگر کرہ ارض سے تمام درخت غائب ہو جائیں تو کیا ہوگا؟
- 5- ضیائی تالیف کے دوران رونما ہونے والے تین اہم واقعات کو بیان کیجیے۔
- 6- جاندار عضویوں میں توانائی کرنسی کا نام بتائیے۔ اس کی تشکیل کب اور کہاں ہوتی ہے؟
- 7- انسانوں میں کاربوہائڈریٹ، پروٹین اور چربی کا باہمہ کس طرح ہوتا ہے؟
- 8- جاندار عضویوں میں گلوکوز کے بریک ڈاؤن کے تین طریقے لکھیے۔
- 9- ہضم شدہ غذا کو جذب کرنے کے لیے چھوٹی آنت کو کس طرح ڈیزائن کیا گیا ہے؟
- 10- انسانوں میں دوہرے دوران خون کو بیان کیجیے۔
- 11- اصطلاح 'سریان' کی وضاحت کیجیے۔ اس عمل کو ظاہر کرنے کے لیے ایک تجربہ بیان کیجیے۔

دعویٰ اور دلیل قسم کے سوالات

(Assertion and Reason Type of Questions)

- 12- درج ذیل سوالات میں دعویٰ کے بیان کے بعد بیان کی دلیل ہے۔ صحیح کا انتخاب کیجیے۔ دو بیانات دیئے ہیں دعویٰ کو A سے اور دلیل کو R سے ظاہر کیا ہے۔ ان سوالات کے لیے نیچے دیئے گئے کوڈ (a)، (b)، (c) اور (d) میں سے صحیح جواب کا انتخاب کیجیے۔

- (a) A اور R دونوں درست ہیں اور R دعویٰ (A) کی درست وضاحت ہے۔
- (b) A اور R دونوں درست ہیں لیکن R دعویٰ (A) کی درست وضاحت نہیں ہے۔
- (c) A درست ہے لیکن R غلط ہے۔
- (d) A غلط ہے لیکن R درست ہے۔
- 1- دعویٰ (A): آبی جانوروں میں زمینی جانوروں کے مقابلے میں لہجہ سانس لینے کی شرح کم ہوتی ہے۔
- دلیل (R): پانی میں حل شدہ آکسیجن کی مقدار ہوا میں آکسیجن کی مقدار کے مقابلے میں کم ہوتی ہے۔

- 2- دعویٰ (A): پانی کی نقل و حمل میں جڑ دباؤ کا اثر رات میں اہم ہوتا ہے۔
 دلیل (R): دن کے وقت زائلم میں پانی کو حرکت دینے کے لیے سریان کے نتیجے میں پیدا ہونے والا کھنچاؤ (Transpiration pull) اہم قوت محرکہ کے طور پر کام کرتا ہے۔
- 3- دعویٰ (A): اسٹومیٹا مسام کا کھلنا اور بند ہونا محافظ خلیوں کا کام ہوتا ہے۔
 دلیل (R): اسٹومیٹا کے مسامات کھلتے ہیں جب محافظ خلیوں سے پانی باہر آجاتا ہے۔ اور وہ سکڑ جاتے ہیں۔
- 4- دعویٰ (A): گوشت خوروں کی چھوٹی آنت چھوٹے سائز کی ہوتی ہے۔
 دلیل (R): گوشت کو ہضم کرنا آسان ہوتا ہے۔
- 5- دعویٰ (A): خون کا پلازمہ غذا، کاربن ڈائی آکسائیڈ اور نائٹروجنی فضلات کی نقل و حمل کرتا ہے۔
 دلیل (R): لال دموی خلیے آکسیجن لے جاتے ہیں۔

جواب:

(1) d (2) a (3) c (4) a (5) b

13- مندرجہ ذیل اقتباس کو پڑھ کر نیچے دیے گئے سوالات کے جواب دیں۔

فقری جانوروں جیسے مچھلیوں سے پرندوں اور پستانوں تک دل کی بناوٹ میں کافی تبدیلی ہوتی ہے۔ مچھلیوں میں سادہ دو خانوں کا دل ہوتا ہے۔ جل تھلیوں (Amphibians) میں تین خانی دل ہوتا ہے جس میں دو ازیں اور ایک بطس ہوتا ہے۔ ریگنے والے جانور (Reptiles) میں سپٹم دیوار ہوتی ہے جو بطس کو تقسیم کرتی ہے۔ پرندوں اور پستانوں میں چار خانی دل ہوتا ہے۔

1- مچھلیوں میں خون کا دوران دل سے گھبروں پھر جسم میں اور واپس دل میں آتا ہے یہ مثال ہے۔

(a) اکہر دوران (b) دوہر دوران (c) تہر دوران (d) ان میں سے کوئی نہیں۔

2- کون سا عضو یہ آکسیجنیڈ اور ڈی آکسیجنیڈ خون کی آمیزش کو ظاہر کرتا ہے؟

(a) کبوتر (b) انسان (c) مینڈک (d) مگر مچھ۔

3۔ پرندوں اور پستانوں میں چارخانی دل ہوتا ہے تاکہ آکسیجنیڈ اور ڈی آکسیجنیڈ خون کو الگ الگ رکھا جاسکے یہ علیحدگی

(I) جسم کو زیادہ آکسیجن فراہم کرتی ہے۔

(II) توانائی فراہم کرتی ہے تاکہ جسم کا درجہ حرارت برقرار رکھا جاسکے۔

(III) دوہرے دوران کو مناسب انداز میں ہونے میں مدد کرتی ہے۔

(IV) جسم کے بافتوں سے خون کو اکٹھا کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔

صحیح جواب کا انتخاب کریں۔

(a) (I) اور (IV) (b) (II) اور (III)

(c) (I) اور (III) (d) (I)، (II) اور (III)

4۔ مندرجہ ذیل میں سے کس فقری گروپ میں آکسیجنیڈ اور ڈی آکسیجنیڈ خون دل کے ذریعہ جسم کے مختلف حصوں تک نہیں پہنچایا جاتا ہے۔

(a) مچھلیاں اور جل تھیلے (b) جل تھیلے اور رینگنے والے

(c) صرف جل تھیلے (d) صرف مچھلیاں

5۔ انسانی دل کا کون سا خانہ جسم کے بافتوں سے آنے والے ڈی آکسیجنیڈ خون کو حاصل کرتا ہے۔

(a) بائیاں ازیں (b) دایاں ازیں

(c) بائیاں بطنیں (d) دایاں بطنیں

طویل جواب والے سوالات (5 نمبر)

1۔ (i) انسانوں میں تین قسم کی خون کی نالیوں کے نام لکھیے۔ ہر ایک کی ایک اہم خصوصیت بھی بتائیے۔

(ii) انسانوں میں O_2 اور CO_2 کی نقل و حمل کس طرح ہوتی ہے (CBSE-2019)



2۔ انسانی ایلیمنٹری کینال میں مندرجہ ذیل کے کام بتائیے۔

(i) لعاب (ii) معدہ میں HCL (iii) بالکل رس (iv) ولی

- 3- درج ذیل ہر ایک انزائم کا کام لکھیے
- (i) پیپسن (i) لائی پٹین
- 4- غیران کالیمبل شدہ ڈائیگرام بتائیے۔ انسانی گردہ میں پیشاب کی تشکیل کے عمل کی وضاحت کیجئے۔
- 5- حیوانات کے مقابلے پودوں کو بہت کم توانائی کی ضرورت ہوتی ہے۔ کیوں؟
- 6- انسانی نظام تنفس کا ڈائیگرام بنائیے اور اس میں مندرجہ ذیل حصوں کو لیبل کیجئے۔
- (a) ایلیولس (b) ٹریکیا (c) برانس (d) پھیپھڑے

کنٹرول اور ہم آہنگی

باب - 6



- سبھی جاندار عضوے اپنے ماحول میں ہونے والی تبدیلیوں کے تئیں رد عمل کا اظہار کرتے ہیں۔
- جاندار عضوے کے ماحول میں ہونے والی اپنی تبدیلیاں جن کے تئیں وہ رد عمل کا اظہار کرتے ہیں محرکات کہلاتی ہیں۔ مثلاً حرارت، روشنی، سردی، لمس، دباؤ وغیرہ۔
- پودے اور جانور محرکات کے تئیں رد عمل کا اظہار مختلف طریقوں سے کرتے ہیں۔

جانوروں میں کنٹرول اور ہم آہنگی

- سبھی جانوروں میں اس عمل کو دو اہم نظاموں کے ذریعہ انجام دیا جاتا ہے۔
 - (a) عصبی نظام
 - (b) اینڈو کرائن نظام (درون افرازی نظام)

عصبی نظام (Nervous System)

- کنٹرول اور ہم آہنگی کا عمل، عصبی اور عضلاتی بافتوں کے ذریعہ انجام دیا جاتا ہے۔
- عصبی نظام، عصبی خلیوں یا نیوران کے منظم جال پر مشتمل ہوتا ہے اور یہ معلومات کو برقی ہیجان کے ذریعہ جسم کے ایک حصہ سے دوسرے حصہ تک لے جاتا ہے۔

ریسیپٹر (Receptor): عصبی خلیوں کے ایسے مخصوص سرے ہیں جو ماحول سے معلومات/اطلاعات کو محسوس کرتے ہیں۔ یہ ریسیپٹر ہمارے حسی اعضاء میں موجود ہوتے ہیں۔

(a) کان: • فونوریسیپٹر

• سننا

• جسم کو متوازن رکھنا

(b) آنکھ: • فوٹوریسیپٹر

• دیکھنا



(c) جلد: • تھرمیگوریسیپٹر


• گرمی، ٹھنڈک کا احساس

- محسوس
- (d) ناک: • آلفیکٹری ریسیپٹر
- بوکی شناخت
- (e) زبان: • گسٹریٹری ریسیپٹر
- ذائقہ کی شناخت

عصب (Neuron): یہ عصبی نظام کی ساختی اور تقابلی/عملی اکائی ہے۔

عصب (تین اہم حصے)






معانقہ (Synapse): ایک عصب کے ایکسن کے سروں کی شاخوں اور دوسرے عصب کے ڈینڈرائٹ کے درمیان نقطہ اتصال معانقہ کہلاتا ہے۔ یہاں برقی سگنل کو اگلے عصب میں ترسیل کے لیے کیمیائی سگنل میں تبدیل کیا جاتا ہے۔

معکوسی حرکت

کسی محرک کے تین جسم کا فوری، اچانک اور بلاتا خیر ہونے والا رد عمل۔ گرم چیز کو چھوتے ہی ہاتھ کا ہٹنا۔

معکوس قوس (Reflex arc): معکوسی حرکت کے دوران جس راستہ سے ہو کر مہیج گذرتا ہے اسے معکوسی قوس کہتے ہیں۔



رد عمل (Response):

رد عمل تین قسم کے ہوتے ہیں۔


اختیاری (Voluntary): پیش (اگلے) دماغ کے ذریعہ کنٹرول ہوتی ہیں۔ مثال: بات کرنا، لکھنا

غیر اختیاری (Involuntary): وسطی اور پچھلے دماغ کے ذریعہ کنٹرول ہوتے ہیں۔ مثال: دل کی دھڑکن، قے،

معکوسی حرکت (Reflex action): نخاعی ڈور کے ذریعہ کنٹرول ہوتے ہیں۔ مثال: کسی گرم چیز کو چھونے پر ہاتھ کا ہٹ جانا۔

معکوسی حرکت کی ضرورت

کچھ مخصوص حالات مثلاً کسی گرم چیز کو چھونا، کسی دھاردار کو چھونے پر فوراً حرکت میں آنا ہوتا ہے ورنہ جسم کو نقصان پہنچ سکتا ہے یہ رد عمل دماغ کے بجائے نخاعی ڈور سے پیدا ہوتے ہیں۔



انسانی دماغ

یہ کریینیم (برین باکس) کے اندر ہوتا ہے اور اسے سیری برو اسپائنل سیال کے ذریعے تحفظ فراہم کیا جاتا ہے جو دماغ پر لگنے والے دھکوں کو برداشت کر لیتا ہے۔ انسانی دماغ تین حصوں پر مشتمل ہوتا ہے

(a) اگلا دماغ (b) وسطی دماغ (c) پچھلا دماغ

دماغ جسم کے مختلف حصوں سے مہجوں (Impulses) کو موصول کرتا ہے۔ یہ موزوں اور مناسب رد عمل کے لیے انفارمیشن بھیجتا ہے۔ یہ مختلف محرکات کے درمیان ربط قائم کرتا ہے اور انفارمیشن کو جمع بھی کرتا ہے۔

(a) اگلا دماغ (Fore Brain)

دماغ کا سب سے پچھیدہ/تخصیص شدہ حصہ۔ اسے سیربرم (CEREBRUM) کہتے ہیں۔ سیربرم دو سیربرل نصف کروں میں منقسم رہتا ہے۔

کام (Functions):

- دماغ کا سوچنے والا حصہ
- اختیاری عملوں کو کنٹرول کرتا ہے
- اطلاعات کو محفوظ رکھتا ہے (حافظہ)

بھوک سے متعلق مرکز
جسم کے مختلف حصوں سے مہیجوں (Impulses) کو موصول کرتا ہے اور انھیں یکجا کرتا ہے۔

(b) وسطی دماغ (Mid Brain)

- غیر اختیاری کاموں کو کنٹرول کرنا جیسے
- پتلی کی ساز میں تبدیلی
- سر، گردن، اور سوئڈ کی معکوسی حرکت۔

(c) پچھلا دماغ (Hind Brain)

(i) سیری بیلم (Cerebellum): جسم کے توازن اور وضع کو کنٹرول کرتا ہے۔


اختیاری کاموں کی درستگی کو کنٹرول کرتا ہے

(ii) میڈولا (Medulla): غیر اختیاری کاموں کو کنٹرول کرتا ہے۔

مثال: بلڈ پریشر، منہ میں پانی آنا، قے ہونا، کھانسی، چھینک آنا،

پیشاب کا خارج ہونا

پونس (Pons): غیر اختیاری کاموں اور تنفس کو کنٹرول کرنا۔




انسانی دماغ

دماغ اور نخاعی ڈور کا تحفظ

(a) دماغ (Brain): دماغ ایک سیال بھرے ہوئے غبارے کے اندر ہوتا ہے۔ یہ سیال بیرونی جھنگوں کو جذب کر کے دماغ کی حفاظت کرتا ہے۔ یہ ایک باکس میں محفوظ ہے جسے کرینیم کہتے ہیں۔

(b) نخاعی ڈور (Spinal Cord): نخاعی ڈور کو فقری کالم (Vertebral column) میں محفوظ کیا گیا ہے۔



برقی مواصلات کی حدود/عصبی نظام :-

- (a) برقی ہیجان صرف انہی خلیوں تک پہنچ سکتے ہیں جو عصبی بافت سے منسلک ہوتے ہیں۔
- (b) ایک برقی ہیجان کے پیدا ہونے اور ترسیل ہونے کے بعد خلیہ دوسرے ہیجان کی ترسیل سے پہلے اپنے میکا نزم کو دوبارہ ترتیب دینے کے لیے کچھ وقت لیتا ہے اس لیے خلیے لگا تار ہیجان پیدا اور ترسیل نہیں کر پاتے۔
- (c) پودوں میں عصبی نظام نہیں ہوتا۔
- کیمیائی مواصلات :- برقی مواصلات کی حدود پر قابو پانے کے لیے کیمیائی مواصلات کام کرتے ہیں۔

پودوں میں ہم آہنگی :-

پودوں میں حرکت

(i) نمو (Growth) سے آزاد حرکت

(ii) نمو (Growth) پر مبنی حرکت

نمو سے آزاد حرکت :- محرک کے تئیں فوری رد عمل

- پودے ایک خلیے سے دوسرے خلیے تک اطلاعات پہنچانے کے لیے برقی کیمیائی طریقے استعمال کرتے ہیں۔
- حرکت پیدا کرنے کے لیے خلیے اپنے اندر پانی کی مقدار کو تبدیل کر کے اپنی شکل بدلتے ہیں۔ جس کے نتیجے میں وہ پھولتے یا سکڑتے ہیں۔

مثلاً: چھوٹی موٹی کی پتیوں کو چھونے پر ان کا مڑ جانا

نمو پر مبنی حرکت :- نیل ڈور (Tendrils): یہ ٹراپک حرکات ہوتی ہیں مطلب محرک کے تئیں رد عمل میں سمتی حرکات۔ نیل ڈور کا وہ حصہ جو شے سے دور ہوتا ہے تیزی سے حرکت کرتا ہے بنسبت قریب کے حصہ سے۔ اس کے نتیجے میں نیل ڈور شے کے چاروں طرف لپٹ جاتی ہے۔

- روشنی کی طرف حرکت مثال کے طور پر تنے کی نمو روشنی کی طرف ہوتی ہے۔ (Phototropism)
- حیوٹراپزم (Geotropism): ثقل (Gravity) کی طرف یا مختلف حرکت مثال کے طور پر جڑوں کی مٹی میں نمو۔
- کیموٹراپزم (Chemotropism): کیمیائی مادوں کی طرف یا مختلف حرکت مثال کے طور پر زیرہ نلی (Pollen tube) کی بیض دان کی طرف نمو۔

ہائیڈروٹراپزم (Hydrotropism): پانی کی طرف حرکت مثال کے طور پر جڑیں پانی کی طرف نمو کرتی ہیں۔

نباتاتی ہارمون

یہ ایسے کیمیائی مرکبات ہیں جو نشوونما (Growth)، نمو پذیری (Development) کے درمیان تال میل کو بنائے رکھنے اور ماحول کے تئیں رد عمل میں مدد کرتے ہیں۔ اہم نباتاتی ہارمون مندرجہ ذیل ہیں۔

- (a) آکسن (Auxin) تنے کے آخری سرے پر تالیف ہوتی ہے۔
- نشوونما میں مدد کرتا ہے۔
- فوٹوٹراپزم: روشنی کی سمت میں خلیوں میں مزید اضافہ۔
- جبرلن (Gibberellin) تنے کی نشوونما میں مدد کرتا ہے۔
- سائٹوکائین (Cytokinins) خلوی تقسیم کو تحریک دیتا ہے۔
- اہبسیسک ایسڈ (Abscisic acid) نشوونما کو روکتا ہے، پتیوں کے مرجھانے کا سبب ہے۔


جانوروں میں ہارمون:- ہارمون کیمیائی اشیاء ہوتی ہیں جو جاندار عضویوں کی سرگرمیوں (Activities) میں ہم آہنگی فراہم کرتے ہیں اور نمو میں مدد کرتے ہیں۔

اینڈوکرائن غدود:- یہ غدود اپنے ماحصل (ہارمون) کا سیدھے ہی خون میں افزا کرتے ہیں۔

انسانوں میں پائے جانے والے ہارمون

ہارمون (Hormones) کی خصوصیات:

- یہ کیمیائی پیغام رساں ہیں۔
- ان کا افزائینڈوکرائن گلینڈ کے ذریعہ ہوتا ہے۔
- یہ سیدھے ہی خون میں مل کر جسم کے مختلف حصوں تک پہنچتے ہیں۔
- یہ ان ہدفی اعضا/بافتوں پر عمل کرتے ہیں جو عموماً ان کے ماخذ سے دور واقع ہوتے ہیں۔



نمبر شمار	ہارمون کا نام	اینڈوکرائن گلینڈ	مقام	افعال
1-	تھائراکسن	تھائرائڈ	گردن میں	کاربوہائیڈریٹ، چربی اور پروٹین کے مینا پولیم کو کنٹرول کرتا ہے
2-	گروتھ ہارمون (GH)	پھیوٹری (ماسٹر گلینڈ)	وسطی دماغ	نشوونما اور نمو پذیری کو کنٹرول کرتا ہے

3-	ایڈریٹینلین	ایڈریٹینل	دو تون گرووں کے اوپر	بلڈ پریشر، دل کی دھڑکن، کاربوہائیڈریٹ میٹابولزم (ہنگامی حالات میں) کو باقاعدہ بنائے رکھتا ہے۔
4-	انسولین	لبہ	معدہ کے نیچے	خون میں شکر کی مقدار کو کنٹرول کرتا ہے۔
5- جنسی ہارمون	ٹیٹوسٹیرون ایسٹروجن	اچھے بیض دان	شکم کے نچلے حصہ میں	بلوغت سے متعلق تبدیلیاں (جنسی پختگی)

آیوڈین شدہ نمک ضروری ہے کیونکہ آیوڈین معدن تھاڑا کسن ہارمون کا لازمی جزو ہے لہذا ہمیں آیوڈین شدہ نمک ضرور لینا چاہیے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ معدن تھاڑا انڈغده میں تھاڑا کسن کی تالیف کے لیے ضروری ہے۔ تھاڑا کسن ہمارے جسم میں کاربوہائیڈریٹ، پروٹین اور چربی کے تحول (میٹابولزم) کو کنٹرول کرتا ہے تاکہ نشوونما کے لیے بہتر توازن فراہم کیا جاسکے۔ آیوڈین کی کمی کی وجہ سے گائٹر (Goitre) نام کی بیماری ہو سکتی ہے۔

ذیابیطس (Diabetes)


وجہ (cause): یہ لبہ سے افزا ہونے والے انسولین ہارمون کی قلت کے باعث پیدا ہوتی ہے۔ یہ ہارمون خون میں شکر کی سطح کو کنٹرول کرنے کے لیے ذمہ دار ہے۔

علاج (Treatment): ایسے مریضوں کو انسولین کے انجیکشن دیے جاتے ہیں تاکہ خون میں شکر کی سطح کو کنٹرول کیا جاسکے۔

فیڈ بیک میکانزم (Feedback Mechanism)

ہارمونوں کی زیادتی اور قلت دونوں ہی ہمارے جسم پر نقصان دہ اثرات مرتب کرتی ہیں۔ فیڈ بیک میکانزم اس بات کو یقینی بناتا ہے کہ ہارمونوں کا افزا صحیح وقت پر بالکل صحیح مقدار میں ہو۔

مثال: خون میں شکر پر قابو پانے کا طریقہ



مشق

مختصر جواب والے سوال اور MCQ (1 نمبر)

- 1- بھوک کے متعلق مرکز دماغ کے کس حصے میں واقع ہوتا ہے؟
 - (a) اگلے دماغ میں
 - (b) وسطی دماغ میں
 - (c) پچھلے دماغ میں
 - (d) مذکورہ بالا سبھی حصے میں
- 2- انسانی جسم کا اہم حصہ جو اعضا کے درمیان تال میل / ہم آہنگی قائم رکھتا ہے۔
 - (a) عصب
 - (b) نخاعی ڈور
 - (c) دماغ
 - (d) قلب
- 3- نخاعی ڈور نکلتی ہے۔
 - (a) سیربیرم سے
 - (b) میڈولا سے
 - (c) پونس سے
 - (d) سیربیلیم سے
- 4- تنے (Shoot) کا روشنی کی طرف حرکت کرنا ہے۔
 - (a) جیوٹراپزم
 - (b) ہائیڈروٹراپزم
 - (c) کیموٹراپزم
 - (d) فوٹوٹراپزم

- 5- انسولین کے مطابق غلط بیان کی نشاندہی کریں۔
- (a) یہ لبلبہ سے پیدا ہوتا ہے۔
 (b) یہ جسم کی نمو کو کنٹرول کرتی ہے۔
 (c) یہ خون میں شکر کی سطح کو کنٹرول کرتی ہے۔
 (d) انسولین کم مقدار میں افراز سے ذیابیطس (Diabetes) ہو سکتی ہے۔
- 6- کون سا فاسٹو ہارمون پتیوں کے مرجھانے کے لیے ذمہ دار ہے۔
- (a) آکسین (b) ایپی سک ایسڈ (c) سائٹوکائین (d) جبریلین
- 7- خون میں ایڈرینیلین کے افراز کے بعد مندرجہ ذیل میں سے کون سا اثر پیدا نہیں ہوتا۔
- (a) نظام ہضم اور جلد میں خون کی فراہمی کم ہو جاتی ہے۔
 (b) دل کی دھڑکن تیز ہونا
 (c) سانس لینے کی شرح بڑھ جاتی ہے
 (d) اسکیلپٹیل عضلات میں خون کی فراہمی کم ہو جاتی ہے۔
- 8- دماغ کا کون سا حصہ غیر اختیاری عمل جیسے بلڈ پریشر اور الٹی (قے) کے لیے ذمہ دار ہوتا ہے۔
- (a) پونس (b) سیربرم (c) میڈولا (d) سیربیلیم
- 9- بونا پن (Dwarfism) نتیجہ ہے۔
- (a) گروتھ ہارمون کے کم افراز کا
 (b) ایڈرینیلین کے کم افراز کا
 (c) گروتھ ہارمون کے زیادہ مقدار میں افراز کا
 (d) تھائرکسن ہارمون کے کم افراز کا
- 10- مندرجہ ذیل میں سے کون سا اینڈو کرائن غدود جوڑے میں نہیں ہوتا۔
- (a) ایڈل (b) ایشے (c) پیوٹری (d) بیض دان

جوابات :-

- (b) 5 (d) 4 (b) 3 (c) 2 (a) 1
(c) 10 (a) 9 (c) 8 (d) 7 (b) 6

- 11- عصبی خلیے میں کس جگہ پر برقی ہیجان کو برقی سگنلوں میں تبدیل کیا جاتا ہے؟ تاکہ آگے کی طرف اس میں ترسیل ہو سکے۔
- 12- انسانی عصبی نظام کے دو حصوں کے نام لکھیے۔
- 13- عصبی نظام کی بنیادی ساختی اور عملی اکائی کیا ہے؟
- 14- پودوں میں آکسیجن کی تالیف کہاں ہوتی ہے؟
- 15- کس گلیٹنڈ کو ماسٹر گلیٹنڈ کہا جاتا ہے؟
- 16- اس ہارمون کا نام بتائیے جو خون میں شکر کی مقدار کو کنٹرول کرتا ہے۔
- 17- معانقہ (Synapse) کیا ہے؟
- 18- ٹراپک حرکات کیا ہیں؟ ایک مثال پیش کیجیے۔
- 19- ہمارے جسم کے توازن اور وضع کو برقرار رکھنے کے لیے دماغ کا کون سا حصہ ذمہ دار ہے؟
- 20- کون سا ہارمون پودوں کی نشوونما میں رکاوٹ کا سبب ہے؟
- 21- فوٹوٹراپزم کسے کہتے ہیں؟
- 22- مرکزی عصبی نظام کے اجزا کون کون سے ہیں؟
- 23- دو اعصاب کے درمیان معانقہ پر کون سا عمل واقع ہوتا ہے؟

دعویٰ اور دلیل قسم کے سوالات

(Assertion and Reason Type of Questions)

24- درج ذیل سوالات میں دعویٰ کے بیان کے بعد بیان کی دلیل ہے۔ صحیح کا انتخاب کیجیے۔ دو بیانات دیئے ہیں دعویٰ کو A سے اور دلیل کو R سے ظاہر کیا ہے۔ ان سوالات کے لیے نیچے دیئے گئے کوڈ (a)، (b)، (c) اور (d) میں سے صحیح جواب کا انتخاب کیجیے۔

(a) A اور R دونوں درست ہیں اور R دعویٰ (A) کی درست وضاحت ہے۔

(b) A اور R دونوں درست ہیں لیکن R دعویٰ (A) کی درست وضاحت نہیں ہے۔

(c) A درست ہے لیکن R غلط ہے۔

(d) A غلط ہے لیکن R درست ہے۔

(i) دعویٰ (A): ہماری غذا میں آئیوڈائن کم ہونا ضروری ہوتا ہے۔

دلیل (R): آئیوڈین تھائرائیڈ غدد کے لیے لازمی ہے جو تھائرائکسن ہارمون بناتا ہے۔

(ii) دعویٰ (A): معکوسی قوس (Reflex arc) جانوروں میں۔

دلیل (R): دماغ کے سوچنے کا عمل بہت تیز نہیں ہوتا۔

(iii) دعویٰ (A): دماغ ہڈیوں کے باکس میں واقع ہوتا ہے۔

دلیل (R): دماغ ایک نازک عضو ہے جو عضویوں کے لیے بہت اہم ہوتا ہے۔

(iv) دعویٰ (A): آکسن تنے کے خلیوں کو لمبائی میں بڑھنے میں مدد کرتا ہے۔

دلیل (R): آکسن نمو کو روکتا ہے۔

(v) دعویٰ (A): ہارمون کا افراز صحیح مقدار میں ہونا چاہیے۔

دلیل (R): جسم میں فیڈ بیک میکانزم ہارمون کے افراز کو کنٹرول کرتا ہے۔

جواب :- 1-(a) 2-(a) 3-(a) 4-(c) 5-(a)

نظیری مطالعہ

25- مندرجہ ذیل اقتباس کو پڑھیں اور سوالات کے جواب دیں۔

عصبی بافت عصبی خلیے یا نیوران کے منظم نیٹ ورک سے بنتا ہے اور جسم کے ایک حصہ سے دوسرے حصہ تک اطلاعات کو برقی ہیجان کے ذریعہ ترسیل کرنے کے لیے مخصوص ہوتا ہے۔

1- نیوران کا کون سا حصہ معلومات حاصل کرتا ہے

- (a) ڈینڈرائٹ (b) خلیہ جسم (c) ایکسن (d) عصبی سرا

2- دو نیوران کے درمیان کا جکشن کہلاتا ہے۔

- (a) خلیہ جکشن (b) عصبی عضلاتی جکشن

- (c) نیورل جوڑ (d) معالقتہ (Synapse)

3- تصویر کی شناخت کیجیے۔



- (a) نیورل جوڑ (b) عصبی عضلاتی جکشن

- (c) خلیہ جکشن (d) ان میں سے کوئی نہیں۔

4- نیوران میں برقی سیگنل کو کیمیائی سیگنل میں کہاں تبدیل ہوتے ہیں۔

- (a) خلیہ جسم (b) ایکسوئل سرا (c) ڈینڈرائٹ سرا (d) ان میں سے کوئی نہیں

5- نیوران جو سیگنلوں کو خنثاعی ڈور سے عضلات تک لیے جاتے ہیں۔

- (a) حسی نیوران (b) موٹر نیوران (c) رلے نیوران (d) ان میں سے کوئی نہیں

جواب:-

- 1 (a) 2 (d) 3 (b) 4 (b) 5 (b)

مختصر جواب والے سوالات (2 اور 3 نمبر)

- 1- 1- عصبی خلیہ کا ڈائیکرام بنائیے اور اس میں خلوی جسم، ڈینڈرائٹ و رائکسن کو نامزد کیجیے۔
- 2- 2- معکوسی قوس کیا ہے؟ فلوچارٹ کی مدد سے وضاحت کیجیے۔
- 3- 3- ذیابیطس کی وجہ بتائیے۔ اس پر کس طرح قابو پایا جاسکتا ہے؟
- 4- 4- آیوڈین شدہ نمک کھانے کی صلاح کیوں دی جاتی ہے؟
- 5- 5- حسی اور موٹر عصب کسے کہتے ہیں؟ ان کے افعال لکھیے۔
- 6- 6- ایپسی سک ایسڈ کو اسٹرائیس ہارمون کیوں کہا جاتا ہے؟
- 7- 7- عضویوں میں کنٹرول اور ہم آہنگی نظام کیوں ضروری ہے؟
- 8- 8- لبلبہ کے دو مختلف کاموں کو بیان کیجیے۔ (CBSE- 2019)
- 9- 9- نباتاتی ہارمون کیا ہوتے ہیں؟ پودوں کی نشوونما کے لیے ذمہ دار ایک نباتاتی ہارمون کا نام بتائیے۔
- 10- 10- پودوں میں ٹراپک حرکات کی کیا اہمیت ہے؟ کوئی دو ٹراپک حرکات کو بیان کیجیے۔
- 11- 11- ہمارے جسم میں کس ہارمون کو ایمر جنسی ہارمون بھی کہا جاتا ہے؟ یہ ہارمون ایمر جنسی کے دوران حالات پر قابو پانے میں کس طرح معاون ہوتا ہے؟
- 12- 12- ہمارے جسم میں رسپیٹر کہاں موجود ہوتے ہیں۔ ان کے کیا کام ہیں؟
- 13- 13- جب تیز روشنی ہماری آنکھوں پر پڑتی ہے تو اس دوران رونما ہونے والے واقعات کو سلسلہ وار بیان کیجیے۔


طویل جواب والے سوالات (5 نمبر)

- 1- 1- انسانی دماغ کا لیبل شدہ ڈائیکرام بنائیے اور اس کے مختلف حصوں کے کام بھی لکھیے۔
- 2- 2- ہارمون کیا ہوتے ہیں؟ حیوانی ہارمون سے متعلق غدود کا نام اور کام بھی بتائیے۔
- 3- 3- فیڈ بیک میکانزم کیا ہے؟ اسے ایک مثال کی مدد سے سمجھائیے۔
- 4- 4- (i) دماغ اور اسپائنل کورڈ کو کس طرح حفاظت فراہم کی گئی ہے؟

(ii) انسانی عصبی نظام کے مختلف حصوں کے بارے میں بتائیے۔


(iii) عصبی نظام کی حدود کے بارے میں بتائیے۔

5۔ انسانوں میں عصبی اور ہارمونل نظام ایک ساتھ مل کر کنٹرول اور ہم آہنگی کا عمل انجام دیتے ہیں۔ ایک مثال کی مدد سے اس بیان کی وضاحت کیجیے۔



جاندار عضویے کس طرح تولید کرتے ہیں؟

باب - 7



- تولید ایک ایسا عمل ہے جس کے ذریعے جاندار عضوے اپنے جیسے دوسرے جاندار عضویوں کو پیدا کرتے ہیں۔ تولید کا عمل زمین پر زندگی کے تسلسل کو بنائے رکھنے کے لیے ضروری ہے۔
- تولید — موروثی صفات کی ترسیل کا ذریعہ ہے۔
- خلیے کے نیوکلیس میں موجود DNA (Deoxyribose Nucleic Acid) سالمہ میں تورثی خصوصیات ہوتی ہیں۔
- DNA نقل تیار کرتا ہے اور نئے خلیوں کی تشکیل کرتا ہے۔ اس سے خلیوں میں تغیر پیدا ہوتا ہے۔ یہ نئے خلیے یکساں ہیں لیکن مشابہ نہیں۔

تغیر کی اہمیت

- لمبے عرصے تک نوع کے وجود کو بنائے رکھنے میں معاون
- تولید کے دوران تغیر کا یہ رجحان ارتقاء (Evolution) کی بنیاد ہے۔

تولید کی قسمیں


تولید

صنفاى توليد	غیر صنفاى توليد
1- دونوں والدین (نر اور مادہ) تولید میں حصہ لیتے ہیں اور نئے فرد کی تشکیل کرتے ہیں۔	1- نئی پیڑھی کی تشکیل واحد فرد سے ہوتی ہے۔
2- زواجوں کی تشکیل ہوتی۔	2- زواجوں کی تشکیل نہیں ہوتی۔
3- نئی پیڑھی صرف نسلی اعتبار سے والدین کے مشابہ ہوتی ہے۔	3- نئی پیڑھی والدین کے مشابہ ہوتی ہے۔
4- نوع میں تغیر پیدا کرنے میں معاون ہے۔	4- عضویوں کی آبادی میں تیز رواجوں کے لیے انتہائی مفید ہے۔
5- یہ عمل اعلیٰ گروپوں سے تعلق رکھنے والے عضویوں میں پایا جاتا ہے۔	5- یہ عمل چھوٹے پودوں اور جانوروں میں عام ہے۔

غیر صنفی تولید کے مختلف طریقے

- 1- انشقاق (Fission): مورث خلیہ دختر خلیوں میں تقسیم ہو جاتا ہے۔ پدری خلیہ دو دختر خلیوں میں تقسیم ہو جاتا ہے۔ باسنری فشن، کچھ عضویوں میں پدری خلیہ متعدد خلیوں میں تقسیم ہو جاتا ہے۔ کثیر پارگی (Multiple Fission)


انشقاق (Fission)




2. فراگمنٹیشن (Fragmentation): یہ ایک اتفاقی عمل ہے جس کے تحت کسی عضویہ کا ٹوٹا ہوا حصہ (فراگمنٹ) ایک مکمل عضویہ کی شکل میں نمودار ہوتا ہے۔

عضویہ پختگی حاصل کرنے کے بعد چھوٹے ٹکڑوں میں تقسیم ہو جاتا ہے اور ہر ٹکڑا نئے فرد کی شکل میں نمودار ہوتا ہے۔

مثال: اسپاروگازرا




- 3- باز پیدائش (Regeneration): جب ہانڈرا اور پلانیر یا جیسے سادہ عضویوں کے ٹوٹے ہوئے پرانے حصے نئے افراد کی شکل میں نشوونما پاتے ہیں تو یہ عمل باز پیدائش کہلاتا ہے۔ یہ عمل ان مخصوص خلیوں کے ذریعے سے ہوتا ہے جو تقسیم ہو کر نئے فرد کی تشکیل کرتے ہیں۔




4- کلیانا (Budding): ایک مخصوص جگہ پر تکراری خلوی تقسیم کی وجہ سے پوری جسم کے حصے پر ایک ابھار بنتا ہے جسے کلی (Bud) کہتے ہیں۔ یہ کلیاں چھوٹے افراد کی شکل میں نشوونما پاتی ہیں اور مکمل طور پر پختہ ہونے کے بعد اصل جسم سے علاحدہ ہو جاتی ہیں۔

مثال: ہائڈرا، ایسٹ



5- نباتاتی افزائش (Vegetative propagation): تولید کا وہ طریقہ جس میں تنا، جڑ اور پتیاں جیسے حصے موافق حالات میں نئے پودوں کی شکل میں نشوونما پاتے ہیں۔



پودوں کا اپنے نباتاتی حصوں (جڑ، تنا اور پتی) سے پیدا ہونے کا عمل نباتاتی افزائش کہلاتا ہے۔

- جڑوں کے ذریعے: مثلاً ڈہیلیا کی اتفاقی/عارضی جڑیں (Adventitious Roots)
- تنوں کے ذریعے: مثلاً آلو (ٹیوبر)، ادراک (رائی زوم)
- پتیوں کے ذریعے: مثلاً براؤفلیم کی پتیوں میں اتفاقی کلیاں پائی جاتی ہیں (پتی کے کناروں پر) جو نئے پودوں کی تشکیل کرتی ہیں۔
- مصنوعی طریقے

(a) قلم لگانا (Grafting): مثلاً آم

(b) کٹنگ: مثلاً گلاب

(c) لیئرنگ: مثلاً چھیلی


(d) بافتی کاشت

- 6- بافتی کاشت (Tissue culture): اس طریقے میں شاخ کے سرے سے خلیے حاصل کر کے انھیں تغذی میڈیم میں رکھا جاتا ہے یہ خلیے تقسیم ہو کر مجموعہ کی تشکیل کرتے ہیں جسے کیلس کہتے ہیں۔ اب کیلس کو ہارمون میڈیم میں رکھا جاتا ہے جہاں نمو اور تفرق کے نتیجے میں نئے پودوں کی تشکیل ہوتی ہے جنہیں مٹی میں لگا دیا جاتا ہے۔ مثلاً: آرکڈس، سجاوٹی پودے۔


نباتاتی افزائش کے فائدے:

- نباتاتی افزائش کے ذریعے لگائے گئے پودوں میں بیجوں کے ذریعے لگائے گئے پودوں کے مقابلے پھول اور پھل جلدی آتے ہیں۔
 - یہ طریقہ کیلا، گلاب اور چنبیلی جیسے ان پودوں کو اگانے کے لیے مفید ہے جن میں بیج پیدا کرنے کی صلاحیت ختم ہو چکی ہے۔
 - اس طرح سے تیار ہونے والے تمام پودے جینیاتی (نسلی) طور پر پودے کے مشابہ ہوتے ہیں۔
 - بغیر بیج والے پھلوں کے پودوں کو اگانے کے لیے مفید ہے۔
 - پودے اگانے کا آسان اور کفایتی طریقہ
- 7- بذرہ کی تشکیل (Spore Formation): بذرے چھوٹے اور بلب نما (گول) ساخت میں ہیں جو پھپھوندی کے پودے میں

بائی فائیا (Hyphae) کے بالائی حصہ پر نشوونما پاتی ہیں۔ یہ بذرے ہوا میں خارج ہو جاتے ہیں اور غذا یا مٹی پر پہنچ کر نئے افراد کی شکل میں اگنے لگتے ہیں۔



بزرہ کی تشکیل: بزرے اور بلب جیسی ساختیں ہیں جو ایک موٹی دیوار سے ڈھکی رہتی ہیں۔ موافق حالات میں یہ بزرے نمو پاتے ہیں اور عضویوں کی تشکیل کرتے ہیں۔





صنفا تولید (Sexual Reproduction)

- جب تولید کا عمل دو (نر اور مادہ) زواجوں (Gametes) کے گداخت کے نتیجے میں انجام پاتا ہے تو اسے صنفا تولید کہتے ہیں۔
- دوزواجوں کے گداخت کا عمل باروری (Fertilization) کہلاتا ہے۔
- زواجوں کی تشکیل کے دوران مشابہ کروموسوم کے مابین کروموسومی (جنیاتی) ٹکڑوں کا تبادلہ ہوتا ہے جس کے نتیجے میں جنینیاتی بازاتحاد کا عمل واقعہ ہوتا ہے جو تغیرات کا سبب ہے۔

پودوں میں صنفی تولید


- زیادہ تر پھول بردار پودوں میں صنفی تولید کا عمل ہوتا ہے۔ درحقیقت پودوں کے تولیدی اعضاء ل پھول ہیں۔
- پھول چار حصوں پر مشتمل ہوتا ہے۔ جن کے نام پھول پات (Sepals) پنکھڑیاں (Petals) زریشہ (Stamen) اور مادگن (Carpel) ہیں۔



پھول کے عمودی تراش کا ڈائیگرام

- ایک مثالی پھول چار حلقوں پر مشتمل ہوتا ہے جنہیں کیلکس (یا پھول پات)، کورولا (یا پنکھڑیاں)، اینڈروشیم (یا زریشہ) اور گائوشیم (یا مادگن) کہتے ہیں۔


پھول کے تولیدی حصے




بیج بننے کا عمل

- پھول کے زیرہ دانوں کی اسی پھول کے مادگین کی کلفی پر (خودزیرگی) یا دوسرے پھول کے مادگین کی کلفی پر منتقلی (پارزیرگی) ہوا، پانی یا جانوروں کے ذریعہ ہوتی ہے۔
- زیرگی کے بعد زیرہ دانے سے ایک ٹیوب نکلتی ہے جو اسٹائل سے ہوتی ہوئی بیض دان میں بیضہ تک پہنچتی ہے۔
- باروری (Fertilization): نر اور مادہ تولیدی زواجوں کے گداخت (پیوستگی) کا عمل باروری کہلاتا ہے یہ بیض دان کے اندر ہوتا ہے اس عمل کے نتیجے میں جگتہ (Zygote) کی تشکیل ہوتی ہے۔
- زانکوٹ متعدد مرتبہ تقسیم ہو کر بیضک (Ovule) کے اندر جنین (Embryo) کی تشکیل کرتا ہے۔ بیضک ایک سخت غلاف بنا لیتا ہے اور بیج میں تبدیل ہو جاتا ہے۔
- بیض خانہ تیزی سے نمو کرتا ہے اور پکنے کے بعد پھل بنا تا ہے۔ اور باقی حصے مرجھا کر گر جاتے ہیں۔ بیج میں مستقبل کا پودا اور جنین ہوتا ہے۔ جو مناسب حالات میں ننھے پودے کی شکل میں نشوونما پاتا ہے۔ اس عمل کو کلی پھوٹنا (Germination) کہتے ہیں۔

دوہری باروری



(2) دوسرا گداخت:



انسانوں میں مادہ تولیدی نظام

انسانوں میں تولید:-

- انسان صنفی تولیدی کا طریقہ استعمال کرتے ہیں۔
- جنسی پختگی (Sexual Maturation): زندگی کا وہ دور جب انسانی جسم میں تولیدی خلیوں جیسے مادہ میں بیضہ (Ova) اور نر میں اسپرم (Sperm) کی پیداوار شروع ہو جاتی ہے۔ یہ جنسی پختگی کا وقفہ سن بلوغت (Puberty) کہلاتا ہے۔

نوجوانی میں جنسی پختگی: سن بلوغ

بلوغت کے ابتدائی برسوں میں کچھ تبدیلیاں لڑکے اور لڑکیوں میں یکساں ہوتی ہیں جبکہ کچھ تبدیلیاں دونوں میں مختلف ہوتی ہیں جو مندرجہ ذیل ہیں۔

وہ تبدیلیاں جو لڑکے اور لڑکیوں میں یکساں ہوتی ہیں:

- جسم کے کچھ نئے حصوں مثلاً بغل اور زیر ناف بال اگنے لگتے ہیں اور ان کا رنگ بھی گہرا ہو جاتا ہے۔
- ہاتھ، پاؤں اور چہرے پر باریک روئیں نکل آتے ہیں۔
- جلد چکنی ہو جاتی ہے اور بعض اوقات مہاسے نکل آتے ہیں۔

وہ تبدیلیاں جو لڑکے اور لڑکیوں میں مختلف ہوتی ہیں:


- | لڑکیوں میں | لڑکوں میں |
|---|----------------------------|
| • پستان کے سائز میں اضافہ اور پستان کے سروں کی جلد کا رنگ گہرا ہونا | • چہرے پر داڑھی موچھ نکلنا |
| • حیض کا شروع ہونا | • آواز کا بھاری ہونا |

یہ تبدیلیاں اس بات کی طرف اشارہ ہیں کہ جنسی پختگی آرہی ہے۔

نر تولیدی نظام (Reproductive System Male)

- (a) **اٹیشے:** ایک جوڑی اٹیشے شکمی جوف کے باہر اٹیشے تھیلی کے اندر ہوتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اسپرم پیدا کرنے کے لیے جو درجہ حرارت درکار ہوتا ہے وہ جسم کے درجہ حرارت سے کم ہونا چاہیے۔
- نر تولیدی خلیہ (اسپرم) کی تشکیل اٹیشوں (نر تولیدی عضو) میں ہوتی ہے۔
 - اٹیشے نر جنسی ہارمون کا افراز کرتے ہیں جسے ٹیسٹوسٹیرون کہتے ہیں۔ اس ہارمون کے افعال درج ذیل ہیں۔
- اسپرم کی تشکیل کے عمل کو کنٹرول کرنا۔
 - سن بلوغت کے وقت لڑکوں میں رونما ہونے والی جسمانی تبدیلیوں کو کنٹرول کرنا۔
- (b) **واس ڈفرینس:** یہ اسپرم کو اٹیشوں سے مہال تک پہنچاتا ہے۔
- (c) **مہال (Urethra):** یہ اسپرم اور پیشاب دونوں کے خارج ہونے کا مشترکہ راستہ ہے۔ اس کی باہری کوریٹنگ قصبہ کہلاتی ہے۔
- (d) **منسلک غدود (Associated Glands):** بیہینل و بیسیکل اور پراسٹیٹ غدود اپنے افراز واس ڈفرینس میں اسپرم کے ساتھ شامل کر دیتے ہیں۔ یہ سیال اسپرم کو تغذیہ فراہم کرتا ہے اور اس کی نقل و حمل کو آسان بناتا ہے۔
- اسپرم اور غدود کے افراز مل کر سیمین (Semen) کی تشکیل کرتے ہیں۔


انسانوں میں نر تولیدی نظام



مادہ تولیدی نظام (Female Reproductive System)

- (a) بیض دان: مادہ تولیدی خلیوں یا بیضوں کی تشکیل بیض دان (Ovary) میں ہوتی ہے۔ ایک جوڑی بیض دان شکم کے دونوں طرف واقع ہوتے ہیں۔
- جب لڑکی کی پیدائش ہوتی ہے تو بیض دانوں میں پہلے ہی سے ہزاروں خام بیضے موجود ہوتے ہیں۔
 - سن بلوغ کو پہنچنے پر ان میں سے کچھ بیضوں میں پختگی آنے لگتی ہے۔ ہر ماہ دونوں بیض دانوں میں سے ایک بیض دان میں ایک بیضہ پیدا ہوتا ہے۔
- (b) بیض نالی یا فیلوپین ٹیوب: بیضے کو ایک تپتی بیض نالی یا فیلوپین ٹیوب (Fallopian Tube) کے ذریعے بیض دان سے رحم میں لایا جاتا ہے۔
- (c) رحم: دونوں بیض نالیاں متحد ہو کر ایک لچکدار تھیلے نما ساخت کی تشکیل کرتی ہیں جسے رحم (Uterus) کہتے۔

کلفی پرزیرہ دانے کا جرمینیشن



جاندار عضویہ کس طرح تولید کرتے ہیں

• رحم سروکس (Cervix) کے ذریعے فرج (Vagina) میں کھلتا ہے۔

• جنسی اختلاط کے دوران اسپرم فرج میں داخل ہو جاتے ہیں۔

جب بیضہ بارور ہو جائے:

• اسپرم اور بیضہ کا گداخت باروری کہلاتا ہے۔ باروری کا عمل فیلوپین ٹیوب میں واقع ہوتا ہے۔

• بارور بیضہ جو کہ زائگوٹ (جگیتہ) بھی کہلاتا ہے (2n) رحم میں نصب ہو جاتا ہے اور تقسیم ہونے لگتا ہے۔ رحم میں نصب ہو جانے کے بعد تقسیم اور تفرق کا عمل واقع ہوتا ہے اور جنین کی تشکیل ہوتی ہے۔

• جنین کو ماں کے خون سے تغذیہ حاصل ہوتا ہے۔ یہ کام ایک مخصوص بافت کے ذریعہ انجام دیا جاتا ہے جیسے پلینٹا (Placenta) کہتے ہیں۔ پلینٹا کے جنین کی طرف والے بافت میں ابھار ہوتے ہیں جو ماں سے جنین کے لیے گلوکوز، آکسیجن اور دیگر مادوں کی سپلائی کے لیے زیادہ سطحی رقبہ فراہم کرتے ہیں۔ نشوونما پارہا جنین فضلاتی مادے بھی خارج کرتا ہے۔ ان مادوں کو پلینٹا کے ذریعہ ماں کے خون میں منتقل کر کے باہر نکالا جاتا ہے۔

• ماں کے جسم میں بچے کی نشوونما میں تقریباً نو ماہ کا وقت لگ جاتا ہے۔ یہ مدت حاملہ دور (Gestation Period) کہلاتی ہے۔ رحم کے عضلات کے باقاعدہ انداز میں سکڑنے کے نتیجے میں بچے کی ولادت ہوتی ہے۔

اگر بیضہ کی باوری نہیں ہوتی ہے تو کیا ہوتا ہے:

• رحم ہر مہینے جنین کو حاصل کرنے اور اس کی پرورش کرنے کی تیاری کرتا ہے۔ اس کا اندرونی استروٹا ہو جاتا ہے جنین کی پرورش کے لیے خون کی سپلائی میں بھی اضافہ ہو جاتا ہے۔ یہ بیضہ کے بار آور ہونے کی صورت میں اس کی پرورش کے لیے ضروری ہے۔ لیکن باروری نہ ہونے کی صورت میں اس استرکی بھی ضرورت نہیں ہوتی۔ لہذا یہ آہستہ آہستہ ٹوٹ کر فرج کے ذریعہ خون اور مخاط کی شکل میں خارج ہو جاتا ہے۔ یہ دور ایک ماہ میں مکمل ہوتا ہے اسے حیض (Menstruation) کہتے ہیں۔ حیض دو سے آٹھ یوم تک چلتا ہے۔

• عورتوں میں صنفی دور 45 سے 50 برس کی عمر تک جاری رہتا ہے۔ اس کے بعد بیض دان سے بیضہ خارج نہیں ہو پاتا ہے۔ اس حالت کو انقطاع حیض یا مینوپاؤز (Menopause) کہتے ہیں۔ یہ عورتوں میں حیض کے منقطع ہونے کی علامت ہے۔


• ایسٹروجن اور پروجیسٹرون مادہ ہارمون ہیں اور ان کا افزائش دان کے ذریعے ہوتا ہے۔

تولیدی صحت (Health Reproductive)

• تولیدی صحت سے مراد تولید کے سبھی پہلوؤں مثلاً جسمانی، ذہنی، سماجی اور رویہ جاتی پہلوؤں کی خوشحالی ہے۔

جنسی طور پر ترسیل ہونے والی بیماریاں (STDs)

ایسی بیماریاں جو کسی متعدی شخص کے ساتھ جنسی رابطہ کے ذریعے پھیلتی ہیں STDs کہلاتی ہیں۔




• ان STDs کو کنڈوم جیسی طبعی رکاوٹوں کا استعمال کر کے کچھ حد تک روکا جاسکتا ہے۔

مانع حمل (Contraception)

• یہ حمل قرار پانے سے گریز کرنے کا عمل ہے جسے مندرجہ ذیل طریقوں کے ذریعے بروئے کار لایا جاتا ہے۔

مانع حمل کے طریقے



• طبعی رکاوٹیں: اسپرم اور بیضہ کے اتصال (گداخت) کو روکنے کے لیے کنڈوم، ڈایا فرام یا سرونیکل کیپ کا استعمال کیا جاتا ہے۔

• کیمیائی طریقے: کھائی جانے والی گولیاں (Oral Pills) عورتوں میں بیضہ کے اخراج کو روکنے کے لیے ہارمونوں کے توازن کو تبدیل کر دیتی ہیں۔ ان گولیوں کے مضر اثرات بھی مرتب ہوتے ہیں۔

• IUCD: حمل کو روکنے کے لیے رحم میں T-Copper یا لوپ رکھ دیا جاتا ہے۔

• سرجری کے طریقے: اسے اسٹیریلازیشن بھی کہا جاتا ہے۔ ویسکٹومی (Vasectomy) میں اسپرم کے انتقال کو روکنے کے لیے مرد کی واس ڈیفرنس کو بند کر دیا جاتا ہے۔ ٹیوبیکٹومی (Tubectomy) میں بیضہ کو رحم تک پہنچنے سے روکنے کے لیے

عورت کی فیلوپین ٹیوب کو بند کر دیا جاتا ہے۔

مادہ جنین کشی (Female Foeticide)


- ماں کے رحم کے اندر مادہ جنین کو ختم کر دینے کا عمل مادہ جنین کشی کہلاتا ہے۔
- صحت مند سماج کے لیے متوازن جنسی تناسب بہت ضروری ہے۔ لوگوں کو تعلیم یافتہ بنا کر اس مقصد کو حاصل کیا جاسکتا ہے تاکہ مادہ جنین کشی اور پیدائش سے پہلے بچہ کے جنس کا تعین جیسی برائیوں کو روکا جاسکے۔
- قبل از پیدائش بچے کے جنین کا تعین ہمارے ملک میں قانوناً جرم قرار دیا گیا ہے تاکہ متوازن جنسی تناسب کو بنائے رکھا جاسکے۔

مشق

مختصر ترین جواب والے سوالات (1 نمبر)

- 1- مندرجہ ذیل ذیل میں سے کس عمل میں زواجوں کی تشکیل ہوتی ہے؟
 - (a) غیر صنفی تولید میں
 - (b) صنفی تولید میں
 - (c) نباتاتی افزائش میں
 - (d) ٹشو کلچر (باقتی کاشت) میں
- 2- 'پلازموڈیم' میں کس طرح کی تولید پائی جاتی ہے؟
 - (a) کلیانا
 - (b) دوہرا انشفاق (بازی فشن)
 - (c) فرامینیشن
 - (d) ملٹیپل فشن
- 3- مندرجہ ذیل میں سے کون پھول کا حصہ نہیں ہے؟
 - (a) تتا
 - (b) مادگیں
 - (c) زرریشہ
 - (d) پھول پات
- 4- جاندار عضویوں میں تولید ضروری ہوتی ہے تاکہ
 - (a) عضویہ کے افراد زندہ رہ سکیں
 - (b) اپنی توانائی کی ضرورت پوری کر سکیں
 - (c) نمونہ بنی رہے
 - (d) ایک نسل کے بعد دوسری نسل میں نوع قائم رہے۔
- 5- مندرجہ ذیل میں کون سی بیماری جنسی عمل سے ترسیل نہیں ہوتی۔
 - (a) آتشک (Syphilis)
 - (b) HIV-AIDS
 - (c) ہیضہ
 - (d) سوزاک (Gonorrhoea)
- 6- ییشمانیاں میں تولید کے دوران ایک خلیہ کی کئی خلیوں میں تقسیم ہونے کی صلاحیت کہلاتی ہے
 - (a) کلیانا
 - (b) تھوہلی تقسیم
 - (c) دوہرا انشفاق
 - (d) کثیر انشفاق
- 7- والدین (مورث) سے ان کے بچوں میں ترسیل ہونے والی خصوصیات کہاں ہوتی ہیں۔
 - (a) سائٹوپلازم
 - (b) رابوسوم
 - (c) جینس (Genes)
 - (d) گولکائی باڈی

8- دی گئی شکل میں A، B، C اور کی ترتیب میں شناخت کریں



(a) بیج پتا، پلو میول، ریڈیکل

(b) پلو میول، ریڈیکل، بیج پتا

(c) پلو میول، بیج پتا، ریڈیکل

(d) ریڈیکل، بیج پتا، پلو میول

9- بلوغت کے دوران انسانی جسم میں بہت سی تبدیلیاں ہوتی ہیں ایک تبدیلی کی نشاندہی کریں جس کا تعلق لڑکوں کی جنسی پختگی سے ہو۔

(a) دودھ کے دانت کا گرنا (b) اونچائی میں اضافہ

(c) وزن میں اضافہ (d) آواز کا بھاری ہونا

10- مندرجہ ذیل میں سے کون سا ایک صنفی پھول کی مثال ہے۔

(a) پیپتا (b) گرھل (c) سرسوں (d) پیٹونیا

جواب:-

1 (b) 2 (d) 3 (a) 4 (d) 5 (c)

6 (c) 7 (c) 8 (c) 9 (d) 10 (a)

دعوئی اور دلیل قسم کے سوالات

(Assertion and Reason Type of Questions)

11۔ درجہ ذیل سوالات میں دعوئی کے بیان کے بعد بیان کی دلیل ہے۔ صحیح کا انتخاب کیجیے۔ دو بیانات دیئے ہیں دعوئی کو A سے اور دلیل کو R سے ظاہر کیا ہے۔ ان سوالات کے لیے نیچے دیئے گئے کوڈ (a)، (b)، (c) اور (d) میں سے صحیح جواب کا انتخاب کیجیے۔

(a) A اور R دونوں درست ہیں اور R دعوئی (A) کی درست وضاحت ہے۔

(b) A اور R دونوں درست ہیں لیکن R دعوئی (A) کی درست وضاحت نہیں ہے۔

(c) A درست ہے لیکن R غلط ہے۔

(d) A غلط ہے لیکن R درست ہے۔

(i) دعوئی (A): نروں میں اپنے ہنکمی جو ف کے باہر انٹیہ تھیلی میں ہوتے ہیں۔

دلیل (R): اسپرم بننے کے لئے جسم کے درجہ حرارت سے کم درجہ حرارت کی ضرورت ہوتی ہے۔

(ii) دعوئی (A): رحم کا استر موٹا ہو جاتا ہے۔ اور خود کو ہر مہینے بارور بیضہ حاصل کرنے کے لیے تیار کرتا ہے۔

دلیل (R): غیر بارور بیضہ تغذیہ کے لیے رحم کی دیوار پر نسب ہو جاتا ہے۔

(iii) دعوئی (A): روایتی طور پر حرکت پذیر جنسی خلیہ نر زاوجہ ہوتا ہے۔

دلیل (R): جنسی خلیہ جو غذا کا ذخیرہ کرتا ہے مادہ زاوجہ ہوتا ہے۔

(iv) دعوئی (A): گرہل ایک صنفی پھول ہے۔

دلیل (R): دو صنفی پھول میں نر اور مادہ دونوں حصے ہوتے ہیں۔

(v) دعوئی (A): انسانی آبادی میں اضافہ تشویش کی وجہ ہے۔

دلیل (R): بڑھتی ہوئی آبادی حالات زندگی میں سدھار کو آسان بناتی ہے۔

جواب:-

(c) 5 (d) 4 (b) 3 (c) 2 (a) 1

نظیری مطالعہ

12 - مندرجہ ذیل اقتباس کو پڑھیں اور سوالات کے جواب دیں۔

مادہ تولیدی نظام اندرونی اور بیرونی اعضاء سے مل کر بنتا ہے۔ اس نظام کا کام اولاد کی پیدائش کرنا ہے۔ انسانوں میں پیدائش پر مادہ تولیدی نظام پختہ نہیں ہوتا اور بلوغت کی عمر تک پہنچنے پر یہ پختگی اختیار کرتا ہے تاکہ زواجوں (Gametes) کی تشکیل ہو سکے۔

(i) مادہ تولیدی نظام کا کون سا اعضاء ہے جہاں فیٹس (Foetus) پیوست ہوتا ہے۔

(a) بیض دان (b) رحم (c) سروکس (d) فیلوپین ٹیوب

(ii) کون سا بیان غلط ہے۔

(a) جب لڑکی کی پیدائش ہوتی ہے تو بیض دانوں میں ہزاروں خام بیضے موجود ہوتے ہیں۔

(b) رحم باروری کا مقام ہے۔

(c) حیض کا دور تقریباً ہر مہینے ہوتا ہے۔

(d) اگر بیضہ بارود نہیں ہوئی تو اسے رحم کے استر کے ساتھ مسترد کر دیا جاتا ہے۔

(iii) انسانی مادہ میں غیر بارور بیضہ کا وقفہ حیات کتنا ہوتا ہے۔

(a) ایک ہفتہ (b) ایک دن (c) ایک مہینہ (d) دو سے آٹھ دن

(iv) رحم کی دیوار میں ڈسک جیسی ساخت جو فیٹس کو آکسیجن کے لیے سطح فراہم کرتی ہے اسے کہتے ہیں۔

(a) سروکس (b) بیض دان (c) پلسینٹا (d) ان میں سے کوئی نہیں

(v) صحیح بیان کی شناخت کریں۔

(a) ماں کے جسم میں بچے کی نشوونما میں تقریباً نو ماہ لگتے ہیں۔

(b) بیض دان سے ہر مہینے دو بیضہ (انڈے) نکلتے ہیں۔

(c) پلسینٹا میں ماں کی طرف والے بافت میں ولی/ابھار (Villi) ہوتے ہیں۔

(d) بارور بیضہ جنین کہلاتا ہے اور یہ تقسیم ہو کر جگتہ بناتا ہے۔

جواب:-

(a) 5 (c) 4 (c) 3 (b) 2 (b) 1

مختصر ترین جواب والے سوالات (1 نمبر)

- 13- تولید کے دو طریقے بتائیے۔
- 14- پلازموڈیم میں کس قسم کی تولید ہوتی ہے؟
- 15- نباتاتی افزائش کیا ہے؟
- 16- DNA خلیہ میں کس جگہ موجود ہوتا ہے؟
- 17- نر تولیدی نظام سے متعلق غدود کے نام بتائیے۔
- 18- حیض آنا کیا ہے؟
- 19- مانع حمل کے دو طریقے بتائیے۔
- 20- پودوں کے تولید اعضا کہاں واقع ہوتے ہیں؟

مختصر جواب والے سوالات (3 نمبر)

- 1- ٹیسٹوسٹیرون کے دو اہم کام بتائیے۔
- 2- پلیسینٹا کیا ہے؟ اس کے دو کام بتائیے۔ (CBSE-2018)
- 3- ہمارے اطراف میں مختلف قسم کے عضویوں کی موجودگی کیا وجہ ہے؟
- 4- تغیر کی اہمیت بیان کیجیے۔ (CBSE-2018)
- 5- کچھ پودوں کی تولید کے لیے نباتاتی افزائش کے طریقے کا استعمال کیوں کیا جاتا ہے؟
- 6- انسانوں میں نر اور مادہ جنسی ہارمونوں کے نام لکھیے۔
- 7- پھول کے مختلف حصوں کے نام لکھیے۔
- 8- ایک صنفی اور دو صنفی پھول کے درمیان فرق بتائیے۔
- 9- بافتی کاشت کیا ہے؟
- 10- پھول بردار پودوں میں باروری کے عمل کی وضاحت کیجیے۔
- 11- سپریم کے مختلف اجزاء کے نام بتائیے۔

- 12- نر تولیدی نظام کا لیبل شدہ ڈائیکرام بنائے۔
- 13- قبل از پیدائش تعین جنس سے کیا مراد ہے؟ اسے ممنوع کیوں قرار دیا گیا ہے؟
- 14- ایک پھول کی عمودی تراش کا لیبل شدہ ڈائیکرام بنائے۔

طویل جواب والے سوالات (5 نمبر)

- 1- غیر صنفی تولید کے مختلف طریقے بتائیے۔
- 2- مادہ تولیدی نظام کا لیبل شدہ ڈائیکرام بنائیے اور اس کے مختلف حصوں کے کام لکھیے۔ (CBSE-2019)
- 3- مانع حمل کیا ہے؟ اس کے مختلف طریقے کون کون سے ہیں؟ (CBSE-2019)
- 4- انسانوں میں بیضہ کا کیا ہوگا اگر
- (i) باروری کا عمل واقع ہو جاتا ہے۔
- (ii) باروری کا عمل واقع نہیں ہوتا۔
- 5- بیج بننے کے عمل کی وضاحت کیجیے۔
- 6- زیرگی کی تعریف بیان کیجیے۔ زیرگی کے مختلف طریقوں کے بارے میں بتائیے۔ زیرگی کے عمل میں مدد کرنے والے دوائجنٹ کون کون سے ہیں۔ مناسب زیرگی کے بعد باروری کا عمل کس طرح ہوتا ہے۔

طویل جواب والے سوالات کے لیے اشارے

- 1- غیر صنفی تولید کے مختلف طریقے
- (a) فشن
- (b) فرامنیشن
- (c) بازپیدائش
- (d) کلیانا
- (e) نباتاتی افزائش
- (f) بذرہ کی تشکیل

2- مادہ کے تولیدی نظام کا لیبل شدہ ڈائیگرام

کام:

بیض دان: بیضوں کی تشکیل

بیض نالی: باروری کا مقام

رحم: جنین کی نشوونما کا مقام

3- مانع حمل: باروری کو روکنا

• طبعی رکاوٹ

• کیمیائی طریقے

• جراحی طریقے

• IUCD کا استعمال

4- (a) (i) جگتہ (زائیگوٹ) کی تشکیل رحم میں تنصیب


(ii) حمل قرار پانا

(b) ماہواری

5- پھول کی کلغی پر زیرہ دانوں کے جرمنیشن کا لیبل شدہ ڈائیگرام

توریت اور ارتقا

باب - 8



- نسلیات (Genetic): سائنس کی وہ شاخ جس میں تواریث اور تغیرات کا مطالعہ کیا جاتا ہے۔
- توریث (Heredity): ایک پیڑھی سے دوسری پیڑھی میں خصوصیات/صفات کی ترسیل۔
- تغیر (Variation): کسی نوع/آبادی کے افراد میں پائے جانے والے امتیازات تغیرات کہلاتے ہیں۔

مینڈل کا تعاون

- گریگر جان مینڈل (1822-1884): انھوں نے اپنے تجربات نباتاتی افزائش اور مخلوطیت پر انجام دئے۔ انھوں نے جاندار عضووں میں توریث کے متعلق قوانین پیش کیے۔
- مینڈل کو بابائے نسلیات (Father of Genetics) کہا جاتا ہے۔
- مینڈل کے ذریعے منتخب کیا گیا پودا— مٹر (Pisum Sativum)۔ مینڈل نے مٹر کے پودے کی تقابلی خصوصیات کا استعمال کیا۔


مینڈل کا تجرباتی میٹیریل:

- مینڈل نے اپنے تجرباتی میٹیریل کے طور پر مٹر کے پودے (Pisum Sativum) کا انتخاب کیا۔ اس انتخاب کی وجہ تھی:
 - (i) کئی ظاہری تقابلی خصوصیات کی دستیابی
 - (ii) پودے کا مختصر وقفہ حیات
 - (iii) عام طور پر از خود زریگی ہوتی ہے لیکن پارزریگی بھی کی جاسکتی ہے۔
 - (iv) بڑی تعداد میں بیج پیدا ہوتے ہیں۔
- مینڈل کے تجربات: مینڈل نے مسلسل کئی تجربات انجام دیے جس میں انھوں نے ایک خصوصیت (ایک وقت میں) کا مطالعہ کرنے کے لیے مٹر کے دو پودوں کے درمیان کراس کرایا۔

مونو ہائبرڈ کراس (Monohybrid Cross)

مٹر کے ایسے دو پودوں کے درمیان کرایا گیا کراس جن میں تقابلی خصوصیات کا ایک جوڑا موجود ہے۔

مثال: لمبے/بونے پودے کے درمیان کراس۔



تقابلی خصوصیات کی جدول، سات جوڑے

مغلوب خصوصیات	غالب خصوصیات	خصوصیات
سفید	بینگنی	پھول کا رنگ
ٹرمٹل	محوری	پھول کا مقام
ہرے	پیلے	بیج کا رنگ
جھری دار	گول	بیج کی شکل
پچکا ہوا	پھولا ہوا	پوڈ کی شکل
پیلا	ہرا	پوڈ کا رنگ
بونا	لسبا	پودے کی اونچائی (لسبائی)

Seven pairs of contrasting characters in Garden Pea.

CHARACTER	DOMINANT TRAIT	RECESSIVE TRAIT
Seed shape	 Round	 Wrinkled
Seed colour	 Yellow	 Green

<p>پھول کا رنگ</p> <p>پھلی کی شکل</p>	 <p>بیگنی</p>  <p>پھولی ہوئی</p>	 <p>سفید</p>  <p>پچی ہوئی</p>
<p>پھلی کا رنگ</p> <p>پھول کا مقام</p> <p>تنے کی اونچائی</p>	 <p>سبز</p>  <p>مخوری</p>  <p>لبا</p>	 <p>زررد</p>  <p>ٹرمٹل</p>  <p>بونا</p>

$\left[\begin{array}{l} TT \\ tt \end{array} \right]$ — دوڑوں غالب صفات
 خالص ہوموزائگس حالت

Tt — ایک غالب اور ایک مغلوب صفات
 ہیمیزوگائس حالت۔ ہائبرڈ

Phenotype Ratio → 3:1

Genotype Ratio → 1:2:1

Phenotype : ظاہری صورت [لمبا اور بونا]

Genotype : جنیائی بناوٹ [TT ، Tt ، tt]

مشاہدہ:

• F1 پیڑھی میں سبھی پودے لمبے تھے۔ کوئی درمیانی اونچائی والا پودا نہیں تھا۔

• F2 پیڑھی میں ایک چوتھائی پودے بونے تھے۔

• فینوٹائپ: 3:1

$\left[\begin{array}{l} TT : Tt : tt \\ 1 : 2 : 1 \end{array} \right]$ جینوٹائپ: 1:2:1

نتیجہ:



• TT اور Tt لمبے پودے ہیں جبکہ tt بونا پودا ہے۔

• T کی ایک کاپی پودوں کو لمبا بنانے کے لیے کافی ہے جبکہ بونے پن کے لیے t کی دو کاپیاں ضروری ہیں۔

• T جیسی خصوصیت غالب خصوصیت اور t جیسی خصوصیت مغلوب خصوصیت کہلاتی ہے۔

ڈائی ہائبرڈ کراس (Dihybrid Cross)

• ایسے پودوں کے درمیان کرایا گیا کراس جن میں تقابلی خصوصیت کے دو جوڑے موجود ہوں۔



فینوٹائپک نسبت:

9: گول، پیلے

3: گول، ہرے

3: جھری دار، پیلے

1: جھری دار، ہری

اس طرح دو الگ الگ خصوصیات (پودوں کی شکل اور رنگ) کی توریث آزادانہ طور پر ہوتی ہے۔

مشاہدہ:

- (i) جب RRyy کو rrYY سے کراس کرایا تھا تو F₁ نسل میں سبھی RrYy گول اور پیلے بیج تھے۔
- (ii) F₁ پودوں میں خودزیرگی کرنے پر موریتھ فینوٹائپ اور دو آمیزے (گول پیلے اور جھری دار ہرے کے جوڑے) والے بیج کے پودے 9:3:3:1 کی نسبت میں ملے تھے۔

9 : 3 : 3 : 1
(گول پیلے) (گول ہرے) (جھری دار پیلے) (جھری دار ہری)

نتیجہ:-

- 1- گول اور پہلے بیج غالب خصوصیات ہیں۔
- 2- نئے فینوٹائپ جوڑوں کے واقع ہونے سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ گول اور پیلے بیجوں کے لیے جنس کی توریث ایک دوسرے سے آزاد ہوتی ہے۔

مینڈل کا توریث کا قانون (Mendel's Law of Inheritance):-

اپنے ہائبرڈائزیشن (Hybridisation) کے تجربے کی بنیاد پر مینڈل نے توریث کے قوانین پیش کیے۔

1- غلبہ کا قانون (Law of Dominance):-

اس قانون کے بیان کے مطابق "جب ایک عضویہ میں دو متبادل صفات یا خصوصیات (جنس یا الیلس) موجود ہوتی ہیں F₁ نسل میں صرف ایک فیکٹر خود کو ظاہر کرتا ہے اور یہ غالب صفت کہلاتی ہے جبکہ دوسری جو چھپی رہتی ہے مغلوب صفت کہلاتی ہے۔" فیکٹر جوڑوں میں واقع ہوتے ہیں۔

2- علیحدگی (سیگریگیشن) کا قانون یا زواجوں کی طہارت کا قانون (Law of segregation)


(or Law of Purity of Gametes):-

اس قانون کے بیان کے مطابق "فیکٹر یا الیلس زواج بننے کے دوران ایک دوسرے سے اس طرح علیحدہ ہو جاتے ہیں کہ ایک زواجہ دو فیکٹر میں سے ایک ہی حاصل کرتا ہے۔ یہ کسی قسم کی ملاوٹ ظاہر نہیں کرتے صرف ایک دوسرے کے ساتھ رہتے ہیں۔"

- ہوموزائگس موریتھ ایک جیسے زواجے پیدا کرتے ہیں، ہیٹروزائگس موریتھ دو قسم کے زواجے بناتے ہیں ہر ایک میں ایک ایبل برابرتناسب میں ہوتا ہے۔

آزادانہ طور پر علیحدگی کا قانون (Law of Independent Assortment):-

اس قانون کے بیان کے مطابق "ہر صفات کے دو فیکٹرس جو زواجے بننے کے دوران آزادانہ طور پر علیحدہ ہوتا ہے۔ اور ریڈی ملی دوبارہ منظم دیے دونوں قسم کی صفات والی نسل موریتھ (والدین) اور نئی قسم کی صفات والی نسل پیدا کرتے ہیں۔"۔
جب ایک ہائبرڈ میں صفات کے دو جوڑے ملتے ہیں تو ایک صفت دوسری صفت سے آزادانہ طور پر علیحدہ ہوتی ہے۔ (جیسے لمبا/چھوٹا/گول/جھری داریہ صفات آزادانہ طور پر علیحدہ ہوتی ہیں)




صفات کے اظہار کو جینیائی طور پر کنٹرول

تعیین جنس (Sex Determination)


کسی نومولود فرد کے جنس کا تعین کا طریقہ کار

تعیین جنس کے لیے ذمہ دار عوامل

- ماحولیاتی عوامل: کچھ جانوروں میں تعین جنس کے لیے وہ درجہ حرارت ذمہ دار ہوتا ہے جس پر بارورائڈوں کو رکھا جاتا ہے۔
مثال: سمندری کچھوے
- نسلی (جینیاتی) عوامل: انسان جیسے کچھ عضویوں میں فرد کے جنس کا تعین کروموسوم کے ایک جوڑے کے ذریعہ ہوتا ہے جسے جنسی کروموسوم کہتے ہیں۔



- جنسی کروموسوم (Sex Chromosome): انسانوں میں 23 جوڑی کروموسوم پائے جاتے ہیں۔ ان میں سے 22 جوڑی کروموسوم آٹوسوم (Autosome) کہلاتے ہیں اور ایک جوڑی کروموسوم جو کسی فرد کے جنس کا تعین کرتے ہیں جنسی کروموسوم کہلاتے ہیں۔



- اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ آدھے بچے لڑکے ہوں گے اور آدھے لڑکیاں۔ سبھی بچوں میں (چاہے وہ لڑکے ہوں یا لڑکیاں) ان کی ماں سے X کروموسوم کی تواریث ہوگی۔ اس طرح بچے کا جنس اس کروموسوم پر منحصر ہوگا جو اپنے والد سے حاصل کرتا ہے نہ کہ اس کروموسوم پر جسے وہ اپنی ماں سے حاصل کرتا ہے۔

انسانوں میں بلڈ گروپ کی تواریث

انسانوں میں چار بلڈ گروپ ہوتے ہیں A، B، AB اور O۔ انسانی آبادی میں ان گروپوں کا اظہار تین ایلیل (Alleles) کے ذریعے کیا جاتا ہے۔ I^A, I^B, i اور (Multiple Allelism) ایک فرد میں بلڈ گروپ کے لیے ان میں سے جینوٹائپ اور فینوٹائپ ذیل میں دیے گئے ہیں۔

فینوٹائپ/ بلڈ گروپ	مکمل جینوٹائپ
A	$I^A I^A; I^A i$
B	$I^B I^B; I^B i$
AB	$I^A I^B$
O	$i i$

فینوٹائپ کے لیے 6 مکمل جینوٹائپ ہیں۔

مشق

مختصر ترین جواب والے سوالات (1 نمبر)

- 1۔ مینڈل نے کس پودے پر اپنے تجربات انجام دیے۔
(a) چنا (b) مٹر (c) مونگ پھلی (d) راجما
- 2۔ مٹر کے لمبے پودے (TT) اور بونے پودے (tt) کے درمیان کراس کرایا گیا۔ پہلی پیڑھی کے سبھی پودے لمبے تھے کیوں کہ:
(a) بونا پن ایک غالب صفت ہے
(b) لمبا پن ایک مغلوب صفت ہے۔
(c) لمبا پن ایک غالب صفت ہے۔
(d) مٹر کے پودے کی لمبا پن جین (T) یا 't' کے ذریعے متعین نہیں ہوتی۔
- 3۔ والد سے x کروموسوم حاصل کرنے والا جگتہ/ زائگوٹ کی نشوونما ہوگی
(a) لڑکے کی شکل میں (b) X کروموسوم جنس کا تعین نہیں کرتا ہے
(c) لڑکی کی شکل میں (d) لڑکا یا لڑکی کی شکل میں

4- انسائی جسم کے ایک خلیہ میں 23 جوڑے کروموسوم ہوتے ہیں۔ انسان کے تولیدی خلیہ (اسپرم یا بیض) میں کروموسوم کی تعداد ہوگی۔

(a) 46 (b) 23 (c) 21 (d) 42

5- عضویوں میں دکھائی دینے والی خصوصیات کو کہتے ہیں۔

(a) پروٹونائپ (b) اسٹیریونائپ

(c) فینونائپ (d) جینونائپ

6- دو افراد کے درمیان کراس کے نتیجے میں چار ممکن فینونائپ نسل کی نسبت 9:3:3:1 ہے۔ یہ ایک مثال ہے۔

(a) ڈائی ہائبرڈ کراس (b) مونو ہائبرڈ کراس

(c) ٹیسٹ کراس (d) ان میں سے کوئی نہیں

7- کروموسوم کس کے بنے ہوتے ہیں۔

(a) DNA (b) DNA & RNA

(c) DNA, RNA, Protein (d) ان میں سے کوئی نہیں

8- انسانی زائگوٹ (جگتہ) میں جنسی کروموسوم کے کتنے جوڑے ہوتے ہیں؟

(a) ایک (b) دو

(c) تین (d) چار

9- DNA کا کون سا انتخاب ایک پروٹین کی معلومات فراہم کرتا ہے؟

(a) نیوکس (b) کروموسوم

(c) خصوصیت (d) جین

10- کسی بچے کے زہونے کا کا تعین کس طرح ہوتا ہے؟

(a) زائگوٹ میں 'X' کروموسوم کے ذریعے۔

(b) زائگوٹ میں 'Y' کروموسوم کے ذریعے۔

(c) تولیدی خلیوں کا سائٹوپلازما جنس کا تعین کرتا ہے۔

(d) جنس کا تعین بالاتفاق ہے۔

دعویٰ اور دلیل قسم کے سوالات

(Assertion and Reason Type of Questions)

11۔ درجہ ذیل سوالات میں دعویٰ کے بیان کے بعد بیان کی دلیل ہے۔ صحیح کا انتخاب کیجیے۔ دو بیانات دیئے ہیں دعویٰ کو A سے اور دلیل کو R سے ظاہر کیا ہے۔ ان سوالات کے لیے نیچے دیئے گئے کوڈ (a)، (b)، (c) اور (d) میں سے صحیح جواب کا انتخاب کیجیے۔

- (a) A اور R دونوں درست ہیں اور R دعویٰ (A) کی درست وضاحت ہے۔
 (b) A اور R دونوں درست ہیں لیکن R دعویٰ (A) کی درست وضاحت نہیں ہے۔
 (c) A درست ہے لیکن R غلط ہے۔
 (d) A غلط ہے لیکن R درست ہے۔

- (i) دعویٰ (A): مینڈل نے اپنے تجربے کے لیے مٹر کے پودے کا انتخاب کیا۔
 دلیل (R): مٹر اگانا آسان ہے اور اس میں ظاہری تقابلی خصوصیات ہوتی ہیں۔
 (ii) دعویٰ (A): غیر صنفی تولید میں تغیرات کم ہوتے ہیں۔
 دلیل (R): انواع میں سبھی تغیرات قائم رہنے کے برابر مواقع فراہم کرتے ہیں۔
 (iii) دعویٰ (A): مغلوب صفات صرف ہوموزائکس حالات میں ظاہر ہوتی ہیں۔
 دلیل (R): غالب صفات ہیٹروزائکس حالات میں ظاہر نہیں ہوتی ہیں۔

- 12۔ (a) انسان اور مٹر کا سائنسی نام لکھیے۔
 (b) جنیس (Genes) کہاں واقع ہوتے ہیں؟
 (c) کسی بھی آبادی میں کوئی بھی دو افراد بالکل ایک جیسے نہیں ہوتے۔ کیوں؟
 (d) کروموسوم X Y اور X X کیا کہلاتے ہیں؟
 (e) سبزیوں کی پانچ ایسی قسمیں بتائیے جنہیں مصنوعی انتخاب کے ذریعے جنگلی گوبھی سے تیار کیا گیا ہے۔

13- وجہ بتائیے۔

- (i) مینڈل نے اپنے تجربہ کے لیے مڑکا انتخاب کیا۔
(ii) تمام انسان حالانکہ جسامت، رنگ اور ظاہری بناوٹ کے اعتبار سے مختلف نظر آتے ہیں لیکن ایک ہی نوع سے تعلق رکھتے ہیں۔

مختصر جواب والے سوالات (3 نمبر)

- 1- تغیرات کسی نوع کے لیے مفید ثابت ہو سکتے ہیں لیکن کسی فرد کے لیے لازماً ایسا نہیں ہے۔ تین وجوہات پیش کیجیے۔
2- آٹوسوم اور جنسی کروموسوم کے درمیان فرق بتائیے۔
3- مڑکے لمبے پودے (TT) اور بونے (tt) کے درمیان کراس کرایا گیا۔
(a) F1 پیڑھی کا فینوٹائپ کیا ہوگا اور کیوں
(b) اگر F1 پیڑھی کے پودوں کا آپس میں کراس کرایا جائے تو F2 پیڑھی کا فینوٹائپ کیا ہوگا۔

مختصر جواب والے سوالات (2 نمبر)



- 1- تعین جنس کی وضاحت کیجیے۔
2- جنس کیا ہیں؟ یہ کہاں ہوتے ہیں؟
3- غالب اور مغلوب جنس سے کیا مراد ہے؟ ہر ایک کی ایک مثال دیں۔
4- جنسی کروموسوم (Sex Chromosome) کیا ہوتے ہیں؟
5- انسانوں میں کتنے کروموسوم ہوتے ہیں۔ ان کے نام بتائیے؟
6- مونوہائبرڈ کراس کی فینوٹائپ اور جینوٹائپ نسبت لکھیے۔

طویل جواب والے سوالات (5 نمبر)

- 1- انسانوں میں تعین جنس (Sex determination) کو سمجھائیے۔
2- (a) غالب اور مغلوب صفات سے کیا مراد ہے؟
(b) کیا یہ ممکن ہے کہ ایک صف کی اگلی پیڑھی میں توریت تو ہو جاتی ہے لیکن یہ ظاہر نہیں ہو پاتی ہے؟
ایک موزوں مثال کی مدد سے اس بیان کو مدلل بیان کیجیے۔ (CBSE-2018)

روشنی۔ انعکاس اور انعطاف

باب - 9



- روشنی توانائی کی شکل ہے جو ہمیں چیزوں کو دیکھنے کے اہل بناتی ہے۔

روشنی کی خصوصیات

- یہ ایک برقتا پسی لہر ہے اور اس کی اشاعت کے لیے کسی قسم کا میڈیم درکار نہیں ہوتا۔
- یہ ایسے ذرات پر مشتمل ہوتی ہے جو مستقیم خط پر سفر کرتے ہیں۔
- روشنی دوہری نوعیت کی حامل ہوتی ہے یعنی لہر اور ذرات پر مشتمل ہوتی ہے۔
- اپنے راستے میں آنے والی چیزوں کے سائے بناتی ہے۔
- روشنی کی چال سب سے زیادہ خلا (وکیوم) میں ہوتی ہے۔ اس کی قدر $3 \times 10^8 \text{ m/s}$ ہوتی ہے۔
- جب روشنی کسی سطح پر پڑتی ہے تو مندرجہ ذیل واقعات رونما ہوتے ہیں۔

• انعکاس


• انعطاف

• انجذاب

روشنی کا انعکاس (Reflection of Light)

جب روشنی کسی چمکدار سطح (مثلاً آئینہ) سے ٹکراتی ہے تو اس کا زیادہ تر حصہ اسی میڈیم میں منعکس ہو جاتا ہے۔

انعکاس کے اصول



(i) زاویہ وقوع زاویہ انعکاس کے برابر ہوتا ہے۔

(ii) واقع شعاع، وقوع کے نقطہ پر آئینہ کے لیے نارمل اور منعکس شعاع ایک ہی مستوی میں ہوتے ہیں۔

شبیبہ (Image): یہ وہ نقطہ ہے جہاں کم از کم دو شعاعیں ملتی ہوئی نظر آتی ہیں۔

مجازی شبیبہ	حقیقی شبیبہ
<ul style="list-style-type: none"> • اس وقت بنتی ہے جب روشنی کی شعاعیں ملتی ہوئی نظر آتی ہیں • پردے پر نہیں لایا جاسکتا ہے۔ • سیدھی ہوتی ہے۔ • مثال: مسطح آئینہ اور محدب آئینہ سے بننے والی شبیبہ 	<ul style="list-style-type: none"> • اس وقت بنتی ہے جب روشنی کی شعاعیں حقیقتاً ملتی ہیں • پردے پر لایا جاسکتا ہے۔ • الٹی ہوتی ہے۔ • مثال: سینما کے پردے پر بننے والی شبیبہ۔


مسطح آئینہ سے بننے والی شبیبہ (مسطح انعکاسی سطح)

(i) مجازی اور سیدھی (مجازی شبیبہ کو پردے پر نہیں لایا جاسکتا)

(ii) جانبی الٹی (عرضی تغلیب) یعنی شے کا بائیں حصہ شبہ کے دائیں طرف نظر آتا ہے۔

(iii) شبیبہ کا سائز شے کے سائز کے برابر ہوتا ہے

(iv) شبیبہ آئینہ سے اتنی ہی دور بنتی ہے جتنی کہ شے آئینہ سے دور ہوتی ہے۔



کروی آئینوں کے ذریعے روشنی کا انعکاس

- ایسے آئینے جن کی انعکاسی سطح اندر کی طرف یا باہر کی طرف خمیدہ ہوتی ہے کروی آئینے (Spherical Mirrors) کہلاتے ہیں۔

مثال: چمچہ۔ چمکدار چمچہ کی خمیدہ سطح کو کروی آئینہ تصور کیا جاسکتا ہے۔

- اگر سطح اندر کی طرف خمیدہ ہے تو یہ مقعر (Concave) آئینہ کی طرح کام کریگا۔
- اگر سطح باہر کی طرف خمیدہ ہے تو یہ محدب (Convex) آئینہ کی طرح کام کریگا۔



مقعر آئینے: وہ آئینے جن کی انعکاسی سطح اندر کی طرف خمیدہ ہوتی ہیں مقعر آئینے کہلاتے ہیں۔


- ان کو مرکوزی (تقاربی) آئینے بھی کہتے ہیں۔

محدب آئینے: وہ آئینے جن کی انعکاسی سطح باہر کی طرف خمیدہ ہوتی ہیں محدب آئینے کہلاتے ہیں۔

- ان کو غیر مرکوزی (غیر تقاربی) آئینے بھی کہتے ہیں۔

کروی آئینوں سے متعلق بنیادی اصطلاحات

- خاص محور (Principal axis): کروی آئینہ کے قطب (Pole) اور مرکز انحناء (Curvature of Centre) کو ملانے والا خط۔
- قطب (Pole): انعکاسی کروی سطح کا جیومیٹرک مرکز نقطہ قطب کہلاتا ہے۔ اسے P سے ظاہر کیا جاتا ہے۔
- اپرچر (Aperture): کروی آئینے کی انعکاسی سطح کا قطر اپرچر کہلاتا ہے۔
- مرکز انحناء (Centre of Curvature): اس کرہ کا مرکز جس سے کروی آئینہ کی انعکاسی سطح بنی ہے کروی آئینہ کا مرکز انحناء کہلاتا ہے۔ اسے C سے ظاہر کیا جاتا ہے۔




- نصف قطر انحناء (Radius of Curvature): قطب اور مرکز انحناء کے درمیان کا فاصلہ یعنی $PC=R$
- فوکس پوائنٹ (Focus Point): خاص محور پر واقع وہ نقطہ جہاں سبھی متوازی شعاعیں انعکاس کے بعد ملتی ہیں یا ملتی ہوئی نظر آتی ہیں۔ اسے F سے ظاہر کیا جاتا ہے۔
- فوکل لمبائی (Focal Length): قطب اور فوکس پوائنٹ کے درمیان کا فاصلہ یعنی $f=PF$

فوکل لمبائی اور نصف قطر انحناء کے درمیان تعلق:


$$f = \frac{R}{2}$$

مقعر آئینہ کے ذریعے شبیہ کا بننا (اہم نکات)


- شبیہ کے بننے یا شعاعی ڈائیکرام کا مطالعہ کرنے سے پہلے آئیے کچھ اہم نکات پر غور کریں۔
- (i) خاص محور کے متوازی روشنی کی شعاع انعکاس کے بعد ہمیشہ فوکس سے ہو کر گزرتی ہے (فوکس پر ملتی ہیں)



- (ii) پرنسپل فوکس سے آنے والی روشنی کی شعاع انعکاس کے بعد خاص محور کے متوازی گزرتی ہے۔




(iii) روشنی کی وہ شعاع جو مرکز انحناء سے ہو کر گزرتی ہے (یہ کروئی آئینہ کے نقطہ وقوع پر نارمل بھی کہلاتا ہے) سے ہو کر گزرتی ہے انعکاس کے بعد اسی راستے پر منعکس ہو جاتی ہے۔



نوٹ: روشنی کی وہ شعاع جو مرکز انحناء سے ہو کر گزرتی ہے تو کروئی آئینہ کی انعکاسی سطح نارمل کے طور پر کام کرتی ہے۔ اگر ہمیں نارمل معلوم ہے تو ہم زاویہ وقوع اور زاویہ انعکاس بنا سکتے ہیں۔


(iv) روشنی کی وہ شعاع جو قطب پر وقوع پذیر ہوتی ہے خاص محور کے دوسری طرف اسی زاویہ سے منعکس ہو جاتی ہے۔




نوٹ: شبہ صرف اسی صورت میں بنے گی جب دو شعاعیں ایک دوسرے کو کسی نقطہ پر قطع کریں گے۔

محدب آئینے کے ذریعے شبیہ کا بننا:-


(1) خاص محور کے متوازی روشنی کی شعاع انعکاس کے بعد پرنسپل فوکس سے غیر مرکوز ہوتی ہوئی دکھائی دیتی ہے۔




(2) پرنسپل فوکس کی طرف آتی ہوئی روشنی کی شعاع انعکاس کے بعد خاص محور کے متوازی گزرتی ہے۔



(3) آئینے کے مرکز انحناء کی سمت میں آتی ہوئی روشنی کی شعاع انعکاس کے بعد اسی راستے پر منعکس ہو جاتی ہے۔



(4) روشنی کی وہ شعاع جو قطب پر ترچھی وقوع ہوتی ہے خاص محور کے دوسری طرف اسی زاویہ سے منعکس ہو جاتی ہے۔



شے کی مختلف حالتوں کے لیے مقعر آئینے کے ذریعے شبہ کا بننا۔

شبہ کا مقام شبہ کا سائز نوعیت


پر F بہت چھوٹا حقیقی اور الٹی

ڈائیگرام

شے کا مقام

لا انتہا پر


لا انتہا پر واقع شے سے آنے والی متوازی شعاعیں



(a)


C اور F کے شے سے چھوٹا حقیقی اور الٹی درمیان

C سے پہلے




C پر شے کے برابر حقیقی اور الٹی

C پر




C سے پہلے شے سے بڑا حقیقی اور الٹی

C اور F کے درمیان




لا انتہا پر بہت بڑا حقیقی اور ایسی



F پر


آئینہ کے پیچھے شے سے بڑا مجازی اور سیدھی




F اور P کے درمیان

مقعر آئینے کے استعمال

- ٹارچ، سرچ لائٹ اور موٹر گاڑیوں کی ہیڈ لائٹ میں روشنی کا طاقتور بیم حاصل کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔




- شیونگ آئینہ کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے تاکہ چہرے کی بڑی شبیہ دیکھی جاسکے۔



- دانتوں کے ڈاکٹر مقعر آئینہ کا استعمال مریض کے دانتوں کی شبہ دیکھنے کے لیے کرتے ہیں۔


- بڑے مقعر آئینوں کا استعمال سمشی بھٹیوں میں سورج کی روشنی (حرارت) کو مرکوز کرنے کے لیے کیا جاتا ہے۔

محدب آئینے کے ذریعے شبیہ کا بننا




محدب آئینوں کا استعمال:

- محدب آئینوں کا استعمال موٹر گاڑیوں میں پیچھے کا منظر دیکھنے کے طور پر کیا جاتا ہے کیونکہ یہ سیدھی اور چھوٹے سائز کی شبیہ بناتا ہے۔ اس کی مدد سے ڈرائیور زیادہ بڑے رقبے کو دیکھ پاتے ہیں۔



- دکانوں میں حفاظت کے لیے ان کا استعمال کیا جاتا ہے۔
- کرومی آئینوں سے انعکاس کر کے لیے نشان روایت
- شے کو ہمیشہ آئینے کے بائیں طرف رکھا جاتا ہے۔
- خاص محور کے متوازی تمام فاصلوں کی پیمائش آئینے کے قطب (P) سے کی جاتی ہے۔
- وہ سبھی فاصلے جن کی پیمائش مبدا (P) کے دائیں طرف سے کی جاتی ہے (مثبت x محور کے ساتھ) انھیں مثبت لیا جاتا ہے جبکہ وہ فاصلے جن کی پیمائش مبدا (P) کے بائیں طرف سے کی جاتی ہے (منفی x محور کے ساتھ) انھیں منفی لیا جاتا ہے۔

- خاص محور کے اوپر اور عمودی فاصلوں کی پیمائش (مثبت -y کے ساتھ) کو مثبت لیا جاتا ہے۔
- خاص محور کے نیچے اور عمودی فاصلوں کی پیمائش (منفی -y کے ساتھ) کو منفی لیا جاتا ہے۔



آئینہ فارمولہ (Mirror Formula)

$$f = \frac{R}{2} \quad \text{جہاں} \quad \frac{1}{f} = \frac{1}{v} + \frac{1}{u}$$

- f اور قطب کے درمیان کا فاصلہ
- v قطب سے شبیہ کا فاصلہ
- u قطب سے شے کا فاصلہ
- R مرکز انحناء اور قطب کے درمیان کا فاصلہ
- شے کا فاصلہ u ہمیشہ منفی ہوتا ہے۔
- مقعر آئینے کی فوکل لمبائی (f) = منفی $(-ve)$
- محدب آئینے کی فوکل لمبائی (f) = مثبت $(+ve)$

تکبیر (Magnification)

اسے شبیہ کی اونچائی سے نسبت کے طور پر ظاہر کیا جاتا ہے۔

$$m = \frac{\text{شبیہ کی اونچائی}}{\text{شے کی اونچائی}}$$

$$m = \frac{h'}{h} \quad (1)$$

u اور v سے اس کا تعلق مندرجہ ذیل ہے۔

$$m = \frac{-v'}{u} \quad (2)$$

(1) اور (2) سے ہمیں حاصل ہوتا ہے:

$$m = \frac{h'}{h} = \frac{-v'}{u}$$

جہاں h' خاص محور سے شبیہ کی اونچائی ہے۔

h خاص محور سے شے کی اونچائی ہے۔

- اگر $h' > h$ تو $m > 1$ ہے یعنی شبیہ تکبیر شدہ (شے سے بڑی) ہوگی
- اگر $h' = h$ تو $m = 1$ ہے یعنی شبیہ کا سائز شے کے برابر ہوگا۔
- اگر $h' < h$ تو $m < 1$ ہے یعنی شبیہ کا سائز شے سے چھوٹا ہوگا۔
- مسطح آئینہ کی تکبیر ہمیشہ +1 ہوتی ہے۔
- '+' کا نشان مجازی شبیہ کا اشارہ کرتا ہے۔
- '1' اشاری کرتا ہے کہ شبیہ کا سائز شے کے سائز کے برابر ہے۔
- اگر m مثبت ہے اور 1 سے کم ہے تو یہ محدب آئینہ ہے۔
- اگر m مثبت ہے اور 1 سے زیادہ ہے تو یہ مقعر آئینہ ہے۔


• اگر m منفی ہے تو یہ مقعر آئینہ ہے

نشان کنوینشن (روایت) کو یاد رکھنے کے لیے کچھ اہم نکات

- شے کی اونچائی h ہمیشہ مثبت ہوتی ہے۔
- شبیہ اگر مجازی ہے تو اس کی اونچائی (h) مثبت ہوگی اور اگر حقیقی ہے تو اونچائی (h) منفی ہوگی۔
- قطب سے شبیہ کا فاصلہ (v): اگر شبیہ حقیقی ہے تو ہمیشہ منفی ہوگا اور اگر شبیہ مجازی ہے تو مثبت ہوگا۔
- فوکل لمبائی (f): مقعر آئینہ کی فوکل لمبائی ہمیشہ منفی ہوتی ہے اور محدب آئینہ کی فوکل لمبائی ہمیشہ مثبت ہوتی ہے۔


روشنی کا انعطاف (Light of Refraction)

- ترچھی آتی ہوئی روشنی کی شعاع جب ایک شفاف وسیلے سے دوسرے شفاف وسیلے میں داخل ہوتی ہے تو یہ اپنے راستے سے مڑ جاتی ہے۔
- روشنی کا انعطاف: یہ شفاف میڈیم میں ہوتا ہے۔ جب روشنی ایک میڈیم سے دوسرے شفاف میڈیم میں داخل ہوتی ہے تو روشنی کا انعطاف ہوتا ہے۔
- جب روشنی کی شعاع ایک میڈیم سے دوسرے میڈیم میں داخل ہوتی ہے تو یہ مڑ جاتی ہے۔
- جب روشنی ایک شفاف میڈیم سے دوسرے شفاف میڈیم میں داخل ہوتی ہے تو روشنی کی چال میں تبدیلی کی وجہ سے انعطاف ہوتا ہے۔
- جب روشنی کا بیم لطیف میڈیم (Rare Medium) سے کثیف میڈیم (Denser Medium) میں داخل ہوتا ہے تو روشنی کی چال کم ہو جاتی ہے۔
- جب روشنی کی شعاع لطیف میڈیم (Rare Medium) سے کثیف میڈیم (Denser Medium) میں داخل ہوتی ہے تو یہ انعطاف کے بعد نارمل کی طرف جھک جاتی ہے۔
- جب روشنی کی شعاع کثیف میڈیم سے لطیف میڈیم میں داخل ہوتی ہے تو یہ انعطاف کے بعد نارمل سے دور چلی جاتی ہے۔




انعطاف کی وجہ سے رونما ہونے والے کچھ عام مظاہر

- پانی سے بھرے ہوئے ٹب کے پیندے پر رکھا ہوا پتھرا پراٹھا ہوا نظر آتا ہے۔
- ایکوریم میں رکھی ہوئی مچھلیاں اپنے اصل سائز سے زیادہ بڑی نظر آتی ہیں۔
- پانی میں جزوی طور پر ڈوبی ہوئی پنسل۔ پانی۔ ہوا انٹرفیس پر ٹیڑھی نظر آتی ہے۔
- پانی سے بھرے گلاس میں رکھا ہوا لیمو بڑا نظر آتا ہے۔
- گلاس سلیب سے دیکھنے پر کتاب کے حروف بڑے نظر آتے ہیں۔



کانچ کے سلیب سے ہونے والا انعطاف



- یہاں روشنی کی شعاع شفاف میڈیم کے انٹرفیس O اور O' پر اپنی سمت کو تبدیل کر لیتی ہے۔
- جب روشنی کی وقوع شعاع PO لطیف میڈیم (ہوا) سے کثیف میڈیم (کانچ) میں AB انٹرفیس کے نقطہ O سے داخل

ہوتی ہے تو یہ نارمل کی طرف مڑ جاتی ہے۔ انٹرفیس DC کے نقطہ O سے روشنی کی شعاع جب کثیف میڈیم (کاغذ) سے لطیف میڈیم (ہوا) میں داخل ہوتی ہے تو یہ نارمل سے دور ہٹ جاتی ہے۔ OO' منعطف شعاع اور QQ' نمودی شعاع ہے۔ اگر وقوع شعاع کو R تک بڑھایا جائے تو ہم دیکھیں گے کہ نمودی شعاع O'Q وقوع شعاع کے متوازی ہے شعاع انعطاف کے بعد جانبی طور پر معمولی سی کھسک جاتی ہے۔

نوٹ: جب روشنی کی شعاع دونوں میڈیم کے انٹرفیس پر عمودی وقوع پذیر ہوتی ہے تو یہ بغیر کسی انحراف کے سیدھی گزر جاتی ہے۔

روشنی کے انعطاف کے قوانین

- واقع شعاع، منعطف شعاع اور نقطہ وقوع پر دو شفاف وسیلوں (میڈیم) کے انٹرفیس پر ڈالا گیا نارمل ایک ہی مستوی میں ہوتے ہیں۔
- وقوع زاویہ کے سائن (sine) اور منعطف زاویہ کے سائن کی نسبت ایک مستقلہ (Constant) ہوتی ہے۔ ایک دیے ہوئے رنگ کی روشنی اور دیے ہوئے وسیلوں کے جوڑے کے لیے اس کلیہ کو اسنیل کا کلیہ بھی کہا جاتا ہے۔

$$\frac{\sin i}{\sin r} = \text{مستقلہ}$$

انعطافی اشاریہ (n): روشنی کی چال کی دیئے ہوئے وسیلوں کے جوڑے میں نسبت انعطافی اشاریہ کہلاتا ہے

$$n = \frac{\text{وسیلہ 1 میں روشنی کی چال}}{\text{وسیلہ 2 میں روشنی کی چال}}$$

n_{21} کا مطلب ہے وسیلہ 1 کی مناسبت سے وسیلہ 2 کا انعطافی اشاریہ

$$n_{21} = \frac{\text{وسیلہ 1 میں روشنی کی چال (v}_1\text{)}}{\text{وسیلہ 2 میں روشنی کی چال (v}_2\text{)}}$$

$$n_{21} = \frac{(v_1)}{(v_2)}$$

n_{12} کا مطلب ہے وسیلہ 2 کی مناسبت سے وسیلہ 1 کا انعطافی اشاریہ

$$n_{12} = \frac{\text{وسیلہ 2 میں روشنی کی چال (v}_2\text{)}}{\text{وسیلہ 1 میں روشنی کی چال (v}_1\text{)}}$$

$$n_{12} = \frac{(v_2)}{(v_1)}$$

مطلق انعطافی اشاریہ (Absolute Refractive Index):-

ایک وسیلہ کا خلا (وکیوم) یا ہوا کی مناسبت سے انعطافی اشاریہ اس کا مطلق انعطافی اشاریہ کہلاتا ہے۔

$$n = \frac{\text{خلا میں روشنی کی چال (C)}}{\text{وسیلہ میں روشنی کی چال (v)}}$$

$$n = \frac{C}{v} \quad (C = 3 \times 10^8 \text{ ms}^{-1})$$

دیے گئے وسیلوں کے جوڑے میں ایک وسیلہ کا انعطافی اشاریہ دوسرے وسیلہ کا انعطافی اشاریہ کا مقلوب (Reciprocal) ہوتا ہے۔

$$n_{12} = \frac{1}{n_{21}}$$

اگر وسیلہ 1 کا ہوا کی مناسبت سے انعطافی اشاریہ n_{air} دیا ہے اور اگر وسیلہ 2 کا ہوا کی مناسبت سے انعطافی اشاریہ

$$\frac{1}{n_{\text{air}}} = \frac{n_{\text{air}}}{2}$$

ابھی تک سب سے زیادہ انعطافی اشاریہ ہیرے کا ہے۔ یہ 2.42 ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ ہیرے میں روشنی کی چال وکیوم (خلا) کے مقابلے $\frac{1}{2.42}$ گنا کم ہے۔


کثیف وسیلہ (Denser Medium): - دودھے ہوئے وسیلوں میں جس کا انعطافی اشاریہ زیادہ ہو کثیف وسیلہ کہلاتا ہے۔

لطیف وسیلہ (Rarer Medium): - دودھے ہوئے وسیلوں میں جس کا انعطافی اشاریہ کم ہو لطیف وسیلہ کہلاتا ہے۔

- جب روشنی کی ترچھی شعاع لطیف وسیلہ سے کثیف وسیلہ میں داخل ہوتی ہے تو نارمل کی طرف جھک جاتی ہے۔
- جب روشنی کی ترچھی شعاع کثیف وسیلہ سے لطیف وسیلہ میں داخل ہوتی ہے تو نارمل سے دور جھکتی ہے۔


کروی لینس (Spherical Lens): دو سطحوں سے گھرا ہوا ایسا شفاف مادہ جس کی ایک یا دونوں سطحیں کروی ہوں، لینس (عدسہ) کہلاتا ہے۔

مقعر لینس (Concave Lens):	محدب لینس (Convex Lens)
ایسا لینس جو اندر کی طرف دبی ہوئی دو کروی سطحوں سے گھرا ہوتا ہے دوہرا مقعر لینس یا صرف مقعر لینس کہلاتا ہے۔	وہ لینس جس میں باہر کی طرف ابھری ہوئی دو کروی سطحیں ہوتی ہیں دوہرا محدب لینس یا صرف محدب لینس کہلاتا ہے۔
اسے غیر تقاربی لینس (Diverging Lens) بھی کہتے ہیں۔ کیونکہ یہ روشنی کو پھیلا دیتا ہے۔	اسے تقاربی لینس (Converging Lens) بھی کہتے ہیں۔ کیونکہ یہ روشنی کو ایک نقطہ پر مرکوز کر دیتا ہے۔
درمیان سے پتلے اور کناروں پر موٹے ہوتے ہیں۔	درمیان سے موٹے اور کناروں پر پتلے ہوتے ہیں۔




کروی لینسوں سے متعلق کچھ بنیادی اصطلاحات

- مرکز انحناء (Centre of Curvature) — لینس چاہے محدب ہو یا مقعر دو کروی سطحوں پر مشتمل ہوتا ہے۔ ان میں سے ہر ایک سطح کرہ کا حصہ ہوتی ہے۔ ان دونوں کروی سطحوں کے مرکز لینس کا مرکز انحناء کہلاتے ہیں جسے C_1 اور C_2 سے ظاہر کیا جاتا ہے۔
- خاص محور (Principal Axis) — دونوں مرکز انحناء سے ہو کر گزرنے والا ایک مجازی مستقیم خط کو خاص محور کہتے ہیں۔
- نوری مرکز (Optical Centre) — لینس کا مرکزی نقطہ اس کا نوری مرکز (O) کہلاتا ہے۔ نوری مرکز سے ہو کر گزرنے والی روشنی کی شعاع بغیر انحراف کے منعطف ہو جاتی ہے یعنی سیدھی گزرتی ہے۔
- اپرچر (Aperture) — کروی لینس کی دائری سرحد کا موثر قطر اس کا اپرچر کہلاتا ہے۔
- لینس کا فوکس — پرنسپل ایکسس کے متوازی آنے والا روشنی کا نیم مندرجہ ذیل طریقہ سے منعطف ہوتا ہے۔
- (i) محدب لینس روشنی کو پرنسپل ایکسس کے کسی نقطہ پر مرکوز کر دیتا ہے۔ یہ نقطہ لینس کا فوکس کہلاتا ہے اسے F سے ظاہر کیا جاتا ہے۔





(ii) مقعر لینس میں یہ شعاعیں پرنسپل ایکسس کے کسی نقطہ سے پھیلتی ہوئی نظر آتی ہیں۔ اس نقطہ کو لینس کا فوکس کہتے ہیں۔




□ فاصلہ OF_1 اور OF_2 لینس کی فوکل لمبائی کہلاتا ہے۔

شعاعی ڈائیگرام بنانے کے لیے اہم نکتے


(a) پرنسپل ایکسس کے متوازی آنے والی روشنی کی شعاع انعطاف کے بعد محدب لینس میں فوکس (F) سے ہو کر گزرتی ہے۔ جبکہ مقعر لینس میں فوکس سے غیر مرکوز ہوتی ہوئی نظر آتی ہیں۔



(b) فوکس سے ہو کر آنے والے روشنی کی انعطاف کے بعد پرنیپل ایکسس کے متوازی ہو جاتی ہے۔



(c) نوری مرکز O سے ہو کر آنے والی روشنی کی شعاع منحرف ہوئے بغیر گزرتی ہے۔




محدب لینس کے ذریعے شبیہ کا بننا۔

شبیہ کا مقام شبیہ کا سائز نوعیت


فوکس F_2 پر بہت زیادہ حقیقی اور
تخفیف شدہ (نقطہ) انی
جمامت

ڈائیگرام




شے کا مقام لا انتہا پر


حقیقی اور
اٹی
تخفیف شدہ
2F₂ اور F₂
کے درمیان




حقیقی اور
اٹی
برابر جسامت کی
2F₂ پر




حقیقی اور
اٹی
وسیع
2F₂ سے دور



حقیقی اور
اٹی
بہت زیادہ وسیع
لا انتہا پر




مجازی
اور
سیدھی
لینس کے اسی
طرف جس
طرف شے
موجود ہے



مقعر لینس کے ذریعے شبیہ کا بننا

شبیہ کا مقام شبیہ کا سائز نوعیت
فوکس F_1 پر بے حد تخفیف شدہ مجازی اور
سیدھی شدہ



فوکس F_1 اور نوری مرکز O کے درمیان
تخفیف شدہ مجازی اور
سیدھی

کروی لینسوں کے لیے نشان روایت

- کروی لینسوں کے لیے نشان روایت وہی ہے جو کروی آئینوں کے لیے ہے، فرق صرف اتنا سا ہے کہ سبھی پیمائش نوری

مرکز O سے کی جاتی ہیں۔

$$\frac{1}{f} = \frac{1}{v} - \frac{1}{u}$$

$$\frac{1}{f} = \frac{1}{v} - \frac{1}{u}$$

لینس فارمولا (Lens Formula)

f اور O کے درمیان کا فاصلہ

v O سے شبیہ کا فاصلہ

u O سے شے کا فاصلہ

R مرکز انحناء اور O کے درمیان کا فاصلہ

تکبیر (Magnification)

اس کی تعریف شبیہ کی اونچائی کی شے کی اونچائی سے نسبت کے طور پر کی جاتی ہے۔

$$m = \frac{\text{شبیہ کا سائز}}{\text{شے کا سائز}} = \frac{h'}{h} \dots\dots\dots(1)$$

u اور v سے اس کا تعلق مندرجہ ذیل ہے۔

$$m = \frac{v}{u} \dots\dots\dots(2)$$

مساوات (1) اور (2) سے

$$m = \frac{h'}{h} = \frac{v}{u}$$

اگر $m > 1$ ہے تو شبیہ تکبیر شدہ ہے۔

$m = 1$ ہے تو شبیہ کا سائز شے کے سائز کے برابر ہوگا۔

$m < 1$ ہے تو شبیہ کا سائز شے سے چھوٹا ہوگا۔

کروی لینسوں کے لیے نشان روایت کو یاد رکھنے کے لیے کچھ نکلتے۔

شے کی اونچائی (h) ہمیشہ مثبت ہوتی ہے۔

شبیہ کی اونچائی (h') حقیقی شبیہ کے لیے ہمیشہ منفی اور مجازی شبیہ کے لیے ہمیشہ مثبت ہوتی ہے۔

نوری مرکز سے شے کا فاصلہ (u) ہمیشہ منفی ہوتا ہے۔

نوری مرکز سے شبیہ کا فاصلہ (v) حقیقی شبیہ کے لیے ہمیشہ مثبت اور مجازی شبیہ کے لیے ہمیشہ منفی ہوتی ہے۔

لینس کی پاور (Power of Lens): - لینس کی پاور کی تعریف اس کی فوکل لمبائی کے مقلوب کے طور پر کی جاتی ہے۔

لینس کے ذریعے روشنی کی شعاعوں کی مرکوزیت (Convergence) یا غیر مرکوزیت (Divergence) کی ڈگری لینس

کی پاور کہلاتی ہے۔ اسے P سے ظاہر کرتے ہیں۔

$$P = \frac{1}{f}$$

اگر f میٹر میں ہے تو $P = \frac{1}{f}$ اور اگر سینٹی میٹر میں ہے تو $P = \frac{100}{f}$

• لینس کی پاور کی SI اکائی "ڈیوپٹر (Diopter)" ہوتی ہے جسے D سے ظاہر کیا جاتا ہے۔

• 1D یا ایک ڈیوپٹر اس لینس کی پاور ہے جس کی فوکل لمبائی 1m ہے۔

$$P = \frac{1}{f}$$

$$\boxed{1D = \frac{1}{1m}} \quad \text{or} \quad \boxed{1D = 1m^{-1}}$$

• محدب لینس یا تقارب لینس کی پاور ہمیشہ مثبت ہوتی ہے۔

• مقعر لینس یا غیر تقارب لینس کی پاور ہمیشہ منفی ہوتی ہے۔

• اگر کسی بصری آلے میں کئی لینس لگے ہوئے ہیں تو کل پاور مندرجہ ذیل ہوگی۔

$$P = P_1 + P_2 + P_3 + \dots$$

$$P \propto \frac{1}{f}$$

مشق

- I- متبادل جواب والے سوالات (MCQ)
- 1- مسطح آئینے کی فوکل لمبائی ہوتی ہے:
- (a) لا انتہا پر (b) صفر (c) منفی (d) ان میں سے کوئی نہیں
- 2- مسطح آئینے میں بننے والی شبیہ ہوتی ہے:
- (a) حقیقی اور سیدھی (b) حقیقی اور الٹی
(c) مجازی اور سیدھی (d) مجازی اور الٹی
- 3- ایک مقعر آئینے میں کسی شے کی حقیقی، الٹی اور یکساں سائز کی شبیہ بنتی ہے اگر شے کو رکھا جائے:
- (a) F پر (b) لا انتہا پر (c) C پر (d) C سے دور
- 4- ایک لینس کی پاور 40D- ہے۔ اس کی فوکل لمبائی کیا ہوگی؟
- (a) 4m (b) -40 m (c) -0.25 m (d) -25m
- 5- ایک مقعر آئینے کسی شے کے مجازی، سیدھی اور بڑے سائز کی شبیہ بناتا ہے۔ شے کا مقام بتائیے۔
- (a) لا انتہا (b) F اور C کے درمیان
(c) P اور F کے درمیان (d) F پر
- 6- بصریات میں زیادہ انعطافی اشاریہ والی شے کو کیا کہتے ہیں؟
- (a) بصریاتی طور پر لطیف (b) بصریاتی طور پر کثیف
(c) بصریاتی کثافت (d) انعطافی اشاریہ
- 7- ستاروں کا ٹھنڈا ایک بصری مظہر ہے۔ اس کی کیا وجہ ہے؟
- (a) فضائی انعکاس (b) مکمل انعکاس
(c) فضائی انعطاف (d) مکمل انعطاف

8- محدب لینس کسی شے کی حقیقی، نقطہ جسامت شبیہ فوکس پر بناتا ہے۔ شے کا مقام کیا ہے؟
 (a) فوکس پر (b) F اور $2F$ کے درمیان (c) لا انتہا پر (d) $2F$ پر

9- لینس کی پاور کی اکائی کیا ہے؟

(a) میٹر (b) سینٹی میٹر (c) ڈیو پٹر (d) M^{-1}

10- ایک آئینے کے انحناء کا نصف قطر 20 cm ہے اس کی فوکل لمبائی کیا ہوگی؟

(a) 20cm (b) 10cm (c) 40cm (d) 5cm

جوابات:

1 (a) 2 (c) 3 (c) 4 (c) 5 (c)
 6 (b) 7 (c) 7 (c) 9 (c) 10 (b)

II خالی جگہوں کو پر کیجیے۔

1- مسطح آئینے میں بننے والی شبیہ ہمیشہ..... اور..... ہوتی ہے۔

2- وہ کرومی آئینہ جس کی انعکاسی سطح اندر کی طرف دبی ہوئی اور کنارے ابھرے ہوئے ہوتے ہیں..... کہلاتا ہے۔

3- کرومی آئینے کی فوکل لمبائی اس کے نصف قطر انحناء کا..... ہوتی ہے۔

4- روشنی کی چال..... ہوتی ہے۔

5- روشنی کی شعاعیں..... میں سفر کرتی ہیں۔

III- ایک لفظ میں جواب دیجیے۔

1- ایک مقعر آئینہ کسی شے کی تین گنا جسامت والی حقیقی شبیہ بناتا ہے۔ شبیہ کا مقام کیا ہے اگر شے کو آئینے کے سامنے 10cm کے فاصلے پر رکھا گیا ہے۔


2- مسطح آئینہ کی تکبیر +1 ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟

3- ایک شے کو 15cm فوکل لمبائی والے محدب آئینے کے سامنے 10cm کے فاصلے پر رکھا گیا ہے شبیہ کا مقام اور نوعیت بتائیے۔

4- مقعر آئینہ کے پرنسپل فوکس کی تعریف بیان کیجیے۔

مختصر ترین جواب والے سوالات

1- مندرجہ ذیل شعاعی ڈائیگرام کو دیکھیے اور درست بیان کا انتخاب کیجیے۔



(a) آلہ X ایک مقعر آئینہ اور Y محدب لینس ہے جن کی فوکل لمبائیاں بالترتیب 20cm اور 25cm ہیں۔

(b) آلہ X ایک محدب لینس اور Y مقعر آئینہ ہے۔ جن کی فوکل لمبائیاں بالترتیب 10cm اور 25cm ہیں۔

(c) آلہ X مقعر لینس اور Y محدب آئینہ ہے جن کی فوکل لمبائیاں بالترتیب 20cm اور 25cm ہیں۔

(d) آلہ X محدب لینس اور Y مقعر آئینہ ہے جن کی فوکل لمبائیاں بالترتیب 20cm اور 25cm ہیں۔

2- ایک طالب علم دو واقع کسی شے کی دھندلی شبیہ پر دے پر حاصل کرتا ہے۔ واضح شبیہ حاصل کرنے کے لیے اس لینس کو کہاں لے جانا چاہیے؟

(a) پردے سے دور (b) پردے کی طرف

(c) پردے سے بہت زیادہ دور (d) پردے کی طرف یا اس سے دور شے کے مقام کے اعتبار سے

جواب: (d)

مختصر جواب والے سوالات (2 اور 3 نمبر)

- 1- A, B اور C تین میڈیم کے انعطافی اشاریے بالترتیب 1.3, 1.5 اور 1.4 ہیں۔ ان میں سے کس میڈیم میں روشنی کی چال (i) سب سے زیادہ (ii) سب سے کم ہوگی اور کیوں؟
- 2- $12.5D + 2.5D$ والے دو پتلے لینسوں سے ایک مرکب لینس بنایا گیا ہے۔ لینسوں کے اس اتحاد کی پاور اور فوکل لمبائی معلوم کیجیے۔
- 3- روشنی ہوا سے کیروسین میں داخل ہوتی ہے۔ کیروسین کا انعطافی اشاریہ 1.47 ہے۔ کیروسین میں روشنی کی چال معلوم کیجیے۔
- 4- 5cm لمبائی کی ایک شے کو 10cm فوکل لمبائی والے محدب لینس کے خاص محور پر عمودی حالت میں رکھا گیا ہے۔ اگر یہ شے لینس سے 30cm کے فاصلے پر ہے تو شبیہ کا مقام، نوعیت اور سائز معلوم کیجیے۔
- 5- ایک کروئی آئینہ شے کے سبھی مقامات کے لیے ہمیشہ سیدھی اور چھوٹی شبیہ بناتا ہے۔ یہ آئینہ کس قسم کا ہے؟ اپنے جواب کی وضاحت کے لیے شعاعی ڈائیگرام بھی بنائیے۔ (CBCE-2018)
- 6- روشنی کے انعطاف کے قوانین لکھیے۔ کسی میڈیم کے مطابق انعطافی اشاریہ سے کیا مراد ہے؟ اسے وکیوم میں روشنی کی چال کے ساتھ عبارت کی شکل میں لکھیے۔ (CBCE-2018)
- 7- لینس کی پاور سے کیا مراد ہے؟ اس کی SI اکائی لکھیے۔ ایک طالب علم 40cm اور 20cm فوکل لمبائی والے لینسوں کا استعمال کرتا ہے۔ ہر ایک لینس کی نوعیت اور پاور معلوم کیجیے۔ (CBCE-2018)
- 8- ایک شے کو 30cm فوکل لمبائی والے مقعر لینس کے سامنے 15cm کے فاصلے پر رکھا گیا ہے۔ اس لینس کے ذریعے بننے والی شبیہ کی چار خصوصیات (سائز، نوعیت، مقام وغیرہ) بتائیے۔ (CBCE-2017)
- 9- ایک لینس اپنے سامنے رکھی ہوئی شے کی تکبیر شدہ سیدھی شبیہ اور تکبیر شدہ الٹی شبیہ بناتا ہے۔ لینس کی قسم بتائیے۔ اور دونوں معاملوں کے لیے شعاعی ڈائیگرام بنائیے۔ شکل میں مقامات F, O اور 2F پر نشان لگائیں۔ (CBCE-2018)
- 10- ہوا کی مناسبت میں شیشہ اور پانی کے انعطافی اشارے بالترتیب $3/2$ اور $4/3$ ہیں۔ شیشے میں روشنی کی چال $2 \times 10^8 \text{ m/s}$ ہے تو پانی میں روشنی کی چال معلوم کیجیے۔ (CBCE-2016)

طویل جواب والے سوالات (5 نمبر)

- 11- ایک محدب لینس کے نصف حصہ کو سیاہ کاغذ سے ڈھک دیا گیا ہے۔
- (a) اس لینس کے سامنے ایک شے کو 2F1 پر رکھا گیا ہے۔ بننے والی شبیہ کو شعاعی ڈائیگرام کی مدد سے دکھائیے۔ شبیہ کا مقام اور نوعیت بھی بتائیے۔
- (b) اب اسی شے کو لینس کے سامنے اسی مقام پر رکھا گیا ہے۔ لیکن لینس پر ڈھکا ہوا کاغذ ہٹا دیا گیا ہے۔ بننے والی شبیہ کو ڈائیگرام کی مدد سے دکھائیے۔ دونوں معاملوں میں بننے والی شبیہ میں کیا کوئی فرق نظر آتا ہے؟ اپنے جواب کی وجہ بتائیے۔
- 12- ایک پتلا مرکوزی لینس مندرجہ ذیل شبیہ بناتا ہے۔
- i- حقیقی اور تکبیر شدہ ii- مجازی اور تکبیر شدہ
- (a) ہر ایک معاملے میں شے کا مقام بتائیے۔
- (b) ہر ایک معاملے میں بننے والی شبیہ کے لیے شعاعی ڈائیگرام بنائیے۔
- 13- (a) اگر روشنی کی شعاع ایک میڈیم سے دوسرے میڈیم میں داخل ہوتی ہے تو کیا ہوگا بشرطیکہ دونوں میڈیم کے انعطافی اشاریے مساوی ہوں۔
- (b) روشنی کے انعطاف کی وجہ بتائیے۔
- 14- (a) 1D پاور کی تعریف بیان کیجیے۔ اس لینس کی فوکل لمبائی معلوم کیجیے جس کی پاور 2D- ہے۔
- (b) پانی سے بھرے گلاس میں رکھا ہوا لیٹمو اپنے اصل سائز سے بڑا کیوں نظر آتا ہے۔
- 15- مندرجہ ذیل جدول کا تجزیہ کیجیے جس میں محدب لینس سے متعلق شبیہ کا فاصلہ (v) اور شے کا فاصلہ (u) کے متغیرات دکھائے گئے ہیں۔ تحسیب کیے بغیر مندرجہ ذیل سوالوں کے جواب دیجیے۔

شبیہ کا فاصلہ (v) سینٹی میٹر میں	شے کا فاصلہ (U) سینٹی میٹر میں	نمبر شمار
+25	-100	1

+30	-60	2
+40	-40	3
+60	-30	4
+100	-25	5
+120	-15	6

- (a) محراب لینس کی فوکل لمبائی کیا ہے؟ اپنے جواب کی وجہ بھی بتائیے۔
- (b) اس مشاہدہ کا نمبر شمار لکھیے جو آپ کی نظر میں درست نہیں ہے۔ آپ نے کس بنیاد پر یہ نتیجہ اخذ کیا؟
- (c) نمبر شمار 2 پر دیے گئے مشاہدہ کے لیے شعاعی ڈائیگرام بنائیے اور تکبیر معلوم کیجیے۔
- (a) -16 اگر ایک آئینہ کسی شے کے سبھی مقامات کے لیے ہمیشہ چھوٹی، سیدھی اور مجازی شبیہ بناتا ہے تو یہ آئینہ کس قسم کا ہے۔ اپنے جواب کی وضاحت کے لیے شعاعی ڈائیگرام بنائیے۔ اس قسم کے آئینہ کا ایک استعمال بھی لکھیے۔
- (b) کروی آئینے کے نصف قطر اٹنا سے کیا مراد ہے؟ ایک کروی آئینہ کا نصف قطر اٹنا $+24\text{cm}$ ہے۔ اس آئینے کی نوعیت اور فوکل لمبائی معلوم کیجیے۔

دعویٰ اور وجہ والے سوالات

- 1- دعویٰ (A): پانی سے بھرے ہوئے ٹینک یا تالاب کی پینڈی اوپر اٹھی ہوئی نظر آتی ہے۔
 وجہ (R): ٹینک کی ظاہری گہرائی اصل گہرائی کا $1/n$ ہوتی ہے۔
- (a) (A) درست نہیں ہے اور (R) درست ہے۔
 (b) (A) درست ہے اور (R) درست نہیں ہے۔
 (c) (A) اور (R) دونوں درست ہیں اور (R)، (A) کی درست وضاحت نہیں ہے۔
 (d) (A) اور (R) دونوں درست ہیں اور (R)، (A) کی درست وضاحت ہے۔
- 2- دعویٰ (A): شبیونگ کے لیے استعمال ہونے والا آئینہ محدب آئینہ ہے۔
 وجہ (R): محدب آئینہ ہمیشہ مجازی شبیہ بناتا ہے۔
- (a) (A) درست نہیں ہے اور (R) درست ہے۔
 (b) (A) درست ہے اور (R) درست نہیں ہے۔
 (c) (A) اور (R) دونوں درست ہیں اور (R)، (A) کی درست وضاحت نہیں ہے۔
 (d) (A) اور (R) دونوں درست ہیں اور (R)، (A) کی درست وضاحت ہے۔

نظیری مطالعہ

اگر روشنی نہیں ہوتی، کچھ بھی دکھائی نہیں دیتا۔

روشنی کے مقام کو سیدھا دیکھنے کے بجائے زیادہ تر جو ہم دیکھتے ہیں وہ انعکاس کے عمل کا نتیجہ ہوتا ہے۔

انعکاس ہوتا ہے جب روشنی کسی شے سے ٹکرا کر واپس آتی ہے۔ اگر سطح ہموار اور چمکدار ہوتی ہے جیسے گلاس، پانی، یا پالش کی ہوئی دھات، روشنی منعکس ہو کر اسی زاویہ پر آتی ہے جس پر سطح سے ٹکراتی ہے۔ اس کو باقاعدہ انعکاس (Regular Reflection) کہتے ہیں۔


اگر آپ ایک پرندے کو دیکھیں روشنی اس پرندے سے منعکس ہو کر سبھ سمتوں میں چلتی ہے۔ اس کو نفوذ شدہ انعکاس (Diffused Reflection) کہتے ہیں۔ اگر اس کی کچھ روشنی آپ کی آنکھ میں داخل ہو جائے تو یہ آپ کی آنکھ کے پیچھے ریٹینا سے ٹکراتی ہے۔ آپ کے دماغ میں برقی سگنل بھیجے جاتے ہیں۔ دماغ ان سگنلوں کی شبیہ کی شکل میں ترجمانی کرتا ہے۔



1- یہ تصویر دکھاتی ہے۔


- (a) باقاعدہ انعکاس
(b) نفوذ شدہ انعکاس
(c) روشنی کا انعطاف
(d) اندرونی انعکاس

2- آئینہ سے انعکاس



- (a) زاویہ انعکاس > زاویہ وقوع
(b) زاویہ انعکاس = زاویہ وقوع
(c) زاویہ انعکاس = زاویہ وقوع
(d) زاویہ انعکاس < زاویہ وقوع

3-



- (a) A انعطاف کو اور B انعکاس کو ظاہر کرتا ہے۔
(b) A انعکاس کو اور B انعطاف کو ظاہر کرتا ہے۔



- 4- روشنی کے انعکاس کے دو قوانین بیان کیجیے۔
- 5- کسی شے کی حقیقی اور مجازی شبیہ کے درمیان فرق واضح کیجیے۔ سطح آئینے کے ذریعے اور سینما کے اسکرین پر کس قسم کی شبیہ بنتی ہے؟
- (c) A نفوذ شدہ انعکاس کو اور B اندرونی نفوذ کو ظاہر کرتا ہے۔
- (d) A باقاعدہ انعکاس کو اور B نفوذ شدہ انعکاس کو ظاہر کرتا ہے۔

جواب:-

- 1 (a) 1 (c) 2 (d) 3
- 1- سطح آئینہ کی تکبیر +1 ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟
- 2- آئینہ سے 18cm کے فاصلے پر رکھی ہوئی شے کی حقیقی شبیہ شے کے سائز کی $\frac{1}{5}$ گنا بنتی ہے۔ اس کی فوکل لمبائی معلوم کریں؟
- 3- مندرجہ ذیل میں استعمال ہونے والے آئینہ کا نام اور وجہ بتائیے۔
- (a) سولر بھٹیوں میں (b) گاڑیوں میں پیچھے منظر دیکھنے کے لیے
- 4- شے کا مقام کیا ہوگا جب مقعر آئینہ استعمال ہوتا ہے۔
- (a) شیونگ آئینہ کے طور پر (b) ٹارچ میں انعکاسی آئینہ کے طور پر
- 5- (a) کرومی آئینہ کے پرنسپل فوکس کی تعریف بیان کیجئے۔
- (b) شے کے کسی مقام کے لئے مقعر آئینہ شے کی حقیقی الٹی اور چھوٹی شبیہ بناتا ہے۔ شعاعی ڈائیگرام بنائیے۔
- (c) 4cm سینٹی میٹر لمبائی والی شے 12cm فوکل لمبائی والے مقعر آئینہ کے سامنے 6cm کے فاصلے پر رکھا ہے شبیہ کا مقام معلوم کریں۔
- 6- شے کے کس مقام کے لئے مقعر آئینہ شے کے برابر سائز کی شبیہ بناتا ہے؟
- 7- آئینہ کی نوعیت کی شناخت کریں اور بننے والی شبیہ کی دو خصوصیات بتائیے
- جب تکبیر $m = 6 +$ ہو۔
- 8- مقعر آئینہ کی فوکل لمبائی نکالنے کا طریقہ بتائیے۔
- 9- شعاعی ڈائیگرام بنائیے۔ جب
- (a) شے مقعر آئینہ کے قطب اور فوکس کے درمیان ہو۔ (b) شے محدب آئینہ کے سامنے لا انتہا پر ہو۔
- 10- (a) کرومی آئینہ قسم کا نام بتائیے۔
- (a) جس کی فوکل لمبائی مثبت ہو۔ (b) ہمیشہ مجازی شبیہ بناتا ہو۔

انسانی آنکھ اور رنگ بھری دنیا

باب - 10



انسانی آنکھ: ایک حسی عضو جو چیزوں کو دیکھنے میں ہماری مدد کرتی ہے

- کھوپڑی کے اندر ساکٹ میں واقع
- آئی بال کا سائز 2.3cm

آنکھ کے مختلف حصے اور ان کے افعال

کارنیا (Cornea): یہ ایک پتلی جھلی ہے جس سے ہو کر روشنی آنکھ میں داخل ہوتی ہے۔ یہ آئی بال (Eyeball) کی سامنے والی سطح پر ایک شفاف ابھار بناتی ہے۔ روشنی کا زیادہ تر انعطاف کارنیا کی بیرونی سطح پر ہوتا ہے۔

آئی بال (Eyeball): اس کی شکل تقریباً کروی ہوتی ہے جس کا قطر لگ بھگ 2.3cm ہوتا ہے۔

آئرس (Iris): یہ ایک گہرے رنگ کا عضلاتی ڈایا فرام ہے جو پتلی (Pupil) کے سائز کو کنٹرول کرتا ہے۔

پتلی (Pupil): یہ آنکھ میں داخل ہونے والی روشنی کی مقدار کو کنٹرول کرتی ہے یہ زجاجی ہیومر (Aqueous humour) اور لینس کے درمیان ایک سیاہ رنگ کا سوراخ ہے۔

کرسٹلین لینس (Crystalline Lens): یہ لینس شے کی حقیقی اور الٹی شبیہ ریٹینا (Retina) پر بناتا ہے۔ یہ ریشے دار جیلی نما مادہ سے بنا ہوتا ہے۔ یہ ایک محدب لینس ہے جو روشنی کو ریٹینا پر مرکوز کر دیتا ہے۔

سیلیری عضلات (Ciliary Muscles): یہ آنکھ کے لینس انحناء (Curvature) کو تبدیل کر دیتے ہیں جس کے نتیجے میں اس کی فوکل لمبائی تبدیل ہو جاتی ہے اور ہم مختلف مقامات پر واقع چیزوں کو واضح طور پر دیکھ سکتے ہیں۔

ریٹینا (Retina): حساس خلیوں کی بہت بڑی تعداد پر مشتمل ایک پتلی جھلی ہوتی ہے۔

جب ریٹینا پر شبیہ بنتی ہے تو ضیا حساس خلیے ایکٹیویٹ ہو جاتے ہیں اور برقی سگنل پیدا کرتے ہیں۔ ان سگنلوں کو بصری عصب (Optic Nerve) کے ذریعے دماغ تک پہنچایا جاتا ہے۔ دماغ ان سگنلوں کی تشریح کرتا ہے جس کے بعد ہمیں اشیا کا بخوبی ادراک ہو جاتا ہے۔

آنکھ کا دور نقطہ (Far point of Eye): نارمل آنکھ کے لیے یہ لا انتہا پر ہوتا ہے۔ یہ وہ زیادہ سے زیادہ فاصلہ ہے جہاں پر واقع کسی بھی شے کو آنکھ سے واضح طور پر دیکھ سکتی ہے۔

آنکھ کا قریب نقطہ یا واضح بصارت کا کمترین فاصلہ

وہ کم سے کم فاصلہ ہے جہاں پر واقع کسی شے کو آنکھ بغیر کسی تناؤ کے واضح طور پر دیکھ سکتی ہے۔

• یہ نارمل آنکھ کے لیے 25cm ہوتا ہے۔

• انسانی آنکھ ریج 25.cm سے الائنہا تک ہوتی ہے۔

مطابقت کی پاور (Power of Accomodation): آنکھ کے لینس کی وہ صلاحیت جس کے تحت یہ سیلیری عضلات کی

مدد سے اپنی فوکل لمبائی کو تبدیل کر لیتا ہے، مطابقت (Accomodtion) کہلاتی ہے۔

سیلیری عضلات

حالت سکون میں	سکڑے ہوئے
1- آنکھ کا لینس پتلا ہو جاتا ہے	1- آنکھ کا لینس موٹا ہو جاتا ہے
2- فوکل لمبائی میں اضافہ ہو جاتا ہے	2- فوکل لمبائی کم ہو جاتی ہے
3- دور کی چیزیں واضح طور پر نظر آ جاتی ہیں	3- قریب کی چیزیں واضح طور پر نظر آ جاتی ہیں

سیلیری عضلات

سیلیری عضلات

سکون میں


سکڑی ہوئے

پتلا لینس

موٹا لینس

زیادہ فوکل لمبائی

کم فوکل لمبائی



انسانی آنکھ کی ساخت

مائیوپیا (Myopia)

مائیوپیا (Myopia) سے قریب نظری (Near Sightedness) کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ اس خامی کی وجہ سے متاثرہ شخص قریب کی چیزیں تو واضح طور پر دیکھ سکتا ہے لیکن دور کی چیزوں کو صاف نہیں دیکھ پاتا ہے۔ شبیر ریٹینا پر نہ بن کر ریٹینا سے پہلے بن جاتی ہے۔


نقص یا خامی کی وجوہات

(i) آنکھ کے لینس کا زیادہ انحناء (لینس موٹا ہو جاتا ہے نتیجتاً فوکل لمبائی گھٹ جاتی ہے)


(ii) آئی بال کا لمبا ہو جانا

تصحیح (Correction)


اس خامی کو مناسب پاور والے مقعر لینس (Concave Lens) کا استعمال کر کے درست کیا جاسکتا ہے۔



(a) In a myopic eye, image of distant object is formed in front of the retina (and not on the retina)



(b) The far point (F) of a myopic eye is less than infinity



ہائپر میٹروپیا (Hypermetropia)

اسے دور نظری (Far sightedness) کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ اس خامی کی وجہ سے متاثرہ شخص دور کی چیزیں تو واضح طور پر دیکھ سکتا ہے لیکن قریب کی چیزوں کو صاف نہیں دیکھ پاتا ہے۔ شبیہ ریٹینا پر نہ بن کر ریٹینا کے پیچھے بنتی ہے۔


- قریب کا نقطہ آنکھ سے دور ہو جاتا ہے۔

نقص یا خامی کی وجوہات

- آنکھ کے لینس کو فوکل لمبائی میں اضافہ
- آئی بال بہت چھوٹا ہو جانا

تصحیح (Correction)

اس خامی کو مناسب پاور والے محدب لینس (Convex Lens) کا استعمال کر کے درست کیا جاسکتا ہے۔



پرسبائیو پیا (Presbyopia) (ضعیف العمری ہائپر میٹرو پیا)

عمر بڑھنے کے ساتھ ساتھ آنکھ کی مطابقت کی پاور گھٹتی جاتی ہے اور نزدیکی نقطہ دھیرے دھیرے دور ہوتا جاتا ہے۔ جس سے قریب کی چیزیں صاف دکھائی نہیں دیتی۔ اس خامی/نقص کو پرسبائیو پیا کہتے ہیں۔ اس خامی کی وجہ سے فرد مائیو پیا اور ہائپر میٹرو پیا دونوں سے متاثر ہو سکتا ہے۔

- بوڑھے لوگوں کا قریب نقطہ 25cm سے دور ہو جاتا ہے۔

نقص یا خامی کی وجوہات

- سیلیری عضلات کمزور پڑ جانا
- آنکھ کے لینسوں کی پگ کم ہو جاتی ہے

تصحیح (Correction)

- مناسب پاور والے محدب لینس اور مقعر لینس کا استعمال کر کے۔
- بعض اوقات کچھ افراد مایوپیا اور ہائپر میٹروڈونوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔
- اس قسم کے لوگ دو فوکسی لینس (Bifocal Lens) کا استعمال کرتے ہیں۔

انسانوں میں آنکھیں سر کے سامنے والے حصے میں واقع ہونے کے فائدے

- زیادہ بصارتی میدان فراہم ہوتا ہے۔
- دھندلی اشیا کو دیکھنے کی صلاحیت پیدا ہوتی ہے۔
- سہ ابعادی (3-D) منظر فراہم ہوتا ہے۔

اپنی معلومات کی جانچ کیجیے

مختصر ترین جواب والے سوالات


- 1- مندرجہ ذیل نقائص کی تصحیح کے لیے کس قسم کے لینس کا استعمال کیا جائے گا؟
 - (i) ہائپر میٹروپیا
 - (ii) مایوپیا
- 2- بینائی کی اس خامی کا نام بتائیے جس میں ضعیف العمری کی وجہ سے آنکھ کے لینس کی مطابقت کی پاور کم ہو جاتی ہے۔
- 3- مایوپیا سے متاثرہ شخص کا دور نقطہ کتنا ہوتا ہے؟
- 4- ضعیف العمری میں ہائپر میٹروپیا کو کس نام سے جانا جاتا ہے؟
- 5- آپ کا دوست کتاب کو واضح طور پر پڑھ لیتا ہے لیکن بلیک بورڈ کو اس وقت تک نہیں پڑھ پاتا جب تک کہ وہ سب سے اگلی قطار میں نہ بیٹھے۔ وہ مایوپیا یا ہائپر میٹروپیا میں سے کس نقص کا شکار ہے؟

مختصر جواب والے سوالات

- 1- ہائپر میٹروپیا اور مایوپیا کے درمیان فرق واضح کیجیے۔
 - 2- پرسبائیوپیا کیا ہے؟ اس نقص کی دو وجوہات لکھیے۔ پرسبائیوپیا کی تصحیح کے لیے استعمال ہونے والے لینس کی قسم کا نام بتائیے۔
 - 3- ہائپر میٹروپیا سے متاثرہ شخص کا قریب نقطہ اس کی آنکھ سے 50cm ہے۔ اس نقص کی تصحیح کے لیے استعمال ہونے والے لینس کی پاور اور نوعیت کیا ہوگی؟
 - 4- آنکھ میں داخل ہونے والی روشنی کی مقدار کو کس طرح کنٹرول کیا جاتا ہے؟
 - 5- مندرجہ ذیل صورتوں میں ہماری آنکھ کی پتلی کے سائز میں کیا تبدیلی آئے گی؟
 - (i) جب روشنی بہت کم ہو
 - (ii) جب روشنی بہت زیادہ ہو
- ریٹینا میں موجود ان خلیوں کے نام بتائیے جو مندرجہ ذیل کے تین حساس ہوتے ہیں۔
- (i) کم روشنی
 - (ii) تیز روشنی
- 6- (a) انسانی آنکھ کا صاف ستھرا ڈائیکرام بنائیے اور اس میں مندرجہ ذیل کو لیبل کیجیے۔ کارینا، آئرس، پتلی، سیلیری عضلات، لینس، ریٹینا اور بصری عصب
 - (b) مذکورہ بالا ڈائیکرام کی مدد سے انسانی آنکھ کے کام کرنے کا طریقہ سمجھائیے۔
- 7- قریب نظری کیا ہے؟ قریب نظری کی دو وجوہات بیان کیجیے۔ شعاعی ڈائیکرام کی مدد سے دکھائیے:
 - (i) قریب نظری—بینائی کی خامی
 - (ii) لینس کا استعمال کر کے قریب نظری کی تصحیح


پرزم کے ذریعے روشنی کا انعطاف

- پرزم (Prism): اس میں دو مثلث اساس اور تین مستطیلی عرضی سطحیں (Lateral Surfaces) ہوتی ہیں۔
- یہ سطحیں ایک دوسرے پر چھکی رہتی ہے۔ اس کی دو عرضی رخوں کے درمیان کا زاویہ پرزم زاویہ کہلاتا ہے۔




زاویہ انحراف (Angle of Deviation): وقوع شعاع اور نمودی شعاع کے درمیان کا زاویہ

گلاس پرزم کے ذریعے سفید روشنی کا انکسار



• پرزم کی جھگی ہوئی انعطافی سطحیں پر کیف مظہر کو دکھاتی ہیں۔




• جب سفید روشنی گلاس کے پرزم سے گذرتی ہے تو یہ اپنے سات اجزائی رنگوں میں ٹوٹ جاتی ہے۔ روشنی کا اس کے اجزائی

رنگوں میں ٹوٹنے کا عمل انکسار (Dispersion) کہلاتا ہے۔

• روشنی کا ہم کے رنگین حصوں کی پٹی اسپیکٹرم (Spectrum) — VIBGYOR کہلاتی ہے۔

- روشنی کا اس اجزائی رنگوں میں ٹوٹنا انکسار (Dispersion) کہلاتا ہے۔
- روشنی کی پٹی کے رنگ جب پرم سے ہو کر گزرتے ہیں تو واقع شعاع کی مناسبت سے مختلف رنگ مختلف زاویوں پر جھک جاتے ہیں، سرخ روشنی سب سے کم اور بنفشی (Violet) سب سے زیادہ مڑتی ہے۔
- آئزک نیوٹن نے پہلی مرتبہ گلاس پرم کا استعمال کر کے سورج کی روشنی کا اسپیکٹرم حاصل کیا۔ اس نے سفید روشنی کے اسپیکٹرم کے رنگوں کو پہلے جیسے کسی دوسرے پرم کا استعمال کر کے دوبارہ علیحدہ کرنے کی کوشش کی لیکن اسے کوئی اور رنگ حاصل نہیں ہوا۔
- اس نے دوسرے پرم کو پہلے پرم کے مقابلے الٹی حالت میں رکھ کر تجربہ کو دہرایا۔
- اس نے اسپیکٹرم کے سبھی رنگوں کو دوسرے پرم سے گزرنے دیا۔ اس نے پایا کہ دوسرے پرم کے دوسری طرف سے سفید روشنی کا نیم نمودار ہو رہا ہے۔




- اس مشاہدہ سے نیوٹن نے یہ تصور پیش کیا کہ سورج کی روشنی سات مرنی رنگوں—VIBGYOR پر مشتمل ہے۔
- قوس و قزح (Rainbow): قوس و قزح سورج کی روشنی کا ایک قدرتی اسپیکٹرم ہے۔ جو بارش کے بعد آسمان میں نظر آتا ہے۔ یہ فضا میں موجود پانی کی چھوٹی چھوٹی بوندوں کے ذریعے سورج کی روشنی کے انکسار کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے۔

قوس و قزح کے بننے میں شامل مظہر ہیں

- روشنی کا انعطاف
- روشنی کا انکسار
- روشنی کا کل اندرونی انعکاس

روشنی کا انعطاف

- پانی کی بوندیں چھوٹے پرز کام کا کام کرتی ہیں۔
- یہ سورج کی وقوع روشنی کو منعطف کر دیتی ہیں اور ان کا انکسار کر دیتی ہیں۔ اس کے بعد یہ روشنی کو اندر کی طرف منعکس کر دیتی ہیں (اندرونی انعکاس) اور آخر میں جب وہ پانی کی بوند سے باہر آتی ہے تو اسے دوبارہ منعطف کر دیتی ہے۔
- قوس و قزح کی تشکیل ہمیشہ سورج کی برعکس سمت میں ہوتی ہے۔
- روشنی کے انکسار اور اندرونی انعکاس کی وجہ سے مختلف رنگ مشاہدہ کرنے والے کی آنکھ تک پہنچ جاتے ہیں۔
- سرخ رنگ قوس و قزح کے اوپری حصہ میں اور بنفشی رنگ سب سے نچلے حصے میں نظر آتا ہے۔




فضائی انعطاف (Atmospheric Refraction)

کرہ باد کی مختلف پرتوں کے ذریعے ہونے والا انعطاف فضائی انعطاف کہلاتا ہے۔

ستارے کا ظاہری مقام (Apparent Star Position)

- ایسا ستاروں کی روشنی کے فضائی انعطاف کی وجہ سے ہوتا ہے۔
- کرہ باد (فضا) کی مختلف پرتوں کا درجہ حرارت اور کثافت بدلتے رہتے ہیں۔ لہذا مختلف وسیلوں کی تشکیل ہوتی ہے۔
- زمین کے کرہ باد کا انعطاف اشاریہ عام طور پر اوپر سے نیچے کی طرف بڑھتا ہے اس لیے افق کے قریب تارے سے آنے والی روشنی لطیف و سیلے سے کثیف و سیلے میں آتی ہے اور نارمل کی طرف جھکتی ہے۔

- اس وجہ سے ستارے کا ظاہری مقام اس کے اصل مقام سے مختلف دکھائی دیتا ہے۔
- ستارہ اپنے حقیقی (اصل) مقام سے تھوڑا اوپر نظر آتا ہے۔



ستاروں کا ٹمٹمانا (Twinkling of Stars)


- ستاروں کا ٹمٹمانا روشنی کے فضائی انعطاف کی وجہ سے ہوتا ہے۔ ستارے ہم سے بہت دور ہوتے ہیں۔ یہ روشنی کے نقطہ ذرائع کی طرح ہیں۔ چونکہ زمینی کرہ باد کے حالات ساکن نہیں ہیں اس لئے ستارہ کے روشنی اپنے راستے پر منحرف ہوتی رہتی ہے۔ نتیجتاً ستارے کا ظاہری مقام بدلتا رہتا ہے۔
- لہذا ہماری آنکھوں میں داخل ہونے والی روشنی کی مقدار گھٹتی بڑھتی رہتی ہے یعنی کبھی تیز روشنی کبھی ہلکی روشنی۔
- جب زیادہ روشنی ہماری آنکھوں میں داخل ہوتی ہے تو ستارہ چمکدار نظر آتا ہے اور جب کم روشنی ہماری آنکھوں میں داخل ہوتی ہے تو دھندلا نظر آتا ہے۔
- اس مظہر کو ستاروں کا ٹمٹمانا کہتے ہیں۔

سیارے کیوں نہیں ٹمٹماتے ہیں؟

- سیارے زمین کے زیادہ نزدیک ہوتے ہیں اور انہیں روشنی کا وسیع ذریعہ یعنی روشنی کے نقطہ جسامت والے ذرائع کا مجموعہ تصور کیا جاتا ہے۔ لہذا ہر ایک نقطہ جسامت والے ذریعہ سے ہماری آنکھ میں داخل ہونے والی روشنی کی مقدار میں کل تبدیلی اوسطاً صفر ہوتی ہے جو ٹمٹمانے کے اثر کو ختم کر دیتی ہے۔

سورج کا پہلے طلوع اور دیر سے غروب ہونا (Advance Sunrise and Delayed Sunset)

- فضائی انعطاف کی وجہ سے سورج ہمیں حقیقی طلوع سے 2 منٹ پہلے نظر آجاتا ہے۔ اور حقیقی غروب کے 2 منٹ بعد تک دکھائی دیتا رہتا ہے۔
- جب سورج افق کے نیچے ہوتا ہے تو شعاعیں لطیف وسیلے سے کثیف وسیلے میں داخل ہوتی ہیں۔ اس لیے شعاعیں نارمل کی طرف جھک جاتی ہیں جس کے نتیجے میں سورج اپنے حقیقی مقام سے اوپر دکھائی دیتا ہے۔
- طلوع آفتاب اور غروب آفتاب کے وقت سورج کی ڈسک فضائی انعطاف کی وجہ سے چوٹی محسوس ہوتی ہے۔



روشنی کا انتشار (Scattering of Light)

- اس کا مطلب ہے روشنی کا کولائڈل ذرات کے ذریعے مختلف سمتوں میں بکھر جانا۔
- ٹنڈل اثر (Tyndall Effect)۔ جب روشنی کا کوئی بیم ارضی کرہ بادی میں معلق پانی منہی بوندوں، گرد کے ذرات سے ٹکراتا ہے تو بیم کا راستہ دکھائی دینے لگتا ہے۔ کولائڈی ذرات کے ذریعے روشنی کے انتشار کا مظہر ٹنڈل اثر کہلاتا ہے۔
- ٹنڈل اثر کا مشاہدہ اس وقت کیا جاسکتا ہے جب سورج کی روشنی کسی گھنے جنگل کے چھتر (Canopy) سے ہو کر گزرتی ہے۔
- منتشر ہونے والی روشنی کا رنگ انتشار کرنے والے ذرات کی جسامت پر منحصر ہوتا ہے۔

بہت مہین ذرات خاص طور سے نیلی روشنی (کم طول لہر) کا انتشار کرتے ہیں	درمیانی جسم کے ذرات بڑی طول لہر والی روشنی (سرخ روشنی) کا انتشار کرتے ہیں	اگر انتشار کرنے والے ذرات کی جسامت بڑی ہو تو سبھی رنگوں کی روشنی منتشر ہو جاتی ہے اور سفید نظر آتی ہے۔
---	---	--

$$\text{Scattering} \propto \frac{1}{\text{Wave Length}}$$

(A) بادل سفید کیوں نظر آتے ہیں: پانی کے قطروں (انتشار کرنے والے ذرات) کی جسامت بہت بڑی ہوتی ہے لہذا یہ روشنی کے سبھی طول لہریکساں طور پر منتشر ہو جاتے ہیں۔

(B) آسمان کا رنگ نیلا کیوں ہے: کرہ باد میں موجود ہوا کے ذرات اور دیگر مہین ذرات کی جسامت مرئی روشنی کی طول لہر سے کم ہوتی ہے۔ چونکہ نیلے رنگ کا طول لہر سرخ رنگ سے کم ہوتا ہے اس لیے نیلے رنگ کا انتشار زیادہ ہوتا نتیجتاً آسمان نیلا دکھائی دیتا ہے۔

ایک خلا باز کو یا ہوائی جہاز میں اونچائی میں سفر کر رہے مسافر کو آسمان کا لانا نظر آتا ہے کیونکہ اتنی اونچائی پر ذرات نہیں ہوتے اس لیے وہاں روشنی کا انتشار نہیں ہوتا۔

• ریلے کے انتشار کے مطابق

$$\frac{1}{\lambda^4} \text{ روشنی کا انتشار (جہاں } \lambda \text{ — طول لہر ہے)}$$

• طول لہر میں اضافے کے ساتھ ساتھ روشنی کا انتشار کم ہو جاتا ہے۔

طلوع آفتاب اور غروب آفتاب کے وقت سورج کا رنگ

• طلوع آفتاب اور غروب آفتاب کے وقت سورج اور اس کے آس پاس کے آسمان کا رنگ سرخ نظر آتا ہے۔


• طلوع آفتاب اور غروب آفتاب کے وقت سورج افق کے قریب ہوتا ہے جس کی وجہ سے سورج کی روشنی کرہ باد میں طویل فاصلہ طے کرتی ہے۔ اس وجہ سے زیادہ تر نیلی روشنی (کم طول لہر) ذرات کے ذریعے منتشر ہو کر دور چلی جاتی ہے اور بڑے طول لہر والی روشنی (سرخ روشنی) ہماری آنکھ میں پہنچتی ہے۔ اسی لیے سورج سرخ نظر آتا ہے۔

خطرے کے سگنل یا علامات سرخ رنگ کی کیوں بنائی جاتی ہیں؟

• لال رنگ سب سے کم منتشر ہوتا ہے۔ جب لال رنگ کی روشنی کہرے اور دھوئیں کے مہین ذرات سے ٹکراتی ہے تو یہ سب سے کم منتشر ہوتی ہے کیونکہ اس کا طول لہر (مرئی اسپیکٹرم) میں سب سے زیادہ ہوتا ہے۔ لہذا ہم بہت زیادہ فاصلے سے بھی سرخ رنگ کو صاف طور پر دیکھ سکتے ہیں۔

دوپہر کے وقت سورج سفید نظر آتا ہے۔

- دوپہر کے وقت سورج سر کے اوپر ہوتا ہے اور سورج کی روشنی کو کرہ باد میں نسبتاً کم فاصلہ طے کرنا پڑتا ہے۔ لہذا دوپہر کے وقت سورج سفید نظر آتا ہے کیونکہ نیلی اور بنفشی روشنی کی بہت معمولی سی مقدار ہی منتشر ہوتی ہے۔



مشق

[MCQ]

- 1- انسانی آنکھ میں ریٹینا پر بننے والی شبیہ کی نوعیت کیا ہوتی ہے؟
 - (a) مجازی اور سیدھی
 - (b) حقیقی اور الٹی
 - (c) مجازی اور الٹی
 - (d) حقیقی اور سیدھی
- 2- انسانی آنکھ میں لینس کی فوکل لمبائی کو کون تبدیل کرتا ہے؟
 - (a) سیلیری عضلات
 - (b) تپلی
 - (c) کورنیا
 - (d) آئرس
- 3- ایک نارمل بینائی والے بالغ نوجوان کے لیے واضح دیکھنے کا کمترین فاصلہ ہے:
 - (a) 25m
 - (b) 20m
 - (c) 25cm
 - (d) 20cm
- 4- انسانی آنکھ میں بننے والی شبیر ریٹینا پر کتنی دیر تک قائم رہتی ہے؟
 - (a) $\frac{1}{10}$ Sec
 - (b) $\frac{1}{16}$ Sec
 - (c) $\frac{1}{6}$ Sec
 - (d) $\frac{1}{18}$ Sec

5- ریٹینا میں موجود ضیا حساس خلیوں کو کیا کہتے ہیں؟

- (a) مخروطی خلیے (b) چھڑ نما خلیے
(c) مخروطی اور چھڑ نما دونوں (d) ان میں سے کوئی نہیں


6- ایک شخص 2m سے دور رکھی ہوئی شے کو واضح نہیں دیکھ پاتا۔ اس خامی کو مناسب پاور والے لینس کے ذریعے صحیح کیا جاسکتا ہے۔

- (a) +0.5D (b) -0.5D (c) +0.2D (d) -0.2D

7- ایک طالب علم آخری ڈیکس پر بیٹھ کر بلیک بورڈ پر لکھے الفاظ پڑھ لیتا ہے لیکن اپنی کتاب میں لکھے الفاظ نہیں پڑھ پاتا۔ مندرجہ ذیل میں کون سا بیان صحیح ہے۔

- (a) اس کی آنکھ کا قریب نقطہ دور ہو گیا۔
(b) اس کی آنکھ کا قریب نقطہ پاس آ گیا۔
(c) اس کی آنکھ کا دور نقطہ پاس آ گیا۔
(d) اس کی آنکھ کا دور نقطہ دور ہو گیا۔

8- ایک پرمزم ABC (BC اس کے ساتھ) مختلف طرح سے رکھا گیا ہے۔ نیچے دی گئی شکلوں میں دکھایا گیا ہے کہ سفید روشنی کا پتلا نیم پرمزم پر واقع ہو رہا ہے۔ مندرجہ ذیل میں کون سی حالت میں انکسار کے بعد اوپر سے تیسرا رنگ آسمان پر انکسار کے نظری ہوگا۔



- (a) (i) (b) (ii) (c) (iii) (d) (iv)

9- دوپہر کے وقت سورج سفید نظر آتا ہے۔

- (a) روشنی بہت کم منتشر ہوتی ہے۔
(b) سفید روشنی کے تمام رنگ منتشر ہو کر دور چلے جاتے ہیں۔

(c) نیلا رنگ زیادہ منتشر ہوتا ہے۔

(d) لال رنگ زیادہ منتشر ہوتا ہے۔

10- مندرجہ ذیل میں سے کون سا بیان ہوا میں سفید روشنی کے مختلف رنگوں کے شعاع کے مطابق صحیح ہے۔

(a) لال روشنی سب سے تیز چلتی ہے۔

(b) ہری روشنی کے مقابلے نیلی روشنی تیز چلتی ہے۔


(c) سفید روشنی کے تمام رنگ یکساں چال سے چلتے ہیں۔

(d) پہلی روشنی اسی چال سے سفر کرتی ہے جس سے لال روشنی اور بینگنی روشنی چلتی ہیں۔

جوابات:

- | | | | | | | | |
|-----|---|-----|---|-----|----|-----|---|
| (b) | 4 | (c) | 3 | (a) | 2 | (b) | 1 |
| (c) | 8 | (b) | 7 | (b) | 6 | (b) | 5 |
| | | | | (b) | 10 | (b) | 9 |

نظیری مطالعہ



1- کون سا قدرتی مظہر یہاں دکھایا گیا ہے؟

(a) تاروں کا ٹمٹمانا

(b) قوس و قزح کا بننا

(c) صبح کے وقت سورج کا لال دکھنا

(d) آسمان کا نیلا رنگ

2- اس مظہر کے لیے مندرجہ ذیل کون سے حالات ضروری ہیں۔

(a) سورج ہمارے پیچھے ہو (b) بارش ہو چکے اور سورج بھی موجود ہو۔

(c) a اور b سے کوئی نہیں (d) a اور b دونوں

3- گلاس پرم کے ذریعے سفید روشنی کا انکسار دکھاتا ہے۔

(a) اسپیکٹرم (b) ٹیڈل اثر

(c) تاروں کا ٹمٹمانا (d) سورج کا دیر سے غروب ہونا

4- جب شیشے کے پرم سے سفید روشنی گزرتی ہے تو یہ اسپیکٹرم بناتا ہے لیکن شیشہ کا سلیب اسپیکٹرم نہیں بناتا۔ کیوں؟

5- سفید روشنی کے اجزائے شیشے کے پرم سے گزرنے پر منحرف کیوں ہو جاتے ہیں؟

مختصر ترین جواب والے سوالات (1 نمبر)

1- درج ذیل میں سے کون سی روشنی زیادہ آسانی سے منتشر ہوگی؟

(i) کم طول والی روشنی (ii) زیادہ طول لہروالی روشنی

2- انسانی آنکھ کا قریب نقطہ اور دور نقطہ کیا ہے؟

3- روشنی کے فضائی انعطاف کی وجہ سے رونما ہونے والے دو اثرات بیان کیجیے۔

- 4- ٹنڈل اثر کیا ہے؟
- 5- ان میں سے کس کا طول لہر زیادہ ہے؟ سرخ روشنی یا نیلی روشنی۔
- 6- روشنی کے انکسار سے آپ کیا سمجھتے ہیں؟
- 7- جب روشنی کی شعاع ہوا سے شیشے کے پرزم میں داخل ہوتی ہے تو کیا یہ نارمل کی جانب مڑ جاتی ہے یا اس سے دور چلی جاتی ہے۔
- 8- دعویٰ (A): کچھ افراد رات کے وقت کم روشنی میں اشیا کو دیکھنے میں پریشانی محسوس کرتے ہیں۔
دلیل (R): مخروطی خلیے روشنی کے تین کم حساس ہوتے ہیں۔
- (a) (A) درست نہیں ہے اور (R) درست ہے۔
(b) (A) درست ہے اور (R) درست نہیں ہے۔
(c) (A) اور (R) دونوں درست ہیں اور (A)، (R) کی درست وضاحت نہیں ہے۔
(d) (A) اور (R) دونوں درست ہیں اور (A)، (R) کی درست وضاحت ہے۔
- 9- دعویٰ (A): صاف آسمان نیلے رنگ کا نظر آتا ہے۔
دلیل (R): چاند کی سطح سے آسمان سیاہ نظر آتا ہے۔
- (a) (A) درست نہیں ہے اور (R) درست ہے۔
(b) (A) درست ہے اور (R) درست نہیں ہے۔
(c) (A) اور (R) دونوں درست ہیں اور (A)، (R) کی درست وضاحت نہیں ہے۔
(d) (A) اور (R) دونوں درست ہیں اور (A)، (R) کی درست وضاحت ہے۔
- 10- دعویٰ (A): انسانی آنکھوں کا فیلڈ ویو زیادہ ہوتا ہے۔
دلیل (R): نارمل آنکھ کے لیے وہ نقطہ جہاں پر رکھی ہوئی شے کو آنکھ واضح طور پر دیکھ سکتی ہے وہ لا انتہا ہے
- (a) (A) درست نہیں ہے اور (R) درست ہے۔
(b) (A) درست ہے اور (R) درست نہیں ہے۔
(c) (A) اور (R) دونوں درست ہیں اور (A)، (R) کی درست وضاحت نہیں ہے۔
(d) (A) اور (R) دونوں درست ہیں اور (A)، (R) کی درست وضاحت ہے۔

11- ایک طالب علم نے بہت احتیاط کے ساتھ زاویہ وقوع کی مختلف قدروں کے لیے گلاس سلیب سے گزرنے والی روشنی کی شعاع کو ٹریس کیا اور ان کے زاویہ وقوع کی پیمائش کی۔ زاویوں کی پیمائش سے نتیجہ نکالا۔

$$i = e > r \quad (b) \quad i > r > e \quad (a)$$

$$i = e < r \quad (d) \quad i < r < e \quad (c)$$

مختصر جواب والے سوالات (2 اور 3 نمبر)

- 1- رات کے وقت ستارے ٹمٹماتے ہوئے کیوں نظر آتے ہیں؟
- 2- ڈائیگرام کی مدد سے قوس وقوع کی تشکیل کو بیان کیجیے۔
- 3- طلوع اور غروب کے وقت آفتاب سرخ کیوں نظر آتا ہے؟ وضاحت کیجیے؟
- 4- ستارے اپنے حقیقی بلندی سے زیادہ اونچائی پر واقع نظر آتے ہیں۔ کیوں؟ ڈائیگرام کی مدد سے اپنے جواب کی وضاحت کیجیے؟
- 5- سفید روشنی کے انکسار سے کیا مراد ہے؟ اسپیکٹرم کے رنگوں کی روشنی سے دوبارہ سفید رنگ کی روشنی حاصل کرنے کے طریقے کو ظاہر کرنے کے لیے لیبل شدہ ڈائیگرام بنائیے۔ یہ کیوں ضروری ہے کہ استعمال کیے جانے والے دونوں پرزم ایک جیسے ہوں اور انہیں ایک دوسرے کے مقابل رکھا جائے؟ (CBSE-2017)
- 6- روشنی کے انتشار کی مدد سے سمجھائیے کہ طلوع/غروب آفتاب کے وقت اور دوپہر کے وقت سورج کا رنگ مختلف کیوں نظر آتا ہے؟ (CBSE-2015)
- 7- انسانی آنکھ میں سیلیری عضلات کی کیا اہمیت ہے؟ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ سیلیری عضلات کے کمزور ہو جانے کی وجہ سے بینائی کی کون سی خامی پیدا ہو جاتی ہے؟ اس خامی کو دور کرنے کے لیے کس قسم کے لینس کا استعمال کرنا چاہیے؟ (CBSE-2015)
- 8- فضائی انعطاف کیا ہے؟ فضائی انعطاف کی وجہ بیان کیجیے۔
- 9- سلفر کے کولائیڈی محلول سے روشنی کے انتشار کا مشاہدہ کرنے کے لیے تجرباتی سیٹ اپ کا صاف ستھرا اور لیبل شدہ ڈائیگرام بنائیے جس سے یہ ظاہر کیا جاسکے کہ آسمان نیلا اور طلوع وغروب کے وقت سورج سرخ نظر آتا ہے۔

10 - (a) ایک طالب علم 3m کے فاصلے پر واقع بلیک بورڈ پر لکھے ہوئے الفاظ کو واضح طور پر نہیں دیکھ پاتا ہے۔ یہ طالب علم بینائی کی کس خامی سے متاثر ہے؟ اس خامی کی ممکنہ وجوہات بتائیے اور اسے دور کرنے کے طریقے کی وضاحت کیجیے۔

(b) تارے کیوں ٹمٹاتے ہیں؟ وضاحت کیجیے۔

11 - (a) انسانی آنکھ کے مندرجہ ذیل حصوں کے کام بیان کیجیے۔

(i) کارینا (ii) آئرس (iii) کرٹیلی لینس (iv) سیلیری عضلات

(b) صبح سویرے سورج کا رنگ لال کیوں نظر آتا ہے؟ کیا کوئی خلائی مسافر اس مظہر کا مشاہدہ چاند پر بھی کر سکتا ہے؟ اپنے جواب کی وضاحت وجہ بتاتے ہوئے کیجیے۔

12 - (a) ایک طالب علم مایوپیا سے متاثر ہے اور وہ 5m سے زیادہ فاصلے پر رکھی ہوئی چیزوں کو واضح طور پر نہیں دیکھ سکتا ہے۔ بینائی کی اس خامی کی کوئی دو وجوہات بتائیے۔

ڈائگرام کی مدد سے وضاحت کیجیے کہ

(i) طالب علم 5m سے زیادہ فاصلے پر رکھی ہوئی چیزوں کو واضح طور پر کیوں نہیں دیکھ سکتا ہے؟



(ii) اس خامی کو دور کرنے کے لیے اس قسم کا لینس استعمال کرنا چاہیے؟

13 - مذکورہ بالا معاملے میں اگر تصحیحی لینس کی فوکل لمبائی 5m ہے تو لینس کی پاور مع نشان معلوم کیجیے۔

(CBSE-2017)

برق

باب - 11



چارِج (Charge)

- یہ ایک بہت چھوٹا ذرہ ہے جو ایٹم کے اندر موجود ہوتا ہے اور یا تو منفی (الیکٹران) یا مثبت (پروٹان) ہو سکتا ہے۔
- یکساں چارج ایک دوسرے کو دفع کرتے ہیں جبکہ غیر یکساں چارج ایک دوسرے کی جانب کشش کا اظہار کرتے ہیں۔
- کولمب چارج کی SI اکائی ہے۔ اسے C سے ظاہر کیا جاتا ہے۔
- کل چارج تقریباً 6×10^{18} الیکٹرانوں میں موجود چارج کے مساوی ہوتا ہے۔

$$Q = ne \quad (n \text{ الیکٹرانوں کی تعداد کو ظاہر کرتا ہے})$$

$$Q = 1C, e = 1.6 \times 10^{-19} C \text{ اگر}$$

$$n = \frac{Q}{e} = \frac{1}{1.6 \times 10^{-19}}$$

$$n = \frac{100}{16} \times 10^{18} = 6.2 \times 10^{18}$$

$$\boxed{n = 6 \times 10^{18}}$$

کرنٹ I : نیٹ چارجوں کے بہاؤ کی شرح کرنٹ (Current) کہلاتی ہے۔ اسے (I) سے ظاہر کیا جاتا ہے۔

$$\text{کرنٹ} = \frac{\text{چارِج}}{\text{وقت}} \quad \boxed{I = \frac{Q}{t}} \quad (t \text{ وقت کو ظاہر کرتا ہے})$$

کرنٹ کی SI اکائی ایمپیئر ہے اسے A سے ظاہر کرتے ہیں

ایمپیئر (Ampere): ایک سیکنڈ میں بہنے والا ایک کولمب چارج

$$\boxed{1A = \frac{1C}{1s}}$$

برقی سرکٹ میں کرنٹ کے بہاؤ کی سمت الیکٹرانوں (منفی چارج) کے بہاؤ کی سمت کے برعکس ہوتی ہے۔ یہ بیٹری/سیل

کے مثبت ٹرمینل سے منفی ٹرمینل کی طرف بہتا ہے

کرنٹ کی بہت معمولی مقدار کو مندرجہ ذیل اکائیوں میں ظاہر کیا جاتا ہے۔

$$mA(\text{ملی امیپر}) = 10^{-3} A$$

$$\mu A(\text{مائکرو امیپر}) = 10^{-6} A$$

کرنٹ کو امیٹر سے ناپا جاتا ہے۔

امیٹر (Ammeter): یہ ایک ایسا آلہ ہے جس کا استعمال سرکٹ میں کرنٹ کی پیمائش کے لیے کیا جاتا ہے۔ اسے سرکٹ میں ہمیشہ سلسلہ وار منسلک کیا جاتا ہے۔

اسے برقی سرکٹ میں علامت کے ذریعے ظاہر کیا جاتا ہے۔ اس کی مزاحمت بہت کم ہوتی ہے۔

برقی رو (Current Electric) کی سمت الیکٹران کے بہاؤ کی سمت کے برعکس مانی جاتی ہے کیونکہ جس وقت برقی رو کے مظہر کا سب سے پہلے مشاہدہ کیا گیا تھا الیکٹرانوں کے بارے میں کوئی معلومات نہیں تھی۔ لہذا برقی رو کو مثبت چارجوں کا بہاؤ تصور کیا گیا۔

برقی مضمر (Electric Potential): کس نقطہ پر برقی مضمر کی تعریف اس طرح بیان کی جاتی ہے کہ یہ کسی اکائی مثبت چارج کو لانا انتہا سے اس نقطہ تک لانے میں کیا گیا کام ہے۔

برقی مضمر فرق (Electric Potential Difference):

برقی سرکٹ کے دو نقطوں کے درمیان اکائی چارج کو ایک نقطہ سے دوسرے نقطہ تک لے جانے میں کیا گیا کام مضمر فرق کہلاتا ہے۔

$$V = \frac{W}{Q}$$

ایک ولٹ: جب کرنٹ بردار موصل میں ایک کولمب چارج کو ایک نقطہ سے دوسرے نقطہ تک لے جانے میں ایک جول کا کام کیا جاتا ہے تو ان نقطوں کے درمیان کا مضمر فرق 1V ہوتا ہے۔

-V مضمر فرق، -W کام اور -Q نیٹ چارج ہے۔

ایک ولٹ: جب کرنٹ بردار موصل میں ایک کولمب چارج کو ایک نقطہ سے دوسرے نقطہ تک لے جانے میں ایک جول کا کام کیا جاتا ہے تو ان نقطوں کے درمیان کا مضمر فرق 1V ہوتا ہے۔

$$1V = \frac{1J}{1C}$$

مضمر فرق کو وولٹ میٹر سے ناپا جاتا ہے۔


ولٹ میٹر: ایک ایسا آلہ ہے جس کا استعمال مضمرفرق کی پیمائش کے لیے کیا جاتا ہے۔ اسے برقی سرکٹ میں علامت سے ظاہر کیا جاتا ہے۔ دونوں کے درمیان مضمرفرق کو ناپنے کے لیے ولٹ میٹر کو ہمیشہ متوازی ترتیب میں جوڑا جاتا ہے۔ اس کی مزاحمت بہت زیادہ ہوتی ہے۔

	:	برقی سیل
	:	بیٹری یا سیلوں کا مجموعہ
	:	پلگ کنجی یا سوچ (کھلا ہوا)
	:	پلگ کنجی یا سوچ (بند)
	:	ایک تار کا جوڑ
	:	جوڑ کے بنا تار کا کراسنگ
	:	برقی بلب
	:	R مزاحمت کا مزاحمہ

	or		:	متغیر مزاحمہ یا ریوٹیٹ
	:			ایمیٹر
	:			ولٹ میٹر

جارج سائمن اوم (1787-1854)

مندرجہ ذیل ڈائیگرام کا استعمال کر کے موصل سے ہو کر گزرنے والے کرنٹ (I) اور موصل کے ڈمنلوں کے درمیان مضمرفرق (V) کے مابین تعلق کو معلوم کیا۔



نوٹ: ولٹ میٹر اور امیٹر کے مثبت ٹرمینل کو ہمیشہ ہی بیٹری کے مثبت ٹرمینل سے منسلک کیا جانا چاہئے۔

اوم کا قانون (Ohm's Law): اس قانون کے مطابق موصل میں بہنے والا کرنٹ اس کے سروں کے مضمرفرق کے سیدھے تناسب میں ہوتا ہے بشرط یہ درجہ حرارت مستقل رہے۔

$$I \propto V$$

$$V \propto I$$

$$V = IR$$

جہاں R دیے ہوئے درجہ حرارت پر دی ہوئی دھات کے لیے تناسبیت کا مستقلہ ہے۔ V اور I کے درمیان بننے والا گراف ہمیشہ مستقیم خط کی شکل میں ہوتا ہے۔

- مزاحمت (Resistance): موصل کی وہ خصوصیت ہے جس کی وجہ سے یہ کرنٹ کے بہاؤ کی مخالفت کرتا ہے اسے R سے ظاہر کیا جاتا ہے اور اس کی علامت  ہے۔
- مزاحمت کی اکائی اوم ہوتی ہے اسے علامت سے ظاہر کیا جاتا ہے۔
- 1 اوم (1ohm): اگر موصل کے سروں کا مضمرفرق 1V ہے اور اس سے بہنے والا کرنٹ 1A ہے تو موصل کی مزاحمت ایک اوم ہوگی۔

$$V = IR$$

$$\therefore R = \frac{V}{I}$$

$$1 \text{ Ohm or } 1\Omega = \frac{1V}{1A}$$



رہیو اسٹیٹ (Rheostat): جیسا کہ ہم جانتے ہیں۔

$$V = IR$$

$$\therefore R = \frac{V}{I}$$

اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ موصل مزاحمہ سے ہو کر گزرنے والا کرنٹ اس کی مزاحمت کے معکوس تناسب میں ہے۔

لہذا سرکٹ میں حسب ضرورت کرنٹ میں اضافہ یا کمی کرنے کے لیے ایک آلہ کا استعمال کیا جاتا ہے جسے رہیو اسٹیٹ کہتے ہیں رہیو اسٹیٹ سرکٹ میں مضمرفرق کو تبدیل کئے بغیر کرنٹ کو کنٹرول کرتا ہے اسے Rh سے ظاہر کرتے ہیں۔

اس کی علامت  or  ہے۔

موصل کی مزاحمت جتنی کم ہوگی اس سے ہو کر بہنے والا کرنٹ اتنا ہی زیادہ ہوگا۔

وہ عوامل جن پر موصل کی مزاحمت منحصر ہے :

- (i) موصل کی لمبائی (l) پر
- (ii) موصل کے کراس سیکشن (عرضی تراش) کے رقبہ (A) پر
- (iii) موصل کے مادہ کی نوعیت پر
- (iv) درجہ حرارت کا اثر: خالص دھاتوں اور بھرتوں کی مزاحمت درجہ حرارت میں اضافے کے ساتھ ساتھ بڑھتی ہے اور درجہ حرارت میں کمی ہونے پر گھٹتی ہے۔

1- موصل کی مزاحمت اس کی لمبائی کے سیدھے تناسب میں ہوتی ہے۔

$$R \propto l$$

2- موصل کی مزاحمت اس کے کراس سیکشن رقبہ کے الٹے تناسب میں ہوتی ہے۔

$$R \propto \frac{1}{A}$$

$$R \propto \frac{l}{A}$$

$$R = P \frac{l}{A}$$

جہاں "p" یعنی rho تناسبیت کا مستقلہ ہے جسے موصل کے مادہ کی مزاحمیت (Resistivity) کہا جاتا ہے۔

مزاحمیت: اکائی لمبائی اور اکائی کراس سیکشن رقبہ والے تار کی مزاحمت کو مزاحمیت کہا جاتا ہے۔

بالفاظ دیگر کسی شے کی مزاحمیت عددی طور پر شے کی اس چھڑ کے مساوی ہوتی ہے جس کی لمبائی 1m اور کراس سیکشن کا رقبہ $1m^2$ ہے۔
اسکی SI اکائی Ωm ہے

$$\left[\begin{array}{l} \text{Since } R = \rho \frac{l}{A} \\ \therefore \rho = \frac{R.A}{l} = \frac{\Omega.m^2}{m} \\ \therefore \text{SI unit of } \rho = \Omega m. \end{array} \right]$$

- کسی شے کی مزاحمیت اس کی لمبائی اور موٹائی پر منحصر نہیں ہوتی یہ شے کی نوعیت اور درجہ حرارت پر منحصر ہوتی ہے۔
- اگر کسی موصل کی لمبائی رقبہ یا دونوں تبدیل ہو جاتے ہیں تو موصل کی مزاحمت تبدیل ہو جائے گی لیکن مزاحمیت لمبائی اور رقبہ کے بلا لحاظ وہی رہے گی۔
- دھاتوں اور بھرت کی مزاحمیت کی ریج $10^{-8} \Omega m$ سے $10^{-6} \Omega m$ ہوتی ہے۔
- حاجز کی مزاحمیت کی ریج $10^{12} \Omega m$ سے $10^{17} \Omega m$ ہوتی ہے۔


مادہ کی مزاحمیت درجہ حرارت کے ساتھ ساتھ تبدیل ہوتی رہتی ہے

- بھرت (دھاتوں کا متانس آمیزہ) کی مزاحمت عام طور سے اس کی اجزائے ترکیبی دھاتوں کے مقابلے میں زیادہ ہوتی ہے۔
مثال کے طور پر کانسٹیٹین (کاپر اور نکل کی بھرت) کی مزاحمیت کاپر کے مقابلے 30 گنا زیادہ ہوتی ہے اور میگنٹن (کاپر، میگنیز اور نکل کی بھرت کی) مزاحمیت کاپر کے مقابلے 25 گنا زیادہ ہوتی ہے۔
- بھرتوں کی مزاحمیت بہت زیادہ ہوتی ہے اور اونچے درجہ حرارت پر ان کی تکسید (احتراق) بھی نہیں ہوتی ہے۔ اسی لئے استری، ہیٹر، ٹوسٹر جیسے برقی حرارتی آلات میں عام طور سے بھرتوں کا استعمال ہوتا ہے مثلاً بجلی کے بلب کا فلامنٹ "ٹنکسٹن" کا بنا ہوتا ہے۔

- کاپرا اور ایلمینیم کا استعمال بجلی ترسیل کرنے کے تاروں میں ہوتا ہے کیونکہ ان کی مزاحمت کم ہوتی ہے۔

سلسلہ وار ترتیب میں منسلک مزاحموں کی کل مزاحمت۔

آئیے تین مزاحموں R_1, R_2, R_3 پر غور کریں جو کسی سرکٹ میں سلسلہ وار منسلک ہیں۔



- جب دو یا ور سے زیادہ مزاحموں کو سرے سے سر املا کر جوڑا جاتا ہے تو یہ سلسلہ وار ترتیب کہلاتی ہے۔
- ہر مزاحمہ سے گزرنے والا کرنٹ (I) یکساں ہوتا ہے۔
- مزاحموں کا کل مضمر فرق، انفرادی مزاحموں کے مضمر فرق کے حاصل جمع کے برابر ہوتا ہے۔

$$V = V_1 + V_2 + V_3 \quad (1)$$

اوم کے قانون کے مطابق

$$V = IR$$

$$V_1 = IR_1 \text{ ہر مزاحمہ کا مضمر فرق}$$

$$V_2 = IR_2$$

$$V_3 = IR_3$$

(V, V_1, V_2 & V_3 کی قدریں رکھنے پر)

$$V = IR_1 + IR_2 + IR_3$$

$$\cancel{I}R = \cancel{I}(R_1 + R_2 + R_3)$$


$$\boxed{R_{\text{eff}} = R_1 + R_2 + R_3}$$

اس طرح ہم یہ نتیجہ نکالتے ہیں کہ "سلسلہ وار ترتیب میں منسلک مزاحموں کی کل مزاحمت ان کی انفرادی مزاحمت کے الجبری حاصل جمع کے مساوی ہوتا ہے"۔

- سلسلہ وار ترتیب میں معادل مزاحمت انفرادی مزاحمہ کی مزاحمت سے زیادہ ہوتی ہے۔

متوازی ترتیب میں منسلک مزاحموں کی کل مزاحمت۔

آئیے ایسے تین مزاحموں R_1 ، R_2 اور R_3 پر غور کریں جو کسی سرکٹ میں متوازی ترتیب میں منسلک ہیں۔



- جب دو پاور سے زیادہ مزاحموں کو ایک ساتھ ملا کر دو نقطوں کے درمیان جوڑا جاتا ہے تو یہ متوازی ترتیب کہلاتی ہے۔
- ہر ایک مزاحمہ میں مضمر فرق یکساں ہوتا اور دیسے گئے وولٹیج کے برابر ہوتا ہے۔
- کل کرنٹ ہر مزاحمہ سے ہو کر گزرنے والے کرنٹ کے حاصل جمع کے برابر ہوتا ہے۔

$$I = I_1 + I_2 + I_3 \quad (1)$$

اوم کے قانون کے مطابق

$$I = \frac{V}{R}$$

$$I_1 = \frac{V}{R_1} \quad \text{ہر مزاحمہ میں کرنٹ}$$

$$I_2 = \frac{V}{R_2}$$

$$I_3 = \frac{V}{R_3}$$

پہلے I_1 ، I_2 اور I_3 کی قدریں مساوات (1) میں رکھنے پر

$$\frac{V}{R} = \frac{V}{R_1} + \frac{V}{R_2} + \frac{V}{R_3}$$

$$\frac{V}{R} = V \left[\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3} \right]$$

$$\boxed{\frac{1}{R} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3}}$$

اس طرح ہم یہ نتیجہ نکالتے ہیں کہ متوازی ترتیب میں منسلک مزاحموں کی کل مزاحمت کا مقلوب ان کی انفرادی مزاحمتوں کے مقلوب کے حاصل جمع کے مساوی ہوتا ہے۔

• متوازی ترتیب میں معادل مزاحمت انفرادی مزاحمت سے کم ہوتی ہے۔

برقی سرکٹ میں سلسلہ وار کنکشن کے نقصانات

(i) اگر برقی آلات کو سلسلہ وار منسلک کر دیا جائے اور کوئی ایک آلہ کام کرنا بند کر دیے تو سرکٹ ٹوٹ جائے گا اور نتیجتاً کوئی بھی آلہ کام نہیں کرے گا۔


(ii) ایک بلب اور ایک ہیٹر کو سلسلہ وار ترتیب میں منسلک کرنا ممکن نہیں ہے کیونکہ انہیں کام کرنے کے لئے کرنٹ کی مختلف مقداریں درکار ہوتی ہیں۔

(iii) سلسلہ وار سرکٹ سے منسلک آلات کو پاور سپلائی لائن کے مساوی (220V) حاصل نہیں ہو پاتا ہے۔

لہذا اس مسئلہ پر قابو پانے کے لیے ہم عام طور سے متوازی سرکٹ کا استعمال کرتے ہیں۔

برقی رو کا حرارتی اثر

اگر ایک برقی سرکٹ خالص مزاحمتی ہے یعنی مزاحمت کا ایک شکل ہے تو ماخذ کی توانائی لگا تار حرارت کی شکل میں بدلتی ہے اس کو برقی رو کا حرارتی اثر کہتے ہیں۔



فرض کیجئے کہ مزاحمت (R) والے کسی مزاحمت سے ہو کر وقت میں I کرنٹ بہتا ہے۔ مزاحمت کا مضمر فرق V ہے۔

$$V = \frac{W}{Q}$$

چارج Q کو حرکت دینے کے لیے کیا گیا کام

$$W = VQ$$

$$\text{پاور، } P = \frac{W}{t} \quad (\text{کام کرنے کی شرح})$$

$$= \frac{VQ}{t}$$

$$P = VI \quad \left[\because I = \frac{Q}{t} \right] \quad \dots\dots (1)$$

ماخذ کے ذریعے t وقت کے لیے فراہم کی گئی حرارت

$$H = P \times t \quad \left[\because P = \frac{\text{توانائی/کام}}{\text{وقت}} \right] \quad \dots\dots (2)$$

مساوات (1) کو مساوات (2) میں رکھنے پر

$$H = VIt$$

$$H = (IR)It \quad [V = IR \text{ کے مطابق}]$$

$$\boxed{H = I^2 Rt}$$

اسے جول کا حرارتی کلیہ بھی کہا جاتا ہے۔

اس کلیہ کے مطابق مزاحمہ میں پیدا ہونے والی حرارت۔

$$H \propto I^2 \quad \text{(i) کرنٹ (I) کے مربع کے سیدھے تناسب میں ہوتی ہے۔}$$

$$H \propto R \quad \text{(ii) دیے ہوئے کرنٹ کے لیے مزاحمت (R) کے سیدھے تناسب میں ہوتی ہے۔}$$

$$H \propto t \quad \text{(iii) جس مدت کے لیے مزاحمہ سے ہو کر کرنٹ بہتا ہے اس مدت (t) کے سیدھے تناسب میں ہوتی ہے۔}$$

$$H = \propto I^2 Rt$$

برقی رو کے حرارتی اثر کے استعمال۔

- (i) برقی استری ٹوسٹر اوون ہیٹر وغیرہ میں حرارتی اثر مطلوبہ ہوتا ہے۔
- (ii) روشنی پیدا کرنے کے لیے بلبل میں فلامنٹ کے ذریعے زیادہ تر استعمال پاؤ حرارت کی شکل میں ظاہر ہوتی ہے جبکہ کچھ حصہ روشنی کی شکل میں اشعاع کرتا ہے۔
- (بلب کا فلامنٹ ایک ایسی مضبوط دھات کا بنا ہوتا ہے جس کا نقطہ گداخت بہت زیادہ ہو مثلاً ٹنگسٹن $(3380C=MP)$ یہ فلامنٹ میں پیدا ہونے والی زیادہ سے زیادہ حرارت کو برقرار رکھ سکتا ہے نتیجتاً گرم ہو کر روشنی پیدا کرنے لگتا ہے اور اتنے درجے حرارت پر بھی اس کی تفسید نہیں ہوتی۔
- (iii) برقی رو کے حرارتی اثر کا استعمال فیوز میں کیا جاتا ہے جو ایک حفاظتی آلہ ہے بہت زیادہ کرنٹ بہنے کی صورت میں فیوز پگھل کر سرکٹ کو توڑ دیتا ہے جس سے برقی آلات اور سرکٹ کو نقصان سے بچایا جاسکتا ہے۔ فیوز کے تار کو خالص ٹن یا تانبہ اور ٹن کی بھرت سے بنایا جاتا ہے۔ ہے اس بھرت کا نقطہ گداخت بہت کم اور مزاحمیت بہت زیادہ ہوتی ہے۔ فیوز کو کرنٹ میں سلسلہ وار ترتیب میں جوڑا جاتا ہے جب سرکٹ میں بہت زیادہ کرنٹ بہنے لگتا ہے تو فیوز واڑ کا درجہ حرارت بڑھ جاتا ہے جس کی وجہ سے فیوز واڑ پگھل جاتی ہے اور سرکٹ ٹوٹ جاتا ہے۔
- (iv) کمپیوٹر، کمپیوٹر کے مانیٹر، ٹی وی، فریج وغیرہ میں حرارتی اثر غیر مطلوبہ ہوتا ہے۔
- برقی پاور: بجلی کے معاملے میں کسی سرکٹ میں برقی توانائی کے زیاں یا خرچ کی شرح کو برقی پاور کہتے ہیں۔

$$P = VI$$

$$\text{or } P = I^2 R \quad (\because V = IR)$$

$$\text{or } P = \frac{V^2}{R} \quad (\because I = \frac{V}{R})$$

$$\text{or } P = \frac{\text{برقی توانائی (E)}}{\text{وقت (t)}}$$

برقی پاور کی SI اکائی واٹ (W) ہے۔

ایک واٹ: ایک وولٹ (IV) مضمر فرق پر جب کسی برقی آلے سے 1A کرنٹ گزرتا ہے تو خرچ ہونے والی پاور ایک واٹ ہوتی ہے۔

$$P = VI$$

$$\boxed{1 \text{ Watt} = 1 \text{ Volt} \times 1 \text{ Ampere}}$$

برقی توانائی:

$$P = \frac{E}{t} \quad \left[\begin{array}{l} E - \text{برقی توانائی} \\ t - \text{وقت} \end{array} \right]$$

$$\therefore E = P \times t$$

برقی توانائی کی SI اکائی Ws یا J ہے۔

برقی توانائی کی کمرشیل (تجارتی) اکائی kWh یا Unit ہوتی ہے۔

$$\boxed{E = P \times t}$$

$$\therefore kWh = 1kW \times h$$

$$= 1000 \text{ W} \times 3600 \text{ s}$$

$$= 36 \times 10^5 \text{ Ws}$$

$$= 3.6 \times 10^6 \text{ J}$$

$$\boxed{1kWh = 3.6 \times 10^6 \text{ J}}$$

$$\boxed{1HP(\text{Horse Power}) = 746W}$$

مشق

[MCQ]

- 1- برقی چارجوں کے بہاؤ کو کیا کہتے ہیں؟
 - (a) برقی مضمّر
 - (b) برقی موصلیت
 - (c) برقی رو
 - (d) کوئی نہیں
- 2- برقی مضمّر کی پیمائش کے لیے کس آلے کا استعمال کیا جاتا ہے؟
 - (a) امیٹر
 - (b) گیلونیومیٹر
 - (c) وولٹ میٹر
 - (d) مضمّر پیم
- 3- برقی رو کی SI اکائی کیا ہے؟
 - (a) اوم
 - (b) ایکیر (A)
 - (c) وولٹ
 - (d) فیراڈے (F)
- 4- جب اکائی برقی چارج سرکٹ کے ایک نقطہ سے دوسرے نقطہ تک جاتا ہے تو اس دوران کیا گیا کام (جول میں) کیا کہلاتا ہے؟
 - (a) برقی چارج
 - (b) برقی مزاحمت
 - (c) برقی موصلیت
 - (d) مضمّر برقی
- 5- موصل کے مادے کے ذریعے موصل سے ہو کر گزرنے والی برقی رو کے بہاؤ میں جو رکاوٹ پیدا کی جاتی ہے اسے کہا کہتے ہیں؟
 - (a) مزاحمت
 - (b) موصلیت
 - (c) امالیت
 - (d) ان میں سے کوئی نہیں
- 6- موصل کی مزاحمت سیدھے تناسب میں ہوتی ہے اس کے:
 - (a) کراس سیکشن کے رقبے پر
 - (b) کشافٹ پر
 - (c) نقطہ گداخت پر
 - (d) لمبائی پر
- 7- ریواٹھیٹ کا خاص کام کیا ہے؟
 - (a) برقی رو کی مقدار میں اضافہ
 - (b) برقی رو کی مقدار میں کمی کرنا
 - (c) برقی رو کی مقدار میں اضافہ یا کمی
 - (d) ان میں سے کوئی نہیں
- 8- اوم کے قانون کو ثابت کرنے کے لیے اہم نکتہ کیا ہے؟
 - (a) امیٹر اور وولٹ میٹر سلسلہ وار جڑے ہونے چاہئیں
 - (b) امیٹر سلسلہ وار اور وولٹ میٹر متوازن ترتیب میں ہو۔

(c) امیٹر متوازن ترتیب میں اور وولٹ میٹر سلسلہ وار جڑا ہو۔

(d) امیٹر اور وولٹ دونوں متوازی ترتیب میں جڑے ہوں۔

9- فیوز واٹر کو کس تار سے جوڑا جاتا ہے؟

(a) لائیو تار سے (b) نیوٹرل تار سے

(c) ارتھ واٹر سے (d) مذکورہ بالا میں سے کسی بھی تار سے

10- جب برقی روگنداری جاتی ہے تو الیکٹران چلتے ہیں۔

(a) زیادہ مضم سے کم مضم کی طرف

(b) کم مضم سے زیادہ مضم کی طرف

(c) کرنٹ کی سمت میں

(d) کرنٹ کی مخالف سمت میں

جوابات:

- 1 (c) 2 (b) 3 (c) 4 (d) 5 (a) 6 (d)
7 (c) 8 (a) 9 (c)

11- مندرجہ ذیل کی SI اکائی لکھیے۔

(a) کرنٹ

(b) مضم فرق

(c) مزاحمت

(d) برقی پاور

(e) برقی توانائی (تجارتی)

12- اصطلاح ”مزاحمت“ کی تعریف بیان کیجیے۔




13- برقی رو کی پیمائش کرنے والا آلہ..... کہلاتا ہے۔

- 14- بلب کا فلامنٹ کس عنصر کا بنا ہوتا ہے؟
- 15- مختلف مزاحموں کو کتنے طریقے سے جوڑا جاتا ہے؟
- 16- ولٹ میٹر کو سرکٹ میں کس طرح جوڑا جاتا ہے؟
- 17- امیٹر کو سرکٹ میں کس طرح جوڑا جاتا ہے؟
- 18- بلب کے فلامنٹ کا نقطہ گداخت بہت زیادہ کیوں ہوتا ہے؟
- 19- فیوز کا تار بجلی کے آلات کی کس طرح حفاظت کرتا ہے؟
- 20- 1KWh کو جول کی اصطلاح میں بیان کیجیے۔
- 21- کسی موصل کی مزاحمت کو متاثر کرنے والے عوامل کون کون سے ہیں؟
- 22- برقی رو کیا ہے؟
- 23- برقی رو کی SI اکائی کیا ہے؟
- 24- برقی چارج کی SI اکائی کیا ہے؟
- 25- برقی رو کی پیمائش کس آلے کی مدد سے کی جاتی ہے؟
- 26- برقی سرکٹ میں امیٹر کو کس طرح جوڑا جاتا ہے؟

مختصر جواب والے سوالات (2 اور 3 نمبر)

- 1- I, P اور V کے درمیان تعلق بتائیے۔
- 2- اوم کلیہ بیان کیجیے۔ V اور R کے درمیان تعلق وضع کیجیے۔ V اور I کے درمیان گراف بنائیے۔
- 3- کرنٹ سے متعلق جول کا حرارتی اثر کیا ہے؟ اس کی عبارت لکھیے۔
- 4- ایک تار کی لمبائی l اور مزاحمت R ہے۔ اس تار کو اس طرح کھینچا گیا ہے کہ اس کی لمبائی دوگنی اور اس سیکشن کا رقبہ نصف ہو گیا ہے۔ اس تار کی مزاحمت کیا ہوگی؟

5- مندرجہ ذیل میں کے A اور B کے درمیان موثر مزاحمت کی تحسب کیجیے۔



6- گھریلو وائرنگ میں برقی آلات کو منسلک کرنے کا بہتر طریقہ کیا ہے؟ اس کی وجہ بیان کیجیے۔

7- دکھائیے کہ آپ 9Ω کی مزاحمت والے تین مزاحموں کو کس طرح جوڑیں گے کہ مزاحمت ہو جائے۔

(i) 13.5Ω (ii) 6Ω

8- (a) جول کا حرارتی کلیہ لکھیے۔

(b) دو لیپ جن میں سے ایک پر لکھا ہے $220V, 100W$ اور دوسرے پر لکھا ہے $220V, 60W$ انہیں متوازی

ترتیب میں ایک برقی مین سپلائی سے جوڑا گیا ہے اگر سپلائی وولٹیج $220V$ ہے تو کتنا کرنٹ حاصل کیا جاسکتا ہے۔


9- (a) ایک موصل کی مزاحمت کن عوامل پر منحصر ہوتی ہے ان کی فہرست بنائیے۔

(b) دھاتیں بجلی کی اچھی موصل اور گلاس خراب موصل کیوں ہیں؟ وجہ بتائیے۔

(c) برقی حرارتی آلات میں عام طور پر بھرت کیوں استعمال کی جاتی ہیں وجہ بتائیے۔

طویل جواب والے سوالات۔ (5 نمبر)

- 1- حرارت سے متعلق جول کا کلیہ بیان کیجیے۔ کسی موصل میں پیدا ہونے والی حرارت کن عوامل پر منحصر ہوتی ہے؟
- 2- مندرجہ ذیل سرکٹ میں۔



- (i) کل مزاحمت معلوم کیجئے۔
- (ii) 4Ω اور 2Ω مزاحموں کے آر پار مضمرفرق معلوم کیجئے۔
- 3- 2Ω، 3Ω اور 5Ω کے تین مزاحمے برقی سرکٹ میں منسلک ہیں۔ مندرجہ ذیل کی تحسب کیجئے۔
- (i) زیادہ سے زیادہ موثر مزاحمت۔
- (ii) کم سے کم موثر مزاحمت۔
- 4- کسی موصل کی مزاحمت کن عوامل پر منحصر ہوتی ہے؟ اس کی ریاضیاتی عبارت لکھیے۔ مزاحمیت کی SI اکائی بتائیے۔

- 1- دعویٰ (A): گھریلو کنکشن میں نیوز واٹر بجلی کے آلات کو خراب کر دیتے ہیں۔
- دلیل (R): استعمال ہونے والے آلے کے حساب سے نیوز واٹر کی موٹائی کا تعین کیا جاتا ہے۔
- (a) (A) درست نہیں ہے اور (R) درست ہے۔
- (b) (A) درست ہے اور (R) درست نہیں ہے۔
- (c) (A) اور (R) دونوں درست ہیں اور (A)، (R) کی درست وضاحت نہیں ہے۔
- (d) (A) اور (R) دونوں درست ہیں اور (A)، (R) کی درست وضاحت ہے۔
- 2- دعویٰ (A): جس کسی مزاحم R سے ہو کر کرنٹ I بہتا ہے تو حرارت خارج ہوتی ہے۔

دلیل (R): حرارت سے متعلق جول کا کلیہ کہتا ہے کہ $H=I^2RT$

- (a) درست نہیں ہے اور (R) درست ہے۔
 (b) درست ہے اور (R) درست نہیں ہے۔
 (c) (A) اور (R) دونوں درست ہیں اور (R)، (A) کی درست وضاحت نہیں ہے۔
 (d) (A) اور (R) دونوں درست ہیں اور (R)، (A) کی درست وضاحت ہے۔


3- مزاحمہ کے مضمّن فرق کی نظیری قدروں کے لیے کسی دیے ہوئے مزاحمہ میں بہنے والے کرنٹ کی قدر درج ذیل ہیں۔

V (Volt)	0.5	1.0	1.5	2.0	2.5	3.0	4.0	5.0
I (Amperes)	0.1	0.2	0.3	0.4	0.5	0.6	0.8	1.0

V اور I کے درمیان ایک گراف کھینچئے اور مزاحمہ کی مزاحمت معلوم کیجئے۔

نظیری مطالعہ

حکومت ہند نے 25 مارچ 2020 سے کووڈ-19 (COVID-19) کو پھیلنے سے روکنے کے لیے ملک بھر میں تین ہفتے کا لاک ڈاؤن کا اعلان کیا۔ لاک ڈاؤن میں نرمی کے ساتھ کئی بار توسیع کی گئی۔ اس سے کاروباری اور صنعتی سرگرمیوں میں کمی کی وجہ سے بجلی کی مانگ میں نمایاں اثر پڑا۔ گزشتہ ہفتے بجلی کی زیادہ سے زیادہ کھپت کے مقابلے لاک ڈاؤن کے پہلے ہفتے میں ملک بھر میں بجلی کی کھپت میں 22% کمی آئی۔ لاک ڈاؤن کے شروعاتی دور میں بجلی کی کھپت سال 2019 کے مقابلے 25% سے 30% کم رہی۔ دوسری طرف گھریلو بجلی کی کھپت میں اضافہ ہوا کیونکہ لاک ڈاؤن کے دوران لوگوں نے زیادہ وقت گھروں میں گزارا۔



ملک بھر میں یومیہ بجلی کی کھپت.

1- 2019 کے مقابلے 2020 میں بجلی کی کھپت میں تبدیلی کی وجہ کیا رہی ہے۔

- (a) کاروباری اور صنعتی سرگرمیوں میں کمی
(b) لوگوں کا زیادہ تر وقت گھر پر گزارا
(c) یہ دونوں ہی
(d) بجلی کی کھپت میں کوئی تبدیلی نہیں آئی

آلات	واٹ	گھنٹہ فی مہینہ	KWh فی مہینہ
پنکھا	65	15-730	1-47
برقی ہیٹر	1200	30-90	36-108
پریس	1000	1-10	1-10
واشنگ مشین	1800	7-40	13-72
کمپیوٹر	200	25-160	5-32

2- واٹ SI اکائی ہے۔

- (a) برقی رو (b) پاور (c) مضمر فرق (d) توانائی

3- بجلی کا بل استعمال کی گئی بجلی کی یونٹ کی شکل میں آتا ہے۔

- (a) 3.6×10^5 Joules (b) 3.6×10^5 WaHs
(c) 3.6×10^6 WaHs (d) 3.6×10^6 Joules

4- کل خرچ کی گئی توانائی ظاہر کی جاتی ہے۔

(a) $E = Q \times t$ (b) $E = \frac{Q}{t}$

(c) $E = P \times t$ (d) $E = \frac{P}{t}$

5- 4kw کا برقی ہیٹر 220V پاور والے ماخذ سے منسلک ہے 2 گھنٹے میں اس کے ذریعہ خرچ کی گئی توانائی ہے۔


- (a) 8 units (b) 4 units
(c) 16 units (d) 2 units

جواب۔

- 1 (c) 2 (b) 3 (d) 4 (c) 5 (a)

برقی رو کے مقناطیسی اثرات

باب - 12



مقناطیس وہ شے ہے جو لوہے اور لوہے سے بنی اشیاء کے تئیں کشش کا اظہار کرتی ہے۔

مقناطیس کی خصوصیات


- (i) ہر مقناطیس کے دو قطب ہوتے ہیں۔ شمالی قطب اور جنوبی قطب
- (ii) یکساں قطبین ایک دوسرے کو دفع کرتے ہیں۔
- (iii) غیر یکساں قطبین ایک دوسرے کے تئیں کشش کا اظہار کرتے ہیں۔
- (iv) آزادانہ طور پر لٹکا ہوا مقناطیس ہمیشہ ہی شمال-جنوب سمت میں ٹھہرتا ہے۔



مقناطیسی میدان : یہ مقناطیس کے اطراف وہ علاقہ ہے جس میں مقناطیسی قوت کو محسوس کیا جاسکتا ہے۔ یہ ایک ویکٹر مقدار ہے جو سمت اور قدر دونوں پر مشتمل ہوتی ہے۔ SI اکائی ٹیسلا ہے۔

مقناطیسی سوئی : یہ ایک چھوٹا سا چھڑ مقناطیس ہے جس کا شمالی سرا ہمیشہ زمین کے شمالی قطب اور جنوبی سرا زمین کے جنوبی قطب کی طرف ہوتا ہے۔

مقناطیسی میدان خطوط:



مقناطیسی میدان خط ایسا راستہ ہے جس سے ہو کر ایک مفروضی آزاد شمالی قطب جنوبی قطب کی طرف حرکت کرنے کی طرف مائل ہوتا ہے۔

کسی نقطہ پر مقناطیسی میدان خط پر کھینچا گیا مماس اس نقطہ پر مقناطیسی میدان کی سمت کو بتاتا ہے۔

مقناطیسی میدان خطوط کی خصوصیات


- مقناطیس کے باہر مقناطیسی میدان خطوط کی سمت ہمیشہ چھڑ مقناطیس کے شمالی قطب سے جنوبی قطب کی طرف ہوتی ہے اور انھیں تیر کے نشان سے دکھایا جاتا ہے۔
- مقناطیس کے اندر مقناطیسی میدان خطوط کی سمت چھڑ مقناطیس کے جنوبی قطب سے شمالی قطب کی طرف ہوتی ہے۔
- مقناطیسی میدان خطوط بند منحنی ہیں۔
- مقناطیسی میدان کی قوت کو مقناطیسی میدان خطوط کی قربت کے ذریعے ظاہر کیا جاتا ہے۔ جہاں خطوط زیادہ قریب ہوتے ہیں وہاں مقناطیسی قوت زیادہ ہوتی ہے اور جہاں خطوط دور دور ہوتے ہیں وہاں مقناطیسی قوت کم ہوتی ہے۔ کوئی بھی دو میدان خطوط ایک دوسرے کو قطع نہیں کرتے۔
- اگر وہ ایک دوسرے کو قطع کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ نقطہ تقاطع پر کمپاس کی سوئی دو مختلف سمتوں میں اشارہ کرتی ہے جو کہ ممکن نہیں ہے۔
- مضبوط مقناطیسی میدان میں میدانی خطوط قریب ہوتے ہیں۔

ہینس کرپچین اور شیڈ (1777-1851) وہ پہلا شخص تھا جس نے یہ بتایا کہ برقی رو مقناطیسی اثر پیدا کرتی ہے۔

دائیں ہاتھ کے انگوٹھے کا کلیہ

یہ کرنٹ بردار موصل سے وابستہ مقناطیسی میدان کی سمت کو متعین کرنے کا آسان طریقہ ہے۔

ایک کرنٹ بردار سیدھے موصل (یا تار) کو اپنے دائیں ہاتھ میں اس طرح پکڑیے کہ آپ کا انگوٹھا کرنٹ کی سمت میں اشارہ کرے۔ اس صورت میں موصل کے گرد لپٹی ہوئی انگلیاں مقناطیسی میدان کی سمت کو ظاہر کریں گی۔




اس کلیہ کو میکس ویل کا کارک اسکر یو کلیہ بھی کہتے ہیں۔

مستقیم موصل میں کرنٹ کی وجہ سے مقناطیسی میدان


- مقناطیسی میدان موصل کے ہر نقطہ پر ہم مرکز دائروں کے ذریعے دکھایا جاسکتا ہے۔
- سمت کا تعین دائیں ہاتھ کے انگوٹھے کے قانون کی مدد سے کیا جاسکتا ہے۔
- موصل کے نزدیک والے دائرے پاس پاس ہوتے ہیں۔
- مقناطیسی میدان موصل سے فاصلہ کے معکوس تناسب میں ہوتا ہے۔

$$\text{مقناطیسی میدان} \propto \frac{1}{\text{موصل سے فاصلہ}}$$



دائری لوپ میں کرنٹ کی وجہ سے مقناطیسی میدان

- مقناطیسی میدان موصل کے ہر نقطہ پر ہم مرکز دائروں کے ذریعے دکھایا جاسکتا ہے۔
- جب ہم تار سے دور جاتے ہیں تو دائرے مسلسل بڑے ہوتے جاتے ہیں۔
- موصل کے ہر نقطہ پر مقناطیسی میدان خطوط لوپ کے دائرہ پر مستقیم خط کی طرح نظر آتے ہیں۔
- لوپ کے اندر مقناطیسی میدان کی سمت یکساں ہوتی ہے۔



موصل دائری لوپ کے مقناطیسی میدان کو متاثر کرنے والے عوامل


- مقناطیسی میدان لوپ میں بہنے والے کرنٹ کے سیدھے تناسب میں ہوتا ہے۔
موصل سے گزرنے والے کرنٹ \propto مقناطیسی میدان
- مقناطیسی میدان موصل سے فاصلہ کے معکوسی (اُلٹے) تناسب میں ہوتا ہے۔

$$\text{مقناطیسی میدان} \propto \frac{1}{\text{موصل سے فاصلہ}}$$

- مقناطیسی میدان کوائل میں پھیروں کی تعداد کے سیدھے تناسب میں ہوتا ہے۔
- کوائل میں پھیروں کی تعداد \propto مقناطیسی میدان
- مقناطیسی میدان مجموعی ہے یعنی ہر پھیروں کا مقناطیسی میدان دوسرے پھیروں کے مقناطیسی میدان میں جمع ہو جاتا ہے کیونکہ برقی رو کی سمت ہر پھیروں میں یکساں ہے۔

سولینائیڈ (Solenoid)


- ایک ایسی کوائل جسے مجوز تانبہ کے تار کو استوانی شکل میں لپیٹ کر بنایا گیا ہو سولینائیڈ کہلاتی ہے۔
- سولینائیڈ کا مقناطیسی میدان چھڑ مقناطیس کی ہی طرح ہوتا ہے۔
- سولینائیڈ کے اندر مقناطیسی میدان یکساں ہے اور اسے متوازی خطوط کے ذریعے دکھایا جاتا ہے۔
- مقناطیسی میدان کی سمت:
سولینائیڈ کے باہر — شمال سے جنوب
سولینائیڈ کے اندر — جنوب سے شمال
- سولینائیڈ کا استعمال کسی نرم لوہے کے ٹکڑے کو مقناطیس بنانے کے لیے کیا جاتا ہے۔



برقی مقناطیس (Electromagnet)	مستقل مقناطیس (Permanent Magnet)
1- یہ عارضی مقناطیس ہوتا ہے تو آسانی سے غیر مقناطیسی کیا جاسکتا ہے۔	1- اس کو آسانی سے غیر مقناطیسی نہیں کیا جاسکتا۔
2- طاقت متغیر ہوتی ہے۔	2- طاقت معین (طے شدہ) ہوتی ہے۔
3- قطبیت (Polarity) بدلی جاسکتی ہے۔	3- قطبیت (Polarity) نہیں بدلتی۔
4- عام طور پر مضبوط مقناطیس ہوتے ہیں۔	4- عام طور پر کمزور مقناطیس ہوتے ہیں۔

مقناطیسی میدان میں کرنٹ بردار موصل پر لگنے والی قوت

آندرے میری ایمپیر (1775-1836) نے یہ تجویز کیا کہ مقناطیس بھی کرنٹ بردار موصل پر مساوی اور برعکس قوت لگاتا ہے۔



- موصل میں منتقلی سب سے زیادہ ہوتی ہے جب کرنٹ کی سمت مقناطیسی میدان کی عمودی سمت میں ہو۔
- اگر موصل میں بہنے والے کرنٹ کی سمت کو الٹ دیا جائے تو لگنے والی قوت کی سمت بھی الٹ جاتی ہے۔
- اگر ہم مقناطیس کے دونوں قطبین کو آپس میں تبدیل کر کے مقناطیسی میدان کی سمت کو تبدیل کر دیں تو بھی قوت کی سمت بدل جائے گی۔
- لہذا، قوت کی سمت کا انحصار
 - (a) کرنٹ کی سمت اور
 - (b) مقناطیسی میدان کی سمت پر ہوتا ہے۔

فلیمنگ کا بائیں ہاتھ کا کلیہ

اس کلیہ کے مطابق، اپنے بائیں ہاتھ کے انگوٹھے، پہلی انگلی اور درمیانی انگلی کو اس طرح پھیلائیے کہ وہ ایک دوسرے کے عمودی ہو جائیں۔ اگر پہلی انگلی مقناطیسی میدان کی سمت میں اور درمیانی انگلی کرنٹ کی سمت میں اشارہ کرتی ہے تو انگوٹھا موصل پر لگنے والی قوت کی سمت یا اس کے حرکت کرنے کی سمت کو بتائے گا۔



- انسانی جسم کے اندر دل اور دماغ میں اہم مقناطیسی میدان موجود ہوتا ہے۔
- MRI (Magnetic Resonance Imaging) کا استعمال جسم کے اندرونی حصوں کی شبیہ حاصل کرنے کے لیے کیا جاتا ہے۔
- گیلوینومیٹر (Galvanometer): یہ ایک ایسا آلہ ہے جو سرکٹ میں کرنٹ کی موجودگی کو بتاتا ہے۔ اگر اس آلے کا پوائنٹر صفر نشان پر ہے تو اس کا مطلب ہے کہ سرکٹ میں کرنٹ نہیں بہ رہا ہے۔
- اگر پوائنٹر صفر نشان کے دائیں یا بائیں منحرف ہوتا ہے تو اس سے سرکٹ میں کرنٹ کی موجودگی ظاہر ہوتی ہے۔
- یہ کرنٹ کی سمت بھی بتاتا ہے۔

برقی موٹر

برقی موٹر ایک ایسا آلہ ہے جو برقی توانائی کو میکانیکی توانائی میں تبدیل کر دیتا ہے۔ برقی موٹر کا استعمال بجلی کے پنکھوں، واشنگ مشین، مکسر، ریفریجریٹور وغیرہ میں کیا جاتا ہے۔

امالی کرنٹ :-


جب ایک موصل کو بدلتے ہوئے مقناطیسی میدان میں رکھا جاتا ہے تو اس میں کچھ کرنٹ پیدا ہوتا ہے۔ اس کرنٹ کو امالی کرنٹ اور اس مظہر کو برقی مقناطیسی امالیت کہتے ہیں۔



برق مقناطیسی امالیت

اس مظہر کی وضاحت مندرجہ ذیل دو تجربات کی روشنی میں کی جاسکتی ہے۔


پہلا تجربہ: ”از خود امالیت“



- اس تجربہ میں ، جب چھڑ مقناطیس کے شمالی قطب کو کوائل کے قریب لاتے ہیں یا اس سے دور لے جاتے ہیں تو گیلوینومیٹر کی سوئی میں لمحاتی انحراف پیدا ہوتا ہے یعنی سوئی ایک لمحہ کے لیے صفر نشان کے کسی ایک طرف منحرف ہوتی ہے۔ پہلے دائیں پھر بائیں طرف۔ گیلوینومیٹر کی سوئی میں انحراف کرنٹ کی موجودگی کی علامت ہے۔
- اسی طرح اگر ہم مقناطیس کو سکون کی حالت میں رکھیں اور کوائل کو مقناطیس کے شمالی قطب کی طرف لائیں یا اس سے دور لے جائیں تو اس مرتبہ بھی ہم گیلوینومیٹر کی سوئی میں انحراف کا مشاہدہ کریں گے۔
- اگر چھڑ مقناطیس اور کوائل دونوں کو حالت سکون میں رکھا جائے تو گیلوینومیٹر کی سوئی میں کسی قسم کا انحراف نہیں ہوگا۔
- اس تجربہ کو مقناطیس کے جنوبی قطب کے ساتھ بھی انجام دیا جاسکتا ہے۔ اس معاملے میں بھی ہم گیلوینومیٹر کی سوئی میں انحراف کا مشاہدہ کریں گے لیکن اس مرتبہ یہ پہلے معاملے کے برعکس ہوگا۔

- اس تجربہ سے یہ نتیجہ اخذ کیا جاسکتا ہے کہ کوائل کی مناسبت میں مقناطیس کی حرکت یا مقناطیس کی مناسبت میں کوائل کی حرکت مقناطیسی میدان کو تبدیل کر دیتی ہے۔ مقناطیسی میدان خطوط میں ہونے والی اس تبدیلی کی وجہ سے کوائل میں مضمر فرق کی امالیت ہو جاتی ہے جو سرکٹ میں کرنٹ کی امالیت کا سبب ہے۔

دوسرا تجربہ: باہمی امالیت (Mutual Induction)



اس تجربہ میں بیٹری سے منسلک کوائل-1 کے پلگ کو کنجی میں لگائیے اور گیلوینومیٹر میں انحراف کا مشاہدہ کیجیے۔ اب پلگ کو باہر نکالیے اور گیلوینومیٹر میں انحراف کا مشاہدہ کیجیے۔ اب یہ انحراف برعکس سمت میں ہوگا۔

اس طرح، ہم یہ نتیجہ نکالتے ہیں کہ جب کوائل-1 (پرائمری کوائل) میں کرنٹ تبدیل ہوتا ہے تو کوائل-2 (ثانوی کوائل) میں مضمر فرق کی امالیت ہوتی ہے۔

اس کی وجہ یہ ہے کہ جب بھی پرائمری کوائل میں کرنٹ تبدیل ہوتا ہے تو

↓
اس سے وابستہ مقناطیسی میدان میں تبدیلی آتی ہے

↓
اب، ثانوی کوائل (کوائل-2) کے اطراف مقناطیسی میدان خطوط تبدیل ہو جاتے ہیں اور اس کوائل میں کرنٹ کی امالیت ہوتی ہے جسے گیلوینومیٹر کی سوئی میں ہونے والے انحراف کی شکل میں دیکھا جاسکتا ہے۔

کھڑکا کھلنے پر: گیلوینومیٹر کی سوئی میں انحراف۔

کھڑکا بند ہونے پر: گیلوینومیٹر کی سوئی میں انحراف لیکن مخالف سمت میں۔


کرنٹ مستحکم رکھنے پر: گیلوینومیٹر کی سوئی میں کوئی انحراف نہیں ہوا۔

یہ عمل، جس کے تحت پرائمری کوائل میں کرنٹ کو تبدیل کرنے کی وجہ سے ثانوی کوائل میں کرنٹ کی امالیت ہوتی ہے، برق مقناطیسی امالیت کہلاتا ہے۔

امالی کرنٹ اس وقت سب سے زیادہ ہوتا ہے جب کوائل کی حرکت کی سمت مقناطیسی میدان کے ساتھ زاویہ قائمہ پر ہوتی ہے۔

فلیمنگ کا دائیں ہاتھ کا کلیہ

اس کلیہ کے مطابق، اپنے دائیں ہاتھ کے انگوٹھے، پہلی انگلی اور درمیانی انگلی کو اس طرح پھیلائیے کہ وہ ایک دوسرے کے عمودی ہوجائیں۔ اگر پہلی انگلی مقناطیسی میدان کی سمت میں اور انگوٹھا موصل کے حرکت کرنے کی سمت میں اشارہ کرے تو درمیانی انگلی امالی کرنٹ کی سمت کو بتائے گی۔




برقی جنریٹر برق مقناطیسی امالیت کے اصول پر مبنی ہے۔ برقی جنریٹر ایسا آلہ ہے جو میکینیکی توانائی کو برقی توانائی میں تبدیل کردیتا ہے۔

کرنٹ (Current)

متبادل کرنٹ (AC)


یہ ایک خاص وقفہ کے بعد اپنی سمت کو تبدیل کر لیتا ہے۔



اس کا تواتر ہندوستان میں 50Hz اور امریکہ میں 60Hz ہے۔
اس کا مطلب ہے کہ ہر $\frac{1}{100}$ سیکنڈ میں کرنٹ اپنی سمت کو تبدیل کر لیتا ہے۔

راست کرنٹ (DC)

یہ وقت کے ساتھ اپنی سمت کو تبدیل نہیں کرتا



اس کا تواتر صفر ہرگز ہوتا ہے۔

AC کو توانائی کے زیادہ نقصان کے بغیر
زیادہ فاصلوں تک ترسیل کیا جاسکتا ہے۔
AC کو ذخیرہ نہیں کیا جاسکتا ہے۔
AC کے ذرائع: پاور اسٹیشن

DC کو زیادہ فاصلوں پر ترسیل کرنے
میں توانائی کا نقصان ہوتا ہے۔
DC کو ذخیرہ کیا جاسکتا ہے۔
DC کے ذرائع: سیل، بیٹری، ذخیرہ سیل۔

طویل فاصلوں کے لیے برقی پاور کی ترسیل کے دوران توانائی کا بہت زیادہ نقصان نہیں ہوتا ہے لہذا پاور کی ترسیل پر زیادہ خرچ نہیں آتا ہے۔

ہندوستان میں AC کا تواتر 50 Hz ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر $\frac{1}{100}$ سیکنڈ میں کرنٹ اپنی سمت کو تبدیل کر لیتا ہے

گھریلو برقی سرکٹ (Domestic Electric Circuit)

ہمارے گھروں میں برقی پاور 220 V کے مضمر فرق اور 50 Hz تواتر پر فراہم کی جاتی ہے۔

گھریلو سرکٹ میں تین تار ہوتے ہیں:

- لال رنگ کے ججز سے ڈھکی ہوئی تار — لائیو وائر (یا زندہ تار) کہلاتی ہے اور اس کا مضمر 220 V ہوتا ہے۔
 - سیاہ رنگ کے ججز سے ڈھکی ہوئی تار — نیوٹرل وائر کہلاتی ہے اور اس کا مضمر صفر ہوتا ہے۔
- اس طرح دونوں تاروں کا مضمر فرق 220 V ہو جاتا ہے۔


(iii) ہرے رنگ کے چمچ سے ڈھکی ہوئی تار— ارتھ وائر کہلاتی ہے۔

اس تار کو گھر کے نزدیک زمین کے نیچے ایک تانبہ کی پلیٹ سے منسلک کر دیا جاتا ہے۔

برقی آلات کے دھاتی حصہ کو ارتھ کے تار سے جوڑ دیا جاتا ہے اور یہ ایک حفاظتی تدبیر کے طور پر کام کرتا ہے۔

ارتھ وائر کس طرح کام کرتی ہے

ارتھ وائر کرنٹ کے لیے کم مزاحمت کا ایصال راستہ فراہم کرتی ہے لہذا اگر کسی برقی آلہ کے دھاتی جسم میں کرنٹ بہنے لگے تو اس کا مضر زمین کے مساوی بنا رہتا ہے یعنی اس کا مضر صفر ہو جاتا ہے اور استعمال کنندہ کو بجلی کا جھٹکا نہیں لگتا ہے۔



گھریلو سرکٹ سے متعلق اہم باتیں

- ہر ایک برقی آلے کے لیے علیحدہ سوئچ ہوتا ہے۔
- ہر ایک آلے کو مساوی مضر فرق فراہم کرنے کے لیے انہیں ایک دوسرے کے ساتھ متوازی ترتیب میں منسلک کیا جاتا ہے تاکہ انہیں کسی بھی وقت استعمال کیا جاسکے۔
- ہم اپنے گھروں میں دو برقی سرکٹ بناتے ہیں— ایک سرکٹ 15 A کرنٹ کے لیے تاکہ زیادہ پاور والے آلات کو استعمال کیا جاسکے اور دوسرا سرکٹ 5 A کرنٹ کے لیے جس میں کم پاور والے آلات کو استعمال کیا جاسکے۔

ڈسٹرپوش باکس → بجلی کا میٹر → فیوز → مین سپلائی → بجلی کا کھمبا

↓
الگ الگ سرکٹ

شارٹ سرکٹ (Short Circuit)

جب زندہ تار اور نیوٹرل تار کا جڑ ختم ہونے کی وجہ سے ایک دوسرے کے رابطے میں آجاتے ہیں تو سرکٹ میں کرنٹ اچانک بڑھ جاتا ہے اسے شارٹ سرکٹ کہتے ہیں۔

برقی آلے میں کسی خرابی کی وجہ سے یا پھر دونوں تاروں کا جڑ ختم ہو جائے تو سرکٹ میں کرنٹ کے بہاؤ کے تیس صفر یا قابل نظر انداز مقدار میں مزاحمت پیدا ہوتی ہے جس کے نتیجے میں بہت زیادہ کرنٹ بننے لگتا ہے۔

جول ہیٹنگ اثر کی وجہ سے لائیو وائر میں حرارت پیدا ہونے لگتی ہے اور چنگاریاں نکلنے لگتی ہیں جس سے وائر اور آلات خراب ہو سکتے ہیں۔

اور لوڈنگ (Over loading)

اور لوڈنگ کی دو وجوہات ہیں (i) ایک ہی ساکٹ میں کئی آلات کو ایک ساتھ منسلک کرنا اور (ii) وولٹیج میں اچانک بہت زیادہ اضافہ۔ اگر کسی مخصوص وقت میں آلات کے ذریعے حاصل کیا جانے والا کرنٹ وائر کی برداشت سے زیادہ ہے تو یہ وائر گرم ہو جاتی ہے۔ اس عمل کو اور لوڈنگ کہا جاتا ہے۔

● فیوز ایک ایسی تدبیر ہے جس کی مدد سے سرکٹ کو شارٹ ہونے یا اور لوڈنگ سے بچایا جاسکتا ہے۔

حفاظتی تدبیریں

● برقی فیوز

● ارتھ وائر

● ایم سی بی (MCB)

مشق

MCQ

- 1- برقی مقناطیس کی کوریسی ہونی چاہیے۔
(a) نرم لوہے کی (b) سخت لوہے کی (c) زنگ آلود لوہے کی (d) ان میں سے کوئی نہیں
- 2- دائیں ہاتھ کے انگوٹھے کا کلیہ کس نے پیش کیا تھا؟
(a) آرسٹیڈ نے (b) فلیمنگ نے (c) آئنسٹین نے (d) میکسویل نے
- 3- برقی آلات میں سوئچ لگائے جاتے ہیں:
(a) لائیووائر میں (b) ارتھوائر میں (c) نیوٹرل تار میں (d) مذکورہ بالا سبھی میں
- 4- برقی مقناطیس امالیت کی لازمی شرط ہے:
(a) تار کی کوائل اور گیلونیمیو میٹر کے درمیان نسبتی حرکت
(b) گیلونیمیو میٹر اور مقناطیس کے درمیان نسبتی حرکت
(c) گیلونیمیو میٹر اور جنریٹر کے درمیان نسبتی حرکت
(d) تار کی کوائل اور مقناطیس کے درمیان نسبتی حرکت
- 5- کسی برقی سرکٹ میں برقی رو کی موجودگی کی جانچ کس آلے کی مدد سے کر سکتے ہیں؟
(a) گیلونیمیو میٹر (b) جنریٹر (c) موٹر (d) ان میں سے کوئی نہیں
- 6- برقی مقناطیس امالیت کیا ہے؟
(a) کسی شے کو چارج کرنے کا عمل
(b) برقی موٹر میں کوائل کو گھمانے کا عمل

(c) کوائل اور مقناطیس کی نسبتی حرکت کی وجہ سے کوائل میں امالی برقی روکا پیدا ہونا۔

(d) کرنٹ بردار کوائل کی وجہ سے مقناطیسی میدان کا پیدا ہونا۔

7- وہ آلہ جو برقی رو پیدا کرتا ہے۔

(a) برقی جنریٹر (b) گیلونیومیٹر

(c) امیٹر (d) برقی موٹر

8- کرنٹ بردار موصل پر کوئی قوت کام نہیں کرتی اگر:

(a) مقناطیسی میدان عمودی ہو

(b) مقناطیسی میدان متوازی ہو

(c) مقناطیسی میدان سے دور ہو

(d) مقناطیسی میدان کے درمیان ہو

9- شارٹ سرکٹ میں برقی روکا کیا ہوتا ہے؟

(a) بہت کم ہو جاتی ہے

(b) کوئی تبدیلی نہیں آتی

(c) اضافہ ہو جاتا ہے

(d) مسلسل طور پر تبدیل ہوتی رہتی ہے۔

10- مغرب کی سمت میں حرکت پذیر الفا ذرہ مقناطیسی میدان کی وجہ سے شمال کی سمت میں منحرف ہو جاتا ہے۔

مقناطیسی میدان کی سمت ہے:


(a) جنوب کی طرف (b) مشرق کی طرف (c) نیچے کی طرف (d) اوپر کی طرف

جوابات: (a) -1 (d) -2 (c) -3 (d) -4 (a) -5

(a) -6 (a) -7 (b) -8 (c) -9 (c) -10

مختصر ترین جواب والے سوالات (1 نمبر)

- 1- متناطیسی میدان خطوط کی تعریف بیان کیجیے۔
- 2- ہندوستان میں استعمال ہونے والے AC کا تواتر کیا ہے؟
- 3- برق متناطیسی امالیت کی دریافت کس نے کی؟
- 4- شارٹ سرکٹ سے آپ کیا سمجھتے ہیں؟
- 5- متناطیسی میدان خطوط ایک دوسرے کو قطع کیوں نہیں کرتے؟
- 6- ایک چارج شدہ ذرہ کسی یکساں متناطیسی میدان میں زاویہ قائمہ پر داخل ہوتا ہے۔ اس چارج شدہ ذرہ کی نوعیت بتائیے۔ کیا یہ ذرہ صفحہ کے باہر کی طرف عمودی طور پر قوت کو محسوس کرے گا؟



فلیمنگ کے بائیں ہاتھ کے کلیہ کا استعمال کیجیے

- 1- مقناطیس کسے کہتے ہیں؟
- 2- مستقل مقناطیس کسے کہتے ہیں؟
- 3- عارضی مقناطیس کسے کہتے ہیں؟
- 4- برقی مقناطیس کسے کہتے ہیں؟
- 5- مقناطیسی میدان خطوط کی سمت کے بارے میں لکھیے۔
- 6- مستقیم کرنٹ، بردار موصل کے چاروں طرف مقناطیسی میدان خطوط کی شکل کیسی ہوتی ہے؟
- 7- خالی جگہوں کو پُر کیجیے:
 - (i) مائکروفون برقی رو کے..... اثر پر کام کرتا ہے۔
 - (ii) مقناطیس کے..... قطب ہوتے ہیں۔
 - (iii) آزادانہ طور پر لٹکی ہوئی چھڑ مقناطیس ہمیشہ..... سمت کی طرف اشارہ کرتی ہے۔
 - (iv) مقناطیس کے..... قطبین ایک دوسرے کو دفع کرتے ہیں۔
 - (v) مقناطیس کے..... قطبین ایک دوسرے کے تئیں کشش کا اظہار کرتے ہیں۔
- 8- صحیح یا غلط بتائیے:
 - (i) قدرتی مقناطیس مستقل مقناطیس ہوتے ہیں۔
 - (ii) سبھی کرنٹ بردار موصل، مقناطیسی میدان پیدا نہیں کرتے۔
 - (iii) سبھی برقی مقناطیس، سولینائیڈ ہیں۔
 - (iv) اسپیکر، برقی / مقناطیسی اثر پر کام کرتے ہیں۔

- (v) سولینائڈ یکساں مقناطیسی میدان پیدا کرتی ہے۔
- (vi) سولینائڈ میں برقی رو کی مقدار کو بڑھانے سے مقناطیسی قوت کم ہو جاتی ہے۔
- (vii) سولینائڈ میں کوائل کے پھیروں کی تعداد بڑھانے پر مقناطیسی قوت میں اضافہ ہوتا ہے۔

جوابات: T -7 F -6 T -5 T -4 T -3 F -2 T -1

مختصر جواب والے سوالات (3 نمبر)

- 1- (a) کوئی سرکٹ کس صورت میں شارٹ ہو جاتا ہے؟
- (b) اوور لوڈنگ کسے کہتے ہیں؟
- 2- برقی سرکٹ میں استعمال ہونے والی حفاظتی تدابیر بتائیے۔
- 3- سولینائڈ کسے کہتے ہیں؟ سولینائڈ کے کس حصے میں مقناطیسی میدان یکساں ہوتا ہے؟
- 4- کرنٹ بردار مستقیم موصل کے میدان خطوط کا پیٹرن بنائیے۔
- 5- ارتھ وائر کیا ہے؟ یہ ہمارے گھریلو سرکٹ میں کس طرح کام کرتی ہے؟
- 6- مقناطیسی میدان پیدا کرنے کے تین طریقے لکھیے؟


طویل جواب والے سوالات (5 نمبر)

- 1- ایک سرگرمی کی مدد سے برق مقناطیسی امالیت کے مظہر کی وضاحت کیجیے۔ اس کا ایک استعمال بھی لکھیے۔
- 2- گھریلو سرکٹ کا ڈائیکرام بنائیے۔ نیوٹرل وائر، لائیو وائر اور ارتھ وائر کا رنگ اور کام بیان کیجیے۔
- 3- برق مقناطیس کسے کہتے ہیں؟ برق مقناطیس کی کور بنانے کے لیے کس قسم کے مادہ کا استعمال کیا جاتا ہے؟ کیا ہم برق مقناطیس کی کور بنانے کے لیے اسٹیل کا استعمال کر سکتے ہیں؟
- 4- فلیمنگ کے بائیں ہاتھ کے قانون کی وضاحت کیجیے۔

- 1- دعویٰ (A): ہر ایک مقناطیس میں دو قطب ہوتے ہیں—شمال اور جنوب۔
- دلیل (R): یکساں قطبین ایک دوسرے کو دفع کرتے ہیں۔
- (a) (A) درست نہیں ہے اور (R) درست ہے۔
- (b) (A) درست ہے اور (R) درست نہیں ہے۔
- (c) (A) اور (R) دونوں درست ہیں اور (R)، (A) کی درست وضاحت نہیں ہے۔
- (d) (A) اور (R) دونوں درست ہیں اور (R)، (A) کی درست وضاحت ہے۔
- 2- دعویٰ (A): مقناطیسی میدان خطوط کبھی بھی ایک دوسرے کو قطع نہیں کرتے ہیں۔
- دلیل (R): کسی نقطہ پر بہ یک وقت دو شمال سمتیں ممکن نہیں ہیں۔
- (a) (A) درست نہیں ہے اور (R) درست ہے۔
- (b) (A) درست ہے اور (R) درست نہیں ہے۔
- (c) (A) اور (R) دونوں درست ہیں اور (R)، (A) کی درست وضاحت نہیں ہے۔
- (d) (A) اور (R) دونوں درست ہیں اور (R)، (A) کی درست وضاحت ہے۔
- 3- دعویٰ (A): جب موٹر میں کوائل کی رفتار میں اضافہ ہوتا ہے تو اس میں بہنے والا کرنٹ کم ہو جاتا ہے۔
- دلیل (R): برقی موٹر کی گردش کے دوران کچھ امالی کرنٹ بھی پیدا ہوتا ہے۔
- (a) (A) درست نہیں ہے اور (R) درست ہے۔
- (b) (A) درست ہے اور (R) درست نہیں ہے۔
- (c) (A) اور (R) دونوں درست ہیں اور (R)، (A) کی درست وضاحت نہیں ہے۔
- (d) (A) اور (R) دونوں درست ہیں اور (R)، (A) کی درست وضاحت ہے۔

نظیری مطالعہ

فطری طور پر بجلی (برق) ایک باقاعدہ سرکٹ کے مطابق زمین میں واپس لوٹ جاتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ کرنٹ ایک طے شدہ سرکٹ سے گزرتا ہے اور پھر سروس پینل میں واپس جاتا ہے اور اس کے بعد تاروں کے ذریعے واپس آجاتا ہے۔ حالانکہ اگر تاروں کے درمیان کنیکشن ڈھیلا ہو یا ٹوٹا ہوا ہو تو کرنٹ لیک کر سکتا ہے۔ اس حالت میں برقی رو (کرنٹ) فوری طور پر چھوٹا راستہ اختیار کرتے ہوئے زمین میں چلا جاتا ہے۔ یہ راستہ عام طور سے جلنے والی اشیاء یا انسانوں سے آسانی سے گزرتا ہے۔ اس کی وجہ سے شارٹ سرکٹ سے آگ لگنے اور کرنٹ کا جھٹکا لگنے کا خطرہ رہتا ہے۔ ایسا ہونے کی وجہ یہ ہے کہ یہ مادے تانبے کے تار کے مقابلے کرنٹ کو کم مزاحمت کا راستہ فراہم کرتے ہیں۔



شارٹ سرکٹ جس آلہ کے ذریعہ روکا جاسکتا ہے اسے فیوز کہتے ہیں۔

1- شارٹ سرکٹ کے وقت سرکٹ کے کرنٹ میں

(a) کافی حد تک کمی آتی ہے (b) کوئی تبدیلی نہیں ہوتی ہے

(c) بہت زیادہ اضافہ ہوتا ہے (d) لگا تار بدلتا رہتا ہے

2- شارٹ سرکٹ کے دوران زندہ تار اور نیوٹرل تار ایک دوسرے کے رابطے میں آجاتے ہیں۔ اس کے پیچھے کیا وجہ ہے۔

(i) سرکٹ کے تاروں کا حاجز خراب ہونا (ii) تاروں کے کنیکشن ڈھیلا ہونا

(iii) آلہ کی وائرنگ غلط ہونا (iv) (i)، (ii) اور (iii) سبھی

3- (a) فیوز کیا ہے؟

(b) یہ کس اصول پر کام کرتا ہے؟

4- آلہ کے ساتھ فیوز کو کس ترتیب میں لگایا جاتا ہے۔

جواب۔


(d) 2 (c) 1



باب - 13



ہمارا ماحول



ماحول سے مراد ہے ہر وہ چیز جو ہمارے اطراف میں پائی جاتی ہے۔ اس میں جاندار (حیاتیاتی) اور بے جان (غیر حیاتیاتی) دونوں قسم کے اجزا شامل ہیں۔ لہذا ماحول تمام جاندار اجسام کے ساتھ ساتھ پانی اور ہوا پر بھی مشتمل ہے۔

کسی خطہ میں باہمی عمل کرنے والے سبھی عضویے ماحول کے بے جان اجزاء کے ساتھ مل کر ماحولیاتی نظام کی تشکیل کرتے ہیں۔ ماحولیاتی نظام میں جاندار عضویے اپنی غذا حاصل کرنے کے لیے ایک دوسرے پر منحصر ہوتے ہیں جس کے نتیجے میں قدرتی ماحول میں مختلف غذائی زنجیریں اور غذائی جال تشکیل پاتے ہیں۔

انسانی سرگرمیوں کی وجہ سے ماحولیاتی مسائل پیدا ہوتے ہیں مثلاً اوزن پرت کا پتلا ہونا اور بڑی مقدار میں کچرے کی پیداوار۔


ماحولیاتی نظام اور اس کے اجزا

کسی خطہ میں باہمی عمل کرنے والے سبھی عضویے ماحول کے بے جان اجزاء کے ساتھ مل کر ماحولیاتی نظام کی تشکیل کرتے ہیں۔ مثلاً جنگل، تالاب وغیرہ

ماحولیاتی نظام کی اقسام: اس کی دو قسمیں ہیں۔

- (a) قدرتی ماحولیاتی نظام: وہ ماحولیاتی نظام جو قدرتی طور پر وجود میں آتے ہیں۔ مثلاً جنگل، جھیل اور سمندر
- (b) مصنوعی ماحولیاتی نظام: انسان کے بنائے ہوئے ماحولیاتی نظام مصنوعی ماحولیاتی نظام کہلاتے ہیں۔ مثلاً کھیت، ایکوریم اور باغیچے

اس طرح ایک ماحولیاتی نظام کے حیاتیاتی عوامل میں زندہ عضویے اور غیر حیاتیاتی عوامل میں درجہ حرارت، بارش، ہوا، مٹی اور معدنیات جیسے طبیعی عوامل شامل ہیں۔



- (a) غیر حیاتیاتی اجزا: درجہ حرارت، بارش، ہوا، مٹی اور معدنیات جیسے سبھی طبعی عوامل غیر حیاتیاتی اجزا کی تشکیل کرتے ہیں۔
- (b) حیاتیاتی اجزا: پودے، جانور، بیکٹیریا، پھپھوند وغیرہ جیسے سبھی جاندار عضوے حیاتیاتی اجزا کی تشکیل کرتے ہیں۔
- تغذیہ کی بنیاد پر حیاتیاتی اجزا کی مزید درجہ بندی مندرجہ ذیل طریقے سے کی جاتی ہے۔

پروڈیوسر (Producer): سبھی ہرے پودے اور نیلی-ہری الگی نوری توانائی کا استعمال کر کے (ضیائی تالیف) غیر نامیاتی مادہ سے اپنی غذا (شکر اور اسٹارچ) خود تیار کر سکتے ہیں۔

صارفین (Consumers): اس زمرے میں وہ عضوے شامل ہیں جو اپنی بقا کے لیے بالواسطہ یا بلاواسطہ طور پر پروڈیوسر پر انحصار کرتے ہیں۔ بالفاظ دیگر صارفین پروڈیوسر کے ذریعے تیار کی گئی غذا کا استعمال کرتے ہیں۔

(i) نباتات خور: نباتات/گھاس کھانے والے۔ مثلاً گائے، ہرن وغیرہ

(ii) گوشت خور: گوشت کھانے والے۔ مثلاً شیر، چیتا وغیرہ

(iii) طفیلیے: دیگر مردہ یا زندہ عضووں سے غذا حاصل کرتے ہیں۔ مثلاً پلازموڈیم، جونک، امریبیل

(iv) ہمہ خور: نباتات/گھاس اور گوشت دونوں کو کھاتے ہیں۔ مثلاً کوا، انسان۔

تحلیل گر (Decomposers): پھپھوند اور بیکٹیریا جو مردہ پودوں، جانوروں کے پیچیدہ مرکبات کو سادہ کائیوں میں توڑ (تحلیل) دیتے ہیں۔ اس طرح تحلیل گر قدرتی وسائل کے احیاء میں مدد کرتے ہیں۔


غذائی زنجیر

- غذائی زنجیر عضووں کا ایسا سلسلہ ہے جس میں ایک عضو یہ دوسرے عضو یہ کو غذا کے طور پر استعمال کرتا ہے۔ مثال کے طور پر شیر → ہرن → گھاس
- غذائی زنجیر کا ہر ایک مرحلہ (جس کے ذریعے سے توانائی کی منتقلی ہوتی ہے) تغذیٰ درجہ (Trophic Level) کہلاتا ہے۔


تغذیٰ درجات کے مابین توانائی کا بہاؤ

- غذائی زنجیر میں توانائی کا بہاؤ ایک سمتی ہوتا ہے۔

- ہرے پودے اپنی پتیوں پر پڑنے والی سورج کی توانائی (روشنی) کا 1% حصہ ہی جذب کر پاتے ہیں اور اسے غذائی توانائی میں تبدیل کر دیتے ہیں۔
- 10 فیصد کا قانون: اگلے تغذئی درجہ تک صرف 10% توانائی ہی منتقل ہوتی ہے اور 90% توانائی موجودہ تغذئی درجہ کے ذریعے اپنی نمو اور نشوونما کے لیے استعمال کر لی جاتی ہے۔
- غذائی زنجیر میں ایک تغذئی درجہ سے دوسرے تغذئی درجہ میں منتقل ہونے والی توانائی مسلسل کم ہوتی جاتی ہے لہذا غذائی زنجیریں 3-4 تغذئی درجات پر ہی مشتمل ہوتی ہے۔




- **حیاتیاتی تکبیر (Bio-magnification):** غذائی زنجیر میں ایک تغذئی درجہ سے دوسرے تغذئی درجے میں نقصان دہ کیمیائی اشیاء کے ارتکاز میں اضافہ ہوتا جاتا ہے۔ اس عمل کو حیاتیاتی تکبیر (Bio-magnification) کہتے ہیں۔



- اس قسم کی کیمیائی اشیاء کا سب سے زیادہ ارتکاز انسانی جسموں میں پایا جاتا ہے۔ کیونکہ انسان غذائی زنجیر میں سب سے اوپر واقع ہے۔


غذائی جال (Food Web): مختلف غذائی زنجیریں قدرتی طور پر ایک دوسرے سے منسلک ہو جاتی ہیں اور ایک جال جیسی ساخت کی تشکیل کرتی ہیں جسے غذائی جال (Food Web) کہتے ہیں۔




ماحولیاتی مسائل: ماحول میں رونما ہونے والی تبدیلیوں کا ہم پر اثر پڑتا ہے اور ہماری سرگرمیاں ہمارے اطراف کے ماحول کو تبدیل کر دیتی ہیں۔ یہ سرگرمیاں رفتہ رفتہ ماحولیاتی تنزلی کا سبب بن جاتی ہیں جس کے نتیجے میں ماحولیاتی مسائل پیدا ہو جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر اوزون پرت کا پتلا ہونا اور فضلہ کا اتلاف۔ اسکے علاوہ آلودگی اور جنگلات کی کٹائی وغیرہ۔

اوزون پرت کا پتلا ہونا (Depletion of Ozone Layer)

- اوزون (O₃) پرت فضائے قائمہ (Stratosphere) میں پائی جاتی ہے جو ہمارے کرہ باد کا حصہ ہے۔ فضائے قائمہ سطح سمندر سے 12 تا 50 کلومیٹر کی اونچائی تک پھیلی ہوئی ہے۔
- اوزون مندرجہ ذیل ضیا۔ کیمیائی تعامل کے نتیجے میں پیدا ہوتی ہے۔
- زیادہ توانائی والی الٹرا وولٹیٹ (UV) شعاعیں O₂ سالموں کو توڑ کر آزاد آکسیجن (O) اٹیم میں بدل دیتی ہیں۔



یہ آکسیجن اٹیم (O) آکسیجن کے سالمے (O₂) سے مل کر اوزون سالمہ O₃ بناتے ہیں۔



- اوزون پرت ہماری زمین کے اطراف ایک حفاظتی کبیل کی طرح ہے جو سورج سے آنے والی زیادہ تر نقصان دہ الٹرا وولٹیٹ اشعاع کو جذب کر لیتی ہے اور جلد کے کینسر، موتیا بند، نظام مامون کی کمزوری، نباتات کی تباہی جیسے مضر اثرات سے زمین پر رہنے والے جاندار عضویوں کی حفاظت کرتی ہے۔
- اوزون پرت کے زیاں کا مشاہدہ سب سے پہلے 1985 میں انٹارکٹیکا میں کیا گیا جسے اوزون سوراخ (Ozone Hole) کا نام دیا گیا۔

اوزون پرت کے پتلا ہونے کی وجوہات:

- کلوروفلوکاربن (CFCs) کا بہت زیادہ استعمال مثلاً فری آن گیس CFCs سے متعلق ہے جس کا استعمال ریفریجیشن اور آتش کش آلات میں کیا جاتا ہے، یہ گیس بالائی کرہ باد میں اوزون کے زیاں کا سبب ہے۔ ایک کلورین ایٹم 100000 اوزون سالمات کو تباہ کر دیتا ہے۔ (UNEP (United Nation Environment Programme) کے تحت یہ معاہدہ کیا گیا کہ سبھی ممالک میں CFC کی پیداوار کو 1986 کی سطح تک ہی محدود رکھا جائے (کیوٹو پروٹوکول)

فضلہ کا اتلاف

طرز زندگی میں سدھار کے سبب بڑی مقدار میں کچرا/فضلہ پیدا ہوتا ہے۔

کچرا/فضلہ مندرجہ ذیل قسم کی اشیاء پر مشتمل ہوتا ہے۔

- (a) **حیاتیاتی - تنزل پذیر ایشیا:** وہ ایشیا جو خورد عضویوں کے عمل کے نتیجے میں تحلیل ہو جاتی ہیں حیاتیاتی - تنزل پذیر (Bio-degradable) ایشیا کہلاتی ہیں۔

مثالیں: مویشیوں کا گوبر، کپاس، جوٹ، کاغذ، پھلوں اور سبز یوں کے چھلکتے، پتیاں۔

- (b) **غیر حیاتیاتی - تنزل پذیر ایشیا:** وہ ایشیا جو خورد عضویوں کے عمل کے نتیجے میں تحلیل نہیں ہو پاتی ہیں غیر حیاتیاتی - تنزل پذیر (Non-Biodegradable) ایشیا کہلاتی ہیں:

مثالیں: پلاسٹک، پالتھین کی تھیلیاں، تالیفی ریشے، دھاتیں، تابکار فضلہ، گھن مار دوائیں

- خورد عضویے انزائموں کا اخراج کرتے ہیں جو ایشیا کی تحلیل کرتے ہیں لیکن یہ انزائم اپنے عمل میں مخصوص ہوتے ہیں لہذا سبھی ایشیا کی تحلیل نہیں کر پاتے ہیں۔

- دنیا بھر میں ٹھوس کچرہ کو ٹھکانے لگانے کے لیے بروئے کار لائے جانے والے مختلف طریقے مندرجہ ذیل ہیں۔

فضلہ کے اتلاف کے کچھ طریقے

- **کھلی جگہوں پر کچرہ کو ٹھکانے لگانا:** یہ ایک روایتی طریقہ ہے جس کے تحت ٹھوس کچرہ کو شہر کے کسی نتیجہ مقام پر اکٹھا کر دیا جاتا ہے۔
- **بھراؤ کی جگہوں پر کچرہ کو ٹھکانے لگانا:** کچرہ کو نشیبی مقامات پر ڈالا جاتا ہے اور بلڈوزروں کی مدد سے اسے نیچے دبا دیا جاتا ہے۔

- **کمپوسٹنگ :** نامیاتی فضلہ کو ایک کمپوسٹ گڑھے (2m×1m×1m) میں بھر دیا جاتا ہے۔ اس کے بعد گڑھے کو مٹی کے پتلی پر ت سے ڈھک دیا جاتا ہے۔ تقریباً تین ماہ کے بعد یہ فضلہ نامیاتی کھا د میں تبدیل ہو جاتا ہے۔
- **ری سائیکلنگ :** ٹھوس کچرے کو اس کے سادہ اجزا میں توڑ دیا جاتا ہے۔ ان اجزا کا استعمال کر کے نئی اشیاء تیار کی جاتی ہیں۔ حتیٰ کہ پلاسٹک اور دھات جیسی غیر حیاتیاتی تنزل پذیر اشیاء کو بھی ری سائیکل کیا جاسکتا ہے۔
- **دوبارہ استعمال :** بہت سادہ روایتی تکنیک جس کے تحت کسی شے کو بار بار استعمال کیا جاتا ہے مثال کے طور پر کاغذ کو لفافے بنا کر دوبارہ استعمال کیا جاسکتا ہے۔
- **بایو گیس پلانٹ :** حیاتیاتی تنزلی پذیر کچرے کو بایو گیس پلانٹ میں استعمال کر کے بایو گیس اور کھا د پیدا کی جاتی ہے۔
- **جلانا (Incineration) :** یہ کچرے کے اتلاف کا ایک طریقہ ہے جس کے تحت کچرے کو حرارتی اثر کے ذریعے راکھ میں بدلا جاتا ہے۔ اس طریقے کو طبی (Medical) کچرے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔

(MCQ)

- 1- ریفریجریشن اور AC میں ٹھنڈک پیدا ہونے کے دوران کون سا آلودگر ہوا میں شامل ہوتا ہے جو اوزون کی پرت کو پتلا کرنے میں اہم رول ادا کرتا ہے۔
(a) BHC (b) DDT (c) CFC (d) NEP
- 2- ہرے پودوں کی پتیوں پر پڑنے والی سورج کی روشنی کی کتنی فی صد ہرے پودے ضیائی تالیف کے لیے استعمال کرتے ہیں اور اس کو کیمیائی توانائی اور غذا کی شکل میں ذخیرہ کرتے ہیں۔
(a) 99% (b) 10% (c) 1% (d) 20%
- 3- ماحولیاتی نظام میں توانائی کا بہاؤ ہمیشہ ہوتا ہے۔
(a) یک سمتی (b) دو سمتی (c) دائرہ (d) کثیر سمتی
- 4- اگر تیسرے درجے کے صارف میں 10J توانائی ترسیل ہو رہی ہے تو ابتدائی صارف کے لیے کتنی توانائی دستیاب تھی۔
(a) 100J (b) 500J (c) 1000J (d) 5000J
- 5- دس فیصد کا قانون منسلک ہے۔
(a) ایک غذائی زنجیر میں مختلف غذائی درجوں سے تحلیل گروں میں توانائی کی ترسیل کے ساتھ

- (b) ATP توانائی سے عضلاتی توانائی میں ترسیل کے ساتھ
- (c) ایک عضویے سے دوسرے عضویہ میں کیمیائی توانائی کی ترسیل کے ساتھ
- (d) سورج کی توانائی کی عضویوں میں ترسیل کے ساتھ
- 6- O₂ کی O₃ میں تبدیلی عمل کے ذریعہ ہوتی ہے۔
- (a) انفراریڈ شعاعیں (b) الٹرا وائلٹ شعاعیں
- (c) گاما شعاعیں (d) کو سٹک شعاعیں
- 7- انسان غذائی زنجیر میں سب سے اوپر ہوتے ہیں، ان کے جسم میں کیٹریے مارڈواؤں کا ارتکاز سب سے زیادہ ہوتا ہے اس مظہر کو کہتے ہیں۔
- (a) آلودگی (b) یوٹرائیکیشن (c) حیاتیاتی تکبیر (d) ان میں سے کوئی نہیں
- 8- مندرجہ ذیل میں سے کون سا مصنوعی ماحولیاتی نظام ہے۔
- (a) تاللات (b) کھیت (c) جھیل (d) جنگلات
- 9- غذائی زنجیر میں بننے والی توانائی کون مہیا کرتا ہے۔
- (a) گلوکوز (b) آکسیجن (c) تنفس (d) سورج کی روشنی
- 10- مندرجہ ذیل میں کون سا طریقہ طبعی کچرے کے نمٹارے کے لیے سب سے اچھا ہے۔
- (a) ری سائیکل (b) جلانا (c) کھا دینا (d) یہ سبھی
- 11- درج ذیل میں سے کون سی شے حیاتیاتی تنزل پذیر ہے؟
- (a) پلاسٹک مگ (b) چڑے کی ہیلٹ
- (c) چاندی کا روق (d) لوہے کی کیل
- 12- ماحولیاتی نظام میں ٹراؤفک لیول (تغذئی درجہ) درج ذیل میں سے کس کی نمائندگی کرتا ہے۔
- (a) آکسیجن کی سطح (b) پانی کی سطح
- (c) توانائی کی سطح (d) نمک کی سطح

13 - کسی بھی غذائی زنجیر میں پہلا تغذی درجہ عام طور سے پودوں پر مشتمل ہوتا ہے کیوں کہ

- (a) یہ وسیع پیمانے پر پائے جاتے ہیں
- (b) یہ میٹھی میں ایک ہی جگہ پر قائم رہتے ہیں
- (c) صرف پودے ہی اپنی غذا خود بنا سکتے ہیں
- (d) گوشت خور جانوروں کے مقابلے میں نباتات خور جانوروں کی تعداد زیادہ ہے

14 - درج ذیل میں سے درست غذائی زنجیر کی نشاندہی کیجیے۔

- (a) پروڈیوسر ← صارف ← تحلیل گر
- (b) پروڈیوسر ← تحلیل گر ← صارف
- (c) صارف ← پروڈیوسر ← تحلیل گر
- (d) تحلیل گر ← پروڈیوسر ← صارف

نظیری مطالعہ

مندرجہ ذیل اقتباس کو پڑھیں اور سوالات کے جواب دیں۔

الٹروٹلٹ شعاعیں نامیاتی مادے کو برباد کر سکتی ہیں۔ پودے اور پلانکٹن ترقی کے منازل طے نہیں کر سکتے دونوں ہی بالترتیب زمین اور سمندر میں غذا کے طور پر کام کرتے ہیں۔ انسانوں کے لیے الٹروٹلٹ شعاعوں میں زیادہ دیر رہنے سے جلدی کینسر اور موتیا بند کا خطرہ بڑھ جاتا ہے۔ یہ حساب لگایا گیا ہے کہ اگر اوزون پرت کے 1% کم ہونے سے جلدی کینسر کے واقعات میں 2% کا اضافہ ہو جائیگا۔ دیگر بیماریاں جو حفاظتی اوزون پرت کے کم ہونے کی وجہ سے ہوگی ان میں شامل ہیں، موتیا بند، سن برن (Sun burn) اور جسم کے دفاعی نظام کا کمزور ہونا۔

- (i) کرہ باد میں اوزون کیسے بنتی ہے؟
- (ii) اوزون پرت کو کون نقصان پہنچا رہا ہے۔
- (a) کلوروفلوروکاربن
- (b) نائٹریک آکسائیڈ
- (c) کلورین کے فری ریڈیکل
- (d) یہ سبھی

(iii) دنیا کے تمام ممالک نے اوزون کے پتلا ہونے کو کم کرنے کے لیے کون سا عالمی قدم اٹھایا۔

(a) کیوٹو پروٹوکول (b) گودنبرگ پروٹوکول

(b) مونٹریال پروٹوکول (d) ارہس پروٹوکول

(iv) کرہ بادی کون سی پرت میں اوزون پرت پتلی ہو رہی ہے۔

(a) انسٹریٹوسفیر (Ionosphere) (b) اسٹریٹوسفیر (Stratosphere)

(b) کرہ حجر (کرہ سنگ) (d) کرہ حرارت (Thermosphere)

(v) مندرجہ ذیل گراف میں اوزون پرت کو پتلا کرنے والی اشیاء کے عالمی استعمال میں کمی کو دکھایا گیا ہے۔ گراف کا مطالعہ کریں


اور بتائیے کہ کس وقفے میں ان اشیاء کے استعمال میں تیزی سے کمی ہوئی۔

(a) 1986-87 اور 2005-2006 کے دوران

(b) 1987-88 اور 2016-2017 کے دوران

(c) 2000-2001 اور 2010 کے دوران

(d) 1990-1991 اور 2016 کے دوران



دعویٰ اور دلیل قسم کے سوالات

(Assertion and Reason Type of Questions)

24- درج ذیل سوالات میں دعویٰ کے بیان کے بعد بیان کی دلیل ہے۔ صحیح کا انتخاب کیجیے۔ دو بیانات دیئے ہیں دعویٰ کو A سے اور دلیل کو R سے ظاہر کیا ہے۔ ان سوالات کے لیے نیچے دیئے گئے کوڈ (a)، (b)، (c) اور (d) میں سے صحیح جواب کا انتخاب کیجیے۔

(a) A اور R دونوں درست ہیں اور R دعویٰ (A) کی درست وضاحت ہے۔

(b) A اور R دونوں درست ہیں لیکن R دعویٰ (A) کی درست وضاحت نہیں ہے۔

(c) A درست ہے لیکن R غلط ہے۔

(d) A غلط ہے لیکن R درست ہے۔

1- دعویٰ (A): تحلیل گر ماحول میں صفائی ایجنٹ کی طرح کام کرتے ہیں۔

دلیل (R): تحلیل گر صرف کرہ آب میں فضلاتی مادوں کی ری سائیکلنگ کرتے ہیں۔

2- دعویٰ (A): انسان کسی بھی غذائی زنجیر میں سب سے اوپر موجود ہوتے ہیں۔

دلیل (R): غذائی زنجیر میں توانائی کا بہاؤ یک سمتی ہوتا ہے۔

3- دعویٰ (A): قدرت میں کچھ اشیاء حیاتیاتی تنزل پذیر ہوتی ہیں اور کچھ غیر حیاتیاتی تنزل پذیر۔

دلیل (R): بیکٹیریا اشیاءوں پر عمل کر کے صرف انہیں کو تحلیل کرتا ہے جو قدرتی مادوں سے بنی ہوتی ہیں۔

4- دعویٰ (A): سبھی ہرے پودے اور کچھ نیلی ہری الگی ضیائی تالیف کے ذریعے اپنی غذا پیدا کرتے ہیں۔

دلیل (R): ایسا کلوروفل کی موجودگی کی وجہ سے ہوتا ہے۔

5- دعویٰ (A): کچرے کا اتلاف (نمٹاؤ) جو ہم پیدا کرتے ہیں ماحول کے لیے اہم مسئلہ کی وجہ ہے۔

دلیل (R): ہمیں کچرے کی پیداوار کو کم کرنا چاہیے۔

مشق

مختصر ترین جواب والے سوالات (1 نمبر)

- 1- مندرجہ ذیل کی درجہ بندی حیاتی اور غیر حیاتی اجزاء کے تحت کیجیے۔
پودے، مٹی، پانی، ہوا، جانور، درجہ حرارت
- 2- مندرجہ ذیل عضویوں پر مشتمل ایک غذائی زنجیر بنائیے۔
سانپ، گھاس، چیل، مینڈک، ٹڈا
- 3- اگلے تغذئی درجے میں کتنے فیصد توانائی منتقل ہوتی ہے۔
(a) 1% (b) 90% (c) 10% (d) 100%
- 4- C F C، مندرجہ ذیل میں سے کس کی تنزلی کے لیے ذمہ دار ہے:
(a) اوزون (b) آکسیجن (c) کرہ باد (d) ان میں سے کوئی نہیں
- 5- غذائی زنجیر میں نقصان دہ کیمیائی اشیا کا ارتکاز ایک تغذئی درجے سے دوسرے تغذئی درجے میں بڑھتا جاتا ہے۔ اس عمل کو کیا کہتے ہیں؟
- 6- ایسی دو اشیا کے نام لکھیے جن کی ری سائیکل ہو سکتی ہے؟
جوابات: 1- حیاتیاتی پودے، جانور
غیر حیاتیاتی مٹی، پانی، ہوا، درجہ حرارت
2- گھاس، ٹڈا، مینڈک، سانپ، چیل
3- 10% (a) 4- 5- حیاتیاتی تکبیر 6- کاغذ، پلاسٹک

مختصر ترین جواب والے سوالات (1 نمبر)

- 1- تغذی درجات سے کیا مراد ہے؟
- 2- CFC اور UNEP کے پورے نام لکھیے۔
- 3- اس اشعاع کا نام بتائیے جو اوزون پرت کے ذریعے جذب ہو جاتا ہے۔
- 4- ثانوی ثلاثی صارف میں سے کسے زیادہ توانائی حاصل ہوگی؟
- 5- ماحول کی تقابلی اکائی کیا ہے؟
- 6- مندرجہ ذیل میں سے غیر حیاتیاتی تنزل پذیر اشیا کی شناخت کیجیے۔
اون، شیشہ، چاندی کا ورق، چمچا
- 7- کوئی دو طفیلیوں کے نام بتائیے۔
- 8- کیوٹو پروٹوکول کیا ہے؟

مختصر جواب والے سوالات (3 نمبر)

- 1- ہرے پودوں کو پروڈیوسر کیوں کہا جاتا ہے؟
- 2- ایسی تین اشیا کے نام لکھیے جنہیں ری سائیکل کیا جاسکتا ہے۔ یہ کام کس طرح کیا جاتا ہے وضاحت کیجیے۔
- 3- اگر ہم کسی تغذی درجے کے سبھی عضویوں کو ختم کر دیں تو کیا ہوگا؟
- 4- غذائی زنجیر کے ایک تغذی درجے سے دوسرے درجے میں صرف 10% توانائی ہی کیوں منتقل ہوتی ہے؟
- 5- آپ شاپنگ کے لیے درج ذیل میں سے کس قسم کے تھیلے کا استعمال کریں گے۔
(i) جوٹ کا تھیلا
(ii) پائیتھین کا تھیلا
- 6- ماحولیاتی نظام میں تحلیل گروں کا کیا رول ہے؟
- 7- مختلف تغذی درجات کو دکھاتے ہوئے ایک توانائی پرائڈ بنائیے۔

- 8- حیاتیاتی تنزل پذیراشیا اور غیرحیاتیاتی تنزل پذیراشیا کے درمیان فرق واضح کیجیے۔
- 9- کرہ باد میں اوزون سالمہ کی تشکیل کس طرح ہوتی ہے؟
- 10- صارف کسے کہتے ہیں؟ صارفین کی مزید درجہ بندی کس طرح کی گئی ہے؟
- 11- قدرتی ماحولیاتی نظام مصنوعی ماحولیاتی نظاموں کے مقابلے زیادہ مستحکم کیوں ہوتے ہیں؟
- 12- کچھ اشیا خردعضویوں کے ذریعے تحلیل کیوں نہیں ہو پاتی ہیں؟
- 13- غذائی جال کسے کہتے ہیں؟ مثالوں کی مدد سے وضاحت کیجیے۔
- 14- ایسے دو طریقے بتائیے جن کے ذریعے غیرحیاتیاتی تنزل پذیراشیا ماحول کو متاثر کرتی ہیں۔
- 15- ماحولیاتی نظام کے اجزا ایک دوسرے پر کس طرح منحصر رہتے ہیں؟
- 16- زمین پر زندگی کی بقا کے لیے اوزون کیوں اہم ہے؟

طویل جواب والے سوالات (5 نمبر)

- 1- کچرے کو تلف کرنے کے مختلف طریقے کون کون سے ہیں؟
- 2- غذائی زنجیر کیا ہے؟ اس کی خصوصیات بیان کیجیے۔ غذائی زنجیر میں مختلف تغذئی درجات کے مابین توانائی کا بہاؤ کس طرح واقع ہوتا؟ وضاحت کیجیے۔
- 3- نقصان دہ کیمیائی اشیا ہمارے جسم میں کس طرح داخل ہوتی ہیں؟

طویل جواب والے سوالات کے لیے اشارے

- 1- فضلہ کو تلف کرنے کے طریقے
 - بھراؤ کی جگہ پر فضلہ/کچرہ کو ٹھکانے لگانا
 - کمپوسٹنگ
 - ری سائیکلنگ
 - دوبارہ استعمال

• بائیوگیس پلانٹ

• سیوج ٹریٹمنٹ پلانٹ

2. غذائی زنجیر: ماحولیاتی نظام میں مختلف تغذیٰ درجات سے ہو کر توانائی کی منتقلی

خصوصیات:

- (i) یک سمتی
- (ii) شمسی توانائی کا 1% پودوں کے ذریعے انجذاب
- (iii) مختلف تغذیٰ درجات سے ہو کر توانائی کی منتقلی 10 فیصد قانون کے مطابق

3- حیاتیاتی تکبیر

1- بیان I: حیاتیاتی اور غیر حیاتیاتی دونوں عوامل ماحولی نظام کی تشکیل کرتے ہیں۔

بیان II: پودے اور مٹی ماحولی نظام کے حیاتیاتی عوامل ہیں۔

(a) بیان I- درست ہے لیکن بیان II- درست نہیں ہے

(b) بیان II- درست ہے لیکن بیان I- درست نہیں ہے

(c) بیان I- اور بیان II- دونوں درست ہیں

(d) دونوں میں سے کوئی بھی صحیح نہیں ہے

2- بیان I: ایک تغذیٰ درجے سے دوسرے تغذیٰ درجے میں صرف 90% توانائی منتقل ہوتی ہے۔

بیان II: باقی ماندہ 10% توانائی موجودہ تغذیٰ درجے کے ذریعے حیاتیاتی عملوں میں استعمال ہو جاتی ہے۔

(a) بیان I- درست ہے لیکن بیان II- درست نہیں ہے

(b) بیان II- درست ہے لیکن بیان I- درست نہیں ہے

(c) بیان I- اور بیان II- دونوں درست ہیں

(d) دونوں میں سے کوئی بھی صحیح نہیں ہے

سائنس (نظری امتحان)

SCIENCE (Theory)

کل نمبر: 80

حاصل وقت : 3 گھنٹے

Time allowed : 3 hours

Maximum Marks : 80

حصہ - A

سوال نمبر 1 تا سوال نمبر 20 میں ہر سوال کے لئے دیے گئے چار متبادل جوابات میں سے مناسب ترین جواب منتخب کر کے لکھئے۔ غلط جواب کے لیے کوئی منفی نمبر نہیں دیا جائے گا۔ ہر سوال کا نمبر ہے۔

1- 20cm فوکل لمبائی کا لینس استعمال کرتے ہوئے، پردے پر 1 تکبیر کی شبیہ حاصل کرنے کے لئے، شے کا فاصلہ ہونا چاہئے۔

1

- (a) 20 cm سے کم
(b) 30 cm
(c) 40 cm
(d) 80 cm

2- جب کسی خالص۔ لہے مٹر کے پودے کو خالص بونے مٹر کے پودے سے کراس کرایا جاتا ہے تو مٹر کے

1

F_1 اور F_2 نسل میں لہے مٹر کے پودوں کا فی صدہ ہوگا، بالترتیب

- (a) 100% ; 25%
(b) 100% ; 50%
(c) 100% ; 75%
(d) 100% ; 100%

1

3- گلاب اور کیلے جیسے پودوں میں کسے پیدا کرنے کی صلاحیت نہیں رہی ہے؟

- (a) پھولوں کو
(b) کلیوں کو
(c) بیجوں کو
(d) پھلوں کو

4- مندرجہ ذیل میں سے کس صورت میں کوئی کیمیائی تعامل نہیں ہوگا؟

1

- (a) گرمیوں میں دودھ کو کمرہ درجہ حرارت پر کھلا رکھا جائے۔
(b) انگور تخمیر پذیر ہو جاتے ہیں۔
(c) کسی لوہے کی کیبل کو مرطوب فضا میں کھلا رکھا جائے۔
(d) گلشیر کا پگھلنا۔

1 5- ٹھوس مادی اشیاء کی وہ خاصیت جس کی وجہ سے ان کے تیلے تار کھینچے جاسکتے ہیں، کہلاتی ہے۔

- (a) ورق پذیری
(b) تمدد پذیری
(c) استواریت
(d) نوعی مزاحمت

6- مرطوب ماحول میں خشک ہائڈروجن کلورائیڈ گیس تیار کرنے میں پیدا ہوئی گیس کو ایک محافظ نلی سے گزارا

1 جاتا ہے۔ (خشک کارنلی سے گزارا جاتا ہے) اس نلی میں ہوتا ہے۔

- (a) کیلشیم کلورائیڈ
(b) کیلشیم آکسائیڈ
(c) کیلشیم ہائڈروآکسائیڈ
(d) کیلشیم کاربونیٹ

1 7- مندرجہ ذیل میں سے وہ ہائڈروکاربن منتخب کیجیے، جس میں ایک c-c بند اور ایک c-c بند ہوتا ہے۔

- (a) بیبنزین (Benzene)
(b) سائیکلو ہیکسین (Cyclohexane)
(c) بیوٹائن (Butyne)
(d) پروپائن (Propyne)

8- مندرجہ ذیل میں سے کسی میں غیر تولیدی جسم کے خلیوں کے مقابلے میں کروموسوموں کی آدھی تعداد اور

1 DNA کی آدھی مقدار ہوتی ہے۔

- (a) نر جراثیمہ خلیہ میں
(b) مادہ جراثیمہ خلیہ میں
(c) جگتہ میں
(d) نر اور مادہ جراثیمہ خلیہ دونوں میں

1 9- پروٹین کی تالیف کرنے کے لیے، پودوں کے ذریعے مٹی سے لیا جانے والا، لازمی عنصر ہے۔

(a) فوسفورس (b) نائٹروجن

(c) لوہا (Iron) (d) میگنیشیم

1 10- مندرجہ ذیل میں سے لمف (Lymph) کے بارے میں درست بیانات منتخب کیجیے۔

A۔ لمف دعاء (Lymph vessels) لمف کو جسم کے مختلف حصوں میں لے جاتے ہیں۔

اور آخر میں بڑی شریان میں کھلتے ہیں۔

B۔ لمف میں پلازما پروٹینوں اور خون۔ خلیوں کی کچھ مقدار ہوتی ہے۔

C۔ لمف میں پلازما پروٹین اور لال خون۔ خلیوں کی کچھ مقدار ہوتی ہے۔

D۔ لمف دعاء لمف کو جسم کے مختلف حصوں میں لے جاتے ہیں اور آخر میں بڑی وریڈ میں کھلتے ہیں۔

درست بیانات ہیں:

(a) اور A اور B (b) اور B (c) اور A اور C (d) اور C اور D

1 11- مندرجہ ذیل میں سے کسی غذائی زنجیر میں، کس کی مختلف منازل پر حیاتی تکبیر ہوتی جاتی ہے؟

(a) کاربن مونو آکسائیڈ کی

(b) CFC's کی

(c) DDT کی

(d) کھاد کی

12- مندرجہ ذیل غذائی زنجیروں میں سے وہ زنجیر منتخب کیجئے جو توانائی کے لحاظ سے سب سے زیادہ استعداد والی ہے۔

1 (a) گھاس.....ٹڈا.....مینڈک.....سانپ

(b) پودے.....ہرن.....شیر

(c) پودے.....انسان

(d) نباتی آبہ (Phytoplankton)..... حیوانی آبہ (Zooplankton).....

چھوٹی مچھلی..... بڑی مچھلی

- 13- کسی تیلی متوازی روشنی کی شعاع کے راستے میں کوئی نوری آلہ 'X' ترچھا رکھا ہوا ہے۔ اگر خارج ہونے والی شعاع میں جانبی نقل (Lateral displacement) ہونا ہے تو رکھا ہوا نوری آلہ 'X' ہے
- 1
- (a) سادہ آئینہ
- (b) محرب لینس
- (c) شیشے کی سل
- (d) شیشہ کا پروزم

- 14- 'R' مزاحمت والے تارے کے ایک ٹکڑے کو لمبائی میں تین تماشل حصوں میں کاٹا گیا۔ ان حصوں کی متوازی طرز میں آپ میں جوڑا گیا۔ اگر اس اجتماعی کی معادل مزاحمت 'R' ہے تو 'R/R' کی قدر ہے۔
- 1
- (a) 1/3
- (b) 1/3
- (c) 3
- (d) 9

- 15- ریٹنگ $4v; 6w$ کے متماثل بلبوں کی وہ کم ترین تعداد کیا ہوگی جنہیں v 240 مین سپلائی سے سلسلہ وار منسلک کیا جائے تو وہ مطلوبہ چمک کے ساتھ بہ حفاظت کام کر سکیں۔
- 1
- (a) 20
- (b) 40
- (c) 60
- (d) 80

- 16- کسی بجلی کے بلب کی ریٹنگ $220V; 11W$ ہے۔ جب بلب $220V$ کی پاور سپلائی سے روشن کیا جاتا ہے تو اس وقت بلب کے فلامنٹ کی مزاحمت ہوگی۔
- 1
- (a) 4400Ω
- (b) 440Ω
- (c) 400Ω
- (d) 20Ω

سوال 17 تا سوال 20 دو بیانات۔ ادعی (A) اور سبب (R) پر مشتمل ہیں۔ ان سوالات کے جواب نیچے دیے ہوئے

(a) ، (b) ، (c) اور (d) میں سے مناسب ترین متبادل منتخب کر کے لکھیے۔

(a) ادعی (A) اور سبب (R) دونوں درست بیانات ہیں اور سبب (R) ادعی (A) کی درست وضاحت۔

(b) ادعی (A) اور سبب (R) دونوں درست بیانات ہیں لیکن سبب (R) ادعی (A) کی درست وضاحت وضاحت نہیں ہے۔

(c) ادعی (A) درست بیان ہے لیکن سبب (R) درست بیان نہیں ہے۔

(d) ادعی (A) درست بیان نہیں ہے لیکن سبب (R) درست بیان ہے۔

1 17- ادعی (A): سبب حرارت زاتعاملات میں حرارت اور روشنی نکلتی ہے۔
سبب (R): اتحاد۔ تعاملات حرارت زاہو بھی سکتے ہیں اور نہیں بھی

18- ادعی (A): جب ہدی عضلات سکڑتے ہیں تو آنکھ لینس پتلا ہو جاتا ہے۔
سبب (R): ہدی عضلات آنکھ لینس کی پاور کو کنٹرول کرتے ہیں۔

1 19- ادعی (A): مرتکز نائٹرک ایسڈ کے ہلکاؤ کے لیے اس میں آہستہ آہستہ پانی ملاتے ہیں اور اسے مستقل
ہلاتے رہتے ہیں۔

1 سبب (R): مرتکز نائٹرک ایسڈ پانی میں آسانی سے حل ہو جاتا ہے۔

20- ادعی (A): ریگنے والے جانوروں میں جس درجہ حرارت پر بارور بیضوں کو رکھا جاتا ہے اس سے پیدا
ہونے والی اولاد کی جنس متعین ہوتی ہے۔

1 سبب (R): کچھ جانوروں میں جنس کا تعین جنینی طور پر نہیں ہوتا۔

حصہ B

سوال 21 تا سوال 26 بہت مختصر جواب والے سوالات ہیں۔ ہر سوال کے 2 نمبر ہیں۔

21- کسی میکینیشم کے ربن کو ہوا میں جلاتے وقت جن دو احتیاطی تدابیر پر عمل کرنا چاہئے انھیں لکھیے۔ اس سرگرمی

میں کیے جانے والے دو مشاہدات بھی لکھیے۔

2

22-(A) شیشے کے کسی مساوی الاضلاع منشور (پرزم) سے گزرنے والی روشنی کی شعاع کے انعطاف کو

دکھانے کے لیے ایک شعاع ڈائیگرام کھینچئے اس زاویہ کو نشان زد کیجئے جس سے خارج ہونے والی شعاع، واقع

شعاع کی سمت سے مڑتی ہے اور اس کا نام بھی لکھیے۔

2

یا

(B) دور نظری کہلانے والے نقص بصارت سے متاثر افراد کی بصارت کی اصلاح کے لیے درکار لینسوں کی قسم کا

نام لکھیے اس نقص کی اصلاح کے لیے عام طور سے استعمال کیے جانے والے لینسوں کی ساخت

2

(بناوٹ) ایسے ڈیزائنوں کی وجہ بتاتے ہوئے لکھئے۔

23- ”انسانی غذائی نلی میں، چھوٹی آنت کو ہضم ہوئی غذا کو جذب کرنے کے لئے ڈیزائن کی گئی ہے۔“

2

اس بیان کے حق میں دلائل پیش کیجئے۔

24- خالص لمبے (TT) مٹر کے پودوں کو خالص بونے (tt) مٹر کے پودوں سے کراس کیا گیا۔ اس کے بعد F_1 نسل

2

میں حاصل ہونے والے مٹر کے پودوں کی خودزیرگی کراس کے F_2 نسل پیدا کی گئی۔

(i) F_1 نسل کے پودے کیسے دکھائی دیتے ہیں؟ اپنے جواب کے حق میں دلیل پیش کیجئے۔

(ii) F_2 نسل میں خالص لمبے پودوں کی خالص بونے پودوں سے کیا نسبت ہوگی؟

25- (A) الیکٹران تبادلے کے ذریعے میگنیشیم کلورائیڈ کی تشکیل دکھائیے تشکیل پائے مرکب کے مثبت رواں اور

منفی رواں کے نام لکھیے۔ (ایٹمی عدد $C=17$ ، $Mg=12$)

2

یا

(B) زنگ کی اس کی کچھ دھات سے کیسے تلخیص کی جاتی ہے؟ تلخیص میں شامل طریقہ عمل کے نام لکھیے۔

2

اور ان عملوں کے دوران ہونے والے تعاملات کی کیمیائی مساواتیں لکھیے۔

26- کسی برقی آلے سے سلسلہ وار طرز میں استعمال ہونے والے برقی فیوز کے رول کا تجزیہ کیجئے۔ کسی برقی

2

سرکٹ میں معرف ریٹنگ والے فیوز کی جگہ اس کے زائڈ ریٹنگ کے فیوز کو ٹھہریں استعمال کرنا چاہیے؟

حصہ - C

سوال 27 تا سوال 33 مختصر جواب والے سوالات ہیں۔ ہر سوال کے 3 نمبر ہیں۔

27- تحلیل کار (decomposers) کیا ہوتے ہیں؟ دو مثالیں دیجئے۔ بتائیے کہ یہ ماحولیاتی نظام میں کیسے

3

توازن برقرار رکھتے ہیں۔

28- چار دھاتوں 'A'، 'B'، 'C' اور 'D' کے نمونوں کو ایک ایک کر کے مندرجہ ذیل چار محلولوں میں شامل کیا گیا۔

حاصل ہوئے نتائج مندرجہ ذیل جدول میں دکھائے گئے ہیں۔

محلول دھات	آئرن سلفیٹ	کوپرسلفیٹ	زنک سلفیٹ	المونیم سلفیٹ
A	نقل	کوئی تعامل نہیں	کوئی تعامل نہیں
B	نقل	نقل	نقل
C	نقل	؟	کوئی تعامل نہیں
D	کوئی عامل نہیں	کوئی عامل نہیں	کوئی عامل نہیں	کوئی عامل نہیں


دی گئی جدول کو استعمال کرتے ہوئے دھاتوں 'A'، 'B'، 'C' اور 'D' کے بارے میں مندرجہ ذیل سوالات کے جواب دیجیے۔

3

(i) سب سے کم متعامل دھات کون سی ہے؟

(ii) کیا مشاہدہ ہوگا اگر کوکو پرفسلفیٹ کے محلول میں ڈالا جائے؟

(iii) دھاتوں 'A'، 'B'، 'C' اور 'D' کو ان کی تعاملیت کی تنزلی ترتیب میں لکھیے۔



29- (i) ڈائیگرام کو دیکھئے اور 'A'، 'B'، 'C' اور 'D' سے نشان زد کئے گئے حصوں کے نام لکھیے۔

(ii) 'A' اور 'C' کے کام لکھیے۔

3

3

30- تین مادی اشیاء 'A'، 'B' اور 'C' کی 20°C پر برقی مزاحمت مندرجہ ذیل جدول میں دی گئی ہے۔

نوعی مزاحمت (Ωm)	مادی شے
10^{17}	A
44×10^{-6}	B
1.62×10^{-8}	C

(i) مادی اشیاء کی بہ طور موصل، دھاتی مرکب (alloy) اور راجاز (insulator) میں درجہ بندی کیجئے۔


(ii) ان میں سے ہر مادی شے کی ایک مثال پیش کیجئے اور برقی آلات جیسے برقی چولہا یا برقی استری کے ڈیزائن

میں ان میں سے ہر ایک کا ایک استعمال بھی بتائیے۔

31- اگر ہم 18cm نوکل لمبائی کے مقعر آئینے کو استعمال کرتے ہوئے کسی شے کی حقیقی اور تکبیر شدہ شبیہ حاصل کرنا چاہتے ہیں تو شے کو کہاں رکھنا چاہیے؟ اپنے جواب کے حق میں دلیل کے طور پر آئینہ فارمولا استعمال کیجئے اور اس آئینے سے تکبیر

3-2 کی شبیہ حاصل کرنے کے لیے شے فاصلہ معلوم کیجئے۔

32-(A) ہم کسی کیمیائی مساوات کو متوازی کیوں کرتے ہیں؟ اس قانون کا نام لکھیے اور اسے بیان کیجئے جو کیمیائی مساوات کا متوازی کیا جانا تجویز کرتا ہے۔ مندرجہ ذیل کیمیائی مساوات کو متوازی کیجئے۔



یا

(B) ترسیب۔ تعامل کی تعریف کیجئے۔ اس کی ایک مثال پیش کیجئے اور ہونے والے تعامل کو ایک متوازی کیمیائی مساوات کو شکل میں ظاہر کیجئے۔

33- کثیر خلوی عضویوں میں برقی ہجانات کی دو محدودیتیں لکھیے۔ ان عضویوں میں خلیوں کے مابین ترسیل کے ذریعے کے بہ طور کیمیائی ترسیل، برقی ہجانات سے کیوں بہتر ہے؟

حصہ۔ D

سوال 34 تا سوال 36 طویل جواب والے سوال ہیں۔ ہر سوال کے 5 نمبر ہیں۔

34-(A) (i) ساختی ہم ترکیب کیا ہوتے ہیں؟ بیوٹین (butane) ☆☆☆ کے ساختی ہم ترکیب کھینچئے۔

وجہ بتائیے کہ پروٹین (butyne) کا کوئی ساختی ہم ترکیب کیوں نہیں ہے؟

(ii) کیا ہوتا ہے جب بیوٹین (butane) کو ہوا میں جلا یا جاتا ہے؟ اس تعامل کی کیمیائی مساوات لکھیے۔

اگر بیوٹین اور بیوٹائن (butyne) دونوں کو ایک ساتھ یکساں حالات میں ہوا میں جلا یا جائے تو ان کی لو

5 (flames) میں فرق واضح کیجئے۔

یا

(B) (i) وجہ بتائیے کہ کاربن نہ تو C ☆ مثبت آئن تشکیل کر سکتا ہے اور نہ ہی C منفی آئن تشکیل کر سکتا ہے۔

لیکن شریک گرفت مرکبات تشکیل کرتا ہے۔

(ii) کاربن مرکبات میں فنکشنل گروپ کا کیا مطلب ہے؟ مندرجہ ذیل مرکبات کے ساختی فارمولے اور

فنکشنل گروپ جدول کی شکل میں لکھیے۔

5

(b) ایتھانوائک ایسڈ (Ethanoic acid)


(a) ایتھانول (Ethanol)

35-(A)(i) دو متوازی مستقیم موصلوں کے لیے جن میں مخالف سمتوں میں مساوی مقدار کا کرنٹ 1 بہ رہا

ہے جیسا کہ شکل میں دکھایا گیا ہے۔ کے مقناطیسی میدان۔ خطوط کا نمونہ کھینچئے۔ اس نقطہ () پر مقناطیسی میدان کی

سمت بتائے جو دونوں موصلوں سے مساوی فاصلے پر ہے۔ (مان لیجئے کہ موصلوں کو مستطیل نما کارڈ بورڈ کے

مستوی کے عمودی داخل کیا گیا ہے۔)



(ii) ہمیں اپنے گھروں میں 220v کی A.C برقی پاور ملتی ہے۔ بجلی کی اسٹری یا بجلی کے ہیٹر کے کیبل میں تین

تار ہوتے ہیں۔ جن پر تین مختلف رنگوں کے حاجز چڑھے ہوتے ہیں۔

لال، کالا، اور ہرا۔ یہ کیبل مین سے کرنٹ کھینچتے ہیں۔

(a) یہ تین مختلف تار کیا کہلاتے ہیں؟ رنگوں کے مطابق ان کے نام بتائیے۔

(b) لال تار اور کالے تار کے مابین قوت فرق کتنا ہوتا ہے؟


(c) اگر کسی بجلی کے آلے کے دھاتی جسم میں حادثاتی طور پر کرنٹ بہنے لگے تو

5

اس صورت میں ہرے حاجز والے تار کا کیا رول ہوتا ہے؟

یا

(i) (B) دیے ہوئے تجرباتی سیٹ اپ کو استعمال کرتے ہوئے یہ کیسے دکھایا جاسکتا ہے کہ



(a) جب کرنٹ بردار موصل AB

کو کسی برقی میدان میں رکھا

جاتا ہے تو اس پر قوت لگتی ہے۔

(b) لگنے والی قوت کی سمت کو دو

طرح سے تبدیل کیا جاسکتا ہے۔

(ii) لگنے والی قوت کی عددی قدر

رسم سے زیادہ کب ہوگی؟

(iii) فلیمنگ کا بائیں ہاتھ کا قاعدہ لکھیے۔

5

36-(A) (i) باز پیدائش (regeneration) کیا ہے؟ ایسے کسی ایک عضوے کی مثال پیش کیجئے جو یہ عمل

دکھاتا ہے اور ایسے کسی ایک عضوے کی مثال پیش کیجئے جو یہ عمل نہیں دکھاتا۔ موخر الذکر میں ”باز پید

ائش“ کیوں نہیں ہوتی؟

(ii) کسی تالاب میں پانی گہرا ہر دکھائی دیتا ہے اور اس میں ریشی ساختیں ہیں۔

اس ساختوں کے نام بتائیے۔ اور اس طریقہ کا نام بتائیے جس سے یہ تولید کرتی ہیں۔

5

اس طریقہ عمل کی وضاحت کیجئے۔

یا

(i) (B) انٹرنی نر تولیدی نظام کے اس حصے کا نالکھیے جو مندرجہ ذیل کام کرتا ہے۔

(b) نر کو پیدا کرتا ہے

(a) منویہ کو لے جاتا ہے

- (c) جس کا رساؤ منویہ کی محل برداری میں آسانی پیدا کرتا ہے۔
- (d) منویہ کی تشکیل کے لیے مناسب درجہ حرارت فراہم کرتا ہے۔
- (ii) منویہ کی کوئی دو خاصیتیں لکھیے۔
- (iii) مانع۔ حمل جراحی طریقے کیا ہوتے ہیں؟ اس طریقے کے منفی اثرات بیان کیجئے۔

5

حصہ۔ E

سوال 37 تا سوال 39 ماخذ مبنی/ احوال مبنی سوال ہیں۔

37- کسی جماعت کے طالب علموں نے گتے کی ایک موٹی شیٹ لی اور اس کے مرکز میں ایک چھوٹا سا سوراخ کیا۔ اس چھوٹے سوراخ پر سورج کی روشنی پڑنے دی گئی اور انھیں سفید روشنی کی پتلی شعاع ملی۔ ایک شیشے کا پرزم لیا گیا اور اس سفید روشنی کو پرزم کے ایک رخ پر ڈالا گیا۔ پرزم کو آہستہ۔ آہستہ گھمایا گیا یہاں تک کہ قریب رکھے ہوئے پردہ پر پرزم کے مخالف رخ سے باہر نکلنے والی روشنی، نظر آنے لگی۔ انھوں نے روشنی کے اس خوبصورت بینڈ کا مطالعہ کیا اور نتیجہ اخذ کیا کہ یہ سفید روشنی کا طیف ہے۔

- (i) ایک اور ایسی مثال پیش کیجئے جس میں اس قسم کے طیف کا مشاہدہ کیا جاتا ہے۔
- (ii) مندرجہ بالا صورت میں سفید روشنی کا کیا ہوتا ہے؟
- (iii) (A) دھنک کے مشاہدے کے لئے دو لازمی شرائط کی فہرست تیار کیجئے۔

یا

(iii) (B) ایک شعاع ڈائیگرام کھینچ کر دھنک کی تشکیل دکھائے اس ڈائیگرام پر نیچے بیان کئے گئے۔

2

نقاط (a) اور (b) اور (c) کو نشان

- (a) جہاں روشنی کا انتشار ہوتا ہے۔
- (b) جہاں روشنی کا اندرونی انعکاس ہوتا ہے۔
- (c) جہاں روشنی کا آخری انعطاف ہوتا ہے۔

38- عام نمک ہماری روزمرہ زندگی میں استعمال ہونے والا ایک بہت اہم کیمیائی مرکب ہے۔

اس کا کیمیائی نام سوڈیم کلورائیڈ ہے اور کاوی سوڈا، کھانے کا سوڈا اور دھونے کا سوڈا وغیرہ کو بڑے پیمانے پر بنانے کے لیے اسے بہ طور خام۔ مال استعمال کیا جاتا ہے۔ اسے اچار، بکھن، گوشت وغیرہ کے تحفظ کے لئے بھی استعمال کیا جاتا ہے۔

- 1 (i) اس تیزاب اور اس اساس کا نام بتائیے جن سے عام نمک حاصل کیا جاسکتا ہے۔
- 1 (ii) سوڈیم کلورائیڈ کی طبع (تیزابی/اساسی/معاول) بتائیے اپنے جواب کی درستگی کے لیے سبب بتائے۔
- 1 (iii) (A) کیا ہوتا ہے جب سوڈیم کلورائیڈ کے آبی محلول (برائن) میں سے برقی کرنٹ گزارا جاتا ہے؟
- حاصل ہونے والے پروڈکٹ نام بتائیے اور یہ بھی بتائیے کہ کون سا پروڈکٹ برق پاشی سیل کے کس مقام پر حاصل ہوتا ہے۔
- 2

یا

(iii) (B) سوڈیم کلورائیڈ سے دھونے کا سوڈا کیسے حاصل کیا جاتا ہے؟ اس طریقہ عمل میں شامل متعاملات کی کیمیائی مساواتیں لکھئے۔

2

39- زندگی میں ماحول میں کچھ ایسی تبدیلیاں ہوتی ہیں۔ جنہیں 'ہیج' کہتے ہیں، اور ہم ان سے متعلق مناسب طور پر، جوابی عمل کرتے ہیں کسی لو کو اچانک چھو لینا ہمارے لیے اک خطرناک صورت ہے۔ اپنی طریقہ یہ ہے کہ ہم باحوش و حواس جل جانے کے بارے میں سوچیں اور پھر اپنے ہاتھ کو حرکت دیں (ہٹائیں) لیکن ہمارے جسم کو اس طور پر تیار کیا گیا ہے کہ ہم ایسی صورتوں سے اپنے آپ کو فوراً ہی محفوظ کر لیتے ہیں۔

(i) اوپر بتائی گئی صورت میں ہم اپنی حفاظت کے لیے جو عمل کرتے ہیں اس کا نام بتائیے۔

1

اور اس کی تعریف کیجئے۔

1

(ii) (a) موٹر اور (b) ریلے (relay) نیورانوں کے رول لکھیے۔

(iii) (A) انسانی جسم میں عصبی نظام کی دو قسمیں کون سی ہیں؟ ہر قسم کے اجزائے ترکیبی کے نام لکھئے۔

یا

2

(B)(iii) انسانی دماغ کا کون سا حصہ مندرجہ ذیل کے لئے ذمہ دار ہے۔

- (a) سوچنے کے لیے
- (b) پینسل اٹھانے کے لیے۔
- (c) فشارِ خون کو کنٹرول کرنے کے لیے۔
- (d) بھوک کو کنٹرول کرنے کے لیے۔

