

DIRECTORATE OF EDUCATION
Govt. of NCT, Delhi

SUPPORT MATERIAL
(2025-2026)

Class : IX

SCIENCE
(URDU MEDIUM)

Under the Guidance of

Sh. Pandurang K. Pole
Secretary (Education)

Ms. Veditha Reddy
Director (Education)

Dr. Rita Sharma
Addl. DE (School & Exam.)

Coordinators

Mr. Parvinder Kumar
DDE (Exam)

Mrs. Ritu Singhal
OSD (Exam)

Mr. Krishan Kumar
OSD (Exam)

Mr. Tushar Saluja
OSD (Exam)

Production Team

Published at Delhi Bureau of Text Books, 25/2, Institutional Area, Pankha Road, New Delhi-58 by **Bijender Kumar**, Secretary, Delhi Bureau of Text Books and **Printed at:** Palak printers, 6, Mohkampur Phase-II, Delhi Road, Meerut -250004 (UP.)

पांडुरंग के. पोले, भा.प्र.से
सचिव (शिक्षा)

PANDURANG K. POLE, IAS
SECRETARY (Education)



राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार
पुराना सचिवालय, दिल्ली-110054
दूरभाष: 011-23890187, 23890119

Government of National Capital Territory of Delhi
Old Secretariat, Delhi-110054
Phone: 23890187, 23890119
E-mail : sccyedu@nic.in

D.O. NO. : DF.5/229/9xun/Message/

S.M/218/249
Date : 07/11/2025

MESSAGE

The Directorate of Education remains steadfast in its vision to achieve excellence in the academic domain and its commitment to develop meaningful, engaging, and child-friendly learning content.

Each year, the Directorate carefully reviews and updates the Support Material to ensure alignment with the latest CBSE guidelines and emerging academic developments.

The Support Material provides comprehensive academic support through well-structured practice questions and exercises that strengthen conceptual understanding and exam readiness and aims to nurture students' critical thinking, analytical abilities, and problem-solving skills. Through such sustained efforts, the Directorate of Education continues to guide students towards academic excellence and holistic growth.

This Support Material is intended to bridge classroom learning and examination preparation, enabling students to consolidate knowledge through systematic practice. It has been thoughtfully designed for students, with the belief that its effective use will strengthen their understanding and support them in achieving their learning goals with confidence.

I appreciate the dedication and collaborative effort of all those involved in the development of this material and extends my best wishes to all students—may this Support Material serve as an essential academic aid, enhancing students' confidence and preparedness for examinations.

Best wishes.


(Pandurang K. Pole)

VEDITHA REDDY, IAS
Director, Education & Sports



सत्यमेव जयते

Directorate of Education
Govt. of NCT of Delhi
Room No. 12, Old Secretariat
Near Vidhan Sabha,
Delhi-110054
Ph.: 011-23890172
E-mail :diredu@nic.in

MESSAGE

DE-5/228/Exam/Message/S.M/2018/
402
dated - 09/05/25

Education is the cornerstone of a progressive society, and providing students with the right learning resources is essential for their academic and personal growth. Keeping this in mind, the Directorate of Education, GNCT of Delhi, develops comprehensive Support Material every year for various subjects of Classes IX to XII.

The support material serves as an additional study resource to supplement textbooks by offering clear and easy-to-understand explanations of complex topics. Our dedicated team of expert faculty members has meticulously reviewed and updated this material, aligning it with the latest CBSE syllabus, question paper patterns and assessment guidelines. Our effort is to simplify difficult concepts and make them more accessible to students, helping them save time and effort with ready references for effective preparation.

As Ruskin Bond beautifully said, "Education must inspire the spirit of inquiry, Creativity and joy" True learning goes beyond memorisation-it encourages curiosity, fosters creativity, and makes the learning process meaningful and enjoyable.

In alignment with the vision of NEP 2020, the CBSE framework now places emphasis on competency-based assessments for 50% of the evaluation, highlighting the need for students to develop critical thinking and problem-solving skills. The Support Material is designed to help students analyse concepts deeply, think innovatively, and apply their knowledge effectively, ensuring they are well-prepared not only for exams but also for real-life challenges.

I appreciate the dedicated efforts of the entire team of subject experts in developing this valuable learning resource. I am confident that both teachers and students will make the best use of these materials to enhance learning and academic success.

Wishing all students great success in their exams and a bright, fulfilling future ahead.


(VEDITHA REDDY, IAS)

Dr. RITA SHARMA
Additional Director of Education
(School/Exam)



Govt. of NCT of Delhi
Directorate of Education
Old Secretariat, Delhi-110054
Ph.: 23890185

D.O. No. DE.S/228/Exam/Memo/SM/
2019/570
Dated: .. 02/07/2025

MESSAGE

"Children are not things to be molded, but are people to be unfolded." -
Jess Lair

In line with this insightful quote, the Directorate of Education, Delhi, has always made persistent efforts to nurture and unfold the inherent potential within each student. This support material is a testimony to this commitment.

The support material serves as a comprehensive tool to facilitate a deeper understanding of the curriculum. It is crafted to help students not only grasp essential concepts but also apply them effectively in their examinations. We believe that the thoughtful and intelligent utilization of these resources will significantly enhance the learning experience and academic performance of our students.

Our expert faculty members have dedicated themselves to the support material to reflect the latest CBSE guidelines and changes. This continuous effort aims to empower students with innovative approaches, fostering their problem-solving skills and critical thinking abilities.

I extend my heartfelt congratulations to the entire team for their invaluable contribution to creating a highly beneficial and practical support material. Their commitment to excellence ensures that our students are well-prepared to meet the challenges of the CBSE examinations and beyond.

Wishing you all success and fulfilment in your educational journey.

(Dr. Rita Sharma)

DIRECTORATE OF EDUCATION
Govt. of NCT, Delhi

SUPPORT MATERIAL
(2025-2026)

Class : IX

SCIENCE
(URDU MEDIUM)

NOT FOR SALE

PUBLISHED BY : DELHI BUREAU OF TEXTBOOKS

SCIENCE SUPPORT MATERIAL CLASS-IX
Session- (2025-2026)

Group Leader : Dr. Ravinder Kumar (Principal)
SOE, Sec.-23, Rohini

Subject Expert	Designation	School/Branch
Mr. Ajay Kumar	Lecturer	GSBV Shastri Park
Mr. Sunit Kumar	TGT (N.Sci)	SVB, Kamdhenu, Mangolpuri
Mr. Amit Kaushik	TGT (N.Sci)	RPVV Surajmal Vihar Delhi
Mr. Sudhakar Jha	TGT(N.Sci)	RPVV Civil Lines, Delhi
Ms. Naseem Bano	TGT(N.Sci)	Khichri Pur, Delhi SOE
Mohd. Tariq Iqbal (Urdu Medium)	TGT(N.Sci)	SBV No.1(UM) Jama Masjid, Delhi

भारत का संविधान

भाग 4क

नागरिकों के मूल कर्तव्य

अनुच्छेद 51 क

मूल कर्तव्य - भारत के प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वह -

- (क) संविधान का पालन करे और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करे;
- (ख) स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखे और उनका पालन करे;
- (ग) भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करे और उसे अक्षुण्ण बनाए रखे;
- (घ) देश की रक्षा करे और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करे;
- (ङ) भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करे जो धर्म, भाषा और प्रदेश या वर्ग पर आधारित सभी भेदभावों से परे हो, ऐसी प्रथाओं का त्याग करे जो महिलाओं के सम्मान के विरुद्ध हों;
- (च) हमारी सामासिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्त्व समझे और उसका परिरक्षण करे;
- (छ) प्राकृतिक पर्यावरण की, जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी और वन्य जीव हैं, रक्षा करे और उसका संवर्धन करे तथा प्राणिमात्र के प्रति दयाभाव रखे;
- (ज) वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करे;
- (झ) सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखे और हिंसा से दूर रहे;
- (ञ) व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत् प्रयास करे, जिससे राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए प्रयत्न और उपलब्धि की नई ऊँचाइयों को छू सके; और
- (ट) यदि माता-पिता या संरक्षक है, छह वर्ष से चौदह वर्ष तक की आयु वाले अपने, यथास्थिति, बालक या प्रतिपाल्य को शिक्षा के अवसर प्रदान करे।



Constitution of India

Part IV A (Article 51 A)

Fundamental Duties

It shall be the duty of every citizen of India —

- (a) to abide by the Constitution and respect its ideals and institutions, the National Flag and the National Anthem;
- (b) to cherish and follow the noble ideals which inspired our national struggle for freedom;
- (c) to uphold and protect the sovereignty, unity and integrity of India;
- (d) to defend the country and render national service when called upon to do so;
- (e) to promote harmony and the spirit of common brotherhood amongst all the people of India transcending religious, linguistic and regional or sectional diversities; to renounce practices derogatory to the dignity of women;
- (f) to value and preserve the rich heritage of our composite culture;
- (g) to protect and improve the natural environment including forests, lakes, rivers, wildlife and to have compassion for living creatures;
- (h) to develop the scientific temper, humanism and the spirit of inquiry and reform;
- (i) to safeguard public property and to abjure violence;
- (j) to strive towards excellence in all spheres of individual and collective activity so that the nation constantly rises to higher levels of endeavour and achievement;
- * (k) who is a parent or guardian, to provide opportunities for education to his child or, as the case may be, ward between the age of six and fourteen years.

Note: The Article 51A containing Fundamental Duties was inserted by the Constitution (42nd Amendment) Act, 1976 (with effect from 3 January 1977).

* (k) was inserted by the Constitution (86th Amendment) Act, 2002 (with effect from 1 April 2010).



भारत का संविधान

उद्देशिका

हम, भारत के लोग, भारत को एक ¹[संपूर्ण प्रभुत्व-संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य] बनाने के लिए, तथा उसके समस्त नागरिकों को :

सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय,
विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म
और उपासना की स्वतंत्रता,
प्रतिष्ठा और अवसर की समता

प्राप्त कराने के लिए,
तथा उन सब में

व्यक्ति की गरिमा और ²[राष्ट्र की एकता
और अखंडता] सुनिश्चित करने वाली बंधुता
बढ़ाने के लिए

दृढसंकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख
26 नवंबर, 1949 ई. को एतद्वारा इस संविधान को
अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं।

1. संविधान (बयालीसवां संशोधन) अधिनियम, 1976 की धारा 2 द्वारा (3.1.1977 से) "प्रभुत्व-संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य" के स्थान पर प्रतिस्थापित।
2. संविधान (बयालीसवां संशोधन) अधिनियम, 1976 की धारा 2 द्वारा (3.1.1977 से) "राष्ट्र की एकता" के स्थान पर प्रतिस्थापित।

THE CONSTITUTION OF INDIA

PREAMBLE

WE, THE PEOPLE OF INDIA, having solemnly resolved to constitute India into a **¹[SOVEREIGN SOCIALIST SECULAR DEMOCRATIC REPUBLIC]** and to secure to all its citizens :

JUSTICE, social, economic and political;

LIBERTY of thought, expression, belief, faith and worship;

EQUALITY of status and of opportunity; and to promote among them all

FRATERNITY assuring the dignity of the individual and the **²[unity and integrity of the Nation]**;

IN OUR CONSTITUENT ASSEMBLY this twenty-sixth day of November, 1949 do **HEREBY ADOPT, ENACT AND GIVE TO OURSELVES THIS CONSTITUTION.**

1. Subs. by the Constitution (Forty-second Amendment) Act, 1976, Sec.2, for "Sovereign Democratic Republic" (w.e.f. 3.1.1977)
2. Subs. by the Constitution (Forty-second Amendment) Act, 1976, Sec.2, for "Unity of the Nation" (w.e.f. 3.1.1977)

Question Paper Design
Class IX (2025-2026)
Subject : Science (086)

Time : 3hrs.

Maximum Marks : 80 Marks

S.No.	Competencies	Total
1.	Demonstrate Knowledge and Understanding	50%
2.	Application of Knowledge/Concepts	30%
3.	Formulate, Analyze, Evaluate and Create	20%
		100%

Note: • Typology of Questions:

- ❖ VSA including objective type questions, Assertion–Reasoning type questions: SA; LA;
Source-based/Case-based/Passage-based/Integrated assessment questions.
 - An internal choice of approximately 33% would be provided.

Internal Assessment: 20 Marks

- ❖ Periodic Assessment – 05 marks + 05 marks
- ❖ Subject Enrichment (Practical Work) – 05 marks
- ❖ Portfolio – 05 marks.

Suggestive verbs for various competencies

- Demonstrate Knowledge and Understanding
State, name, list, identify, define, suggest, describe, outline, summarize, etc.
- Application of Knowledge/Concepts
Calculate, illustrate, show, adapt, explain, distinguish, etc.
- Formulate, Analyze, Evaluate and Create
Interpret, analyze, compare, contrast, examine, evaluate, discuss, construct, etc.

(Note: Pl. follow instruction provided by CBSE for Assessment area, course structure and question paper desing)

ANNUAL SYLLABUS (2025-26)
CLASS-9, SUBJECT: SCIENCE (086)

Unit No.	Unit	Marks
I	Matter - Its Nature and Behaviour	25
II	Organization in the Living World	22
III	Motion, Force and Work	27
IV	Food; Food Production	06
	Total	80
	Internal assessment	20
	Grand Total	100

Content

UNIT-I Matter-Nature and Behaviour

Chapter-1: Matter in our surroundings

Definition of Matter; Particulate nature of matter; States of matter; Solid, liquid and gas and their Characteristics, change of state- melting (Absorption of heat), freezing, evaporation (Cooling by evaporation), Condensation, Sublimation.

Practical: Determine the melting point of ice and boiling point of water.

Chapter-2: Is Matter Around Us Pure

Elements, compound and mixtures. Heterogeneous and homogeneous mixtures, colloids and suspensions. Physical and chemical changes (excluding separating the components of a mixture).

Practical: Preparation of

- a) A true solution of common salt, sugar and alum.
- b) A suspension of soil, chalk powder and fine sand in water.
- c) A colloidal solution of starch in water and egg albumin/ milk in water and distinction between these on the basis of
 - transparency
 - filtration criterion
 - stability

Practical: Preparation of a) Mixture b) A Compound, using iron filings and Sulphur powder and distinction between these on the basis of-

- i) appearance i.e. homogeneity and heterogeneity
- ii) behavior towards a magnet
- iii) behavior towards Carbon disulphide as a solvent
- iv) effect of heat

Practical: Performing the following reactions and classifying them as physical or chemical changes:

- a) Iron with Copper Sulphate solution in water
- c) Zinc with dilute Sulphuric Acid
- d) Heating of Copper Sulphate Crystals
- b) Burning of magnesium ribbon in air
- e) Sodium Sulphate with Barium Chloride in the form of their Solution in water.

UNIT-II-Organization in the Living World:

Chapter-5: The Fundamental Unit of Life

Cell as a basic unit of life; Prokaryotic and Eukaryotic cells, multicellular organisms, cell membrane and cell wall, cell organelles and cell inclusions; chloroplast, mitochondria, vacuoles, endoplasmic reticulum, Golgi apparatus; nucleus, chromosomes - basic structure, number.

Practical: Preparation of stained temporary mounts of

- a) Onion peel;
- b) Human Cheek Cells and to record observations and draw their labeled diagrams.

Chapter- 6: Tissues

Structure and functions of animal and plant tissues (only four types of tissues in animals, Meristematic and Permanent tissues in plants)

Practical: Identification of Parenchyma, Collenchyma and Sclerenchyma tissues in plants, Striped, Smooth and Cardiac muscle fibres and Nerve cells in animals from prepared slides. Draw their labeled diagram.

The following topics are included in the syllabus but will be assessed only formatively to reinforce understanding without adding to summative assessments. This reduces academic stress while ensuring meaningful learning. Schools can integrate these with existing chapters as they align well.

Relevant NCERT textual material is enclosed for reference.

Health and Diseases : *Health and its failure. Infectious and Non-infectious diseases, their causes and manifestation. Diseases caused by microbes (Virus, Bacteria and Protozoan) and their prevention; Principles of treatment and prevention. Pulse Polio Programmes.*

UNIT-III- Motion, Force and Work

Chapter-7: Motion

Distance and displacement, velocity, uniform and non-uniform motion along a straight line, acceleration, distance- time and velocity- time graphs for uniform motion and uniformly accelerated motion, elementary idea of uniform circular motion.

Chapter-8: Force and Laws of Motion

Force and motion, Newton's Laws of Motion, Action and Reaction forces, Inertia of a body, Inertia and mass, Momentum, Force and Acceleration.

The following topic is included in the syllabus but will be assessed only formatively to reinforce understanding without adding to. This reduces academic stress while ensuring meaningful learning. Schools can integrate this with existing chapters as they align well.

Relevant NCERT textual material is enclosed for reference.

Elementary idea of conservation of Momentum.

UNIT IV- Food Production

Chapter-12: Improvement In Food Resources

Plant and animal breeding and selection for quality improvement and management; Use of fertilizers and manures; Protection from pests and diseases, Organic farming.

Note:

➤ **The above mid-term syllabus is to be completed by September 06, 2025.**

➤ **Revision of syllabus for Mid-Term Examination 2025**

Mid-Term Examination 2025

UNIT III - Motion, Force and Work

Chapter-9: Gravitation

Gravitation, Universal law of Gravitation, Force of Gravitation of earth (gravity), Acceleration due to gravity; Mass and weight, Free fall.

Floatation: Thrust and pressure, Archimedes' principle, Buoyancy.

Practical: Determination of the density of solid (denser than water) by using a spring balance and measuring cylinder.

Practical: Establishing the relation between the loss in weight of solid when fully immersed in (a) tap water (b) Strongly salty water with the weight of water displaced by it by taking at least two different solids.

UNIT 1 - Matter - Its Nature and Behavior

Chapter-3: Atoms And Molecules

Particle nature and their basic units: Atoms and molecules, Laws of Chemical Combination. Atomic and molecular masses.

Practical: Verification of Law of Conservation of mass in a chemical reaction.

Chapter-4: Structure Of The Atom: Electrons, Protons and Neutrons, Valency, Chemical formula of common compounds, Atomic Number and Mass Number, Isotopes and Isobars.

UNIT III- Motion, Force and Work

Chapter-10: Work and Energy

Work done by a force, Energy, Power, Kinetic and Potential energy; Law of conservation of energy. (excluding commercial unit of Energy)

Chapter-11: Sound

Nature of sound and its propagation in various media, speed of sound, range of hearing in humans, ultrasound, reflection of sound; Echo.

Practical: Determination of the speed of a pulse propagated through a stretched string / slinky (helical spring).

Practical: Verification of the Laws of reflection of sound.

Note:

- The entire syllabus is to be completed by January 31, 2026.
- Revision of entire syllabus for Annual Examination 2026.
- For more information kindly visit to CBSE Academic:

https://cbseacademic.nic.in/web_material/CurriculumMain26/Sec/Science_Sec_2025-26.pdf

Common Annual School Examination (CASE): 2025-26 will be based on the complete syllabus.

Annual Examination (CASE) -2026

Note for the Teachers:

The NCERT text books present information in boxes across the book. These help students to get conceptual clarity. However, the information in these boxes would not be assessed in the year-end examination.


فہرست

صفحہ نمبر	نمبر	سبق	نمبر شمار
1		ہمارے گرد و پیش میں مادے	-1
16		کیا ہمارے اطراف میں مادہ خالص ہے	-2
28		جوہر، سالمات اور آئین	-3
49		ایٹم کی بناوٹ	-4
68		خلیہ - زندگی کی بنیادی اکائی	-5
91		بافت	-6
114		حرکت	-7
137		قوت اور حرکت کے قوانین	-8
158		مادی کشش	-9
180		کام اور توانائی	-10
202		آواز	-11
226		غذائی وسائل	-12
247		تجربات	-13




ہمارے گرد و پیش میں مادے

باب 1۔



نظریاتی نقشہ نویسی (Concept Mapping)



مادہ (Matter)


کائنات میں ہر ایک شے جس چیز سے بنی ہے اسے مادہ کہا جاتا ہے۔ ہمارے اطراف میں موجود شے میں مادہ ہے۔ مادہ جگہ گھیرتا ہے اور اس کی کمیت ہوتی ہے۔

ذرات کی طبعی خاصیت

مادہ ذرات سے بنا ہے۔ مادہ کے ذرات نہایت ہی چھوٹے ہوتے ہیں۔

مادہ کے ذرات کی خصوصیات


- (i) مادہ کے ذرات مسلسل حرکت کرتے ہیں: یعنی ان کے پاس حرکی توانائی ہوتی ہے۔ درجہ حرارت بڑھنے پر ذرات کی حرکت تیز ہو جاتی ہے کیونکہ ذرات کی حرکی توانائی بڑھ جاتی ہے۔
- (ii) مادہ کے ذرات کے درمیان جگہ ہوتی ہے: جب ہم چائے، کافی، یا نیبو پانی بناتے ہیں تو ایک قسم کے مادہ کے ذرات دوسرے قسم کے مادہ کے ذرات کے درمیان موجود خالی جگہ میں سما جائے ہیں۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ مادہ کے ذرات کے درمیان میں خالی جگہ ہوتی ہے۔



پانی کے ذرات کو لاکھوں گنا
بڑا کر کے دکھایا گیا ہے


جب ہم پانی میں نمک گھولتے ہیں تو نمک کے ذرات پانی کے ذرات کے درمیان کی جگہ میں چلے جاتے ہیں۔
ذرات مختلف جسامتوں کے ہوتے ہیں اور ان کے درمیان خالی جگہ ہوتی ہے۔

- (iii) مادہ کے ذرات ایک دوسرے کو کشش کرتے ہیں : جب ہم پانی کے نل کو کھولتے ہیں اور پانی کی دھار کو اپنی انگلی سے کاٹنے یا توڑنے کی کوشش کرتے ہیں کیا وہ دھار ٹوٹ جاتی ہے؟ نہیں کیونکہ پانی کی دھار چڑی رہتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پانی کی دھار قوت کشش سے جڑی ہوئی ہے۔
- مادہ کے ذرات کے درمیان کی خالی جگہ اور ان کی حرکی توانائی ٹھوس مادہ میں سب سے کم ہوتی ہے۔ رقیق حالت میں میڈیم اور گیس کی حالت میں سب سے زیادہ ہوتی ہیں۔
 - قوت کشش ٹھوس میں سب سے زیادہ، رقیق میں میڈیم اور گیس میں سب سے کم ہوتی ہے۔
 - گیس کی حالت میں ذرات میں حرکت سب سے زیادہ ہوتی ہے رقیق میں میڈیم اور ٹھوس حالت میں سب سے کم ہوتی ہے۔



(a)، (b) اور (c) میں مادہ کی تینوں حالتوں میں ذرات کی تکبیر شدہ تصویر دکھائی گئی ہے۔

شکل: مادہ کی تینوں حالتیں



مادہ کی تینوں حالتوں میں ذرات کی ترتیب اور ان کی حرکات

مادہ کی حالتیں

طبیعی طور پر مادہ تین حالتوں میں پائی جاتی ہیں۔ (i) ٹھوس حالت، (ii) رقیق حالت، (iii) گیس کی حالت ہم انسانی جسم کو بھی مادہ کی تین حالتوں میں تقسیم کر سکتے ہیں۔

- (i) ہڈیاں اور دانت ٹھوس ہوتے ہیں۔
- (ii) خون اور پانی رقیق حالت میں ہوتے ہیں۔
- (iii) پھیپھڑوں میں ہوا گیس کی حالت میں ہوتی ہے اور 70 فی صد پانی ہمارے جسم میں موجود ہے۔

(i) ٹھوس حالت

ٹھوس حالت کی خصوصیات مندرجہ ذیل ہیں

- (a) ٹھوس کی ایک متعین شکل ہوتی ہے۔
- (b) ٹھوس حالت میں واضح باؤنڈری ہوتی ہے۔
- (c) ٹھوس حالت میں معین حجم ہوتا ہے۔
- (d) ان کی داب پذیری (Compressibility) بہت ہی کم نہیں کے برابر ہوتی ہے یہ سخت (Rigid) ہوتے ہیں۔

مثال: قوت لگانے سے ربر بلیڈ کا شکل تبدیل ہو جاتا ہے لیکن قوت ہٹالینے سے یہ دوبارہ اپنی اصل شکل میں آ جاتا ہے۔ اگر زیادہ قوت لگائی جائے تو ربر بلیڈ ٹوٹ جاتا ہے۔

ٹھوس مادہ میں ذرات کی حرکی توانائی بہت کم ہوتی ہے اس لیے ٹھوس مادوں کا ایک متعین شکل ہوتی ہے اور یہ سخت (Rigid) ہوتے ہے۔

- شکر اور نمک جس برتن میں رکھے جاتے ہیں اسی برتن کا شکل اختیار کر لیتے ہیں۔ لیکن یہ ٹھوس مادہ ہے کیونکہ ہر ایک کرسٹل کا شکل وہی رہتا ہے۔
- ہاتھ سے دبا کر اسپنج کو کافی حد تک دبایا جا سکتا ہے۔ لیکن پھر بھی یہ ٹھوس ہے۔ وجہ یہ ہے کہ اسپنج کے سوراخوں میں ہوا بھری ہوتی ہے۔ دبانے سے ہوا باہر نکل جا ہے۔

(ii) رقیق حالت :

رقیق حالت کی خصوصیات مندرجہ ذیل ہیں:

- (a) رقیق سیال ہوتے ہیں ان میں بہاؤ ہوتا ہے۔
- (b) رقیق کی کوئی متعین شکل نہیں ہوتی ہے۔ وہ برتن کی شکل اختیار کر لیتے ہیں۔
- (c) رقیق کا متعین حجم ہوتا ہے۔
- (d) کم داب پذیری
- رقیق کے ذرات کا قوت کشش، اس کا حجم متعین رکھتا ہے۔
- رقیق جس برتن میں رکھے جاتے ہیں وہ اسی برتن کی شکل اختیار کر لیتے ہیں۔
- گیسیس جیسے آکسیجن اور کاربن ڈائی آکسائیڈ پانی میں نفوذ کرتی ہیں اور یہی آبی عضویوں (نباتات اور حیوانات) پانی میں گھلی آکسیجن کی وجہ سے ہی پانی میں سانس لے پاتے ہیں۔ رقیق حالت میں نفوذ زیادہ ہوتا ہے اور ٹھوس حالت میں کم ہوتا ہے۔ کیوں کہ ذرات میں حرکت رقیق میں زیادہ ہوتی ہے اور ٹھوس کے ذرات میں حرکت کم ہوتی ہے۔

(iii) گیس کی حالت :

- (a) گیسوں میں بہاؤ ہوتا ہے۔
 - (b) گیسوں میں داب پذیری (Compressibility) زیادہ ہوتی ہے۔
 - (c) گیسوں میں کوئی متعین باؤنڈری نہیں ہوتی ہے۔
 - (d) گیسوں میں متعین شکل نہیں ہوتی ہے۔
 - (e) گیسوں میں متعین حجم نہیں ہوتا ہے۔
- گیس میں ذرات ادھر ادھر گھومنے کے لیے پوری طرح سے آزاد ہوتے ہیں ان میں قوت کشش کم ہوتی ہے اس لیے گیسوں میں بہاؤ ہوتا ہے۔
 - گیس کا کوئی متعین حجم نہیں ہوتا ہے۔ اس لیے گیس جس بھی برتن میں رکھی جاتی ہے وہ اسی برتن کا حجم گھیر لیتی ہے۔
 - گیس کی حالت میں ذرات تیزی سے حرکت کرتے ہیں اسی وجہ سے ذرات آپس میں اور برتن کی دیواروں سے ٹکراتے ہیں۔ برتن کی دیوار پر گیس کے ذرات کے ذریعے فی اکائی رقبہ پر لگے قوت کی وجہ سے گیس کا دباؤ بنتا ہے۔

مادہ کی حالتوں میں تبدیلی

- پانی، مادہ کے تینوں حالتوں میں ملتا ہے۔ ٹھوس، برف، رقیق، پانی، گیس۔ ابخارات
- گرم کرنے پر برف پانی میں تبدیل ہو جاتی ہے اور پانی آبخارات میں تبدیل ہو جاتا ہے۔

مادہ کے طبیعی حالت کو دو طریقوں سے تبدیل کیا جاسکتا ہے۔


$$(^{\circ}\text{C} + 273.15 = \text{K})$$

یا

$$(^{\circ}\text{C} + 273 = \text{K})$$

(A) درجہ حرارت میں تبدیلی

- (i) نقطہ گداخت: (Melting Point): فضائی دباؤ پر جس درجہ حرارت پر کوئی ٹھوس پگھل کر رقیق بنتا ہے وہ اس کا نقطہ گداخت کہلاتا ہے۔ برف کا نقطہ گداخت 273.16K ہے۔ سہولت کے لیے ہم



(a) پانی کو ابال کر ابخارات کی تشکیل کرنا (b) برف کو پگھلا کر پانی بنانا

اسے 273K یعنی 0°C لیتے ہیں۔ جب برف پگھلتی ہے، برف کا درجہ حرارت نہیں بڑھتا ہے لگاتار حرارت فراہم کرنے کے باوجود کیونکہ گداخت کی پنہاں توانائی، درجہ حرارت کو بڑھنے نہیں دیتی ہے۔

● **گداخت کی پنہاں توانائی (Latent heat of fusion):** فضائی دباؤ پر 1Kg ٹھوس کو اس کے نقطہ گداخت پر رقیق میں بدلنے کے لیے جتنی حرارتی توانائی کی ضرورت ہوتی ہے اسے گداخت کی پنہاں توانائی کہتے ہیں۔ اسی وجہ سے 0°C پر برف کے مقابلے میں 0°C پر پانی کے ذرات میں زیادہ توانائی ہوتی ہے۔

(ii) **نقطہ جوش / ابال: (Boiling Point):** فضائی دباؤ پر وہ درجہ حرارت جس پر رقیق ابلیں لگتا ہے اس

کا نقطہ جوش کہلاتا ہے۔ پانی کا نقطہ جوش 373K ($100^{\circ}\text{C} + 273\text{K} = 373\text{K}$)۔

● **تبخیر کی پنہاں توانائی (Latent heat of vapourization):** فضائی دباؤ پر 1Kg رقیق کو اس کے نقطہ جوش پر بھاپ / بخارات میں بدلنے کے لیے جتنی حرارتی توانائی کی ضرورت ہوتی ہے اسے تبخیر کی پنہاں توانائی (Latent heat of vaporisation) کہتے ہیں۔

● جب پانی کو ابالا جاتا ہے تو اس کے درجہ حرارت میں اضافہ نہیں ہوتا ہے درجہ حرارت 100°C ہی رہتا ہے۔ کیوں کہ تبخیر کی پنہاں توانائی پانی کے ذرات کے درمیان قوت کشش کو توڑتی ہے۔

اس لیے 100°C درجہ حرارت پر آبخارات کے ذرات میں اسی درجہ حرارت پر پانی کے ذرات کے مقابلے زیادہ توانائی ہوتی ہے۔

درجہ حرارت میں تبدیلی سے مادہ کے ایک حالت کو دوسری حالت میں بدلا جاسکتا ہے جیسا کہ نیچے دکھایا گیا۔



• 25°C پر پانی رقیق حالت میں ہوتا ہے۔

0°C پر پانی ٹھوس شکل (برف) میں ہوتا ہے۔

100°C پر پانی گیس کی شکل (بھاپ) میں ہوتا ہے۔


(iii) **تصعید (Sublimation):** کچھ ایسی اشیاء ہیں جو رقیق حالت میں تبدیل ہوئے بغیر، ٹھوس حالت سے

براہ راست گیس میں یا اس کے برعکس تبدیل ہو جاتے ہیں اس عمل کو تصعید کہتے ہیں۔

مثال: تھوڑا کافور یا امونیم کلورائیڈ، اس کا پاؤڈر کر کے چینی کی پیالی میں ڈالیے۔ چینی کی پیالی میں قیف الٹا کر

کے رکھیے سرے پر روئی کی ڈاٹ لگا دیجیے۔ آہستہ آہستہ گرم کیجیے۔ ہم دیکھیں گے کافور یا امونیم کلورائیڈ


ٹھوس سے سیدھے گیس میں تبدیل ہو جاتا ہے۔




امونیم کلورائیڈ کی تصعید

(B) دباؤ میں تبدیلی کا اثر

اگر ہم درجہ حرارت گھٹا کر سنڈر میں گیس لے کر اس پر دباؤ ڈالیں تو ذرات کے درمیان کا فاصلہ کم ہو جائے گا اور گیس رقیق میں تبدیل ہو جائے گی۔



- زیادہ دباؤ بڑھانے میں گیس کے ذرات نزدیک آجاتے ہیں۔
- ٹھوس کاربن ڈائی آکسائیڈ (Solid CO₂)۔ یا خشک برف (Dry Ice) کو واپس کاربن ڈائی آکسائیڈ میں بدلا جاسکتا ہے بغیر رقیق حالت میں بدلے۔ اس کے لیے دباؤ کو کم کر فضائی دباؤ تک کرنا ہوتا ہے۔
- مادہ کی تینوں حالتیں یعنی ٹھوس، رقیق اور گیس کا تعین دباؤ اور درجہ حرارت کے ذریعہ سے ہوتا ہے۔



تبخیر (Evaporation): تبخیر ایک ایسا سطحی عمل جس میں رقیق مادوں میں سطح کے ذرات نقطہ جوش سے نیچے کسی بھی درجہ حرارت پر آبخارات میں بدلنے لگتے ہیں۔ ایسے عمل کو تبخیر کہتے ہیں۔ سطح پر موجود ذرات میں زیادہ حرکی توانائی کی وجہ سے وہ دوسرے ذرات کے قوت کشش سے آزاد ہو جاتے ہیں اور اسی وجہ سے آبخارات میں تبدیل ہو جاتے ہیں۔

تبخیر کو متاثر کرنے والے عوامل

- (a) سطح کا رقبہ : سطح کا رقبہ بڑھانے سے تبخیر کی شرح بڑھ جاتی ہے۔
- (b) درجہ حرارت میں اضافہ : درجہ حرارت بڑھانے سے تبخیر کی شرح بڑھ جاتی ہے کیوں کہ مادوں کے ذرات کی حرکی توانائی بڑھ جاتی ہے۔
- (c) رطوبت (نمی) : اگر ہوا میں رطوبت (نمی) ہے تو تبخیر کی شرح کم ہو جاتی ہے زیادہ رطوبت کم تبخیر۔
- (d) ہوا کی رفتار : اگر ہوا کی رفتار بڑھ جاتی ہے تو تبخیر کی شرح بڑھ جاتی ہے۔
- تبخیر سے ٹھنڈک ہوتی ہے : تبخیر عمل کے دوران کھوئی ہوئی توانائی کو دوبارہ حاصل کرنے کے لیے رقیق کے ذرات اپنے اطراف کے ماحول سے توانائی جذب کر لیتے ہیں اس انجذاب کی وجہ سے ماحول ٹھنڈا ہو جاتا ہے۔

مثال :

- (i) اگر ہم ہاتھ پر اسیٹون (Acetone) ڈالتے ہیں تو اسیٹون ہمارے ہاتھ سے حرارت لے کر بخارات میں تبدیل ہو جاتا ہے اور اسی وجہ سے ہمیں ہاتھ پر ٹھنڈک کا احساس ہو جاتا ہے۔
- (ii) گرمی میں سوتی کپڑے پہننے چاہیے کیوں کہ گرمی میں پسینہ زیادہ آتا ہے۔ سوتی کپڑے پانی کے اچھے جاذب ہونے کی وجہ سے پسینہ کو جذب کر کے کرہ باد میں آسانی سے تبخیر کر دیتے ہیں چونکہ تبخیر سے ٹھنڈک ہوتی ہے۔ اس لیے گرمی میں سوتی کپڑوں میں آرام ملتا ہے۔
- (iii) گرمیوں میں اکثر لوگ میدانوں میں پانی چھڑکتے ہیں یہ پانی میدانوں سے توانائی (گرمی) حاصل کر کے بھاپ میں بدل جاتا ہے اور اس جگہ کو ٹھنڈا کر دیتا ہے۔

مشق

نہایت مختصر جواب والے سوالات

- 1- مادہ کے مختلف حالتوں کے نام بتائیے۔
- 2- ٹھوس اور رقیق میں سے کس کی کثافت زیادہ ہوتی ہے؟ وضاحت کیجیے؟
- 3- برف کا نقطہ گداخت کیا ہے؟
- 4- الکوحل کا نقطہ جوش 78°C ہے۔ کیلون (K) اکائی میں یہ درجہ حرارت کتنا ہے؟
- 5- گیس دباؤ کیوں ڈالتی ہے؟
- 6- گیسوں کو کیسے رقیق بنایا جاسکتا ہے؟
- 7- جب نمک کو پانی میں ملایا جاتا ہے تو نمک کے ذرات کہاں چلے جاتے ہیں؟
- 8- پانی کی طبعی حالت کیا ہوتی ہے؟
 0°C (b) 25°C (a)
- 9- خشک برف کا کیمیائی نام کیا ہے؟
- 10- کسی ٹھوس کو رقیق میں تبدیل کرنے کے لیے حرارتی توانائی کی ضرورت کیوں ہوتی ہے؟

مختصر جواب والے سوالات

- 1- طبعی خصوصیات کے بنیاد پر مادہ کی درجہ بندی کیجیے۔
- 2- ٹھوس کاربن ڈائی آکسائیڈ کو خشک برف (Dry Ice) کیوں کہتے ہیں؟
- 3- ایتھر اور ایسٹون جیسے رقیق ٹھنڈے جگہ میں رکھے جاتے ہیں۔ کیوں؟
- 4- تیخیر کی شرح بڑھانے والے دو عوامل بتائیے۔
- 5- گھروں میں کون سی گیس دباؤ کی حالت میں سپلائی کی جاتی ہے اور اسپتال میں کون سی گیس دباؤ کی حالت میں استعمال کی جاتی ہے۔

- 6- لوہے، ربڑ اور چاک کے درمیان قوت کشش کا موازنہ کیجیے۔
- 7- پانی، شکر اور آکسیجن کو ان کے ذرات کے درمیان بڑھتے ہوئے قوت کشش میں ترتیب کیجیے۔
- 8- نقطہ جوش، نقطہ گداخت اور تبخیر کی تعریف کیجیے۔
- 9- تصعید کسے کہتے ہیں؟ دو اشیا کے نام بتائیے جن کی تصعید ہو جاتی ہیں۔
- 10- ابدلتے ہوئے پانی کے مقابلے بخارات سے جلنے کی شدت زیادہ کیوں ہوتی ہے؟
- 11- مندرجہ ذیل درجہ حرارت کو سیلسیس اکائی میں تبدیل کیجیے۔
470K (b) 293K (a)

طویل جواب والے سوالات

- 1- تبخیر کو متاثر کرنے والے عوامل لکھیے۔
- 2- (a) گرمیوں میں ہمیں کس طرح کے کپڑے پہننے چاہیے؟ اور کیوں؟
(b) ہتھیلی پراسیٹون ڈالنے پر ہمیں ٹھنڈک کا احساس کیوں ہوتا ہے؟
- 3- مادہ کے ذرات کے تین خصوصیات لکھیے۔ ہر ایک خاصیت کے لیے ایک ایک مثال دیجیے۔
- 4- اس خاصیت کا نام لکھیے جو ذمہ دار ہے۔
(a) عطر کی خوشبو ایک کمرے میں پھیلانے میں۔
(b) پانی اسی برتن کی شکل اختیار کر لیتا ہے جس میں اسے رکھا جاتا ہے۔
- 5- مادہ کے تین حالتوں کے نام بتائیے۔ ہر ایک حالت کی تین خصوصیات اور ایک ایک مثال لکھیے۔
- 6- ٹھوس، رقیق اور گیس کے خصوصیات کی موازنہ جدول بنا کر کیجیے۔
- 7- (a) مندرجہ ذیل کا پورا نام لکھیے۔
CNG (b) LPG (a)
- (b) مادہ کی تینوں حالتوں کے تبدیلی کا مثلث بنائیے۔
- 8- (a) گرم، خشک دن میں کولر زیادہ ٹھنڈا کیوں کرتا ہے؟
(b) تبخیر سے آپ کیا سمجھتے ہیں؟ کسی رقیق کے تبخیر کی شرح کو کس طرح بڑھایا جاسکتا ہے؟

کثیر انتخابی سوالات (MCQ)

1- کچھ اشیاء کو ان کے ذرات کے درمیان قوت کشش کی بڑھتی ہوئی ترتیب میں رکھا گیا ہے۔ مندرجہ ذیل میں سے کون سی ترتیب درست ہے۔

- (a) پانی، ہوا، برف
(b) ہوا، چینی، تیل
(c) آکسیجن، پانی، چینی
(d) نمک، جوس، ہوا۔

2- مندرجہ ذیل میں سے کون عوامل کا مجموعہ درجہ حرارت کے بڑھانے پر پیش آئے گا؟

- (a) نفوذ، تبخیر، گیس کی داب پذیری
(b) تبخیر، گیس کی داب پذیری، حل پذیری
(c) تبخیر، نفوذ، گیسوں کی توسیع
(d) تبخیر، حل پذیری، نفوذ، گیسوں کی داب پذیری

3- رقیق کے بہاؤ کی خاصیت منفرد ہوتی ہے۔ مندرجہ ذیل میں سے کونسا بیان صحیح ہے؟

- (a) صرف گیسیں ہی سیال ہوتی ہیں
(b) ٹھوس اور گیس سیال ہوتے ہیں
(c) گیس اور رقیق سیال ہوتے ہیں
(d) صرف رقیق سیال ہوتے ہیں

4- مندرجہ ذیل میں سے صحیح بیان چنیے

- (a) ٹھوس سے گیس میں تبدیلی بنا رقیق حالت سے گزرے اس عمل کو تصعید کہتے ہیں۔
(b) بخارات سے ٹھوس میں تبدیلی بنا رقیق حالت سے گزرے اس عمل کو تبخیر کہتے ہیں۔
(c) بخارات سے ٹھوس میں تبدیلی بنا رقیق حالت سے گزرے اس عمل کو انجماد کہتے ہیں۔
(d) ٹھوس سے رقیق میں تبدیلی تصعید کہلاتی ہے۔

5- کس عمل کی وجہ سے گرمی میں مٹکے میں رکھا پانی ٹھنڈا ہو جاتا ہے۔

(a) نفوذ (Diffusion) (b) سریان (Transpiration)

(c) سرایت (Osmosis) (d) تبخیر (Evaporation)

6- Kelvin Scale میں 25°C ، 38°C اور 66°C کو تبدیل کرنے پر درجہ حرارت کی صحیح ترتیب ہوگی۔

(a) 298K, 311K, 339K (b) 298K, 300K, 338K

(c) 273K, 278K, 543K (d) 298K, 310K, 338K

[نوٹ: $K = 273 + t^{\circ}\text{C}$]

7- خالی جگہوں کو پر کیجئے:

(a) اسٹیون (Acetone) کا نقطہ ابال (Boiling Point) 329K ہے۔ یہ درجہ حرارت سیلسیس میں $^{\circ}\text{C}$ ہوگا۔

(b)..... حالت میں ذرات کی ترتیب متعین ہوتی ہے حالانکہ..... میں کوئی ترتیب نہیں ہوتی۔

(c) کمرہ کے درجہ حرارت پر تبخیر کے عمل کی وجہ سے..... ہوتا ہے۔

(d) آسموسی ایک خاص قسم کا..... ہے۔

8- کالم A میں دی گئی طبعی مقداروں کو کالم B میں دی ہوئی ان کی SI اکائیوں سے ملائیے۔

کالم A	کالم B
درجہ حرارت	پاسکل
کثافت	m^3
حجم	کیلون
دباؤ۔	kg/m^3

9- بریکٹ میں سے صحیح جواب چنیے۔

ایک کلوگرام (1Kg) ٹھوس کو رقیق میں فضائی دباؤ پر تبدیل کرنے کے لیے درکار توانائی کو..... کہتے ہیں (گداخت کی پنہاں توانائی/تبخیر کی پنہاں توانائی)

دعوئی اور وجہ والے سوالات (Assertion and Reason Questions)

صحیح جواب کا انتخاب کریں۔

- (a) اگر دعوئی (A) اور وجہ (R) دونوں صحیح ہیں اور وجہ، دعوئی کی صحیح تشریح ہے۔
- (b) اگر دعوئی (A) اور وجہ (R) دونوں صحیح ہیں اور وجہ، دعوئی کی صحیح تشریح نہیں ہے۔
- (c) اگر دعوئی (A) صحیح ہے اور وجہ (R) غلط ہے۔
- (d) اگر دعوئی (A) غلط ہے اور وجہ (R) صحیح ہے
- سوال نمبر 1- دعوئی (A): ابلتے ہوئے پانی کے مقابلے بخارات سے جلنے کی شدت زیادہ ہوتی ہے۔
وجہ (R): بخارات میں تخیر کی پنہاں توانائی ہوتی ہے۔
- سوال نمبر 2- دعوئی (A): برف سے بھرے گلاس کی بیرونی سطح پر بخارات کی بوندیں ہوتی ہیں۔
وجہ (R): برف پانی کی رقیق حالت ہے۔

جوابات: 1- (a)

2-

(c)

1- آپ کو تین نمونے دیئے گئے ہیں۔ غبارے میں آکسیجن گیس، گلاس میں پانی اور برف کا ٹکڑا۔
ہر ایک نمونے میں مادی کی حالت کی شناخت کیجیے اور سمجھائے کہ ہر ایک میں ذرات کی ترتیب اور حرکت کس طرح مختلف ہوتی ہے۔ ضرورت ہو تو شکل کا استعمال کیجیے۔

2- تجربے کے دوران ایک طالب علم نے مشاہدہ کیا کہ شے برتن کی شکل اختیار کر لیتی ہے لیکن اس کا حجم یکساں رہتا ہے۔ اس مشاہدہ کی بنیاد پر شے کی حالت کی شناخت کیجیے اور خصوصیات کی وضاحت کیجیے جو آپ کے جواب کی حمایت کرتی ہیں۔

3- گیلا کپڑا دھوپ والے دن میں برسات والے دن کے مقابلے میں جلدی سوکھ جاتا ہے۔ تخیر کی بنیاد پر سمجھائیے ایسا کیوں ہوتا ہے۔


4- تجربے کے دوران چار پانی بھرے برتنوں کو مختلف حالات میں رکھا گیا: ایک دھوپ میں، ایک پتھکے کے نیچے، ایک بند کمرے میں اور ایک فریج میں، اندازہ لگائے کہ کس برتن میں پانی سب سے تیز تخیر ہوگا اور تخیر کو متاثر کرنے والے عوامل کی بنیاد پر اس کی وجہ کو سمجھائیے۔



کیا ہمارے اطراف میں مادہ خالص ہیں؟

باب - 2

نظریاتی نقشہ نویسی (Concept Mapping)



’خالص‘ لفظ کے معنی ہوتے ہیں کہ مادہ میں کوئی ملاوٹ نہ ہو لیکن ایک سائنس داں کے زبان میں سبھی اشیاء مختلف مادوں کے آمیزہ ہیں اس لیے خالص نہیں ہے۔ مثال کے لیے پانی، دودھ، چکنائی وغیرہ۔

- خالص شے سے مراد ہے کہ اس شے میں موجود سبھی ذرات یکساں کیمیائی خاصیت نوعیت کے ہوتے ہیں۔
- ایک خالص شے ایک ہی قسم کے ذرات سے مل کر بنا ہوتا ہے۔

شے (Substance): ایک قسم کا مادہ ہے جو کہ طبعی عمل کے ذریعہ دوسرے قسم کے مادہ سے علیحدہ نہیں کیا جاسکتا ہے۔ ایک خالص شے ایک ہی قسم کے ذرات کی بنی ہوتی ہے۔

آمیزہ کیا ہے؟

آمیزہ ایک شے ہے جو دو یا دو سے زیادہ عناصر یا مرکبات کا (کیمیائی طور پر منسلک ہوئے بغیر) بنا ہوتا ہے۔ مثال۔ ہوا، مختلف گیسوں جیسے آکسیجن، نائٹروجن، آرگن، کاربن ڈائی آکسائیڈ اور پانی کے بخارات وغیرہ کا آمیزہ ہے۔

آمیزہ کی اقسام (Types of Mixture): آمیزہ دو قسم کے ہوتے ہیں

(i) متجانس آمیزہ (Homogenous Mixture)

(ii) غیر متجانس آمیزہ (Heterogenous Mixture)

متجانس آمیزہ: وہ آمیزہ جن میں مادہ یکساں طور پر ہوتا ہے متجانس آمیزہ یکساں ترکیب میں ہوتے ہیں۔

مثال: پانی میں شکر کا محلول متجانس آمیزہ ہے۔

غیر متجانس آمیزہ: وہ آمیزہ جس میں مادہ کے ذرات علیحدہ ہوتے ہیں۔ اور شے چھوٹے چھوٹے ذرات، چھوٹے چھوٹے بوندوں یا بلبلے کے شکل میں ہر جگہ پھیلا رہتا ہے۔ اس میں مادہ کے ذرات واضح طور پر نظر آتے ہیں۔ غیر متجانس آمیزہ کہلاتے ہیں۔ اس کی ترکیب غیر یکساں ہوتی ہے۔


مثال: شکر، اور ریت کا آمیزہ، ایک غیر متجانس آمیزہ ہے کیوں کہ اس آمیزہ کے مختلف حصوں میں شکر اور ایک مختلف ترتیب میں ہوگا۔

محلول (Solution): محلول دو یا دو سے زیادہ اشیا کا متجانس آمیزہ ہے۔ مثال: سوڈا پانی، پانی میں چینی یا نمک محلول کے مثالیں ہیں۔

کسی محلول کو دو حصوں محلول (Solvent) اور منحل (Solute) میں تقسیم کیا جاسکتا ہے۔

محلول (Solvent) محلول کا وہ جزو جو دوسرے جزو کو محلول میں ملاتا ہے محلول کہلاتا ہے۔

منحل (Solute) محلول کا وہ جزو جو دوسرے جزو میں ملتا ہے۔ منحل کہلاتا ہے۔



آمیزہ کی اقسام

معلقہ/ششپینشن	کولائیڈل محلول	حقیقی محلول
(i) ذرات کا سائز بہت بڑا ہوتا ہے $>10^{-6}m$	(i) منحل کے ذرات کا سائز حقیقی محلول کے ذرات سے بڑا لیکن معلقہ سے چھوٹا ہوتا ہے 10^{-6} سے $10^{-9}m$	(i) منحل کے ذرات کا سائز بہت چھوٹا ہوتا ہے $<10^{-9}m$
(ii) منحل کے ذرات کو برہنہ آنکھوں سے دیکھا جاسکتا	(ii) منحل کے ذرات کو برہنہ آنکھوں سے نہیں دیکھا جاسکتا	(ii) منحل کے ذرات کو برہنہ آنکھوں سے نہیں دیکھا جاسکتا
(iii) غیر متجانس	(iii) متجانس نظر آتا ہے لیکن غیر متجانس ہوتا ہے	(iii) متجانس
(iv) ذرات کو تقطیر کے ذریعے علاحدہ کیا جاسکتا	(iv) ذرات کو تقطیر کے ذریعے علاحدہ نہیں کیا جاسکتا	(iv) ذرات کو تقطیر کے ذریعے علاحدہ نہیں کیا جاسکتا
(v) غیر شفاف	(v) نیم شفاف	(v) شفاف

(vi) غیر مستحکم	(vi) مستحکم	(vi) مستحکم
(vii) ٹنڈل اثر کو ظاہر کر بھی سکتے ہیں اور نہیں بھی	(vii) ٹنڈل اثر دکھاتے	(vii) ٹنڈل اثر نہیں دکھاتے
مثال : ریت پانی میں سلفر پاؤڈر اور لوہے کے جھیلن چاک پاؤڈر پانی میں ہے۔ دونوں حالت ہو سکتا ہے۔	مثال : دودھ، سیاہی، خون	(vii) مثال : پانی میں چینی، پانی میں نمک

کو لائڈی محلول کے کچھ عام مثالیں

مثال	قسم	محلل	منحل	
کھرا، بادل، دھند	ایروسول	گیس	رقیق	(1)
دھنواں، گاڑیوں کا اخراج	ایروسول	گیس	ٹھوس	(2)
شیونگ کریم	جھاگ	رقیق	گیس	(3)
دودھ، چہرے کے لیے کریم	ایمیشن	رقیق	رقیق	(4)
ملک آف میگنیشیا، کچڑ	سول (بسم)	رقیق	ٹھوس	(5)
فوم، ربڑ، اسٹیج	جھاگ (فوم)	ٹھوس	گیس	(6)
جیلی، چیز، مکھن	جیل	ٹھوس	رقیق	(7)
رنگین، قیمتی پتھر، دودھیا گلاس۔	ٹھوس سول	ٹھوس	ٹھوس	(8)

* گیس میں گیس کو لائڈی محلول نہیں ہے (آمیزہ ہے)

محلول کارنگاز (کنسینٹریشن)

$$1- \text{کیت سے کیت کی تقسیم فی صد} = 100 \times \frac{\text{محل کی کیت}}{\text{محلول کی کیت}}$$

$$2- \text{کیت سے کیت کی تقسیم فی صد} = 100 \times \frac{\text{محل کی کیت}}{\text{محلول کا حجم}}$$

آمیڑہ کے علیحدہ کرنے کے طریقے:

سیر شدہ محلول (Saturated Solution)

وہ محلول جن میں محل کی اور مقدار کو درجہ حرارت میں اضافہ کئے بغیر ہی حل نہیں کیا جاسکے سیر شدہ محلول کہلاتے ہیں۔

غیر سیر شدہ محلول (Unsaturated Solution)

وہ محلول جن میں محل کی اور مقدار کو درجہ حرارت میں اضافہ کئے بغیر ہی حل کیا جاسکے غیر سیر شدہ محلول کہلاتے ہیں۔

حل پذیری (Solubility)

دئے گئے درجہ حرارت پر ایک سیر شدہ محلول میں موجود محل کی مقدار حل پذیری کہلاتی ہے۔

طبیعی اور کیمیائی تبدیلیاں (Physical and Chemical Changes)

طبیعی تبدیلی	کیمیائی تبدیلی
• طبیعی تبدیلی کے دوران کوئی نئی شے نہیں بنتی	• نئی شے بنتی ہے۔
• بہت کم مقدار میں حرارت یا روشنی کا انجذاب	• ایک کیمیائی تبدیلی میں بڑی مقدار میں حرارت
• مثال: برف کا پگھلنا	• خارج ہوتی ہے یا جذب ہوتی ہے۔
	• مثال: لکڑی کا جلنا

عنصر (Element): عنصر مادے کی وہ بنیادی شکل ہے جو کسی کیمیائی تعامل کے ذریعہ سادہ اشیاء میں توڑا نہیں جاسکتا۔

عناصر

ایک ہی قسم کے ایٹموں سے مل کر بنے ہوتے ہیں

دھات (Metal)	غیر دھات (Non Metal)	دھنوت (Metalloid)
چمکدار ہوتی ہے	چمکدار نہیں ہوتی ہے	ایسے عنصر دھات اور غیر دھات کے درمیان کے خصوصیات کو ظاہر کرتی ہیں
تار پذیر ہوتی ہیں یعنی دھات کو کھینچ کر تار بنایا جاتا ہے۔	غیر تار پذیر ہوتی ہیں	
ورق پذیر۔ یعنی ہتھوڑے سے پیٹ کر ورق میں تبدیل کیا جاسکتا ہے۔	ورق پذیر نہیں ہوتے بلکہ شے ٹکڑو میں ٹوٹ جاتے ہیں۔	
آواز تبدیلیوں میں پیدا ہوتی ہے۔	Sonorous نہیں ہوتی۔	مثال بورون، سلیکون، جرمنیم
حرارت اور بجلی کا اچھے موصل۔	حرارت اور بجلی کا خراب موصل	
مثال سونا چاندی ہوتے ہیں۔	مثال آکسیجن، فاسفورس	

مرکب (Compound)

عنصر (Element)

- 1- کیمیائی تعامل کے ذریعہ سادہ مادوں میں نہیں ٹوٹتے۔
 - 2- ایک ہی قسم کے ایٹموں کے بنے ہوتے ہیں۔
 - 3- ان کو علامت سے ظاہر کرتے ہیں۔
- مثال۔ لوہا، تانبہ
- کیمیائی تعامل کے ذریعہ سادہ مادوں میں علیحدہ ہو جاتے ہیں
- مختلف عناصر کے ایٹموں کی کمیت کے معین تناسب میں ملنے سے بنتے ہیں
- ان کو کیمیائی فارمولہ سے ظاہر کرتے ہیں۔
- مثال۔ پانی، سوڈیم کلورائیڈ

مرکب

آمیضہ

- 1- عناصر یا مرکب آپس میں مل کر آمیزے بناتے
 - 2- آمیزے کے ترکیب تغیر پذیر ہوتی ہے۔
 - 3- آمیزے اپنے ترکیبی اجزاء کی خصوصیات ظاہر کرتی ہیں۔
- عناصر یا مرکب آپس میں مل کر تعامل کرتے ہیں اور نئے مرکب بناتے ہیں۔
- نئی شے کی ترکیب ہمیشہ معین ہوتی ہے۔
- نئی شے کی خصوصیات بالکل مختلف ہوتی ہے۔

- 4 - اجزا کو طبعی طریقے سے آسانی کے ساتھ علیحدہ کیا 4 - اجزا کو صرف کیمیائی یا برقی تعامل کی مدد سے علیحدہ کیا جا سکتا ہے۔
- 5 - مثال: چینی اور پانی 5 - مثال: گندھک اور لوہا آپس میں تعامل کر کے آئرن ٹیل اور پانی
- سلفائڈ بناتے ہیں۔

مشق

نہایت مختصر جواب والے سوالات

- 1 - دیئے گئے آمیزوں کو متجانس اور غیر متجانس آمیزہ میں درجہ بندی کیجیے۔
(a) برف (b) مٹی (c) لکڑی (d) ہوا
- 2 - سلفر اور کاربن ڈائی سلفائیڈ کو ملانے پر بننے والے آمیزہ کی قسم بتائیے۔
- 3 - لوہے میں زنگ لگنا ایک تاکل اور کیمیائی تبدیلی ہے۔ اس بیان کی وضاحت کیجیے۔
- 4 - ایک سخت شے کو مارنے پر آواز پیدا ہوتی ہے اس کو دھات یا ادھات کس گروپ میں رکھیں گے۔
- 5 - بھرت (alloy) کس قسم کا محلول ہے؟
- 6 - مندرجہ ذیل میں ہر ایک کو طبعی یا کیمیائی تبدیلی میں درجہ بندی کیجیے۔
(a) ہوا میں میگنیشیم ربڑ کا جلانا
(b) ہوا میں سلفر جلانا
(c) پانی کی برق پاشیدگی
- 7 - لوہا اور سلفر کے آمیزہ کو ڈائیٹیلوٹ HCl سے تعامل کرانے پر اس آمیزہ کا کون سا حصہ ہائیڈروجن گیس خارج کرتا ہے۔

مختصر جواب والے سوالات

- 1- ”محلول کی ارتکاز“ (Concentration) سے آپ کیا سمجھتے ہیں۔
- 2- ایک تجربہ کے دوران 40 گرام چینی کو 100 گرام پانی میں ڈال کر تیار کیا گیا۔ اس محلول کی کمیت فی صد تحسیب کیجیے۔
- 3- چینی کے 15% (m/v) کے محلول میں 75 گرام چینی میں کتنا پانی ہوگا؟
(Hint. $15\% = 75 + x$)
- 4- دھواں اور کھردونوں ایروسل ہیں۔ یہ کس طرح مختلف ہیں؟

مختصر جواب والے سوالات

- 5- ”ہو ایک آمیزہ ہے مرکب نہیں“۔ اس بیان کی وضاحت کیجئے۔
- 6- مثال کے ساتھ ٹنڈل اثر کی تعریف بیان کیجئے۔
- 7- بھرت کو طبعی طریقوں سے علیحدہ نہیں کیا جاسکتا پھر بھی اسے آمیزہ مانتے ہیں کیوں؟
- 8- مادے کی دو خاصیتوں کے نام بتائیے جن سے اس کا خالص پن جانچا جاسکے۔
فرق واضح کیجئے
- (a) عناصر اور مرکبات میں
- (b) متجانس اور غیر متجانس آمیزوں میں
- (c) مرکبات اور آمیزوں میں
- 9- حقیقی محلول کی خصوصیات کو لائڈی محلول سے کس طرح مختلف ہوتی ہیں؟ سمجھائیے۔

کثیر انتخابی سوالات (MCQ)

1- بریکٹ میں سے صحیح جواب چنیے اور خالی جگہوں کو پر کیجئے:

- (a) خالص مادے..... ہوتے ہیں اور ان کی..... تمام مادے میں یکساں رہتی ہے۔ (عنصر، مرکبات، نوعیت)
- (b) سلفر اور کاربن ڈائی آکسائیڈ کا آمیزہ..... ہوتا ہے۔ اور..... ظاہر نہیں کرتا۔ (متجانس، غیر متجانس، ٹینڈل اثر)
- (c) ٹیکچر آف ایوڈین میں جراثیم کش دوا کی خصوصیات پائی جاتی ہیں۔ یہ محلول..... کو..... میں حل کر کے بنایا جاتا ہے۔

2- مندرجہ ذیل میں سے کون کون متجانس ہیں؟

- (i) برف (ii) لکڑی (iii) مٹی (iv) ہوا
- (a) (i) اور (iii) (b) (ii) اور (iv)
- (c) (i) اور (iv) (d) (iii) اور (iv)

3- مندرجہ ذیل میں سے کون سی طبیعی تبدیلیاں ہیں؟

- (i) لوہے کا پگھلنا
- (ii) لوہے میں زنگ لگنا
- (iii) لوہے کی چھڑکا موڑنا
- (iv) لوہے کے تار بنانا
- (a) (i), (ii) اور (iii) (b) (i), (ii) اور (iv)
- (c) (i), (iii) اور (iv) (d) (ii), (iii) اور (iv)

4- مندرجہ ذیل میں سے کون سی کیمیائی تبدیلیاں ہیں؟

- (i) لکڑی کا سڑنا
(ii) لکڑی کا جلنا
(iii) لکڑی کا برادابنانا
(iv) لوہے کی کیل کو لکڑی میں ٹھوکنا
- (a) (i) اور (ii) (b) (ii) اور (iii)
(c) (iii) اور (iv) (d) (i) اور (iv)

5- مندرجہ ذیل سے جڑے عمل کے نام لکھیے۔

- (a) سوکھی برف (Dry Ice) کو کمرے کے درجہ حرارت پر اور اکائی فضائی دباؤ پر رکھا ہے۔
(b) سیاہی کی بوند گلاس میں رکھے پانی کی سطح پر چھوڑنے سے وہ تمام پانی میں پھیل جاتی ہے۔
(c) پوٹاشیم پرمینگنیٹ کرسٹل کو بیکر میں رکھ کر پانی ڈالتے ہوئے ہیں ہلایا جا رہا ہے۔
(d) ایسٹیون بوتل کو کھلا چھوڑ دے پر بوتل کا خالی ہونا۔
(e) ریت کا نیچے بیٹھنا جب ریت اور پانی کے آمیزے کو کچھ دیر نہ چھیڑا جائے۔
(f) اندھیرے کمرے میں روشنی کی شعاع کا داخل ہو کر وہاں موجود ان ذرات کو روشن کرنا جو اس کے راستے میں ہوں۔

6- مندرجہ ذیل میں کون سے مرکبات نہیں ہیں؟

- (a) کلورین گیس
(b) پوٹاشیم کلورائیڈ
(c) لوہا
(d) آئرن سلفائیڈ
(e) ایلمینیم
(f) آیوڈین
(g) کاربن
(h) کاربن مونوآکسائیڈ

7- مندرجہ ذیل مادوں کو عناصر اور مرکبات میں تقسیم کیجیے:

پارہ، لکٹری، سونا، آکسیجن، گیس، کاپر، چاندی، زنک، پانی، نمک

عناصر.....

مرکبات.....

8 (a) - پانی عنصر ہے یا مرکب۔ اپنے جواب کی حمایت میں وجہ بیان کیجیے۔

(b) کیلشیم کاربونیٹ کو گرم کرنا ایک کیمیائی تبدیلی ہے۔ وضاحت کیجیے۔

(c) کولا سڈ کی تین خصوصیات لکھیے۔

9- گنے اور چقندر سے حاصل کی گئی چینی کو ملا یا گیا۔ یہ خالص مادہ ہوگا یا آمیزہ۔

1- ایک طالب علم کو دو نمونے دیئے گئے ایک کشیدہ پانی (Distilled water) اور دوسرا مل کا پانی شناخت کیجیے ان میں سے کون سی شے خالص ہے اور کون سی غیر خالص ہے۔ اپنے جواب کی وجہ بتائیے۔

2- مندرجہ ذیل اشیاء کو عنصر اور مرکب کی بنیاد پر درجہ بند کیجیے۔

لوہا، کاربن ڈائی آکسائیڈ، سلفر، پانی، آپ نے اس درجہ بندی کو کیسے کیا سمجھائیے۔

3- تجربہ گاہ میں عملی کام کے دوران ایک طالب علم نے مشاہدہ کیا کہ ایک شے بجلی کا ایصال کرتی ہے اور ورق پذیر ہے جبکہ دوسری

شے ٹوٹنے والی اور بجلی کا ایصال نہیں کرتی ہے۔ شناخت کیجیے کہ ان میں سے کون سی دھات ہے اور کون سی غیر دھات ہے اپنے

جواب کی وضاحت کیجیے۔

4- ایک طالب علم کو ایسی شے ملتی ہے دھات کی طرح چمکدار ہوتی ہے لیکن کیمیائی تعامل میں غیر دھات کی طرح برتاؤ کرتی ہے۔ یہ


کس قسم کا عنصر ہو سکتا ہے۔ اس عنصر کی دو خصوصیات بتائیے۔




جوہر، سالمات اور آئین

باب 3۔


نظریاتی نقشہ نویسی (Concept Mapping)





کیمیائی اتحاد کے قوانین Laws of Chemical Combination

کسی دو یا دو سے زیادہ اشیاء کے درمیان کیمیائی تعامل کچھ اصولوں کی بنیاد پر ہوتا ہے۔ ان اصولوں کو کیمیائی اتحاد کے قوانین کہتے ہیں۔





کمیت کی بقا کا قانون Law of Conservation of Mass

- اس قانون کے مطابق کسی کیمیائی تعامل میں مادہ کی کمیت کونہ تو پیدا کیا جا سکتا ہے اور نہ ہی اسے تباہ کیا جا سکتا ہے۔
- کسی بھی کیمیائی تعامل کے دوران متعامل کی کمیت کا جمع اس تعامل کے محاصل کے کمیتوں کا جمع برابر ہوگا۔ یعنی متعامل اور محاصل دونوں کی کمیتیں برابر ہوں گی۔




متعامل حاصل



سوال: ایک کیمیائی تعامل میں 5.3g سوڈیم کاربونیٹ 6g ایتھنائٹک ایسڈ سے تعامل کرتا ہے۔ ماہصل 2.2g کاربن ڈائی آکسائیڈ، 0.9g پانی اور 8.2g سوڈیم ایتھنائٹ ہیں۔ دکھائیے کہ یہ مشاہدات کمیت کی بقا کے قانون سے مطابقت رکھتے ہیں۔



جواب:



کمیت کی بقا کے قانون کے مطابق

کاربن ڈائی آکسائیڈ کی کمیت + پانی کی کمیت + سوڈیم ایتھنائٹ کی کمیت → ایتھنائٹک ایسڈ کی کمیت + سوڈیم کاربونیٹ کی کمیت

سبھی کمیت کو مساوات میں پیش کرنے کے بعد

$$5.3g + 6.0g = 8.2g + 0.9g + 2.2g$$

$$11.3g = 11.3g$$

$$L.H.S. = R.H.S. \text{ چونکہ}$$

اس لیے جواب کمیت کی بقا کے قانون کی وضاحت کرتا ہے

مستقل تناسب کا قانون Law of Constant Proportion

اس قانون کے مطابق کوئی خالص کیمیائی مرکب ہمیشہ انہیں عناصر سے بنتا ہے جن سے وہ مل کر بنا ہوا ہے اور ان عناصر کی کمیت کا تناسب ہمیشہ یکساں ہوگا خواہ وہ مرکب کہیں سے بھی حاصل کیا گیا ہو یا کسی نے بھی بنایا ہو۔

$$18gH_2O = 16g (\text{آکسیجن}) + 2g (\text{ہائڈروجن}) \text{ یا } mH / mO = \frac{2}{16} = \frac{1}{8} \text{ مثال}$$

$$36gH_2O = 32g (\text{آکسیجن}) + 4g (\text{ہائڈروجن}) \text{ یا } mH / mO = \frac{4}{32} = \frac{1}{8}$$

$$9gH_2O = 8g (\text{آکسیجن}) + 1g (\text{ہائڈروجن}) \text{ یا } mH / mO = \frac{1}{8}$$

مندرجہ بالا مثال میں تینوں حالتوں میں H_2O کے الگ الگ کمیت والے نمونوں کو لیا گیا، پر ان سب میں ہائڈروجن اور آکسیجن کے کمیتوں کا تناسب ہمیشہ 1:8 ہی نکلا۔ جو مستقل تناسب کا قانون ثابت کرتا ہے۔

سوال: پانی بنانے کے لیے ہائڈروجن اور آکسیجن اپنی کمیت کے اعتبار سے 1:8 کے تناسب میں ملتے ہیں۔ 3g ہائڈروجن گیس سے مکمل تعامل کے لیے آکسیجن گیس کی کتنی مقدار کی ضرورت ہوگی؟

جواب: سوال کے مطابق پانی کے لیے

$$\frac{m_H}{m_O} = \frac{1}{8}$$

$$m_H = 3. g$$

لیکن

$$\frac{3}{m_O} = \frac{1}{8} = m_O = 24 g \text{ یا}$$

لہذا آکسیجن گیس کی کمیت 24 گرام ہے۔

یا 24g آکسیجن 3g ہائڈروجن گیس سے تعامل کر کے 27gm پانی بنائے گی۔

ڈالٹن کی اٹامک تھیوری کے اصول Dalton's Atomic Theory

کیمیائی اتحاد کے قوانین کے بنیاد پر ڈالٹن کے اٹامک تھیوری/نظریہ کیمیت کی بقا کے قانون اور مستقل تناسب کے قانون کی وضاحت مہیا کرتا ہے۔

ڈالٹن کے اٹامک تھیوری/نظریہ کے اصول کے موضوعہ مندرجہ ذیل طریقے سے بیان کیا جاسکتا ہے۔

- تمام مادے ایٹم سے مل کر بنتے ہیں
- ایٹم ناقابل تقسیم ذرات ہوتے ہیں جنہیں کسی کیمیائی تعامل سے نہ تو پیدا کیا جاسکتا ہے اور نہ ہی تباہ کیا جاسکتا ہے۔ (یہ موضوعہ کیمیت کی بقا کے قانون کی وضاحت کرتا ہے)
- دیئے گئے کسی ایک عنصر کے ایٹم کیمیت اور کیمیائی تعامل میں مماثل ہوتے ہیں۔
- مختلف عناصر کے ایٹم کی کیمیت اور کیمیائی خصوصیات مختلف ہوتی ہیں۔
- مرکبات بنانے کے لیے ایٹم چھوٹے صحیح اعداد کے تناسب میں متحد ہوتے ہیں (یہ موضوعہ مستقل تناسب کے قانون کی وضاحت کرتا ہے)
- کسی دیئے ہوئے مرکب میں ایٹم کی قسم اور تعداد مستقل ہوتی ہے۔

ایٹم (Atom)

- جدید اٹامک تھیوری کے مطابق ایٹم کسی بھی عنصر کا چھوٹے سے چھوٹا ذرہ ہوتا ہے جو کسی کیمیائی تعامل میں بغیر اپنے کیمیائی اور طبعی خصوصیات کو تبدیل کیے، اس تعامل میں حصہ لیتے ہیں۔
- ایٹم عنصر کا چھوٹے سے چھوٹا ذرہ ہے جنہیں کسی بھی پاورفل خوردبین کی مدد سے بھی دیکھا جاسکتا ہے۔
- سب سے چھوٹا ہائڈروجن ایٹم، کا ایٹمی نصف قطر $0.37 \times 10^{-10}m$ یا $0.037nm$ ہوتی ہے۔

$$1nm=10^{-9}m$$

آئی یو پی اے سی (IUPAC) انٹرنیشنل یونین آف بیورو اینڈ ایپلائڈ کیمسٹری)
 (International Union of Pure and Applied Chemistry) عناصر کے نام طے کرتی
 ہے۔ IUPAC کے ذریعہ منظور شدہ عناصر کے علامات:

علامات	عنصر	علامات	عنصر
F	فلورین (Flourine)	Al	المونیم (Aluminium)
H	ہائیڈروجن (Hydrogen)	Ar	آرگن (Argon)
I	آیوڈین (Iodine)	Ba	بیریئم (Barium)
N	نائٹروجن (Nitrogen)	Ca	کیلشیم (Calcium)
O	آکسیجن (Oxygen)	Cl	کلورین (Chlorine)
Si	سیلیکون (Silicon)	Co	کوبالٹ (Cobalt)
S	سلفر/گندھک (Sulphur)		
Zn	جستہ/زنک (Zine)		

کچھ علامتیں عناصر کے لاطینی، جرمن یا یونانی ناموں سے لی گئی ہیں ان میں سے کچھ مندرجہ ذیل ہیں۔

علامت	لاطینی / جرمن / یونانی نام	انگریزی نام
Na	Natrium	سوڈیم (Sodium)
K.	Kalium	پوٹاشیم (Potassium)
Cu	Cuprum	تانبہ/کاپر (Copper)
Fe	Ferrum	آئرن/لوہا (Iron)
Ag	Argentum	سلور/چاندی (Silver)
Au	Aurum	سونا (Gold)
Pb	Plumbum	لیڈ (Lead)
Hg	Hydragenum	پارہ (Mercury)

ایٹمی کمیت (Atomic Mass)


- کسی عنصر کے ایک ایٹم کی کمیت اس کا ایٹمی کمیت کہلاتی ہے۔
- 1961 میں IUPAC نے ایٹمی کی اکائی "u" کو ایٹموں کی کمیت کا پیمانہ مانا۔

ایٹمی کمیت اکائی

ایک ایٹمی کمیت کی اکائی C-12 ہم جا کے ایک ایٹم کی کمیت کے $1/12$ ویں حصے کے عین برابر ہوتی ہے۔

$$1 \text{ amu or } u = \frac{1}{12} \times \text{Mass of an atom of } C^{12}$$

$$1 u = 1.66 \times 10^{-27} \text{ kg}$$




ایٹمی کمیت کی اکائی (C-12 = 1u) کے ایک ایٹم کی کمیت $\times \frac{1}{12}$

کچھ عناصر کی ایٹمی کمیت

ایٹمی کمیت	علامت	عناصر	ایٹمی کمیت	علامت	عناصر
23u	Na	سوڈیم	1u	H	ہائیڈروجن
24u	Mg	میگنیشیم	4u	He	ہیلیم
27u	Al	المونیم	7u	Li	لیتھیم
28u	Si	سلیکون	9u	Be	بیریلیم
31u	P	فاسفورس	11u	B	بوران
32u	S	سلفر	12u	C	کاربن
35u	Cl	کلورین	14u	N	نائٹروجن
39u	K	پوٹاشیم	16u	O	آکسیجن
40u	Ca	کیلشیم	19u	F	فلورین
56u	Fe	لوہا (آئرن)	20u	Ne	نیون

ایٹم کیسے پائے جاتے ہیں؟ (How do Atoms exist?)


- زیادہ تر عناصر کے ایٹم نہایت تعادل پذیر ہونے کی وجہ سے کبھی آزاد حالت میں نہیں پائے جاتے۔
- صرف جامدگیسوں کے (Noble gas/Inert gas) ایٹم آزاد حالت میں پائے جاتے ہیں۔ مثال
Rn, Xe, Kr, Ar, Ne, He
- جامدگیسوں کے ایٹموں کے علاوہ زیادہ تر عناصر کے ایٹم یا تو سالمات بناتے ہیں یا پھر آئن کے شکل میں پائے جاتے ہیں۔



سالمہ (Molecule)

- سالمہ دو یا دو سے زیادہ ایٹموں کا مجموعہ ہوتا ہے جو آپس میں کیمیائی طریقے سے بندھے ہوئے ہوتے ہیں۔
- سالمہ کسی عنصر یا مرکب کا وہ چھوٹے سے چھوٹا ذرہ ہوتا ہے جو آزادانہ طور پر پائے جانے کی صلاحیت رکھتا ہے اور اس شے کی تمام خصوصیات ظاہر کرتا ہے۔ جیسے کہ H_2O سالمہ پانی کے مکمل خصوصیات کو ظاہر کر سکتا ہے۔
- کسی بھی سالمہ کی تشکیل ایک ہی طرح کے ایٹم یا مختلف طرح کے ایٹموں کے درمیان کیمیائی بندش ہونے کی وجہ سے ہوتی ہے۔ اسی بنیاد پر سالموں کو دو حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔

سالمة (Molecule)



اجزائے ترکیبی (عناصر)

ہائڈروجن، آکسیجن
نائٹروجن، ہائڈروجن
کاربن، آکسیجن
ہائڈروجن، کلورین
کاربن، ہائڈروجن
کاربن، ہائڈروجن
سوڈیم، کلورین
کاپر، آکسیجن

مرکبات کے سالمة

پانی (H_2O)
امونیا (NH_3)
کاربن ڈائی آکسائیڈ (CO_2)
ہائڈروجن کلورائیڈ (HCl)
میٹھین (CH_4)
اتھین (C_2H_6)
سوڈیم کلورائیڈ ($NaCl$)
کاپر آکسائیڈ (CuO)

جوہریت (Atomicity)

کسی عنصر کے ایک سالمة میں موجود ایٹموں کی تعداد جوہریت کہلاتی ہے۔

جوہریت (ایٹامی)

نمبر شمار عناصر

ایک جوہری (Monoatomic)	آرگن (Ar)	1
ایک جوہری (Monoatomic)	ہیلیم (He)	2
دو جوہری (Diatomic)	آکسیجن (O_2)	3
دو جوہری (Diatomic)	ہائڈروجن (H_2)	4

چهار جوہری (Tetratomic)	فاسفورس (P ₄)	5
کثیر جوہری (Polytomic)	سلفر (S ₈)	6
تین جوہری (Triatomic)	اوزون (O ₃)	7

کیمیائی ضابطہ (Chemical Formulae)

کسی مرکب کا کیمیائی ضابطہ اس کے اجزائے ترتیبی کا علامتی اظہار ہوتا ہے۔

کیمیائی ضابطہ کی خصوصیات

- کیمیائی ضابطہ کے اجزائے ترتیبی کی گرفت یا چارج برابر ہونے چاہئیں۔
- دھات اور غیر دھات کے مرکبات کی کیمیائی ضابطہ میں دھات کا نام یا علامت پہلے لکھی جائے گی اور غیر دھات کو بعد میں۔ مثال کے طور پر کیشیم آکسائیڈ (CaO)، سوڈیم کلورائیڈ (NaCl)، کاپر آکسائیڈ (CuO)، آئرن سلفائیڈ (FeS)۔
- کثیر جوہری آئن کے کیمیائی ضابطے میں آنے کی حالت میں اس آئن کو بریکٹ میں لکھا جاتا ہے اس کے بعد وہ عدد ہے جو اس تناسب کو ظاہر کرتا ہے۔

مثال: کیشیم ہائیڈروآکسائیڈ، $Ca(OH)_2$ ، امونیم سلفائیڈ $(NH_4)_2SO_4$

سالماتی کیت (Molecular Mass)

کسی شے کے ایک سالمے میں موجود تمام ایٹموں کی کل ایٹمی کیت اس شے کی سالماتی کیت کہلاتی ہے۔ ایٹمی کیت کی طرح اس کی اکائی بھی ایٹم کی کیت اکائی (u) ہی ہوتا ہے۔

مثال: H_2O کی سالماتی کیت

$$= 2 \times \text{Hydrogen کی کیت} + 1 \times \text{Oxygen کی کیت}$$

$$= 2 \times 1 + 1 \times 16 = 18u$$

$$18u = H_2O \text{ کی سالماتی کیت}$$

ضابطہ اکائی کمیت (Formalae Unit Mass)

کسی شے کی ضابطہ کمیت اس مرکب کے اکائی ضابطہ کے تمام ایٹموں کی کل ایٹمی کمیتوں کے برابر ہوتی ہے۔ ضابطہ اور سالماتی کمیت میں صرف یہ فرق ہے کہ یہاں پر ہم ان اشیاء کے ضابطہ کمیت اکائی کا استعمال کرتے ہیں جن کے ترتیب آئن ہوتے ہیں۔

مثال: NaCl کی ضابطہ اکائی کمیت



$$= \text{Cl کی کمیت} \times 1 + \text{Na کی کمیت} \times 1$$

$$= 1 \times 35.5 + 1 \times 23$$


$$58.5u = \text{NaCl کی کمیت}$$

کیمیائی ضابطے لکھنے کے اصول

- (i) سب سے پہلے عناصر کے ایٹموں کی علامتوں کو لکھا جاتا ہے۔
- (ii) جب گرفت 1 ہوتی ہے تو لکھا نہیں جاتا۔
- (iii) اب ان علامتوں کے نیچے ان کی گرفتوں (Valency) کو لکھا جاتا ہے۔
- (iv) کثیر جوہری آئن کے کیمیائی ضابطے میں آنے کی حالت میں۔ اس آئن کو بریکٹ میں لکھا جاتا ہے۔
- (v) اب ایٹموں کو گرفتوں سے کراس کرتے ہیں۔
- (vi) نتیجتاً پہلا ایٹم دوسرے ایٹم کی گرفت حاصل کر لیتا ہے اور دوسرا ایٹم پہلے والے کی گرفت حاصل کرتا ہے۔
- (vii) گرفتوں کو کراس کر کے کیمیائی ضابطہ تیار ہو جاتا ہے۔




(ii) کاربن ڈائی آکسائیڈ




(یہاں '2' سے دونوں کے اعداد کو تقسیم کیا جاتا ہے)


(iii) ہائیڈروجن کلورائیڈ



(iv) کاربن ٹیٹراکلورائیڈ




(v) میگنیشیم کلورائیڈ




(vi) المونیم آکسائیڈ



(vii) کیلشیم آکسائیڈ



(viii) سوڈیم نائٹریٹ



آئن (Ions)

آئن ایک چارج شدہ ذرہ ہوتا ہے یعنی برقی ذرات کو آئن کہتے ہیں۔ جو منفی یا مثبت چارج والا ہو سکتا ہے۔ منفی چارج والے ذرہ کو این (Anion) اور مثبت چارج والے ذرہ کو کیٹ این (Cation) کہتے ہیں۔

مثبت آئن $Al^{3+}, Mg^{2+}, Ca^{2+}, K^+, Na^+ \leftarrow$

منفی آئن $S^{2-}, O^{2-}, Cl^- \leftarrow$

OH^-, SO_4^{2-}, NO_3^-

کثیر جوہری آئن (Polyatomic ions)

چارج شدہ ایٹموں کے گروہ کو کثیر جوہری آئن کہتے ہیں۔

مثال: NH_4^+ امونیم آئن

OH^- ہائیڈروآکسائیڈ

NO_3^- نائٹریٹ

HCO_3^- بائی کاربونیٹ آئن

CO_3^{2-} کاربونیٹ آئن

SO_4^{2-} سلفیٹ آئن

PO_4^{3-} فاسفیٹ آئن

SO_3^{2-} سلفائیٹ آئن

آئن (Ions)

ایک جوہری آئن (Monoatomic ion)

چارج شدہ ایٹم کے ذرہ

مگنیشیم آئن Mg^{2+}

سودیئم آئن Na^+

المونیم آئن Al^{3+}

کلورائیڈ آئن Cl^-

کثیر جوہری آئن (Polyatomic ion)

چارج شدہ ایٹموں کا گروہ


امونیم آئن NH_4^+

کاربونیٹ آئن CO_3^{2-}

سلفیٹ آئن SO_4^{2-}

ہائیڈروآکسائیڈ OH^-

آینی مرکبات کے کیمیائی ضابطہ



مولر کمیت (Molar Mass)

مولر کمیت کسی بھی شے کے ایک مول ذرات کے کمیتوں کا جمع ہوتا ہے

یعنی مولر کمیت = ایک مول شے کے ذرات کی کمیت

یا مولر کمیت = 6.022×10^{23} شے کے ذرات کا کمیت

مثال :

(a) ہائڈروجن کا ایٹمی کمیت ہے "1u" ہے جب کہ اس کا مولر کمیت 1 gm/mole ہوتا ہے۔

(b) نائٹروجن کا ایٹمی کمیت '14u' ہے جب کہ اس کا مولر کمیت 14 gm/mole ہوتا ہے۔

(c) S_8 کا مولر کمیت = $S \times 8 = 32 \times 8 = 256 \text{ gm}$

(e) HCl کا مولر کمیت = H کا مولر کمیت + Cl کا مولر کمیت
= $1 + 35.5 = 36.5 \text{ gm/mol}$

مشق

نہایت مختصر جواب والے سوالات


- 1- گرفت الیکٹران کیا ہے؟
- 2- کیلشیم آکسائیڈ سالمہ میں موجود کیٹ آئن اور این آئن کے نام لکھیے۔
- 3- ایک عنصر جس کا ایٹمی عدد 13 ہے، اس عنصر کے آکسائیڈ کا ضابطہ لکھیے۔
- 4- نمک میں موجود عناصر کے نام لکھیے۔
- 5- $2H$ اور H_2 کے درمیان فرق بتائیے۔
- 6- اگر ایک ایٹم کے 'K' اور 'L' مدار، مکمل طور پر بھرے ہوں تو اس ایٹم میں موجود کل الیکٹرانوں کی تعداد لکھیے۔
- 7- ایسے دو عناصر کے نام لکھیے جو آزادانہ طور پر ایٹمی حالت میں موجود ہوتے ہیں۔
- 8- $MgCO_3$ میں موجود کثیر جوہری کا نام لکھیے۔
- 9- مستقل تناسب کا قانون کیا ہے؟

مختصر جواب والے سوالات

1- کیمیائی ضابطوں کو لکھیے۔

- | | | | |
|-----|------------------------|-----|--------------------|
| (a) | کیٹیشم کلورائیڈ | (e) | لیڈ نائٹریٹ |
| (b) | میگنیشیم بائی کاربونیٹ | (f) | کیٹیشم فاسفیٹ |
| (c) | المونیم سلفیٹ | (g) | آئرن (II) سلفیٹ |
| (d) | سوڈیم کاربونیٹ | (h) | مرکری (I) کلورائیڈ |

2- دیئے گئے آئنوں کے گرفت سے بننے والے مرکبات کے ضابطے لکھیے۔



3- دیئے گئے مرکبات میں موجود (اگر ہیں تو) مثبت اور منفی آئن کو لکھیے۔



4- دیئے گئے عناصر کے دھات سے بننے والے مرکبات کے ضابطے لکھیے۔



5- دیئے گئے عنصر یا مرکبات کو جو ہریت کی بنیاد پر درجہ بندی کیجئے۔

P₄ (d) CH₄ (c) NO₂ (b) F₂ (a)

O₃ (g) P₄O₁₀ (f) H₂O₂ (e)

Ag (j) He (i) HCl (h)

6- ڈالٹن کے ایٹمی نظریے کی موضوعات لکھیے۔ (کوئی تین)

7- ایک عنصر کے سالمہ اور مرکب کے سالمہ میں کیا فرق ہے۔ ایک ایک مثال دے کر سمجھائیے۔

8- 2H اور H₂ میں کیا فرق ہے؟ وضاحت کیجئے۔ (کم سے کم دو فرق)

طویل جواب والے سوالات

1- (a) ایٹم بہت چھوٹے ذرات ہوتے ہیں لیکن ان کے بارے میں معلومات ہونا ضروری ہے۔ کیوں؟

(b) IUPAC کا پورا نام کیا ہے؟

(c) عناصر کی علامت لکھنے کے لئے IUPAC نے کیا ضابطہ تجویز کئے ہیں۔

2- ایک عنصر x کی گرفت 2 اور 3 دونوں ہیں۔ یہ ایک دھات ہے۔ کیمیائی فارمولہ کیا ہوگا۔ x کے

(a) آکسائیڈ کا

(b) کلورائیڈ کا

(c) سلفائیڈ کا

3- مندرجہ ذیل مرکبات میں موجود عناصر کی کمیت کی نسبت معلوم کیجئے۔

(a) کینیشیم آکسائیڈ

(b) میگنیشیم سلفائیڈ

(c) سوڈیم کلورائیڈ

(d) کاربن ڈائی آکسائیڈ

(e) امونیا

1 نمبر والے سوالات

- 1- مندرجہ ذیل میں سے کون سا بیان ایٹم کے مطابق درست نہیں ہے؟
- (a) ایٹم آزادانہ طور پر واقع نہیں ہو سکتا۔
- (b) ایٹم ایک بنیادی اکائی ہے جس سے سالمات اور آئن بنتے ہیں۔
- (c) ایٹم ہمیشہ تعدیل ہوتے ہیں۔
- (d) بہت سارے ایٹم متحد ہو کر مادہ بناتے ہیں جسے دیکھ، چھوا اور محسوس کر سکتے ہیں۔

2- نائٹروجن گیس کی کیمیائی علامت ہے:

- (a) Ni (b) N₂
- (c) N⁺ (d) N

3- سوڈیم کی کیمیائی علامت ہے:

- (a) So (b) Sd
- (c) NA (d) Na

4- مندرجہ ذیل عناصر کے ذریعے بننے والے مرکبات کے فارمولہ لکھیے۔

- (i) کیلشیم اور فلورین (ii) ہائیڈروجن اور سلفر
- (iii) نائٹروجن اور ہائیڈروجن (iv) کاربن اور کلورین
- (v) سوڈیم اور آکسیجن (vi) کاربن اور آکسیجن

5- مندرجہ ذیل مرکبات کے فارمولہ لکھیے۔

- (a) کاپر (II) برومائڈ (b) ایلیومینیم (III) نائٹرائڈ
(c) کیلشیم (II) فاسفیٹ (d) آئرن (III) سلفائیڈ
(e) مرکری (II) کلورائیڈ (f) میگنیشیم (II) کلورائیڈ

6- کوئی عنصر 'X' کا آکسائیڈ X_2O_3 بنتا ہے۔

(a) X کی گرفت معلوم کیجیے۔

(b) X کے کلورائیڈ کا فارمولہ لکھیے۔

7- مندرجہ ذیل آئنوں کے مجموعہ سے بننے والے مرکبات کے سالماتی فارمولے لکھیے۔

(a) Cu^{2+} اور Cl^- (b) Na^+ اور NO_3^-

(c) Fe^{3+} اور SO_4^{2-} (d) Fe^{3+} اور Cl^-

8- مندرجہ ذیل کی درجہ بندی ان کی جوہریت کی بنیاد پر کیجیے۔

جوہری (Atomicity)	عنصر
	F_2
	NO_3
	N_2O
	P_4
	H_2O_2
	He
	Ag
	CH_4
	P_4H_{10}

9- خالی جگہوں کو پر کیجیے۔

- (a) ایک کیمیائی تعامل میں متعاملات اور ماحصلات کی کمیتوں کے جوڑ میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی۔ اسے..... کہتے ہیں۔
- (b) ایٹموں کا مجموعہ جس پر برق ہوتا ہے اسے..... کہتے ہیں۔
- (c) $Ca_3(PO_4)_2$ کی فارمولہ اکائی..... ہے۔
- (d) سوڈیم کاربونیٹ کا فارمولہ..... ہے اور امونیم سلفیٹ کا..... ہے۔

دعوئی اور وجہ والے سوالات

(Assertion and Reason Questions)

صحیح جواب کا انتخاب کیجیے:

- (a) اگر دعوئی (A) اور وجہ (R) دونوں صحیح ہیں اور وجہ، دعوئی کی صحیح تشریح ہے۔
- (b) اگر دعوئی (A) اور وجہ (R) دونوں صحیح ہیں اور وجہ، دعوئی کی صحیح تشریح نہیں ہے۔
- (c) اگر دعوئی (A) صحیح ہے اور وجہ (R) غلط ہے۔
- (d) اگر دعوئی (A) غلط ہے اور وجہ (R) صحیح ہیں۔

سوال نمبر 1- دعوئی (A): سلفیٹ ایک کثیر جوہری آئین ہے۔

وجہ (R): سلفیٹ آئن (SO_4^{2-}) ہے، کثیر جوہری آئن کے سبھی ایٹم آپس میں مضبوطی سے بندھے ہوتے ہیں اور مکمل آئن ایک آکائی کے طور پر ہوتے ہیں۔

جواب: (a)- سلفیٹ آئن (SO_4^{2-}) ہونے کے ساتھ ساتھ اس کے سبھی ایٹم آپس میں مضبوطی سے بندھے ہوتے ہیں اور ایک آکائی کے طور پر ہوتے ہیں۔

سوال نمبر 2- دعویٰ (A): میکینشیم اور کلورین آئنوں کو بالترتیب Mg^{2+} اور Cl^- سے ظاہر کرتے ہیں۔

وجہ (R): میکینشیم کلورائیڈ کا کیمیائی فارمولہ $MgCl_2$ ہوتا ہے۔


جواب: -

1- ایک تجربہ کے دوران 10g میکینشیم 17g کلورین کے ساتھ مکمل طور پر تعامل کر کے میکینشیم کلورائیڈ بناتا ہے۔ میکینشیم کلورائیڈ کی کمیت کیا ہوگی؟ کمیت کی بقاء کے قانون کی بنیاد پر اپنے جواب کی وضاحت کیجیے۔

2- پانی کے دو نمونے مختلف ذرائع ندی کے پانی اور بارش کے پانی سے لیے گئے نمونوں کی جانچ کرنے پر دونوں میں ہائیڈروجن اور آکسیجن کی کمیتوں کا نسبت یکساں پایا گیا ہے۔ یہ مستقل تناسب کے قانون کو کس طرح ثابت کرتا ہے۔

3- ڈالٹن کی اٹامک تھیوری کے مطابق ایک عنصر کے سبھی ایٹموں کی تمام خصوصیات یکساں ہوتی ہیں۔ یہ خیال H_2O یا CO_2 جیسے مرکبات کی تشکیل کو سمجھانے میں کیسے مدد کرتا ہے۔ ایک مثال دیجیے۔


4- الیکٹرولیسس (Electrolysis) کے دوران ایک سوڈیم ایٹم ایک الیکٹران کھودتا ہے یہ کس قسم کا آئن بناتا ہے۔ آئن پر موجود چارج کی وضاحت کیجیے اور بتائے ایسا کیوں ہوتا ہے۔



باب - 4

ایٹم کی بناوٹ

نظریاتی نقشہ نویسی (Concept Mapping)



جان ڈالٹن نے ایٹم کو ناقابل تقسیم تجویز کیا تھا۔ لیکن 19 ویں صدی کے اختتام تک نامعلوم کر دیا گیا۔ اصل میں سائنس دانوں نے اس دوران ایٹم میں بار اور ذرات (Charged Particles) جیسے الیکٹران، پروٹان اور بغیر بار دار ذرہ نیوٹران کی دریافت کر لی۔ ان ذرات کو ذیلی ایٹمی ذرات (Sub Atomic Particles) کہا جاتا ہے۔

الیکٹران کی دریافت — کیتھوڈ شعاعیں (جے جے تھامس)

تھامس نے کیتھوڈ شعاعوں کی مدد سے ایٹم میں الیکٹران کی موجودگی کے بارے میں بتایا۔

الیکٹران کے بارے میں کچھ اہم نکات

- الیکٹران پر بار (چارج) $-1.6 \times 10^{-19} \text{ C}$ (C، چارج کی اکائی ہے جسے کولمب کہتے ہیں)
- الیکٹران کی کمیت $9.1 \times 10^{-31} \text{ kg}$

پروٹان کی دریافت — اینوڈ شعاعیں / کینال شعاعیں

ای۔ گولڈ اسٹین (E. Gold Stein) نے اینوڈ شعاعوں کے تجربہ کے ذریعہ ایٹم میں مثبت بار آور ذرہ یعنی پروٹان کی دریافت کی۔

پروٹان کے کچھ نکات

- پروٹان پر بار (چارج) $+1.6 \times 10^{-19} \text{ C}$
- پروٹان کی کمیت $1.673 \times 10^{-27} \text{ Kg}$
- یعنی پروٹان کی کمیت = $1840 \times$ الیکٹران کی کمیت

نیوٹران کی دریافت (جے چڈوک کے ذریعے)

- جیمس چڈوک (James Chadwick) نے ہلکے عناصر (جیسے لیٹھم، بورون وغیرہ) کو الفا (α) ذرات

سے ٹکرایا جس کی وجہ سے ایک نیا ذرہ جس کی کمیت پروٹان کے مساوی تھی اور اس پر کوئی چارج نہیں تھا کی ایجاد ہوئی۔

- ان ذرات کو نیوٹران کا نام دیا گیا جسے 'n' سے ظاہر کیا جاتا ہے۔
- نیوٹران، ہائیڈروجن کے پروٹیم (Protium) ہم جا میں ($^1\text{H}_1$) نہیں ہوتے۔
- کیوں کہ الیکٹرانوں کی کمیت پروٹان اور نیوٹران کے کمیت سے بہت زیادہ کم ہے، اس لیے ایٹم کی کمیت، پروٹان اور نیوٹران کے کمیتوں کا حاصل جمع ہوتی ہے۔


ایٹم کا ماڈل

- پس ایٹمی ذرات جیسے کہ الیکٹران، پروٹان اور نیوٹران کے دریافت ہونے کے بعد ایٹم کے مختلف ماڈل دیے گئے جس سے معلوم ہو سکے ان پس ایٹمی ذرات کی ایٹم کے اندر کیا ترتیب ہوتی ہے۔
- اس میں سے کچھ ایٹم کے ماڈل اس طرح ہیں:
 - (a) ایٹم کا تھامس کا ماڈل
 - (b) ایٹم کا ردفورڈ کا ماڈل
 - (c) ایٹم کا بوہر کا ماڈل
- ان دنوں ”کوانٹم میکینکی ایٹم کا ماڈل“ (Quantum Mechanical Atomic Model) سائنسی طور پر صحیح پایا گیا ہے اور اسی ماڈل کو منظوری دی گئی ہے۔ اس ماڈل کو بڑی جماعتوں میں پڑھایا جائے گا۔

تھامسن کا ایٹمی ماڈل


- تھامسن نے ایٹم کے ماڈل کو تربوز کی طرح بھی تصور کیا۔
- تھامسن کے اس ماڈل میں ایٹم میں مثبت بار (چارج) تربوز کے کھانے والے لال حصہ میں پھیلا ہوا ہے، جب کہ الیکٹران مثبت کرے میں اس طرح پیوست ہوتے ہیں جیسے کہ تربوز میں بیج ہوتے ہیں۔

- (i) الیکٹران پوسٹ ہوتے ہیں۔
ت کی آمدن ایک ایٹم مثبت چارج کرے کہ مشتمل ہوتا ہے جس کے اندر
اس سے تھا حسن نے وضاح
تن ایٹم بے چارج
(ii) (Neutral) ہوتا ہے۔



- حالانکہ تھامس ماڈل نے ایٹم کے بے برق (Uncharged) ہونے کی بخوبی وضاحت کر دی۔ لیکن دوسرے سائنس دانوں کے ذریعے کیے گئے تجربات سے حاصل ہونے والے نتائج کی اس ماڈل سے وضاحت نہیں ہو سکی۔


ایک ایٹم کاردر فورڈ کا ماڈل



- ردرفورڈ نے اپنے تجربات میں تیزی سے حرکت کرتے ہوئے (α) ذرات کو پتلے سونے کے ورق سے ٹکرایا۔
 - ردرفورڈ کے α ذرات انتشار تجربے کے مشاہدات
- (i) α ذرات کی بڑی اکثریت سونے کے ورق میں سے سیدھی گزر گئی

(ii) کچھ α ذرات سونے کے ورق سے منفرج تو ہوئے لیکن زاویہ انفرج چھوٹا تھا۔

(iii) تقریباً 12000 الفا ذرات میں سے ایک ذرہ سونے کی ورق سے ٹکرا کر سیدھا واپس لوٹ آیا۔



• رد فرڈ نے α الفا ذرات انتشار تجربات سے مندرجہ ذیل نتائج اخذ کیے:

(i) ایٹم کے اندر زیادہ تر جگہ خالی ہے کیوں کہ زیادہ α ذرات سونے کے ورق میں سے، بغیر منفرج ہوئے گزر گئے۔

(ii) کیوں کہ بہت کم α ذرات اپنے راستے سے منفرج ہوئے۔ اس سے نشاندہی ہوتی ہے کہ ایٹم کا مثبت بار بہت کم گھیرتا ہے۔

(iii) α ذرات کا وہ بہت ہی مختصر حصہ جو 180° ڈگری کے زاویے سے منفرج ہوا تھا، ظاہر کرتا ہے کہ سونے کے ایٹم کا کل مثبت چارج اور اس کی کل کمیت ایٹم کے اندر بہت چھوٹے حجم میں مرتکز ہے۔ ایٹم کے نیوکلیس کا نصف قطر، ایٹم کے نصف قطر سے 10^{-5} گنا کم ہے۔

• رد فرڈ نے اپنے تجربات کی بنیاد پر ایک ایٹم کا نیوکلیائی ماڈل تجویز کیا، جس کے اہم نکات تھے:


(i) ایٹم ایک مثبت بار شدہ مرکز ہوتا ہے جسے نیوکلیس کہتے ہیں۔ ایٹم کی تقریباً کل کمیت صرف نیوکلیس میں پائی جاتی ہے۔ (پروٹان + نیوٹران)

(ii) الیکٹران نیوکلئیس کے گرد بہ خوبی معرف مداروں میں حرکت کرتے ہیں۔

(iii) نیوکلئیس کا ناپ ایٹم کے ناپ کے مقابلے میں بہت چھوٹا ہوتا ہے۔



ردرفورڈ کے ایٹم کے ماڈل کی کمیوں

- ردرفورڈ کے مطابق الیکٹران نیوکلئیس کے گرد دائری مدار میں چکر لگاتے ہیں لیکن باردار ہونے کی وجہ سے الیکٹران اپنی توانائی کھوتے رہتے ہیں جس کی وجہ سے بالآخر نیوکلئیس میں گر کر (داخل) ایٹم کو غیر مستحکم بناتے ہیں۔
- یہ ردرفورڈ کے ایٹم کے ماڈل کی سب سے بڑی کمی تھی جسے ردرفورڈ سمجھا نہیں پایا۔



ایٹم کا بوہر کا ماڈل (Bohr's Model of Atom)

- ردرفورڈ کے ماڈل پر کیے گئے اعتراضات کو دور کرنے کے لیے Neil Bohr نے 1912 میں ایک ایٹم کے ماڈل پیش کیے جس کے مندرجہ ذیل مسلمات (Postulates) تھے۔
 - (i) ایٹم کے اندر کچھ مخصوص مداروں میں جنہیں مجرد مدار (Discrete orbit) کہا جاتا ہے، میں ہی الیکٹران حرکت کر سکتے ہیں۔
 - (ii) مجرد مداروں میں حرکت کرتے ہوئے الیکٹران توانائی کا اشعاع نہیں کرتے۔ یہ مدار یا شیل توانائی منازل کہلاتے ہیں۔ ان کو K, L, M, N..... سے ظاہر کرتے ہیں۔
 - (iii) کسی بھی ایٹم کے الیکٹران کی توانائی میں تبدیلی ان الیکٹران کے مدار میں منتقلی کی وجہ سے ہوتا ہے۔



ایٹمی عدد (Atomic Number)

- کسی بھی ایٹم کے نیوکلیس میں پائے جانے والے کل پروٹان کی تعداد اس کا ایٹمی عدد کہلاتی ہے۔
- ایٹمی عدد کسی بھی ایٹم کا تعارف ہوتا ہے اس میں تبدیلی کسی بھی ایٹم کی شکل کو بدل دیتا ہے۔
- ایٹمی عدد کو 'Z' کے ذریعہ ظاہر کیا جاتا ہے۔

پروٹان کی تعداد

- کسی بھی معادل (غیر باردار) ایٹم میں پروٹان اور الیکٹران کی تعداد برابر ہوتی ہے۔

کمیت عدد (Mass Number)

- کسی ایٹم کے نیوکلیس میں پائے جانے والے نیوٹرانوں اور پروٹانوں کی تعداد کا حاصل جمع کمیت عدد کہلاتا ہے۔
- کمیت عدد کو "A" کے ذریعہ ظاہر کیا جاتا ہے۔

$$A = n_p + n_N$$

$$\downarrow \quad \downarrow$$

نیوٹران کی تعداد + پروٹان کی تعداد = کمیت عدد

ایٹم کو علامتی شکل میں ظاہر کرنے کے لیے ایٹمی عدد، کمیت عدد اور عنصر کی علامت کو اس طرح لکھا جاتا ہے:

${}_{13}^{27}\text{Al}$ (Z) Atomic No. of Aluminium (Al)=13 (z=np) (علامت کی علامت = E) $\rightarrow {}_Z^A E$

(A) Mass No. of Aluminium (Al) = 27 (A = $n_p + n_N$) (A = 13+14: مثال)

مثال: مندرجہ ذیل ایٹم میں پروٹان، الیکٹران اور نیوٹران کی تعداد معلوم کیجیے۔



${}_{17}^{35}\text{Cl}$ (a) **جواب:**

$$Z_{\text{Cl}} = 17 (n_p)$$

چونکہ Cl معادل ہے

$$\therefore n_e = n_p = 17$$

نیوٹران کی تعداد

$$A_{\text{Cl}} = 35$$

$$35 = n_p + n_N$$

$$5 = 17 + n_N$$

$$n_N = 35 - 17 = 18$$



$$Z_{\text{Na}} = 11$$

چونکہ Na معادل ہے

$$\therefore n_e = n_p = 11$$

$$A_{\text{Na}} = 23$$

$$23 = n_p + n_N$$

$$23 = 11 + n_N$$

$$n_N = 23 - 11$$

$$n_N = 12$$

مختلف مداروں/خولوں میں الیکٹرانوں کی تقسیم

مختلف مداروں (خولوں) میں الیکٹران کی تقسیم بوہر کے اور برے (Bury) کے اصول کے مطابق کی جاتی ہے۔

بوہر اور بری کا اصول

اس اصول کے مطابق مختلف توانائی منازل پر خولوں میں الیکٹران کی تعداد لکھنے کے لیے مندرجہ ذیل قواعدوں پر عمل کیا جاتا ہے۔

(i) الیکٹران کا ایٹم میں تقسیم ضابطہ $2n^2$ کے ذریعے کیا جاتا ہے جہاں n مدار نمبر یا توانائی منزل اشاریہ 1, 2, 3, ہے، خول میں الیکٹران کی از حد تعداد ہوگی۔

الیکٹران کی از حد تعداد جو کسی ایک مدار میں ہو سکتی ہے۔

If $n = 1$, i.e., K = shell, $2n^2 = 2 \times 1^2 = 2$ electrons	} Maximum number of electrons that can be filled in particular shell.
If $n = 2$, i.e., L = shell, $2n^2 = 2 \times 2^2 = 8$ electrons	
If $n = 3$, i.e., M = shell, $2n^2 = 2 \times 3^2 = 18$ electrons	
If $n = 4$, i.e., N = shell, $2n^2 = 2 \times 4^2 = 32$ electrons	

(ii) سب سے آخری (باہری) مدار میں جتنے الیکٹران رکھے جاسکتے ہیں ان کی زیادہ سے زیادہ تعداد 8 ہو سکتی ہے جب کہ آخر سے دوسری مدار میں 18 سے زیادہ الیکٹران نہیں ہو سکتے۔ اس حالت میں بھی جب اسی مدار میں سے 18 زیادہ الیکٹران رکھنے کی صلاحیت ہو۔

مثال: Ca_{20} میں الیکٹرانوں کی تقسیم ہوگی:

	K	L	M	N
$Ca_{20} =$	2	8	8	2






لیکن $Ca_{20} = 2, 8, 10$ درست تقسیم نہیں ہے حالانکہ 'M' مدار میں 18 الیکٹران رکھے جاسکتے ہیں۔

(iii) کسی مدار میں الیکٹران تب تک نہیں بھرتے جب تک کہ اندرونی مدار نہ بھر جائیں۔ اس کا مطلب ہے کہ مدار ترتیب کے حساب سے بھرتے ہیں۔

“Fundamental Particles in Atom”

Name of Elements	Symbol	Atomic Number	Number of Electrons	Number of Protons	Number of Neutrons	Atomic Mass	Electronic Configuration				Valency
							K	L	M	N	
Hydrogen	H	1	1	1	-	1	-	-	-	1+,-	
Helium	He	2	2	2	2	4	-	-	-	0	
Lithium	Li	3	3	3	4	7	2	1	-	1+	
Beryllium	Be	4	4	4	5	9	2	2	-	2+	
Boron	B	5	5	5	6	11	2	3	-	3+	
Carbon	C	6	6	6	6	12	2	4	-	4+	
Nitrogen	N	7	7	7	7	14	2	5	-	3-	
Oxygen	O	8	8	8	8	16	2	6	-	2-	
Fluorine	F	9	9	9	10	19	2	7	-	1-	
Neon	Ne	10	10	10	10	20	2	8	-	0	
Sodium	Na	11	11	11	12	23	2	8	1	1+	
Magnesium	Mg	12	12	12	12	24	2	8	2	2+	
Aluminium	Al	13	13	13	14	27	2	8	3	3+	
Silicon	Si	14	14	14	14	28	2	8	4	4	
Phosphorus	P	15	15	15	16	31	2	8	5	3-	
Sulphur	S	16	16	16	16	32	2	8	6	2-	
Chlorine	Cl	17	17	17	18	35.5	2	8	7	1-	
Argon	Ar	18	18	18	22	40	2	8	8	0	
Potassium	K	19	19	19	20	39	2	8	8	1+	
Calcium	Ca	20	20	20	20	40	2	8	8	2+	

کچھ اور مثالیں:



گرفت شیل اور گرفت الیکٹران

- بوہری بری اصول کے مطابق ہمیں معلوم ہے کہ کسی بھی ایٹم کے آخری مدار میں 8 الیکٹران بھرے جاسکتے ہیں۔
- ہر عنصر اپنی باہری مدار میں 8 الیکٹران بھرنے کے لیے الیکٹران کو اپنے میں سے کھوتا یا دوسرے عناصر میں سے الیکٹران حاصل کرتے ہیں۔
- 8 الیکٹران اپنے آخری مدار میں رکھنے کے لیے جو بھی الیکٹران کوئی عنصر لیتا ہے یا دیتا ہے، الیکٹران کی اس تعداد (جو لینے دینے میں استعمال ہوتی ہے) کو گرفت کہتے ہیں۔
- گرفت شیل کے الیکٹران کو گرفت الیکٹران کہتے ہیں۔

مثال:

نمبر شمار	عنصر	الیکٹران کی تشکیل	گرفت الیکٹران	گرفت
1	C ₆	2,4	4	4
2	N ₇	2,5	5	3
3	O ₈	2,6	6	2
4	F ₉	2,7	7	1
5	Ne ₁₀	2,8	8	0
6	Na ₁₁	2,8,1	1	1
7	Mg ₁₂	2,8,2	2	2
8	Ca ₂₀	2,8,8,2	2	2

- ہلکے عنصر جیسے H, He, Li, Be اور B اپنے آخری مدار میں 2 الیکٹران رکھنے کے لیے۔ اپنے باہری مدار سے الیکٹران نکالتے ہیں۔


نمبر شمار	عنصر	الیکٹرانی تشکیل	گرفت
1	H ₁	1	1
2	He ₂	2	0
3	Li ₃	2,1	1
4	Be ₄	2,2	2
5	B ₅	2,3	3

ہم جا (Isotopes)

ایک ہی عنصر کے وہ ایٹم جن کے ایٹمی عدد یکساں ہوتے ہیں لیکن کمیت عدد مختلف ہوتے ہیں، ایسے ایٹم ہم جا کہلاتے ہیں۔

مثال: ہائیڈروجن کے تین ہم جا ہوتے ہیں 1_1H ، 2_1H ، 3_1H ۔ کلورین کے دو ہم جا ہوتے ہیں جن کی

کمیت عدد 35 اور 37 ہوتی ہے



ہم جا کرے استعمال:

(i) یورینیم کا ایک ہم جا، نیوکلیائی ایندھن کے بطور نیوکلیائی رییکٹروں میں استعمال ہوتا ہے۔

(ii) کوبالٹ کا ایک ہم جا کینسر کے مرض کے علاج میں استعمال ہوتا ہے۔

(ii) آیوڈین کا ایک ہم جا گائیٹر (Goitre) کے علاج میں استعمال ہوتا ہے۔

(iv) C-14 کا استعمال کاربن ڈیٹنگ میں کیا جاتا ہے۔

• نسبتی کمیت عدد: عناصر کے ہم جاؤں کا اوسط کمیت کلورین میں ^{35}Cl ، 75% اور ^{37}Cl ، 25% موجود ہوتا ہے۔

نسبتی کمیت عدد: $75\% \text{ of } \text{Cl}^{35} + 25\% \text{ Cl}^{37}$

$$\begin{aligned} &= \frac{75}{100} \times 35 + \frac{25}{100} \times 37 \\ &= \frac{35 \times 3}{4} + \frac{37}{4} \\ &= \frac{1}{4} (105 + 34) \\ &= \frac{1}{4} \times 142 = 35.5 \text{ u} \end{aligned}$$

ہم بار (Isobars)

مختلف عناصر کے وہ ایٹم جن کے ایٹمی عدد مختلف لیکن کمیت عدد یکساں ہوتے ہیں، ہم بار کہلاتے ہیں۔ $^{40}_{18}\text{Ar}$ اور $^{40}_{20}\text{Ca}$ کے کمیتی عدد یکساں اور ایٹمی عدد مختلف ہیں۔ $^{24}_{11}\text{Na}$ اور $^{24}_{12}\text{Mg}$ اس کی ایک اور مثال ہے۔

مشق

نہایت مختصر جواب والے سوالات

- 1- $^{27}_{13}\text{Al}$ میں کتنے گرفت الیکٹران ہوتے ہیں
- 2- اگر ایک ایٹم جس کا الیکٹرانی تشکیلیں 2, 8, 2 ہے تو اس ایٹم میں موجود کل الیکٹران کی تعداد معلوم کیجیے اور اس ایٹم کا نام بھی لکھیے۔
- 3- ایٹم کی تعریف لکھیے۔
- 4- ایٹم میں موجود ان ذرات کے نام لکھیے جن سے ایٹمی کمیت معلوم کی جاتی ہے۔
- 5- کینال شعاع پر کون سا چارج ہوتا ہے؟

- 6- Na اور Na⁺ میں الیکٹران سے متعلق فرق لکھیے۔
- 7- $^{32}_{16}X$ عنصر کے ایٹم میں موجود الیکٹران اور نیوٹران کی تعداد لکھیے۔
- 8- کسی عنصر کے ایٹم کے 'L' مدار میں اگر 7 الیکٹران موجود ہیں تو اس عنصر کا ایٹمی عدد اور گرفت معلوم کیجیے۔
- 9- مندرجہ ذیل عناصر کی فہرست میں موجود ہم جا اور ہم بار لکھیے۔
آرگن، کپاشیم، ڈیوٹیریم، پروٹیم
- 10- ایٹم میں موجود غیر باردار ذرہ کا نام لکھیے۔

مختصر جواب والے سوالات

- 1- ایک ایٹم تعدیلی ہے جبکہ اس میں بارشده ذرہ موجود ہیں، کیوں؟
- 2- پروٹان اور الیکٹران میں ایک فرق لکھیے۔
- 3- ہم جاؤں کے کیمیائی خاصیت یکساں ہوتے ہیں۔ کیوں؟
- 4- ہم جا اور ہم بار میں فرق واضح کیجیے۔ (کوئی دو فرق)
- 5- Mg جس کا ایٹمی عدد 12 ہے۔ الیکٹران کی تشکیل لکھیے۔
- 6- تھامس کا ایٹمی ماڈل کیا ہے؟ تھامسن کے ماڈل میں کون سا ذرہ ایٹم میں موجود نہیں تھا؟
- 7- دیئے گئے عناصر کا الیکٹران کی تشکیل (ڈاٹ بناوٹ) بتائیے۔
(a) Na (ایٹمی عدد=11) (a) Cl (ایٹمی عدد=17)
(b) Al (ایٹمی عدد=13) (d) O (ایٹمی عدد=8)

8- کیا ایسا ممکن ہے کہ کسی عنصر میں ایک الیکٹران اور پروٹان ہو لیکن اس میں کوئی نیوٹران نہیں ہو۔ اگر ایسا ہے تو اس عنصر کا نام بتائیے۔

9- کلورین کا الیکٹران تشکیل بتائیے۔ اس عنصر کے L خول میں کتنے الیکٹران ہوتے ہیں؟
(کلورین کا ایٹمی عدد = 17)

10- ایک عنصر 'x' کے بیرونی خول میں 6 الیکٹران موجود ہیں۔ اگر یہ عنصر ضروری الیکٹران حاصل کر کے جامد گیس کا الیکٹران تشکیل حاصل کرتا ہے تو اس طرح بنے آئن پر کتنا بار ہوگا؟

طویل جواب والے سوالات

- 1- تھامسن کے ایٹمی ماڈل کے بنیاد پر بتائیے کہ ایٹم تعدیل ہوتا ہے، کیوں؟
- 2- اگر الفا ذرات انتشار تجربہ کو سونے کے ورق کے علاوہ کسی دوسری دھات پر کیا جائے تو اس تجربہ کا مشاہدہ کیا ہوگا؟
- 3- ہیلیم کی ایٹمی کمیت $4u$ ہے۔ اس کے مرکزہ میں دو پروٹان موجود ہیں تو اس ایٹم کے مرکزہ میں نیوٹران کی تعداد کیا ہوگی؟
- 4- الیکٹران، پروٹان اور نیوٹران، ان کے خصوصیات کا موازنہ ان کے بار، کمیت اور مقام کے بنیاد پر کیجیے۔
- 5- (a) تھامسن کے ایٹمی ماڈل کی کیا حدود ہیں؟
(b) ردرفورڈ کے ایٹمی ماڈل کی کیا حدود ہیں؟
- 6- سوڈیم اور کلورین کو مثال کے طور پر لے کر گرفت کی تعریف کیجیے۔
- 7- " Mg^{2+} " کے K اور L خول مکمل ہیں۔ اس بیان سے آپ کیا سمجھتے ہیں؟
- 8- ہیلیم، نیاں اور آرگن کی گرفت صفر کیوں ہوتی ہیں؟

9- ردرفورڈ کے الفاذرات انتشار تجربہ کے کیا نتائج ہیں (کم از کم تین)

10- بوہر ماڈل کے موضوعات لکھیے۔

11- ہم جا (Isotopes) کسے کہتے ہیں؟ ان کے تین استعمال بتائے۔

کثیر انتخابی سوالات (MCQ)

1- مندرجہ ذیل میں سے کون سی الیکٹرانئی تشکیل میگنیشیم (Mg) ایٹم کے لیے درست ہے؟

(a) 3,8,1 (b) 2,8,2

(c) 1,8,3 (d) 8,2,2

2- ردرفورڈ الفاذرات انتشار تجربہ سے کس کی ایجاد ہوئی؟

(a) ایٹم کی کمیت (b) ایٹم کے مرکز

(c) پروٹان (d) الیکٹران

3- ایک ایٹم کی علامت 'X' ہے جس میں 15 الیکٹران ہیں اور 16 نیوٹران ہیں۔ مندرجہ ذیل میں سے کون

سی علامت درست ہے؟

(a) $^{31}_{15}X$ (b) $^{31}_{16}X$

(c) $^{15}_{16}X$ (d) $^{16}_{15}X$

4- ڈالٹن کی ایٹمک تھیوری مندرجہ ذیل میں سے کس کی وضاحت میں کامیاب ہے؟

(i) کمیت کی بقا کا قانون

(ii) مستقل تناسب کا قانون

(iii) تابکاری کا قانون

(iv) متعدد تناسب کا قانون

(a) (i)، (ii) اور (iii) (b) (i)، (ii) اور (iii) اور (iv)

(c) (ii)، (iii) اور (iv) (d) (i)، (ii) اور (iv)

5۔ مندرجہ ذیل میں سے کون سا بیان رد فورڈ کے ایٹمی ماڈل کے لیے درست ہے؟

(i) مرکز پر مثبت برق مانا

(ii) ہائیڈروجن ایٹم کے مقابلے الفا ذرات چارگنا بھاری ہوتے ہیں

(iii) نظام شمسی سے موازنہ کر سکتے ہیں

(iv) تھامسن ماڈل کے مطابق

(a) (i) اور (iii) (b) (ii) اور (iii)

(c) (i) اور (iv) (d) صرف (i)

6۔ مندرجہ ذیل میں سے کون سا بیان ایک عنصر کے لیے درست ہے۔

(i) ایٹمی عدد = پروٹان کی تعداد + الیکٹران کی تعداد

(ii) کمیت عدد = پروٹان کی تعداد + نیوٹران کی تعداد

(iii) ایٹمی کمیت = پروٹان کی تعداد + نیوٹران کی تعداد

(iv) ایٹمی عدد = پروٹان کی تعداد = الیکٹران کی تعداد

(a) (i) اور (ii) (b) (i) اور (iii)

(c) (ii) اور (iii) (d) (ii) اور (iv)

7۔ ایک عنصر کے آئن پر 3 مثبت برق ہے۔ اس ایٹم کا کمیت عدد 27 اور نیوٹران کی تعداد 14 ہے۔ اس آئن

میں الیکٹران کی تعداد کیا ہوگی؟

(a) 13 (b) 10

(c) 14 (d) 16

8- ایک ایٹم میں تین پروٹان اور چار نیوٹران ہیں۔ اس کی گرفت کیا ہوگی؟

(a) 3 (b) 7

(c) 1 (d) 4

9- ایلو مینیم ایٹم کا الیکٹرانئی تشکل کیا ہے؟

(a) 2,8,3 (b) 2,8,2

(c) 8,2,3 (d) 2,3,8

10- مندرجہ ذیل بیانات میں خالی جگہوں کو پر کیجئے۔

(a) رد فورڈ الفا ذرات انتشار تجربے کے ذریعہ..... کی ایجاد ہوئی۔

(b) ہم جا میں..... یکساں ہوتے ہیں اور..... مختلف ہوتے ہیں۔

(c) نمون اور کلورین کے ایٹمی عدد 10 اور 17 ہیں۔ ان کی گرفت..... اور..... ہوگی۔

(d) سیلیکون کی الیکٹرانئی تشکل..... ہے اور سلفر کی..... ہے۔

11- مندرجہ ذیل کا مطالعہ کر کے دئے گئے سوالات کے جواب لکھیے۔

رد فورڈ کے ایٹم کے ماڈل پر کیے گئے اعتراضات کو دور کرنے کے لیے بوہرنے ایک ایٹم کا ماڈل پیش کیا جس کے مندرجہ ذیل مسلمات ہیں۔

(i) ایٹم کے اندر کچھ مخصوص مداروں میں جنہیں مجرد مدار کہا جاتا ہے، میں ہی الیکٹران حرکت کرتے ہیں۔

(ii) الیکٹران مجرد مداروں میں حرکت کرنے کے دوران توانائی کا اشعاع نہیں کرتے۔

سوالات

(a) ایٹم میں موجود ذرہ.....،..... اور..... ہیں۔

(b)..... کے ذریعے رد فورڈ ماڈل پر کئے گئے اعتراضات کو دور کیا گیا۔

(c) الیکٹران جب ان..... مداروں کے اندر حرکت کرتے ہیں تو توانائی کا اشعاع نہیں کرتے۔

(d) مجرد مدار..... بھی کہلاتے ہیں۔

(e) 'K' مدار میں زیادہ سے زیادہ..... الیکٹران ہوتے ہیں۔

دعوئی اور وجہ والے سوالات

(Assertion and Reason Questions)

صحیح جواب کا انتخاب کیجیے:

(a) اگر دعوئی (A) اور وجہ (R) دونوں صحیح ہیں اور وجہ، دعوئی کی صحیح تشریح ہے۔

(b) اگر دعوئی (A) اور وجہ (R) دونوں صحیح ہیں اور وجہ، دعوئی کی صحیح تشریح نہیں ہے۔

(c) اگر دعوئی (A) صحیح ہے اور وجہ (R) غلط ہے۔

(d) اگر دعوئی (A) غلط ہے اور وجہ (R) صحیح ہیں۔

سوال نمبر 1۔ دعوئی (A): جامدگیسوں کی گرفت صفر ہے۔

وجہ (R): جامدگیسوں میں عام طور سے 2 یا 8 گرفت الیکٹران ہوتے ہیں۔

جواب: (a) جامدگیسوں کی گرفت صفر ہے کیونکہ ان کی بیرونی خول میں مکمل طور پر بھرے ہوتے ہیں۔

سوال نمبر 1۔ دعویٰ (A): رد فورڈ تجربہ میں کچھ ہی مثبت باردار الفا (α) ذرات منفرد ہوتے ہوئے پائے گئے۔

وجہ (R): ایٹم کے اندر زیادہ جگہ خالی ہوتی ہے۔

جواب: (b) ایٹم کے اندر بہت کم جگہ پر اس کا مثبت بار موجود ہوتا ہے۔ اس لیے کچھ الفا (α) ذرات صرف اسی مثبت باردار نیوکلئیس کے ذریعے منفرد کیے جاتے ہیں۔





خلیہ، زندگی کی بنیادی اکائی

باب - 5



نظریاتی نقشہ نویسی (Concept Mapping)





Plant Cells with Chloroplasts



Red Blood Cells

- سبھی جاندار عضویوں کی ساختی اور تقابلی اکائی خلیہ ہے۔
- سبھی عضویے خوردبینی اکائیوں کے بنے ہوئے ہیں جنہیں خلیہ کہتے ہیں۔
- خلیہ کے سائز، شکل اور ترکیب کے مطالعہ کو سائٹولوجی (Cytology) کہتے ہیں۔
- 1665 میں کارک کے ٹکڑے میں رابرٹ ہک نے خلیہ کو دیکھا۔
- سب سے پہلے خلیہ کو تالاب کے پانی میں خوردبین کے ذریعہ Anton Von Leeuwen Hock نے دیکھا۔
- پروٹوپلازم کی ترکیب میں مختلف اشیا جیسے پانی، آئن، نمک اس کے علاوہ دوسری نامیائی اشیا جیسے پروٹین، کاربوہائیڈریٹ، چکنائی، نیوکلک ایسڈ اور وٹامن وغیرہ ہوتے ہیں جو خلیہ کو بناتے ہیں۔
- مختلف خصوصیات کی بنیاد پر خلیہ میں پروٹوپلازم۔ سول جیل (Sol-gel) حالت میں ہوتا ہے۔


خلیہ کا نظریہ

خلیہ کے نظریے کو دو حیاتیات داں شیلڈن (1838) شیوان (1839) نے پیش کیا تھا جس کے مطابق:

- (i) تمام پودے اور جانور خلیوں سے مل کر بنے ہیں۔
- (ii) خلیہ زندگی کی بنیادی اکائی ہے۔
- (iii) تمام خلیے پہلے سے موجود خلیوں سے پیدا ہوتے ہیں۔

- وائرس خلیہ کے نظریے کا (Exception) ہے۔

خلیہ کے اقسام اور عضویہ



عضویہ دو قسم کے ہوتے ہیں:

کثیر خلوی عضویہ (Multicellular)	ایک خلوی عضویہ (Unicellular)	خصوصیات (Characteristics)
زیادہ مقدار میں خلیہ	ایک خلیہ	خلیہ کی تعداد
مختلف خلیہ مختلف قسم کے کام انجام دیتے ہیں	سبھی کام ایک خلیہ کے ذریعہ کیا جاتا ہے۔	کام
مخصوص خلیہ مخصوص کام کرتے ہیں۔	نہیں ہوتی	کاموں کی تقسیم
مخصوص خلیہ تولید میں حصہ لیتی ہیں۔	تولید ایک خلیہ کے ذریعے	تولید
لمبی زندگی	چھوٹی (Short) زندگی	عرصہ حیات (Life Span)
پودے۔ جانور	ایمبا۔ پیرامیشیم۔ بیکٹریا	مثالیں:

خلیہ کے اشکالی تنظیم کی بنیاد پر فرق

پروکیروٹک خلیہ (Prokaryotic Cell) یوکیروٹک خلیہ (Eukaryotic Cell)

- جسامت/سائز میں بہت چھوٹے ہوتے ہیں (1 - 10 μm)
- جسامت/سائز میں بڑے ہوتے ہیں (100-5 μm)

● مرکزی علاقہ مرکزی جھلی کے ذریعہ گھرا ہوتا ہے۔

● خلیہ کا مرکزی علاقہ اندرون مرکزہ (Nucloid)

مرکزی جھلی سے نہیں ڈھکا ہوتا۔

● مرکزہ موجود ہوتا ہے۔

● مرکزہ غیر موجود ہوتا ہے۔

● خلوی عضویہ جھلی کے ذریعے گھرے ہوتے ہیں۔

● جھلی سے ڈھکے ہوئے عضویہ نائیب ہوتے ہیں

● میوسس (Meosis) کے ذریعہ


● خلوی تقسیم پارگی یا کلینیا کے ذریعے

مثال: پودے۔ جانور


مثال: بیکٹریا

● ایک سے زیادہ کروموسوم ہوتا ہے۔

● ایک کروموسوم ہوتا ہے۔




Prokaryotic Cell



Eukaryotic Cell

خلیہ کی شکل: خلیوں کی مختلف شکل اور جسامت ہوتی ہے۔ عام طور سے خلویہ بیضوی (Spherical) ہوتی

ہیں۔ لمبے (عصبی خلویہ) شاخدار (Branched)، Discoidal، (آر بی سی)



انسانی جسم میں پائے جانے والے مختلف قسم کے خلیے

خلیہ کی جسامت: مختلف عضویوں کے خلیہ مختلف جسامت/سائز کے ہوتے ہیں کچھ خلیے خوردبین سے نظر آتے ہیں جبکہ کچھ خلیے برہنہ آنکھوں سے دیکھے جاسکتے ہیں ان کا سائز $0.2\mu\text{m}$ سے 18cm تک ہوتا ہے۔

- ایک کثیر خلوی عضویہ کا سائز عام طور سے $2-120\text{ micron}$ ہوتا ہے۔
- سب سے بڑی خلیہ شتر مرغ (Ostrich) کا انڈا (15cm لمبا اور 8cm چوڑا اور وزن 1.4kg)۔
- سب سے چھوٹی خلیہ مائیکوپلازما ($0.1\mu\text{m}$) (Mycoplasma)
- سب سے لمبے خلیے۔ عصبی خلیہ (Nerve Cell) (1 میٹر)

خلیہ کے اجزاء: (Component of Cell)

عام طور سے خلیوں کے مختلف حصے خلوی عضویہ کہلاتے ہیں جو کہ مخصوص کام انجام دیتی ہے۔


- (i) پلازما جھلی (Plasma Membrane Cell Membrane)
- (ii) مرکزہ (Nucleus)
- (iii) سائٹوپلازم (Cytoplasm)

پلازما جھلی یا خلیہ جھلی (Cell Membrane)

- (a) خلیہ جھلی کو پلازما جھلی یا پلازما مایما کہتے ہیں۔
- (b) یہ ہر ایک خلیہ کے مواد کو خارجی ماحول سے علیحدہ کرتی ہے۔
- (c) یہ نباتاتی خلیہ اور حیوانی خلیہ دونوں میں پائی جاتی ہے۔
- (d) یہ پروٹین (Protien) اور لیپڈ (Lipid) کی بنی ہوئی ہے۔
- (e) خلیہ جھلی انتخاباً سرایت پذیر جھلی (Selectively Permeable membrane) ہوتی ہے جو خلیہ کے اندر یا باہر سے کچھ اشیا کو اندر یا باہر آمد و رفت کی اجازت دیتی ہے۔
- (f) یہ باہری جھلی ہوتی ہے حیوانی خلیہ میں اور نباتاتی خلیہ میں خلیہ دیوار کے نیچے ہوتی ہے۔
- (g) Singer اور Nicholson کے Fluid mosaic model کے اصول کے مطابق یہ ایک پروٹین کی سطح ہے جو کہ لیپڈ کی

دو سطحوں کے بیچ Sandwich کی طرح ہوتی ہے جو کہ 75°A موٹی ہوتی ہے۔

(h) یہ پچھلی ہوتی ہے جو کہ موٹی، توڑی اور دوبارہ جڑ سکتی ہے۔




پلازمہ جھلی

- عمل نفوذ (Diffusion): محلول یا آئن کی زیادہ ارتکاز والے علاقے سے کم ارتکاز والے علاقے میں حرکت کو عمل نفوذ کہتے ہیں۔ اس میں توانائی کی ضرورت نہیں ہے۔ اس لیے غیر فعال نقل و حمل کہا جاتا ہے۔
- حرکت ولوج (Osmosis): محلول یا پانی کی زیادہ ارتکاز والے علاقے سے کم ارتکاز والے علاقے میں سرایت پذیر جھلی کے ذریعے حرکت کو حرکت ولوج کہتے ہیں۔
- اینڈو آسموسس (Endosmosis): خلیے میں Solvent کی حرکت کو Endosmosis کہتے ہیں۔
- Exosmosis: خلیے کے باہر Solvent کی حرکت کو Exosmosis کہتے ہیں۔

پلازمہ جھلی کے کام

- (a) یہی خلیے کے اندر و باہر سالموں کو آنے جانے دیتی ہے۔
- (b) یہ خلیے کے متعین شکل کو بنائے رکھتی ہے۔

(c) پلازمہ جھلی کے اندر و باہر سالموں کا آمد و رفت یہ دو طرح سے ہوتا ہے۔




ارتکاز کی بنیاد پر محلول کی اقسام اور ارتکاز کا خلیہ پر اثر:

(a) مساوی معیاری محلول (Isotonic Solution): جب خلیہ کے اندر اور باہر کا ارتکاز برابر ہے تو یہ مساوی معیاری محلول ہے۔


(b) شدید معیاری محلول (Hypertonic Solution): اگر خلیہ کے اندر کا ارتکاز بیرونی پانی رقیق کے ارتکاز سے زیادہ ہے تو خلیہ کے اندر سے پانی باہر نکل جاتا ہے جس سے خلیہ سکڑ جاتی ہے۔

(c) زیر معیاری محلول (Hypotonic Solution): جب خلیہ کے باہر کے محلول کا ارتکاز زیادہ ہوتا ہے تو خلیہ کے اندر انڈو اسموسس کی وجہ سے پانی اندر چلا جاتا ہے خلیہ پھول جائے گا اور پھٹ بھی جائے گا۔



خلیہ دیوار (Cell wall)


- یہ نباتاتی خلیہ کی سب سے باہری جھلی ہوتی ہے۔
- حیوانی خلیہ میں موجود نہیں ہوتی ہے
- یہ سخت، مضبوط، موٹی، مسام دار غیر جاندار ساخت ہے۔ یہ سیلولوز اور ہیمی سیلولوز کی بنی ہوتی ہے۔ فنگائی (fungi) میں یہ Chitin کی بنی ہوتی ہے۔ دو خلیے Middle Lamella کے ذریعے ایک دوسرے سے جڑے ہوتے ہیں۔
- نباتاتی خلیے ایک دوسرے سے Plasmodesmata سے جڑے رہتے ہیں۔



خلیہ دیوار کا کام

- خلیہ کو ساخت رفر اہم کرتی ہے۔
- خلیہ کو مضبوطی مہیا کرتی ہے۔
- یہ مسام دار ہوتی ہے اور مختلف سالموں کو آہ پار جانے دیتی ہے۔
- اس میں مرمت کرنے اور باز پیدائش کی صلاحیت ہوتی ہے۔

مرکزہ (Nucleus)




- مرکزہ خلیہ کا سب سے اہم حصہ ہے جو کہ خلیہ کے سبھی اعمال کو کنٹرول کرتا ہے۔
- یہ خلیہ کا مرکز (Head Quarter Cell) کہلاتا ہے۔
- اس کی کھوج 1831 میں (Robert Brown) نے کیا۔
- یوکیروٹک خلیوں میں واضح مرکزہ ہوتا ہے جب کہ پروکیروٹک خلیوں میں غیر واضح مرکزہ ہوتا ہے۔
- مرکزہ پر دوہری تہ کا غلاف ہوتا ہے جسے مرکزی جھلی کہتے ہیں۔
- مرکزہ میں کرومیٹن کے دھاگے ہوتے ہیں۔
- کروموسوم یا کرومیٹن دھاگے DNA اور پروٹین کے بنے ہوتے ہیں جو کہ تواریشی خصوصیات کو ایک نسل سے دوسری نسل میں تولید کے ذریعہ منتقل کرتا ہے۔ DNA کا پورا نام Deoxy Ribonucleic Acid ہے۔
- وہ حصہ جو DNA بنانے کا کام کرتا ہے مورثہ یا Gene کہلاتا ہے۔

مرکزہ کے کام

- (a) یہ خلیوں کے سبھی میٹابولک اعمال کو کنٹرول کرتا ہے۔
- (b) یہ وراثتی خصوصیات کی معلومات کو ایک نسل سے دوسری نسل میں منتقل کرنے کا کام کرتا ہے۔

سائٹوپلازم (Cytoplasm)



• 1862 میں Kolliker نے سائٹوپلازم (Cytoplasm) کی دریافت کی۔

• خلیہ کا وہ سیال مادہ جس میں سبھی خلوی عضویہ پائے جاتے ہیں سائٹوپلازم کہلاتا ہے۔

• یہاں حیاتیاتی اور میٹابولک اعمال مکمل ہوتے ہیں۔

• اس کے دو حصے ہوتے ہیں۔

(i) سائٹوسول (Cytosol): آبی حل پذیر حصہ جس میں سائٹوسکیلیٹن کی تشکیل کرنے والی

مختلف پروٹین ہوتے ہیں۔

(ii) خلوی عضویہ (Cell organelles): پلازمہ جھلی سے گھرے ہوئے خلیے کے جاندار

حصے جن کی شکل، ساخت اور کام متعین ہوتے ہیں۔ کچھ خلوی عضویہ ایک جھلی، دو جھلی یا بغیر جھلی

کے ہوتے ہیں۔


بغیر پلازمہ جھلی والے عضویہ	دو پلازمہ جھلی والے عضویہ	ایک پلازمہ جھلی والے عضویہ
مثالیں: رائبوسوم، سینٹروسوم	مثالیں: مائٹوکونڈریا، پلاسٹڈ ان کے پاس اپنا خود کا DNA بھی ہوتا ہے۔	مثالیں: اینڈوپلازمک ریٹیکولم، لائسوسوم، گولگانی اپریٹس، خالیہ

اینڈوپلازمک ریٹیکولم (Endo Plasmic Reticulum)

• اینڈوپلازمک ریٹیکولم جھلیوں سے ڈھکی ہوئی ٹیوب اور شیٹ کا ایک بہت بڑا جال ہوتا ہے۔

• اس کی دریافت Claude, Porter اور Fullam نے کی۔

• یہ پروکیروٹک خلیوں کا اور پستانہ کے RBC کے علاوہ سبھی میں پایا جاتا ہے۔



اینڈوپلازمک ریشکولم دو قسم کے ہوتے ہیں

کھردرے اینڈوپلازمک ریشکولم (Rough E.R)	ہموار اینڈوپلازمک ریشکولم (Smooth E.R)
• یہ سسٹرنی اور ٹیوب کا بنا ہوتا ہے۔	• یہ جھلی اور ٹیوب سے بنا ہوتا ہے۔
• پروٹین بنانے میں مددگار۔	• یہ آسٹیرائنڈ لیڈ اور پانی سیکرائنڈ بنانے میں مدد کرتا ہے۔
• رائبوسوم موجود ہوتا ہے۔	• رائبوسوم موجود نہیں ہوتا۔


اینڈوپلازمک ریشکولم (Endoplasmic Reticulum)

- (a) یہ ایسا عضو ہے جو سائٹوپلازم کے مختلف حصے اور سائٹوپلازم اور مرکزہ کے درمیان اشیا پہنچانے کے لیے راستہ مہیا کرتا ہے۔
- (b) یہ عضو بچوں کے درمیان حیاتیاتی کیمیائی سرگرمیوں کے لیے سطح فراہم کرتا ہے۔
- (c) یہ چکنائی، اسٹیرائنڈ، کولیسٹرال اور پروٹین کی تالیف میں مدد کرتا ہے۔
- (d) فقری جانوروں میں SER جگر کے خلیوں میں زہر اور دواؤں کو غیر زہریلا (Detoxification) بنانے کا اہم کام کرتے ہیں۔

گولگانی اپریٹس (Golgi Apparatus)

یہ پتلی جھلی والے چوٹی وزیکل کا گروپ ہے جو ایک دوسرے کے اوپر متوازی ترتیب میں جمع ہوتے ہیں جن کو سسٹرن کہتے ہیں۔ گولگانی اپریٹس کی دریافت Camillo Golgi نے کی۔ یہ پروکیروٹک، پستانہ کے


RBC اور Sieve tube میں غیر موجود ہوتے ہیں۔



گولگائی ایپریٹس کے کام

یہ Middle Lamella بنانے کا کام کرتا ہے یہ میلان بنانے میں مدد کرتا ہے۔ ای آر (ER) میں تیار پروٹین اور لپڈ کا ذخیرہ اندوزی، ترمیم اور پیکنگ گولگائی ایپریٹس کرتی ہے۔ گولگائی ایپریٹس لائوسوم کے بننے میں بھی شریک ہوتے ہیں۔

مائیٹوکونڈریا (Mitochondria)



• 1880 میں KOLLIKER نے حشرات (Insect) کی خلیوں میں دیکھا۔


- یہ پروکیروٹک میں موجود نہیں ہوتا ہے۔
- مائٹوکونڈریا کو خلیہ کا پاور ہاؤس بھی کہتے ہیں۔
- یہ ایک دوہری جھلی والے ہوتے ہیں۔
- بیرونی پرت چکنی اور مسام دار ہوتی ہے۔ اندرونی پرت جھلی میں گہری تہیں ہوتی ہیں اور Cristae تشکیل دیتی ہے۔
- مائٹوکونڈریا کا اپنا DNA اور رائبوسوم ہوتے ہیں۔

مائٹوکونڈریا کے کام

- (a) اس کا خاص کام توانائی کو ATP (Adenosine Triphosphate) کی شکل میں فراہم کرنا ہے۔
- (b) یہ خلوی تنفس کا خاص مقام ہے۔ یہ کریب سائیکل کا خاص مقام ہے۔ جس میں ATP بنتا ہے۔
- مائٹوکونڈریا کے اپنے DNA اور Ribosomes ہوتے ہیں۔

رائبوسوم (Ribosomes)

- یہ نہایت چھوٹے گول ذرہ ہے۔ یہ پروٹین کی پیداوار (تالیف) کے مقام ہیں۔
- جو سائٹوپلازم میں آزادانہ طور سے تیرتے یا اینڈوپلازمک جال کی باہری پرت پر چپکے پائے جاتے ہیں۔
- یہ RNA (Ribonucleic Acid) اور پروٹین کے بنے ہوتے ہیں۔




رائبوسوم کے کام

- رائبوسوم امینو ایسڈ سے پروٹین بنانے کا خاص مقام ہے۔

- سبھی ساختی اور انفعالی پروٹین (انزائم) کی تالیف راہوسوم کے ذریعے کیا جاتا ہے۔
- تالیف شدہ پروٹین خلیہ کے مختلف حصوں میں اینڈوپلازمک ریٹیکولم کے ذریعے خلیہ کے مختلف حصوں تک بھیج دیا جاتا ہے۔

پلاسٹڈ (Plastid)




- پلاسٹڈ صرف پودوں کے خلیوں میں ہوتے ہیں۔ اس میں جھلی کی کئی پر تیں ہوتی ہیں جو ایک شے کے اندر دھنسی ہوتی ہے۔ اس شے کو اسٹروما (Stroma) کہتے ہیں۔ یہ شکل اور سائز میں یہ تین طرح کے ہوتے ہیں۔
 - لیوکوپلاسٹ — سفید۔ یا بے رنگ پلاسٹڈ ہوتے ہیں یہ پودوں کی جڑ، زمین کے اندرتوں میں بیجوں وغیرہ میں ہوتے ہیں۔ غذائی مادوں کا ذخیرہ کرتے ہیں۔ جیسے اسٹار، پروٹین اور چربی
 - کروموپلاسٹ — لال، بھورے۔ یا رنگین پلاسٹڈ ہوتے ہیں۔ سبز رنگ کے علاوہ سبھی طرح کے رنگ پائے جاتے ہیں۔ یہ پھول اور پھل کو رنگ فراہم کرتے ہیں۔
 - کلوروپلاسٹ: کلوروپلاسٹ صرف پودوں کے خلیوں میں پائے جاتے ہیں یہ سورج کی توانائی میں ضیائی تالیف میں مددگار ہوتے ہیں۔ کلوروپلاسٹ ضیائی تالیف سے غذا بناتے ہیں اس لیے انہیں خلیہ کی کچن (رسوئی) بھی کہتے ہیں۔ اس میں کلوروفل نام کا پگمنٹ ہوتا ہے، جو سورج کی توانائی کو غذا بنانے کے لیے جذب کرتا ہے۔ اور پتیوں کو سبز رنگ فراہم کرتا ہے۔

کلوروپلاسٹ (Chloroplast) : کلوروپلاسٹ دو جھلی والے خلوی عضویہ ہے۔ ان جھلیوں کو بیرونی اور اندرونی جھلی کہتے ہیں۔


- ایسٹروما میں پیچیدہ جھلی کا نظام ہوتا ہے جسے تھائیلکوائڈ انڈ کتے ہیں۔
- طشتری نما تھائیلکوائڈ انڈ سکوں کے ہرے کے شکل میں ترتیب میں ہوتے ہیں جنہیں گرینا کہتے ہیں۔ ان میں کلوروفل ہوتا ہے جن میں ضیائی تالیف عمل میں ہوتی ہے۔

ویکیول (Vacuole)



- سائٹوپلازم میں جھلی کے ذریعہ متعین تھیلے کے شکل کی ساخت ہوتی ہے جس میں پانی اور دیگر اشیاء ہوتی ہیں۔
- یہ ایک جھلی سے گھرے ہوتے ہیں۔ جسے Tonoplast کہتے ہیں۔
- جانوروں کے خلیوں میں ویکول چھوٹے ہوتے ہیں جب کہ پودوں کے خلیوں میں ویکول بہت بڑے ہوتے ہیں۔ پودوں کے کچھ خلیوں میں ویکول خلیہ کے کل حجم کا 90% حصہ گھیر لیتے ہیں۔

لائسوسوم (Lysosomes)



- یہ ایک خلوی، چھوٹے جھلی نما خلیے ہوتے ہیں جو طاقتور ہاضمہ اینزائمس پر مشتمل ہے۔
- RBC میں لائیسوسوم نہیں پائے جاتے۔

- کام: ان کا خاص کام خلیہ کو صاف رکھنا ہے، ہاضمہ کے عمل میں جب خلیہ تباہ ہو جاتے ہیں تو لائیسوسوم پھٹ جاتے ہیں اور انزائم اپنے ہی خلیہ کو ہضم کر لیتے ہیں۔ لہذا لائیسوسوم کو خلیہ کے ”خودکشی تھیلے“ (Suicide bag) بھی کہا جاتا ہے۔

نباتاتی خلیہ اور حیوانی خلیہ کے درمیان فرق



(Animal Cell) حیوانی خلیہ

(Plant Cell) نباتاتی خلیہ

- ضیائی تالیف کے لیے کلوروپلاسٹ ہوتا ہے۔
- کلوروپلاسٹ نہیں ہوتا
- شکل اور سائز معین کرنے کے لیے خلیہ دیوار ہوتی
- شکل اور سائز معین نہیں ہوتی۔ شکل غیر معین

ہے

- لائیسوسوم نہیں پائی جاتی
- لائیسوسوم پائے جاتے ہیں
- ویکبول بڑے ہوتے ہیں۔
- ویکبول چھوٹے ہوتے ہیں۔



(نباتاتی اور حیوانی خلیوں کی تصویر)

سیل ڈیویژن (Division Cell): - جانداروں میں نئے خلیے بنتے ہیں تاکہ وہ بڑھنے کے لیے پرانے مردہ اور زخمی خلیوں کی جگہ لے سکیں اور تولید کے لیے درکار گیمیٹس کی تشکیل دے سکیں۔ وہ عمل جس کے ذریعے نئے خلیے بنتے ہیں، سیل ڈیویژن کہلاتے ہیں۔

سیل ڈیویژن کی دو اہم اقسام ہیں

(i) مائٹوسس (Mitosis): - خلیوں کی تقسیم کا وہ عمل جس کے ذریعے زیادہ تر خلیے نشوونما کے لیے تقسیم ہوتے ہیں اسے مائٹوسس کہتے ہیں۔ اس عمل میں ہر ایک خلیے، جسے Mother Cell کہا جاتا ہے، تقسیم ہو کر دو ایک جیسی Daughter Cell بنتے ہیں۔ Daughter Cell میں کروموسوم (Chromosome) کی تعداد اتنی ہی ہوتی ہے جتنی Mother Cell میں ہوتی ہے۔ یہ نشوونما اور مرمت کا کام کرتا ہے جانداروں میں۔

(ii) میووسس (Meiosis): - حیوانات اور پودوں میں تولیدی اعضاء ل یا بانٹوں کے خاص خلیے ہوتے ہیں جو باروری (Fertilization) کے بعد اولاد کو جنم دیتے ہیں۔ یہ مختلف عمل سے تقسیم ہوتے ہیں جو میووسس کہلاتا ہے۔ جب ایک خلیے میووسس سے تقسیم ہوتا ہے تو دو کے بجائے چار نئے خلیے بناتا ہے۔ نئے خلیے میں ماں کے خلیے کی نسبت صرف آدھی تعداد میں کروموسوم (Chromosome) ہوتے ہیں۔ یہ نئے خلیے گیمیٹس میں تبدیل ہو جاتے ہیں۔

سوالات

مختصر ترین جواب والے سوالات

- 1- سب سے بڑے خلیے کا نام؟
- 2- ایبا..... جانور ہے۔
- 3- پلازمہ جھلی کا Fluid Mosaic Model کس نے دیا؟
- 4- خلیے کے اندر سائٹوپلازم کا ادھر ادھر جانا..... کہلاتا ہے۔

- 5- کون سا عضو بچہ خلیہ کا مرکزی علاقہ (Head Quarter) کہلاتا ہے۔
- 6- کس عضو بچہ میں ATP کے پیدا کرنے کے لیے انزائم ہوتا ہے؟
- 7- خلیہ کے کس حصہ میں مخصوص پروٹین پائی جاتی ہے؟
- 8- کون سا عضو بچہ ہاضم تھیلی (Digestive bag) کہلاتا ہے۔
- 9- کون سا عضو بچہ خلیہ کا نفوذ دباؤ بناؤ رکھتا ہے۔
- 10- کروموسوم کہاں پائے جاتے ہیں اور ان کا کیا کام ہے؟

مختصر جواب والے سوالات

- 1- پروٹوپلازم کا ترکیب کیا ہے؟
- 2- خلیہ کیا ہے؟
- 3- نفوذ اور آسموسس میں فرق بتائیے؟
- 4- پلازمہ جھلی کو انتخابی سرایت پذیر جھلی (Selectively permeable membrane) کیوں کہا جاتا ہے۔
- 5- کیا ہوگا اگر ایک خلیہ میں سے مائٹوکونڈریا کو نکال لیا جائے؟ وضاحت کیجیے۔
- 6- گولگائی ایپرٹس کے دو کام بتائیے؟
- 7- نباتاتی خلیہ میں کون کون سے پلاسٹڈ (Plastids) ہوتے ہیں؟ ان کے نام بھی لکھیے۔
- 8- لائیسوسوم کا خاص کام کیا ہے؟
- 9- کون سا خلوی عضو بچہ، خلیہ کا پاور ہاؤس کہلاتا ہے، کیوں؟

10- ہموار اینڈوپلازمک ایٹیکولم کے دو کام لکھیے۔

11- فرق واضح کیجیے مائٹوسس (Mitosis) اور میووسس (Meiosis) کے درمیان

طویل جواب والے سوالات

- 1- خلیہ کے نظریہ کس نے دیا؟ اس کے مسلمات (Postultas) کیا ہیں؟
- 2- مرکزہ کی صاف لیبل شدہ تصویر بنا کر اس کے خاص کاموں کے بارے میں لکھیے۔
- 3- کیا ہوگا جب کشش اور RBC کو ہائپوٹانک محلول میں رکھا جاتا ہے۔
- 4- اینڈوپلازمک ریٹی کولم کا لیبل شدہ تصویر بنائیے اور اس کے خاص کام، قسم اور فرق بتائیے؟
- 5- نباتاتی خلیہ اور حیوانی خلیہ کا لیبل شدہ تصویر بناتے ہوئے فرق بتائیے؟
- 6- کلوروپلاسٹ کیا ہیں؟ ان کی بناوٹ اور کام بتائیے۔
- 7- خلیہ کے مختلف حصے کون کون سے ہیں؟
- 8- ویکیل کے کیا کام ہوتے ہیں؟
- 9- SER, RNA, DNA, ATP کو پھیلا کر لکھیے۔

معروضی سوالات

خالی جگہوں کو پر کیجئے:

(i) اور نے سیل تھیوری کو تجویز کیا۔

- (ii) خلیہ کے مرکز کو..... نے کھوجا۔
- (iii) انسانی خلیے میں..... جوڑے کے موسوم ہوتے ہیں۔
- (iv) ایک..... کو کرسٹل بنایا جاسکتا ہے (بیکٹیریا، وائرس، امیبا)
- (v) پودوں میں خلیہ دیوار کا بنیادی جڑ..... ہے۔
- (vi)..... کو خلیہ کا پاور ہاؤس بھی کہتے ہیں۔
- (vii) کروموسوم نیوکلک ایسڈ اور..... سے بنے ہوتے ہیں۔

کثیر انتخابی سوالات (MCQ)

- 1۔ مندرجہ ذیل میں سے کونسا ایک خلوی عضویہ ہے جو کہ مکمل عضویے کی طرح کام نہیں کرتا؟
- (a) خون کے سفید خلیے (b) امیبا
(c) یوگلینا (d) پیرامیشیم
- 2۔ پہلا جاندار خلیہ کس نے کھوجا؟
- (a) رابرٹ ہک (b) لیونوحوک
(b) پرنجی (d) رابرٹ براؤن
- 3۔ نباتاتی خلیوں کے لئے سب سے پہلے کس نے پروٹوپلازم (Protoplasm) لفظ کا استعمال کیا؟
- (a) رابرٹ ہک (b) لیونوحوک
(b) پرنجی (d) رابرٹ براؤن

4- کس خلیہ عضوہ کو خودکشی کی تھیلے (Suicide Bag) کہا جاتا ہے؟

(a) سینٹر وسوم (Centrosome)

(b) میزوزوم (Mesosome)

(c) لائیسوسوم (Lysosome)

(d) کروموسوم (Chromosome)

5- مندرجہ ذیل میں سے کونسا عضویہ پیاز کے عضویے میں پائے جاتے ہیں مگر Cell Cheek میں نہیں؟

(a) خلیہ دیوار (b) سائٹوپلازم

(c) مرکز Nucleus (d) پلازمہ جھلی

6- مندرجہ ذیل میں کون سا خلیہ عضویہ خلیوں میں زہر اور دواؤں کو غیر زہریلا Detoxification بنانے میں

کا اہم کام کرتا ہے؟

(a) گولگائی اپیریٹس (b) RER

(c) SER (d) لائیسوسوم

7- سینٹریول (Centriole) کے اہم کام ہے؟

(a) Fibre Spindle کا بنانا (b) Nucleolus کا بنانا

(c) خلیہ دیوار (Wall Cell) کو بنانا (d) Cell Division کرنا

8- وائرس (Viruses) ہیں؟

(a) ایک خلوی عضویہ (b) دوخلوی عضویہ

(c) کثیر خلوی حیاتیات (d) غیر خلوی حیاتیات

9- مندرجہ ذیل میں سے کون سی چیز نباتاتی خلیہ کو حیوانی خلیہ سے علیحدہ کرتی ہے؟

(a) سینٹریول (Centrioles) (b) مرکز (Nucleus)

(c) کروماٹن (Chromatin) (d) کھدرے اینڈوپلازمک ریٹیکولم

10- مندرجہ ذیل کالم A کو کالم B سے ملائیے۔

کالم B	کالم A
Amoeba	ہمواریٹھ و پلازمک ریٹیکولم۔SER
ATP	نیوکلئائڈ
بیکٹیریا	کھانے والے خالیہ
غیر زہریلا	مانٹوکونڈریا
خودکشی تھیلے	پلاسٹڈ

دعویٰ اور وجہ والے سوالات

صحیح جواب کا انتخاب کیجئے۔

- (a) دعویٰ (A) اور وجہ (R) دونوں صحیح ہیں اور وجہ، دعویٰ کی صحیح تشریح ہے۔
(b) دعویٰ (A) اور وجہ (R) دونوں صحیح ہیں اور وجہ، دعویٰ کی صحیح تشریح نہیں ہے۔
(c) دعویٰ (A) صحیح ہے اور وجہ (R) غلط ہے۔
(d) دعویٰ (A) غلط ہے اور وجہ (R) صحیح ہے۔

- 1- دعویٰ (A): میوسس کو تخفیف شدہ تقسیم کہتے ہیں
وجہ (R): اس کے نتیجے میں بننے والے خلیوں میں کروموسوم کی تعداد نصف ہوتی ہے۔
- 2- دعویٰ (A): مائیٹوسس خلیوی تقسیم نشوونما کے لئے ذمہ دار ہے۔
وجہ (R): خلیہ دو دختر خلیوں میں تقسیم ہوتا ہے۔
- 3- دعویٰ (A): مانٹوکونڈریا کو خلیہ کا پاور ہاؤس کہتے ہیں۔
وجہ (R): اس میں قوی اینزائم ہوتے ہیں۔
- 4- دعویٰ (A): خلیہ زندگی کی افعالی اور ساختی اکائی ہے۔
وجہ (R): خلیہ تمام اعمال زندگی کو چلاتا ہے اور جاندار عضوے کی ساخت بناتا ہے۔

کیس پر مبنی سوالات

جانوروں اور پودوں میں تولیدی اعضا بافت کے مخصوص خلیے تقسیم ہو کر زواجے

بناتے ہیں جو باروری کے بعد نئی نسل دیتے ہیں۔

1- زواجہ کسی خلیوی تقسیم کے نتیجے میں بنتے ہیں۔

2- زواجہ میں کتنے کروموسوم ہوتے ہیں؟

3- میوسس کو تخفیف شدہ تقسیم کیوں کہتے ہیں؟

1.1 صحیح اور غلط

1- ہائپوٹانک محلول میں رکھنے پر نباتاتی خلیوں میں پلازمولس ہوتی ہے۔

2- ہائپوٹانک محلول میں رکھنے پر حیوانی خلیے سکڑ جاتے ہیں۔

3- مائٹوکونڈریا کو خلیے کے خودکشی کے تھیلے بھی کہتے ہیں۔

4- نباتاتی خلیہ میں خلیہ دیوار ہوتی ہیں۔

1.2- نفوذ ایک ایسا عمل ہے جس میں شے x ارتکاز والے علاقے سے y ارتکاز والے علاقے کی طرف حرکت کرتی ہے۔

(A) (X) کم ؛ (Y) زیادہ

(B) (X) زیادہ ؛ (Y) زیادہ

(C) (X) کم ؛ (Y) کم


(D) (X) زیادہ ؛ (Y) زیادہ




بافت

باب - 6

نظریاتی نقشہ نویسی (Concept Mapping)





بافت (Tissue): خلیوں کا ایسا گروپ جن کی ابتدا اور کام یکساں ہوتے ہیں انہیں بافت کہتے ہیں۔ بافتوں کے مطالعے کو ہسٹولوجی (Histology) کہتے ہیں۔ ایک خلوی عضویوں میں عام طور پر ایک ہی خلیہ کے اندر سبھی اہم اعمال جیسے ہاضمہ، تنفس اور خراج وغیرہ ہوتے ہیں۔ کثیر خلوی عضویوں میں سبھی اہم اعمال خلیوں کے مختلف گروپوں کے ذریعے کیے جاتے ہیں۔ خلیوں کے ان مخصوص گروپ کو جن کی ابتدا، ساخت اور کام یکساں ہوتے ہیں بافت کہلاتے ہیں۔

حیوانات	نباتات
حرکت پذیر نشوونما سبھی حصوں میں نشوونما متعین وقت تک مخصوص اعضا موجود	(a) ساکن نشوونما مخصوص حصہ میں تازہ نگہ نشوونما مخصوص اعضا غیر موجود

بنائاتی بافت - منقسمی اور مستقل

منقسمی بافت (Meristematic tissue):

منقسمی بافت نشوونما کرتے ہوئے حصوں میں پائے جاتے ہیں جس میں تازہ اور جڑوں کے سروں اور کیمبیم (Cambium)۔

منقسمی بافت کی خصوصیات:

- سیلولوز کی بنی خلوی دیواریں۔
- گاڑھا سائٹوپلازم۔
- خلیوں کے درمیان خلا نہیں ہوتی۔

- نمایاں مرکزے۔
 - ویکیل کی کمی ہوتی ہے۔
 - ذخیرہ غذا نہیں ہوتا۔
 - خلیے گول، بیضوی یا مستطیل نما۔
- مقام کے بنیاد پر منقسمی بافت تین قسم کے ہوتے ہیں:

(A) راسی منقسمی (Apical Meristem)


- یہ بڑھنے والی جڑ اور تنے کے سروں پر ہوتے ہیں اور تنے اور جڑ کی لمبائی کو بڑھاتے ہیں۔
- ان بافتوں میں خلیوی تقسیم جڑ اور تنے کو لمبائی میں بڑھانے میں مدد کرتی ہے۔ اسلئے یہ پودوں کی ابتدائی نمو میں شامل ہوتے ہیں۔

(B) جانبی منقسمی (Lateral Meristem)

- جانبی منقسم یا کیمہیم تنے اور جڑ میں موجود ہوتے ہیں اور ان کی موٹائی بڑھاتے ہیں۔
- ان کو ثانوی منقسم بھی کہتے ہیں۔
- یہ پودوں کے طویل محور پر ملتے ہیں۔
- یہ ویسکولر بافت کی تشکیل کرتے ہیں۔
- یہ پودے کو موٹائی میں بڑھا کر ثانوی نمو کے ذمہ دار ہوتے ہیں۔

(C) کیسی منقسمی (Intercalary Meristem)

- کیسی منقسم پتیوں یا بین کریب (Internode) کے دونوں طرف شاخ میں موجود ہوتی ہے یہ ان حصوں کی نشوونما کرتی ہے۔
- یہ عودی نمو میں مدد کرتے ہیں۔
- یہ پتیوں، گھاس وغیرہ کی لمبائی میں اضافہ کرنے میں مدد کرتے ہیں۔



مستقل بافت (Permanent Tissue)

- یہ ان منقسمی بافت سے پیدا ہوتے ہیں جو کہ لگاتار تقسیم ہو کر تقسیم کی صلاحیت کھودیتے ہیں ان کا شکل، سائز اور موٹائی معین ہوتی ہے۔ یہ زندہ یا مردہ ہو سکتے ہیں۔ مستقل بافت کے خلیوں کے سائٹوپلازم میں ویکیل ہوتے ہیں۔
- ساخت، جسامت اور کام کی بنیاد پر مستقل بافت دو قسم کے ہوتے ہیں۔



(A) سادہ مستقل بافت:

یہ ایک ہی قسم کے خلیوں کا گروپ ہوتا ہے۔ یہ دو قسم کے ہوتے ہیں۔

(a) حفاظتی بافت (Protective Tissues):

(i) اپی ڈرمس (Epidermis): پودے کے سبھی حصے جیسے پتی، پھول، جڑ اور تنے کی سب سے باہری تہہ اپی ڈرمس کہلاتی ہے۔ یہ کیوٹیکل (Cuticle) سے ڈھکی ہوتی ہے کیوٹیکل (Cuticle) ایک مومی آبی مزاحمت ہے جو ان کی باہری سطح پر افزا کرتی ہے یہ پودے کو پانی کے ضائع ہونے۔ ظاہری چوٹ، طفیلی، پھپھوند کے حملوں سے بچاتی ہے۔ چونکہ یہ ایک محافظ کردار ادا کرتی ہے لہذا اپیڈرمل بافت کے خلیے بن خلیاتی فاصلے کے بغیر ایک مسلسل تہہ بناتے ہیں۔

پتی کی اپی ڈرمس میں کہیں کہیں چھوٹے چھوٹے سوراخ ہوتے ہیں۔ ان سوراخوں کو اسٹومیٹا (Stomata) کہتے ہیں۔ اسٹومیٹا کو گردے کی شکل کے دو خلیے گھیرے ہوئے ہوتے ہیں۔ جنہیں محافظ خلیے (Guard Cells) کہتے ہیں۔



ایپی ڈرمس کا کام

- پودے کو تحفظ فراہم کرنا۔
- ایپی ڈرمس کی مومی پرت سریان عمل کو روکتی ہے جس سے پودا جھلسنے سے بچ جاتا ہے۔
- اسٹومیٹا (Stomata) ضیاتی تالیف کے دوران گیسوں کا تبادلہ کرتا ہے۔ اور سریان کے عمل میں مدد کرتا ہے۔

(ii) **پیلیم (Phellem) or کارک (Cork):** جیسے جیسے پودے بڑے اور پرانے ہوتے ہیں باہری محافظ بانٹوں میں تبدیلی واقع ہوتی ہے۔ ثانوی میری سسٹم کی پتلی تنے کی اپیڈرمس کی جگہ لے لیتی ہے۔ باہری سمت کے خلیے اس تہہ سے الگ ہو جاتے ہیں۔ یہ درخت کی چھال یا موٹے کارک کی بہت سی تہیں بتاتے ہیں۔ کارک کے خلیے مردے ہوتے ہیں اور بغیر بین خلیاتی جگہوں کے بہت پیوست ترتیب میں ہوتے ہیں ان کی دیواروں میں ایک کیمیائی مرکب Suberin پایا جاتا ہے جو انہیں گیسوں اور پانی کے لیے غیر نفوذ پذیر بناتا ہے۔ Suberin موم کی طرح ہوتا ہے۔



کارک کے کام


- کارک جھٹکے اور چوٹ سے پودے کو بچاتا ہے۔
- یہ بہت ہلکا، واٹر پروف اور پیوست ہوتا ہے۔
- کارک کا استعمال حاجر اور جھٹکے سہنے والے شے کو طور پر کیا جاتا ہے۔

(b) امدادی بافت (Supporting tissue)

بناتاتی بافت کی تین بنیادی اقسام


- پیرن کائما
- کولن کائما
- اسکیرن کائما

The Three Basic Types of Plant Tissue (Supporting Tissue)



(i) پیرن کائما (Parenchyma)

- یہ بنیادی پیکنگ بافت ہیں۔
- یکساں قطر والے زندہ خلیے
- گول، بیضوی اور لمبے
- خلیہ دیوار پتی اور سائٹوپلازم گاڑھا
- خلیوں کے درمیان میں خلیاتی جگہ ہوتی ہے۔



مقام: پودوں کے سبھی حصوں میں موجود۔ مثلاً جڑ، تنا، پتی، پھول

پیرن کائما بافت کے کام:


- غذا کا ذخیرہ کرنا
- میکائی سہارا مہیا کرنا
- پودے کے ہیکار ماڈے جیسے گوند، ریزن، کرشل، ٹیٹن ذخیرہ کرنا

کلورنکائما (Chlorenchyma): جب پیرن کائما خلیوں میں کلوروپلاسٹ پایا جاتا ہے تو وہ سبز رنگ کی کلورینکائما (Chlorenchyma) کہلاتی ہے۔ کیونکہ اس میں سبز پگمنت کلوروفل ہوتا ہے۔ تب یہ ضیائی تالیف کے عمل کے ذریعہ غذا بناتے ہے۔ یہ خلیے پتیوں اور نوزائندہ تنوں کے باہری تہہ میں پائی جاتی ہے۔

ایرن کائما (Aerenchyma): آبی پودوں میں پیرن کائما میں بڑے بڑے ہوائی خلاف (جوف) موجود ہوتے ہیں جو پودے کو ابھار دیتے ہیں اور جو پودے کو تیرنے میں مدد کرتے ہیں۔ اس طرح کے پیرن کائما کو ایرن کائما کہتے ہیں۔

جب پیرن کائما خلیوں کے درمیان بین خلیاتی جگہ بڑھ جاتا ہے تو ان کو بین خلیاتی جگہ میں ہوا بھر جاتی ہے۔ تب یہ ایرن کائما کہلاتی ہے۔ جس سے پودے ہلکے ہو جاتے ہیں۔ یہ خاصیت پودے کو قوت اچھال مہیا کرتا ہے۔ اور یہ زیادہ تر آبی پودوں میں پائی جاتی ہے۔


(ii) کالکائما (Collenchyma):



Collenchyma

- پیرن کا نما کے طرح زندہ خلیے، کچھ کلوروفل والے
 - پتلی خلیہ دیوار
 - لمبے اور کناروں پر بے ترتیب موٹائی والے، سیلولوز اور پکٹن کی موجودگی
 - بین خلیاتی جگہ بہت کم ہے
 - اپنی ڈرمس کے نیچے موجود
- کام: میکانیکی سہارا (Mechanical Support): مہیا کرتا ہے۔ اور کلوروفل کی وجہ سے شکر و اسٹارچ تیار کرتا ہے۔

(iii) اسکلرینکائما (Sclerenchyma):



- خلیے لمبے، پتلے اور لگنن (Lignin) کے جمع ہونے سے دیواریں موٹی ہو جاتی ہیں۔
- بین خلیاتی جگہ نہیں ہوتی۔
- عام طور پر دونوں سرے تکیلے۔
- خلیے مردہ ہوتے ہیں۔

مقام: اسکیلرینکائما بافت ویسکولر بنڈل کے گرد، پتیوں کے نسوں میں بیچ اور گھٹلی کی سخت چھال میں پائی جاتی ہے جو کہ آم، ناریل، بادام وغیرہ میں پائی جاتی ہے۔ پودے کی چھال، ناریل کے ریشے، اسکلرینکائما بافت کے

مثالیں ہیں۔

پیرن کاٹما۔ کولن کاٹما اور اسکلیرن کاٹما کے درمیان فرق

اسکلیرن کاٹما	کولن کاٹما	پیرن کاٹما	
خلوی دیوار عام موٹی ہوتی ہے	خلوی دیوار عام طور سے موٹی اور پتلی ہوتی ہے	پتلی خلوی دیوار	1-
سائٹوپلازم زندہ نہیں ہوتا (مردہ)	سائٹوپلازم کم گاڑھا اور زندہ	سائٹوپلازم گاڑھا اور زندہ	2-
خالیه غیر موجود	خالیه چھوٹی اور ایک طرف	خالیه بڑے اور بیچ میں	3-
لبی اور کئی شکل	لبی گول شکل	گول بیضوی نما	4-
ضیائی تالیف نہیں کرتے	کچھ ضیائی تالیف کرتی ہیں	کچھ خلیے ضیائی تالیف کرتے ہیں	5-
لگنن کا جمننا	پکٹن کا کونوں میں جمننا	غذا کا ذخیرہ کرنا	6-
بین خلیاتی جگہ غیر موجود	بین خلیاتی جگہ غیر موجود	بین خلیاتی جگہ موجود	7-

(B) پیچیدہ مستقل بافت (Complex Permanent Tissue):

وہ بافت جو دو یا دو سے زیادہ قسم کے خلیوں سے مل کر بنے ہوتے ہیں اور جن میں تقسیم کی صلاحیت نہیں ہوتی ہے۔

پیچیدہ مستقل بافت کہلاتے ہیں۔


یہ دو قسم کے ہوتے ہیں۔

(i) زائلم (Xylem) اور (ii) فلویم (Phloem)

یہ دونوں مل کر ترسیلی بافت (Conducting tissue) اور وعائی حزمہ (Vascular Bundle) بناتے ہیں۔

زائلم (Xylem): یہ بافت پودوں میں مٹی سے پانی اور معدنیات ترسیل کرتا ہے۔ چار قسم کے خلیوں سے مل کر

بنتا ہے۔



(i) سانس نلی (Xylem Tracheids) ٹیوب نما ہوتے ہیں۔

(ii) نالیاں (Xylem Vessels) ٹیوب نما ہوتے ہیں۔ (یہ پانی اور معدنیات کو عمودی سمت میں اوپر

پہنچانے میں مدد کرتے ہیں)

(iii) زانلم پیرن کا نما (Xylem Parenchyma)۔ یہ غذا کا ذخیرہ کرتا ہے اور جانبی سمت میں پانی کی


ترسیل میں مدد کرتا ہے۔

(iv) زانلم ریشے (Xylem fibres): یہ پودے کو مضبوطی اور سہارا مہیا کرتا ہے۔

کام: زانلم جڑ سے پانی اور معدنیات کو پودوں کے پتیوں تک پہنچاتا ہے۔

فلویم (Phloem): یہ بافت پودوں میں تیار غذا کا ترسیل کرتا ہے۔ چار قسم کے خلیوں سے مل کر بنا ہوتا ہے۔

(i) چھلنی نلیاں (Sieve tube): چھلنی نلیاں سوراخ دار دیوار والے نالی نما خلیے ہوتے ہیں۔



Phloem fibre (bast fibre)

(ii) ساتھی خلیے (Companion Cell): مخصوص پیرن کا نما خلیے، لمبی، گاڑھا سا پتلا مز اور بڑے مرکز والی۔

(iii) فلوم پیرن کائما (Phloem Parenchyma)۔ سادہ پیرن کائما، خلیے، غذا کا ذخیرہ اور دھیمی رفتار

سے اس کا نقل و حمل


(iv) فلوم ریشے (Phloem): یہ اسکرین کائما کے ریشے مضبوطی فراہم کرتے ہیں۔

کام: فلوم پٹیوں میں تیار غذا کو پودے کے سبھی حصوں تک پہنچاتا ہے۔


زائلم اور فلوم میں فرق

فلوئم	زائلم
زندہ خلیے (فلوم ریشے کے علاوہ)	1- مردہ خلیے (زائلم پیرن کائما کے علاوہ)
خلوی دیوار عام طور سے پتلی ہوتی ہے	2- خلوی دیوار موٹی ہوتی ہے
خلوی دیوار عام طور سے پتلی ہوتی ہے سیلولوز سے بنی ہے۔	3- لگنن خلوی دیوار کو موٹی کر دیتی ہے
چھلنی نالیاں اور ساتھی خلیے پائی جاتی ہیں	4- سانس ملی اور نالیاں پائی جاتی ہیں
ساتھ پلازم ہوتا ہے	5- ساتھ پلازم نہیں ہوتا
یہ پودوں میں تیار غذا کی ترسیل کرتا ہے	6- یہ پانی اور معدنیات کا ترسیل کرتا ہے
ترسیل دونوں سمتوں میں ہوتا ہے	7- ترسیل صرف ایک سمت میں ہوتا ہے

حیوانی بافتیں (Animal Tissues)



اپنی تھلیل بافت: (Epithelial Tissue)



ایسی تھلیل بافت (حفاظتی بافت): یہ جسم اور جسم کے خلاؤں کا غلاف بناتا ہے دہانے کا استر، کھال، خون کی نالیوں کا استر، پھیپھڑوں کے ہوائی خانے اور گردوں کی نلیاں سب اپنی تھلیل بافت کے بنے ہوتے ہیں۔ یہ مندرجہ ذیل قسم کے ہوتے ہیں۔

سادہ ایسی تھیلیم (Simple epithelium): یہ ایک خلیہ استر، یہ عام طور پر خون کی نالیاں، اور پھیپھڑوں کی ہوائی تھیلوں کو بناتی ہے۔ انتخابی سرایت پذیر تھیلی کے ذریعے مادے کا نقل و حمل کرتا ہے۔ خلیے سادہ چپے قسم کے ہوتے ہیں۔


مکعبی (Cuboidal) ایسی تھیلیم: مکعبی اپنی تھیلیم گردے کے نالیوں، اور لعاب دہن کے غدود کی نالیوں کا استر بناتے ہیں۔

اسطوانی (Columnar) ایسی تھیلیم: خلیے اسطوانی ہوتے ہیں۔ یہ آنت کے استر پر پائی جاتی ہیں کچھ حصوں میں روئے پائے جاتے ہیں جیسے تنفسی راستہ۔

طبقاتی (غذودی) ایسی تھیلیم (Glandular epithelium): یہ اپنی تھیلیم خلیے آنتوں کی استر، کھال وغیرہ میں پائی جاتی ہیں اور ہاضمہ انزائم اور اس کا افراز کرتی ہیں۔

رابطہ بافت (Connective Tissue)


رابطہ بافت جسم کے مختلف حصوں کو آپس میں جوڑنے کا کام کرتے ہیں، رابطہ بافت کے خلیے ڈھیلے ڈھالے اور فاصلے کے ساتھ بین خلیاتی میٹرکس میں دھنسے ہوتے ہیں۔ رابطہ بافت دو حصے ہوتے ہیں میٹرکس اور خلیوں اجزا۔



لمف (Lymph): خون کا بے رنگ رقیق مادہ جو خون کے کیپیلریز کے ذریعے چھن کر آتا ہے۔

(i) خون (Blood): خون ایک رابطہ بافت ہے اس میں سیال میٹرکس ہوتا ہے۔ جسے پلازمہ کہتے ہیں اس میں خون کے سرخ خلیے (RBC) Red Blood Corpuscles، خون کے سفید خلیے (WBC) اور پلٹیلیٹس (Platelets) ہوتے ہیں۔ پلازمہ میں پروٹین، نمک اور ہارمون ہوتے ہیں۔ خون ہضم شدہ غذا، گیسوں (O_2 اور CO_2)، ہارمون اور فاضل اشیا کو جسم کے مختلف حصوں تک پہنچاتا ہے۔ خون جسم کی حفاظت اور درجہ حرارت کو کنٹرول بھی کرتا ہے۔

(ii) ہڈی (Bone): ہڈی کے خلیے ایک سخت میٹرکس میں پیوست ہوتے ہیں جو کیمیا (Ca) اور فاسفورس (P) کے نمکیات سے بنتی ہے۔ ہڈی دھانچہ بناتی ہے جو جسم کو سہارا دیتا ہے۔ ہڈی ایک سخت اور بے لوج بافت ہے۔



(iii) **مرمری ہڈی (Cartilage):** کارٹیلاج کا ٹھوس میٹرکس پروٹین اور چینی سے مل کر بنتی ہے۔ جس سے یہ پھیلا اور ملائم ہو جاتی ہے۔ یہ جوڑوں پر ہڈیوں کی سطح کو ہموار (چکنائی بناتی ہے)۔ سینا، کان، ناخن، ٹریکیا، نخری میں پائی جاتی ہے۔

ہڈی اور کارٹیلاج میں فرق

کارٹیلاج

ہڈی

یہ جزوی طور پر ٹھوس مادے سے بنا ہوتا ہے۔

یہ ٹھوس مادے سے بنا ہوتا ہے۔

اس کا میٹرکس پروٹین اور چینی کا بنا ہوتا ہے۔

اس کا میٹرکس کیلشیم اور فاسفورس کے نمک کا بنا ہوتا ہے۔

اس میں نہیں ہوتا۔


اس کے اندر bone marrow ہوتا ہے۔

(iv) **Aerolar tissue:** یہ بافت جلد اور عضلات کے درمیان، خون کی نلیوں کے اطراف اور اعصاب اور

بون میں جاتی جاتی ہے۔


کام: یہ اعضاء کے اندر کی خالی جگہوں کو بھرتی ہے۔ اندرونی اعضاء کو ذخیرہ کرنے والے سہارا فراہم کرتی

ہے۔ اور بافتوں کی مرمت میں مدد کرتا ہے۔



(v) **روغنی بافت (Adipose tissue):** چکنائی کا ذخیرہ کرنے والی چکنائی والے بافت جلد کے نیچے،

اندرونی اعضاء کے درمیان پائی جاتی ہے۔ اس بافت کے خلیے چکنائی سے بھرے ہوتے ہیں۔



(vi) کثیف ریشے دار بافت (Dense Fibrum Tissue)۔

- (i) ٹنڈن۔ یہ عضلات کو ہڈی سے جوڑتی ہے۔
(ii) لیگامنٹ۔ یہ ہڈی کو ہڈی سے جوڑتی ہے۔

لیگامنٹ	ٹنڈن
• لیگامنٹ ہڈی کو ہڈی سے جوڑتا ہے	• ٹنڈن عضلات کو ہڈی سے جوڑتا ہے
• بہت چکدار اور مضبوط	• کم چکدار
• بہت کم میٹرکس موجود	• دھاگے نما بہت ہی مضبوط بناوٹ
• سفید کولاجن اور پیلیلا سٹین فائبر سے بنتے ہیں۔	• سفید کولاجن فائبر سے بنتے ہیں

عضلاتی بافت: (Muscular Tissue)

یہ جسم کے عضلاتی بافت کے بنے ہوئے ہیں۔ یہ جسم کے اعضا کی حرکت میں مدد کرتے ہیں۔ عضلاتی بافتوں میں دھاگے کی طرح لمبوترے خلیے ہوتے ہیں اس لیے انھیں عضلاتی ریشے بھی کہتے ہیں۔ عضلات میں ایک قسم کا پروٹین ہوتا ہے جو عضلات کے سکڑنے اور پھیلنے کا سبب بنتا ہے۔ عضلاتی بافت تین قسم کے ہوتے ہیں جو مندرجہ ذیل ہیں:

Skeletal Muscle



Cardiac Muscle



Smooth Muscle



قلبی عضلات Cardiac muscle	غیر تخطیطی / غیر اختیاری / غیر همواری Smooth muscle	تخطیطی / اختیاری / استخوانی عضلات Skeletal muscle
یہ دل میں پائی جاتی ہے۔	یہ غذائی نلی، خون کی نالیاں، آنکھوں کی پتلی، پیشاب کی نالی، پھلپھڑوں کی ہوائی تھیلوں میں پائی جاتی ہے۔	یہ عضلات ہڈیوں سے جڑے ہوتے ہیں اور حرکت میں مدد کرتے ہیں۔
خلیے اسطوانی اور شاخ دار ہوتے ہیں۔ یہ عضلات زندگی بھر مناسب ترتیب میں سکڑتے اور پھلتے ہیں۔	ان کے خلیے لمبے اور سرے نوکیلے (تکلی نما) ہوتے ہیں۔ اکائی مرکزہ ہوتا ہے۔	بافت کے خلیے لمبے، اسطوانی، غیر شاخوں والے ہوتے ہیں۔ کثیر مرکزی ہوتے ہیں۔
یہ غیر اختیار ہوتے ہیں۔	ان میں ہلکی اور گہری دھاریاں نہیں ہوتی۔	ان میں ہلکی اور گہری دھاریاں (Striations) ہوتی ہیں۔
دل میں	آنت، گردوں کی نالیوں، تنفسی راستہ وغیرہ	بازوں (ہاتھ اور پیر) میں پائے جاتے ہیں۔

اعصابی بافت (Nervous Tissue):

دماغ، حرام مغز (اسپائن کارڈ) اور اعصاب (Nerves) یہ سب اعصابی بافت سے مل کر بنے ہیں۔

عصبی نظام، کے خلیے عصبی خلیہ (Neuron) کہلاتی ہے۔

عصبی خلیہ (Neuron) میں مرکزہ اور سائٹوپلازم ہوتا ہے۔ جس کو عصبی خلیہ کا جسم (Cell body) کہتے ہیں۔

عصبی خلیہ (Neuron) کے تین حصے ہوتے ہیں۔

(i) ڈینڈرائٹ (Dendrite): دھاگے جیسی بناوٹ جو سائٹون (Cyton) سے جڑی رہتی ہے۔

(ii) سائٹون (Cyton): خلیہ جیسی ساخت جس میں مرکزہ اور سائٹوپلازم پایا جاتا ہے یہ پیغام کو برقی سگنل


(ہیجان) میں بدلتی ہے۔

(iii) ایکسون (Axon): تلے دھاگہ جیسی ساخت جو ایک سرے پر سائٹون اور دوسرے سرے پر متاثر عضو

سے جڑا رہتا ہے۔

(iv) ایک عصب کا عصبی سر اور دوسرے عصب کے ڈینڈرائٹ کے درمیان ہیجان کی ترسیل برقی لہروں کی شکل میں ہوتی ہے۔

ان کے درمیان کی جلیہ کو synapse کہتے ہیں۔



نیوران - عصبی بافت کی اکائی

عصبی ریشے سے گزرنے والے پیغام کو عصبی مہج (Nerve impulse) کہتے ہیں۔ عصبی خلیہ (نیوران) کا تسلسل ہمیں خواہش کے مطابق اپنے عضلات کو حرکت کرنے میں مدد کرتا ہے۔ عصبی اور عضلاتی بافتوں کا مشترکہ کام اکثر سبھی جانداروں میں بنیادی ہے۔ ساتھ ہی یہ مشترکہ حساس کے مطابق جانداروں کو حرکت فراہم کرتا ہے۔

سوالات

نہایت مختصر جواب والے سوالات

- 1- دماغ میں موجود بافت کا نام کیا ہے؟
- 2- بافت جو منہ کے اندرونی استر کو بناتا ہے۔
- 3- بافت جو انسان میں ہڈی کو عضلات سے جوڑتا ہے۔
- 4- بافت جو پودوں میں غذا کا نقل و حمل کرتا ہے۔
- 5- رقیق میٹرکس رابطہ بافت کا نام بتائیے۔
- 6- بافت جو پودوں کو قوت اچھال فراہم کرتا ہے۔
- 7- جڑ اور تنوں کے سروں پر پائے جانے والے بافت کا کیا نام ہے؟
- 8- اس بافت کا نام بتائیے جو بیضہ کو فیلوپین ٹیوب میں نقل و حمل کرنے میں مدد کرتے ہیں۔
- 9- پیرن کا نما بافت جب سبز ہوتا ہے تو اسے کیا کہتے ہیں؟
- 10- پودوں میں موجود حفاظتی بافت کے نام بتائیے۔
- 11- زانلم کا خاص کام لکھیے۔
- 12- تنفسی راستہ میں پائی جانے والی بافت کا نام بتائیے۔
- 13- کارٹیج سے بننے والے اعضاء کے نام بتائیے۔
- 14- اختیاری اور غیر اختیاری عضلات کے مثال لکھیے۔

مختصر جواب والے سوالات

- 1- پودے اور حیوان کے خصوصیات میں فرق بتائیے؟
- 2- اسٹومیٹا کیا ہے؟ اسٹومیٹا کی لیبل شدہ تصویر بنائیے۔
- 3- حیوانوں میں پائے جانے والے مختلف بافتوں کے نام لکھیے؟
- 4- تختیطیلی اور غیر تختیطیلی عضلات کے درمیان فرق بتائیے؟
- 5- ہڈی اور کاربج کے درمیان فرق بتائیے؟
- 6- ٹنڈن اور لیگامنٹ کے درمیان فرق بتائیے۔
- 7- ناریل کے ریشے کے بارے میں بتائیے؟
- 8- بافت کے بارے میں بتائیے؟
- 9- زائلم اور فلوم کے مختلف حصوں رعنصر کے نام لکھیے؟
- 10- پستانہ کے خون کے اجزائے ترکیبی کے بارے میں بتائیے؟
- 11- عصبی بافت کا کیا کام ہے؟
- 12- عضلاتی بافت کے بارے میں بتائیے؟

طویل جواب والے سوالات

- 1- بافت کیا ہے؟ نباتاتی بافت کے بارے میں تفصیل سے بیان کیجیے؟
- 2- پیرن کائما، کالن کائما اور اسکلیرن کائما کے بارے میں بتائیے؟
- 3- حیوانی بافت کے بارے میں تفصیل سے بیان کیجیے؟
- 4- عصبی خلیہ کا نامزد تصویر بنا کر اس کے کام کے بارے میں بتائیے؟
- 5- پودوں کے ان بافتوں کے بارے میں تفصیل سے بتائیے جو اشیاء کی ترسیل میں مددگار ہوتے ہیں۔

معروضی قسم کے سوالات Objective Type Question

1- مندرجہ ذیل کے آگے صحیح یا غلط لکھیے۔

- () (i) ایک organ صرف ایک ہی قسم کی بافت سے ملکر بنا ہوتا ہے۔
- () (ii) ایک بافت یکساں خلیوں سے مل کر بنا ہوتا ہے۔
- () (iii) پودوں کے خلیہ میں خلیہ جھلی کے علاوہ خلیہ دیوار بھی موجود ہوتی ہے۔
- () (iv) نباتاتی خلیے پر وکیروٹک ہوتے ہیں۔
- () (v) پلاسٹڈ کا کام خلیہ دیوار کے دباؤ کو برقرار رکھنا ہے۔

2- خالی جگہوں کو پُر کیجئے۔

- (i) میں کلوروفل موجود ہوتے ہیں۔
- (ii) جھلی نما خلوی عضو تھے جن میں کلوروفل کے علاوہ دوسرے پگمینٹ موجود ہوا ان کو کہتے ہیں۔
- (iii) میں الگ الگ منحصر خلیات ہوتے۔
- (iv) میں ڈھیلے ڈھیلے خلیات کے ساتھ تیلی خلیہ دیوار بھی موجود ہوتی ہے۔
- (v) خلیات کے اندرونی حصہ کو بنانے والے بافت کو کہتے ہیں

کثیر انتخابی سوالات (MCQ)

1- ان میں سے کون سے پودوں میں خلیہ کی تقسیم کرنے کی صلاحیت موجود ہوتی ہے؟

- (a) پیرنکائما (b) اسکلیرن کائما
- (c) زائلم (d) راسی منقسمی

2۔ پودوں کی نشوونما ہے۔

- (a) کچھ حصوں میں محدود ہوتی ہے
(b) سبھی حصوں میں یکساں ہوتی ہے
(c) صرف تنے کے حصے میں
(d) جڑوں کے حصوں تک محدود ہوتی ہے

3۔ کپسی منقسمی (Meristem Intercalary) موجود ہوتی ہے؟

- (a) پتیوں یا بین کے قریب
(b) بڑھتی ہوئی جڑوں کے کونوں پر
(c) چھال کے نیچے
(d) تنے کے سرے پر

4۔ اس بافت کے خلیے جن میں گھنے سائٹوپلازم، تیلی سیلولوز کی دیوار اور کھلے ہوئے خالیہ موجود ہوں، ان بافت کو پہچانیے۔

- (a) کالن کائما
(b) اسکیرن کائما
(c) منقسمی
(d) پیرن کائما

5۔ مردہ لمبے اور پتلے خلیے کن پودوں کے بافت میں پائے جاتے ہیں؟

- (a) پیرن کائما
(b) اسکیرن کائما
(c) کالن کائما
(d) فلوئم

6۔ ہڈی مثال ہے.....کی۔

- (a) عضلاتی بافت
(b) رابطہ بافت
(c) اپی تھیلیل بافت
(d) اعصابی بافت

7۔ کون سا حیوانی بافت عام طور پر نچلے بافت کو Extra Cellular Fibrous Basement Membrane سے علیحدہ کرتا ہے؟

- (a) عضلاتی بافت
(b) رابطہ بافت
(c) اپی تھیلیل بافت
(d) اعصابی بافت

8- غذائی نالی (Oesophagus) اور منہ کی جھلی کن بافتوں سے گھرے ہوئے ہوتے ہیں؟

- (a) چوکوراہی تھلیم
(b) سلینڈر اپی تھلیم
(c) خلوی اتصالی بافت
(d) محطط عضلاتی بافت

9- ناریل کا چھال/کھول ان میں سے کس بافت سے بنتا ہے؟

- (a) پیرن کائما
(b) اسکلیرن کائما
(c) کولن کائما
(d) زائلم

10- عضلات جو خاص پروٹین بناتے ہیں اسے..... کہتے ہیں۔

- (a) ریسیپٹر پروٹین
(b) انزائم
(c) مرکزی پروٹین
(d) انقباضی پروٹین

دعویٰ اور وجہ والے سوالات

(Assertion and Reason Questions)

صحیح جواب کا انتخاب کریں۔

- (a) اگر دعویٰ (A) اور وجہ (R) دونوں صحیح ہیں اور وجہ، دعویٰ کی صحیح تشریح ہے۔
(b) اگر دعویٰ (A) اور وجہ (R) دونوں صحیح ہیں اور وجہ، دعویٰ کی صحیح تشریح نہیں ہے۔
(c) اگر دعویٰ (A) صحیح ہے اور وجہ (R) غلط ہے۔
(d) اگر دعویٰ (A) غلط ہے اور وجہ (R) صحیح ہیں۔

سوال نمبر 1- دعویٰ (A): جل کمبھی پودا پانی کی سطح پر تیرتا ہے۔

وجہ (R): اسکلیرن کائما بافت کے خلیوں میں بین خلیاتی جگہ موجود نہیں ہوتی ہے۔

جواب: (b) جل کمبھی پودا پانی کی سطح پر تیرتا ہے کیونکہ اس کے ڈنٹھل کے خلیہ کے بین خلیاتی جگہ میں ہوا بھر جاتی ہے جس کی وجہ سے پودا ہلکا ہو جاتا ہے۔ اس میں موجود ایرن کا نمنا بافت اس پودے کو قوت اچھا مہیا کرتا ہے۔

سوال نمبر 2۔ دعویٰ (A): خون ایک رابطہ بافت ہے۔

وجہ (R) سرکولیشن کے ذریعے خون جسم کے حصوں تک پہنچتا ہے۔

جواب: (b) خون ایک رابطہ بافت ہے کیونکہ سرکولیشن کے ذریعے خون جسم کے مختلف حصوں کو آپس میں جوڑتے ہیں۔

3۔ دعویٰ (A): نیوران عصبی بافت کی افعالی اکائی ہے۔

وجہ (R): نیوران ریشہ سے جو سنٹل گذرتے ہیں ہیجان کہلاتے ہیں۔

4۔ دعویٰ (A): پودوں میں اسکیرین کا نمنا بافت کو مردہ بافت بھی کہتے ہیں۔

وجہ (R): اسکیرین کا نمنا بافت کے خلیے لگنن کے جمع ہونے سے موٹی دیوار والے ہوتے ہیں۔

5۔ دعویٰ (A): روغنی بافت حاجز کی طرح کام کرتے ہیں۔



وجہ (R): روغنی بافت کے خلیوں میں چربی بھری ہوتی ہے۔



حرکت

باب 7

نظریاتی نقشہ نویسی (Concept Mapping)



سکون کی حالت: کوئی شے سکون کی حالت میں تب کہلائے گی جب اس کے مقام میں کسی ایک نقطہ کے جائے وقوع کے نسبت سے کوئی تبدیلی نہ ہو رہی ہو۔

حرکت کی حالت: اگر کسی شے کے مقام میں لگاتار تبدیلی ہو (کسی ایک نقطہ کے جائے وقوع) تب یہ شے حرکت میں کہلائی جائے گی۔

مختلف طرح کے راستے پر مختلف طرح کی حرکت کی حالتیں ہوتی ہیں۔ مختلف حرکت کی حالتوں کے..... مندرجہ ذیل ہو سکتے ہیں۔

(i) دائری حرکت گول راستہ

(ii) خط مستقیم حرکت خط مستقیم راستہ

(iii) ارتعاش اتہزازی راستہ

بنیادی طبیعی مقداریں: وہ مقداریں جنہیں پیمائش کیا جاسکتا ہے طبعی مقداریں کہلاتی ہیں۔ بنیادی طبیعی مقداروں کی تعداد 7 ہے۔ طبعی مقدار کے دو حصے ہوتے ہیں۔ پہلا قدر اور دوسرا اس کی اکائی۔

طبیعی مقدار کی SI اکائی	طبیعی مقدار کا نام
میٹر (m)	لمبائی
کلوگرام (kg)	کمیت
سیکنڈ (s)	وقت
ایمپیئر (A)	برقی رو
کیلون (K)	درجہ حرارت
مول (mol)	شے کی مقدار
کینڈیلا (Cd)	روشنی کی شدت


طبیعی مقداروں کو دو گروپوں میں تقسیم کیا جاسکتا ہے۔

غیر سمتیہ مقدار (Scalar quantity): اگر کسی طبیعی اکائی کی صرف قدر ہو (magnitude) اور سمت نہ ہو

تب وہ طبیعی اکائی غیر سمتیہ کہلائے گی۔ مثال چال۔ فاصلہ کمیت، وقت، درجہ حرارت وغیرہ۔

سمتیہ مقدار (Vector quantity): ان طبیعی اکائیوں کی قدر اور سمت دونوں ہی ہوتی ہیں۔ مثال۔ رفتار، نقل مکان۔

فاصلہ اور منتقلی (Displacement)



فاصلہ (Distance)


ایک شے کے ذریعے اپنے ابتدائی مقام سے آخری مقام تک طے کیا گیا کل راستہ فاصلہ کہلاتا ہے۔

● فاصلہ ایک غیر سمتیہ مقدار ہے جس کی صرف قدر ہوتی ہے سمت نہیں ہوتی۔ مثال ریش 65 کلومیٹر کا فاصلہ طے کرتا ہے۔

● **منتقلی (Displacement):** کسی شے کے ابتدائی اور آخری مقام کے درمیان کم ترین فاصلہ منتقلی کہلاتی ہے

منتقلی ایک سمتیہ مقدار ہے جس کی قدر اور سمت دونوں ہوتے ہیں۔ مثال ریش گھنٹہ گھر سے 65 کلومیٹر جنوب مغرب کی سمت میں جاتا ہے۔

● منتقلی کا قدر صفر ہو سکتا ہے (اگر کسی شے کا ابتدائی اور آخری مقام ایک ہو جیسا کہ دائرہ نما راستہ میں ہوتا ہے۔ فاصلہ اور منتقلی کو 's' سے ظاہر کیا جاتا ہے۔




فاصلہ اور نقل مکان کے درمیان فرق

منتقلی (Displacement)	فاصلہ (Distance)
(i) منتقلی شے کی ابتدائی اور آخری مقام کے درمیان کمترین فاصلہ کا ناپ ہوتا ہے۔	(i) حقیقی راستہ (جو کوئی شے اپنی ابتدائی مقام سے آخری مقام کے درمیان چلتی ہے) کا ناپ اس کا فاصلہ کہلاتا ہے
(ii) منتقلی ایک سمیٹیہ مقدار (vector) ہے۔ جس کی قدر اور سمت دونوں ہوتی ہیں	(ii) فاصلہ ایک غیر سمیٹیہ مقدار (scalar) ہے۔ جس کی صرف قدر ہوتی ہے
(iii) یہ اکائی مثبت، منفی اور صفر بھی ہو سکتی ہے۔	(iii) یہ ہمیشہ مثبت ہوتی ہے اور کبھی بھی صفر 0 یا منفی نہیں ہو سکتا۔
(iv) اس اکائی کی پیمائش یا تو فاصلہ کے پیمائش کے برابر ہوگی یا پھر کم ہوگی۔	(iv) فاصلہ کسی خط مستقیم میں منتقلی کے برابر ہو سکتی ہے یا اس کی پیمائش منتقلی کے پیمائش سے زیادہ ہو سکتی ہے۔

سوال: اگر کوئی شے نصف دائرہ نما راستے پر چل رہی ہے جس کی نصف قطر 10m ہے اور اگر ابتدائی اور آخری مقام A ہے تو اس شے کے ذریعہ طے کیا گیا منتقلی اور فاصلہ کیا ہوگا؟

جواب:



$$S = 3.141 \times 10m = (S) \text{ کل فاصلہ}$$

$$= 31.4m$$

$$R = 10m = (S) \text{ نقل مکان}$$

$$S = 2 \times R = 2 \times 10m = 20m$$

سوال: ایک شخص کسی جگہ سے شمال کی جانب چلنا شروع کرتا ہے اور 4 کلومیٹر چلنے کے بعد وہ دائیں جانب مڑ جاتا ہے اور 3 کلومیٹر چل کر رک جاتا ہے۔


(a) شخص کے ذریعے طے کیا گیا کل فاصلہ اور (b) منتقلی و مکان کا تحسیب کیجیے۔

جواب (a) طے کیا گیا کل فاصلہ $OA + AB =$

$$4 \text{ km} + 3 \text{ km} =$$

$$7 \text{ km} =$$

(b) کل نقل مکان $OB =$



$$OB = \sqrt{OA^2 + AB^2}$$

$$= \sqrt{4^2 + 3^2}$$


$$= \sqrt{16 + 9}$$

$$= \sqrt{25}$$


$$= 5 \text{ km}$$

یکساں حرکت اور غیر یکساں حرکت:


یکساں حرکت: اگر کوئی شے برابر فاصلہ برابر وقت میں پورا کرے تو وہ یکساں حرکت سے حرکت کر رہا ہوتا ہے۔



غیر یکساں حرکت: اگر کوئی شے الگ الگ فاصلہ یکساں وقت میں پورا کرے تب غیر یکساں حرکت سے حرکت کر رہا ہوتا ہے۔




Continuous increase in slope of curve indicates accelerated non-uniform motion.




Continuous decrease in slope of curve indicates decelerated non-uniform motion.

غیر یکساں حرکت دو طرح کے ہو سکتے ہیں:

(i) اسراعی حرکت: اگر شے کی حرکت وقت کے ساتھ لگا تار بڑھتی رہتی تب وہ اسراعی حرکت کہلائے گی۔



(ii) ریٹارڈ حرکت (Retarded motion): اگر شے کی حرکت وقت کے ساتھ لگا تا گھٹتی رہے تب وہ ریٹارڈ حرکت کہلائے گی۔



چال (Speed): حرکت کے شرح کا ناپ چال کہلاتی ہے۔ شے کی چال اس کے ذریعے طے کئے گئے فاصلہ کو وقت سے تقسیم دے کر حاصل کیا جاسکتا ہے۔ کسی شے کے ذریعہ اکائی وقت میں طے کیا گیا فاصلہ چال کہلاتی ہے۔

$$v = \frac{S}{t} \quad \text{چال} = \frac{\text{طے کیا گیا فاصلہ}}{\text{وقت}}$$

• چال ایک غیر سمتیہ مقدار ہے جس کی صرف قدر ہوتی ہے سمت نہیں ہوتی۔

- چال کی اکائی میٹر فی سیکنڈ (m/s) ہوتی ہے۔
- اگر کوئی شے یکساں حرکت سے حرکت کر رہی ہے تو وہ یکساں چال سے اپنا فاصلہ طے کرتی ہے۔
- اگر غیر یکساں حرکت ہو تو شے کی چال یکساں نہ رہ کر بدلتی رہتی ہے۔
- اس حالت میں (غیر یکساں حرکت) کسی شے کی اس کے راستہ پر اوسط چال نکالی جاتی ہے اور اوسط چال غیر یکساں حرکت کی حالت میں کسی شے کے ذریعہ چلی گئی چال کی ایک متعین ناپ ہے۔

$$\text{اوسط چال} = \frac{\text{کل فاصلہ}}{\text{کل وقت}}$$

سوال: کسی شے کی چال کی پیمائش میٹر فی سیکنڈ (m/s) اور کلومیٹر فی گھنٹے (Km/h) میں کریں۔ اگر وہ شے 40km کے فاصلہ کو 5 گھنٹے میں پورا کرتی ہے؟

$$\text{چال} = \frac{\text{کل فاصلہ}}{\text{کل وقت}} \quad t = s \quad hr \quad s = 40km$$

$$\text{حل: چال} \quad 8km/hr = \frac{40}{5} = (Km/hr)$$

$$\text{چال} \quad 2.22m/s = \frac{40 \times 1000m}{5 \times 3600sec} = (m/s)$$

تبدیل کرنے کے عوامل

$$(i) \quad \text{چال} \quad \frac{18}{5} = (km/h) \quad \text{چال} \quad (m/s)$$

$$(ii) \quad \text{چال} \quad \frac{18}{5} = (m/s) \quad \text{چال} \quad (km/h)$$

رفتار (Velocity):

- سمت کے ساتھ چال کے ناپ کو رفتار کہا جاتا ہے

$$\text{رفتار} = \frac{\text{مکان}}{\text{وقت}}$$

- رفتار ایک سمتیہ مقدار ہے۔ اس کی قدر اور سمت دونوں ہوتی ہیں۔
- ایک خط مستقیم حرکت میں اوسط رفتار کی تحسیب اوسط چال کے حساب سے ہوتی ہے۔

$$\text{اوسط رفتار} = \frac{\text{منتقلی}}{\text{کل وقت}}$$

یکساں حرکت سے تبدیل ہونے والے مقدار کی حالت میں اوسط رفتار کی تحسیب مندرجہ ذیل طریقہ سے کیا جاتا ہے۔

$$\text{اوسط رفتار} = \frac{\text{آغازی رفتار} + \text{اختتامی رفتار}}{2}$$

$$V_{av} = \frac{u + v}{2}$$

- اکائی میٹر فی سیکنڈ (m/s)
- کیوں کہ رفتار = $\frac{\text{منتقلی}}{\text{وقت}}$ سمتیہ مقدار

اس لیے رفتار (-)، + اور صفر بھی ہو سکتی ہے۔

سوال: اگر کوئی موٹر کار 20KM کا فاصلہ پہلے ایک گھنٹے میں دوسرے ایک گھنٹے میں 40KM اور آخر کے 30KM کا فاصلہ ایک گھنٹے میں پورا کرے تو اس کی اوسط چال کیا ہوگی؟

$$\text{حل: اوسط چال} = \frac{\text{کل فاصلہ}}{\text{کل وقت}}$$

$$\frac{20 + 40 + 30}{3} =$$

$$30 \text{ km/h} = \frac{90}{3} =$$

اسراع (Acceleration):

- یکساں حرکت کی حالت میں (اگر لگاتار رفتار بڑھ رہی ہو) اسراع ہوتا ہے۔
- رفتار کی وقت کے ساتھ ساتھ تبدیلی کی شرح کو اسراع کہا جاتا ہے۔

$$\text{اسراع} = \frac{\text{رفتار میں تبدیلی}}{\text{وقت}}$$

$$\text{اسراع} = \frac{\text{ابتدائی رفتار} - \text{آخری رفتار}}{\text{وقت}}$$

$$\text{اسراع (a)} = \frac{v - u}{t} \quad \text{آخری رفتار} = v$$

$$\text{ابتدائی رفتار} = u$$

$$\text{وقت} = t$$

اسراع کی حالت میں $v > u$ یا (مثبت) $a = +ve$

ریٹارڈیشن (Retardation): یکساں حرکت کی حالت میں (اگر لگاتار رفتار گھٹ رہی ہو) ریٹارڈیشن پیدا ہوتا ہے۔

- رفتار کی وقت کے ساتھ تبدیلی کی شرح کو ریٹارڈیشن کہا جاتا ہے۔

$$\text{ریٹارڈیشن} = \frac{v - u}{t} \quad \text{آخری رفتار} = v$$

$$\text{ابتدائی رفتار} = u$$

$$\text{وقت} = t$$

- ریٹارڈیشن کی حالت میں $v < u$ یا منفی $a = (-ve)$

- اسراع اور ریٹارڈیشن سمتیہ مقدار ہیں جن کا ناپ (+)، (-) یا صفر '0' ہو سکتا ہے۔

- SI- اکائی اسراع اور ریٹارڈیشن دونوں کے لیے m/s^2 یا ms^{-2} ہے۔

سوال 1: کوئی موٹر کار اپنی رفتار کو 40km/h سے 5,60km/h سیکنڈ میں بڑھا دیتی ہے اس موٹر کار کا اسراع معلوم کیجیے۔

$$v = 60 \text{ km/h} = \frac{60 \times 1000 \text{ m}}{3600 \text{ sec}} = 16.66 \text{ ms}^{-1} \quad \text{حل:}$$

$$u = 40 \text{ km/h} = \frac{40 \times 1000 \text{ m}}{3600 \text{ sec}} = \frac{100}{9} = 11.11 \text{ ms}^{-1}$$

$$a = \frac{v-u}{t} \Rightarrow \frac{16.66 - 11.11}{5}$$

$$= \frac{5.55}{5} \Rightarrow 1.11 \text{ ms}^{-2}$$

سوال 2: 20km/hr کی رفتار سے چل رہی کوئی کار بریک لگانے پر 0.5 گھنٹے میں رک جاتی ہے۔ اس کار کے ریٹارڈیشن کی تحسیب کیجیے۔

$$V = 0 \text{ km/hr}, u = 20 \text{ km/hr}, t = 0.5 \text{ hr} \quad \text{حل:}$$


$$(a) \text{ ریٹارڈیشن} = ?$$

$$a = \frac{v-u}{t} = \frac{0-20}{0.5} = \frac{200}{5} \Rightarrow -40 \text{ km/hr}$$

حرکت کا گرافی اظہار


(i) فاصلہ-وقت گراف s-t گراف

(a) s-t گراف (یکساں حرکت)




کسی یکساں حرکت سے چل رہی شے کی چال کو اس

کے فاصلہ-وقت گراف سے ذیل طرح سے معلوم کیا جاسکتا ہے۔




Continuous increase in slope of curve indicates accelerated non-uniform motion.

(b) گراف (غیر یکساں حرکت)



Continuous decrease in slope of curve indicates decelerate non-uniform motion.

(c) گراف (سکون کی حالت میں S-t گراف)



$$v = \frac{s_2 - s_1}{t_2 - t_1}$$


$$s_2 = s_1$$

$$v = \frac{0}{t_2 - t_1} = 0$$

$$V=0$$

(ii) رفتار-وقت گراف (v-t گراف)

(a) یکساں حرکت کے لیے v/t گراف



$$\text{فاصلہ (S)} = AC \times CD$$

$$= \text{مربع ABCD کا رقبہ}$$


$$a = \frac{v_2 - v_1}{t_2 - t_1}$$

$$v_2 = v_1$$

$$a = \frac{0}{t_2 - t_1} = \text{Or } a = 0$$

(b) گراف (غیر یکساں حرکت)

(A) یکساں اسراعی حرکت کے لیے $v-t$ گراف




خط مستقیم یکساں اسراع بتاتا ہے

$$a = \frac{v_2 - v_1}{t_2 - t_1}$$

$$\therefore v > t$$

$$\therefore a = \frac{v_2 - v_1}{t_2 - t_1} = (+)ve$$

(B) (غیر یکساں اسراعی حرکت) کے لیے $v-t$ گراف




$$t_2 - t_1 = t_3 - t_2$$

$$v_2 - v_1 \neq v_3 - v_2$$

$$\frac{v_2 - v_1}{t_2 - t_1} \neq \frac{v_3 - v_2}{t_3 - t_2}$$

$$a_2 \neq a_1$$

(C) v-t گراف (یکساں ریٹارڈیٹیڈ حرکت)



خط مستقیم یکساں ریٹارڈیٹیڈ حرکت بناتا ہے


$$v_2 - v_1 = v_3 - v_2$$

$$t_2 - t_1 = t_3 - t_2$$

$$\frac{v_2 - v_1}{t_2 - t_1} = \frac{v_3 - v_2}{t_3 - t_2}$$

$$a_1' = a_2'$$

(D) v-t گراف (غیر یکساں ریٹارڈیٹیڈ حرکت)




$$v_2 - v_1 \neq v_3 - v_2$$

$$t_2 - t_1 = t_3 - t_2$$

$$\frac{v_2 - v_1}{t_2 - t_1} \neq \frac{v_3 - v_2}{t_3 - t_2}$$

$$a_1 \neq a_2$$

نوٹ: کسی بھی دو وقفہ وقت کے درمیان کارقبہ $t_2 - t_1$ 'v-t' گراف شے کی ذریعہ چلی گئی منتقلی کو ظاہر کرتی ہے۔



وقفہ t_1 اور t_2 کے درمیان طے کی گئی منتقلی


$$= \frac{1}{2} \times (CE - BE) \times (OE - OD) + (AD \times DE)$$

$$S = \Delta ABC + \text{مستطیل } ACED$$

$$S = \frac{1}{2} \times (v_2 - v_1)(t_2 - t_1) + v_1 \times (t_2 - t_1)$$

سوال: $S-t$ گراف میں دی گئی معلومات سے مندرجہ ذیل

'A' اور 'B' اشیا میں سے کون سی شے کی رفتار زیادہ ہوگی



حل: کیوں کہ $V_A > V_B$

B کا رفتار $>$ A کا رفتار


حرکت کی مساوات:؛ یکساں اسرعی حرکت)

$$v = u + at \quad \text{(i)}$$

وقت t x اسراع a + ابتدائی رفتار u = آخری رفتار v

گرافی طریقے سے حرکت کی مساواتیں: پہلا مساوات-حرکت کی مساوات (رفتار-وقت، شے کے مساوات)

فرض کیا کہ ایک شے کی ابتدائی رفتار 'u' ہے (نقطہ A)۔ یہ شے وقت 't' سیکنڈ بعد اپنی رفتار 'v' کر لیتی ہے جو اس شے کی آخری رفتار ہے (نقطہ B)



شے کا اسراع $a =$

$$\frac{\text{رفتار میں تبدیلی}}{\text{وقت میں تبدیلی}} = a$$

$$a = \frac{OE-OA}{OC-0} = \frac{v-u}{t-0}$$

$$a = \frac{v-u}{t}$$

$$v = u + at$$

(ii) دوسری مساوات: حرکت کی مساوات (مقام-وقت، شے کے لیے)

$$S = ut + \frac{1}{2}at^2$$

منتقلی

اوپر دیے گئے گراف کے مطابق

مثلث کا رقبہ ABD + مستطیل OADC کا رقبہ = شے کے ذریعہ کل طے کیا گیا فاصلہ

$$S = OA \times AD + \frac{1}{2} \times (AD) \times (BD)$$

↓ ↓ ↓ ↓

$$= u \times t + \frac{1}{2} \times t \times at (\because v = u + at, \text{ or } v - u = at)$$

$$s = ut + \frac{1}{2}at^2$$

(iii) تیسری مساوات: حرکت کی مساوات (مقام-رفتار شے کے لیے)

$$V^2 = u^2 + 2as$$

منحرف OABC کا رقبہ

$$s = \frac{(OA + BC) \times OC}{2}$$

$$s = \left(\frac{u+v}{2}\right) \times t$$

$$s = \left(\frac{u+v}{2}\right) \times \left(\frac{v-u}{a}\right) (\because \frac{v-u}{t} = a)$$

$$\therefore s = \frac{v^2 - u^2}{2a}$$

$$V^2 = u^2 + 2as$$

سوال: ایک موٹر کار سکون کی حالت سے چل کر $0.1m/s^2$ اسراع کی شرح سے 4 منٹ تک چلتی ہے۔ اس موٹر کار کے ذریعہ طے کیا گیا فاصلہ اور آخری رفتار معلوم کیجیے۔

حل: $v = ?$; $t = 4 \times 60 = 240 \text{ sec}$; $a = 0.1m/s^2$; $u = 0m/s$

$$v = u + at$$

$$= 0 + 0.1 \times 240$$

$$= 24ms^{-1} \text{ فاصلہ طے کیا}$$

$$s = ut + \frac{1}{2}at^2$$

$$= 0 \times 240 + \frac{1}{2} \times 0.1 \times (240)^2$$

$$= 1/2 \times 0.1 \times 5760$$

$$= 2880m$$

$$S = 2.88 \text{ km}$$

سوال: کوئی ریل گاڑی بریکس لگانے کے بعد $6m/s^2$ کا ریٹارڈیشن محسوس کرتی ہوئی 2 سیکنڈ میں رک جاتی ہے اس ریل گاڑی کے ذریعہ طے کیا گیا فاصلہ معلوم کیجیے۔

حل: ریٹارڈیشن $a = -6 \text{ m/s}^2$

$$\text{وقت } (t) = 2 \text{ sec.}$$

$$\text{فاصلہ } (s) = ?$$

$$\text{آخری رفتار } v = 0 \text{ (ریل گاڑی رک جاتی ہے)}$$

$$v = u + at$$

$$u = v - at$$

$$u = 0 - (-6) \times 2 = 12 \text{ ms}^{-1}$$


$$s = ut + \frac{1}{2}at^2$$

$$= 12 \times 2 + \frac{1}{2} \times (-6) \times 2^2$$

$$= 24 - 12 = 12m.$$

یکساں دائری حرکت (Uniform Circular Motion)

اگر کوئی شے دائری راستہ میں یکساں حرکت سے حرکت کرتی ہے تو ایسی حرکت کو یکساں دائری حرکت کہا جاتا ہے۔ یکساں دائری حرکت میں چال میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی ہے لیکن رفتار میں لگا تار تبدیلی آتی رہتی ہے۔ (کیوں کہ ہر ایک نقطہ پر رفتار کی سمت میں تبدیلی آتی رہتی ہے۔ اس لیے یکساں دائری حرکت میں اسراع پیدا ہوتا ہے۔ رفتار کی سمت کسی بھی دائری حرکت میں tangent کے ساتھ ہوتی ہے۔




$$v = \frac{2\pi r}{t}$$

دائری حرکت میں کسی چیز کی رفتار

مشق

مختصر ترین جواب والے سوالات (VSA)



- 1- 6m/s کو Km/hr میں تبدیل کیجیے۔
- 2- موٹر کار میں اسپیدومیٹر اور اوڈومیٹر کیوں لگائے جاتے ہیں؟
- 3- فاصلہ۔ وقت گراف کا ڈھال (Slope) کیا ظاہر کرتا ہے۔
- 4- یہ گراف کس طرح کی حرکت کو ظاہر کرتی ہے۔
- 5- حرکت۔ وقت گراف کا ڈھال کیا ثابت کرتا ہے۔
- 6- حرکت کے شرح میں اضافہ یا کمی کن طبعی اکائی کے ذریعہ ثابت ہوتی ہے۔

7- حرکت کی تعریف لکھیے۔

8- کیا فاصلہ غیر سمتیہ مقدار ہے یا سمتیہ مقدار، کیوں؟

9- کیا نقل مکان ایک غیر سمتیہ مقدار ہے اور کیوں؟

10- اوسط چال کی تعریف کیجیے؟

11- منفی اسراع کا دوسرا نام کیا ہے؟

12- چال اور رفتار میں فرق لکھیے۔

مختصر جواب والے سوالات (SA)

1- اگر ایک کچھو 100m کا فاصلہ 15 منٹ میں پورا کرتا ہے۔ اس کچھوے کی اوسط چال Km/hr میں کیا ہوگی؟

2- کوئی بس جو کہ 20m/s کی چال سے چل رہی ہے اس میں بریک لگائے جانے کی وجہ سے ریٹارڈیشن پیدا ہوتا ہے۔ یہ بس کتنے وقت میں سکون کی حالت میں پہنچے گی؟

3- یکساں خطی حرکت اور یکساں دائری حرکت کے درمیان فرق بتائیے۔

4- یکساں دائری حرکت میں اسراع کی موجودگی کو ظاہر کریں۔

5- رفتار کی تعریف کیجیے اور اس کی SI اکائی لکھیے۔

6- اسراع کسے کہتے ہیں؟ اسراع کی اکائی بھی لکھیے۔

7- فاصلہ اور منتقلی کے درمیان فرق بتائیے۔

8- کن حالتوں میں کوئی شے کچھ فاصلے طے کرتی ہے لیکن اس کا نقل مکان صفر ہے۔ سمجھائیے۔

9- یکساں دائری حرکت کو اسراعی حرکت کیوں کہتے ہیں؟


10- آزادانہ طور پر گرتی شے کی حرکت کس قسم کی حرکت ہے۔ وجہ دے کر وضاحت کیجیے۔

طویل جواب والے سوالات


- 1- حرکت کے تینوں مساواتوں کو گراف کے ذریعے ظاہر کریں۔
- 2- یکساں دائری حرکت کی وضاحت کریں اس کو کوئی مثال دیں۔
- 3- ایک کار 30km/hr کا فاصلہ 40km/hr کی یکساں حرکت سے اور اگلے 30m کا فاصلہ 20km/hr کی یکساں حرکت سے طے کرتی ہے، کار کی اوسط چال بتائیے۔
- 4- (i) 54 km/hr کی چال کو m/s میں بدلے۔
- (ii) 6m/s کی چال کو km/hr میں بدلے۔
- (iii) ڈرائیور کار کی حرکت کو 25m/s سے 0m/s تک کم کرنے میں 5 سیکنڈ لگاتا ہے۔ کار کا اسراع

$$\text{معلوم کیجیے۔ } (a = \frac{v-u}{t})$$


- 5- ایک اسکوٹر اسٹارٹ ہونے کے 10 سیکنڈ بعد 36Km/hr کی رفتار حاصل کر لیتی ہے۔ اسکوٹر کا اسراع معلوم کیجیے۔ اس وقفہ وقت میں اس کے ذریعہ طے کیا گیا فاصلہ بھی معلوم کیجیے۔
- 6- ایک کار کی حرکت 10 سیکنڈ میں 20Km/hr سے بڑھ کر 50Km/hr ہو جاتی ہے۔ کار کا اسراع معلوم کیجیے۔ Km/hr کو m/s میں بدلے $V=u+at$ ۔
- 7- ایک سائیکل سوار 105 میٹر کی نصف قطر والے دائری راستہ کا چکر 2 منٹ میں لگاتا ہے، اس کی چال معلوم کیجیے۔ $[v = \frac{2\pi r}{t}, \pi \frac{22}{7}]$
- 8- مندرجہ ذیل گراف میں ہر ایک گراف کس قسم کی حرکت کو ظاہر کرتی ہے۔




(a)



(b)



(c)



(d)

طویل جواب والے سوالات کے جواب

- 26.6km/h -3
 a = -3 m/s² (c) 21.6 km/h (b) 15m/s (a) -4
 a = 1 m/s² -5
 a = 0.83 m/s² -6
 v = 5.5 m/s -7

کثیر انتخابی سوالات (MCQ)

- 1- متحرک شے کے لیے نقل مکانی کا فاصلے سے تناسب ہوتا ہے
 (a) 1 کے برابر یا اس سے کم (b) ہمیشہ 1 کے برابر
 (c) ہمیشہ 1 سے کم (d) ہمیشہ 1 سے زیادہ
- 2- کسی بھی جسم (body) کے منفی اسراع کا اظہار کیا جاتا ہے
 (a) m (b) ms⁻¹
 (c) -ms⁻² (d) ms⁻²
- 3- اگر کسی ذرے کا فاصلہ وقت گراف وقت کے محور کے متوازی ہو تو ذرے کی رفتار ہوگی:
 (a) ایک جیسی (b) لامحدود
 (c) صفر (d) ان میں سے کوئی نہیں
- 4- رفتار وقت گراف کی ڈھال (Slope) ہمیں بتاتی ہے:
 (a) منتقلی (b) فاصلہ
 (c) اسراع (d) چال

5- 15 منٹ میں 36 کلومیٹر فی گھنٹہ کی چال سے چلتی ہوئی بس کتنا فاصلہ طے کرے گی؟

(a) 0.9 کلومیٹر (b) 9 کلومیٹر

(c) 90 کلومیٹر (d) 900 کلومیٹر

6- ایک جسم کو رفتار v کے ساتھ اوپر عمودی سمت میں پھینکا گیا۔ اس جسم کی از حد اونچائی ہوگی:

(a) $\frac{u}{g}$ (b) $\frac{u^2}{2g}$


(c) $\frac{u^2}{g}$ (d) $\frac{u}{2g}$

7- کالم I کو کالم II سے ملائیے۔


کالم II

کالم I


(p) مستقل رفتار




(q) غیر یکساں چال




(r) جسم حالت سکون پر



(s) یکساں اسراع



(t) یکساں منفی اسراع



دعویٰ اور وجہ والے سوالات

(Assertion and Reason Questions)

صحیح جواب کا انتخاب کریں۔

اگر دعویٰ (A) اور وجہ (R) دونوں صحیح ہیں اور وجہ، دعویٰ کی صحیح تشریح ہے۔

اگر دعویٰ (A) اور وجہ (R) دونوں صحیح ہیں اور وجہ، دعویٰ کی صحیح تشریح نہیں ہے۔

اگر دعویٰ (A) صحیح ہے اور وجہ (R) غلط ہے۔

اگر دعویٰ (A) غلط ہے اور وجہ (R) صحیح ہیں۔

سوال نمبر 1۔ دعویٰ (A): کسی متحرک شے کا نقل مکان صفر ہو سکتا ہے لیکن طے کیا گیا فاصلہ صفر نہیں ہو سکتا۔

وجہ (R): آخری اور ابتدائی رفتار کے درمیان کا کم سے کم فاصلہ نقل مکان ہوتا ہے۔

سوال نمبر 2۔ دعویٰ (A): کسی شے کی یکساں رفتار ہمیشہ خط مستقیم میں ہوتی ہے۔

وجہ (R): یکساں رفتار میں چال اور سمت یکساں رہتی ہے۔

سوال نمبر 3۔ دعویٰ (A): شے کے فاصلہ۔ وقت گراف کی ڈھال چال ظاہر کرتا ہے۔

وجہ (R): ڈھال جتنی از زیادہ ہوگی چال بھی اتنی ہی زیادہ ہوگی؟

قوت اور حرکت کے قوانین (Force and Laws of Motion)

قوت (Force): یہ کسی بھی کام کو کرنے میں مدد کرتی ہے۔ کسی بھی کام کو کرنے کے لیے یا تو ہمیں شے کھینچنی پڑتی ہے یا دھکیلنی پڑتی ہے۔ اسی کھینچنے اور دھکیلنے کو ہی قوت کہا جاتا ہے۔

مثال: دروازے کو کھولنے کے لیے یا تو دروازہ کھینچا جاتا ہے یا دھکیلا جاتا ہے۔ الماری کے کسی بھی دراز کو کھولنے کے لیے کھینچنا پڑتا ہے اور بند کرنے کے لیے دھکیلنا پڑتا ہے۔

قوت کے اثرات (Effects of Force)

- (i) قوت کسی ساکت شے کو متحرک بناتا ہے۔ مثال ایک فٹ بال کو پیر سے دھکا مارنے پر وہ متحرک ہو جاتی ہے۔
- (ii) قوت کسی متحرک شے کو ساکت کر دیتا ہے جیسے گاڑیوں میں بریک لگانے سے گاڑی رک جاتی ہے۔
- (iii) قوت کسی بھی متحرک شے کی سمت بدل سکتی ہے جیسے سائیکل کے ہینڈل پر قوت لگانے سے اس کی سمت بدل جاتی ہے اسی طرح کار کا اسٹیرنگ گھمانے سے سمت بدل جاتی ہے۔
- (iv) قوت کسی متحرک شے کے رفتار میں تبدیلی کر دیتا ہے۔ اسراعی کرنے سے کسی گاڑی کے رفتار کو بڑھایا جاسکتا ہے۔ بریک لگانے سے اس کی رفتار کو کم کیا جاسکتا ہے۔
- (v) قوت کسی شے کی شکل اور سائز میں تبدیلی کر دیتا ہے جیسے ہتھوڑا مارنے سے کسی بھی پتھر کے ٹکڑے ہو جاتے ہیں۔ بادھات ایک ورق میں تبدیل ہو جاتی ہے۔

قوت دو قسم کے ہوتے ہیں:

(A) متوازن قوت (B) غیر متوازن قوت

(A) متوازن قوت

- قوت متوازن کہی جاتی ہیں جب ایک دوسرے کو بے اثر کرتی ہیں اور اس کا نتیجہ قوت (net force) صفر (0) ہوتی ہے۔

مثال: رسا کھی کے کھیل میں جب دونوں ٹیم رے کو برابر قوت سے کھینچتی ہے تب نتیجہ قوت صفر ہوگا اور دونوں ٹیمیں اپنی جگہ پرسکون حالت میں بنی رہتی ہیں۔ اس حالت میں دونوں ٹیموں کے ذریعہ رسا پر لگایا گیا قوت متوازن قوت ہے۔

● متوازن قوت کسی بھی شے کی حالت میں تبدیلی نہیں لاتی کیوں کہ یہ قوت یکساں نتیجہ کی ہوتی ہے لیکن مختلف سمت میں ہوتا ہے۔

● متوازن قوت کسی بھی شے کی شکل اور سائز میں تبدیلی کر دیتی ہے۔ مثال پھولے ہوئے غبارے پر اگر دونوں سمتوں سے قوت لگے تو غبارے کی شکل اور سائز دونوں میں تبدیلی ہو جائے گی۔

(B) غیر متوازن قوت

● جب کسی شے پر لگائی گئی قوتوں کا نتیجہ قوت (Net force) صفر نہیں ہوتا ہے تو اس قوت کو غیر متوازن قوت کہا جاتا ہے۔

● غیر متوازن قوت مندرجہ ذیل اثر دکھاتی ہے:

☆ کسی بھی ساکت شے کو متحرک کر دیتا ہے۔

☆ کسی بھی متحرک شے کے رفتار کو بڑھا دیتا ہے۔

☆ کسی بھی متحرک شے کے رفتار کو کم کر دیتا ہے۔

☆ کسی بھی متحرک شے کو سکون حالت میں کر سکتا ہے۔

☆ کسی بھی شے کی شکل اور سائز میں تبدیلی کر سکتا ہے۔

حرکت کے قوانین حرکت کا پہلا قانون

گیلیلیو گیلیلی نے اپنے تجربات کے مشاہدات سے نتیجہ نکالا کہ کوئی متحرک شے تب تک حالت سکون یا مستقل رفتار سے حرکت کرتی رہے گی جب تک کوئی باہری غیر متوازن قوت اس پر کام نہیں کرتی۔ یعنی کوئی بھی غیر متوازن

قوت شے پر نہیں لگ رہا ہے۔ تجرباتی طور پر یہ ناممکن ہے کہ کسی بھی شے پر صفر غیر متوازن قوت ہو۔ کیوں کہ قوت رگڑ ہوا کا دباؤ اور کئی قسم کے قوت شے پر لگتے ہیں۔

نیوٹن کے حرکت کا پہلا قانون: نیوٹن کے حرکت کے پہلے قانون کے مطابق ”ایک شے حالت سکون یا خط مستقیم میں یکساں حرکت کی حالت میں رہتی ہے جب تک اس پر ان کی حالتوں کو بدلنے کے لیے کوئی باہری غیر متوازن قوت نہ لگائی جائے۔“

● اگر کوئی شے حالت سکون میں ہے تو وہ شے تب تک حالت سکون میں رہے گی جب تک کہ کوئی باہری قوت اس کو حرکت مہیا نہیں کر دیتی۔ اسی طرح اگر کوئی شے متحرک حالت میں ہے تو وہ تب تک متحرک رہے گی جب تک کہ کوئی باہری قوت اس کو روک نہیں دیتا۔ اس کا مطلب ہے کہ کبھی اشیا اپنی موجودہ حالت میں کسی بھی تبدیلی کی مزاحمت کرتی ہے کسی بھی حالت میں تبدیلی صرف باہری قوت سے ہو سکتی ہے۔

روزمرہ زندگی میں نیوٹن کے حرکت کا قانون

(a) ایک شخص اگر بس میں کھڑا ہے اور اچانک بس چلنے لگے تو وہ شخص پیچھے کی طرف گرے گا کیوں کہ بس اور وہ شخص دونوں ہی حالت سکون میں ہے۔ بس کے چلنے سے شخص کے پیر تو حرکت میں آگئے لیکن جسم کے دیگر حصے حالت سکون میں ہی رہتے ہیں۔ اسی وجہ سے شخص پیچھے کی جانب گر جاتا ہے۔

(b) اگر کوئی شخص چلتی بس میں کھڑا ہے اور اچانک بس رک جائے تو وہ شخص آگے کی طرف گرے گا۔ جب بس چل رہی ہے تو شخص بھی حرکت میں ہوتا ہے لیکن اچانک بیک لگانے سے بس کی حرکت کم ہو جاتی ہے یا رک جاتی ہے۔ اس سے شخص کے پیر بھی حالت سکون میں آ جاتے ہیں لیکن جسم حرکت میں ہی رہتا ہے جس کی وجہ سے شخص آگے کی طرف گرتا ہے۔

(c) گیلے کپڑوں کو تار پر سکھانے سے پہلے کپڑے کو کئی بار جھکنے سے پانی کی بوندیں نیچے گر جاتی ہیں اور کپڑے جلدی سوکھ جاتے ہیں۔ ایسا اس لیے ہوتا ہے کہ کیوں کہ کپڑے کو جھکنے سے کپڑا حرکت میں آ جاتا ہے اور پانی کی بوندیں حالت سکون میں ہی رہتی ہیں۔ اس وجہ سے کپڑوں سے الگ ہو جاتی ہیں اور زمین پر گر جاتی ہیں۔

(d) ایک اسٹرائیکر کو اپنی انگلیوں سے تیزی سے افقی طور پر جھٹکا دے کر، کیرم کی سب سے نیچے والی گوٹ پر نکلنے سے نیچے والی گوٹ تیزی سے باہر آ جاتی ہے۔ نیچے والی گوٹ کے باہر آ جانے کے بعد باقی گوٹس اپنی جمود کی وجہ سے اپنے مقام پر بنی رہتی ہیں۔

(e) کاروں میں سیٹ بیلٹ مسافروں کو اچانک بریک لگنے پر لگنے والے جھٹکے کی وجہ سے گرنے سے بچاتی ہے۔

کمیت (Mass) اور جمود (Inertia)

- جمود (Inertia): جمود کسی شے کی وہ خاصیت ہے جس کی وجہ سے وہ اپنی حالت سکون یا یکساں حرکت کی حالت میں تبدیلی کی مزاحمت کرتی ہے۔
- کمیت کسی شے کے جمود کا ناپ ہے۔ اگر کسی شے کی کمیت زیادہ ہے تو اس کا جمود بھی زیادہ ہوگا یعنی ہلکی اشیا کے مقابلے بھاری اشیا میں زیادہ جمود ہوتا ہے۔
- دوسرے الفاظ میں جمود ایک شے کا وہ قدرتی رجحان ہے جس کی وجہ سے وہ اپنی حرکت کی حالت یا حالت سکون میں تبدیلی کی مزاحمت کرتی ہے۔
- ایک بھاری شے کی کمیت زیادہ ہوتی ہے۔ اس لیے جمود بھی زیادہ ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بھاری باکس کو کھینچنا اور ہلانا دشوار ہوتا ہے۔

معیار حرکت (Momentum):

- کسی شے میں موجود حرکت کی کل مقدار کو معیار حرکت کہتے ہیں۔
- کسی شے کا معیار حرکت اس کی کمیت اور رفتار کا حاصل ضرب ہے۔ معیار حرکت کو 'P' سے ظاہر کرتے ہیں۔

$$\text{رفار} \times \text{کمیت} = \text{معیار حرکت}$$

$$P = m \times v$$

مثال: کسی پتھر، کنڈو یا کسی بھی دوسرے شے کو پھینک کر مارنے سے شخص زخمی ہو جاتا ہے کیوں کہ شے کا معیار حرکت زیادہ ہوتا ہے۔

- چلتی ہوئی گاڑی سے نکلنے سے ایک شخص کو زیادہ چوٹ لگ سکتی ہے کیوں کہ اس گاڑی کا معیار حرکت زیادہ ہوتا ہے۔

معیار حرکت، کمیت اور رفتار (Momentum, Mass and velocity)

- جیسا معیار حرکت کسی شے کے کمیت اور رفتار کا حاصل ضرب ہوتا ہے

$$p = mv$$

- اس کا مطلب ہے کہ معیار حرکت، کمیت اور رفتار دونوں کے سیدھے تناسب میں ہوتا ہے۔ اگر کمیت بڑھے گی تو معیار حرکت میں بھی اضافہ ہوگا اور اگر رفتار میں اضافہ ہوگا تو بھی معیار حرکت میں اضافہ ہوگا۔
- اس سے پتہ چلتا ہے کہ اگر ہلکی شے اور بھاری شے دونوں ایک رفتار سے حرکت کر رہی ہے تو بھاری شے کا معیار حرکت زیادہ ہوتا ہے ہلکی شے کا معیار حرکت کم ہوتا ہے۔
- اسی طرح اگر کوئی ہلکی شے بہت زیادہ رفتار سے چلتی ہے تو اس کا معیار حرکت زیادہ ہوگا اور اسی معیار حرکت کی وجہ سے یہ شے کسی سے نکلنے پر زیادہ چوٹ پہنچا سکتی ہے۔ جیسے بندوق کی چھوٹی سی گولی انسان کی جان لے سکتی ہے۔
- اکثر سڑک پر بہت سے حادثے، گاڑیوں کے تیز رفتار کی وجہ سے ہوتے ہیں کیوں کہ رفتار زیادہ ہوگا تو معیار حرکت زیادہ ہوگا۔

کسی شے کا معیار حرکت اگر شے حالت سکون میں ہے

- فرض کرتے ہیں کہ کوئی شے حالت سکون میں ہے تو کمیت (m) اور رفتار $v=0$

$$p = mv \text{ ہمیں معلوم ہے کہ}$$

$$p = m \times 0 = 0$$

اس سے پتہ چلتا ہے کہ اگر کوئی حالت سکون میں ہوتا ہے تو اس کا معیار حرکت صفر (0) ہوتا ہے۔

معیار حرکت کی اکائی

معیار حرکت کی اکائی Kgm/s ہے۔

کمیت کی SI اکائی Kg=

رفتار کی SI اکائی m/s=

$$P = m \times v$$

معیار حرکت کی SI اکائی Kgm/s=

معیار حرکت کی بنیاد پر حسابی سوال

سوال 1: ایک پتھر جس کا کمیت 10kg ہے اور اس کو 2m/s کے رفتار سے پھینکا جاتا ہے۔ اس کا معیار حرکت معلوم کیجیے۔

حل: کمیت $m=10\text{kg}$

رفتار $v=2\text{m/s}$

معیار حرکت $P=?$

$$P = m \times v$$

$$=10\text{kgm/s} \times 2\text{m/s}$$

معیار حرکت $P=20\text{kgm/s}$

سوال 2: کسی بندوق سے نکلنے والی گولی جس کی کمیت 25g ہے اور رفتار 100m/s ہے معیار حرکت معلوم کیجیے۔

حل: کمیت $m = 25\text{g} = \frac{25}{1000}\text{kg} = 0.025\text{kg}$

رفتار $v = 100\text{m/s}$

معیار حرکت $p = m \times v$

$$=0.025\text{kg} \times 100\text{m/s}$$

$$=2.5\text{kgm/s}$$

بندوق کی گولی کا معیار حرکت 2.5kgm/s

سوال 3: کسی گولی جس کی کمیت 25g ہے اور اس کو 0.1m/s کے رفتار سے ہاتھ سے پھینکا جاتا ہے تو اس کا معیار حرکت نکالیے۔

$$\text{حل: } m = 25\text{g} = \frac{25}{1000}\text{kg} = 0.025\text{kg}$$

$$\text{رفتار} = 0.1\text{m/s}$$

$$p = m \times v$$

$$= 0.025\text{kg} \times 0.1\text{m/s}$$

$$\text{معیار حرکت, } P = 0.0025\text{ kgm/s}$$

سوال 4: کسی تھیلے کی کمیت 4000kg ہے اور اس میں رکھے سامان کا کمیت $20,000\text{kg}$ ہے۔ اگر یہ تھیلا 2m/s کے رفتار سے چلتی ہے تو اس کا معیار حرکت کیا ہوگا؟

$$\text{حل: } v = 2\text{m/s} \text{ تھیلا کا رفتار}$$

$$m = 4000\text{kg} \text{ تھیلا کا کمیت}$$

$$20,000\text{kg} \text{ تھیلے میں رکھے سامان کا کمیت}$$

$$4000\text{kg} + 20,000\text{kg} \text{ تھیلے کا کل کمیت}$$

$$= 24000\text{kg}$$

$$p = m \times v$$

$$= 24000\text{kg} \times 2\text{m/s}$$

$$\text{معیار حرکت } P = 48000\text{kgm/s}$$

سوال 5: ایک کار کی کمیت $1,000\text{ kg}$ ہے اور وہ 0.5m/s رفتار سے چل رہی ہے۔ اس کار کا معیار حرکت کتنا ہوگا؟

$$\text{حل: } v = 0.5\text{m/s} \text{ کار کی رفتار}$$

$$m = 1000 \text{ kg} \text{ کار کی کمیت}$$

$$P = \text{معیار حرکت} \times (m) \times \text{رفتار (V)}$$

$$P = 1000 \text{ kg} \times 0.5 \text{ m/s}$$

$$P = 500 \text{ kgm/s} \text{ کار کا معیار حرکت}$$

نیوٹن کے حرکت کا دوسرا قانون

نیوٹن کے حرکت کے دوسرے قانون کے مطابق ”ایک شے کے معیار حرکت (Momentum) کی شرح تبدیلی لگائی گئی غیر متوازن قوت کی سمت میں متناسب ہوتی ہے“

ریاضیاتی تشکیل

فرض کیجیے کہ کسی شے

$$m \text{ kg} = \text{کی کمیت}$$

$$u \text{ m/s} = \text{ابتدائی رفتار}$$

$$v \text{ m/s} = \text{اختتامی رفتار}$$

$$P_1 = mu \text{ (ابتدائی معیار حرکت)}$$

$$P_2 = mv \text{ (اختتامی معیار حرکت)}$$

ابتدائی معیار حرکت - اختتامی معیار حرکت = معیار حرکت میں تبدیلی

$$P = mv - mu$$

$$P = m(v - u)$$

$$\text{معیار حرکت میں تبدیلی} = m \left(\frac{v - u}{t} \right)$$

حرکت کے دوسرے قانون کے مطابق معیار حرکت میں تبدیلی کی شرح اس پر لگنے والی قوت کے متناسب ہوتی ہے۔

$$\therefore F \propto m \left(\frac{v-u}{t} \right) \left[\therefore \frac{v-u}{t} = a \right]$$

$$\therefore F \propto ma$$

$$\therefore F = kma$$

k ایک تناسبیت کا مستقلہ

ہم قوت کی اکائی کو اس طرح لیتے ہیں کہ k کی قدر ایک ہو جاتی ہے

$$k=1 \text{ رکھنے پر}$$

$$F = 1 \times m \times a = ma$$

● اس طرح شے کی کمیت اور اسراع کا حاصل ضرب اس پر لگے قوت کو ظاہر کرتا ہے

● قوت کی اکائی

$$= \text{kg m/s}^2 \text{ or Newton}$$

● قوت کی اس اکائی کو خاص نام دیا ہے۔ نیوٹن (newton) اس کا علامت N ہے۔

سوال: 1 نیوٹن (IN) کی تعریف کیجیے۔

جواب: 1 نیوٹن قوت کی وہ مقدار ہے جو 1kg کمیت کی ایک شے میں 1m/s^2 کا اسراع پیدا کرتی ہے

$$1\text{N} = 1\text{kg} \times 1\text{m/s}^2$$

نیوٹن کے حرکت کے پہلا قانون کو دوسرے قانون سے ثابت کیجیے۔

نیوٹن کے پہلے قانون کے مطابق اگر باہری قوت $F=0$ تو کوئی شے اپنی حالت سکون یا یکساں حرکت کی حالت میں ہی بنی رہتی ہے

$$F=0, \text{ اس لیے}$$

ہم جانتے ہیں کہ

$$F = m\left(\frac{v-u}{t}\right)$$

(a) کوئی شے اگر ابتدائی رفتار 'U' سے چل رہی ہے

$$F = m\left(\frac{v-u}{t}\right)$$

$$0 = m\left(\frac{v-u}{t}\right)$$

$$m(v-u) = 0 \times t = 0$$

$$v-u = \frac{0}{m} = 0$$

$$v-u = 0$$

$$\therefore v = u$$

(b) اگر کوئی شے حالت سکون میں ہے

$$\text{ie. } u=0$$

$$u=v=0 \text{ سے (1) مساوات}$$

شے حالت سکون میں ہی رہے گی

نیوٹن کے حرکت کا تیسرا قانون

کسی بھی عمل کے لیے اس کے برابر لیکن مخالف سمت میں ردعمل ہوتا ہے۔ اس طرح عمل اور ردعمل کی قوتوں کی عددی قدر ہمیشہ مساوی ہوتی ہیں لیکن سمت میں ایک دوسرے کے مخالف ہوتے ہیں۔

(i) مثال: سڑک پر چلنا، زمین پر شخص کا چلنا

(ii) کشتی چلانا

(iii) کشتی سے اترنے پر کشتی پیچھے چلی جاتی ہے

(iv) بندوق کی پسائی

مشق

نہایت مختصر جواب والے سوالات

- 1- کیا قوت کبھی منفی ہو سکتی ہے اور کب؟
- 2- کسی بھی شے کی اس حالت میں تبدیلی کی مزاحمت کرنے کا رجحان کیا کہلاتی ہے۔
- 3- جمود کا ناپ کسی شے کے..... سے ہوتا ہے۔
- 4- زیادہ کمیت والی شے کا..... بھی زیادہ ہوتا ہے۔
- 5- قوت / اسراع کمیت بھی کہتے ہیں جمع..... کے برابر ہوتا ہے۔
- 6- کسی بس کی سیٹ کے اوپر لگے جال میں رکھا سامان گر جاتا ہے جب کہ بس اچانک رکتی ہے۔
- 7- کسی درخت کی شاخ کو تیزی سے ہلانے پر کچھ پتیاں چھڑیاتی ہیں کیوں؟
- 8- معیار حرکت کی تعریف کیجیے۔ اور اس کی SI اکائی لکھیے۔
- 9- کسی شے کا معیار حرکت کن عوامل پر منحصر کرتے ہیں؟
- 10- زیادہ چکنی سڑک پر چلنا کیوں مشکل ہوتا ہے؟

مختصر جواب والے سوالات

- 1- شے میں حرکت کے قدر کو..... کہتے ہیں۔
- 2- معیار حرکت کا اکائی کیا ہے؟
- 3- اینیٹن کی تعریف کیجیے۔
- 4- کوئی بھی بال بنا روکے کیوں اپنے آپ رک جاتی ہے جب ہم اسے فرش پر لڑھکاتے ہیں؟
- 5- کسی بھی ٹرک کو اچانک روکنا مشکل ہوتا ہے جبکہ کسی موٹر سائیکل کو روکنا آسان ہوتا ہے کیوں؟

6- ہمیں آگے کی طرف جھٹکا کیوں لگتا ہے جب کوئی بس جس میں ہم کھڑے ہیں یا بیٹھے ہیں۔ اچانک رک جاتی ہے؟

7- کسی بس کے اچانک چلنے پر ہمیں پیچھے کی طرف جھٹکا کیوں لگتا ہے؟

8- جب ہماری کار دائیں یا بائیں مڑتی ہے تو ہمارے جسم مخالف سمت میں جھک جاتا ہے کیوں؟

9- میٹروٹرین کے اچانک رکنے سے سارے مسافر اس کے فرش پر گر جاتے ہیں کیوں؟

10- ہمارے اوپر ایک بہت بڑا کرہ باد ہے اور ہمارے جسم کے سبھی اعضاء فضائی دباؤ کو محسوس کرتے ہیں۔ ہم اس دباؤ پر پھٹ کیوں نہیں جاتے۔

11- ایفل ٹاور سے ایک 1kg کا مسکہ اور 5kg کا پتھر $10m/s^2$ کے اسراع سے نیچے پھینکا جاتا ہے۔ کون سب سے پہلے زمین پر نیچے گرے گا اور کیوں؟

12- نیوٹن کے حرکت کے پہلے قانون کی تین مثالیں لکھیے۔

13- (a) رگڑ.....میں ناپا جاتا ہے۔

(b) غیر متوازن قوت اور متوازن قوت کے درمیان مثال کے ساتھ فرق بتائیے۔

14- (a) 20kg کمیت کی شے پر 100N کا قوت کسی دیر تک لگانے سے اس کی رفتار $100m/s$ ہوگا؟

$$[F = m \times a, V = u + at]$$

15- (a) 10kg کمیت کی شے پر 5N کا قوت لگانے پر کتنا اسراع پیدا ہوگا؟

(b) ذیل میں کس میں زیادہ قوت کی درکار ہوگی؟

(i) 10gm کی شے کو 5 m/s^2 کی شرح سے اسراع کرنے میں۔

(ii) 20gm کی شے کو 2 m/s^2 کی شرح سے اسراع کرنے میں (کمیت کو kg میں بدلنا ہے)

17- 10kg کمیت کی شے پر 2 سیکنڈ کے لیے قوت لگانے پر شے کی رفتار 4m/s سے 8m/s ہو جاتا ہے۔

(a) قوت لگانے سے پہلے شے کی معیار حرکت کیا تھی؟

(b) قوت لگانے کے بعد شے کی معیار حرکت کیا ہوگی؟

(c) فی سیکنڈ معیار حرکت میں کتنا اضافہ ہوا۔

$$\left[a = \frac{v - u}{t}, F = m \times a \right]$$

طویل جواب والے سوالات

1- اپنے آس پاس کے روزمرہ زندگی سے نیوٹن کے حرکت کے تیسرے قانون کے مثال لکھیے۔

2- (a) نیوٹن کے حرکت کے پہلے قانون کو حرکت کے دوسرے قانون سے حاصل کیجیے۔

(b) ایک کار جس کی کمیت 1000kg ہے اور اس میں دو مسافر ہر ایک کی کمیت 50kg ہے بیٹھے ہوئے

ہیں۔ کار کی رفتار 60Km/hr ہے اور اسے 5 سیکنڈ میں روکنے کے لیے کتنی قوت کا استعمال ہوگا۔

3- ایک لڑکی جس کی کمیت 30kg ہے ایک کاٹھ گاڑی جس کی کمیت 5kg ہے اور رفتار 10m/s ہے باہر کودتی

ہے۔ اس کے کودنے کے بعد کاٹھ گاڑی اور لڑکی کس رفتار سے چلنا شروع کر دیں گے؟ معلوم کیجیے۔

طویل اور مختصر جواب والے سوالات کے جواب

2- (b) $= -11,000/3N$

5- $= 8.57m/s$

14- (b) $1. Kg m/s$

15- 20 سیکنڈ

16- (a) $0.5 m/s^2$

(b) $10gm$

کمیت کی شے کو اسراع کرنے کے لیے $0.05N$ کا زیادہ قوت چاہیے۔

17- (a) $40Kgm/s$ (b) $80Kgm/s$

(c) $20Kgm/s$ (d) $20N$

کثیر انتخابی سوالات (MCQ)

1- ایک ٹرک اور ایک کار برابر رفتار سے متحرک ہیں۔ بریک لگانے پر کچھ فاصلہ طے کرنے کے بعد رک جاتے ہیں تو بتائیے۔

(a) ٹرک رکنے سے پہلے کم فاصلہ طے کرے گا۔

(b) کار رکنے سے پہلے کم فاصلہ طے کرے گی۔

(c) دونوں برابر فاصلہ طے کریں گے۔

(d) ان میں سے کوئی نہیں۔

2۔ مندرجہ ذیل میں سے کس حالت میں کل قوت صفر نہیں ہے؟

(a) ہوا میں تیرتی ہوئی کوئی شے

(b) آزادانہ طور پر اونچائی سے گرتی ہوئی گیند

(c) سطح آب پر تیرتا ہوا کارک

(d) سبھی حالتیں

3۔ 3 کلوگرام کمیت والے جسم پر لگنے والی قوت اس کی رفتار کو 4m/s سے 10m/s تک تبدیل کر دیتی ہے۔ جسم کے تحریک میں تبدیل ہوگی:

(a) 42 kgm/s (b) 2 kgm/s

(c) 18 kgm/s (d) 14 kgm/s

4۔ نل کو دو انگلیوں سے کھولتے وقت اس پر لگنے والی قوت:

(a) عددی قدریں برابر (b) ایک دوسرے کے متوازی

(c) مخالف سمت میں (d) اوپر سبھی

5۔ ایک کار کا انجن کار میں 4m/s^2 کا اسراع پیدا کرتا ہے۔ اگر یہ کار کسی کمیت کی کار کو کھینچتی ہے تو کتنی اسراع ہوگی۔

(a) 8m/s^2 (b) 2m/s^2

(c) 4m/s^2 (d) 0.5m/s^2

6۔ 2kg کمیت والے جسم پر 10 سیکنڈ کے لیے 100N قوت لگتی ہے تو رفتار میں تبدیلی ہوگی:۔۔

(a) 100m/s (b) 250m/s

(c) 500m/s (d) 1000m/s

دعویٰ اور وجہ والے سوالات

صحیح جواب کا انتخاب کیجئے۔

(a) دعویٰ (A) اور وجہ (R) دونوں صحیح ہیں اور وجہ دعویٰ کی صحیح تشریح ہے۔

(b) دعویٰ (A) اور وجہ (R) دونوں صحیح ہیں اور وجہ دعویٰ کی صحیح تشریح نہیں ہے۔

(c) دعویٰ (A) صحیح ہے اور اور وجہ (R) غلط ہے۔

(d) دعویٰ (A) غلط ہے اور اور وجہ (R) صحیح ہے۔

-1 دعویٰ (A): اگر کسی شہ پر لگنے والی باہر قوت صفر ہے تو کا اسراع بھی صفر ہوگا۔


وجہ (R): اسراع قوت پر منحصر نہیں ہوتا۔

-2 دعویٰ (A): مختلف کمیت والی دو اشیاء کا معیار حرکت یکساں ہے، تو ہلکی شے کی رفتار زیادہ ہو گی۔

وجہ (R): سبھی اشیاء کے لئے معیار حرکت یکساں ہوتی ہے۔

-3 دعویٰ (A): نیوٹن کا حرکت کا تیسرا قانون صرف حرکت کرتی اشیاء پر لاگو ہوتا ہے۔

وجہ (R): نیوٹن کا حرکت کا تیسرا قانون سبھی طرح کی قوت پر لاگو ہوتا ہے۔



مادی کشش

باب - 9

نظریاتی نقشہ نویسی (Concept Mapping)

سبق ایک نظر میں

مادی کشش

نیوٹن کا مادی کشش کا ہمہ گیر قانون

Force $\cdot F = \frac{GM_1M_2}{R^2}$
 G = Gravitational Constant
 M_1 = Mass of object 1
 M_2 = Mass of object 2
 R = distance between two object

$W = m \times g$
 Weight = Mass \times
 acceleration due to gravity

قوت اچھال
'F'

Thrust \rightarrow Pressure
 $P = F/A$
 P = Pressure
 F = Force
 A = Area

ارضی کشش اسراع
(g) = 9.8 m/s^2

$g = \frac{GM}{R^2}$
 R = Radius of Earth
 M = Mass of Earth
 G = Gravitational constant

Value of $G = 6.67 \times 10^{-11} \text{ Nm}^2/\text{kg}^2$

زمین کی کشش ثقل کی قوت

Gravitational Force of Earth

اگر ہم کوئی ایک پتھر بنا دھکا دیے پھینکتے ہیں (ایک اونچائی سے) وہ پتھر زمین کی طرف گرتا ہے تو اس کی رفتار میں تبدیلی ہوتی ہے۔ یعنی شے میں اسراع پیدا ہوتا ہے۔ جب پتھر زمین کی طرف اسراعی رفتار سے حرکت کرتی ہے تو پتہ چلتا ہے کہ کوئی ایک قوت اس پتھر پر لگ رہی ہے۔ وہ قوت جو کسی شے کو زمین کے مرکز کی طرف کھینچتی ہے اسے زمین کی قوت کشش کہتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ پتھر بھی زمین کو کشش کرتا ہے یعنی اس کائنات میں سبھی اشیاء ایک دوسرے کو کشش کرتی ہیں۔



Issac Newton نے مادی کشش کا قانون دیا جسے 1687 میں پیش کیا تھا۔


نیوٹن کا مادی کشش کا ہمہ گیر قانون

”کائنات میں ہر مادی شے دوسری مادی شے کو جس قوت سے کشش کرتی ہے وہ ان کی کمیتوں کے حاصل ضرب کے متناسب اور ان کے درمیان فاصلے کے مربع کے الٹی متناسب ہوتی ہے“ یہ قوت دونوں اشیاء کے مرکزوں کو ملانے والے مستقیم خط کی سمت میں ہوتی ہے۔

اگر دو اشیاء کی کمیت m_1 اور m_2 ہو اور ان کے درمیان کا فاصلہ d ہو تو ان کے درمیان مادی کشش قوت

$$F \propto \frac{m_1 m_2}{d^2} \quad F \propto m_1 m_2$$

$$F = \frac{G m_1 m_2}{d^2} \quad F \propto \frac{1}{d^2}$$



فرض کیجیے کہ m_1 اور m_2 کی دو اشیاء A اور B ایک دوسرے سے d فاصلہ پر رکھی ہے۔ دونوں اشیاء کے درمیان قوت کشش F ہوتی ہے۔

نیوٹن کے مادی کشش کے قانون کے مطابق

$$F \propto m_1 m_2 \dots \text{(I)} \text{ یعنی ہے تناسب ہوتی ہے یعنی (I) } F \propto m_1 m_2$$

$$F \propto \frac{1}{d^2} \dots \text{(II)} \text{ یعنی ہے تناسب ہوتی ہے یعنی (II) } F \propto \frac{1}{d^2}$$

مساوات (i) اور (ii) کو ملانے پر

$$F \propto \frac{m_1 m_2}{d^2}$$

$$F = G \frac{m m_2}{d^2} \text{ قوت کشش}$$

جہاں پر G مادی کشش کا ہمہ گیر مستقلہ ہے۔

G کی قدر کسی بھی دو اشیا کے لیے سبھی مقام پر یکساں ہوتی ہے۔

G کی قدر $6.67 \times 10^{-11} \text{ Nm}^2 / \text{kg}^2$ ہے۔

G کو ہمہ گیر مستقلہ کہتے ہیں کیوں کہ اس کی قدر ہر مقام پر یکساں ہوتی ہے

نیوٹن کے حرکت کا تیسرا قانون اور مادی کشش کے ہمہ گیر قانون کے درمیان رشتہ/تعلق:

نیوٹن کے تیسرے قانون کے مطابق ”ہر عمل کے لیے ایک مساوی اور مخالف ردعمل ہوتا ہے اور یہ دونوں دو مختلف جسموں پر لگتے ہیں“

نیوٹن کے مادی کشش کا ہمہ گیر قانون کے مطابق ”ہر شے اس کائنات میں ہر دوسری شے کو کشش کرتے ہیں“ آزادانہ طور پر گرنا پتھر اور زمین ایک دوسرے کو کشش کرتے ہیں۔ اس لیے زمین اسے اپنے مرکز کی جانب کھینچتی ہے لیکن نیوٹن کے حرکت کے تیسرے قانون کے مطابق پتھر کے ذریعہ بھی زمین کو اپنی جانب کھینچنا چاہیے اور حقیقت میں پتھر بھی زمین کو اپنی جانب کھینچتا ہے۔

$$F = m \times g$$

پتھر کی کمیت کم ہونے کی وجہ سے اس کی رفتار میں اسراع ہوتا 9.8 m/s^2 ہے۔ لیکن زمین کی کمیت زیادہ ہونے کی وجہ سے اس کا اسراع $1.65 \times 10^{-24} \text{ m/s}^2$ ہوتا ہے جو اتنا کم ہوتا ہے کہ محسوس ہی نہیں ہو سکتا۔

مادی کشش کے ہمہ گیر قانون کی اہمیت:

- (i) قوت جو ہمیں زمین پر قائم رکھتی ہے
- (ii) زمین کے گرد چاند کی حرکت
- (iii) سورج کے گرد سیاروں کی حرکت
- (iv) چاند اور سورج کی وجہ سے اٹھنے والی سمندری لہریں

آزادانہ گرنا (Free Fall)

جب کسی شے کو اوپر کی جانب پھینکا جاتا ہے تب یہ ایک مخصوص اونچائی تک پہنچ کر نیچے گرنا شروع کر دیتا ہے کیوں کہ اس پر زمین کی قوت کشش کارگر ہوتی ہے۔

آزادانہ گرنا: کسی شے کا زمین کی قوت کشش کے اثر میں گرنا آزادانہ گرنا کہلاتا ہے۔

آزادانہ گرنا میں شے کی رفتار کی سمت میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی کیوں کہ یہ ہمیشہ زمین کی جانب گرتی ہے لیکن شے کی رفتار میں تبدیلی ہوتی ہے۔ زمین کی مادی کشش کی قوت کی وجہ سے شے کی رفتار میں تبدیلی کی شرح ارضی کشش اسراع کہلاتی ہے۔ اسے 'g' سے ظاہر کیا جاتا ہے۔ اس کی اکائی وہی ہے جو اسراع کی ہے m/s^2 ۔

ارضی کشش اسراع اور زمین پر اس کی قدر

آزادانہ طور پر گرتی ہوئی اشیاء میں زمین کی مادی کشش کی قوت کی وجہ سے پیدا اسراع، ارضی کشش اسراع کہلاتی ہے۔ اسے 'g' سے ظاہر کیا جاتا ہے اور اس کی سمت ہمیشہ زمین کے مرکز کی جانب ہوتی ہے۔

زمین کی سطح پر 'g' کی قدر

زمین کے ذریعہ کسی شے پر لگنے والی قوت

$$F = \frac{G M_e m}{R^2} \dots\dots\dots(1)$$

جہاں $M_e =$ زمین کی کمیت $= m$ شے کی کمیت $= R =$ زمین کا نصف قطر، $F =$ قوت لگنے کی وجہ سے پیدا اسراع، ارضی کشش اسراع ہوگا۔

$$F = m \times g \dots\dots\dots(2)$$

$$m \times g = \frac{G M_e m}{R^2}$$

$$g = \frac{G M_e m}{R^2 \times m}$$

$$g = \frac{G M_e}{R^2}$$

$$G = 6.6734 \times 10^{-11} \text{ Nm}^2 / \text{kg}^2$$

$$M_e = 6.4 \times 10^{24} \text{ kg}$$

$$R = 6.4 \times 10^6 \text{ m}$$

$$g = \frac{6.6734 \times 10^{-11} \times 6 \times 10^{24}}{6.4 \times 10^6 \times 6.4 \times 10^6}$$

$$9.8 \text{ m/s}^2$$

ارضی کشش اسراع اور مادی کشش کے مستقلہ میں رشتہ:

ارضی کشش اسراع (g)	مادی کشش کا مستقلہ (G)
(1) اس کی قدر 9.8 m/s^2 ہوتا ہے	(1) اس کی $6.67 \times 10^{-11} \text{ Nm}^2 / \text{kg}^2$ قدر ہوتی ہے۔
(2) اس کی قدر مختلف مقام پر مختلف ہوتی ہے	(2) اس کی قدر ہمیشہ یکساں رہتی ہے۔
(3) اس کی اکائی m/s^2 ہے۔	(3) اس کی اکائی $\text{Nm}^2 / \text{kg}^2$ ہے۔
(4) یہ ایک سمتیہ مقدار ہے	(4) یہ ایک غیر سمتیہ مقدار ہے

سوال 1: 150 گرام اور 500 گرام کے پتھر ایک مینار کی چوٹی سے گرائے جائیں تو کون سا پتھر پہلے پہنچے گا اور کیوں؟

جواب: سب سے پہلے گیلیلو نے بتایا کہ یہ سوچ بالکل غلط ہے کہ ہلکی شے کے مقابلے بھاری شے زمین پر جلدی پہنچتی ہے۔ اگر دونوں کو ایک ساتھ اونچائی سے گرایا جائے۔

ایک ہی اونچائی سے گرائے جانے پر مختلف کمیت کی شے ایک ہی ساتھ زمین کی سطح پر پہنچے گی کیوں کہ زمین کی جانب گرتے ہوئے شے کا اسراع اس کی کمیت پر منحصر نہیں کرتا۔ مادی کشش کا قانون اس کی وضاحت کرتا ہے۔

فرض کیا کہ m کمیت کی ایک شے زمین کے مرکز سے 'd' فاصلے سے گرائے جو زمین کے ذریعہ مادی کشش کا لگنے والی قوت

$$F = \frac{GM_e m}{R^2} \text{ (زمین کی کمیت = } M_e \text{)}$$

لیکن پتھر پر لگنے والی قوت

$$F = m \times a$$

یا

$$m \times a = \frac{GM_e m}{R^2}$$

یا

$$g = \frac{GM_e}{R^2}$$

اس لیے آزادانہ طور سے گرتی ہوئی شے میں پیدا اسراع زمین کی کمیت اور زمین کے مرکز سے اس کا فاصلہ پر منحصر کرتا ہے۔ اس لیے 150 گرام اور 500 گرام کے پتھر اوپر سے گرنے پر ایک ہی وقت پر زمین کی سطح پر پہنچیں گے۔

نیچے کی جانب گرتی ہوئی اور اوپر کی جانب پھینکی گئی اشیاء کے لیے حرکت کے مساوات:

$$V = u + gt \text{(1) اگر کوئی شے ابتدائی رفتار } u \text{ سے نیچے گر رہی ہے تب، سیکنڈ بعد آخری رفتار (1)}$$

$$h = ut + \frac{1}{2}gt^2 \text{(2) سیکنڈ بعد طے کیا گیا فاصلہ}$$

جب وقت t نہیں دیا ہو تو u اور v کے درمیان تعلق $V^2 = u^2 + 2gh$

(2) اگر کوئی شے حالت سکون سے نیچے گر رہی ہے تب ابتدائی رفتار $u=0$

$$v = gt \text{(1) سیکنڈ بعد آخری رفتار}$$

$$h = \frac{1}{2}gt^2 \text{(2) سیکنڈ بعد طے کیا گیا فاصلہ}$$

جب وقت t نہیں دیا ہو تو u اور v کے درمیان تعلق $V^2 = 2gh$ (3)

(3) جب کسی شے کا ابتدائی رفتار u سے اوپر جا رہی ہے تب ارضی کشش اسراع (g) منفی ہوگا۔ کیوں کہ شے

کی رفتار کی سمت اوپر کی جانب ہے اور ارضی کشش اسراع کی سمت نیچے کی جانب۔ اس حالت میں

$$v = u - gt \text{(1) سیکنڈ بعد آخری رفتار}$$

$$h = ut - \frac{1}{2}gt^2 \text{(2) سیکنڈ بعد طے کیا گیا فاصلہ}$$

جب وقت t نہیں دیا ہو تو u اور v کے درمیان تعلق $V^2 = u^2 - 2gh$ (3)

کمیت (Mass) اور وزن (Weight)

کمیت (Mass): کسی شے میں موجود مادے کی مقدار کمیت کہلاتی ہے یا کسی شے کے جمود کا ناپ کمیت کہلاتی ہے۔ یہ ایک غیر سمتیہ مقدار ہے۔ اس کی صرف قدر ہوتی ہے سمت نہیں ہوتی ہے۔ اس کی SI اکائی کلوگرام ہے جسے Kg سے ظاہر کیا جاتا ہے۔

● کسی شے کی کمیت ہمیشہ یکساں رہتی ہے اور جگہ بدلنے پر تبدیل نہیں ہوتی

● کمیت کو m سے ظاہر کیا جاتا ہے

● کسی مقام پر کمیت (کسی شے کی) صفر نہیں ہوتی

وزن (Weight):

کسی شے کا وزن وہ قوت ہے جس سے زمین اسے اپنی جانب کشش کرتی ہے۔

ہم جانتے ہیں کہ

$$\text{اسراع} \times \text{کمیت} = \text{قوت}$$

$$F = m \times a$$

زمین کی مادی کشش کی قوت کی وجہ سے ارضی کشش اسراع 'g' ہے

$$F = m \times g$$

لیکن زمین کے ذریعہ لگی قوت وزن کہلاتی ہے اسے 'W' سے ظاہر کیا جاتا ہے۔

$$\therefore W = m \times g$$

اس لیے وزن ایک قوت ہے اور اس کی SI اکائی نیوٹن (N) ہے۔ وزن سمتیہ قدر ہے۔

ایک کلوگرام (1Kg weight) وزن کی تعریف کیجیے۔ اس کا نیوٹن سے رشتہ

$$W = m \times g \quad \text{ہم جانتے ہیں کہ}$$

$$m = 1\text{kg}$$

$$g = 9.8\text{m/s}^2$$

$$w = 1\text{kg} \times 9.8\text{m/s}^2$$

$$= 9.8\text{kgm/s}^2$$

$$= 9.8\text{N}.$$

اس لیے زمین کی مادی کشش کی قوت جو ایک کلوگرام کمیت والی شے پر لگتی ہے ایک کلوگرام وزن (one Kg.wt)

کہلاتی ہے جو کہ 9.8N مساوی ہے۔

کمیت (Mass) اور وزن (Weight)

وزن (Weight)	کمیت (Mass)
جس قوت کشش سے زمین کسی شے کو اپنی مرکز کی جانب کشش کرتی ہے وہ اس شے کا وزن کہلاتی ہے	(1) کسی شے میں موجود مادے کی مقدار شے کی کمیت کہلاتی ہے۔
ارضی کشش اسراع \times شے کی کمیت = وزن $W=mxg!$	(2) کسی شے کی کمیت کا ناپ ہم شے کے جمود کے ناپ سے کرتے ہیں
شے کا وزن مختلف مقام پر مختلف ہوتا ہے	(3) کسی شے کی کمیت ہمیشہ یکساں رہتی ہے۔
وزن کی پیمائش کمائی دار ترازو کے ذریعہ کیا جاتا ہے	(4) کمیت کا ناپ طبعی ترازو کے ذریعہ کرتے ہیں۔
وزن ایک سمتیہ مقدار ہے	(5) یہ ایک غیر سمتیہ مقدار ہے
کسی مقام پر 'g' کی قدر صفر ہونے پر شے کا وزن بھی صفر ہو جاتا ہے	(6) کسی مقام پر 'g' کی قدر صفر ہونے پر بھی کمیت نہیں بدلتا

'g' کو متاثر کرنے والے عوامل: زمین ایک مکمل مثالی کرہ (Perfect Sphere) نہیں ہے۔ زمین کی نصف قطر، قطبین سے خط استوا کی طرف جانے پر بڑھتا ہے۔ اس لیے 'g' کی قدر قطبین پر خط استوا کے مقابلے زیادہ ہوتی ہے۔ زیادہ تر جسموں میں ہم 'g' کو زمین کے قریب تقریباً مستقلہ مان سکتے ہیں۔ لیکن ان اشیاء کے لیے جو زمین سے زیادہ فاصلے پر ہیں زمین کی مادی کشش کی قوت کی وجہ سے پیدا اسراع مساوات سے $g = G \frac{m}{d^2}$ معلوم کیا جاسکتا ہے۔

سوال: زمین کے مرکز سے 12,800 کلومیٹر کے فاصلے پر ارضی کشش اسراع کی قدر کیا ہوگی؟

جواب: ہم جانے ہیں کہ زمین کی نصف قطر $R = 6400 \text{ km}$ زمین کے مرکز سے 128000 km کے فاصلے $2R =$

$$R_c = 6400 \text{ km} \quad g_1 = \frac{GM_c}{(R_c)^2}$$

اس لیے 12800 km یا $2R_c$ فاصلے ہونے پر

$$g_2 = \frac{GM_c}{(2R)^2}$$

$$\frac{g_1}{g_2} = \frac{GM_e}{R^2} \div \frac{GM_e}{4R^2} = \frac{GM_e}{R^2} \times \frac{4R^2}{GM_e} = \frac{4}{1}$$

$$\frac{g_1}{g_2} = \frac{4}{1}$$

یا

$$4g_2 = g_1$$

اس لیے زمین کے مرکز سے 12800 کلومیٹر کے فاصلے پر ارضی کشش اسراع کی قدر زمین کی سطح کے ارضی کشش اسراع کے $\frac{1}{4}$ ہوگا یا ہم کہہ سکتے ہیں 12800 کے فاصلے پر کسی شے کا وزن زمین کے وزن کا $\frac{1}{4}$ واں حصہ ہوگا۔

چاند پر کسی شے کا وزن، اس کے زمین کے وزن کا $\frac{1}{6}$ کا ہوتا ہے

فرض کیا کسی شے کی کمیت m ہے۔ زمین پر اس کا وزن یعنی وہ قوت جس سے زمین اسے اپنی جانب کشش کرتی ہے وہ قوت ہوگی۔

$$F_e = G \frac{Mm}{R_e^2} \dots\dots(1)$$

m_e = زمین کی کمیت، R_e = زمین کی نصف قطر

چاند پر شے کا وزن

$$F_m = G \frac{Mm}{R_m^2} \dots\dots\dots(2)$$

جہاں Mm = چاند کی کمیت، R_m = چاند کی نصف قطر

مساوات (1) کو مساوات (2) سے تقسیم دینے پر

$$\frac{F_e}{F_m} = \frac{GM_e m}{R_e^2} \times \frac{R_m^2}{GM_m m}$$

$$\frac{F_e}{F_m} = \frac{M_e}{M_m} \times \left[\frac{R_m}{R_e} \right]^2$$

$M_e = 100M_m$ (چاند سے زمین کی کیت تقریباً 100 گنا ہے)

$R_e = 4R_m$ (چاند سے زمین کی نصف قطر تقریباً 4 گنا ہے)

$$\frac{F_e}{F_m} = \frac{100M_m}{M_m} \times \left(\frac{R_m}{4R_m} \right)^2$$

$$\frac{F_e}{F_m} = \frac{100}{1} \times \frac{1}{16}$$

$$\frac{F_e}{F_m} = 6$$

$$F_e = 6F_m$$

اس لیے چاند پر کسی شے کا وزن اس کے زمین کے وزن سے $\frac{1}{6}$ ہے۔ خیال رہے شے کی کیت زمین پر شے کی کیت کے برابر ہی ہوتا ہے صرف وزن میں فرق ہوتا ہے۔

دھکا اور دباؤ (Thrust and Pressure)

دھکا (Thrust): کسی شے کی سطح کے عمودی (Perpendicular) لگنے والی قوت، دھکا کہلاتی ہے۔

دباؤ (Pressure): اکائی رقبے پر لگنے والا دھکا دباؤ کہلاتا ہے

$$N/m^2 = \frac{N}{m^2} = \frac{\text{Newton}}{\text{Meter}^2} = \frac{(F)\text{Force}}{(A)\text{Area}} = \frac{\text{دھکا}}{\text{رقبہ}}$$

دباؤ کی اکائی قوت (دھکا) کی اکائی نیوٹن (N) اور رقبہ کی اکائی m^2 ہے

$$\text{دباؤ کی SI اکائی} = \frac{\text{قوت کی SI اکائی}}{\text{رقبہ کی SI اکائی}}$$

$$\frac{N}{m^2} = N / m^2 \text{ or } Nm^{-2}$$

دباؤ کا SI اکائی پاسکل (Pascal) ہے۔ اسے Pa سے ظاہر کیا جاتا ہے۔

دباؤ کو متاثر کرنے والے عوامل:

(i) لگائی گئی قوت

(ii) سطح کا رقبہ

مثال

- اونچی عمارتوں کی بنیاد چوڑے بنائے جاتے ہیں تاکہ عمارت کا وزن (قوت) زیادہ رقبے پر لگے اور دباؤ کم پڑے۔
- ایک پتلی اور لمبی ڈوری سے بنے پٹے والے بیگ کو لے جانا چوڑے پٹے والے بیگ کے مقابلے دشوار ہوتا ہے کیوں کہ پتلی مضبوط ڈوری والے بیگ میں بیگ کا وزن بہت کم رقبہ پر لگتا ہے اور بہت زیادہ دباؤ پیدا کرتا ہے۔

- کاٹنے والے اوزاروں کی دھارتیز ہوتی ہے یا کہہ سکتے ہیں ان کی سطح کا رقبہ کم ہوتا ہے اور قوت لگانے پر زیادہ دباؤ پیدا کرتا ہے جس سے کاٹنے میں آسانی ہوتی ہے۔
- سبھی رقیق اور گیس سیال (fluid) کہلاتی ہیں یہ سبھی سمتوں میں دباؤ لگاتی ہیں۔

قوت اچھال (Buoyancy)

- جب کوئی شے کسی رقیق میں ڈوبائی جاتی ہے تو شے کا وزن جو زمین کی مادی کشش کی قوت کی وجہ سے ہوتا ہے، شے کو نیچے کی جانب اور رقیق اس پر اوپر کی جانب قوت لگاتا ہے۔
- قوت اچھال ہمیشہ اوپر کی جانب لگتی ہے اس قوت کی قدر رقیق کی کثافت پر منحصر ہے
- شے پر لگنے والی مادی کشش کی قوت < قوت اچھال نتیجہ۔ شے ڈوب جائے گی
- شے پر لگنے والی مادی کشش کی قوت > قوت اچھال = نتیجہ: شے تیرے گی
- یہی وجہ ہے کہ لوہے کی کیل ڈوب جاتی ہے جب کہ پانی کا جہاز پانی کی سطح پر تیرتا ہے
- رقیق کے ذریعے اوپر کی سمت میں لگنے والی قوت کو اچھال کہتے ہیں۔

کثافت (Density)

کسی شے کی کثافت فی اکائی حجم کثافت کہلاتی ہے۔ اگر شے کی کثافت 'm' اور حجم 'v' ہے تو

$$\text{کثافت} = \frac{\text{کثافت}}{\text{حجم}}$$

$$\frac{M}{V} = D$$

$$\text{کثافت کی SI اکائی} = \frac{\text{kg}}{\text{m}^3}$$

kg / m³ or kgm⁻³ کلوگرام پر کیوبک میٹر

آرشمیدس کا اصول (Archimedes' Principle)

آرشمیدس کا اصول: جب کسی جسم کو مکمل یا جزوی طور پر کسی سیال میں ڈبوایا جاتا ہے تو اس پر اوپر کی سمت میں ایک قوت لگتی ہے جو اس کے ذریعے ہٹائے گئے سیال کے وزن کے مساوی ہوتی ہے۔

آرشمیدس اصول کا استعمال

- (i) یہ اشیا کی نسبتی کثافت معلوم کرنے میں استعمال ہوتا ہے۔
- (ii) یہ پانی کے جہاز، پن ڈبیوں کے ڈیزائن بنانے میں استعمال کیا جاتا ہے
- (iii) لیٹو میٹر (Lactometer) اور ہائڈرو میٹر (Hydrometer) آرشمیدس کے اصول کی بنیاد پر کام کرتا ہے اسی وجہ سے لوہے اور اسٹیل کا بنا پانی کا جہاز اتنا بڑا ہوتے ہوئے بھی پانی پر تیرتا رہتا ہے لیکن ایک چھوٹی سے پن پانی میں ڈوب جاتی ہے۔

نسبتی کثافت (Relative Density)

کسی شے کی نسبتی کثافت، اس کی کثافت اور پانی کی کثافت کی نسبت ہے۔

$$\text{نسبتی کثافت} = \frac{\text{شے کی کثافت}}{\text{پانی کی کثافت}}$$

اس کی کوئی اکائی نہیں ہوتی کیوں کہ نسبتی کثافت دو یکساں مقداروں کی نسبت ہے۔

سوال: سونے کی نسبتی کثافت 19.3 ہے۔ پانی کی کثافت 10^3 kg / m^3 ہے۔ تب سونے کی کثافت SI اکائی میں دیجیے۔

جواب: سونے کی نسبتی کثافت = 19.3

$$10^3 \text{ kg/m}^3 = \text{پانی کی کثافت}$$

$$\frac{\text{سونے کی کثافت}}{\text{پانی کی کثافت}} = \text{نسبتی کثافت}$$

$$9.3 = \text{سونے کی کثافت}$$

$$10^3 \text{ kg/m}^3$$

$$19.3 \times 10^3 \text{ kg/m}^3 = \text{سونے کی کثافت}$$

سوال: 0.025 m^3 ایلمونیم کی کیت 67 kg ہے۔ ایلمونیم کی کثافت معلوم کیجیے۔

$$\text{جواب: ایلمونیم کی کیت } 67 \text{ kg} = m$$

$$0.025 \text{ m}^3 = \text{ایلمونیم کا حجم}$$

$$\frac{m}{v} = d \text{ کثافت}$$

$$\frac{67 \text{ kg}}{0.025 \text{ m}^3} =$$

$$2680 \text{ kg/m}^3 =$$

سوال: ایک اینٹ کی کیت 2.5 kg ہے۔ اور اس کی ضلع $20 \text{ cm} \times 10 \text{ cm} \times 5 \text{ cm}$ ہیں۔ فرش پر لگنے والے دباؤ معلوم کیجیے۔ اینٹ کو الگ الگ ضلع والی سطح پر رکھی جاتی ہے۔

$$\text{جواب: اینٹ کی کیت } 2.5 \text{ kg} = m$$

$$2.5 \text{ kg} \times 9.8 \text{ m/s}^2 = mg = (\text{قوت})$$

$$24.5 \text{ N} =$$

(i) جب $10 \text{ cm} \times 5 \text{ cm}$ والی سطح فرش کے تماس میں ہے

$$\text{رقبہ} = 10 \text{ cm} \times 5 \text{ cm}$$

$$= 0.10 \text{ m} \times 0.05 \text{ m} = 0.005 \text{ m}^2$$

$$P = \frac{F}{A}$$

$$\text{دباؤ} = \frac{24.5N}{0.005m^2} = 4900N/m^2$$

(ii) جب $20 \times m \times 5cm$ والی سطح فرش کے تماس میں ہے

$$\text{رقبہ} = 20cm \times 5cm$$

$$= 0.2m \times 0.05m = 0.01m^2$$

$$\text{دباؤ} = \frac{24.5N}{0.01m^2} = 2450N/m^2$$

(iii) جب $20cm \times 10cm$ والی سطح فرش کے تماس میں ہے

$$\text{رقبہ} = 20cm \times 10cm$$

$$= 0.2m \times 0.1m = 0.02m^2$$

$$\text{دباؤ} = \frac{24.5N}{0.02m^2} = 1225N/m^2$$

سوال: ایک شے جس کا وزن $9.8N$ ہے، پر $20N$ کی قوت لگتی ہے۔ اس شے کی کیت معلوم کیجیے اور اسراع بھی معلوم کیجیے۔

حل: قوت $F = 20N$ ، وزن $(w) = 9.8N$

ہم جانتے ہیں کہ $W = m \times g$

$$9.8 = m \times 9.8$$

$$m = 1kg$$

$$F = m \times a$$

$$20 = 1 \times a$$

$$a = 20m/s^2$$

سوال: ایک شخص جس کا وزن $1200N$ ہے اس کا وزن چاند پر $200N$ ہو جاتا ہے۔ اس شخص کا زمین پر اور چاند پر کیت معلوم کیجیے۔ اس کا ارضی کشش اسراع چاند پر کتنا ہوگا؟

حل: شخص کا زمین پر وزن $1200N = w_1$

شخص کا چاند پر وزن $200N = w_2$

زمین پر ارضی کشش اسراع $10m/s^2 = g$

$$W = m \times g$$

$$m = \frac{1200}{10} = 120kg$$

$$m = 120kg$$

اس لیے کیت بھی چاند پر وہی رہے گا جو زمین پر ہے کیوں کہ کیت ہر مقام پر یکساں رہتی ہے

اس لیے چاند پر کیت $120kg =$

$$w_2 = m \times g$$

$$200 = 120 \times g$$

$$g = \frac{200}{120} = \frac{10}{6} = \frac{5}{3} = 1.66m/s^2$$

$$g = 1.66m/s^2$$

سوال: کوئی بھی شے اوپر کی جانب پھینکی گئی اور $78.4m$ کی اونچائی پر پہنچی۔ اس کی رفتار معلوم کیجیے۔

$g = 9.8m/s^2$ لیجیے۔ جواب دیا گیا ہے۔

$$h = 78.4m$$

$$v = 0$$

$$g = 9.8m/s^2$$

$$u = ?$$

$$v^2 = u^2 - 2gh$$

$$0 = u^2 - 2 \times 9.8 \times 78.4$$

$$u^2 = \frac{2 \times 98 \times 784}{10 \times 10}$$

$$u = \sqrt{\frac{2 \times 2 \times 49 \times 784}{10 \times 10}}$$

$$u = \frac{2 \times 7}{10} \cdot \sqrt{784}$$

$$u = 39.2 \text{ m/s}$$

سوال: ایک شے کی کیت معلوم کیجیے جس کا وزن 49N ہے۔

جواب: دیا گیا ہے

$$49\text{N} = w \text{ وزن شے کے}$$

$$9.8 \text{ m/s}^2 = g$$

$$W = mg$$

$$m = \frac{w}{g} = \frac{49}{9.8} = 5 \text{ kg}$$

مشق

مختصر ترین جواب والے سوالات (1 نمبر والے سوالات)

- 1- نیوٹن کا مادی کشش کا ہمہ گیر قانون لکھیے۔
- 2- زمین اور زمین کی سطح پر پڑی ایک شے کے درمیان لگنے والی مادی کشش کی قوت کا مساوت لکھیے۔
- 3- کیا G مستقلہ کی قدر کبھی مقام پر مساوی ہوتی ہے؟
- 4- کسی شے کا وزن معلوم کیجیے جس کی کیت 1kg ہے۔

- 5- کسی شے کا وزن زمین کی سطح پر 10kg ہے اگر زمین کے مرکز پر لے جائیں تو اس کا وزن کتنا ہوگا؟
- 6- کسی بھی آزادانہ طور پر گرتی ہوئی شے کا ارضی کشش اسراع کتنا ہوگا؟

مختصر جواب والے سوالات (SA)

- 1- مادی کشش کا مستقلہ کی قدر اور اکائی لکھیے۔
- 2- لوہے کی کیل پانی میں کیوں ڈوب جاتی ہے؟
- 3- ایک عامل بتائیے جس پر 'g' منحصر کرتا ہے؟
- 4- کسی شے کا وزن معلوم کرنے کے لیے کون سا ترازو استعمال کیا جاتا ہے۔
- 5- کسی شے کی کمیت زمین پر 1600gm ہے۔ اس کی کمیت چاند پر کتنا ہوگا؟ (جواب: 1600gm)
- 6- ایک ہی کمرے میں رکھی دو اشیاء ایک دوسرے کو کیوں کشش نہیں کرتی ہے؟
- 7- زمین اور چاند کی حرکت کے لیے کون سی قوت ذمہ دار ہے اور کیسے مختلف اشیاء زمین کے گرد گھومتی ہیں؟

طویل جواب والے سوالات

- 1- آرشمیدس کا اصول کیا ہے؟ مثال دے کر سمجھائیے۔
- 2- ایسے دو عوامل بتائیے جن پر قوت اچھال منحصر کرتا ہے۔
- 3- نسبتی کثافت کی تعریف کیجیے اور ایلمینیم کا نسبتی کثافت معلوم کیجیے۔ (ایلمینیم کی کثافت 2700kgm^{-3} ، پانی کی کثافت 1000kgm^{-3}) (جواب: 2.7)
- 4- ایک گیند 1m کی اونچائی سے چھوڑی جاتی ہے۔ کتنے وقت میں وہ زمین کی سطح پر پہنچے گی۔ ($t=0.45/\text{s}$)

5۔ ایک گیند کو اوپر کی جانب پھینکا جاتا ہے اور پھینکنے والے کے پاس 6 sec کے بعد نیچے آتی ہے مندرجہ ذیل چیزیں معلوم کیجیے۔

- (a) وہ رفتار جس سے گیند اوپر کی طرف پھینکی جاتی ہے۔ ($v=29.4 \text{ m/s}$)
 (b) وہ زیادہ سے زیادہ اونچائی جس تک وہ گیند جاسکتی ہے۔ ($h=4.9 \text{ m}$)
 (c) 4 sec بعد اس گیند کا مقام (جواب 39.2m)

کثیر انتخابی سوالات (MCQ)

1۔ ایک بے وزن غبارے میں 200g پانی ہے۔ اس کا پانی میں وزن ہوگا۔

- (a) 100g (b) 200g
 (c) 400g (d) صفر

2۔ آرکمیڈس کا اصول نافذ ہوتا ہے

- (a) صرف رقیق پر (b) صرف گیس پر
 (c) رقیق اور گیس دونوں پر (d) کہیں بھی

3۔ نسبتی کثافت کی اکائی ہے:

- (a) kg/m^3 (b) g/cm^3
 (c) g/L (d) کوئی اکائی نہیں

4۔ ٹھوس کی نسبتی کثافت 0.6 ہے۔ یہ پانی میں تیرتا ہے۔

- (a) 40% حجم پانی کے اندر (b) 60% حجم پانی کے اندر
 (c) اس کا پورا حجم پانی کے اندر (d) کسی بھی کسر میں پانی کے اندر

5۔ آدمی کے ذریعے زمین پر دباؤ سب سے کم ہوگا جب وہ

- (a) بیٹھا ہوا ہو (b) ایک پیر پر کھڑا ہو
 (c) دونوں پیروں پر کھڑا ہو (d) زمین پر لیٹا ہو

6- زمین کی سطح پر اگر کسی جسم کی کمیت M ہے تو اس جسم کی کمیت چاند کی سطح پر کیا ہوگی؟

(a) M/6 (b) صفر

(c) M (d) ان میں سے کوئی نہیں

7- اگر کوئی ایسا سیارہ جس کی کمیت اور نصف قطر دونوں زمین کے مقابلے میں آدھے ہوں تو اس سیارے کی سطح پر

ثقلی اسراع کتنا ہوگا؟

(a) 19.6 m/s² (b) 4.9 m/s

(c) 2.45 m/s² (d) 9.8 m/s²

8- دو اجسام کے درمیان قوت کشش منحصر نہیں کرتا

(a) فاصلے پر (b) کمیتوں پر

(c) کمیتوں کے حاصل ضرب پر (d) دو اجسام کے درمیان میڈیم پر

9- کالم کو ملائیے:

کالم II

کالم I

(i) $F = \frac{m}{2}g$

(a) کشش ثقل کا مستقلہ

(ii) $F = \frac{mg}{4}$

(b) ثقلی اسراع کرہ ارض پر

(iii) $6.67 \times 10^{-11} \text{ Nm}^2 / \text{kg}^2$

(c) ثقلی اسراع زمین کی گہرائی کے مرکز پر

(iv) صفر

(d) زمین کے اندر گہرائی $\left(\frac{R}{2}\right)$ میں رکھے

'm' کمیت کے ذرہ پر لگنے والی قوت

(v) 9.8 m/s^2

(e) زمین کے نصف قطر کے برابر اونچائی پر رکھے

'm' کمیت والے ذرہ پر لگنے والی قوت

دعوئی اور وجہ والے سوالات (Assertion and Reason Questions)

صحیح جواب کا انتخاب کریں۔

اگر دعوئی (A) اور وجہ (R) دونوں صحیح ہیں اور وجہ، دعوئی کی صحیح تشریح ہے۔

اگر دعوئی (A) اور وجہ (R) دونوں صحیح ہیں اور وجہ، دعوئی کی صحیح تشریح نہیں ہے۔

اگر دعوئی (A) صحیح ہے اور وجہ (R) غلط ہے۔

اگر دعوئی (A) غلط ہے اور وجہ (R) صحیح ہیں۔

سوال نمبر 1۔ دعوئی (A): ارضی کشش اسراع کی قدر قطب پر زیادہ اور خط استوا پر کم ہوتا ہے۔

وجہ (R): قطبین پر نصف قطر کم ہوتا ہے اور خط استوا پر سب سے زیادہ۔

سوال نمبر 2۔ دعوئی (A): کسی شے کی کمیت مستقل ہوتی ہے جب کہ جگہ بدلنے سے وزن بدلتا ہے۔


وجہ (R): وزن = کمیت \times ارضی کشش اسراع

کام اور توانائی

باب - 10

نظریاتی نقشہ نویسی (Concept Mapping)

سبق ایک نظر میں




کام (Work)

- کام کرنے کے لیے توانائی کی ضرورت ہوتی ہے
- عضویوں میں توانائی غذا سے ملتی ہے
- مشینوں میں توانائی ایندھن سے ملتی ہے
- مشکل/سخت کام کرنے کے باوجود بھی کچھ زیادہ کام نہیں


سبھی اعمال، لکھنا، پڑھنا، تصویر بنانا، سوچنا، بحث و مباحثہ کرنا، وغیرہ میں توانائی خرچ ہوتی ہے۔ لیکن سائنسی تعریف کے مطابق ان میں کوئی کام نہیں ہوا

• مثال: ایک شخص کسی دیوار یا چٹان کو دھکیلنے میں پوری طرح تھک جاتا ہے لیکن دیوار کے نہ ملنے کی وجہ سے کوئی کام نہیں ہوا

• ایک شخص بھاری سولکیس لے کر بغیر بلے ڈلے کھڑے کھڑے تھک جاتا ہے لیکن ساکت رہنے کی وجہ سے اس نے کوئی کام نہیں کیا۔



When a force is applied on the wall, the wall does not move. So work is not done



When a force is applied on the rock, the rock does not move. So work is not done

کام کیا جاتا ہے جب:

(i) ایک چلتی ہوئی شے حالت سکون میں آ جائے

(ii) ایک شے حالت سکون سے چلنا شروع کر دے

(iii) ایک متحرک شے کی رفتار تبدیل ہو جائے


(iv) ایک شے کی شکل تبدیل ہو جائے

کام کا سائنسی تصور

- کام کیا جاتا ہے جب ایک قوت شے میں حرکت پیدا کرتی ہے۔
- کام کیا جاتا ہے جب ایک شے پر قوت لگائی جاتی ہے اور شے قوت کے اثر سے متحرک/منتقل ہو جاتی ہے۔

کام کیے جانے کی شرائط:

- (i) شے پر قوت لگانا
- (ii) شے کو لازمی طور پر منتقل ہونا



مثال: کام ہو رہا ہے

- (i) ایک سائیکل چلانے والا سائیکل میں پیڈل مار رہا ہے
 - (ii) ایک شخص سامان کو اوپر کی طرف یا نیچے کی طرف لے جا رہا ہے
- کام نہیں ہو رہا ہے:

- (i) جب قلی وزن لے کر کھڑا ہے
- (ii) شخص دیوار پر قوت لگا رہا ہے اور وہ بالکل بھی نہیں چل رہی۔


ایک مستقلہ قوت کے ذریعے کیا گیا کام

ایک شے پر لگ رہی قوت کے ذریعے کیا گیا کام قوت کی عددی قدر اور قوت کی سمت میں شے کے ذریعے طے کیے گئے فاصلے کے حاصل ضرب کے مساوی ہے۔

$$\text{کیا گیا کام} = \text{قوت} \times \text{منتقلی}$$

$$W = F \times S$$


کام ایک غیر سمتیہ مقدار ہے



کام کی اکائی:

کام کی اکائی نیوٹن میٹر (Nm) یا جول (J) ہے

جول (Joule): جب ایک نیوٹن (N) قوت شے کو قوت کی سمت میں ایک میٹر (m) سے منتقل کرتی ہے تو ایک جول (1J) کام ہوتا ہے



$$1 \text{ جول} = 1 \text{ نیوٹن} \times 1 \text{ میٹر}$$

$$1J = 1N \times 1m$$

$$1J = 1N \times 1m$$

جب بھی ارضی کشش کی مخالف کام کیا جاتا ہے تو کام کو ہم شے کے وزن اور اس کے ذریعے طے کیا گیا فاصلہ یا اونچائی کے حاصل ضرب میں دیکھ سکتے ہیں۔ کام (W) = شے کی کمیت \times طے کیا گیا فاصلہ (اونچائی)

$$mgh = W$$

کیا گیا کام کتنا ہوگا؟ یہ کن شرائط پر منحصر ہوتا ہے؟

(i) زیادہ قوت: زیادہ کیا گیا کام

کم قوت: کم کیا گیا کام

(ii) زیادہ منتقلی: زیادہ کیا گیا کام

کم منتقلی: کم کیا گیا کام

مثبت، منفی اور صفر کام


ایک قوت کے ذریعے کیا گیا کام مثبت، منفی اور صفر ہو سکتا ہے۔

(i) کام مثبت ہوتا ہے جب قوت، منتقلی کی سمت میں لگتی ہے۔

مثال: ایک بچہ کھلونا کار کو زمین کے متوازی کھینچ رہا ہے۔ بچہ نے کار کی منتقلی کی سمت میں قوت لگائی ہے۔

اس لیے یہ کام مثبت کام ہے۔

$$W = F \times S$$




Positive work

(ii) منفی کام تب ہوتا ہے جب قوت شے کی حرکت کے مخالف سمت میں لگائی جاتی ہے (یعنی 180° ڈگری زاویہ پر)

مثال: (a) جب ہم زمین پر رکھی فٹ بال پر کک مارتے ہیں تو فٹ بال کک مارنے کی سمت میں چلتی


ہے یہ مثبت کام ہے۔ ($\theta = 0^\circ$)

(b) لیکن جب فٹ بال رکتی ہے اس پر قوت رگڑ حرکت کی سمت کے مخالف سمت میں کام کرتی ہے یہاں کام منفی ہے۔ ($\theta = 180^\circ$)



(iii) کام صفر ہوتا ہے: جب لگائی گئی قوت اور حرکت کی سمت میں 90° ڈگری زاویہ بنتا ہے۔ ($\theta = 90^\circ$)

مثال: چاند زمین کرگرد دائری راستہ پر حرکت کرتا ہے۔ یہاں پر زمین کی قوت کشش چاند کی حرکت کی سمت کے ساتھ 90° ڈگری زاویہ بناتا ہے اس لیے کیا گیا کام صفر ہے۔



- منفی نشان کا مطلب ہے زمین کے قوت کشش کے مخالف کام ہے
- مثبت کام زمین کے قوت کشش کی سمت میں کیا گیا کام ہے

مثال: ایک قلی 15kg کا سامان زمین سے اٹھاتا ہے اور اسے سر پر، زمین سے 1.5m اوپر رکھتا ہے۔ اس کے ذریعے کیے گئے کام کا حساب لگائیے۔

حل: $m = 15\text{kg}$ ، سامان کی کیت،

$$S = 1.5\text{m}$$

$$F \times S = \text{کیا گیا کام}$$

$$mg \times s$$

$$F = mg \text{ جہاں}$$

$$g = 10\text{m/s}^2$$

$$= 15\text{kg} \times 10\text{m/s}^2 \times 1.5\text{m}$$

$$= 225\text{kgm/s}^2 \cdot \text{m}$$

$$= 225\text{Nm}$$

$$= 225\text{J}$$

کیا گیا کام 225J ہے

توانائی (Energy)

- (i) سورج سب سے بڑا توانائی کا قدرتی وسیلہ ہے۔
- (ii) زیادہ تر توانائی کے وسائل سورج سے حاصل ہوتے ہیں۔
- (iii) کچھ توانائی ایٹموں کے نیوکلیس، زمین کے اندرونی حصے اور لہروں سے حاصل کرتے ہیں۔

تعریف: کام کرنے کی صلاحیت کو توانائی کہتے ہیں

کسی شے میں موجود توانائی، اس شے کے ذریعے کیے جانے والے کام یکساوی ہوتی ہیں۔ کام کرنے والی شے میں توانائی صرف ہوتی ہے اور جس شے پر کام کیا جاتا ہے وہ توانائی حاصل کرتی ہے۔

توانائی ایک غیر سمتیہ مقدار ہے۔

توانائی کی اکائی

- توانائی IS اکائی جول (J) ہے
- توانائی کی بڑی اکائی کلو جول (KJ) ہے
- 1 کلو جول 1000 جول کے مساوی ہے (1KJ=1000J)
- ایک جول وہ توانائی ہے جو ایک جول کام کرنے کے لیے درکار ہوتی ہے

توانائی کی شکلیں

- | | |
|-----------------------|--------------------------|
| (i) حرکی توانائی | (ii) وضعی توانائی |
| (iii) حرارتی توانائی | (iv) کیمیائی توانائی |
| (v) برقی توانائی | (vi) روشنی کی توانائی |
| (vii) آواز کی توانائی | (viii) نیوکلیائی توانائی |
- کسی شے کی حرکی توانائی اور وضعی توانائی کا حاصل جمع میکینکی توانائی کہلاتی ہے۔

میکینکی توانائی


کسی شے کی حرکت یا مقام کی وجہ سے کام کرنے کی صلاحیت کو میکینکی توانائی کہتے ہیں۔

حرکی توانائی (Kinetic Energy)

کسی شے کی حرکت کی وجہ سے کام کرنے کی صلاحیت حرکی توانائی کہلاتی ہے۔
دوسرے لفظوں میں حرکی توانائی وہ توانائی ہے جو کسی شے میں اس کی حرکت کی وجہ سے ہوتی ہے۔

حرکی توانائی کی مثالیں

- ایک حرکت کرتی ہوئی گولی، چلتی ہوئی ہوا، گھومتا ہوا پہیہ، تیز رفتار پتھر،
- ایک متحرک کار، ایک دوڑتا ہوا کھلاڑی، بہتا ہوا پانی
- لڑھکتا ہوا پتھر، اڑتا ہوا ہونی جہاز، گھومتا ہوا پنکھا
- حرکی توانائی شے کی کمیت اور شے کی رفتار کے مربع کے متناسب ہوتی ہے



حرکی توانائی کا ضابطہ (فارمولا)

اگر 'm' کمیت کی ایک شے یکساں رفتار 'u' سے حرکت کر رہی ہے، اس شے پر ایک مستقل قوت F منتقلی کی سمت میں لگی ہے اور شے 's' فاصلے تک منتقل ہو جاتی ہے اور اس کی رفتار 'u' سے 'v' ہو جاتی ہے۔ تب اسراع (a) پیدا ہوتا ہے۔

$$W = F \times s \text{(i)}$$

$$\text{اور } F = ma \text{(ii)}$$

حرکت کی تیسرے مساوات کے مطابق s, v, u اور a میں درج ذیل رشتہ ہے۔

$$v^2 - u^2 = 2as$$

$$\text{اس لیے } s = \frac{v^2 - u^2}{2a} \text{(iii)}$$

مساوات (ii) اور (iii) سے F اور S کی قدر مساوات (i) میں رکھنے پر

$$w = ma \times \frac{v^2 - u^2}{2a}$$

$$= m \times \frac{v^2 - u^2}{2} = \frac{1}{2} m(v^2 - u^2)$$

اگر شے حالت سکون سے چلنا شروع کرتی ہے یعنی $u=0$

$$w = \frac{1}{2} mv^2$$

$$E_k = \frac{1}{2} mv^2$$

مثال: 15Kg کمیت کی ایک شے 4m/s کی یکساں رفتار سے حرکت کر رہی ہے۔ اس شے کی حرکی توانائی کیا ہوگی؟

حل: شے کی کمیت $15\text{kg}=m$

شے کی رفتار $4\text{m/s}=v$

$$E_k = \frac{1}{2} mv^2$$

$$= \frac{1}{2} \times 15\text{kg} \times 4\text{m/s} \times 4\text{m/s}$$

$=120\text{J}$ شے کی حرکی توانائی ہے

وضعی توانائی (Potential Energy)


کسی شے کی وضعی توانائی وہ توانائی ہے جو شے میں اس کے مقام یا اس کی شکل کی وجہ سے ہوتی ہے۔

مثال:

(i) باندھ (ڈیم) میں جمع کیا گیا پانی۔ یہ زمین سے اونچے مقام کی وجہ سے ٹربائن کو گھما سکتی ہے جس سے بجلی پیدا ہوتی ہے۔

(ii) کھلونا کار کی کھینچی ہوئی اسپرنگ، جب کھلونا کار کی کھینچی ہوئی اسپرنگ کھلتا ہے تو اس میں جمع وضعی توانائی سے کھلونا کار چلتی ہے۔

(iii) تیرکمان کی کھینچی ہوئی ڈوری: تیرکمان کی شکل میں تبدیلی کی وجہ سے اس میں جمع وضعی توانائی (تیر چھوڑتے وقت) تیر کی حرکی توانائی میں تبدیل ہو جاتی ہے۔



وضعی توانائی کو متاثر کرنے والے عوامل

(i) کمیت: $P.E \propto m$

شے کی کمیت زیادہ ہوگی تو وضعی توانائی زیادہ ہوگی

شے کی کمیت کم ہوگی تو وضعی توانائی کم ہوگی

وضعی توانائی شے کی کمیت کے سیدھے تناسب میں ہوتی ہیں۔

(ii) زمین کی سطح سے اونچائی: $P.E \propto h$

شے کی زمین کی سطح سے اونچائی زیادہ ہوگی تو وضعی توانائی زیادہ ہوگی۔

شے کی سطح زمین سے اونچائی کم ہوگی تو وضعی توانائی کم ہوگی

وضعی توانائی شے کی اونچائی کے سیدھے تناسب میں ہوتی ہے۔

(وضعی توانائی اس راستے پر منحصر نہیں ہوتی جس راستے پر شے حرکت کرتی ہے بلکہ آغازی اور اختتامی

مقاموں کی بلندیوں پر منحصر کرتی ہے)

(iii) شکل میں تبدیلی: شے میں جتنا زیادہ کھینچاؤ (Stretching)، اتنیٹھن (twisting) یا (bending) ہوگا اتنا ہی وضعی توانائی زیادہ ہوگی

ایک بلندی (اونچائی) پر شے کی وضعی توانائی

اگر 'm' کمیت کی شے کو زمین کی سطح سے h اور اونچائی تک اٹھایا جاتا ہے تو زمین کی قوت کشش ($m \times g$) نیچے کی سمت میں کام کرتی ہے۔

شے کو اٹھانے کے لیے زمین کی قوت کشش کے مخالف سمت میں کام کیا جاتا ہے، اس لیے زمین کی کشش کے خلاف شے پر کیا گیا کام w ہے۔

یعنی کہ:


کیا گیا کام $w =$ قوت \times منتقلی

$$w = m \times g \times h$$

$$w = mgh$$

کیوں کہ شے پر کیا گیا کام mgh کے مساوی ہے۔ اس لیے شے mgh اکائیوں کے مساوی توانائی حاصل کرتی ہے۔ یہ شے کی وضعی توانائی ہے

$$E_p = mgh$$



مثال: ایک شے جو 10 کلوگرام وزنی ہے سطح سے 6m اوپر تک اٹھائی جاتی ہے۔ اس میں موجود وضعی توانائی معلوم کیجیے۔

$$g = 9.8m/s^2 \text{ دیا ہے}$$

$$10kg = m \text{ شے کی کمیت}$$

$$6m = h \text{ (منتقلی) اونچائی}$$

$$9.8m/s^2 = g \text{ زمین کی کشش اسراع}$$

$$E_p = mgh \text{ وضعی توانائی}$$

$$= 10kg \times 9.8m/s^2 \times 6m$$

$$= 588J$$

شے کی وضعی توانائی 588 جول ہے

توانائی کی منتقلی/توانائی کی تبدیلی

توانائی کی ایک شکل سے توانائی کی دوسری شکل میں تبدیلی کو توانائی کی تبدیلی کہتے ہیں

مثال:

- (i) ایک متعین اونچائی پر ایک پتھر میں وضعی توانائی ہوتی ہے۔ جب اسے نیچے گرا یا جاتا ہے تو جیسے جیسے اونچائی کم ہوتی جاتی ہے ویسے ویسے پتھر کی وضعی توانائی کم ہوتی جاتی ہے لیکن نیچے گرتے پتھر کی رفتار بڑھنے کی وجہ سے پتھر کی حرکی توانائی بڑھتی جاتی ہے۔ جیسے ہی پتھر زمین پر پہنچتا ہے اس کی وضعی توانائی صفر ہو جاتی ہے اور حرکی توانائی سب سے زیادہ ہو جاتی ہے۔
اس طرح پوری وضعی توانائی حرکی توانائی میں تبدیل ہو جاتی ہے۔

- (ii) آبی برقی گھر (Hydroelectric Power House): میں پانی کی وضعی توانائی حرکی توانائی میں تبدیل ہوتی ہے اور بعد میں برقی توانائی میں تبدیل ہو جاتی ہے

(iii) تھرمل پاور پلانٹ میں کوسلے کی کیمیائی توانائی حرارتی توانائی میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ یہی حرارتی توانائی حرکی توانائی اور برقی توانائی میں تبدیل ہو جاتی ہے۔

(iv) پودے ضیائی تالیف کے عمل کے ذریعہ شمسی توانائی کا استعمال غذا کی کیمیائی توانائی بنانے میں کرتے ہیں۔

توانائی کی بقا کا قانون (Law of conservation of Energy)

● جب توانائی کی ایک شکل توانائی کی دوسری شکل میں تبدیل ہوتی ہے تو کل توانائی تبدیل نہیں ہوتی۔ بلکہ کل توانائی یکساں رہتی ہے۔

● توانائی کو نہ تو پیدا کیا جاسکتا ہے اور نہ ہی فنا کیا جاسکتا ہے

● حالاں کہ توانائی کی تبدیلی کے دوران کچھ توانائی بے کار (حرارتی توانائی، یا آواز کی توانائی کی شکل میں) ہو جاتی ہے لیکن نظام کی کل توانائی میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی۔

ایک شے کی آزادانہ گرتے (Free Fall) وقت توانائی کی بقا:

● 'm' کمیت کی ایک شے میں h اونچائی پر وضعی توانائی = mgh

● جیسے شے گرتی ہے اونچائی 'h' گھٹی ہے اور وضعی توانائی بھی گھٹتی ہے

● اونچائی 'h' پر حرکی توانائی صفر تھی لیکن شے کے نیچے گرنے کے وقت یہ بڑھتی جاتی ہے۔

● آزادانہ گرنے کے وقت کسی بھی نقطہ پر وضعی توانائی اور حرکی توانائی کا حاصل جمع یکساں رہتا ہے۔

مستقلہ = حرکی توانائی + وضعی توانائی

$$mgh + \frac{1}{2}mv^2 = \text{مستقلہ}$$

	Ball	P.E. of Ball	K.E. of Ball	Total Energy of Ball (P.E. + K.E.)
Ball at rest ↓	A	20J	0J	20 + 0 = 20J
Falling ball ↓	B	15J	5J	15 + 5 = 20J
Falling ball ↓	C	10J	10J	10 + 10 = 20J
Falling ball ↓	D	5J	15J	5 + 15 = 20J
Just before hitting the ground ↓	E	0J	20J	0 + 20 = 20J

کام کرنے کی شرح—پاور

پاور: کام کرنے کی شرح کو پاور کہتے ہیں یا توانائی منتقل کرنے کی شرح کو پاور کہتے ہیں۔

$$\text{پاور} = \frac{\text{کیا گیا کام}}{\text{لیا گیا وقت}}$$

$$P = \frac{W}{t}$$

یہاں P = پاور = کیا گیا کام، t = لیا گیا وقت

پاور کی اکائی:

پاور کی SI اکائی واٹ (W) ہے یا جول فی سیکنڈ (J/s) ہے

$$1 \text{ واٹ} = \frac{1 \text{ جول}}{\text{سیکنڈ}}$$

$$1w = \frac{1J}{1s}$$

1 واٹ اس وسیلہ کی پاور ہے جو 1 جول فی سیکنڈ شرح سے کام آتا ہے یا دوسرے لفظوں میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ جب ایک جول کام ایک سیکنڈ میں ہوگا تو پاور ایک واٹ ہوگی۔

$$\frac{\text{کیا گیا کام یا کل استعمال ہوئی توانائی}}{\text{لیا گیا کل وقت}} = \text{اوسط پاور}$$

برقی آلات کی پاور (Power of Electric Appliances)

برقی آلات کے ذریعے برقی توانائی کو استعمال کرنے کی شرح کو برقی آلات کی پاور کہتے ہیں۔

پاور کی بڑی اکائی: پاور کی بڑی اکائی کلو واٹ (KW) ہے

$$1 \text{ کلو واٹ} = 1000 \text{ واٹ} = 1000J/s$$

مثال: ایک شے 5 سیکنڈ میں 20J کام کرتی ہے اس کی پاور کتنی ہوگی؟

$$\text{حل: } 20J = (w)t$$

$$5\text{sec} = (t)$$

$$P = ?$$

$$P = \frac{w}{t}$$

$$= \frac{200J}{5s}$$

$$P = 4J / s = 4w$$

شے کی پاور 4w ہے

مشق

- 1- کام کی تعریف بیان کیجیے۔
- 2- II کام کی تعریف کیجیے۔
- 3- ایک مثال دیجیے جس میں قوت کے ذریعے مثبت کام کیا گیا ہو۔
- 4- ایک مثال دیجیے جس میں قوت کے ذریعے منفی کام کیا گیا ہو۔
- 5- توانائی کی تعریف کیجیے۔
- 6- پاور کام اور توانائی کی اکائی لکھیے۔
- 7- پاور کی تعریف لکھیے۔
- 8- IW پاور کی تعریف کیجیے۔
- 9- ایک کلوواٹ گھنٹہ کی تعریف کیجیے۔
- 10- حرکی توانائی سے آپ کیا سمجھتے ہیں؟ اس کا ضابطہ (فارمولا) لکھیے۔
- 11- کسی شے کی حرکی توانائی کن کن عوامل پر منحصر کرتی ہے؟
- 12- کسی شے کی وضعی توانائی کتنی ہوگی جب اس کی اونچائی دوگنی کر دی جائے؟ [جواب: دوگنی]
- 13- ایک کلوواٹ گھنٹہ میں کتنے جول ہوتے ہیں؟
- 14- توانائی کی بقا کا قانون کیا ہے؟ مثال دے کر سمجھائیے۔
- 15- جب آپ کرکٹ کی گیند کو مارتے ہیں تو توانائی کون کون سی شکلوں میں تبدیل ہوتی ہے۔

طویل جواب والے سوالات

- 1 - کیا گیا کام کن مقدار پر منحصر کرتا ہے؟ وہ کام کو کس طرح متاثر کرتے ہیں؟
- 2 - 100Kg کمیت کی ایک شے 5m تک کھینچی جاتی ہے کیے گئے کام کا حساب لگائیے۔
[جواب: 5000j] ($g = 10m/s^2$)
- 3 - 'm' کمیت کی ایک شے 5m/s کی رفتار سے حرکت کر رہی ہے تب اس کی حرکی توانائی 25J ہے۔ اگر شے کی رفتار دوگنی کر دی جائے تو اس کی حرکی توانائی کیا ہوگی؟ [جواب: 100J]
- 4 - 50Kg کمیت کا ایک لٹر 100m کا اونچائی پر چڑھتا ہے۔ اس کے ذریعے کتنا کام کیا گیا؟ اس نے کل کتنی وضعی توانائی حاصل کی؟ ($g=9.8m/s^2$) [جواب: $4.9 \times 10^4 J$]
- 5 - 5 برقی پنکھے، جن میں ہر ایک کی پاور 120w ہے 4 گھنٹے تک استعمال میں لائے جاتے ہیں۔ ان کے ذریعے استعمال کی گئی توانائی کا کلواٹ میں حساب لگائیے۔ [جواب: 2.4KWh]
- 6 - ایک برقی ہیٹر کا پاور 1500w ہے۔ 10 گھنٹے میں یہ کتنی توانائی استعمال کرے گی۔ [جواب: 15KWh] (یونٹ)
- 7 - (a) مناسب مثال یا عمل کی مدد سے توانائی کی بقا کے قانون کی وضاحت کیجیے۔
(d) تین مثالیں پیش کیجیے جہاں حرکی توانائی وضعی توانائی میں بدلتی ہے۔
- (8) نیچے دیئے گئے عملی کاموں کو دیکھیے۔ اپنے کام کے بارے میں معلومات کی بنیاد پر بتائیے کہ کام ہوا یا نہیں ہوا۔
(a) سوماتالاب میں تیر رہی ہے۔
(b) ایک گدھا اپنی کمر پر بوجھ اٹھا رکھا ہے۔
(c) ایک پن چکی کو عیس سے پانی کھینچ رہا ہے۔
(d) ہرے پودے میں ضیائی تالیف ہو رہی ہے۔
(e) ایک انجن ریل گاڑی کو کھینچ رہا ہے۔
(f) اناج کے دانے دھوپ میں سوکھ رہے ہیں۔
(g) ایک بادبانی کشتی ہوا کی توانائی کی وجہ سے چل رہی ہے۔

معروضی قسم کے سوالات

I -1 اگر ہمیش روہن کے مقابلے میں کسی کام کو کرنے میں کم وقت لیتا ہے تو

- (a) ہمیش میں زیادہ طاقت ہے
- (d) روہن میں زیادہ طاقت ہے
- (c) دونوں کے پاس برابر کی طاقت ہے
- (d) ہمیش کے مقابلے میں روہن میں کم توانائی ہے

2- ایک اڑتی ہوئی پتنگ میں موجود ہوتی ہے

- (a) صرف وضعی توانائی
- (b) صرف حرکی توانائی
- (c) وضعی اور حرکی دونوں توانائی
- (d) دونوں میں سے کوئی بھی توانائی نہیں

3- کسی بھی شے پر کیا گیا کام انحصار نہیں کرتا ہے

- (a) نقل مکان پر
- (b) لگائی گئی قوت پر
- (c) قوت اور نقل مکان کے بیچ کے زاویے پر
- (d) شے کی ابتدائی رفتار پر

4- اگر کسی شے پر F قوت لگانے پر رفتار پیدا ہو تو اس کی طاقت ہوگی

F/V (b) FV (a)

F/V^2 (d) FV^2 (c)

5- 1 g اور 4 g کے دو ذرات میں یکساں حرکی توانائی موجود ہو تو ان کی رفتار کی نسبت کیا ہوگی؟

$1:8$ (b) $1:4$ (a)

$1:16$ (d) $1:2$ (c)

6- کشش ثقل کی وجہ سے چاند، زمین کے چاروں طرف گھومتا ہے یا چکر لگاتا ہے۔ کشش ثقل کے ذریعے کیا گیا کام ہے۔

$F \cdot \pi r$ (b) $F \cdot 2\pi r$ (a)

منفی کام (d) صفر (c)

II- خالی جگہوں کو پُر کیجیے:

(i) ایک 20 kg کلوگرام کی کسی شے کو m کی اونچائی تک اٹھانے میں 784 J کا کام اس شے پر ہوتا ہے۔

(ii) ایک حرارتی انجن میں، حرارتی توانائی..... میں تبدیل ہوتی ہے۔

(iii) اگر کسی شے کی رفتار کو تین گنا کر دیا جائے تو اس کی حرکی توانائی ابتدا کے مقابلے.....

گنا ہو جائے گی۔

(iv) اگر ایک پروٹان اور الیکٹران کو قریب لایا جاتا ہے تو..... کم ہو جاتی ہے۔

دعوئی اور وجہ والے سوالات

(Assertion and Reason Questions)

ہدایت: مندرجہ ذیل سوالات میں ایک دعوئی (A) اور ایک وجہ (R) دیا گیا ہے۔ صحیح متبادل کا انتخاب کیجیے۔

- (a) اگر دعوئی (A) اور وجہ (R) دونوں صحیح ہیں اور وجہ، دعوئی کی صحیح تشریح ہے۔
 (b) اگر دعوئی (A) اور وجہ (R) دونوں صحیح ہیں اور وجہ، دعوئی کی صحیح تشریح نہیں ہے۔
 (c) اگر دعوئی (A) صحیح ہے اور وجہ (R) غلط ہے۔
 (d) اگر دعوئی (A) غلط ہے اور وجہ (R) صحیح ہیں۔

سوال نمبر 1- دعوئی (A): ایک گیند کے نیچے گرتے وقت اس کی وضعی توانائی گھٹتی ہے اور حرکی توانائی بڑھ جاتی ہے۔

وجہ (R): توانائی کو نہ تو پیدا کیا جاسکتا ہے اور نہ ہی فنا کیا جاسکتا ہے۔

جواب (a) توانائی کی بقا کے قانون کے مطابق آزادانہ گرتے وقت کسی بھی نقطہ پر وضعی توانائی اور حرکت توانائی کا حاصل جمع یکساں رہتا ہے۔

سوال نمبر 2- دعوئی (A): زمین کی گردش کرتے ہوئے سیارچے پر لگنے والی زمین کی قوت کشش کے ذریعے کیا گیا کام صفر ہوگا۔

وجہ (R): زمین کے ذریعے سیارچے پر لگنے والی زمین کی قوت کشش اس کی حرکت کی مخالف سمت میں لگائی جاتی ہے۔

جواب (c): سیارچے پر لگنے والے زمین کی قوت کشش سیارچے کی حرکت کی سمت کے ساتھ 90° کا زاویہ۔




آواز (Sound)

باب - 11

نظریاتی نقشہ نویسی (Concept Mapping)

سبق ایک نظر میں




آواز (Sound)

- (i) آواز ہمارے کانوں میں سننے کا احساس پیدا کرتی ہے
- (ii) آواز توانائی کی ایک شکل ہے جس سے ہم سن سکتے ہیں
- (iii) توانائی کی بقا کا قانون آواز پر بھی لاگو ہوتا ہے
- (iv) آواز کی ترسیل لہروں کی شکل میں ہوتی ہے

آواز پیدا کرنا

- آواز تب پیدا ہوتی ہے جب شے ارتعاش (vibrate) کرتی ہے۔
- کسی شے کو ارتعاش کر کے آواز پیدا کرنے کے لیے درکار توانائی کسی باہری وسیلے کے ذریعے فراہم کرائی جاتی ہے۔
- مثال: تھپا یا ڈرم کی تنی ہوئی جھلی پر ہاتھ سے مار کر ارتعاش پیدا کرتے ہیں جس سے آواز پیدا ہوتی ہے۔




(a) Sound is produced when our vocal cords vibrate



(b) Sound is produced when the skin of a drum vibrates

تجربہ گاہ میں ٹیوننگ دو شاخہ (Tuning Fork) سے آواز پیدا کرتے ہیں۔ اس کو دکھانے کے لیے ایک چھوٹی ٹیبل ٹینس یا پلاسٹک کی گند کو دھاگے سے اسٹینڈ میں باندھ کر لٹکا کر ٹیوننگ دو شاخہ چھوتے ہیں۔ گیند ایک بڑی قوت کے ذریعے دور دھکیلی دی جاتی ہے۔



آواز پیدا ہوتی ہے: مندرجہ ذیل طریقوں سے


- (i) ارتعاش کرتے ہوئے تار (ستار)
- (ii) ارتعاش کرتی ہوئے ہوا سے (بانسری)
- (iii) ارتعاش کرتی تنی ہوئی جھلی سے (تبلہ، ڈرم)
- (iv) ارتعاش کرتی پلیٹوں سے (سائیکل کی گھنٹی)
- (v) اشیاء میں رگڑ کے ذریعے (اشیاء میں)
- (vi) کھرچ کر یا رگڑ کر (Scratching/scrubing)

آواز کا اشعاع (Propagation of Sound)

- وہ مادے یا شے جس سے آواز کی ترسیل (Transmission) ہوتی ہے وسیلہ کہلاتا ہے
- وسیلہ ٹھوس، رقیق یا گیس ہو سکتا ہے
- جب ایک شے ارتعاش کرتی ہے تو یہ اپنے ارد گرد کے وسیلہ (ہوا) کے ذرات میں بھی ارتعاش پیدا کر دیتی اور اپنے وسطی مقام سے منتقل ہوتا ہے۔ پھر وہ اپنے متصلہ ذرے پر قوت لگاتا ہے جس کے نتیجے میں

متصلہ اپنی حالت سکون کے مقام پر منتقل ہوتا ہے۔ متصل ذرہ کو اپنے مقام سے منتقل کرنے کے بعد پہلا ذرہ اپنے شروعاتی مقام پر واپس لوٹ آتا ہے۔ یہ عمل وسیلے میں جاری رہتا ہے یہاں تک کہ آواز آپ کے کانوں تک پہنچ جاتی ہے۔

- آواز کے مخرج سے وسیلے میں پیدا ہونے والا اضطراب وسیلہ سے گذرتا ہے اور وسیلہ کے ذرات سفر نہیں کرتے۔
- لہر ایک اضطراب (Disturbance) ہے جو وسیلے میں حرکت کرتا ہے اور ایک نقطہ سے دوسرے نقطہ تک توڑائی لے جاتا ہے جب کہ دونوں نقطوں میں سیدھا تماس نہیں ہوتا۔
- آواز میکانیکی لہروں کے ذریعے ترسیل ہوتی ہے۔
- چونکہ آواز کی لہریں، وسیلے کے ذرات کی حرکت کے ذریعے سفر کرتی ہیں۔ اس لیے یہ میکانیکی لہریں کہلاتی ہیں۔




آواز کی لہریں، طولی لہریں ہیں (Longitudinal waves)

- جب ایک شے ارتعاش کرتی ہے تب اپنے ارد گرد کی ہوا کو کمپریسڈ کرتی ہے۔ اس طرح ایک دباؤ کا علاقہ بنتا ہے جسے دباؤ کے علاقے (C) compression کہتے ہیں۔
- دباؤ کے علاقے (C) (Compression-C): وہ علاقہ ہے جہاں وسیلے کے ذرات ایک دوسرے کے نزدیک آ کر اونچا دباؤ بناتے ہیں۔
- اس لیے دباؤ وہ علاقے ہیں جہاں کثافت اور دبا کی قدر از حد ہے

- تلطیف کے علاقے (Rarefaction-R): تلطیف کم دباؤ کے علاقے ہیں جہاں ذرات دور دور بکھرے ہوتے ہیں۔ جس سے کم دباؤ کا علاقہ بنتا ہے۔

- جب شے آگے پیچھے تیزی سے ارتعاش کرتی ہے تب ہوا میں دباؤ اور تلطیف کا ایک سلسلہ بن کر آواز کا اشعاع ہوتا ہے۔ آواز کے اشعاع کو وسیلے میں کثافت ارتعاش یا داب ارتعاش کا اشعاع بھی سمجھا جاتا ہے۔




آواز کے اشعاع کے لیے وسیلہ کی ضرورت ہوتی ہے

- آواز ایک میکینیکل لہر ہے اور اسے اپنے اشعاع کے لیے ایک مادی وسیلے جیسے ہوا، پانی، فولاد وغیرہ کی ضرورت ہوتی ہے۔
- آواز خلاء میں سے نہیں گذر سکتی

تجربہ:


- ایک بجلی کی گھنٹی کو ایریاٹ شیشے کے نیل جار میں لٹکا کر نیل جار کو خلا پمپ (Vacuum Pump) سے جوڑتے ہیں۔




- جب بیل چار ہوا سے بھرا ہوتا ہے تب آواز سنائی دیتی ہے۔ لیکن جب خلاء پمپ کو چلا کر ہوا کو بیل چار سے نکال کر گھٹی بجاتے ہیں تب آواز سنائی نہیں دیتی ہے۔
- اس لیے آواز کو سفر کرنے کے لیے وسیلہ کی ضرورت ہوتی ہے۔

آواز کی لہریں طولی لہریں ہیں (Sound waves are longitudinal waves):

- (i) وہ لہریں جس میں وسیلے کے ذرات آگے پیچھے اسی سمت میں ارتزاز (Oscilate) کرتے ہیں جس سمت میں لہر حرکت کرتی ہے، طولی لہر کہلاتی ہے۔
- جب ایک سلنکی کو دھکا دیتے ہیں اور کھینچتے ہیں تب دباؤ (سلنکی کی کنڈلیاں پاس پاس آجاتی ہیں) اور تلطیف (سلنکی کی کنڈلیاں چھلے دور دور ہو جاتی ہیں) بنتے ہیں۔
- جب لہر سلنکی میں حرکت کرتی ہے تب اس کی ہر لہر ایک کنڈلی (چھلا) لہر کی سمت میں آگے پیچھے ایک چھوٹا فاصلہ طے کرتی ہیں۔ اس لیے آواز کی لہریں طولی لہریں ہیں۔
- ذرات کے ارتعاش کی سمت لہر کی سمت کے متوازی ہوتی ہے۔




- (ii) جب سلنکی کے ایک سرے کو اساس سے لگا کر دوسرے سرے کو اوپر نیچے تیزی سے ہلاتے ہیں تب یہ عرضی لہریں (Transverse waves) پیدا کرتی ہے۔
- یہ لہریں سلنکی میں افقی سمت میں حرکت کرتی ہے جب کہ سلنکی کے چھلے (ذره) لہر کی سمت کے عمودی اوپر نیچے حرکت کرتی ہیں اور لہر کی سمت کے عمودی کرتے ہیں۔
- روشنی ایک عرضی لہر ہے لیکن ان کو ترسیل کے لیے وسیلہ کی ضرورت نہیں ہوتی ہے۔



آواز کی لہروں کی خصوصیات (Characteristics of a sound waves)


آواز کی لہر کی مندرجہ ذیل خصوصیات ہیں:

- تو اتر (Frequency)
- وسعت (Amplitude)
- دوری وقت (Time Period)
- رفتار (Velocity)
- جب ایک لہر ہوا میں سفر کرتی ہے تب ہوا کی کثافت اور داب اوسط مقام سے بدلتے ہیں۔
- دباؤ کو فراز (crest) اور تلطیف کو نشیب (Trough) سے دکھایا جاتا ہے۔
- دباؤ وہ علاقے ہیں جہاں کثافت اور داب کی قدر از حد ہے۔
- تلطیف کم کثافت اور داب کا علاقہ ہے۔



(i) طول لہر (Wave length):

- (a) آواز کی لہر میں ایک دباؤ اور ایک تلطیف کی لمبائی کو طول لہر کہتے ہیں۔
(b) دو لگاتار دباؤ (C) یا دو لگاتار تلطیف (R) کے درمیان کا فاصلہ طول لہر (Wave Length) کہلاتا ہے
(c) طول لہر یونانی زبان کے حرف (λ) (Lambda) سے ظاہر کیا جاتا ہے۔ اس کی SI اکائی میٹر (m) ہے۔



(ii) تواتر (Frequency)

- (a) ایک سیکنڈ میں پیدا کئی لہروں کی تعداد یا ایک سیکنڈ میں کل اتھزاز کی تعداد کو تواتر کہتے ہیں۔
(b) ایک سیکنڈ میں گزرنے والے دباؤ (C) اور تلطیف (R) کی تعداد کو بھی تواتر کہتے ہیں۔
- تواتر کی SI اکائی ہرٹز (Hertz) ہے اور علامت Hz ہے۔
 - ہرٹز (Hertz): ایک ہرٹز ایک ارتعاش فی سیکنڈ کے برابر ہوتا ہے تواتر کی بڑی اکائی کلو ہرٹز ہے۔ $1\text{kHz} = 1000\text{Hz}$

(iii) دوری وقت (Time Period)



- (a) ایک ارتعاش یا اتھزاز کو پورا کرنے میں لگنے والے وقت کو دوری وقت کہتے ہیں۔
(b) دو لگاتار دباؤ یا تلطیف کے ایک متعین نقطے سے گزرنے میں لگنے والا وقت لہر کا دوری وقت کہلاتا ہے۔ اسے T سے ظاہر کرتے ہیں۔
- دوری وقت کی SI اکائی سیکنڈ (s) ہے۔
 - کسی لہر کی تواتر دوری وقت کے معکوس تناسب میں ہوتی ہے۔

$$\left(v = \frac{1}{T} \right)$$

(iv) وسعت (Amplitude)

وسیلے کے ارتعاش کرتے ہوئے ذرات کی ان کے اوسط مقام کے دونوں طرف از حد منتقلی کی عددی قدر، لہر کی وسعت کہلاتی ہے۔

- وسعت کو 'A' سے ظاہر کیا جاتا ہے اور اس SI اکائی میٹر (m) ہے۔
- آواز میں کیفیت، یا کھڑک (Quality or Timber) اور سر (Pitch) جیسی خصوصیات پائی جاتی ہیں۔
- سر (Pitch): آواز کی سر آواز کی تو اتز پر منحصر کرتی ہے۔ یہ تو اتز کے تناسب ہوتی ہے۔ زیادہ تو اتز، اونچا سر، کم تو اتز، کم سر
- عورتوں کی آواز سریلی (Shrill) ہوتی ہے اور اس کا سر اونچا زیادہ ہوتا ہے جب کہ مردوں کی آواز کا سر کم ہونے کی وجہ سے ان کی آواز سپاٹ ہوتی ہے۔
- اونچے سر کی آواز میں فی اکائی وقت میں بڑی تعداد میں دباؤ اور تلطیف ایک متعین نقطے سے گزرتے ہیں۔




کم سر۔ کم تو اتز

زیادہ سر۔ زیادہ تو اتز

بلندی (Loudness)

- آواز کی بلندی آواز کی لہروں کے وسعت پر منحصر ہوتی ہے۔
- کانوں میں فی سکینڈ پہنچنے والی آواز کی توانائی کے ناپ کو بلندی کہتے ہیں۔

- بلند آواز..... زیادہ توانائی..... زیادہ وسعت
- نرم آواز..... کم توانائی..... کم وسعت
- بلندی کو ڈیسیبیل (Decibel)(db) میں ناپا جاتا ہے۔



- آواز کی بلندی اس کے وسعت کے مربع کے سیدھے تناسب ہوتی ہے۔ $(\text{وسعت})^2 \propto \text{بلندی}$
مثال: اگر کسی آواز کی وسعت دوگنی ہوتی ہے تو اس کی بلندی چارگنا بڑھ جائے گی۔
80dB سے زیادہ بلندی کی آواز شور کہلاتی ہے۔

کیفیت (Quality)

- کسی آواز کی کیفیت اس آواز کے ذریعہ پیدا لہر کے تواتر پر منحصر کرتی ہے۔ یہ موسیقی آواز کی خاصیت ہے۔ یہ ہمیں یکساں سراور یکساں بلندی کی آوازوں میں فرق کرنے میں مدد کرتا ہے۔
لہجہ (Tone): وہ آواز جس کا ایک واحد تواتر ہوتا ہے لہجہ کہلاتی ہے۔
نوٹ (Note): وہ آواز جو کئی تواتروں کے آمیزے کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے نوٹ کہلاتی ہے اور سننے میں اچھی لگتی ہے۔
شور (Noise): شور کانوں کو برا لگتا ہے سننے میں pleasant نہیں ہوتا ہے
موسیقی (Music): موسیقی کانوں کو اچھی لگتی ہے اور اس کی کیفیت اعلیٰ درجہ کی ہوتی ہے۔

(v) آواز کی چال

ایک لہر کے ذریعے ایک سینڈ میں طے کیا گیا فاصلہ لہر کی چال کہلاتی ہے۔ اس کی اکائی میٹر فی سینڈ (m/s) ہے۔

$$\text{چال} = \frac{\text{فاصلہ}}{\text{وقت}}$$

(آواز ایک طول لہر ہے اور یہ T وقت میں طے کیا گیا فاصلہ ہے)

$$V = \frac{\lambda}{T}$$

$$V = \lambda v \quad (v = \frac{1}{T})$$

تواتر × طول لہر = چال

$$V = \lambda \times v$$

مثال: ایک آواز کی لہر کا دوری وقت 0.05 Sec ہے۔ اس کی تواتر کیا ہوگی؟

حل: دوری وقت $v = \frac{1}{T}$ تواتر

$$= \frac{1}{0.05} = \frac{100}{5} = 20Hz$$

آواز کے لہر کی تواتر 20Hz ہے

مختلف وسیلوں میں آواز کی چال (Speed of sound in different media)

- (i) آواز کی چال اس وسیلہ کی خاصیتوں پر منحصر کرتی ہے۔ آواز کی چال گیسوں میں سے سب کم، رقیق میں زیادہ اور ٹھوس میں سب سے زیادہ ہوتی ہے۔
- (ii) آواز کی چال وسیلہ کے درجہ حرارت پر منحصر کرتی ہے۔ آواز کی چال درجہ حرارت بڑھنے کے ساتھ بڑھتی ہے۔
- (iii) ہوا میں نمی (رطوبت) بڑھنے سے آواز کی چال بڑھتی ہے
- (iv) روشنی کی چال آواز کی چال سے بہت زیادہ ہے
- (v) ہوا میں آواز کی چال $22^\circ C$ پر $344ms^{-1}$ ہے۔

صوتی گرج (Sonic Boom)


- جب کسی شے کی رفتار آواز کی رفتار سے زیادہ ہوتی ہے تو کہا جاتا ہے کہ یہ زیر صوتی (Super Sonic) رفتار سے حرکت کر رہی ہے۔ گولیاں، جیٹ جہاز اور راکٹ وغیرہ زیر صوتی رفتار سے حرکت کرتے ہیں۔

- زیر صوتی، دھکا لہریں (Shock waves) کے ذریعہ بہت تیز اور اونچی آواز پیدا کرتی ہے۔ ان شاک لہروں میں توانائی کی بڑی مقدار ہوتی ہے۔ زیر صوتی سے پیدا ہونے والی شاک لہروں کی توانائی کھڑکیوں کے شیشے توڑ سکتی ہے۔

آواز کا انعکاس (Reflection of sound)

- روشنی کی طرح آواز بھی جب کسی ٹھوس سطح سے ٹکراتی ہے تب واپس لوٹی ہے۔ یہ آواز کا انعکاس کہلاتا ہے۔ آواز بھی انعکاس کے وقت روشنی کے انعکاس کے قوانین کا عمل کرتی ہے۔
- (i) واقع آواز کی شعاع، منعکس آواز کی شعاع اور نقطہ وقوع پر کھینچی گئی نارمل (عمود) یہ سبھی ایک ہی مستوی میں ہوتے ہیں۔

- (ii) آواز کا زاویہ وقوع ہمیشہ زاویہ انعکاس کے برابر ہوتا ہے۔



تصویر : آواز کا انعکاس

بازگشت (Echo)

- آواز کی لہر کے انعکاس کی وجہ سے وہی آواز دوبارہ سنتے ہیں۔ یہ آواز جو آپ سنتے ہیں، بازگشت کہلاتی ہے۔
- ہم بازگشت سمجھ سکتے ہیں جب آواز کے مخرج اور بازگشت کے درمیان 0.1 سیکنڈ کا وقفہ ہو۔
- بازگشت تب پیدا ہوتی ہے جب آواز کسی سخت سطح (اینٹ کی دیوار، پہاڑ وغیرہ) سے منعکس ہوتی ہے۔ ملائم سطح آواز کو جذب کر لیتی ہے

- بازگشت سننے کے لیے کم سے کم فاصلہ کی تحسیب

$$\frac{\text{فاصلہ}}{\text{وقت}} = \text{چال}$$

ہوا میں آواز کی چال 344ms^{-1} (22°C پر)

$$\text{وقت} = 0.1 \text{ سیکنڈ}$$

$$\frac{\text{فاصلہ}}{0.1 \text{ s}} = 344$$

$$\begin{aligned} \text{فاصلہ} &= 0.1 \text{ s} \times 344 \text{ m/s} \\ &= 34.4 \text{ m} \end{aligned}$$

اس لیے مخرج سے رکاوٹ تک کا فاصلہ $= 34.4/2 = 17.2 \text{ m}$ (22°C پر)

اس لیے مخرج اور انعکاسی سطح کے درمیان 17.2 m کا فاصلہ ہونا چاہیے تاکہ بارگشت کو سنا جاسکے

- بادلوں کی کڑک بجلی کی گونج کی کئی انعکاسی سطحوں جیسے بادلوں اور زمین سے کثیر انعکاس کی وجہ سے ہوتا ہے۔

گونج (Reverberation)

کسی بڑے ہال میں پیدا کی گئی آواز، اس کی دیواروں، چھت اور فرش سے متواتر انعکاس کی وجہ سے کافی دیر تک سنائی دیتی رہتی ہے۔ یہ متواتر انعکاس جو دیر تک آواز کے باقی رہنے کا باعث ہوتا ہے گونج کہلاتا ہے۔

کسی بڑے ہال یا بڑی جلسہ گاہ میں گونج کو کم کرنے کے طریقے:

(i) جلسہ گاہ کی چھت اور دیواروں کو آواز جذب اشیا جیسے دبایا ہوا ریشٹوں کا تختہ، کھر دراپلاسٹریا پردے سے ڈھک دیا جاتا ہے۔

(ii) کھر کیوں، دروازوں پر بھاری پردے لگائے جاتے ہیں۔

(iii) فرش پر قالین بچھائے جاتے ہیں۔

(iv) بیٹھنے کی کرسیاں، آواز جاذب اشیاء سے بنائی جاتی ہیں۔


بازگشت اور گونج میں فرق

نمبر شمار	بازگشت	گونج
1	آواز کی لہر کے انعکاس کی وجہ سے آواز کے دوبارہ سننے کو بازگشت کہتے ہیں	کسی بڑے ہال میں چھت دیواروں اور فرش سے متواتر انعکاس کی وجہ سے آواز کا باقی رہنا گونج کہلاتا ہے۔
2	بازگشت ایک بڑے خالی جگہ میں پیدا ہوتی ہے۔ آواز کا متواتر انعکاش نہیں ہوتا اور آواز بہت دیر تک باقی بھی نہیں رہتی	گونج کے زیادہ لمبا ہونے پر آواز خراب اور نہ سمجھ میں آنے والی ہو جاتی ہے


آواز کے کثیر انعکاس کے استعمال

(i) میگا فون یا لائوڈ اسپیکر، ہارن، بگل، شہنائی اس طرح تیار کیے جاتے ہیں کہ وہ آواز کو مختلف سمت میں بکھرائے بغیر ایک مخصوص سمت میں بھیج سکیں

(ii) اسٹیٹھواسکوپ (Stethoscope): یہ ایک ڈاکٹری آلہ ہے جو جسم کے اندر پیدا ہو رہی آواز کو سننے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ دل کی دھڑکن یا پیچھے پھوٹوں کی آواز اسٹیٹھواسکوپ میں مریض کی دھڑکن ڈاکٹر کے کانوں تک متعدد انعکاسوں کے ذریعہ پہنچتی ہے۔



- (iii) آواز تختہ (Sound Board): بڑے جلسہ گاہ میں دیواروں، چھت اور سیٹوں کے ذریعہ آواز جذب ہو جاتی ہے۔ اس لیے خمیدہ آواز تختہ (Cuurved sound board) کو اسٹیج کے پیچھے رکھ دیا جاتا ہے۔ تاکہ آواز اس تختہ سے منعکس ہونے کے بعد ہال کی پوری چوڑائی میں پھیل سکے۔
- (iv) جلسہ گاہ، پروگراموں کے ہالوں کی چھتیں خمیدہ بنائی جاتی ہیں تاکہ آواز انعکاس کے بعد ہال کے تمام کونوں تک پہنچ سکے۔



سماعت کی وسعت (Range of Hearing)

- (i) انسانوں کے لیے آواز کی سماعت کی حد تقریباً 20Hz سے 20,000Hz تک ہوتی ہے۔
- 5 سال سے کم عمر کے بچے اور کتے 25kHz تک کی آواز بھی سن سکتے ہیں
- (ii) 20Hz سے کم تو اتر کی آوازیں زیر صوتی آوازیں (Infrasonic sounds) یا زیر صوتی (Infrasound) کہلاتی ہیں۔
- ارتعاش کرتا ہوا سادہ پنڈولم انفراسونک آواز پیدا کرتا ہے۔
 - گینڈے (Rhinceroses) 5Hz کے تو اتر کی آواز سے ایک دوسرے سے بات کرتے ہیں۔
 - ہاتھی، وہیل زبر آواز لٹراساؤنڈ میں آواز نکالتے ہیں۔
 - زلزلے میں اصل شاک لہر شروع ہونے سے پہلے کم تو اتر کی زیر آواز (انفرسونک) پیدا ہوتی ہے جنہیں کچھ جانور سن کر پریشان ہو جاتے ہیں۔

(ii) 20KHz سے زیادہ تو اتر کی آوازیں زبر صوتی آوازیں (Ultrasonic sound) یا زبر آوازیں (ultra sound) کہلاتی ہیں

کتنے ڈیفین، چمگادڑ اور چوہے زبر آواز آوازیں سن سکتے ہیں۔

سماعتی آلہ (Hearing Aid)

سماعتی آلہ ایک الیکٹرونک آلہ ہے جو بیٹری سے چلتا ہے جو کم سننے والے لوگوں کے ذریعہ استعمال کیا جاتا ہے۔ مائیکروفون آواز کی لہروں کو برقی سگنلوں میں تبدیل کرتا ہے جو افزائش کار (Amplifier) کے ذریعہ افزائش ہو جاتی ہے۔ یہ افزائش شدہ سگنل، سماعتی آلہ کے اسپیکروں میں جاتے ہیں۔ اسپیکر افزائش شدہ برقی سگنلوں کو آواز میں تبدیل کرتا ہے اور کانوں تک بھیجتا ہے جس سے صاف سنائی دیتا ہے۔

زبر آواز کا استعمال (Applications of Ultrasound)

(i) الٹراساؤنڈ کا استعمال صنعتوں میں دھات کے لنگوں (بلاک) میں جھریاں (Crackes) یا کوئی دوسری خامی کا پتہ لگانے کے لیے (بغیر انہیں نقصان پہنچانے) کیا جاتا ہے۔

(ii) یہ صنعتوں میں اشیا کے ان حصوں کو صاف کرنے میں استعمال کی جاتی ہے جن تک پہنچنا مشکل ہوتا ہے۔ جیسے چکری ٹیوب (Spiral tube)، ٹیڑھی میٹھی شکلوں کے حصے، الیکٹرونک اجزاء۔

(iii) الٹراساؤنڈ کا استعمال انسانی جسم کے اندرونی اعضا جیسے جگر، پتہ، رحم، گردہ اور دل کی جانچ کرنے میں کیا جاتا ہے۔

(iv) باز گشت قلب نگاری (Echocardiography): زبر صوتی لہروں (ultrasound) کا دل کے مختلف حصوں سے انعکاس کرایا جاتا ہے اور دل کا عکس لیا جاتا ہے یہ تکنیک بازگشت قلب نگاری کہلاتی ہے۔

(v) زبر صوتی نکاری (Ultrasonography): وہ تکنیک جو جسم کے اندرونی اعضا کا عکس زبر صوتی لہروں کے انعکاسوں کے ذریعہ بناتی ہے الٹراسونوگرافی کہلاتی ہے۔

(vi) زبر آوازوں کا استعمال گردہ میں بنی پتھری کو چھوٹے چھوٹے ریزوں میں توڑنے کے لیے بھی کیا جاتا ہے۔

مشق

نہایت مختصر جواب والے سوالات

1- آواز کی لہروں کو میکائی لہریں کیوں کہتے ہیں؟

2- آواز کی کون سی خصوصیت متعین کرتی ہے تو سُر اور بلندی

3- آواز کی چال کے لیے فارمولا لکھیے

4- انسان کے کان کی قابل سماعت سعت کیا ہے؟

مختصر جواب والے سوالات

1- سسلنگی پر پیدا ہونے والی دو قسم کی لہروں کے نام لکھیے۔

2- تواتر کی SI اکائی کیا ہے اس کی بڑی اکائی بھی لکھیے۔

3- آواز کیسے پیدا ہوتی ہے؟

4- کس وسیلہ میں آواز سب سے تیز سفر کرتی ہے

(a) ہوا (b) پانی (c) اسٹیل

5- آواز کے انعکاس کے بنیاد پر کام کرنے والے دو آلات کے نام لکھیے

6- آواز کے انعکاس کے دو قوانین بتائیے

- 7- طول لہر اور تواتر کی تعریف کیجیے
- 8- دوری وقت اور وسعت کی تعریف لکھیے
- 9- کیا سیٹلائٹ کے مسافر آپس میں بات چیت کر پاتے ہیں جب کہ خلا میں ہوتے ہیں۔
- 10- آواز کیا ہے؟

طویل جواب والے سوالات

- 1- بجلی کی چمک ہمیں پہلے دکھائی دیتی ہے اور گڑگڑاہٹ کی آواز بعد میں سنائی دیتی ہے کیوں؟
- 2- پروگراموں کے ہال کی چھتیں خمیدہ کیوں بنائی جاتی ہیں؟
- 3- گونج کیا ہے؟ ایک بڑے ہال میں گونج کو کیسے کم کیا جاسکتا ہے؟
- 4- بازگشت کیا ہے؟ یہ کیسے بنتی ہے؟ بادلوں کی گڑگڑاہٹ کی آواز کیسے بنتی ہے۔
- 5- الٹراساؤنڈ کے کوئی تین استعمال لکھیے
- 6- چمگا ڈراپنے شکار پکڑنے میں الٹراساؤنڈ کا کیسے استعمال کرتی ہے۔ سمجھائیے
- 7- ایک لہر ہوا میں 340m/s کی چال سے سفر کر رہی ہے۔ اس کی طول، لہر کیا ہوگی اگر اس کی تواتر (a) 512 ارتعاش فی سیکنڈ ہے (b) 100Hz ہے۔ جواب (a) 0.66m (b) 3.4m
- 8 - 500m اونچی مینار کی چوٹی سے ایک پتھر مینار کی بنیاد پر بنے تالاب میں گرایا جاتا ہے۔ پانی میں پتھر کے گرنے کی آواز چوٹی پر کب سنائی دے گی؟ (دیا ہے: آواز کی چال 340m/s) $(s = ut + \frac{1}{2}gt^2)$ جواب 11.4s
- 9 - خلا کیا ہے؟ خلا میں آواز کی لہر کی اشعاع کیوں نہیں ہوتی ہے؟

معروضی قسم کے سوالات

1- ایک آواز کی لہر کی تو اترا 1KHz ہے اور طول لہر 25cm ہے تو بتائیے 2.2km کے فاصلے کو پورا کرنے میں آواز کی لہر کو کتنا وقت لگے گا؟

(a) $\frac{402}{2}$ سیکنڈ (b) $\frac{17}{7}$ سیکنڈ

(c) $\frac{5}{4}$ منٹ (d) $\frac{44}{5}$ سیکنڈ

2- ایک شے آواز پیدا کرتی ہے اگر وہ ہے۔

- (a) فولاد کی (b) کانچ کی
(c) لوہے کی (d) ارتعاش کرتی ہوئی

3- آواز سب سے تیز حرکت کرتی ہے۔

- (a) ہوا میں (b) خلا میں
(c) فولاد میں (d) پانی میں

4- ایک آواز 50 فرزا اور 50 نشیب 0.5 سیکنڈ میں پیدا کرتی ہے۔ لہر کی تو اترا (Frequency) کیا ہوگی؟

(a) 50 Hz (b) 100 Hz

(c) 150 Hz (d) 200 Hz

5- ایک دوست کی آواز کو پہچانا جاسکتا ہے

(a) سُرسے (b) کیفیت سے

(c) رفتار سے (d) شدت سے

6- ایک 440 Hz کی آواز لہر 340m/s کی رفتار سے سفر طے کر رہی ہے۔ آواز کی طول لہر ہوگی؟

(a) 1.5×10^5 meters (b) 0.77 meters

(c) 1.3 meters (d) 1.1 meters

7- جھٹکے سے پہلے زلزلہ کس طرح کی آواز پیدا کرتا ہے؟

(a) زبر آواز (الٹراساؤنڈ) (b) زیر صوتی آواز (انفراساؤنڈ)

(c) سمعی آواز (d) کوئی سی بھی آواز نہیں

8- مکینیکل لہر، طولی لہر یا عرضی لہر ہو سکتی ہے یہ انحصار کرتا ہے۔

(a) وسیلہ کی فطرت پر (b) جوش و خروش پر

(c) تواتر پر (d) وسعت پر

9- خلا میں کون سفر طے کر سکتا ہے۔

(a) روشنی کی لہریں (b) گرمی کی لہریں

(c) X Rays (d) آواز کی لہریں

10- مندرجہ ذیل میں کس کی تبدیلی سے آواز کی رفتار متاثر ہوتی ہے؟

(a) درجہ حرارت پر (b) وسیلہ پر

(c) دباؤ پر (d) طولی لہر پر

دعوئی اور وجہ والے سوالات

(Assertion and Reason Questions)

ہدایت: مندرجہ ذیل سوالات میں ایک دعوئی (A) اور ایک وجہ (R) دیا گیا ہے۔ صحیح متبادل کا انتخاب کیجیے۔

(a) اگر دعوئی (A) اور وجہ (R) دونوں صحیح ہیں اور وجہ، دعوئی کی صحیح تشریح ہے۔

(b) اگر دعوئی (A) اور وجہ (R) دونوں صحیح ہیں اور وجہ، دعوئی کی صحیح تشریح نہیں ہے۔

(c) اگر دعوئی (A) صحیح ہے اور وجہ (R) غلط ہے۔

(d) اگر دعوئی (A) غلط اور وجہ (R) صحیح ہیں۔

سوال نمبر 1۔ دعوئی (A): بارش کے وقت بجلی کی چمک گڑگڑاہٹ کی آواز سے پہلے دکھائی دیتی ہے۔

وجہ (R): روشنی کی چال آواز کی چال سے زیادہ ہے۔

جواب: (a) کیوں کی روشنی کی چال آواز کی چال سے زیادہ ہے۔

سوال نمبر 2۔ دعوئی (A): ہاتھی الٹراساؤنڈ کے ذریعے بات چیت کرتے ہیں۔

وجہ (R): 20kHz سے زیادہ تو اتر کی آوازیں الٹراساؤنڈ کہلاتی ہیں۔

جواب: (d) 20,000 Hz یا 20kHz سے زیادہ تو اتر کی آوازوں کو الٹراساؤنڈ کہا جاتا ہے لیکن ہاتھی

آپس میں انفراساؤنڈ کے ذریعے بات چیت کرتے ہیں۔

غذائی وسائل میں بہتری


باب - 12

نظریاتی نقشہ نویسی (Concept Mapping)



سبق ایک نظر میں

غذائی پیداوار میں بہتوی



- سبھی زندہ عضویوں کو اپنے نشوونما اور صحت کے لیے غذا کی ضرورت ہوتی ہے۔
 - غذا کے ذریعہ ہمیں تغذیٰ عناصر جیسے کاربوہائڈریٹ، پروٹین، چکنائی، وٹامن اور معدنیات حاصل ہوتے ہیں۔
 - پیڑ پودے اور جانور غذا کے خاص ذرائع ہیں۔
 - ہندوستان کی آبادی تقریباً سو کروڑ سے بھی زیادہ ہے جو لگاتار بڑی رہی ہے۔
 - اس بڑھتی آبادی کے لیے اناج کی پیداوار کے لیے فصل اور مویشی پالنے کی پیداوار کی صلاحیت بڑھانا نہایت ضروری ہے۔
 - ہندوستان میں 1960 سے 2004 تک اناج پیداوار میں چار گنا اضافہ ہوا ہے لیکن اس میں سدھار کی اچھی بھی ضرورت ہے۔ جبکہ قابل کاشت زمین میں صرف 25 فی صد کا ہی اضافہ ہوا ہے۔
- فصل کی اقسام میں بہتری
فصل کی پیداوار میں بہتری
فصل کے لیے حفاظتی انتظامات
اس کے علاوہ زیادہ زمین کو زراعت کے لائق بنانا۔

سبز انقلاب (Green Revolution)

سبز انقلاب کو کئی ممالک میں اناج کی پیداوار بڑھانے کے لیے چلایا گیا۔ اس میں پیداوار بڑھانے کے لیے کئی تکنیک، مناسب آب پاشی اور اچھی کوالٹی کے بیجوں کا استعمال کیا گیا۔

سفید انقلاب (White Revolution)

سفید انقلاب کو ہندوستان میں دودھ کی پیداوار کو بڑھانے کے لیے چلایا گیا۔ اس کا مقصد ہندوستان کو دودھ کی پیداوار میں خود کفیل بنانا ہے۔

فصل پیداوار میں بہتری

فصلوں کے اقسام جن میں ہم مندرجہ ذیل چیزیں حاصل کرتے ہیں:-

(a) اناج (Cereals): ان میں گہوں، چاول، مکا، باجرہ وغیرہ شامل ہیں۔ یہ ہمیں کاربوہائیڈریٹ فراہم کرتے ہیں۔

(b) بیج (Seeds): پودوں میں پائے جانے والے سبھی بیج کھانے کے لائق نہیں ہوتے جیسے سیب کا بیج اور چیری کا بیج۔ کھانے والے بیجوں میں اناج، دالیں، مونگ پھلی، سویا بین، تل، ارنڈی یہ ہمیں چکنائی فراہم کرتے ہیں۔

(c) دالیں (Pulses): اس میں چنا، مٹر، کالا چنا، ہرا چنا، مسور، ارہر، مونگ۔ یہ ہمیں پروٹین فراہم کرتے ہیں۔

(d) سبزیوں اور مسالے اور پھل (Vegetable, spices and fruits): سبزیوں اور مسالے اور پھل۔ یہ ہمیں وٹامن اور معدنیات فراہم کرتے ہیں جیسے سبزیوں پالک، پتی دار سبزیوں مولی، گاجر، مسالے جیسے مرچ، کالی مرچ۔ الائچی، زیرہ وغیرہ اور پھل جیسے سیب، کیلا، تربوز چار فصل، جئی، سوڈا، گھاس، برسیم، جانوروں کے لیے چارے کی شکل میں استعمال ہوتا ہے۔

فصلوں کے موسم (Crop Season)

سبھی فصلوں کو اپنی نشوونما اور دور حیات کے لیے مختلف حالات (درجہ حرارت، نمی، سورج کی روشنی) کی ضرورت ہوتی ہے۔ فصلوں کے موسم دو قسم کے ہوتے ہیں۔

(a) خریف (Kharif): یہ فصل برسات کے موسم میں اگائی جاتی ہے۔ اسلئے انہیں گرمی کی فصل بھی کہتے ہیں۔

(جون سے اکتوبر) مثال: پیڈی (چاول) سویا بین، ارہر، باجرہ، کپاس، مونگ اور ارد۔

(b) ربیع (Rabi): یہ فصلیں نومبر سے اپریل کے مہینے میں اگائی جاتی ہیں اس لیے انہیں سردی کی فصل بھی کہتے ہیں۔

مثال: گہوں، چنا، مٹر، سرسوتل۔

فصلوں کی پیداوار کو بڑھانے کے لیے سرگرمیوں کو مندرجہ ذیل گروپوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔

- (i) فصلوں کی اقسام میں بہتری
- (ii) فصل کی پیداوار میں بہتری
- (iii) فصل کے لیے حفاظتی انتظامات

(A) فصل کی اقسام میں بہتری:

فصل کی اقسام میں بہتری کے عوامل ہیں۔

- اچھے اور صحت مند بیج۔
- مخلوط (Hybridization): مختلف تو ریشی خصوصیات والے پودوں کے درمیان کراس بریڈنگ کر کے اچھی کوالٹی والے پودے تیار کرنے کے عمل کو مخلوط (Hybridization) کہتے ہیں۔

فصل کی کوالٹی میں بڑھوتری کرنے والے عوامل

- (a) اعلیٰ پیداوار: فی ایکڑ فصل کی پیداوار بڑھانے کے لیے۔
- (b) بہتر کوالٹی: فصلوں کے ماحصل کی کوالٹی کی اہمیت ہر فصل کے لیے علاحدہ ہوتی ہے گیہوں کے لیے بھوننے اور سینے کی صلاحیت اہم ہے۔ دالوں کے لیے پروٹین کی کوالٹی، بیجوں کے لیے تیل کی کوالٹی، اور پھلوں اور سبزیوں کے لیے تحفظ کرنے کی کوالٹی اہم ہے۔
- (c) حیاتی اور غیر حیاتی مزاحمت: مختلف حالات میں حیاتی (بیماری، کیڑے اور نیاٹوڈ) اور غیر حیاتی (سوکھا، سیلاب، نمکیات، پانی کھڑا ہونا، گرمی سردی، کہرا) اثرات کے سبب فصل کی پیداوار کم ہو سکتی ہے۔
- (d) وسیع مطابقت پذیری: وسیع مطابقت پذیری والی مختلف فصلوں کی مختلف قسمیں تیار کرنے سے مختلف ماحولیاتی حالات میں فصل کی پیداوار مستحکم کرنے میں مدد ملتی ہے۔ اس طرح ایک قسم کی فصل مختلف آب و ہوا والے علاقوں میں پیدا کی جاسکتی ہے۔
- (e) موافق دیہی زرعی خصوصیات: چارہ کی فصل کے لیے اونچائی اور زیادہ شاخوں کی فراہمی ایک موافق

خصوصیت ہے۔ دالوں کے لیے پودوں کا چھوٹا ہونا زیادہ سود مند ہے۔ اس طرح پیداوار بڑھائی جاسکتی ہے۔

(B) فصل کی پیداوار میں بڑھوتری (Crop Production Improvements):

کسانوں کے ذریعہ مختلف قسم کی تکنیک استعمال کی جاتی ہے جس سے فصل کی پیداوار میں اضافہ ہو۔ وہ مندرجہ ذیل ہیں:

(a) غذائی اجزا کا انتظام

(b) آب پاشی (Irrigation)

(c) فصلوں کی ترتیب (Crop Patterns)

(a) غذائی اجزا کا انتظام (Nutrient Management)

دوسرے عضویوں کی طرح پودوں کو بھی کچھ عناصر کی ضرورت ہوتی ہے۔ انہیں ہم تغذئی اجزا کہتے ہیں۔

ذرائع	تغذئی عناصر
ہوا	کاربن، آکسیجن
پانی	ہائڈروجن، آکسیجن
مٹی	13 تغذئی عناصر

اس طرح پودوں کو کل 16 عناصر کی تغذئی کے طور پر ضرورت ہوتی ہے۔

(i) میکرو نیوٹریٹ: نائٹروجن کی پودوں کو زیادہ مقدار میں ضرورت ہوتی ہے۔

اس کے علاوہ فاسفورس، پوٹاشیم، کیشیم، میگنیشیم، سلفر۔ کی بھی ضرورت زیادہ ہوتی ہے۔

(ii) مائیکرو نیوٹریٹ: ان نیوٹریٹ کی پودوں کو کم مقدار میں ضرورت ہوتی ہے۔ یہ ہیں: آئرن، مینگانیز،

بورون، زنک، کاپر، مولیبدینم، کلورین۔

کھاد اور فرٹلائزر (Manure & Fertilizers)

مٹی کی زرخیزی کو بڑھانے کے لیے کھاد اور فرٹلائزر کی ضرورت ہوتی ہے۔

کھاد (Manure)

- یہ ایک نامیاتی مادے کا اچھا ذریعہ ہے۔
- یہ تھوڑی مقدار میں مٹی کو تغذیٰ عناصر فراہم کرتا ہے۔
- یہ جانوروں کے فضلے اور پودوں کے بے کار حصوں کو سٹرا کر بنائی جاتی ہے۔

کھاد کی مختلف قسمیں (Various forms of manure):

(A) کمپوسٹ کھاد: پودوں اور ان کے بیکار مادے، کوڑا کرکٹ، جانوروں کے گوبر، انسان کے فضلے وغیرہ

نامیاتی مادوں کو بیٹیریا اور فنگائی کے عمل کے ذریعے کھاد میں تحلیل کرنا کمپوسٹنگ کہلاتی ہے۔

(B) ورمی کمپوسٹ (Vermi compost): جب کمپوسٹ کو کچھ بچوں کے استعمال سے تیار کرتے ہیں

اسے ورمی کمپوسٹ کہتے ہیں۔

(C) سبز کھاد (Green Maure): فصل اگانے سے پہلے کھیتوں میں کچھ پودے جسے سن ہیپ، گوار،

مونگ اگادیتے ہیں اور پھر اس کو ہل چلا کر مٹی میں ہی ملا دیا جاتا ہے۔ یہ ہرے پودے اس طرح سبز کھاد

میں تبدیل ہو جاتے ہیں جو مٹی میں نائٹروجن اور فاسفورس کی مقدار کا اضافہ کرتی ہے۔

فرٹلائزر (Fertilizers)

فرٹلائزر فیکٹریوں میں تیار کیے جاتے ہیں۔ یہ کیمیائی مادے کے استعمال سے بنائے جاتے ہیں۔ ان میں زیادہ

مقدار میں تغذیٰ عناصر جیسے نائٹروجن، فاسفورس اور پوٹاشیم پائے جاتے ہیں۔ اس کو NPK بھی کہتے ہیں۔

فرٹلائزر آسانی سے پودوں کے ذریعہ جذب کر لیے جاتے ہیں اور یہ پانی میں حل پذیر ہوتے ہیں۔

کھاد اور فرٹیلائزر میں فرق		
فرٹیلائزر	کھاد	
یہ غیر نامیاتی مادے ہوتے ہیں	یہ خاص طور سے نامیاتی مادے ہوتے ہیں	1-
یہ کیمیائی مادوں سے مل کر بنتے ہیں	یہ قدرتی مادوں سے بنے ہوتے ہیں	2-
فرٹیلائزر میں بہت زیادہ مقدار میں تغذیٰ عناصر پائے جاتے ہیں	اس میں کم مقدار میں تغذیٰ عناصر ہوتے ہیں	3-
فرٹیلائزر مینگے اور فیکٹریوں میں تیار کیے جاتے ہیں	کھاد دستی ہوتی ہے اور گھر اور کھیت میں بنائی جاسکتی ہے	4-
آسانی سے فصل کو مہیا ہو جاتے ہیں، پانی میں حل پذیر ہوتے ہیں	کھاد دھیرے دھیرے پودوں کے ذریعہ جذب کیا جاتا ہے کیوں کہ یہ پانی میں غیر حل پذیر ہوتے ہیں	5-
اس کا ذخیرہ اور نقل و حمل کا طریقہ آسان ہے	اس کا آسانی سے ذخیرہ اور نقل و حمل نہیں کیا جاسکتا	6-

(b) آب پاشی (Irrigation)

فصلوں میں پانی فراہم کرنے کے عمل کو آب پاشی کہتے ہیں۔

آب پاشی کے طریقے:

(i) کنویں Wells: یہ دو طرح کے ہوتے ہیں۔

کھدے ہوئے کنویں یا کھودے ہوئے Dug well: پانی بیلوں کے استعمال سے نکالا جاتا ہے یا پمپ کے ذریعہ۔

ٹیوب ویل (Tubewell): اس ٹیوب ویل میں بھی بہت نیچے پانی ہوتا ہے جس سے آب پاشی ہوتی ہے۔ موٹر پمپ کے استعمال سے پانی اوپر لایا جاتا ہے۔

(ii) نہریں (Canals): ان میں پانی ایک اور زیادہ آبی ذخیروں یا دریاؤں سے آتا ہے۔

(iii) دریاؤں سے اٹھانے کا انتظام (River lift system): اس نظام میں پانی سیدھے ندیوں سے ہی پمپ کے ذریعہ اکٹھا کر لیا جاتا ہے۔ اس آب پاشی کا استعمال ندیوں کے نزدیک والی زراعت میں فائدہ مند ہے۔

(iv) تالاب (Tank/Pond): آب پاشی کے لئے استعمال میں آنے والے چھوٹے تالاب، چھوٹے آبی ذخیرے ہوتے ہیں جو چھوٹے سے علاقے میں پانی کا ذخیرہ کرتے ہیں۔

(v) رین واٹر ہارویسٹنگ (Rainwater Harvesting): بارش کے پانی کو سیدھے کسی ٹینک میں حفاظت سے اکٹھا کر لیا جاتا ہے بعد میں استعمال کہا جاتا ہے یہ مٹی کے کٹاؤ کو بھی روکتا ہے۔ وہ عمل جس میں زمین پر گرنے والے بارش کے پانی کو روکا جاتا ہے اور زمین میں رسنے کے لیے تیار کیا جاتا ہے۔ رین واٹر ہارویسٹنگ کہلاتی ہے۔

(c) فصلوں کی ترتیب (Crop Patterns)

زیادہ سے زیادہ فائدہ حاصل کرنے کے لیے فصل تیار کرنے کے مختلف طریقوں کو استعمال کیا جاسکتا ہے۔

مثال: (i) ملی جلی کھیتی (Mixed cropping)

(ii) منجملہ کھیتی (Inter Cropping)

(iii) فصل چکر/دوری کاشت (Crop Rotation)

(i) ملی جلی کاشت: دو یا دو سے زیادہ فصل ایک ساتھ ایک ہی کھیت میں بونا/اگانا ملی جلی کاشت کہلاتی ہے۔

مثال: گیہوں اور چنا، گیہوں اور سرسوں، مونگ پھلی اور سورج مکھی۔

(ii) منجملہ کاشت: دو یا دو سے زیادہ فصلوں کو ایک ہی کھیت میں ایک خاص ترتیب سے تیار کرنا منجملہ

کاشت کہلاتا ہے۔ ایک فصل کے چند قطاروں کے بعد دوسری فصل کے چند قطاروں کو لگایا جاتا ہے۔

مثال: سویا بین اور مکا، باجرہ اور لوبیا

• فائدے: فصلوں کا چناؤ اس طرح کیا جاتا ہے کہ ان کی غذائی ضروریات مختلف ہوں۔ اس طرح مہیا کی گئی نیوٹریٹس کا زیادہ سے زیادہ استعمال یقینی ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ کھیت میں ایک قسم کے تمام

پودوں میں کیڑے مکوڑوں اور بیماریوں کے پھیلنے کو روکا جاسکتا ہے۔ اس طرح دونوں فصلیں بہتر پیداوار دے سکتی ہیں۔

(iii) دوری کاشت (Crop Rotation): ایک زمین کے ٹکڑے پر مختلف فصلوں کو ایک کے بعد ایک، پہلے سے طے شدہ طریقے سے بونا/تیار کرنا دوری کاشت (ادل۔ بدل کاشت) کہلاتی ہے۔

• فائدے:

- (a) مٹی کی زرخیزی بنی رہتی ہے۔
- (b) یہ کیڑے اور کھرپتوار کو کنٹرول کرتے ہیں۔
- (c) ایک بار مٹی کو زرخیز بنانے کے بعد کئی قسم کی فصل اگائی جاسکتی ہے۔

فصلوں کی حفاظت کا انتظام (Crop Protection management)

بیماری، عامل عضویہ اور فصل کو نقصان پہنچانے والے عوامل سے فصل کو بچانا ہی فصلوں کی حفاظت ہے۔ نیچے دیئے گئے طریقے استعمال کیے جاتے ہیں اس طرح کی دشواریوں سے بچانے کے لیے۔

(a) کیڑے مکوڑوں کا کنٹرول فصلوں کی نشوونما کے وقت (Pest Control during growth)

(b) اناج کو گودام میں رکھنا (Storage of Grain)

(a) کیڑے مکوڑوں کا کنٹرول فصلوں کی نشوونما کے وقت: کیڑے مکوڑے جو فصل کو خراب کر دیتے ہیں۔ جس سے وہ انسان کے استعمال کے لائق نہیں رہتی۔ کیڑے مکوڑے (pest) کہلاتے ہیں۔ یہ کئی قسم کے ہوتے ہیں۔

(i) کھرپتوار (weeds): فصل کے ساتھ ساتھ اگنے والے ناپسندیدہ پودے کھرپتوار کہلاتے ہیں۔

مثال: زیتھیم، پارٹھیم

(ii) کیڑے (Insect): مندرجہ ذیل طریقوں سے فصل کو نقصان پہنچاتے ہیں۔

- کیڑے جڑ، تنا اور پتوں کو کاٹتے ہیں
- پودوں کے مختلف حصوں سے خلیہ رقیق مادہ چوس لیتے ہیں
- اور وہ تنے اور پھلوں میں سوراخ کر دیتے ہیں

(iii) مرض خیز اجسام (Pathogens): عضویہ جیسے بیکٹریا، فنگائی اور وائرس جو پودوں

میں بیماریاں پیدا کرتے ہیں۔ یہ پتہ جو جن مٹی، پانی اور ہوا میں موجود ہو سکتے ہیں۔

(b) اناج کی ذخیرہ اندوزی (Storage of Grains): پورے سال موسم کے مطابق غذا حاصل

کرنے کے لیے اناج کو محفوظ مقام پر رکھنا ضروری ہے۔ لیکن ذخیرہ کے وقت اناج کئی وجوہات سے خراب اور بے کار ہو جاتے ہیں۔

(i) حیاتی عامل (Biotic factor): حیاتی عضویہ کے ذریعہ جیسے کیڑے، چوہے، پرندے،

بیکٹریا، فنگائی

(ii) غیر حیاتی عامل (Abiotic factor): گودام کی جگہ نامناسب نمی اور درجہ حرارت ہوتے

ہیں۔ یہ عامل فصل کی کوالٹی میں گراؤ، وزن میں کمی، اگنے کی صلاحیت میں کمی، حاصل کے بے

رنگ ہونے کا سبب بنتے ہیں جس سے اس کے گلے پھوٹنے میں کمی واقع ہوتی ہے۔

آرگینک فارمنگ (Organic farming)

کیڑے مار دوائیاں اور فرٹیلائزر کے استعمال کرنے کے بہت نقصانات ہیں۔ یہ آلودگی پھیلاتے ہیں۔ لمبے وقت کے لیے مٹی کی زرخیزی کو کم کر دیتے ہیں۔

جوہم اناج، پھل اور سبزیاں حاصل کرتے ہیں ان میں نقصان دہ کیمیا ملے ہوئے ہیں۔

آرگینک کھیتی میں نہ کے برابر کیڑے مار دوائی اور فرٹیلائزر کا استعمال کیا جاتا ہے۔

اناج کو گودام تک پہنچانے سے پہلے اناج کو حفاظت سے رکھنے کے مختلف طریقے جو کہ مستقبل میں استعمال ہوں وہ مندرجہ ذیل ہیں۔

(a) سکھانا (Drying): اناج کو سورج کی روشنی میں اچھی طرح سے سکھایا جاتا ہے۔

- (b) صفائی کا خیال رکھنا (Maintenance of hygiene): سوکھا اناج میں کیڑے نہیں ہونے چاہئیں، گوداموں کو اچھی طرح سے صاف کر لینا چاہیے۔ چھت، دیوار اور فرش میں کہیں اگر درار ہے تو ان کی اچھی طرح سے مرمت کر دینی چاہیے۔
- (c) کیمیائی مادوں کی دھونی (Fumigation): گودام اور ذخیرہ کی جگہ اچھی طرح سے دھونی کا اسپرے کر دینا چاہیے۔
- (d) ذخیرہ کے آلات (Storage Devices): صاف اور سوکھے دانے کو پلاسٹک بیگ میں رکھنا چاہیے۔

مویشی پالن (Animal Husbandry)

گھریلو مویشیوں کو سائنسی طریقے سے پالنے کو مویشی پالن کہتے ہیں۔ یہ مویشی کی غذا، مسکن، نسل سدھار اور بیماری پر کنٹرول سے متعلق ہے۔

مویشی پالن کے قسم

مویشی پالن (Cattle farming) کا خاص مقصد

- (a) دودھ حاصل کرنے کے لیے
- (b) کھیت جو تنے کے لیے
- (c) آمدورفت کے لیے

مویشی کی قسمیں (Types of Cattle)

- گائے (Bos indicus) (بوس انڈیکس)
- بھینس (Bos Bubalis) (بوس بوبالس)

دودھ دینے والے (Milched Animals): ان میں دودھ دینے والے جانور شامل ہیں جیسے مادہ مویشی خشک سال جانور (Drought Animals): یہ جانور جو دودھ نہیں دیتے اور زراعت میں کام کرتے ہیں جیسے ہل چلانا، آب پاشی۔

دودھ دینے کا وقفہ (Lactation Period): پیدائش سے لے کر اگلی حمل کے درمیان کے وقت تک جو

دودھ پیدا ہوتا ہے اسے دودھ دینے کا وقفہ کہتے ہیں۔

مویشی کی دیکھ بھال (Care of Cattle)

(i) صفائی: مویشیوں کی حفاظت کے لیے ہوا اور چھت اور جگہ ہونا چاہیے

- مویشی کی کھال کی برش سے برشنگ ہونی چاہیے
- پانی جمع نہ ہو اس کے لیے ڈھلان ہونا چاہیے

(ii) غذا (Food)

- بھوسے میں خاص طور سے ریشے ہونے چاہئیں
- گاڑھا چارے میں پروٹین ہونا چاہیے۔

• دودھ کی مقدار بڑھانے کے لیے کھانے میں وٹامن اور معدنیات ہونے چاہیے

بیماری: مویشیوں کی موت ہو سکتی ہے۔ دودھ کی پیداوار کو متاثر کر سکتی ہے۔ ایک صحت مند مویشی مناسب طریقے سے کھاتا ہے اور ٹھیک طریقے سے بیٹھتا اور اٹھتا ہے۔

- مویشی کے باہری طفیلے اور اندرونی طفیلے دونوں ہوتے ہیں۔ باہری طفیلے کھال کی بیماری پیدا کرتے ہیں اور اندرونی طفیلے آنت، معدہ اور جگر کو متاثر کرتے ہیں۔
- بچاؤ: امراض سے بچانے کے لیے مویشیوں کو ٹیکہ لگایا جاتا ہے۔ یہ مرض بیکٹیریا اور وائرس کی وجہ سے ہوتی ہے۔

مرغی پالن (Poultry Farming)

انڈے اور مرغ کے گوشت کی پیداوار کو بڑھانے کے لیے مرغی پالن کیا جاتا ہے۔ یہ دونوں ہماری غذا میں پروٹین کی مقدار بڑھاتے ہیں۔




Broilers: جب چوزوں کو گوشت کے لیے پالا جاتا ہے تو اسے Broilers کہتے ہیں۔ یہ پیدائش کے 6 تا 8 ہفتوں کے اندر استعمال کیے جاتے ہیں۔

تھیں (Layers): جب مرغی کو انڈے کے لیے پالا جاتا ہے اسے تھیں Layers کہتے ہیں۔ یہ پیدائش کے بیس ہفتہ بعد استعمال کیے جاتے ہیں کیوں کہ یہ جنسی چٹنگی کے لائق ہو جاتے ہیں۔ جس سے انڈے حاصل ہوتے ہیں۔

- دیسی نسل (ہندوستانی نسل) — اسیل (Aseel)
- بدیسی نسل — لیگ ہارن (Leg horn)

مچھلی پالنے (Fish Farming)

ہمارے غذا میں مچھلی پروٹین کا خاص ذریعہ ہے۔



(a) Catla (b) Silver carp (c) Rohu (d) Grass carp
(e) Mrigal (f) Common carp

مچھلی کی پیداوار دو طرح سے ہوتی ہے:

(i) (True fish production or Fin fish production): صاف پانی میں کتلا،

روہو، مرگال، کامن کارپ پیدا کی جاتی ہے

(ii) (Shell fish production): مثال پراؤن (Prawn)، مولسک شامل ہیں۔

مچھلیوں کے پکڑنے کے مختلف طریقوں کی بنیاد پر مچھلیاں حاصل کرنے کے دو قسم ہیں۔

(i) Capture fishing: قدرتی ذرائع سے مچھلی پکڑنا کہتے ہیں مختلف قسم کے ذرائع سے قدرتی زندہ مچھلیاں پکڑی جاتی ہیں۔

(ii) Culture fishing: یہ ذریعہ مچھلی پالن

Aqua Culture: سمندر میں سے مچھلی حاصل کرنا۔ یہ سمندر میں کیا جاتا ہے۔ کم خرچ کر کے زیادہ مقدار میں پسندیدہ مچھلیوں کو سمندری پانی میں پالا جاتا ہے اسے Aqua Culture کہتے ہیں۔

سمندری مچھلی (Marine fishing)

سمندری فشنگ کے متعلق مچھلی پالن aqua culture، تالابوں، ندیوں میں کیا جاسکتا ہے۔ سب سے زیادہ مشہور سمندری مچھلیاں Tuna، Sardine، promptet اور Bombay duck ہے۔

کچھ معاشی اہمیت والی سمندری مچھلیوں کا بھی سمندر میں پالن کیا جاتا ہے جیسے مولٹ، بھٹیگی، Oester، Prawn۔

Inland fishing: مچھلی پالن تازے پانی میں ہوتا ہے جیسے تالاب، ندیاں، جھیلیں

ملی جلی مچھلی کی کھیتی (Composite fish culture):

- ایک ہی تالاب میں تقریباً 5 سے 6 قسم کی مچھلیاں پالی جاسکتی ہیں۔
- ان کا چناؤ اس طرح کیا جاتا ہے کہ یہ غذا کے لیے ایک دوسرے سے لڑتی نہیں ہیں کیوں کہ ان کی غذا ضرورت مختلف ہوتی ہیں۔

مثال: کتلا: پانی کی سطح سے غذائیتی ہے

مرگال، کامن کارپ: یہ تالاب کی پینڈے سے غذا حاصل کرتی ہے

فائدہ: زیادہ پیداوار روہو درمیان کے حصہ سے غذا حاصل کرتی ہے۔

حدود: حدود یہ ہے کہ ان میں کئی مچھلیاں صرف برسات میں ہی تولید کرتی ہیں۔ جس کے نتیجے میں زیادہ تر مچھلیاں تیزی سے نشوونما نہیں کر پاتی۔ اس حدود سے بچنے کے لیے ہارمون کا استعمال کیا جاتا ہے تاکہ کسی بھی وقت مچھلی تولید کے لیے تیار ہو۔

شہد کی مکھیاں پالنا (Bee Keeping)

یہ وہ مشق ہے جس میں شہد کی مکھیوں کی کالونیوں کو بڑے پیمانے پر رکھا و سنبھالا جاتا ہے اور ان کی دیکھ بھال کرتے ہیں تاکہ بڑی مقدار میں شہد اور موم حاصل ہو سکے۔

ایپیری (Apiary): ایپیری ایک ایسا نظام ہے جس سے زیادہ مقدار میں شہد کی مکھی کے چھتے پسندیدہ جگہ پر مناسب طریقے سے اس طرح رکھے جاتے ہیں کہ اس سے زیادہ مقدار میں Nectar اور Pollen حاصل ہو سکے۔

• کچھ ہندوستانی شہد کی مکھی کی قسمیں اس طرح ہیں

اپیس سیرینا (Apis Cerena)، اپیس انڈیکا (Apis Indica)،

اپیس ڈورسیتا (Apis dorsata)، اپیس فلوری (Apis flori)

• اطالوی (Italy) شہد کی مکھی بھی ہندوستان میں استعمال کیے جاتے ہیں۔ اس کا نام ہے Apis mellifera۔ اس شہد کی مکھی کے مندرجہ ذیل فائدے ہیں۔

(a) زیادہ شہد جمع کرنے کی صلاحیت

(b) جلدی تولید کرنے کی صلاحیت

(c) کم ڈنک مارتی ہے

(d) وہ لمبے وقت تک معین چھتے میں رہ سکتی ہے

شہد (Honey)

• یہ ایک گاڑھا، میٹھا رقیق شے ہے

• یہ دوائی کے استعمال میں لایا جاتا ہے اور شکر کی شکل میں بھی استعمال ہوتا ہے

• اسے توانائی حاصل کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں

چارہ گاہ (Pasturage): شہد کی مکھیاں جن جگہوں پر شہد جمع کرتی ہیں اسے شہد کی مکھی کا چارہ گاہ کہتے ہیں۔ شہد کی مکھی پھولوں سے رس (Nectar) اور پالون جمع کرتی ہے۔
 چارہ گاہ کے پھولوں کی قسمیں شہد کے ذائقہ اور کوالٹی کو متاثر کرتی ہے۔
 مثال: کشمیر کا بادام شہد بہت ذائقہ دار ہے۔

مشق

- 1- غذا کی ہمیں کیوں ضرورت ہوتی ہے؟
- 2- کاربوہائیڈریٹ فراہم کرنے والے دو جانوروں کے نام بتائیے۔
- 3- کچھ دالوں کے نام بتاؤ جو ہمیں پروٹین مہیا کرتی ہیں۔
- 4- ربیع فصل کسے کہتے ہیں مثال دیجیے۔
- 5- ہندوستان میں آب پاشی کے خاص ذرائع کیا ہیں؟
- 6- مویشی پالنے کے دو خاص طریقے کیا ہیں؟
- 7- خریف فصل کسے کہتے ہیں مثال دیجیے۔
- 8- کھا دیکھا ہے؟ اسے کیسے تیار کیا جاتا ہے؟

مختصر جواب والے سوالات

- 1- Pathogen کیا ہے؟ یہ کیسے پھیلتے ہیں؟
- 2- مخلوط (Hybridization) کیا ہیں۔
- 3- Composit fish culture سے کیا مراد ہے۔
- 4- شہد کی مکھی پالنے کے کیا فائدے ہیں؟

- 5- بانلرس (Broilers) اور تہیں (layers) میں فرق بتائیے۔
- 6- ملی جلی کھیتی سے کیا فائدے ہیں؟
- 7- کھاد اور فرٹیلائزر کے درمیان فرق واضح کیجیے۔
- 8- مستقبل میں استعمال ہونے والے غذائی اشیاء کو محفوظ رکھنے کے کیا طریقے ہیں۔ بیان کیجیے۔
- 9- ملی جلی مچھلی کی کھیتی (Composit fish culture) کیا ہے؟ اس سے کھیتی میں سب سے اہم مسئلہ کیا ہے؟ اس طرح کے کھیتی کے لیے مچھلیوں کا چناؤ کس بنیاد پر کیا جاتا ہے؟
- 10- ذخیرہ کے وقت اناج کے نقصان کے لیے کون سے عوامل ذمہ دار ہو سکتے ہیں؟
- 11- میکرو مینوٹریمنٹ کیا ہیں؟ پودے انہیں کہاں سے حاصل کرتے ہیں؟
- 12- اناج، دال، پھل اور سبزیوں سے ہمیں کیا حاصل ہوتا ہے؟

معروضی قسم کے سوالات

1- مندرجہ ذیل I کو I کا مل II سے ملائیے:

کالم I	کالم II
(a) قلیل مغزی	(i) سویا بین
(b) خریف کی فصل	(ii) شہد کی مکھیاں
(c) ربیع کی فصل	(iii) گیہوں
(d) <i>Apis mellifera</i>	(iv) مولڈ نیم

2- کھاد اور فرٹیلائزر پودوں کو..... فراہم کرتے ہیں۔

3- دو یا دو سے زیادہ فصلوں کو ایک ہی کھیت میں ایک خاص ترتیب سے تیار کرنا..... کہلاتا ہے۔

- 4۔ گندم کی فصل کو اور بہتر بنانے یا اگانے کا ایک خاص طریقہ..... ہے۔
- (a) بہترین قسم کے بیج بونکر۔
 (b) Tractors کا استعمال کر کے۔
 (c) راشن صارفین کی تعداد گھٹا کر
 (d) گھاس پات (Weeds) کو گندم سے ہٹا کر یا اکھاڑ کر
- 5۔ مرغی پالنے جو صرف اور صرف گوشت حاصل کرنے کے لیے کیا جاتا ہے..... کہلاتا ہے۔
- (a) دونسلا (Hybrid) (b) برائٹر چکن
 (c) پرندوں کا انتظام (d) پرندوں کی ثقافت
- 6۔ شہد کی مکھیوں میں ڈرون (Drones)..... ہیں:
- (a) بانجھ یا غیر ذرخیز (b) ذرخیز
 (c) بانجھ یا غیر ذرخیز مادا (d) ذرخیز مادہ
- 7۔ دھلے ہوئے آلو کی گٹی اور آئیوڈین کے محلول کی جب ساتھ دکھا جاتا ہے تو رنگ میں جو تبدیلی آتی ہے وہ ہے:
- (a) نیلا- کالا (b) نیلا
 (c) اینٹ کی طرح لال (d) میدون
- 8۔ میٹائل پیلی کی وجہ سے..... ہوتا ہے۔
- (a) معدہ کا السر (b) اسہال یا دست
 (c) کینسر (d) فالج

دعوئی اور وجہ والے سوالات (Assertion and Reason Questions)

ہدایت: مندرجہ ذیل سوالات میں ایک دعوئی (A) اور ایک وجہ (R) دیا گیا ہے۔ صحیح متبادل کا انتخاب کیجیے۔

- (a) اگر دعوئی (A) اور وجہ (R) دونوں صحیح ہیں اور وجہ، دعوئی کی صحیح تشریح ہے۔
 (b) اگر دعوئی (A) اور وجہ (R) دونوں صحیح ہیں اور وجہ، دعوئی کی صحیح تشریح نہیں ہے۔
 (c) اگر دعوئی (A) صحیح ہے اور وجہ (R) غلط ہے۔
 (d) اگر دعوئی (A) غلط ہے اور وجہ (R) صحیح ہیں۔

سوال نمبر 1۔ دعوئی (A): ورمی کمپوسٹ کھاؤ تغذئی مادوں سے بھرپور ایک اچھی حیاتی کھاد ہے۔
 وجہ (R): کچھ کوز مین کی آنت بھی کھا جاتا ہے۔

سوال نمبر 2۔ دعوئی (A): مٹی جلی کھیتی کرنے سے فصلوں کی نقصان کی امید کم ہو جاتی ہے کیوں کہ یہ فصل کے نقصان ہو جانے پر بھی فصل کی پیداوار کی امید بنی رہتی ہے۔
 وجہ (R): گیہوں اور سرسوں کی مٹی جلی کھیتی کی جاتی ہے۔

جواب: 1۔ (a) 2۔ (b)

پریکٹیکل

تجربات کی فہرست

تجربہ نمبر-1

1 (A) پانی میں سادہ نمک، چینی اور پھٹکری کا حقیقی محلول تیار کرنا۔

2 (B) پانی میں مٹی، چاک پاؤڈر اور ریت کا سسپینشن تیار کرنا۔

3 (C) پانی میں اسٹارچ اور پانی میں انڈے کی سفیدی کا کولائڈ تیار کرنا۔

تجربہ نمبر-2 آمیزہ اور مرکب بنانا، لوہے کے چھیلن اور سلفر پاؤڈر استعمال کر کے۔

مندرجہ ذیل خصوصیات کو ظاہر کرنا۔

(a) متجانس آمیزہ یا غیر متجانس آمیزہ

(b) مقناطیس کے تئیں رد عمل

(c) حرارت کے اثر کی بنیاد پر تفریق کرنا۔

ریت، نمک اور امونیم کلورائیڈ کے آمیزہ کو تصعید طریقے کے ذریعہ علیحدہ کرنا۔

تجربہ نمبر-3 مندرجہ ذیل تعامل کرنا اور مشاہدے کا جدول تیار کرنا۔

• لوہے کی کیلوں اور کاپر سلفیٹ کے آبی محلول کا تعامل

• ہوا کی موجودگی میں میگنیشیم ربن کو جلانا

• زنک دھات کا ہلکا سلفیورک ایسڈ کے ساتھ تعامل

• لیڈ نائٹریٹ کو گرم کرنا

• سوڈیم سلفیٹ اور بیریم کلورائیڈ کے آبی محلول کا تعامل


تجربہ نمبر-4 پیاز کی جھلی کا عارضی سلائڈ تیار کرنا اور اس کے خلیوں کا مطالعہ کرنا۔

(a) انسانی گال کے خلیہ کا عارضی سلائڈ تیار کرنا اور اس کی خصوصیات کا مطالعہ کرنا۔

- تجربہ نمبر-5 پیرزکا تمام اسکریز کا نمائنداتی بافتوں اور عضلاتی ریشے اور عصبی خلیہ حیوانی بافتوں کی تیار سلامٹوں کا خوردبین کے ذریعہ مطالعہ کرنا۔
- تجربہ نمبر-6 پانی کا نقطہ جوش اور برف کا نقطہ گداخت معلوم کرنا۔
- تجربہ نمبر-7 آواز کے انعکاس کے قوانین کا مطالعہ کرنا۔
- تجربہ نمبر-8 کمائی دار ترازو اور پیمائشی سلنڈر کا استعمال کرتے ہوئے کسی ٹھوس (پانی سے زیادہ کثافت) کا کثافت معلوم کرنا۔
- تجربہ نمبر-9 جب کوئی شے (i) نل کا پانی (ii) بہت زیادہ نمکین پانی میں مکمل طور پر ڈبوئی جاتی ہے تو اس شے کے وزن میں کمی کو اس شے کے ذریعہ بتائے گئے وزن میں دو مختلف ٹھوس لے کر تعلق (رشتہ) معلوم کرنا۔
- تجربہ نمبر-10 کسی کھینچی ہوئی سلنکی میں ترسیل پلس کی رفتار معلوم کرنا۔
- تجربہ نمبر-11 کیمیائی تعامل میں کمیت کی بقا کے قانون کا مطالعہ کرنا۔



تجربات



تجربہ نمبر 1(A)

مقصد: پانی میں سادہ نمک، چینی اور پھٹکری کا حقیقی محلول تیار کرنا اور ان میں

(i) شفافیت (ii) تقطیر (iii) مستحکم کی بنیاد پر فرق کرنا

ضروری اشیا: کانچ کی جانچ نلیاں، بیکر، سادہ نمک، چینی، پھٹکری، کانچ کی چھڑ، فلٹر پیپر، فنل، اسٹینڈ وغیرہ۔

اصول: سادہ نمک، چینی اور پھٹکری پانی میں مکمل طور سے حل ہو جاتے ہیں اور حقیقی محلول بناتے ہیں۔

حقیقی محلول: دو یا دو سے زیادہ اشیا کا متجانس آمیزہ ہوتا ہے جس میں مشعل کے ذرات کا سائز اتنا چھوٹا ہوتا ہے کہ انہیں خوردبین سے بھی دیکھا نہیں جاسکتا اور ایک صاف محلول حاصل ہوتا ہے۔

طریقہ: (i) تین 250ml کے بیکر لیں اور ہر ایک میں 50ml کشیدہ پانی ڈالیں۔


(ii) اب 10g نمک، چینی اور پھٹکری کے چھوٹے ٹکڑے علیحدہ بیکروں میں ڈالیں۔

(iii) کانچ کی چھڑ سے آمیزہ کو ہلائیں جب تک کہ مشعل مکمل طور پر نہ گھل جائے۔

(iv) تینوں محلولوں کو فلٹر پیپر کی مدد سے چھانیں اور دھیان دیں کہ اگر کوئی چیز باقی رہ گئی۔

(v) بیکر میں کچھ دیر محلولوں کو چھوڑ دیں۔ دیکھو اگر کوئی ٹھوس شے بیکر کے پینڈے پر جمع

ہوئی ہے۔



مشاہدہ:

نتیجہ	مشاہدہ	خاصیت	نمبر شمار
حقیقی محلول شفاف ہوتا ہے	محلول میں آر پار صاف دکھائی دیتا ہے	شفافیت	1
حقیقی محلول کے اجزاء کو علیحدہ نہیں کیا جاسکتا	کوئی چیز باقی نہیں بچی	تقطیر	2
حقیقی محلول مستحکم ہوتا ہے	کوئی ٹھوس شے بیکر کے پینڈے میں دکھائی نہیں دی	مستحکم	3

مشاہدہ: نمک، چینی اور پھٹکری پانی میں حل ہو کر حقیقی محلول بناتی ہیں۔

احتیاط: (i) آلات کو صاف کریں۔

(ii) کشیدہ پانی کا استعمال کریں۔

(iii) محلول کو لگاتار ہلائیں۔

تجربہ نمبر 1 (B)

مقصد: پانی میں مٹی، چاک پاؤڈر اور مہین ریت کا سپینشن تیار کریں اور ان میں

(i) شفافیت (ii) تفتیر پذیری (iii) مستحکم پذیری کی بنیاد پر فرق کرنا

ضروری اشیا: کانچ کی جانچ نلیاں، بیکر، فلٹر پیپر، کانچ کی چھڑ مٹی۔ چاک کا پاؤڈر اور ریت وغیرہ۔

اصول: سپینشن (Suspension) ایک غیر متجانس آمیزہ ہے جس میں ٹھوس شے کے مہین ذرات گھلتے نہیں۔

طریقہ: (i) تین بیکریں اور ہر ایک میں پانی 50ml لیں۔ ان بیکروں پر A, B, C کا لیبل لگائیں۔



(ii) بیکر A میں 10gm مٹی، B میں 10g چاک پاؤڈر اور C میں 10g مہین ریت ڈال

کر کانچ کی چھڑ سے ہلائیں۔

(iii) اب دھیان دیں کہ کس طرح یہ محلول تیار ہوا۔ اس کے آر پار دیکھیں۔

(iv) اب انہیں ہلا کے چھوڑ دیں ٹھوس شے پیندے میں بیٹھ جائے گی۔

(v) تقریباً 5-7 منٹ بعد فلٹر پیپر کی مدد سے A, B, C کے محلولوں کو تین الگ بیکروں میں لیں۔



نتیجہ	مشاہدہ	خاصیت	نمبر شمار
سسپینشن غیر شفاف ہوتا ہے	محلول صاف نہیں ہے	شفافیت	1
سسپینشن کے اجزاء کو علیحدہ کیا جاسکتا ہے	فلٹر کرنے پر ہم ذرات کو فلٹر پیپر میں دیکھتے ہیں	تقطیر پذیری	2
سسپینشن غیر مستحکم ہوتا ہے	تلچھٹ نیچے بیٹھ جاتا ہے اور اوپر پانی آجاتا ہے	مستحکم پذیری	3

نتیجہ: مٹی، چاک پاؤڈر اور ریت پانی میں سسپینشن ہیں۔

احتیاط: (i) جانچ ٹلی صاف ہونی چاہیے۔

(ii) کشیدہ پانی کا استعمال کریں۔

تجربہ نمبر (C) 1

مقصد: پانی میں اسٹارچ اور انڈے کی سفیدی کا کولائڈ محلول تیار کرنا اور اس میں

(i) شفافیت (ii) تفسیر پذیری (iii) مستحکم پذیری کی بنیاد پر فرق کرنا

ضروری اشیا: کشیدہ پانی، بیکر، جانچ نلیاں، اسٹارچ، انڈے کا سفید حصہ، بیکر، کانچ کی چھڑ، فلٹر پیپر وغیرہ



اصول: کولائڈ محلول ایک غیر متجانس آمیزہ ہے۔ یہ نہ تو شفاف ہوتا ہے اور نہ ہی سسپینشن کے جیسا دھندلا۔ اس کی وجہ سے فلٹر پیپر کے ذریعے علیحدہ نہیں کیے جاسکتے۔

طریقہ: (i) ایک بیکر میں تقریباً 50ml پانی لے کر ہلکا گرم کریں۔ اب ٹھنڈے پانی میں اسٹارچ کی چٹکی لے کر اس میں ڈال دیں اور کانچ کی چھڑ سے چلا کر ملا دیں تاکہ یہ بھلی بھاتی پھیل جائے۔ اس بیکر میں لیبل لگا دیجیے۔

(ii) ایک جانچ نلی میں انڈے کا سفید حصہ 2ml لیں۔ اس میں 20ml پانی ڈالیں۔ محلول کو اچھی طرح سے ہلائیں انڈے کی سفیدی کا پانی میں کولائڈ تیار ہے۔

(iii) فلٹر پیپر کے ذریعے دونوں محلول کو فلٹر کریں اور نوٹ کریں کہ کوئی تلچھٹ / رسوب باقی رہتا ہے یا نہیں۔ اپنے مشاہدات کو درج کریں۔

(iv) اب دونوں محلول کو کچھ دیر تک بنا ہلائے ڈولائے چھوڑ دیں۔ کولائڈ کی حالت میں کوئی تلچھٹ پیندے پر نہیں بیٹھی۔



مشاہدہ:

نتیجہ	مشاہدہ	خاصیت	نمبر شمار
کولائیڈ محلول نیم شفاف ہوتا ہے	محلول غیر متجانس آمیزہ	شفافیت	1
کولائیڈ محلول اجزا کو تقطیر کے ذریعہ علیحدہ نہیں کر سکتے	فلٹر کرنے پر کوئی ٹھوس نہیں بچتا	تقطیر پذیری	2
کولائیڈ محلول مستحکم ہے	محلول مستحکم ہے کیوں کہ اس کے پیندے پر کچھ نہیں بیٹھا	مستحکم پذیری	3


نتیجہ: اسٹارچ اور انڈے کی سفیدی پانی میں حل ہو کر کالائیڈ بناتی ہیں۔

- احتیاط: (i) صرف کشیدہ پانی استعمال کریں۔
(ii) ہلکے گرم پانی کا استعمال کریں۔
(iii) کانچ کی چھڑ بیکر سے نہ ہٹائیں۔

پریکٹیکل پر مبنی سوالات

تجربہ نمبر - 1

- 1- آپ کا مشاہدہ کیا ہوگا: جب روشنی کے شعاع کو حقیقی محلول اور کولائیڈ سے گزارا جائیگا؟
- 2- حقیقی محلول کو تیار کرنے کے لیے تجربہ میں لائے جانے والے آلات کا ذکر a, b, c ہے۔



- 3- ایک طالب علم نے تین جانچ نلوں A, B, اور C میں حقیقی محلول (نمک کا محلول)، اسٹارچ کا محلول، اور ریت اور پانی لیا۔ اس نے ان تینوں جانچ نلیوں کے ایک طرف رنگین پٹی لگائی اور دوسری طرف سے ان پیٹوں کا مشاہدہ کیا۔ آپ اس طالب علم کے مشاہدے کا اندازہ لگا کر اپنا جواب لکھیے۔
- 4- آپ نے نمک کا محلول بنایا اور اس کا مشاہدہ کرنے پر آپ نے اس کی مستحکم، شفافیت اور تقطیر کا کیا مشاہدہ کیا۔ اسے لکھیے۔
- 5- ایک طالب علم نے ریت کو پانی میں ڈالا اور اس کی مستحکم، شفافیت اور تقطیر کا مشاہدہ کرنے پر اس نے کہا کہ فلٹر کاغذ پر کوئی شے نہیں دکھائی دی۔ کیا اس کا خیال صحیح ہے؟ اپنے جواب کی وضاحت کریں۔
- 6- فلٹر کاغذ کو آپ کیف (فنل) میں کس طرح لگائیں گے۔ تصویر بنا کر اپنا جواب دیجیے۔
- 7- تقطیری کاغذ کو کیف میں لگانے کے طریقے بتائیے تاکہ جب اس میں محلول ڈالا جائے تو محلول کی مقدار میں کمی نہ ہو۔

معروضی قسم کے سوالات (Objective Questions Type)

1- تجربہ گاہ میں چینی کے آبی محلول کو تیار کرنے کے دوران مندرجہ ذیل میں سے درست مشاہدہ چینی۔

(a) اس کے ذرات اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں

(b) اس کے اجزاء کو فلٹریشن سے علیحدہ کر سکتے ہیں

(c) ٹھوس ذرات کچھ وقت کے بعد نیچے بیٹھ جاتے ہیں

(d) محلول شفاف ہوتا ہے

2- آپ نے چارکول کا برادہ، چوننا اور کپڑے دھونے کے پاؤڈر کا آبی محلول تیار کیا۔ اگر ان آبی محلولوں کو فلٹر

پیپر کے ذریعے چھانا جائے تو کس میں کوئی بقایا نہیں ہوگا؟

(a) چارکول کا برادہ (b) چاک کا برادہ

(c) چوننا (d) کپڑے دھونے کا پاؤڈر

3- حقیقی محلول (True Solution) ہے:

(a) متجانس (b) غیر متجانس

(c) نیم شفاف (d) غیر شفاف

4- ایک محلول شفاف اور نیلا ہے۔ یہ ایک

(a) معلقہ ہے (b) لسونت ہے

(c) حقیقی محلول (d) لسونت اور حقیقی محلول دونوں

5- مندرجہ ذیل میں سے کون مستحکم رہے گا اگر انھیں بنا ہلائے چھوڑ دیا جائے

(a) چینی کا محلول (b) اسٹارچ کا آبی محلول

(c) دودھ (d) اوپر کے سبھی

6- مندرجہ ذیل میں سے کون سا بیان غلط ہے؟

- (a) لسوتی محلول کو چھاننے پر فلٹر پیپر پر کچھ بقایا نہیں رہتا
(b) لسوت محلول میں انتشاری وسیلہ گیس ہوتا ہے
(c) لسوتی محلول میں انتشاری وسیلہ ہمیشہ رفیق حالت میں ہوتا ہے
(d) لسوتی محلول ایک غیر متجانس آمیزہ ہے

7- مندرجہ ذیل میں سے معلقہ کو پہچانے۔

- (a) صابن کا آبی محلول (b) دودھ میں پانی
(b) پانی میں الکوہل (d) لکڑی کا براد اور پانی کا آمیزہ

8- مندرجہ ذیل میں سے معلقہ کے لیے کون سا بیان درست نہیں ہے؟

- (a) وہ شفاف ہوتے ہیں (b) وہ غیر مستحکم ہوتے ہیں
(c) وہ غیر متجانس ہوتے ہیں (d) وہ غیر شفاف ہوتے ہیں

1- متجانس اور غیر متجانس آمیزہ کے اجزا کو علیحدہ کرنے کے لیے کس قسم کے طریقے استعمال کیے جاتے ہیں؟

2- کولا انڈل محلول بنانے کے دوران مرکوز تیزاب کا استعمال کیوں نہیں کیا جاتا ہے؟

3- انڈے کی سفیدی کا کولا انڈی محلول بنانے کے دوران ہم ہلکے گرم پانی کا استعمال کرتے ہیں نہ کہ ابلے ہوئے پانی کا ایسا کیوں؟

4- اسٹارچ کا محلول بنانے کے دوران کیا احتیاط کرنی چاہیے۔

5- نمک کے محلول اور اسٹارچ محلول میں روشنی گزارنے پر کون سا اثر ہوتا ہے؟

تجربہ نمبر 2

مقصد: لوہے کی چھلن اور سلفر کا پاؤڈر کا تجربہ کر کے

(a) ایک آمیزہ

(b) ایک مرکب تیار کرنا اور ان میں

(i) متجانس / غیر متجانس

(ii) مقناطیس کے تئیں اثر

(iii) کاربن ڈائی سلفائیڈ کے ساتھ تعامل


(iv) حرارت کے اثر، کی بنیاد پر فرق کرنا

ضروری اشیا: لوہے کی چھلن، سلفر پاؤڈر، کاربن ڈائی سلفائیڈ، وائچ گلاس، چائنا ڈش، ٹرائی پوڈ اسٹینڈ، کانچ کی چھڑ، تار کی جالی، مقناطیس وغیرہ

آمیزہ: اگر دو یا دو سے زیادہ اشیا کو ملا دیا جائے تو کیمیائی تعامل نہ کرتے ہوئے اسے آمیزہ کہا جاتا ہے۔

مرکب: اگر دو یا دو سے زیادہ اشیا کو ایک متعین تناسب میں ملا دیا جائے اور کیمیائی تبدیلی ہو تو اسے مرکب کہتے ہیں۔

طریقہ: (i) 10g لوہے کی چھلن اور 10g سلفر پاؤڈر کو وائچ گلاس میں ملا لیں یہ آمیزہ ہے



(ii) مندرجہ بالا آمیزہ سے نصف حصہ لے کر چائنا ڈش میں گرم کریں جب تک یہ کالے رنگ کا نہ ہو جائے۔ اسے ٹھنڈا ہونے دیں۔ Fes (آئرن سلفائیڈ) مرکب ہے۔

نمبر شمار	تجربہ	مشاہدہ	نتیجہ
1	مستحسب سے تکبیری لینس سے اشیا کا مطالعہ کریں۔	آمیزہ میں لوہے کے ذرات۔ پہلے سلفر کے ذرات صاف دکھائی دیتے ہیں مرکب کی حالت میں ایک کالی دکھائی دیتی ہے۔	آمیزہ کے اجزا اپنی خاصیت کو برقرار رکھتے ہیں۔ مرکب کے اجزا اپنی خاصیت کو کھو دیتے ہیں۔
2	مقناطیس آمیزہ اور مرکب دونوں کے قریب مقناطیس لے جائیں۔	آمیزہ کی حالت میں لوہے کے ذرات مقناطیس کے ساتھ چپک جاتے ہیں مرکب میں کالے رنگ کی شے مقناطیس سے نہیں چپکتی۔	آمیزہ کے اجزا کو طبعی طریقہ سے علیحدہ کیا جاسکتا ہے۔ مرکب کے اجزا کو طبعی طریقہ سے علیحدہ نہیں کر سکتے۔
3	کاربن ڈائی سلفائیڈ تجربہ علیحدہ علیحدہ جانچ نیوں میں آمیزہ اور مرکب کی تھوڑی سی مقدار لیں اور اس میں کاربن ڈائی سلفائیڈ ڈالیں اور اچھی طرح ہلائیں۔	آمیزہ کی حالت میں سلفر پاؤڈر کاربن ڈائی سلفائیڈ میں گھل جاتے ہیں۔ مرکب کی حالت میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی۔	آمیزہ میں سلفر کے خاصیت بنی رہتی ہے۔ مرکب میں سلفر اپنی خصوصیات کھو دیتا ہے۔
4	حرارت کا اثر مختلف بیسٹ ٹیوب میں پانچ ملی آمیزہ اور مرکب کو گرم کریں۔	آمیزہ میں جانچ نی لال رنگ سے چمکنے لگتی ہے اور گرم کرنا بند کر دیں تو سلیڈی رنگ کی شے ملتی ہے۔ مرکب میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی۔	گرم کرنے پر Fe اور S تعامل کر کے FeS بناتا ہے۔ آئرن سلفائیڈ کو گرم کرنے پر کوئی تعامل نہیں ہوتا۔

- نتیجہ: (i) لوہے کی چھیلن اور سلفر پاؤڈر کو ملانے پر ان کی خاصیت بنے رہتی ہیں۔
- (ii) لوہے کی چھیلن اور سلفر پاؤڈر کو گرم کر لیا جائے تو ایک نیا مرکب FeS بناتا ہے۔
- (iii) مرکب آئرن سلفائیڈ (FeS) کی خاصیت اس کے اجزا سے مختلف ہوتی ہے۔
- احتیاط: (i) کاربن ڈائی سلفائیڈ نہایت جلنے والی شے ہے۔ اس لیے اسے آگ سے دور رکھنا چاہیے۔
- (ii) خارج گیس میں سانس نہ لیں کیوں کہ یہ زہریلی ہو سکتی ہے۔

پریکٹیکل پر مبنی سوالات

تجربہ نمبر - 2

- 1- لوہے کے چھیلین اور سلفر پاؤڈر کو چائنا ڈش میں ملانے پر آپ کا مشاہدہ (طبعی طور پر) اس آمیزہ کو دیکھ کر کیا ہوگا؟
- 2- لوہے کے چھیلین اور سلفر پاؤڈر کے آمیزہ میں مقناطیس گھمانے پر کون سی شے مقناطیس کی طرف کشش کریگی اور کیوں؟
- 3- اگر لوہے کے چھیلین اور سلفر پاؤڈر کے آمیزہ کو چائنا ڈش میں کچھ وقت تک گرم کیا جائے اور پھر اس میں مقناطیس گھمایا جائے۔ اس عمل میں آپ کا مشاہدہ کیا ہوگا؟
- 4- اگر آپ لوہے کے چھیلین اور سلفر پاؤڈر کو کاربن ڈائی سلفائیڈ کے محلول میں ڈالتے ہیں تو کس شے کو آپ اس میں گھلتا دیکھیں گے۔ اس شے کا نام لکھیے۔
- 5- آپ کے پاس دو جانچ نلیوں 'A' اور 'B' میں کاربن ڈائی سلفائیڈ کا محلول ہے جانچ نلی 'A' میں آپ نے لوہے کے چھیلین اور سلفر پاؤڈر کا آمیزہ ڈالا اور 'B' میں آئرن سلفائیڈ۔ آپ کا دونوں جانچ نلیوں کے مشاہدہ کیا ہوں گے؟ وجہ کے ساتھ وضاحت کریں۔
- 6- ایک طالب علم لوہے کے چھیلین اور سلفر پاؤڈر کو جانچ نلی میں گرم کر رہا ہے۔ آپ اس طالب علم کو صحیح طرح سے تجربہ کرنے کے لیے کیا مشورہ دیں گے؟

معروضی قسم کے سوالات

(Objective Type Questions)

1- جب لوہے کا برادہ اور سلفر کا برادہ آپس میں ملایا جاتا ہے تو چائنا ڈش میں کیا حاصل ہوتا ہے؟

- (a) غیر متجانس آمیزہ
 (b) اجزاء کی موجودگی آسانی سے دیکھی جاسکتی ہے
 (c) اجزاء کو مقناطیس کے ذریعے علیحدہ کیا جاسکتا ہے
 (d) اوپر کے سبھی درست ہیں

2- آئرن سلفائیڈ بنانے کے لیے لوہے کے برادے اور سلفر کے برادے کو گرم کرنے کے لیے کیا استعمال کریں گے؟

- (a) کا پر ڈش
 (b) واچ گلاس
 (c) چائنا ڈش
 (d) پیٹری ڈش

3- لوہے اور سلفر کے تعامل کے درمیان مندرجہ ذیل میں سے ماحصلات کے ساتھ کیا حاصل ہوتا ہے؟

- (a) روشنی کا اخراج
 (b) حرارت کا جذب ہونا
 (c) حرارت کا اخراج
 (d) (a) اور (c) دونوں

4- آئرن سلفائیڈ کے مرکب میں مقناطیس کو گھمانے پر کیا ہوتا ہے؟

- (a) لوہے کے ذرات مقناطیس کی طرف کشش کرتے ہیں۔
 (b) آئرن سلفائیڈ مقناطیس سے چپک جاتا ہے۔
 (c) آئرن سلفائیڈ مقناطیس سے نہیں چپکتا۔
 (d) ان میں سے کوئی نہیں

5- ایک ٹیسٹ ٹیوب میں لوہے کا برادہ اور سلفر کو کاربن ڈائی سلفائیڈ میں ڈالا گیا۔ اس سے کیا مشاہدہ حاصل ہوتا ہوگا؟

- (a) سلفر کے پیلے ذرات حل ہو جائیں گے۔
(b) لوہے کے سرمئی ذرات حل ہو جائیں گے۔
(c) لوہے کا برادہ اور سلفر دونوں حل ہو جائیں گے۔
(d) دونوں میں سے کوئی حل نہیں ہوگا۔

6- سلفرکس میں غیر حل پذیر ہے؟

- (a) CS₂ (b) H₂O
(c) H₂SO₄ (d) اور (b) اور (c) دونوں

7- تجربہ گاہ میں کاربن ڈائی سلفائیڈ کے استعمال کے دوران کیا احتیاط برتنی چاہیے؟

- (a) آگ کی لو سے دور رہنا چاہیے۔
(b) کاربن سے دور رکھنا چاہیے۔
(c) پانی سے دور رکھنا چاہیے۔
(d) آئرن سلفائیڈ سے دور رہنا چاہیے۔

8- ایک مقناطیس کو لوہے اور سلفر کے برادے کے میز پر بار بار گھمایا گیا۔ مندرجہ ذیل میں سے کون سا بیان غلط ہے؟

- (a) لوہے کا برادہ مقناطیس کی طرف کشش کرے گا۔
(b) سلفر کا برادہ بقایا رہ جائے گا۔
(c) کالائٹ FeS بنے گا۔
(d) لوہے اور سلفر کا برادہ علیحدہ ہو جائے گا۔

9۔ جب لوہے اور سلفر کے برادے کو گرم کیا جاتا ہے تو سب سے پہلا مشاہدہ کیا ہوتا ہے؟

(a) سلفر پگھل جاتا ہے (b) لوہے کا برادہ پگھلنے لگتا ہے۔

(c) آمیزہ لال اور گرم ہو جاتا ہے (d) آمیزہ بخارات میں تبدیل ہو جاتا ہے۔

10۔ لوہے اور سلفر کے مرکب کا رنگ کیا ہوگا؟

(a) کالا (b) ہرا

(c) پیلا (d) سرمئی


11۔ ایک طالب علم نے غلطی سے لوہے اور سلفر کے برادے کو ملا دیا۔ انھیں علیحدہ کرنے کے لیے کیا ملانا پڑے گا؟

(a) Ethyl Alcohol (b) Carbon disulphide

(c) مٹی کا تیل (d) ٹھنڈا پانی

تجربہ نمبر (A) 3

- مقصد: کاپرسلفیٹ کے آبی محلول کے ساتھ لوہے کی کیل کے کیمیائی تعامل کا مشاہدہ کرنا۔
- ضروری اشیا: جانچ نلیاں، جانچ نلی اسٹینڈ، ڈراپر، لوہے کی کیل، کاپرسلفیٹ، بیکر اور ریگمال۔
- اصول: کاپر کے مقابلے لوہا زیادہ تعامل پذیر ہے اور تعامل کے دوران یہ Cu^{2+} آئنوں کو ہٹا دیتی ہے۔



- طریقہ: (i) ایک بیکر میں 100ml پانی لیں اور 5g کاپرسلفیٹ ڈال کر محلول تیار کریں۔
- (ii) تیار کاپرسلفیٹ محلول میں سے 10ml محلول ایک جانچ نلی میں ڈالیں۔
- (iii) اب ایک لوہے کی کیل کو دھاگے سے باندھ کر اس میں ڈال دیں اور مشاہدہ کریں۔

مشاہدہ: (i) کاپرسلفیٹ محلول نیلے سے ہلکے ہرے رنگ میں بدلنے لگتا ہے۔

(ii) لوہا کاپرسلفیٹ محلول سے کاپر کو ہٹا دیتا ہے۔

نتیجہ: (i) لوہا کاپر سے زیادہ تعامل پذیر ہے۔

(ii) یہ ایک ہٹاؤ تعامل ہے۔



- احتیاط: (i) لوہے کی کیل کو ریگمال سے صاف کریں۔
- (ii) کاپرسلفیٹ محلول کو کالج کی چھڑ سے اچھی طرح ہلائیں۔
- (iii) جانچ نلی کو آئرن کی کیل رکھنے کے بعد زیادہ مت ہلائیں۔

تجربہ نمبر 3(B)

مقصد: میگنیشیم کے ایک ربن کو ہوا میں جلانے پر ہونے والے تعامل کا مطالعہ کرنا۔
ضروری اشیا: میگنیشیم ربن، چمٹی، برزر، چائنا ڈش، لال لٹمس کاغذ/محلول، پانی اور گیس جار۔
اصول: میگنیشیم ایک تعامل پذیر دھات ہے۔ آکسیجن کے ساتھ اتحاد کر کے میگنیشیم آکسائیڈ بناتا ہے۔

- طریقہ:** (i) چمٹی سے پکڑ کر میگنیشیم ربن کو ہوا کی موجودگی میں لیپ پر جائیں۔
(ii) پیداسفید پاؤڈر کو ٹھنڈا ہونے پر چائنا ڈش میں ڈالیں اور ایک بھیا/گیلا لال لٹمس کاغذ کو پاؤڈر کے تماس میں لائیں۔



- مشاہدہ:** (i) میگنیشیم ربن، چمکدار سفید لوہے کے ساتھ جلنے لگتا ہے اور سفید پاؤڈر بنتا ہے۔
(ii) یہ لال لٹمس کو نیلے رنگ میں تبدیل کرتا ہے۔
نتیجہ: (i) جلنے کے بعد بنے سفید پاؤڈر کی نوعیت اساسی ہے۔
(ii) یہ ایک اتحادی تعامل ہے۔
احتیاط: (i) جلنے ہوئے ربن کو برہنہ آنکھ سے نہیں دیکھنا چاہیے۔
(ii) ربن کو ہمیشہ چمٹی سے پکڑ کر جلانا چاہیے۔

تجربہ نمبر (C) 3

مقصد: جستہ (Zn) کے ساتھ ڈائی لیوٹ سلفیورک ایسڈ کے تعامل کا مطالعہ کرنا اور اس کی نوعیت معلوم کرنا۔


ضروری اشیا: جانچ نلی، جستہ، کارک اور ڈائی لیوٹ H_2SO_4

اصول: جستہ (زنک) ڈائی لیوٹ سلفیورک ایسڈ کے ساتھ تعامل کر کے ہائیڈروجن گیس پیدا کرتا ہے۔

طریقہ: (i) ایک جانچ نلی لیں اور اس میں کچھ جستہ کے دانیں ڈالیں۔

(ii) اس میں ڈائی لیوٹ سلفیورک ایسڈ ڈالیں۔

مشاہدہ: (i) ہائیڈروجن گیس کے بلبے بننے لگتے ہیں۔ ٹیسٹ ٹیوب کے نزدیک جلتی ہوئی ماچس کی تلی لانے پر یہ پوپ آواز کے ساتھ جلتی ہے۔



نتیجہ: Zn ڈائی لیوٹ H_2SO_4 کے ساتھ ہٹاؤ تعامل دکھاتا ہے اور ہائیڈروجن گیس خارج کرتا ہے۔

احتیاط: (i) تجربہ کو کھلے ماحول میں کریں۔


(ii) صرف 2-3 جستہ (Zn) کے ٹکڑے ہی استعمال کریں۔

تجربہ نمبر (D) 3


مقصد: پانی میں سوڈیم سلفیٹ کا بیریم کلورائیڈ کے ساتھ تعامل کا مطالعہ کرنا اور تعامل کی نوعیت/قسم معلوم کرنا۔

ضروری اشیا: سوڈیم سلفیٹ، بیریم کلورائیڈ اور کانچ کی چھڑ۔

اصول: سوڈیم کے آبی محلول میں بیریم کلورائیڈ کے آبی محلول ملانے پر بیریم سلفیٹ کا سفید رسوب (تلچھٹ) حاصل ہوتا ہے۔



یہ ایک دہرا ہٹاؤ تعامل ہے اسے رسوبی تعامل بھی کہتے ہیں کیوں کہ اس میں رسوب (Precipitate) بنتا ہے۔



طریقہ: (i) دو جانچ ٹلیاں لیں اور ان پر لیبل A اور B لگائیں۔

(ii) A میں Na₂SO₄ کا محلول اور B میں BaCl₂ کا محلول لیں۔

(iii) اب دونوں جانچ ٹلیوں میں اجزا کو ایک بیکر میں ڈالیں اور کانچ کی چھڑ سے ہلائیں۔

مشاہدہ: بیکر کی ٹلی میں سفید رسوب جم جاتی ہے اور اوپر کا رقیق بالکل صاف ہو جاتا ہے۔

نتیجہ: (i) ایک تیز تعامل ہوتا ہے اور BaSO₄ کا سفید رسوب بنتا ہے۔

(ii) یہ ایک دہرا ہٹاؤ تعامل ہے۔

پریکٹیکل پر مبنی سوالات

- 1- کا پرسلفیٹ پینٹا ہائڈریٹ اور کا پرسلفیٹ کارنگ کیسا ہوتا ہے؟
- 2- کیا ہوگا اگر سوڈیم سلفیٹ اور بیریم کلورائیڈ کے محلول کو ملا یا جائے؟
- 3- کا پرسلفیٹ کارنگ گرم کرنے پر کیا اور کیوں ہو جاتا ہے؟
- 4- رام نے ایک لوہے کی کیل کو کا پرسلفیٹ محلول والی جانچ نلی میں رکھا 30 منٹ کے بعد اس نے دیکھا کہ کا پرسلفیٹ کارنگ ہلکا ہو گیا اور کیل پر کوئی شے جمع ہو گئی۔
 - (a) اگر رام اس کیل کو رکھ کر بھول جائے تو کا پرسلفیٹ کارنگ کیسا ہو جائے گا؟
 - (b) لوہے کی کیل پر جمع ہوئی شے کیا ہے؟
- 5- میگنیشیم ربن کو جلانے سے پہلے صاف کیوں کیا جاتا ہے؟
- 6- میگنیشیم ربن کو جلاتے وقت کون کون سی احتیاط برتنی چاہیے؟

معروضی قسم کے سوالات

(Objective Type Questions)

- 1- میگنیشیم کے تار کو جلانے پر مندرجہ ذیل میں سے کون سا مشاہدہ حاصل ہوتا ہے؟
 - (a) سفید رنگ کا برادہ حاصل ہوتا ہے۔
 - (b) چمکیلا برادہ حاصل ہوتا ہے۔
 - (c) بھورے رنگ کا برادہ حاصل ہوتا ہے۔
 - (d) سرمئی رنگ کا برادہ حاصل ہوتا ہے۔

2- لوہے کی کیلوں کو کا پرسلفیٹ کے محلول سے ڈالنے پر کیا ہوتا ہے؟

- (a) ہرے رنگ کا محلول بنتا ہے اور بھورے رنگ کا کا پردھات لوہے کی کیل پر جمع ہو جائے گا۔
(b) محلول بے رنگ ہو جائے گا۔
(c) کوئی تعامل نہیں ہوگا۔
(d) کا پر، لوہے کو ہٹا دے گا۔

3- ایک ٹیسٹ ٹیوب میں زنک کے دانوں میں ڈالیوٹ سلفیورک ایسڈ کو ملایا گیا۔ مندرجہ ذیل میں سے کون سا مشاہدہ حاصل ہوگا؟

- (a) دھات کی سطح چمکدار ہو جائے گی۔
(b) آمیزہ دو دھیا ہو جائے گا۔
(c) ہری لال گیسوں کا اخراج ہوگا۔
(d) بے رنگ اور بے بو والی گیس کا اخراج ہوگا۔

4- نیلے کا پرسلفیٹ کے کرسٹل کو گرم کرنے پر خشک مرکب کا حاصل ہونا:

- (a) طبعی تبدیلی (b) کیمیائی تبدیلی
(c) (a) اور (b) دونوں (d) ان میں سے کوئی بھی نہیں

5- ایک کیل کو نمک کے محلول میں ڈبویا گیا۔ کچھ وقت کے بعد لوہے کی کیل پر لال بھورے رنگ کا مادہ جمع ہو گیا۔ یہ کون سے نمک کا محلول ہو سکتا ہے؟

- (a) سلورنائٹریٹ (b) سوڈیم سلفیٹ
(c) کا پرسلفیٹ (d) ایلومینیم کلورائیڈ

6- کا پرسلفیٹ کو گرم کرنے پر وہ سفید ہو جاتا ہے کیوں کہ:

- (a) سلفیٹ آئن کے کم ہونے سے (b) کا پر آئن کے کم ہونے سے
(c) قلماد کے پانی کے کم ہونے سے (d) ان میں سے کوئی نہیں

7- مندرجہ ذیل میں سے کون سے تعامل میں Precipitate بنے گا۔

(a) سوڈیم کلورائیڈ اور بیریم کلورائیڈ

(b) کاپرسلفیٹ اور آئرن

(c) بیریم کلورائیڈ اور سوڈیم سلفیٹ

(d) سوڈیم سلفیٹ اور سوڈیم کلورائیڈ

8- زنک اور ڈائلیوٹ سلفیورک ایسڈ کے تعامل سے کیا حاصل ہوتا ہے؟

(a) زنک سلفیٹ اور ہائیڈروجن سلفائیڈ

(b) زنک سلفیٹ اور ہائیڈروجن گیس

(c) زنک آکسائیڈ اور ہائیڈروجن گیس

(d) زنک آکسائیڈ اور ہائیڈروجن سلفائیڈ

9- پانی کی موجودگی میں MgO کی کون سی خاصیت ظاہر ہوتی ہے۔

(a) یہ اساس ہے (b) یہ تیزاب ہے

(c) یہ ایمفوٹیرک ہے (d) یہ تعدیل ہے

10- MgO کی نوعیت کی جانچ کیسے کریں گے؟

(a) نیلے لٹمس سے (b) لال لٹمس سے

(c) (a) اور (b) دونوں (d) ان میں سے کوئی نہیں

1- مندرجہ ذیل کی شناخت طبعی اور کیمیائی تبدیل میں کیجیے اور اپنی شناخت کی وجہ بھی بتائیے۔

(a) میگنیشیم کے تار کو گرم کرنا (b) بجلی کے بلب کو جلانا

2- کیمیائی تبدیلی کے مشاہدے کے دوران کیا احتیاط کرنی چاہیے؟

3- کاپرسلفیٹ کے کرسٹل کو گرم کرنے پر آپ کو کیا مشاہدہ ہو جا ہے؟

4- آئرن (لوہے) کو کاپرسلفیٹ کے محلول میں رکھنے پر کیا ہوتا ہے؟

تجربہ نمبر 4 (A)

مقصد: پیاز کی جھلی کی اسٹینڈ عارضی سلائنڈ تیار کرنا اور خوردبین کے ذریعہ مطالعہ کر کے نامزد تصویر بنانا۔

ضروری اشیا: پیاز، چاقو، چمٹیس، سلائنڈ، کورسلیپ، گلیسرین، سفرائین، برش، واچ گلاس، بلوٹنگ پیپر وغیرہ۔

اصول: خلیہ زندگی کی ساختی اور تقابلی اکائی ہے۔ ایک خلیہ میں مرکزہ، خلیہ جھلی، خلیہ دیوار، مائٹوکونڈریا، کلوروپلاسٹ

وغیرہ ہوتے ہیں

(i) پیاز کا ایک ٹکڑا لیں اور اس میں سے ایک تپتی جھلی چمٹی کی مدد سے نکالیں۔



(ii) جھلی کو واچ گلاس میں پانی ڈال کر اس میں ڈال دیں۔

(iii) جھلی کو رنگین کرنے کے لیے واچ گلاس میں سفرائن ڈالیں۔


(iv) برش کی مدد سے جھلی کو سلائنڈ پر رکھیں۔

(v) بلوٹنگ پر ایک بوند گلیسرین ڈالیں اور اس پر دھیرے سے کورسلیپ رکھ دیں اور ہلکا دبا لیں۔

(vi) سلائنڈ کا مطالعہ خوردبین کی مدد سے کریں۔



کم پاور والی خردبین سے دیکھنے پر (پیاز کی جھلی)



طریقہ: (i) بہت سے مستطیل نما خلیے ایک دوسرے سے سٹے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ ان

میں خلیہ کی حالت صاف دکھائی دیتی ہے۔

(ii) خلیہ کے مرکز میں ایک مرکزہ ہوتا ہے۔

(iii) خلیہ میں کلوروپلاسٹ ہوتا ہے۔

(iv) سائٹوپلازم ہوتا ہے۔

احتیاط: (i) جھلی کو زیادہ اسٹین نہ کریں۔

(ii) جھلی کو چمچی سے اتاریں۔


(iii) صاف سلائڈ اور کورسلپ کا استعمال کریں۔

(iv) کورسلپ کو اس طرح لگائیں کہ بلبلے نہ بن پائیں۔

تجربہ نمبر (B) 4

مقصد: انسان کے گال کے خلیے (Human Cheek Cells) کا رنگین اسٹین عارضی سلائنڈ تیار کرنا اور خوردبین کی مدد سے اس کا مطالعہ کرنا اور نامزد تصویر بنانا۔

- ضروری اشیا: سلائنڈ، چمٹی، کورسلپ، گلیسرین، میتھائلین بلو، پانی، برش، ٹوتھ پک، خوردبین وغیرہ۔
- طریقہ:
- ایک ٹوتھ پک لیں اور گال کے اندر والے حصے کو کھرچ لیں۔
 - کھرچ کر نکالے گئے حصے کو صاف سلائنڈ پر رکھیں اور سوئی سے پھیلا دیں۔
 - اس پر ایک بوند میتھائلین بلو کو ڈالیں۔
 - دومنٹ بعد اسٹین کو بلوٹنگ کاغذ سے ہٹا کر ایک بوند گلیسرین کی ڈالیں۔
 - کورسلپ کو سلائنڈ پر رکھ دیں خیال رہے کہ بلبلے نہ ہوں۔
 - اب سلائنڈ کو خوردبین سے دیکھیں۔



- مشاہدہ:
- بڑی تعداد میں پتلی خلیہ جھلی والی چمٹی اور غیر معین شکل کے خلیے دیکھے جاسکتے ہیں۔
 - سائٹوپلازم میں ایک مرکزہ ہوتا ہے۔
 - سائٹوپلازم دانے دار شکل میں دکھائی دیتے ہیں۔
 - ہر خلیہ پر پتلی خلیہ جھلی ہوتی ہے۔
 - خلیہ کے درمیان بین خلیاتی فاصلہ نہیں ہوتا۔

پریکٹیکل پر مبنی سوالات

تجربہ نمبر - 4

- 1- ہم اسٹین سلائڈ تیار کرتے وقت گلیسرین کا استعمال کیوں کرتے ہیں؟
- 2- مندرجہ ذیل کا عارضی سلائڈ بنانے میں کس رنگ (اسٹین) کا استعمال کیا جاتا ہے؟
 - (a) انسانی گال کے خلیہ
 - (b) پیاز کی جھلی
- 3- عارضی سلائڈ بنانے (پیاز کی جھلی) کون سی احتیاط برتنی چاہیے۔
- 4- پیاز کی جھلی کی عارضی سلائڈ بنانے کے طریقے کو ترتیب وار لکھیے۔
- 5- پیاز کی جھلی کی عارضی سلائڈ میں جو آپ نے دیکھا اس کی تصویر بنائیے۔

معروضی قسم کے سوالات

(Objective Type Questions)

- 1- کیوں گلیسرین، پانی کے مقابلے میں ایک بہتر ماؤنڈنگ میڈیم مانا جاتا ہے جب عارضی سلائڈ بنائی جاتی ہیں؟
 - (a) گلیسرین خلیہ کو رنگ دیتا ہے۔
 - (b) گلیسرین تخیز نہیں ہوتا اور وہ مادے کو گیلارکھتا ہے۔
 - (c) گلیسرین میں مادہ سوکھ جاتا ہے۔
 - (d) کوئی بھی جواب صحیح نہیں ہے۔

2- اس اسٹین (Stain) کا نام بتائیے جس کا استعمال گال کے خلیے اور پیاز کی جھلی کو Stain کرنے کے لیے کیا جاتا ہے؟

- (a) سفیرانین (b) میتھیلین نیلے
(c) (a) اور (b) دونوں (d) کوئی بھی نہیں

3- راکیش سفیرانین کی ہوئی ایک پیاز کی جھلی کا خوردبین میں مشاہدہ کر رہا تھا۔ خلیہ دیوار کا رنگ تھا۔

- (a) گلابی لال (b) نیلا کالا
(c) ہرا (d) پیلا

4- پیاز کی جھلی کا خوردبین میں مشاہدہ کرنے پر کون سا خلیہ جذب و نظر نہیں آئے گا؟

- (a) خلیہ جھلی (b) مرکز
(c) (a) اور (b) دونوں (d) کروموسوم

5- پیاز کی جھلی کے خلیے کی شکل ہوگی۔

- (a) مستطیل (b) بیضوی (Oval)
(c) کوئی مخصوص شکل نہیں (d) (b) اور (c) دونوں

6- پیاز کی تلی جھلی کو ایک پانی سے بھرے ہوئے واچ گلاس میں رکھا جاتا ہے کیوں کہ۔

- (a) یہ جھلی کو مرنے اور سوکھنے سے بچاتا ہے۔
(b) جھلی کو Stain ہونے سے بچاتا ہے۔
(c) صرف جھلی کو سوکھنے سے بچاتا ہے۔
(d) سبھی جوابات درست ہیں۔

7- اگر گال کے خلیے کو 10% نمک کے محلول میں رکھا جاتا ہے تو:

(a) اینڈو اسموس (Endosmosis) ہوگا اور جھلی پھول جائے گی۔

(b) ایکسو اسموس (Exosmosis) ہوگا اور جھلی سکڑ جائے گی۔

(c) گال کی جھلی میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی۔

(d) گال کی جھلی مڑ جائے گی۔

8- پیاز کی جھلی کی عارضی سلائنڈ کی تیاری کے لیے اقدامات کو ترتیب سے لگائیے۔

(a) جھلی کو Stain کرنے کے لیے Watch Glass میں کچھ Safranin کی بوندیں ڈالیے۔

(b) ایک Coverslip رکھیے اور اسے ہلکے سے دبائیے۔ ساتھ ساتھ Blotting Paper کی مدد سے سلائنڈ کو صاف کیجیے۔

(c) پیاز کے ٹکڑے سے پیاز کی ایک تیلی جھلی ہٹائیے۔

(d) سلائنڈ کا خوردبین میں مشاہدہ کیجیے۔

تجربہ نمبر - 5(A)


مقصد: تیارسلائڈوں کی مدد سے پودوں میں پیرن کاٹما اور اسکلریٹکائما کا مطالعہ کرنا اور ان کی تصویر بنانا۔

ضروری اشیا: سلائڈ (Permanent slides) اور خوردبین۔

طریقہ: سلائڈوں پر لیبل A اور B ایک ایک کر کے خوردبین کے نیچے رکھیں اور اپنے مشاہدوں کو نوٹ کریں۔

مشاہدہ A پیرن کاٹما


- (i) پیرن کاٹما خلیہ گول، دائرہ نما، کثیر ضلعی یا لمبے ہوتے ہیں۔
- (ii) ان میں بین خلیاتی جگہ ہوتی ہے۔
- (iii) ہر خلیہ میں ایک بڑا خالیہ ہوتا ہے۔
- (iv) ان خلیوں کا خاص کام غذائی اشیا کا ذخیرہ اور ضیائی تالیف کے عمل میں حصہ لینا ہے۔
- (v) اس طرح کے خلیے تنے، جڑ، پتیوں پھل، پھول وغیرہ میں موجود ہوتے ہیں۔



مشاہدہ B اسکلریٹکائما

- (i) یہ لمبے (Narrow) اور موٹے خلیوں سے بنے ہوتے ہیں۔

- (ii) ان میں موٹی خلیہ دیوار لگنن اور سلولوز کی بنی ہوتی ہے۔
- (iii) ان میں خلیے مردہ ہوتے ہیں جن میں سائٹوپلازم نہیں ہوتا۔
- (iv) یہ خلیے میکائیسی سہارا فراہم کرتے ہیں۔



- (v) یہ تنے اور پتیوں میں پائے جاتے ہیں۔
- نتیجہ: سلانڈ A پیرن کانما اور سلانڈ B اسکرین کانما بافت ہیں۔

تجربہ نمبر (B) 5


مقصد: تیار سلانڈوں سے جانوروں میں عضلاتی ریشے اور عصبی خلیے کا مطالعہ کرنا اور نامزد تصویر بنانا۔

ضروری اشیا: تیار سلانڈ، خوردبین۔

طریقہ: سلانڈوں پر A اور B لگا کر خوردبین کے نیچے رکھیں اور مشاہدہ کونوٹ کریں۔

مشاہدہ A: تخطيطی عضلاتی ریشے (Striated Muscle fiber)

- (i) یہ عضلات اسطوانیہ نما، کثیر مرکزی اور بغیر شاخ دار ہوتے ہیں۔
- (ii) ہلکے اور گہرے رنگ کی دھاریاں (Striations) ہوتی ہیں۔




(iii) ہر ایک عضلاتی ریشہ ایک جھلی سے جڑا ہوتا ہے جسے سارکولیمما کہتے ہیں۔

(iv) یہ اختیاری عضلات ہیں۔

مشاہدہ B: عصبی خلیہ (نیوران Neuron)

- (i) ان میں ڈینڈرائٹ ہوتی ہیں۔
- (ii) ان میں ایک سائٹون (Cyton) اور ایک ایکسون (Axon) ہوتے ہیں۔

- (iii) وہ مقام جہاں مائیلن کا کور نہیں ہوتا وہاں (Node of Ranvier) موجود ہوتا ہے۔
- (iv) خلیہ جسم میں مرکزہ، سائٹوپلازم اور نسلس (Nissle) کے ذرات ہوتے ہیں۔
- نتیجہ: تیار سلانڈوں میں سلانڈ A تختی عضلاتی جب کہ سلانڈ B عصبی خلیہ (neve cell) نیوران کا ہے۔



پریکٹیکل پر مبنی سوالات

تجربہ نمبر - 5

- 1- مندرجہ ذیل کی کن خصوصیات کی بنیاد پر پہچان کی جاسکتی ہے؟
 - (a) پیرینکائما۔
 - (b) اسکرینکائما۔
 - (c) کالیکائما۔
- 2- تختیطیل عضلاتی ریشے کی تصویر بناؤ۔
- 3- عصبی خلیہ کی لمبل شدہ تصویر بناؤ۔
- 4- تختیطیل عضلاتی ریشے اور ہموار عضلاتی ریشے کے درمیان فرق واضح کیجئے۔

معروضی قسم کے سوالات

(Objective Type Questions)

- 1- پیرنکائما (Parenchyma) کی خصوصیات بتائیے۔
 - (a) خلیہ ہم قطری ہوتے ہیں۔
 - (b) بین خلوی جگہ (Intercellular Spaces) کونوں میں ہوتی ہے۔
 - (c) خلیہ کی دیوار پتلی ہوتی ہے۔
 - (d) سبھی صحیح ہیں۔

2- ڈینڈرائٹ (Dendrites) موجود ہوتے ہیں:

(a) مخطط عضلات (Straited Muscle) میں

(b) اعصابی بافت (Nervous Tissues) میں

(c) ریشوں اور اسکیر انڈ میں

(d) پیر نکائما

3- اس بافت کا نام بتائیے جس کے خلیے ریشے دار، استوانی اور شاخوں کے بغیر ہوتے ہیں؟

(a) پیر نکائما (b) اعصابی بافت

(c) مخطط عضلاتی ریشے (d) کولن کائما (Collenchyma)

4- مخطط عضلاتی ریشوں (Straited Muscle Fibre) کے کام ہیں:

(a) جسم کی حرکت کرنے میں (b) نقل و مقام کے لیے

(c) جسم کی حالت برقرار رکھنے کے لیے (d) سبھی جوابات صحیح ہیں۔

5- ایکسون (Axon) چھپے ہوئے ہوتے ہیں:

(a) Lignin سے (b) Suberin سے

(c) Myelin سے (d) Chitin سے

6- پیر نکائما بافت جسم کے کس ملائم حصے میں موجود ہوتی ہے؟

(a) تنا (b) پتی

(c) جڑ (d) سبھی میں۔

7- سخت ریشہ سے بنا ہوا خلیہ ہے:

(a) مردہ خلیات (Dead Cells) (b) لگنیفا نڈ (Lignified)

(c) (a) اور (b) دونوں (d) کوئی بھی نہیں

8- اسکیر نکائما کو تقسیم کیا جاسکتا ہے:

(a) زانلم اور فلوم (b) ریشے اور اسکیر انڈ

(c) مخطط اور غیر مخطط عضلاتی ریشے (d) کولن کائما اور کلورن کائما

تجربہ نمبر - 6

مقصد: پانی کا نقطہ جوش اور برف کا نقطہ گداخت معلوم کرنا۔

ضروری اشیا: ایک بیکر، تھرمامیٹر، ٹرائی پوڈ اسٹینڈ، تار کی جالی، برف، پانی وغیرہ۔

اصول: وہ درجہ حرارت جس پر ٹھوس پگھل جاتا ہے اور فضائی دباؤ پر رقیق بن جاتا ہے، نقطہ گداخت کہلاتا ہے۔
برف کا نقطہ گداخت 0°C یا 273K ہوتا ہے۔


جس درجہ حرارت پر کوئی رقیق بھاپ یا گیس میں تبدیل ہو جاتی ہے تو وہ درجہ حرارت اس رقیق کا نقطہ جوش کہلاتا ہے۔ پانی کا نقطہ جوش 100°C یا 373K ہوتا ہے۔

برف نقطہ گداخت


طریقہ: (i) ایک بیکر لیں اور اس میں تقریباً 200g برف لیں۔

(ii) اب بیکر کو برز میں گرم کریں۔

(iii) بیکر میں اسٹینڈ کی مدد سے تھرمامیٹر اس طرح لگائیں کہ بلب برف کے تماس میں رہے۔



برف کے نقطہ گداخت کا تعین



پانی کے نقطہ جوش کا تعین

(iv) بیکر کو دھیمی لو پر گرم کریں۔

(v) ساری برف پگھلنے پر درجہ حرارت نوٹ کرتے رہیں۔

پانی کا نقطہ جوش

- (i) ٹیمپٹ ٹیوب 50 ملی لیٹر پانی اور اس میں تھرما میٹر لگا کر برز پر گرم کرنے کے لئے رکھ دیں۔
- (ii) جب پانی کا زیادہ حصہ بھاپ بننے لگے تب درجہ حرارت کو نوٹ کرتے جائیں جب تک کہ تھرما میٹر کی ریڈنگ بڑھتے ہوئے مستقل نقطہ پر آ کر رک نہ جائے۔ یہ درجہ حرارت پانی کا نقطہ جوش ہے۔

Boiling Point of water			Melting point of ice		
S. No.	Time in minutes	Boiling point of Water in °C	S. No.	Time in minutes	Melting point of ice in °C
1.	0	1.	0
2.	1	2.	1
3.	2	3.	2
4.	3	4.	3
5.	4	5.	4

مشاہدہ:

وہ درجہ حرارت جس پر برف پگھل جاتی ہے 0°C ۔

وہ درجہ حرارت جس پر پانی بھاپ میں تبدیل ہوتا ہے 100°C ۔

نتیجہ: برف کا نقطہ گداخت 0°C ۔

پانی کا نقطہ جوش 100°C ۔

احتیاط: (i) برف کو دھیمی آنج پر ہی گرم کرنا چاہیے۔

(ii) تھرما میٹر کا بلب پانی یا برف کے لگا تارتماس میں رہنا چاہیے۔

پریکٹیکل پربنی سوالات

تجربہ نمبر - 6

- 1- برف کا نقطہ گداخت معلوم کرنے کے لیے تجربہ کا طریقہ لکھیے۔
- 2- پانی کا نقطہ جوش معلوم کرنے کے عمل کے مرحلے کی فہرست بنائیے۔
- 3- پانی کا نقطہ جوش معلوم کرنے کے لیے کشیدہ پانی (Distilled water) کا استعمال کیوں نہیں کرنا چاہیے۔
- 4- ایک طالب علم نے پانی کا نقطہ جوش معلوم کرنے کے لیے پانی میں دو تین ٹکڑے جھانوا پتھر کے ڈالے۔ اس نے ایسا کیوں کیا؟
- 5- جب ہم پانی کو گرم کرتے ہیں اور پانی بخارات میں بدلنا شروع ہو جاتا ہے تب درجہ حرارت مستقل رہتا ہے۔ ایسا کیوں ہوتا ہے؟

معروضی قسم کے سوالات

(Objective Type Questions)

- 1- امت نے شمال میں کشید کردہ پانی (Distilled Water) کا نقطہ ابال جاننے کے لیے ایک آلہ تیار کیا۔ امت کے مطابق نقطہ ابال ہونا چاہئے؟
 - (a) 100°C
 - (b) 100°C سے زیادہ
 - (c) 100°C سے کم
 - (d) اونچائی پر نقطہ ابال نہیں حاصل کیا جاسکتا
- 2- جب تھرمامیٹر کو برف میں رکھا جاتا ہے تو تھرمامیٹر کی Reading پر کیا اثر پڑتا ہے؟
 - (a) پہلے بڑھتی ہے پھر Constant ہو جاتی ہے
 - (b) کوئی تبدیلی نہیں ہوتی
 - (c) پہلے کم ہوتی ہے پھر Constant ہو جاتی ہے
 - (d) صرف بڑھتی رہتی ہے

- 3- پانی کا نقطہ ابال حاصل کرتے وقت تھرمامیٹر بیکر سے نہیں لگنا چاہیے۔ کیوں؟
- (a) کیوں کہ بیکر کا درجہ حرارت پانی کے درجہ حرارت سے کم ہے
- (b) کیوں کہ بیکر کا درجہ حرارت پانی کے درجہ حرارت سے زیادہ ہے
- (c) کیوں کہ تھرمامیٹر نازک ہے
- (d) کوئی بھی جواب صحیح نہیں ہے

4- برف کے پگھلنے کا نقطہ (Melting Point) ہوتا ہے۔

- (a) 4°C (b) 0°C
- (c) 100°C (d) 10°C

5- پانی کا نقطہ ابال (Boiling Point) ہوتا ہے۔

- (a) 100°C (b) 0°C
- (c) 10°C (d) 4°C

تجربہ نمبر-7

مقصد: آواز کے انعکاس کے قوانین کو ثابت کرنا۔

ضروری اشیا: میز، گھڑی، گوند، چارٹ پیپر، چاک کے ٹکڑے، گتتا، کانچ کی شیٹ۔

اصول: آواز اسی طرح منعکس ہوتی ہے جیسے کہ روشنی ہوتی ہے۔ اس کے قوانین مندرجہ ذیل ہیں۔

(i) آواز کی وقوع لہر، منعکس لہر، نقطہ وقوع پر عمود (نارمل)، سبھی ایک ہی مستوری پر واقع ہوتے ہیں

(ii) زاویہ وقوع زاویہ انعکاس کے برابر ہوتا ہے۔

$$\angle i = \angle r$$

طریقہ:

(i) چارٹ پیپر سے 30cm لمبے دو پائپ بنائیے اور ان کا نصف قطر گھڑی کے سائز جتنا رکھیں۔

(ii) تصویر کے مطابق کانچ گتے کی شیٹ کے درمیان میں رکھیں۔


(iii) پہلے پائپ P₁ کے باہری سرے پر گھڑی رکھیں

(iv) اب پائپ P₂ کو الگ الگ زاویوں پر رکھ کر دیکھیں کہ ایک آواز زیادہ آرہی ہے

(v) اب دو نقطہ لگا کر دونوں پائپوں کے مقام کی نشاندہی کریں۔ AB پائپ P₁ اور CD پائپ P₂ ہے

(vi) دونوں پائپوں کو ہٹا کر لائیں بنائیں اور زاویہ وقوع AB اور MN کے درمیان زاویہ

انعکاس (CD اور MN کے درمیان) پتہ لگائیں اور جدول بھریں۔



مشاهدات:

نمبر شمار	زاویہ وقوع $\angle i$	زاویہ انعکاس $\angle r$	$\angle i - \angle r$
1			
2			
3			
4			

نتیجہ:

- (a) زاویہ وقوع، زاویہ انعکاس کے برابر ہے۔
 (b) وقوع شعاع، منعکس شعاع اور نقطہ وقوع پر نارمل، سبھی ایک ہی مستوی میں واقع ہیں۔

احتیاط:

- (i) پائپ P1 کے مقام کو زیادہ آواز کے مقام پر رکھنے پر ریڈنگ لینے تک پائپ کے مقام کو تبدیل نہیں کرنا چاہیے۔
 (ii) گھڑی پائپ کے بالکل قریب رکھنا چاہیے۔
 (iii) کانچ یا گتے کی شیٹ کا سائز اتنا بڑا ہونا چاہیے کہ وہ گھڑی سے آنے والی منعکس آواز کو روک سکے۔
 (iv) میز بالکل بھی نہ ہلے۔
 (v) دونوں پائپوں کی لمبائی، سائز اور نصف قطر برابر ہونے چاہیے۔

پریکٹیکل پر مبنی سوالات

تجربہ نمبر - 7

- 1- آواز کے انعکاس کو ثابت کرنے کا طریقہ بیان کیجیے۔
- 2- آواز کے انعکاس کو ظاہر کرتے ہوئے ایک ڈائگرام بنائیے اور i اور r کے درمیان تعلق بتائیے۔
- 3- ایک طالب علم آواز کے انعکاس کے قوانین کو ثابت کرنے کے لیے تجربہ میں دو پائپوں کا استعمال کرتا ہے۔ ان پائپوں کا قطر برابر نہیں ہے یہ طالب علم صحیح نتیجہ حاصل کر پائے گا؟ کیوں؟
- 4- آواز کے انعکاس کے دو قوانین کا بیان کرو۔
- 5- آواز کے انعکاس کے قوانین کو ثابت کرنے کے دوران کون کون سی احتیاط رکھنی چاہیے۔

معروضی قسم کے سوالات

(Objective Type Questions)

- 1- آواز کے انعکاس کے قوانین (Laws of Reflection of Sound) کا تجربہ کرتے وقت کان کہاں رکھنا چاہیے تاکہ بہتر آواز کا انعکاس سنا جاسکے؟
 - (a) نلی کے قریب
 - (b) Stopwatch کے قریب
 - (c) نلی کے بیچ میں
 - (d) دیوار پر
- 2- آواز کی لہر کی رفتار کیا ہوگی اگر وہ 8.1m کے فاصلے کو 3.0 سیکنڈ میں پورا کرتی ہے؟
 - (a) 2.43 m/s
 - (b) 2.7 m/s
 - (c) 0 m/s
 - (d) 20 m/s
- 3- اگر تجربہ گاہ میں ہوا گرم ہو جاتی ہے تو اس کا آواز کی رفتار پر کیا اثر ہوگا؟
 - (a) آواز کی رفتار کم ہوگی
 - (b) آواز کی رفتار زیادہ ہو جائے گی
 - (c) کوئی تبدیلی نہیں ہوگی
 - (d) پہلے زیادہ ہوگی پھر کم ہوگی

4- کسی بھی وسیلے میں آواز کی رفتار کو متاثر کرنے والی علامات کیا ہوتی ہیں؟

(a) کثافت اور لچک (b) صرف کثافت

(c) صرف لچک (d) کوئی بھی نہیں

5- آواز کی لہر کے انعکاس کے لیے کس طرح کی سطحوں کی ضرورت ہوگی۔

(a) کھداری سطح (b) سخت اور پالش کی ہوئی سطحوں کی

(c) تھرماکول کی شیٹ (d) کشن والی کرسی جیسی سطح

6- کسی سطح کا $i = 60^\circ$ ہے۔ اس کا r کیا ہوگا؟

(a) 60° (b) 90°

(c) 30° (d) 0°

7- آواز کی اس خصوصیت کو بتائیے جو آواز کے انعکاس کے بعد بھی یکساں رہتی ہے۔

(a) رفتار (b) تواتر

(c) طول لہر (d) سبھی

8- آواز کے انعکاس کے قوانین کے تجربے کرتے وقت کن احتیاط کو دھیان میں رکھنا چاہیے؟

(i) نلیاں پتلی ہونی چاہیے

(ii) نلیاں برابر کی لمبائی کی ہونی چاہیے

(iii) نلیوں کے قطر برابر ہونے چاہیے

(a) (i) اور (ii) (b) (ii) اور (iii)

(c) (i)، (ii) اور (iii) (d) (i) اور (iii)

تجربہ نمبر - 8

مقصد: کسی ٹھوس کی کمائی دار ترازو اور پیمائش سلنڈر کی مدد سے کثافت معلوم کیجیے۔

ضروری اشیا: دھات کا ٹھوس ٹکڑا، کمائی دار ترازو، پیمائش سلنڈر، پانی، دھاگہ۔

$$\text{اصول: ٹھوس کی کثافت} = \frac{\text{دھات کے ٹکڑے کا وزن}}{\text{دھات کے ٹکڑے کا حجم}}$$

$$\text{طریقہ: کثافت} = \frac{\text{قیمت}}{\text{حجم}}$$

(i) دھات کے ٹکڑے کو دھاگہ سے باندھ کر اس کو کمائی دار ترازو کو ہک سے باندھیں۔

(ii) اس کا ہوا میں وزن معلوم کیجیے۔


(iii) پیمائش سلنڈر کو پانی سے آدھا بھریے اور پانی کی سطح کی سطح نوٹ کیجیے۔

(iv) دھاگہ سے بندھے۔ دھات کے ٹکڑے کو پوری طرح پانی میں ڈبو دیں اور پانی کے

کی بڑھی ہوئی سطح کو دوبارہ نوٹ کیجیے۔

(v) دھاٹ کے ٹکڑے کے ذریعے ہٹائے گئے پانی کا حجم معلوم کیجیے۔

(vi) اس طریقہ کے پانی کا مختلف حجم لے کر دہراؤ۔



مشاہدات: کمائی دار ترازو کے ذریعے دھات کے ٹکڑے کا وزن (x) = گرام

نمبر شمار	پانی کا ابتدائی سطح (V ₁)	پانی کا نیاسطح (V ₂)	ہٹایا گیا پانی	حجم V ₂ -V ₁ =V
1	ml.....	ml.....	ml.....	ml.....
2	ml.....	ml.....	ml.....	ml.....
3	ml.....	ml.....	ml.....	ml.....

تعمیر: دھات کے ٹکڑے کا اوسط حجم (V) = $\frac{V_1 + V_2 + V_3}{3}$ ml

کثافت = $\frac{x}{y}$ گرام فی مربع سینٹی میٹر

نتیجہ: دھات کے ٹکڑے کی کثافت =

احتیاط:

- (i) دھات کا ٹکڑا خشک ہونا چاہیے۔
- (ii) کمائی دار ترازو میں صفر غلطی (Zero error) نہیں ہونی چاہیے۔
- (iii) پانی میں کوئی ہوا کا بلبلہ نہیں ہونا چاہیے۔
- (iv) دھات کا ٹکڑا، پانی میں ڈالتے وقت پانی باہر نہیں نکلنا چاہیے۔
- (v) پانی کے سطح کی سطحی سطح نوٹ کرنا چاہیے۔

پریکٹیکل پر مبنی سوالات

تجربہ نمبر - 8

- 1- کمائی دار ترازو اور سلنڈر کی مدد سے کسی ٹھوس کی کثافت معلوم کرنے کے طریقے کو بیان کرو۔
- 2- دو طلبہ A اور B کمائی دار ترازو کی مدد سے ٹھوس کی کثافت معلوم کر رہے تھے۔ طالب علم A نے پانی سے زیادہ کثافت والا ٹھوس لیا جبکہ طالب علم B نے پانی سے کم کثافت والا ٹھوس استعمال کیا۔ ان میں سے کس طالب علم نے کامیابی سے تجربہ کیا اور کیوں؟
- 3- کسی ٹھوس کی کثافت معلوم کرنے میں لیے گئے احتیاط کی فہرست بنائیے۔
- 4- کسی ٹھوس کا ہوا میں وزن 50gm اور جب اسے پانی میں ڈبوایا جاتا ہے تو یہ 10ml پانی کو ہٹاتا ہے۔ اس کی کثافت معلوم کیجیے اور کثافت کی اکائی بھی لکھیے۔

معروضی قسم کے سوالات

(Objective Type Questions)

- 1- کسی ٹھوس کی کثافت کا اس کی کمیت اور حجم کے ساتھ کیا تعلق ہے؟

$$(a) \text{ کثافت} = \text{کمیت} \times \text{حجم} \quad (b) \text{ کمیت} = \left(\frac{\text{کثافت}}{\text{حجم}}\right)^2$$

$$(c) \text{ کثافت} = \frac{\text{کمیت}}{\text{حجم}} \quad (d) \text{ حجم} = \frac{\text{کثافت}}{\text{کمیت}}$$

- 2- ایک شے رقیق کی سطح پر تیرتی ہے اگر

$$(a) \text{ شے کی کثافت} > \text{رقیق کی کثافت}$$

$$(b) \text{ شے کی کثافت} < \text{رقیق کی کثافت}$$

$$(c) (a) \text{ اور } (b) \text{ دونوں}$$

$$(d) \text{ نہ } (a) \text{ اور نہ ہی } (b)$$

3- ایک کمائی ترازو 10kg پیمائش بتاتا ہے جب پانی سے بھری بالٹی اس پر لٹکائی جاتی ہے۔ یکساں کمیت والا ایک لوہے کا ٹکڑا دوسرے تار کے ذریعے لٹکا کر اسے پانی کی بالٹی میں ڈبوایا جاتا ہے جس کی وجہ سے پانی کا حجم باہر آجاتا ہے۔ ترازو کی پیمائش کیا ہوگی؟

- (a) پیمائش یکساں رہے گی
(b) پیمائش کم ہوگی
(c) پیمائش میں اضافہ ہوگا
(d) (b) یا (c) میں سے کوئی

4- 0.01 kg کمیت اور 4cm^3 حجم والی شے کی کثافت کیا ہوگی؟

- (a) 2.5 g/cm^3
(b) 40 g/cm^3
(c) 2.5 gcm^3
(d) 40 gcm^3

5- ایک کمائی ترازو میں 100 g تک کی پیمائش کی جاسکتی ہے۔ متبادل 10 گرام 20 حصوں میں تقسیم ہیں۔ ان کی کمائی ترازوؤں کا کم ترین شمار (Least Count) اور وسعت (Range) کیا ہے؟

- (a) 0.5 اور 100 گرام
(b) 100 اور 20 گرام
(c) 20 اور 100 گرام
(d) 0.5 اور 1 گرام

6- نسبتی کثافت کی اکائی ہے:

- (a) kg/m^3
(b) kgm^3
(c) کوئی اکائی نہیں
(d) g/cm^3

7- ٹھوس کی کثافت پر کیا اثر ہوتا ہے اگر ٹھوس کی کمیت دوگنی کر دی جائے؟

- (a) کوئی تبدیلی نہیں
(b) آدھی
(c) دوگنی
(d) ایک چوتھائی

8۔ کمائی ترازو اور پیمائش سلیڈر کے ذریعے لوہے کے ٹکڑے کی کثافت معلوم کرنے کے دوران ریٹانے مندرجہ ذیل طریقہ کار ظاہر کیا۔

- (i) لوہے کے ٹکڑے کے بغیر پیمائش سلیڈر میں پانی کی سطح کو نوٹ کیا۔
- (ii) لوہے کے ٹکڑے کو پانی میں ڈبوایا۔
- (iii) پیمائش سلیڈر میں پانی کی سطح نوٹ کری جب لوہے کا ٹکڑا پانی کے اندر ہو۔
- (iv) پانی سے لوہے کا ٹکڑا نکالا اور فوراً کمائی ترازو کی مدد سے اس کا وزن کیا۔

طریقہ کار میں کون سا قدم غلط ہے؟

- | | | | |
|-------|-----|------|-----|
| (iii) | (b) | (iv) | (a) |
| (i) | (d) | (ii) | (c) |

تجربہ نمبر - 9

مقصد: جب کوئی شے (i) نل کے پانی (ii) زیادہ نمکین پانی، میں پوری طرح ڈبائی جاتی ہے تو اس شے کے وزن میں کمی کو اور اس شے کے ذریعے ہٹائے گئے وزن میں، دو مختلف ٹھوس لے کر تعلق (رشتہ) معلوم کرنا۔

ضروری اشیا: کمائی دار ترازو، پیمائشی سلنڈر، برتن، لوہے کا ٹکڑا، کانچ کی ایک ڈاٹ، دھاگہ، نل کا پانی، نمکین پانی، لکڑی کا ایک گڑکا۔

اصول: آرشمیدس اصول کے مطابق جب کسی شے کو جزوی طور پر یا مکمل طور پر پانی (رقیق) میں ڈبو یا جاتا ہے تو اس کے وزن میں کمی آجاتی ہے۔ شے کے وزن میں کمی، شے کے ذریعے ہٹائے گئے وزن کے برابر ہوتی ہے۔

طریقہ:

(i) کانچ کی ڈاٹ کو دھاگہ سے باندھ کر کمائی دار ترازو کے ذریعہ ہوا میں اس کا وزن معلوم کرتے ہیں۔

(ii) لکڑی کے بلاک پر برتن رکھتے ہیں۔

(iii) برتن کو نل کے پانی سے تب تک بھرتے ہیں جب تک کہ پانی برتن سے نکل نہ جائے۔

(iv) برتن کی تلی کے نیچے پانی جمع کرنے کے لیے پیمائشی سلنڈر رکھتے ہیں۔


(v) دھاگہ کا دوسرا سر کمائی دار ترازو کے ایک ہک سے باندھتے ہیں اور کانچ کی ڈاٹ کو سلنڈر کے اندر ڈالتے ہیں تاکہ ڈاٹ پورا پانی کے اندر ڈوب جائے۔ کانچ کی ڈاٹ کے اندر جاتے ہی کچھ

پانی نلی سے ہو کر خالی پیمائشی سلنڈر میں جمع ہو جاتا ہے۔

(vi) کانچ کی ڈاٹ کا پانی میں بھی وزن نوٹ کر لیتے ہیں۔

(vii) ہم یہ طریقہ لوہے کے ٹکڑے کے ساتھ دہراتے ہیں۔

(viii) نیچے دیئے گئے تجربہ نل کے پانی کے علاوہ زیادہ نمکین پانی کے ساتھ دہراتے ہیں۔



ٹھوس شے کے وزن $W_3 - W_1$ میں کمی	ٹھوس شے کا نمکین پانی میں وزن W_3	ٹھوس شے کے وزن $W_2 - W_1$ میں کمی	ٹھوس شے کانل کے پانی میں وزن W_2	ٹھوس شے کا وزن W_1	ٹھوس شے کی قسم
					(i) کاچ کی ڈاٹ (ii) لوہے کا ٹکڑا

ہٹائے گئے نمکین پانی کا وزن	ہٹائے گئے نل کے پانی کا وزن	ٹھوس شے کی قسم
		(i) کاچ کی ڈاٹ (ii) لوہے کا ٹکڑا

نتیجہ:

ٹھوس کے وزن میں کمی ہٹائے گئے پانی کے وزن کے برابر ہوتی ہے۔

احتیاط:

- (i) کمائی دار ترازو بہت ہی حساس اور غلطی سے آزاد ہونی چاہیے۔
- (ii) پیمائشی سلنڈر، خشک اور صاف ہونا چاہیے۔
- (iii) ٹھوس کے ڈوبے ہونے پر خارج پانی کی ایک بوند بھی سلنڈر سے باہر نہیں ہونا چاہیے۔
- (iv) ٹھوس شے کو پانی میں ڈبو کر وزن لیتے وقت ٹھوس شے پانی میں مکمل ڈوبی ہونی چاہیے اور اس کا برتن کی دیوار سے تماس نہیں ہونا چاہیے۔

(v) کمائی دارتر ازو کی ریڈنگ تبھی پڑھنا چاہیے جب کہ لگتی ہوئی شے ساکت نہ ہو جائے اور اوپر نیچے کرنا بند کر دے۔

(vi) پیمائشی سلنڈر میں پانی کی سطح، نیچے نقطہ کا ریڈنگ ہی پڑھنا چاہیے۔

معروضی قسم کے سوالات

(Objective Type Questions)

1- ایک لوہے کے ٹکڑے کو دو رقیقوں A اور B میں ڈبوایا جاتا ہے۔ B میں جس حد تک ڈوبتا ہے وہ A سے کم ہے۔ اس مشاہدہ سے کیا نتیجہ نکلتا ہے؟

- (a) B کی کثافت = A کی کثافت
(b) B کی کثافت < A کی کثافت
(c) A کی کثافت > B کی کثافت
(d) ان میں سے کوئی نہیں

2-..... ڈوبے ہوئے جسم پر پانی کے ذریعے لگنے والا اوپری دھکا ہے۔

- (a) دباؤ
(b) کشش ثقل
(c) قوت اچھال
(d) میکائینکی قوت

3- ایک جسم کی کمیت 100 g ہے۔ جو اس جگہ ہے جہاں $g = 10\text{m/s}^2$ ہے۔ اس کا وزن ہوگا۔

- (a) 1000N
(b) 100N
(c) 1N
(d) 10N

4- ایک تجربہ جو ظاہر کرتا ہے کہ جب شے کو پانی میں ڈبوایا جاتا ہے تو اس کے وزن میں کمی آجاتی ہے۔

- (a) مادی کشش کا قانون
(b) جمود کا قانون
(c) آرشمیدس کا اصول
(d) ان میں سے کوئی نہیں

5- کب جسم کے وزن میں سب سے زیادہ کمی آتی ہے؟

- (a) جسم آدھا ڈوبا ہو
(b) جسم مکمل ڈوبا ہو
(c) ان میں سے کوئی نہیں
(d) (a) اور (b) دونوں

6- ایک جسم کو چھلکتے ہوئے رقیق والے ڈبے میں ڈبوایا گیا۔ جمع کیے گئے رقیق کا حجم 6 ml پایا گیا۔ جمع رقیق کی کمیت 4.8g پائی گئی۔ رقیق کی کثافت ہوگی؟

- (a) 0.8 g/mL
(b) 0.8 gmL
(c) 8 g/mL
(d) 8 gmL

7- برف پانی میں تیرتی ہے کیوں کہ

- (a) پانی کی کثافت < برف کی کثافت
(b) برف کی کثافت < پانی کی کثافت
(c) برف کی کثافت = پانی کی کثافت
(d) ان میں سے کوئی نہیں

8- آرشمیدس کے اصول کے تجربہ کی تصدیق کرنے کے لیے شے کو لٹکانے میں سوتی دھاگا کیوں استعمال کیا

جاتا ہے؟

- (a) سوتی دھاگا ہلکا ہوتا ہے۔
(b) سوتی دھاگا زیادہ پانی جذب کرتا ہے۔
(c) سوتی دھاگانا قابل کھنچاؤ اور تقریباً بے وزن ہوتا ہے۔
(d) اوپر کے تمام۔

تجربہ نمبر - 10

- مقصد: کھینچی ہوئی ڈوری یا سلنگی میں ترسیل پلس کی رفتار معلوم کرنا۔
- ضروری اشیا: 3-4m لمبی موٹی ڈوری یا بڑکی نلی یا ایک سلنگی، اسٹاپ واچ، میٹر اسکیل۔
- اصول: پلس (Pules) کسی وسیلہ میں پیدا چھوٹی اضطراب کو پلس کہتے ہیں۔
- پلس کی رفتار: اکائی وقت میں پلس کے ذریعہ طے کیا گیا فاصلہ کو پلس کی رفتار کہتے ہیں۔

$$\text{پلس کی رفتار} = \frac{\text{پلس کے ذریعے طے کیا گیا فاصلہ}}{\text{لیا گیا وقت}}$$

طریقہ:

- (i) ڈوری یا سلنگی کو لیجیے اور اسے لمبی میز یا چکنے فرش پر پھیلائے۔
 - (ii) اس کا ایک سر کسی سخت بنیاد سے باندھیے۔
 - (iii) ڈوری / سلنگی کا دوسرا سر اپنے دائیں ہاتھ میں پکڑیئے۔
 - (iv) اپنے ہاتھ کو دائیں یا بائیں طرف جھٹکا کر اس سرے کو تیز جھٹکا دیجیے۔
 - (v) اس میں ایک پلس پیدا ہوگی جو ڈوری / سلنگی کے دوسرے سرے کی طرف حرکت کرے گی۔
- 50 پلس کا وقت معلوم کیجیے۔
- (vi) پہلا پلس پیدا ہونے کے فوراً بعد اسٹاپ واچ چلا دیجیے۔ اور 50 واں اس کے 50 پلسوں کے ذریعے ڈوری / سلنگی کی لمبائی کے برابر فاصلہ طے کرنے کا وقت حاصل ہو جائے گا۔ فرض کیا یہ وقت T سیکنڈ ہے۔
 - (vii) ڈوری / سلنگی کے دوسروں کے درمیان کا فاصلہ ناپ لیجیے۔ فرض کیا کہ یہ D میٹر ہے۔

$$\text{پلس کارفتار} = \frac{D}{T/50} \quad (\text{viii})$$


$$\frac{50D}{T} \text{ m/s} =$$

(ix) اس تجربہ کو 5 بار دہرائیے اور ہر ایک بار پلس کی رفتار کا تحسیب کیجیے ان سب کا اوسط معلوم کیجیے۔

مشاہدہ:

پلس کارفتار	50 پلسوں کا وقت (T) سیکنڈ	نمبر شمار
		1
		2
		3

اوسط = m/s



احتیاط:

- (i) سلنگی مناسب لمبائی اور مناسب پھیلا ہونا چاہیے۔
- (ii) سلنگی کا ایک سر اٹھیک سے بندھا ہونا چاہیے۔
- (iii) جھٹکا دیتے وقت اسٹاپ واچ کو چالو کر دینا چاہیے۔
- (iv) سلنگی کو 1 cm سے زیادہ نہیں کھینچنا چاہیے۔
- (iv) سلنگی کے عمودی ہی جھٹکا دینا چاہیے۔

معروضی قسم کے سوالات (Objective Type Questions)

- 1- ایک لہر جو مختصر وقفہ کے لیے پیدا ہوتی ہے اسے کیا کہتے ہیں؟
 (a) فصلہ طول لہر (b) تواتر
 (c) پلس (d) سلٹکی
- 2- کس قسم کا اسپرنگ استعمال کریں جب کسی لہر کی رفتار کو سلٹکی کے استعمال سے معلوم کریں گے؟
 (a) ملائم (b) لچکدار
 (c) لمبا (d) اوپر دیئے سبھی
- 3- ستار اور ہوا میں پیدا ہونے والی..... لہریں ہوتی ہیں۔
 (a) طولی (b) عرضی
 (c) (a) اور (b) دونوں (d) ان میں سے کوئی نہیں
- 4- پانی میں کس قسم کی لہریں پیدا ہوتی ہیں؟
 (a) عرضی (b) طولی
 (c) پلس (d) ان میں سے کوئی نہیں
- 5- 10 m لمبی ایک سلٹکی کے سرے پر ایک پلس پیدا ہوتی ہے۔ یہ پلس 10 سیکنڈ میں پیدا ہونے والے مقام پر دوبارہ پہنچتی ہے سلٹکی میں پلس کی رفتار کیا ہوگی؟
 (a) 2 m/s (b) 100 m/s
 (c) 1 m/s (d) 20 m/s
- 6- سلٹکی میں بننے والی پلس کی رفتار کن عوامل پر منحصر ہوتی ہے۔
 (a) سلٹکی کی مادے پر (b) درجہ حرارت پر
 (c) سلٹکی کی لمبائی (d) ان میں سے کوئی نہیں

7- جب سلنکی کے آزاد سرے کو اس کی لمبائی کے زاویہ قائمہ پر جھٹکا دیا جاتا ہے تو پیدا ہونے والی لہر کا نام بتائیے۔

(a) عرضی لہر (b) طولی لہر

(c) (a) اور (b) دونوں (d) ان میں سے کوئی نہیں

8- اسٹیل سے بنا ایک چمک دار ہیلیکل اسپرنگ..... کہلاتا ہے۔


(a) تار (b) سلنکی

(c) چوڑیاں (d) ان میں سے کوئی نہیں

تجربہ نمبر - 11

مقصد: کیمیائی تعامل میں کمیت کی بقا کے قانون کو ثابت کرنا۔

ضروری اشیا: طبعی ترازو، تھونافلاسک، دھاگہ، کارک، بیریم کلورائیڈ اور سوڈیم سلفیٹ، جانچ نلی۔
طریقہ: کمیت کی بقا کا قانون: مادہ کی کمیت کو نہ پیدا کیا جاسکتا ہے اور نہ ہی فنا کیا جاسکتا ہے۔ اس لیے کسی بھی کیمیائی تعامل میں تبدیلی کے دوران بھی مادہ کا کل کمیت اتنا ہی رہتا ہے جتنا تعامل سے پہلے یعنی کیمیائی تعاملات میں مادے کا کل کمیت غیر تبدیل رہتا ہے۔



طریقہ:

- (i) بیریم کلورائیڈ اور سوڈیم سلفیٹ کے آبی محلول تیار کیجیے۔
- (ii) بیریم کلورائیڈ کا تھوڑا سا محلول جانچ نلی اور سوڈیم سلفیٹ کا محلول ایک تھونے فلاسک میں لیں۔
- (iii) جانچ نلی کو احتیاط سے دھاگے کی مدد سے تھونافلاسک میں لٹکائیں اور اسے کارک سے بند کر دیں۔
- (iv) محلول کے ساتھ سیٹ کو تول لیں۔
- (v) اب فلاسک کو جھکا کر، اس طرح گھمائیں کہ سپریم کلورائیڈ اور سوڈیم سلفیٹ کے محلول آپس میں مکمل طور پر مل جائے۔
- (vi) کیمیائی تعامل ہوتا ہے اور فلاسک میں ایک سفید رسوب بن جاتا ہے کیمیائی تعامل کے بعد دوبارہ سیٹ اپ کو تول لیں۔

طریقہ: کیمیائی تعامل کے بعد فلاسک آخری اشیا کے ساتھ اتنا ہی کمیت ظاہر کری ہے جتنا تعامل سے پہلے تھا۔
نتیجہ: کیمیائی تعامل میں مادے کی کمیت نہیں بدلی یعنی کل کمیت یکساں رہی یعنی مادے کی کمیت نہ پیدا کی جاسکتی ہے اور نہ ہی فنا۔

پریکٹیکل پربنی سوالات

تجربہ نمبر - 11

- 1- بیریم کلورائیڈ اور سوڈیم سلفیٹ کے آبی محلول کو ملانے پر رنگ میں تبدیلی دکھائی دیتی ہے؟ کیوں؟
- 2- نمک یا پھٹکری کو پانی میں حل کر کے بنائے گئے محلول کی دو خصوصیات لکھیے۔
- 3- آپ کوریت اور آیوڈین کا آمیزہ دیا گیا ہے۔ آپ ان کو الگ کرنے کے لیے کیا کریں گے؟
- 4- کاربن ڈائی سلفائیڈ کو آگ سے دور کیوں رکھنا چاہیے؟

معروضی قسم کے سوالات

(Objective Type Questions)

- 1- 2g زنک دھات کو ہوا میں مکمل طور پر جلا یا جاتا ہے تو زنک آکسائیڈ بناتا ہے۔ ایسا کرنے پر یہ پایا گیا کہ زنک آکسائیڈ کا وزن 2.5g ہے۔ اتنی زنک آکسائیڈ پیدا کرنے کے لیے کتنی آکسیجن استعمال ہوئی؟
(a) 2.5g (b) 2 g
(c) 1 g (d) 0.5 g
- 2- کسی کیمیائی تعامل میں مادہ کی کمیت کو نہ تو پیدا کیا جاسکتا ہے اور نہ ہی اسے تباہ کیا جاسکتا ہے۔
(a) کمیت کی بقا کا قانون (b) مستقل تناسب کا قانون
(c) ڈالٹن کی ایٹمک تھیوری (d) توانائی کی بقا کا قانون
- 3- کون سی تبدیلی کے لیے کمیت کی بقا کا قانون لاگو ہوتا ہے؟
(a) سبھی کیمیائی تبدیلیوں کے لیے (b) طبعی تبدیلیاں
(c) (a) اور (b) دونوں (d) صرف کچھ کیمیائی تبدیلیاں

4- کیا ہوتا ہے جب ایک سوڈیم سلفیٹ محلول کو بیریم کلورائیڈ کے محلول کے ساتھ ملا یا جاتا ہے؟

(a) ایک سفید رنگ کا پریسیپیٹ (ppt) فوراً بن جاتا ہے۔

(b) ایک پیلے رنگ کا پریسیپیٹ (ppt) فوراً بن جاتا ہے۔

(c) کچھ دیر بعد سفید رنگ کا (ppt) بن جائے گا۔

(d) مرکب شفاف رہتا ہے۔

5- بیریم سلفیٹ ($BaSO_4$) ہے۔


(a) پانی میں حل پذیر

(b) پانی میں غیر حل پذیر

(c) سفید رنگ کا

(d) اور (b) اور (c) دونوں

6- کیا ہوگا اگر اس سیٹ اپ کو ہلایا جاتا ہے۔



(a) فلاسک میں سفید رنگ کا (ppt) آجائے گا

(b) کوئی تبدیلی نہیں ہوگی

(c) جھاگ آجائیں گے

(d) فلاسک میں نیلا رنگ بن جائے گا

7- کمیت کے بقا کے قانون کے تجربے کو کرتے وقت کون کون سی احتیاطی تدابیر استعمال میں لائی جانی چاہیے؟


(a) وزن کی مشین یا ترازو صفر پر ہونا چاہیے۔

(b) فلاسک کا کارک مکمل طور پر بند ہونا چاہیے۔

(c) پورے سیٹ اپ کو تیز ہلایا جانا چاہیے۔

(d) اور (b) اور (c) دونوں

8۔ کمیت کی بقا کے قانون کو ثابت کرنے کے لیے وہ مادہ جو فلاسک کی boiling tube میں لیا جاتا ہے وہ ہے:



NaCl (b)

BaCl₂ (a)

H₂O (d)

BaSO₄ (c)

Practice Question Paper - 01

class IX

Science (086)

Time : 3 hrs

Max. Marks : 80

عام ہدایات:

- (i) یہ سوالنامہ پانچ سیکشنوں A, B, C, D, E پر مشتمل ہے جن میں 39 سوالات ہیں۔
- (ii) سبھی سوالات لازمی ہیں۔ کچھ سوالات میں اندرونی انتخاب دیا گیا ہے۔ ایک طلبہ کو ان میں سے ایک کا ہی جواب دینا ہے۔
- (iii) سیکشن A میں متبادل جواب والے 20 سوال ہیں ہر سوال 1 نمبر کا ہے۔
- (iv) سیکشن B میں بہت مختصر جواب والے 6 سوال ہیں ہر سوال 2 نمبر کا ہے۔ ان کا جواب 30 سے 50 الفاظ میں دیں۔
- (v) سیکشن C میں مختصر جواب والے 7 سوال ہیں ہر سوال 3 نمبر کا ہے۔ ان کا جواب 50 سے 80 الفاظ میں دیں۔
- (vi) سیکشن D میں طویل جواب والے 3 سوال ہیں ہر سوال 5 نمبر کا ہے۔ ان کا جواب 80 سے 120 الفاظ میں دیں۔
- (vii) سیکشن E میں ذرائع پرمیٹی / حالت پرمیٹی 3 سوال ہیں ہر سوال 4 نمبر کا ہے۔ جو کئی حصوں پر منحصر ہے۔

سیکشن A-

- 1 نفوذ کی شرح سب سے زیادہ ہوتی ہے۔
(a) ٹھوس میں (b) رقیق میں (c) گیس میں (d) نیچم ٹھوس میں
- 2 عام حالت میں گرم پانی زیادہ سے زیادہ کتنا درجہ حرارت حاصل کر سکتا ہے۔
(a) 100°C (b) 120°C (c) 0°C (d) 120°C سے زیادہ
- 3 سوڈیم عنصر کی صحیح علامت ہے۔
(a) Na (b) Sa (c) NA (d) S
- 4 سوڈیم کلورائیڈ میں چارج شدہ ذرات موجود ہوتے ہیں۔
(a) منفی چارج سوڈیم آئن اور مثبت چارج کلورائیڈ آئن۔
(b) مثبت چارج سوڈیم اور مثبت چارج کلورائیڈ آئن۔

- (c) منفی چارج سوڈیم آئن اور منفی چارج کلورائیڈ آئن۔
 (d) مثبت چارج سوڈیم آئن اور منفی چارج کلورائیڈ آئن۔
 5 پس ایٹمی ذرہ اور اس کی صحیح علامت ہے۔
- (i) پروٹون \bar{p} (ii) پروٹون $p+$ (iii) الیکٹران $e+$ (iv) الیکٹران \bar{e}
 (a) (i) اور (iii) (b) (ii) اور (iii) (c) (iii) اور (iv) (d) (i) اور (iv)
- 6 14 ایٹمی عدد والے اینٹیم میں گرفت الیکٹران کی تعداد ہے۔
 (a) 2 (b) 4 (c) 8 (d) 14
- 7 عام طور پر بنیاتی خلیہ میں نیوکلس کا مقام مرکز میں نہیں ہوتا کیونکہ
 (a) ویکوں کا سائز بڑا ہوتا ہے۔ (b) خلیہ میں جگہ کم ہوتی ہے
 (c) ویکوں کا سائز چھوٹا ہوتا ہے۔ (d) ان میں سے کوئی نہیں
 8 زہینیم اور پارٹھینیم مثالیں ہیں۔
 (a) کیڑے مار دوائیوں کی (b) بیماریوں کی
 (c) چھپو جن (d) کھر پتوار
 9 کون سا رابطہ بافت نہیں ہے۔
 (a) خون (b) مرمری ہڈی (c) ہموار عضلات (d) ہڈی
- 10 آواز کی ہر کی رفتار
 (a) $V = \lambda \times U$ (b) $\lambda = V \times V$ (c) $V = \frac{U}{\lambda}$ (d) $\lambda = D \times V$
- 11 مویشی پالان کیا جاتا ہے۔
 (i) دودھ کی مقدار بڑھانے کے لئے (ii) گوشت کی مقدار بڑھانے کے لئے
 (iii) ذرائع کام کے لئے (iv) اٹھنے کی پیداوار بڑھانے کے لئے
 (a) (i)، (ii) اور (iii) (b) (i) اور (ii) (c) (ii)، (iii) اور (iv) (d) (i)، (iii) اور (iv)
- 12 نوٹ: (Note) ہے۔
 (a) ایک تو اتروالی آواز (b) کئی تو اتروالی آواز کا آمیزہ
 (c) دو تو اتروالی آواز (d) سننے میں خراب
- 13 مادہ کشش کا ہمہ گیر قانون وضاحت نہیں کرتا۔
 (a) قوت جو ہمیں زمین پر قائم رکھتی ہے۔

(b) چاند کی زمین کے گرد حرکت

(c) سورج اور چاند کی وجہ سے سمندر میں لہروں کا اٹھنا

(d) آتش فشاں کا پھٹنا

14 بین خلیاتی فاصلہ ہوتا ہے۔

(a) پیرن کا نمہ میں (b) کولن کا نمہ میں

(c) اسکیرن کا نمہ میں (d) اپنی ڈر میں

15 ایک طلبہ نے پیاز کا کچھ حصہ پانی میں ڈبو دیا کچھ دن بعد اس نے مشاہدہ کیا کہ اس میں جڑیں نکل گئی ہیں۔ ان جڑوں کی نوک پر موجود

بافت کا نام ہے۔

(a) راسی منقسمہ (b) کیبسی منقسمہ (c) جانبی منقسمہ (d) اور a اور b دونوں

16 کون سی اسراعی حرکت نہیں ہے۔

(a) یکساں حرکت (b) یکساں رفتار (c) دائری حرکت (d) اور a اور b دونوں

سوال نمبر 17 سے 20 تک دعویٰ۔ وجہ والے سوالات ہیں۔

ان میں دو بیانات دعویٰ (A) اور وجہ (R) ہیں۔

ان سوالات کے جواب نیچے دئے صحیح متبادل کا انتخاب کر کے

(a) (A) اور (R) دونوں صحیح ہیں اور (R) دعویٰ (A) کی درست وضاحت ہے۔

(b) (A) اور (R) دونوں صحیح ہیں اور (R) دعویٰ (A) کی درست وضاحت نہیں ہے۔

(c) (A) صحیح ہیں اور (R) غلط ہے۔

(d) (A) غلط ہیں اور (R) صحیح ہے۔

17 دعویٰ (A): کولا لائڈی محلول سے روشنی کی نیم گزرنے پر اینڈل اثر ظاہر ہوتا ہے۔

وجہ (R): کولا لائڈی محلول کے ذرات بہت چھوٹے ہوتے ہیں لیکن روشنی کو منتشر کر دیتے ہیں۔

18 دعویٰ (A): لائوسوم کو خلیہ کی صفائی کرنے والا کہتے ہیں۔

وجہ (R): لائوسوم میں قوی اینزائم موجود ہوتے ہیں جو سبھی مادوں کو توڑ دیتے ہیں۔

19 دعویٰ (A): ایک تیز دھار والی کلہاڑی آسانی سے کاٹی ہے۔

وجہ (R): دھکا کا اثر اس بات پر منحصر ہوتا ہے کہ وہ کتنے رقبہ پر لگ رہا ہے۔

20 دعویٰ (A): کھرپو اور فصل کے لئے نقصان دہ ہوتے ہیں۔

وجہ (R): کھیت میں موجود غیر ضروری پودے فصل کے ساتھ تغذیہ کے لئے مقابلہ کرتے ہیں۔

سیکشن-B

سوال نمبر 21 سے 26 تک بہت مختصر جواب والے سوالات ہیں۔

21 کیمیائی تعامل کے دوران ٹیسٹ ٹیوب کا درجہ 303K حرارت تک بڑھا۔

(a) اس درجہ حرارت کو $^{\circ}\text{C}$ میں بدلیں۔

(b) اس درجہ حرارت پر پانی کی طبعی حالت کیا ہوگی؟

22 (a) ایک طلبہ نے ایٹمی عدد 16 والے ایک ایٹم الیکٹرانی تشکیل 2, 8, 6 لکھی۔ کیا یہ صحیح ہے وضاحت کیجئے۔

(b) ایک ایٹم کے L شیل میں کتنے الیکٹران بھرے جاسکتے ہیں

23 دی ہوئی تصویر میں ایک عصو چوکھایا گیا ہے جو نیوکلئیس سے منسلک ہوتا ہے۔

(a) اس عضو چاروں اس سے جڑے ہوئے ذرہ R کی شناخت کیجئے۔

(b) R کا اہم کام لکھئے۔

24 10 m والے دائری راستے پر چلنے پر ایک مکمل چکر لگانے میں ایک شے کتنا فاصلہ اور منتقلی طے کرے گی۔ اور کیوں؟

(a) 10m اور 10m (b) 10m اور 0m

کانچ کا گلاس



مٹی کا گلاس



25 مندرجہ ذیل میں کس مٹکے کا استعمال آپ گرمیوں کے موسم میں

پانی رکھنے کے لیے کریں گے اور کیوں؟

26 35 kg کمیت کی ایک لڑکی دوڑتی ہوئی 112 سینٹی میٹر والے زینے پر 10s میں چڑھ گئی۔ اگر ہریڑھی کی اونچائی 20cm ہے تو لڑکی

کی پاور معلوم کیجئے۔ ($g=10\text{ms}^{-2}$)

یا

لگائی گئی قوت کے ذریعے کیا گیا کام مثبت یا منفی ہو سکتا ہے۔ ہر حالت کے لئے ایک مثال پیش کیجئے۔

سیکشن-C

سوال نمبر 26 سے 33 تک مختصر جواب والے سوالات ہیں۔

27 (a) ہم جاہم بار سے کس طرح مختلف ہیں۔

(b) ہم جاہم کے دو استعمال لکھئے۔

28 (a) حیوانوں میں خلیہ کے مقام سے کون سی گیسوں کا تبادلہ ہوتا ہے؟

(b) خلیہ کو زندگی کی ساختی اور فعالی اکائی کیوں کہتے ہیں؟

29 عصبی نظام کی فعالی اکائی کا نام بتائیے اور اس کی لیبل شدہ تصویر بنائیے؟

یا

خون کو رابطہ بافت کیوں کہتے ہیں؟ اسکے اجزا کیا ہیں؟

- 30 ایک اسکوٹر حالت سکون سے چلنا شروع کرنے کے 3 منٹ بعد 36km/h کی یکساں رفتار حاصل کر لیتی ہے۔ معلوم کیجئے۔
(i) اس کا اسراع (ii) اس رفتار کو حاصل کرنے کے لئے اسکوٹر کے ذریعے طے کیا گیا فاصلہ

یا

- ایک بس مقام A سے مقام B تک 36km/h کی چال سے سفر کرتی ہے اور پھر واپس مقام A پر 72 km/h چال سے آتی ہے۔ معلوم کیجئے۔
(i) بس کی اوسط چال (ii) بس کے ذریعے طے کیا گیا فاصلہ
(iii) بس کی منتقلی


- 31 مریخ کی کمیت $6.42 \times 10^{23} \text{kg}$ اور اس کے چاند کی کمیت $1.08 \times 10^{16} \text{kg}$ ہے۔ اگر مریخ اور اس کے چاند کے درمیان فاصلہ $1.01 \times 10^8 \text{km}$ ہے تو مریخ کے ذریعے اس کے چاند پر لگنے والی قوت کا حساب لگائیے۔
32 (a) آواز کی ایکسپریس 346ms^{-1} کی چال سے سفر کر رہی ہے۔ اگر اسکی طول لہر 1.5cm ہے تو آواز کی لہر کا تواتر کیا ہوگا۔
(b) کیا یہ آواز قابل سماعت ہوگی۔ وضاحت کیجئے؟
33 زیادہ سے زیادہ پیداوار حاصل کرنے کے لئے کون کون سی فصلوں کی ترتیب استعمال کی جاتی ہیں؟

سیکشن-D

- سوال نمبر 34 سے 36 تک طویل جواب والے سوالات ہیں۔
34 مندرجہ ذیل مرکبات کے کیمیائی فارمولے لکھئے۔ ان میں موجود آئین (کیٹائن اور این آئن) بھی لکھئے۔
(a) سوڈیم ہائیڈروکسائیڈ
(b) امونیم سلفائیڈ
(c) ایلیومینیم آکسائیڈ

یا

- (a) آئن کیا ہوتے ہیں؟ مثال دیجئے۔
(b) مستقل تناسب کے قانون کا بیان کیجئے۔ کاربن ڈائی آکسائیڈ مرکب میں کاربن اور آکسیجن کی کمیت کا نسبت کیا ہوتا ہے۔
(c) جوہریت (Atomicity) کی تعریف لکھئے۔
35 ایک تجربہ کے دوران ریمانے کچھ کشمش کے دانوں کو رقیق میں رکھ دیا۔ کچھ وقت بعد اس نے مشاہدہ کیا کہ کشمش کی شکل تبدیل ہو گئی ہے جیسا کہ شکل میں دکھایا گیا ہے۔



کشمش

- (a) محلول کی نوعیت کیا ہوگی جس میں کشمش کو رکھا گیا تھا۔
اس تبدیلی کی وجہ کی وضاحت کیجئے۔
(b) کیا ہوگا اگر ہم ان پھولی ہوئی کشمش کو بہت زیادہ سیر شدہ چینی کے محلول میں رکھ دیں۔

یا

نمائاتی خلیہ کا لیبل شدہ ڈائیگرام بنائیے۔ (6 حصوں کو لیبل کریں)
وجہ بتائیے۔

36

- (a) جب ایک بس حالت سکون سے اسراع پذیر ہوتی ہے تو اس میں موجود مسافر کس سمت میں گرتے ہیں۔
- (b) ایک فیلڈر تیزی سے آ رہی کرکٹ کی گیند کو کچھ کرتے وقت اپنے ہاتھوں کو پیچھے کی طرف کھینچتا ہے۔
اس تبدیلی کی وجہ کی وضاحت کیجئے۔
- (c) یکساں رفتار سے حرکت کرتے ہوئے ٹرک اور کار میں کس کا معیار حرکت زیادہ ہوگا۔

سیکشن-E

سوال نمبر 37 سے 39 تک ذرائع پمپنی اعداد و شمار پمپنی 2 سے 3 حصوں کے ساتھ سوالات ہیں ایک حصہ میں اندرونی انتخاب دیا گیا ہے۔

- 37 آمیزے میں ایک سے زیادہ قسم کا خالص مادہ ہوتا ہے جس کو اشیا کہتے ہیں۔
آمیزہ کے اجزائے ترکیبی کی بنیاد پر یہ دو قسم کے ہوتے ہیں۔ متجانس آمیزہ اور غیر متجانس آمیزہ۔
- (i) ایک طلبہ نے اٹھنے کی سفیدی کی چند بوندے ٹیسٹ ٹیوب میں 50 ml پانی میں ملائیں۔ ٹیسٹ ٹیوب میں کس قسم کا آمیزہ بنے گا۔
- (ii) مندرجہ ذیل کی درجہ بندی آمیزہ اور مرکب کے طور پر کیجئے۔
خون۔ مٹی۔ ہوا۔ پانی۔ دودھ۔ نمک
- (iii) آپ متعلقہ کیسے بنائیں گے۔

یا

- (iii) متجانس اور غیر متجانس آمیزہ کے درمیان دو فرق لکھئے۔
- 38 کھیل کے مقابلوں کے دوران ایک کھلاڑی بہت تیز دوڑا اور دوڑ جیت گیا لیکن اختتامی لائن کو پار کرتے ہی ایک سٹیڈنٹ ہو گیا۔ ڈاکٹری جانچ کے دوران پتہ چلا کہ اس کے پیر کی ہڈی ٹوٹ گئی اور لیگامینٹ پھٹ گیا ہے۔
مندرجہ ذیل کے جواب دیں۔
- (i) لیگامینٹ کیا ہوتا ہے؟
- (ii) عضلات ہڈیوں سے کیسے جڑتے ہیں؟

(iii) ہڈی رابطہ بافت ہے۔ اس کی ساخت کی بنیاد پر جواب دیں۔

یا

(iii) ہڈیوں کے سروں پر موجود اس بافت کا نام بتائیے جو ان کی ٹوٹ پھوٹ سے حفاظت کرتا ہے۔ یہ بافت ناک اور کان کے باہری حصہ میں موجود ہوتا ہے اس کی دو خصوصیات لکھیے۔

39 توانائی کی مختلف شکلوں کو ایک دوسرے میں بدلا جاسکتا ہے۔ تاکہ نظام کی کل توانائی ترسیل کے دوران اور بعد میں یکساں بنی رہے۔ آزادانہ گرنے کے دوران شے کی وضعی توانائی حرکی توانائی میں تبدیل ہو جاتی ہے۔

ایک طلبہ نے 20kg کمیت کی ایک شے کو 4m کی اونچائی سے گرایا اور توانائی کی تبدیلی کو جدول میں دکھایا۔

Ep+Ek	حرکی توانائی	وضعی توانائی	شے کی اونچائی
(J)	(Ek=1/2mv ²)	(Ep=mgh)	(m)
	(J)	(J)	
800	O	800	4
800	A	600	3
C	400	B	2
800	D	200	1
800	800	0	زمین پر

مندرجہ ذیل سوالات کے جواب دیں۔

- (i) اوپر دی گئی حالت میں توانائی کی تبدیلی کو لکھئے۔
(ii) اوپر دی گئی حالت میں شے کی حرکی توانائی کب سب سے زیادہ اور سب سے کم ہوگی
(iii) A سے D تک کی قدروں کا حساب لگا کر جدول کو مکمل کریں۔

یا

(iii) 6m کی اونچائی پر رکھی ہوئی شے کی وضعی توانائی اور حرکی توانائی کیا ہوگی؟

Practice Question Paper - 02

class IX

Science (086)

Time : 3 hrs

Max. Marks : 80

عام ہدایات:

- (i) یہ سوالنامہ پانچ سیکشنوں A, B, C, D, E پر مشتمل ہے جن میں 39 سوالات ہیں۔
- (ii) سبھی سوالات لازمی ہیں۔ کچھ سوالات میں اندرونی انتخاب دیا گیا ہے۔ ایک طلبہ کو ان میں سے ایک کا ہی جواب دینا ہے۔
- (iii) سیکشن A میں متبادل جواب والے 20 سوال ہیں ہر سوال 1 نمبر کا ہے۔
- (iv) سیکشن B میں بہت مختصر جواب والے 6 سوال ہیں ہر سوال 2 نمبر کا ہے۔ ان کا جواب 30 سے 50 الفاظ میں دیں۔
- (v) سیکشن C میں مختصر جواب والے 7 سوال ہیں ہر سوال 3 نمبر کا ہے۔ ان کا جواب 50 سے 80 الفاظ میں دیں۔
- (vi) سیکشن D میں طویل جواب والے 3 سوال ہیں ہر سوال 5 نمبر کا ہے۔ ان کا جواب 80 سے 120 الفاظ میں دیں۔
- (vii) سیکشن E میں ذرائع پرمیٹی / حالت پرمیٹی 3 سوال ہیں ہر سوال 4 نمبر کا ہے۔ جوئی حصوں پر منحصر ہے۔

سیکشن-A

سوال نمبر 1 سے 20 تک MCQ ہیں۔ صحیح جواب کا انتخاب کیجئے۔


- 1 برف کا نقطہ پگھلاؤ ہے۔
(a) 73k (b) 173k (c) 273 (d) 373k
- 2 مندرجہ ذیل میں سے کون سا آمیزہ کولائڈی محلول نہیں ہے۔
(a) اشارچ کا محلول (b) پانی میں دودھ
(c) ملک آف میگنیشیا (d) پانی میں
- 3 مندرجہ ذیل میں سے صحیح بیان کی شناخت کیجئے۔
(a) آئرن سلفائیڈ ایک مرکب ہے جبکہ آئرن اور سلفر عناصر ہیں۔
(b) آئرن سلفائیڈ ایک آمیزہ ہے جبکہ آئرن اور سلفر مرکبات ہیں۔
(c) آئرن، سلفر اور آئرن سلفائیڈ سبھی مرکبات ہیں۔
(d) آئرن اور سلفر آمیزہ بناتے ہیں اور آئرن سلفائیڈ ایک عنصر ہے۔

- 4 روپائی سے کہا گیا تھا کہ دی ہوئی فہرست میں سے عناصر اور ان کی علامت کے صحیح اور غلط جوڑوں کو الگ کرے۔ مندرجہ ذیل میں سے اس نے ایک غلط کا انتخاب کر لیا۔ اس انتخاب کی شناخت کیجئے۔
- (a) چاندی Ag (b) سوڈیم Na
(c) پوٹاشیم k (d) لوہا In
- 5 ایلومینیم سلفیٹ کا صحیح کیمیائی فارمولہ ہے۔
- (a) $Al(SO_4)_3$ (b) $Al_2(SO_3)_3$
(c) $Al_2(SO_4)_3$ (d) $Al_3(SO_4)_2$
- 6 مختلف عناصر کے ایٹم جن کے کمیٹی عدد یکساں ہوں کہلاتے ہیں۔
- (a) ہم جا (آیوٹوپ) (b) آکسومر
(c) آکسٹون (d) ہم بار (آکسومر)
- 7 جب خلیہ کو ہائپر ٹونک محلول میں رکھا جاتا ہے یہ
- (a) پھول جاتا ہے (b) تبدیل نہیں ہوتا
(c) سکڑ جاتا ہے (d) پہلے پھولتا ہے پھر سکڑتا ہے
- 8 نمونے کو وایچ گلاس سے سلانڈ پر رکھنے کے لئے کس کا استعمال کیا جاتا ہے۔
- (a) سوئی (b) برش
(c) بلیڈ (d) کورسلپ
- 9 کارک خلیوں میں موجود کیمیکل جو اس کو پانی اور گیسوں کے لئے غیر نفوذ پذیر بناتا ہے۔
- (a) لگنین (Lignin) (b) سوبرین (Suberin)
(c) میلانین (Melanin) (d) کٹین (Cutin)
- 10 مندرجہ ذیل میں سے کون سی تنظیمی عضلات کی خصوصیت نہیں ہے۔
- (a) ایک نیوکلیس والے (b) اسطوانی شکل
(c) ہلکی گہری دھاریاں (d) اختیاری
- 11 یکساں دائری حرکت میں مندرجہ ذیل میں سے کیا نہیں ہوتا۔
- (a) ہر نقطہ پر حرکت کی سمت تبدیل ہوتی ہے۔
(b) رفتار کی قدر یکساں رہتی ہے۔
(c) رفتار کی سمت دائری راستے کے
(d) اس میں اسراع نہیں ہوتا۔

12 معیار حرکت کو ریاضیاتی عبارت میں ظاہر کرتے ہیں۔

$p=F/m$ (d) $p=mv$ (c) $F=ma$ (b) $p=ma$ (a)

13 نیچے دی ہوئی تصویر کا مطالعہ کیجئے۔ ربوکی ڈوری کی لمبائی کے گھٹنے میں کس کی ذمہ داری ہے۔



(a) دباؤ

(b) اچھال

(c) مادی کشش

(d) جمود

14 بجلی پیدا کرنے کے لئے پانی کو باندھ میں ذخیرہ کیا جاتا ہے۔ اس پانی میں

(a) توانائی نہیں ہوتی

(b) برقی توانائی ہوتی ہے

(c) حرکی توانائی ہوتی ہے

(d) وضعی توانائی ہوتی ہے

15 آواز کی شدت بڑھانے کے لئے ضرورت ہوتی ہے


(a) چال بڑھانے کی

(b) طول لہر گھٹانے کی

(c) وسعت بڑھانے کی

(d) توانر گھٹانے کی

16 نیچے دی ہوئی تصویر کو غور سے دیکھیں۔ کیا ہوگا اگر ویکيوم پمپ صحیح سے کام نہ کرے۔



(a) شروع میں آواز سنائی دے گی لیکن بعد میں نہیں

(b) بعد میں آواز سنائی دے گی لیکن شروع میں نہیں۔

(c) آواز مخصوص وقفہ وقت میں سنائی دے گی۔

(d) آواز بغیر تبدیل ہوئے لگاتار سنائی دے گی۔

17 سوال نمبر 17 سے 20 تک دعویٰ وجہ والے سوالات ہیں۔ ان میں دو بیانات دعویٰ (A) اور وجہ (R) ہیں۔

ان سوالات کے جواب نیچے دیے صحیح متبادل کا انتخاب کر کے دیں۔

(a) A اور R دونوں صحیح ہیں۔ اور R دعویٰ A کی درست وضاحت ہے۔

(b) A اور R دونوں صحیح ہیں۔ اور R دعویٰ A کی درست وضاحت نہیں ہے۔

(c) A صحیح ہے۔ اور R غلط ہے۔

(d) A غلط ہے۔ اور R صحیح ہے۔

- 17 دعویٰ A: ٹھوس کاربن ڈائی آکسائیڈ کو زیادہ دباؤ پر ذخیرہ کرتے ہیں۔
 وجہ R: ٹھوس کاربن ڈائی آکسائیڈ تیزی سے رقیق میں تبدیل ہوتی ہے اور پھر انجارات میں
- 18 دعویٰ A: روغنی بافت (Adipose Tissue) جسم کے درجہ حرارت کو بنائے رکھتے ہیں۔
 وجہ R: یہ چربی کے ذخیرہ کی طرح ہوتے ہیں جو حاجی کی طرح کام کرتے ہیں تاکہ حرارت خارج نہ ہو۔
- 19 دعویٰ A: 50 Kg کمیت کا ایک شخص جہاز میں سوار ہونے کے لئے سیڑھیوں سے 10m اونچائی پر جاتا ہے۔ اس کی وضعی توانائی 500J ہے۔
 وجہ R: وضعی توانائی کمیت، ارضی کشش اسراع اور اونچائی کا حاصل ضرب ہوتی ہے۔
- 20 دعویٰ A: فریٹلائز روہ اشیا ہوتے ہیں جو کھیت میں پودوں کو تغذائیت جیسے نائٹروجن، فاسفورس اور پوٹاشیم فراہم کرتے ہیں۔
 وجہ R: یہ پودوں کے ذریعہ مکمل طور پر جذب کر لیئے جاتے ہیں۔ پوری طرح سے محفوظ ہوتے ہیں اور پانی کو آلودہ نہیں کرتے۔

سیکشن-B

- سوال نمبر 21 سے 26 تک بہت مختصر جواب والے سوالات ہیں۔
- 21 ایک محلول میں 50g چینی 350g پانی میں موجود ہے۔ محلول کا ارتکاز محلول کی کمیت سے کمیت کی تقسیم فی صد کے ذریعہ معلوم کیجئے۔
- 22 پر بھا کو دو آمیزے A اور B دئے گئے تھے۔ ایک آمیزہ کولائڈ تھا اور دوسرا معلقہ۔
- 23 اگر ایک عنصر کے لئے $Z=13$ ہو، تو اس کی گرفت کیا ہوگی؟ اس کی ساخت بنا کر الیکٹرانوں کی تقسیم کو دکھائیے۔

یا

- اگر ایک عنصر کے لئے $Z=11$ اور $A=23$ ہو، تو اس میں موجود مختلف پس ایٹمی ذرات کی تعداد کیا ہوگی؟
- 24 دو خلیہ غلوچوں کے نام بتائیے جن میں اپنا DNA اور رابوسوم موجود ہوتا ہے ہر ایک کا ایک کام بھی بتائیے۔
- 25 اگر ایک شے کو A سے B تک خطی راستہ پر 100m فاصلہ طے کرنے میں 15 s لگتے ہیں تو شے کی چال معلوم کیجئے۔

یا

ایک گنٹل 300km/s کی رفتار سے سفر کرتے ہوئے ریڈار کے ذریعہ شناس میں ایک منٹ کا وقت لیتا ہے۔ اس کے نقطہ وقوع ریڈار سے کتنے فاصلہ پر ہے؟

- 26 مرغی پالنے میں بالکرس (Broilers) اور تہیں (Layers) میں فرق لکھئے۔ ان مرغیوں کی غذا کیسے مختلف ہوتی ہے؟

سیکشن-C

سوال نمبر 27 سے 33 تک مختصر جواب والے سوالات ہیں۔

27 وضاحت کیجئے کیسے سطحی رقبہ، درجہ حرارت اور نمی (رطوبت) تبخیر کے عمل کو متاثر کرتے ہیں؟


28 لائوسوم کو خلیہ کے خود کش تھلے کیوں کہتے ہیں؟

یا

پلازمہ جھلی کو انتخابی سرایت پذیر جھلی کیوں کہتے ہیں۔

29 پودوں میں موجود مختلف قسم کے سادہ مستقل بافت کے درمیان (a) خلیہ دیوار (b) بین خلیائی خلا (c) کام کی بنیاد پر فرق واضح کیجئے۔

30 دئے گئے گرافوں کا مطالعہ کیجئے۔



یہ کیا ظاہر کر رہے ہیں؟ وضاحت کیجئے۔

31 کام کی تعریف اور ریاضیاتی عبارت لکھئے۔ کام ہونے کے لئے دو حالات کیا ہیں؟

یہ غیر سمتیہ (Scalar) ہے یا سمتیہ (Vector) قدر ہے اور کیوں؟

32 آواز کی لہروں کو ظاہر کرنے کے لئے گراف بنائیے۔

(a) کم سر اور زیادہ سر

(b) نرم آواز اور شدید آواز

33 کسانوں کے ذریعہ زیادہ پیداوار حاصل کرنے کے لئے استعمال ہونے والے تین فصل کی ترتیب کے طریقے بیان کیجئے۔

سیکشن-D

سوال نمبر 34 سے 36 تک طویل جواب والے سوالات ہیں۔

34 رد فرورڈ نے ایک تجربہ کا ذریعہ تیار کیا جو ایٹم میں نیوکلیس کی دریافت کا سبب بنا۔


(i) کس وجہ سے سونے کے ورق کا انتخاب کیا تھا؟

(ii) کس زیادہ توانائی والے ذرات سے سونے کے ورق پر بمباری کرنی گئی تھی؟

(iii) اس تجربہ کے تین مشاہدات بیان کیجئے۔

یا


- (i) ہم جا اور ہم بار کے درمیان مثال کے ساتھ فرق واضح کیجیے۔
(ii) روزمرہ زندگی میں ہم جا کے تین استعمال لکھیے۔



35

- (i) اوپر دی ہوئی تصویر میں نشان لگے ہوئے حصوں کو لیبل کیجیے۔
(ii) یہ خلیے کس اعضا میں پائے جاتے ہیں؟
(iii) یہ جسم میں پیغام کی ترسیل کیسے کرتے ہیں؟

یا



- (i) اوپر دیے ہوئے بافتوں کی شناخت کیجیے۔
(ii) جسم کے دو حصوں کے نام بتائیے جہاں یہ موجود ہوتے ہیں۔
(iii) اوپر دیے ہوئے ڈانی گرام کی بنیاد پر ان کی خصوصیات کا موازنہ کیجیے۔

36

- (i) اسراع سے آپ کیا سمجھتے ہیں؟
(ii) ہم کب کہتے ہیں کہ کوئی شے کب یکساں اسراع یا غیر یکساں اسراع میں ہے؟
(iii) ایک بس 5s میں اپنی چال 80km/h سے گھٹا کر 60km/h کر لیتی ہے۔ اس کا اسراع معلوم کیجیے۔

یا

(i) ایک شخص نقطہ P سے چلنا شروع کرتا ہے اور 30 منٹ میں 2km چل کر نقطہ Q پر پہنچتا ہے۔ وہ واپس مڑتا ہے اور 20 منٹ میں دوبارہ نقطہ P پر آ جاتا ہے۔ اس کی منتقلی معلوم کیجیے۔

(ii) چال اور رفتار میں فرق کیجیے۔

(iii) ایک کار حالت سکون سے چلنا شروع کرتی ہے اور 0.1 m/s^2 کے یکساں اسراع کے ساتھ 2 منٹ تک چلتی ہے۔ اس کی حاصل کردہ چال اور طے کیا گیا فاصلہ معلوم کیجیے۔

سیکشن-E

سوال نمبر 37 سے 39 تک ذراچ پوئی اعداد اور شمار پوئی 2 سے 3 حصوں کے ساتھ سوالات ہیں ایک حصہ میں اندرونی انتخاب دیا گیا ہے۔

37 ہمارے اطراف تمام اشیاء بہت چھوٹے ذرات سے بنی ہوئی ہیں جنہیں عناصر کہتے ہیں۔ دو یا دو سے زیادہ عناصر مل کر مرکبات بناتے ہیں۔ مرکب کی سب سے چھوٹی اکائی سالمہ ہے جو دو یا دو سے زیادہ ایٹموں سے مل کر بنتا ہے۔ مرکبات میں دھاتوں اور غیر دھاتوں کے چارج شدہ ذرات ہوتے ہیں ان پر مخالف چارج ہوتا ہے کبھی کبھی چارج شدہ ذرات ایٹم کے گروپ سے بھی بنتے ہیں۔

(i) مرکب میں موجود چارج شدہ ذرات کو کیا کہتے ہیں؟

(ii) امونیم کلورائیڈ میں کون سا چارج شدہ ذرہ ایٹم کے گروپ سے بنا ہے؟ اس کا کیمیائی فارمولہ لکھئے۔

(iii) امونیم کلورائیڈ کی سالماتی کمیت کا حساب لگائیے۔

یا

X ایک دھات کا چارج شدہ ذرہ ہے جس کی گرفت 2 ہے۔ Y ایک ایک غیر دھات کا چارج شدہ ذرہ ہے جس کی گرفت 3 ہے۔

Y اور X کے ذریعہ بننے والے مرکب کا کیمیائی فارمولہ لکھا ہوگا۔ X کے آکسائیڈ کا بھی کیمیائی فارمولہ بتائیے۔

38 اقتباس کو پڑھ کر سوالات کے جواب دیجئے۔

عضویوں میں خلیوی تقسیم کے عمل سے نئے خلیے بنتے ہیں۔ اس سے پرانے، مرد یا زخمی خلیے تبدیل ہو جاتے ہیں۔ خلیوی تقسیم جاندار

عضویوں کی صرف نشوونما میں ہی مدد نہیں کرتی بلکہ اس بات کو بھی یقین بناتی ہے کہ تولید کے نپتے میں نئی نسل کی تشکیل ہو سکے۔

(i) خلیوی تقسیم کے دو اہم طریقے کون سے ہیں۔

(ii) کون سے خلیوں میں کس طرح کی خلیوی تقسیم ہوتی ہے؟

(iii) دونوں قسم کی خلیوی تقسیم میں کروموسوم کی تعداد کیسے متاثر ہوتی ہے۔ فلوچارٹ کی مدد سے دکھائیے۔

یا

صنعتی تولید کے نتیجے میں پیدا ہونے والے اعضاء یوں میں کروموسوم کی تعداد کیسے بحال (قائم) رہتی ہے۔ فلوچارٹ سے سمجھائیے۔

39 اقتباس کو پڑھ کر سوالات کے جواب دیجئے۔

ڈیوڈ نے قطبی علاقہ میں 10g وزن کی سونے کی انگوٹھی خریدی تھی۔ جب وہ اپنے گھر واپس آیا تو اسطوا کے قریب تھا اس نے یہ انگوٹھی اپنی بیوی کو تحفہ میں دی۔ ڈیوڈ کی بیوی نے کہا کہ اس کے ساتھ دھوکا ہوا ہے۔ اور اس نے جتنی قیمت ادا کی ہے اس انگوٹھی کی اس کو پورا سونا نہیں ملا۔

- (i) شے کے وزن سے آپ کیا سمجھتے ہیں؟
- (ii) زمین پر g کی قدر مقام کے لحاظ سے کیوں بدلتی ہے؟
- (iii) چاند پر شے کا وزن معلوم کیجئے۔ جس کی کمیت 20kg ہے۔ ($g=9.8m/s^2$)

یا

- (iii) شے کی کمیت کیا ہوگی اگر چاند پر اس کا وزن 25N ہے؟

Practice Question Paper - 03

class IX

Science (086)

Time : 3 hrs


Max. Marks : 80

ہدایات :

- (i) یہ سوالنامہ پانچ سیکشنوں A, B, C, D, E پر مشتمل ہے جن میں 39 سوالات ہیں۔
- (ii) سبھی سوالات لازمی ہیں۔ کچھ سوالات میں اندرونی انتخاب دیا گیا ہے۔ ایک طلبہ کو ان میں سے ایک کا ہی جواب دینا ہے۔
- (iii) سیکشن A میں متبادل جواب والے 20 سوال ہیں ہر سوال 1 نمبر کا ہے۔
- (iv) سیکشن B میں بہت مختصر جواب والے 6 سوال ہیں ہر سوال 2 نمبر کا ہے۔ ان کا جواب 30 سے 50 الفاظ میں دیں۔
- (v) سیکشن C میں مختصر جواب والے 7 سوال ہیں ہر سوال 3 نمبر کا ہے۔ ان کا جواب 50 سے 80 الفاظ میں دیں۔
- (vi) سیکشن D میں طویل جواب والے 3 سوال ہیں ہر سوال 5 نمبر کا ہے۔ ان کا جواب 80 سے 120 الفاظ میں دیں۔
- (vii) سیکشن E میں ذرائع پوچھی 3 سوال ہیں ہر سوال 4 نمبر کا ہے۔ جو کئی حصوں پر منحصر ہے۔

سیکشن A-

1 دی گئی تصویر میں دو رفتار۔ وقت گراف دیئے گئے ہیں۔ کون سا زیادہ شرح میں تبدیلی دکھا رہا ہے۔



(a) صرف A میں (b) صرف B میں

(c) A اور B دونوں میں (d) کہہ نہیں سکتے۔

2 پہلی مرتبہ آزاد ذمہ خلیہ کی ایجاد کس نے کی تھی؟

(a) رابرٹ ہک (b) اے۔ وی۔ لیون ہاک

(c) آروچاؤ (d) A اور B دونوں

3 پودوں میں نموکے لئے ذمہ دار بافت ہے۔

(a) مستقل بافت (b) منقسم بافت

(c) اپنی ڈمس (d) کورک

4 فرض کیجئے کہ دو اشیاء A اور B جن کی کمیت بالترتیب m_1 اور m_2 ہے ایک دوسرے سے d فاصلہ پر رکھی ہوئی ہیں۔ مانا کہ دونوں اشیاء کے درمیان F قوت کشش لگ رہی ہے۔ اگر دونوں اشیاء کے درمیان کا فاصلہ آدھا کر دیا جائے تو دونوں کے درمیان کشش ثقل کیسے تبدیل ہوگی؟

(a) قوت دوگنی ہو جائے گی (b) قوت تین گنی ہو جائے گی

(c) قوت چار گنی ہو جائے گی (d) قوت پانچ گنی ہو جائے گی

5 بانڈھ میں موجود پانی میں وضعی توانائی ہوتی ہے۔

(a) مقام کی وجہ سے (b) شکل کی وجہ سے

(c) رنگ کی وجہ سے (d) حرکت کی وجہ سے

6 عنصر A کی گرفت +3 ہے اس کے آکسائیڈ کا کیمیائی فارمولہ ہوگا۔

(a) AO (b) A_2O_3 (c) A_3O_2 (d) AO_3

7 جب آواز کی لہر ایک ویلے سے دوسرے ویلے میں جاتی ہے تو

8 کانسرہ (Bronze) ایک بھرت ہے جو بنی ہوئی ہے۔

(a) کا پر + ٹن (b) کا پر + زنک

(c) کا پر + زنک + نکل (d) ان میں سے کوئی نہیں

9 مندرجہ ذیل میں سے کون سا آلد آئسٹیدس کے اصول پر مبنی ہے۔

(a) گہلو بیومیٹر (b) ہائڈرومیٹر

(c) ایڈومیٹر (d) اوم میٹر

10 زمین پر G کی قدر $6.678 \times 10^{-11} \text{ Nm kg}^{-2}$ ہے۔ چاند پر G کی قدر کیا ہوگی۔

(a) $6.67 \times 10^{-8} \text{ Nm}^2 \text{ kg}^{-2}$ (b) $6.67 \times 10^{-9} \text{ Nm}^2 \text{ kg}^{-2}$

(c) $6.67 \times 10^{-10} \text{ Nm}^2 \text{ kg}^{-2}$ (d) $6.67 \times 10^{-11} \text{ Nm}^2 \text{ kg}^{-2}$

11 الٹراسونوگرافی میں استعمال ہونے والی آواز کا تواتر ہوتا ہے۔

(a) 2 Hz سے 20 Hz (b) 20 Hz سے 20000 Hz

(c) 2000 Hz سے 20000 Hz (d) 2 MHz سے 18 MHz

12 ایک عنصر X میں الیکٹران کی تعداد 15 ہے اور نیوٹران کی تعداد 16 ہے۔ مندرجہ ذیل میں سے اس کا درست علامتی اظہار کون سا ہے۔

(a) $^{31}_{15}X$ (b) $^{31}_{16}X$ (c) $^{16}_{15}X$ (d) $^{15}_{16}X$

13 اگر خلیہ کو ہائپوٹونک محلول میں رکھا جائے تو پانی خلیہ کے۔۔۔۔۔ جائے گا وہ۔۔۔۔۔ جائے گا۔

(a) اندر، پھول (b) باہر، سکڑ

(c) خلیہ کے اندر اور باہر حرکت کرے گا اور خلیہ ویسا ہی رہے گا۔ (d) ان میں سے کوئی نہیں

- 14 منحنی کام کی حالت میں قوت اور منتقلی کے درمیان کا زاویہ ہوتا ہے۔
- 180° (d) 90° (c) 45° (b) 0° (a)
- 15 مندرجہ ذیل میں سے کون تنخیر کی شرح کو کم کرتا ہے۔
- (a) درجہ حرارت (b) رطوبت (نمی) (c) سطحی رقبہ (d) ہوا کی رفتار
- 16 آسموس ایک خاص قسم کا----- ہے۔
- (a) ریگولیشن (Regulation) (b) سطح کے اندر جذب (Absorption)
- (c) نفوذ (Diffusion) (d) سطح پر جذب (Adsorption)
- سوال نمبر 17 سے 20 تک دعویٰ۔ وجہ والے سوالات ہیں۔
- ان میں دو بیانات دعویٰ (A) اور وجہ (R) ہیں۔
- ان سوالات کے جواب نیچے دئے صحیح متبادل کا انتخاب کر کے دیں۔
- (a) (A) اور (R) دونوں صحیح ہیں اور (R) دعویٰ (A) کی درست وضاحت ہے۔
- (b) (A) اور (R) دونوں صحیح ہیں اور (R) دعویٰ (A) کی درست وضاحت نہیں ہے۔
- (c) دعویٰ (A) صحیح ہے اور اور وجہ (R) غلط ہے۔
- (d) دعویٰ (A) غلط ہے اور اور وجہ (R) صحیح ہے۔
- 17 دعویٰ (A): ایک میلی فیراکھی صنعتی طور پر شہد کی پیداوار کے لئے استعمال ہوتی ہے۔
- وجہ (R): میلی فیراکھی کی شہد جمع کرنے کی صلاحیت زیادہ ہوتی ہے اور یہ تیزی سے تولید کرتی ہے۔
- 18 دعویٰ (A): ہم جا کی کیمیائی خصوصیات یکساں ہوتی ہیں۔
- وجہ (R): چونکہ ہم جا کی الیکٹرانئی تشکیل یکساں ہوتی ہے تو ان کی کیمیائی خصوصیات بھی یکساں ہوتی ہیں۔
- 19 دعویٰ (A): عضلات ہڈیوں سے ٹنڈن بافت کے ذریعہ جڑتے ہیں۔
- وجہ (R): ٹنڈن سخت، بے لوج ہوتے ہیں جو عضلات کو ہڈیوں کے ساتھ جوڑتے ہیں۔
- 20 دعویٰ (A): منتقلی کی قدر منفی، مثبت اور صفر ہو سکتی ہے جبکہ فاضلہ کی قدر مثبت ہی ہوتی ہے۔
- وجہ (R): منتقلی ایک سمتیہ (ویکٹر) قدر ہے اور فاضلہ غیر سمتیہ (اسکیلر) قدر ہے۔

سیکشن-B

- سوال نمبر 21 سے 26 تک بہت مختصر جواب والے سوالات ہیں۔
- 21 400N وزنی ایک آدمی 200N وزنی ایک شے کو سیرھی کے زریعہ جہاز میں 3m اوپر چراتا ہے۔ آدمی کی پاور کیا ہوگی؟
- 22 بانکرس (Broiler) کی پیداوار نے غذا میں حیوانی پروٹین کی پیداوار کو بڑھایا ہے۔ چار عوامل کی فہرست تیار کیجئے جو ان کی پیداوار میں اضافہ کو ضروری مانے جاتے ہیں۔
- 23 (a) کا فور وقت کے ساتھ بغیر کوئی ٹھوس شے چھوڑے بغیر غائب ہو جاتا ہے۔ اس کی وجہ بتائیے۔

- (b) گیس تیزی سے نفوذ کرتی ہیں کیوں؟
- 24 ایک شخص نے نمک کا زیادہ ارتکازی محلول پی لیا اور اس کے کچھ وقت بعد اللغیاں کرنی شروع کر دی۔ اس حالت کے لئے کون سا مظہر ذمہ دار ہے؟ سمجھائیے۔
- 25 روہیت اپنے خاندان کے ساتھ ٹیکسی سے ہری دوار گیا تھا۔ اس نے دیکھا کہ ڈرائیور نے سامان کو ٹیکسی کی چھت پر سی سے بانڈھا تھا۔ اس کی کیا وجہ رہی ہوگی؟
- 26 رورفورڈ نے اپنے الفا ذرات انیشاری تجربہ کے لئے سونے کے ورق کا انتخاب کیا۔ اس کے انتخاب کی وضاحت کیجئے۔

سیکشن - C

- سوال نمبر 27 سے 33 تک مختصر جواب والے سوالات ہیں۔
- (a) 27 کس حالت میں ایک شے کی اوسط چال اور اوسط رفتار یکساں ہوتی ہیں؟
- (b) کیا یہ ممکن ہے کہ جس ریل گاڑی پر آپ سوار ہیں وہ آپ کو چلتی ہوئی معلوم دے جبکہ حقیقت میں وہ حالت سکون میں ہو؟
- (c) ایک نمائی جب ڈھلوان سطح پر نیچے پھسلتی ہے تو اس پر $2ms^{-2}$ کا یکساں اسراع کام کرتا ہے۔ پھسلنا شروع کرنے کے 3s بعد اس کی رفتار کیا ہوگی؟
- (a) 28 کیمسٹری کی کلاس میں ٹیچر نے کول سے پوچھا کہ فلورائڈ آئن اور نیون کی الیکٹرانی تشکیل ایک جیسی ہے۔ تو ان کے درمیان کیا فرق ہے؟
- (b) جامد گیسوں کی گرفت صفر کیوں ہوتی ہے؟
- (c) ہائیڈروجن کے تین ہم جاکے نام بتائیے۔
- 29 رائل نے تجربہ گاہ میں بیاز کی جھلی اور انسانی گال کے خلیوں پر کی عارضی سلائڈ تیار کی۔ ان دونوں قسم کے خلیوں میں تین فرق بتائیے۔
- 30 دوری کاشت کی تعریف لکھئے۔ فصل کو بدلنے میں کن عوامل کو دھیان میں رکھنا ضروری ہوتا ہے؟
- 31 آگرمزین کی کثافت کو آدھا کر دیا جائے لیکن اس کے نصف قطر نہ بدلا جائے تو آرضی کشش اسراع (g) میں کیا تبدیلی آئے گی؟
- 32 ایک گھر میں 100w کے چھ بلب، 60w کے دو سیکھے اور 2kw کے دو AC روزانہ 4 گھنٹے چلتے ہیں۔ مندرجہ ذیل کا حساب لگائیے۔
- (a) روزانہ کتنی پاور استعمال ہوگی۔
- (b) 30 دنوں میں کتنی پاور استعمال ہوگی۔
- (c) 30 دنوں میں کل کتنی توانائی استعمال ہوگی۔
- 33 مندرجہ ذیل کا کیمیائی فارمولہ لکھئے۔
- (a) میگنیشیم آکسائیڈ
- (b) زنک سلفیٹ
- (c) بیریم کلورائیڈ

سیکشن-D

سوال نمبر 34 سے 36 تک طویل جواب والے سوالات ہیں۔

34 دو یکساں سائز کی شے جن کی کمیتیں m_1 اور m_2 کو ایک ساتھ بالترتیب h_1 اور h_2 اونچائیوں سے گرایا جاتا ہے۔ دونوں کے ذریعے سطح زمین پر پہنچنے میں لے گئے وقت کی نسبت معلوم کیجئے۔ کیا یہ نسبت یکساں رہے گی اگر

(a) ایک شے کھوٹلی ہو اور دوسری ٹھوس ہو۔

(b) دونوں ہی کھوٹلی ہوں۔ ہر حالت میں سائز یکساں رہے گا؟ وجہ بتائیے۔

35 کھر درے اور ہموار اینڈوپلازمک ریٹی کیلوم کے درمیان فرق واضح کیجئے

(a) جھلی حیاتیات (ممبرین باؤجنیس) کے لیے اینڈوپلازمک ریٹی کیلوم کیسے اہم ہیں۔

(b) کیا ہوتا ہے جب خلیہ کی پلازما جھلی ٹوٹ جائے۔

36 (a) 18gm پانی کی برق پاشیدگی کی جائے تو 2gm ہائڈروجن اور 16gm آکسیجن حاصل ہوتی ہے۔ کیمیائی اتحاد کا کون سا

قانون اس بیان کی وضاحت کرتا ہے۔

(b) مستقل تناسب کا قانون بیان کیجئے۔ اس کو ایک مثال کے ساتھ سمجھائیے۔

(c) ڈالٹن کی ایٹمی تھیوری کا کون سا موضوع کیمیت کی بقا کے قانون کا نتیجہ ہے؟

(d) ڈالٹن کی ایٹمی تھیوری کا کون سا موضوع مستقل تناسب کے قانون سے آیا ہے؟

سیکشن-E

سوال نمبر 37 سے 39 تک ذرائع پرمی اعداد اور شمار پرمی 2 سے 3 حصوں کے ساتھ سوالات ہیں ایک حصہ میں اندرونی انتخاب دیا گیا ہے۔

37 سفر کے دوران ریمان نے پایا کہ خط مستقیم پر چلتی ہوئی ٹیکسی کی رفتار 108km/h تھی۔ باہری قوت لگنے کی وجہ سے 4 سیکنڈ کے بعد

اسپیڈومیٹر میں ٹیکسی کی رفتار نظر 72km/h آئی۔ ٹیکسی کی کمیت 600kg ہے۔

(a) میٹرنی سیکنڈ میں ٹیکسی کی ابتدائی اور اختتامی رفتار معلوم کیجئے۔

(b) میجر حرکت میں تبدیلی معلوم کیجئے۔

(c) ٹیکسی پر کتنی باہری قوت لگائی گئی۔

38 رینا اور ٹینا آمیزہ کے مختلف اجزائے ترکیبی کو الگ کرنے کے مختلف طریقوں پر کام کر رہی تھی۔ دونوں کو لوہے اور سلفر پاؤڈر کے آمیزے

دے گئے تھے رینا نے آمیزہ کو تیز گرم کر دیا اور پایا کہ نئی شے بنی تھی۔ ٹینا کو جو آمیزہ دیا تھا اس نے اس کے ساتھ کچھ بھی نہیں کیا۔

(a) گرم کرنے کے بعد رینا کو نئی شے ملی تھی۔ اس نئی شے کی نوعیت کیا ہوگی۔ آمیزہ یا مرکب؟ اس نئی شے کا نام اور رنگ کیا ہے؟

(b) آپ مرکب اور آمیزہ میں کیسے فرق کریں گے؟

39 تجربہ گاہ میں ریشی نے ٹیوننگ فورک پر ایک تجربہ کیا تھا۔ اس نے مشاہدہ کیا کہ ایک شے ایک منٹ میں 1200 بار ارتعاش کر رہی تھی۔

اگر ہوا میں آواز کی رفتار 360m/s ہے۔

(a) آواز کی تو اتر معلوم کیجئے

(b) آواز کی طول لہر کیا ہوگی؟

(c) ایک آواز کا حال 339m/s سے سفر کر رہا ہے۔ اگر اس کی طول لہر 3cm ہے تو اس کا تو اتر کیا ہوگا؟

Practice Question Paper(Solved)

Class IX

Science (086)

Time : 3 hrs

Max. Marks : 80

ہدایات:

- (i) یہ سوال نامہ پانچ سیکشنوں A, B, C, D, E پر مشتمل ہے جن میں 39 سوالات ہیں۔
- (ii) سبھی سوالات لازمی ہیں۔ کچھ سوالات میں اندرونی انتخاب دیا گیا ہے۔ ایک طلبہ کو ان میں سے ایک کا ہی جواب دینا ہے۔
- (iii) سیکشن A میں متبادل جواب والے 20 سوال ہیں ہر سوال 1 نمبر کا ہے۔
- (iv) سیکشن B میں بہت مختصر جواب والے 6 سوال ہیں ہر سوال 2 نمبر کا ہے۔ ان کا جواب 30 سے 50 الفاظ میں دیں۔
- (v) سیکشن C میں مختصر جواب والے 7 سوال ہیں ہر سوال 3 نمبر کا ہے۔ ان کا جواب 50 سے 80 الفاظ میں دیں۔
- (vi) سیکشن D میں طویل جواب والے 3 سوال ہیں ہر سوال 5 نمبر کا ہے۔ ان کا جواب 80 سے 120 الفاظ میں دیں۔
- (vii) سیکشن E میں ذرائع پر مبنی 3 سوال ہیں ہر سوال 4 نمبر کا ہے۔ جو کئی حصوں پر منحصر ہے۔

سیکشن A-

1 تصعید سے کیا مراد ہے؟

- (a) ٹھوس کا بغیر گیس میں بدلے رقیق میں تبدیل ہو جانا۔
- (b) ٹھوس کا رقیق میں بدلنے کے فوراً بعد گیس میں تبدیل ہو جانا۔
- (c) ٹھوس کا بغیر مریضی حالت میں بدلے گیس میں تبدیل ہو جانا۔
- (c) ٹھوس کا بغیر رقیق میں بدلے گیس میں تبدیل ہو جانا۔

2 مندرجہ ذیل میں سے کون سی کیمیائی تبدیلی ہے۔

- (a) پیڑوں کا کٹنا
- (b) پھلوں سے سلاڈ بنانا
- (c) الماری پر زنگ لگنا
- (d) موم کا پگھلنا

یا

مندرجہ ذیل میں سے کون سی طبعی تبدیلی ہے۔

- (a) مکھن کا برتن میں پگھلنا
- (b) نمک کایانی میں حل ہونا

- (c) کاغذا اور کلکڑی کا جلنا (d) غذا کا ہضم ہونا
3 بین الاقوامی ادارہ جو عناصر کے نام، علامت اور اکائی کو منظور کرتا ہے۔۔۔۔۔ کہلاتا ہے۔


- (a) دوری جدول (b) IUPAC نوٹسکچر
(c) نظام نام (d) ان میں سے کوئی نہیں

یا

عناصر کے کیت عدد کو کیسے معلوم کرتے ہیں۔

- (a) پروٹون اور الیکٹران کی تعداد کا حاصل جمع
(b) پروٹون اور الیکٹران کی تعداد کا حاصل ضرب
(c) پروٹون اور نیوٹران کی تعداد کا حاصل جمع
(d) پروٹون اور نیوٹران کی تعداد کا حاصل ضرب

- 4 دیئے گئے گراف سے شے کے بارے میں کیا معلومات ملتی ہے۔



- (a) سکون میں ہے (b) یکساں حرکت میں ہے
(c) یکساں اسراع کے ساتھ چل رہی ہے (d) غیر یکساں حرکت میں ہے
(صرف بصارت سے محروم طلبہ کے لئے)

اگر ایک شے کی منتقلی وقت کے مربع کے سیدھے تناسب میں ہے تو یہ شے چل رہی ہے۔

- (a) یکساں رفتار کے ساتھ (b) یکساں اسراع کے ساتھ
(c) جڑھتے ہوئے اسراع کے ساتھ (d) گھٹتے ہوئے اسراع کے ساتھ


- 5 ایک مسافر چلتی ہوئی ریل گاڑی میں سکہ اچھالتا ہے جو اس کے پیچھے گرتا ہے اس کا مطلب ہے کہ ریل گاڑی کی حرکت

- (a) یکساں ہے (b) اسراع ہے
(c) ریٹارڈیڈ ہے (d) دائری راستے پر ہے

یا

فٹبال کے کھیل میں گول کیپر اپنی طرف آتی ہوئی گیند کو پکڑ کر اپنے ہاتھوں کو پیچھے کی طرف کھینچتا ہے۔ اس سے گول کیپر

- (a) معیار حرکت کی شرح میں اضافہ کرتا ہے۔
(b) معیار حرکت کی شرح میں کمی کرتا ہے۔
(c) گیند کے ذریعے ہاتھ پر لگنے والی قوت میں اضافہ کرتا ہے۔
(d) گیند پر زیادہ قوت لگاتا ہے۔



6 ایک شے r نصف قطر والے دائری راستے پر چل رہی ہے۔ آدھے راستے پر اس کی منتقلی کیا ہوگی۔

(a) صفر πr (b)

(c) $2r$ (d) $2\pi r$

(صرف بصارت سے محروم طلبہ کے لئے)

مندرجہ ذیل میں سے حرکت کرتی ہوئی شے کے لئے کبھی کبھی صفر ہو سکتی ہے۔


(a) اوسط رفتار (b) طے کیا گیا فاصلہ

(c) اوسط چال (d) منتقلی

(a) صرف (i) (b) (i) اور (ii) (c) (i) اور (iv) (d) صرف (iv)

7 چار کار A, B, C اور D سیدھی سڑک پر چل رہی ہیں۔ ان کا فاصلہ وقت گراف نیچے دکھایا گیا ہے۔ ان کاروں کی حرکت سے متعلق کون سا

بیان درست ہے۔



(a) کار A کار D کے مقابلے میں تیز چل رہی ہے۔

(b) کار B سب سے لمبی چل رہی ہے۔

(c) کار D کار C کے مقابلے میں تیز چل رہی ہے۔

(d) کار C سب سے تیز چل رہی ہے۔

(صرف بصارت سے محروم طلبہ کے لئے)

آزادانہ گرنے میں زمین کی کشش ثقل کے زیرے اثر ایک پتھر کی رفتار یکساں وقفہ وقت میں یکساں قدر کے ساتھ بڑھ رہی ہے۔ آپ

اس پتھر کی حرکت کے بارے میں کیا کہہ سکتے ہیں؟ پتھر کی حرکت ہے۔

(a) یکساں اسراع (b) غیر یکساں اسراع

(c) ریٹارڈیشن (d) یکساں چال

8 حرکت کے تیسرے قانون کے لئے مندرجہ ذیل میں سے کیا صحیح ہے۔

(a) عمل اور ردعمل ہمیشہ ایک ہی شے پر ہوتے ہیں۔

(b) یہ مختلف شے پر مخالف سمت میں لگتی ہیں۔

(c) عمل اور ردعمل کی قدر اور سمت یکساں ہوتی ہیں۔

(d) کسی شے کے عمودی سمت میں لگتی ہے۔

یا

ایک شے کا جہود اس شے کی

(a) چال کم کرتا ہے (b) چال بڑھاتا ہے۔

(c) حرکت کی حالت میں تبدیلی کی مخالفت کرتا ہے (d) رگڑ کی وجہ سے روک دیتا ہے۔

9 دو ایشیا کے درمیان کشش ثقل کی قوت منحصر نہیں ہوتی۔

- (a) ان کی کمیتوں پر
(b) ان کی دوری پر
(c) ان کی کمیتوں کے حاصل ضرب پر
(d) اس وسیلے پر جن میں دونوں ایشیا ہیں

یا

سطح زمین پر آرضی کشش اسراع کی قدر کیا ہے؟

9.8 m/s² (a)

18.5 m/s² (b)

4 m/s² (c)

12 m/s² (d)

10 ایک گیند کو کچھ اونچائی سے چھوڑا گیا۔ اس مثال کے لئے کون سا بیان درست ہے۔

- (a) ہر سیکنڈ حرکی توانائی کم ہوگی
(b) ہر سیکنڈ وضعی توانائی کم ہوگی
(c) ہر سیکنڈ کل توانائی کم ہوگی
(d) یہ سبھی

یا

مندرجہ ذیل میں کسی مثال کے لئے کیا کیا کام صفر نہیں ہوگا؟

- (a) بغیر رگڑ کی سطح پر پتھر یکساں رفتار کے ساتھ لڑک رہا ہے۔
(b) ایک چھوٹا بچہ ٹرک پر دھکا مار رہا ہے لیکن ٹرک روکا ہوا ہے۔
(c) زمین کی کشش ثقل کی وجہ سے چاند کا زمین کے گرد چکر لگانا۔
(d) ان میں سے کوئی نہیں۔

11 علاقہ دباؤ یا تلطیف کا اکائی وقت میں طے کیا گیا فاصلہ۔۔۔۔۔ دیتا ہے۔

- (a) آواز کی لہر کی شناخت
(b) آواز کی رفتار
(c) آواز کی طول لہر
(d) آواز کا تواتر

یا

وہ مظہر جہاں ہم پیدا ہوئی آواز کو انعکاس کی وجہ سے بار بار سنتے ہیں۔۔۔۔۔ کہلاتا ہے۔

- (a) آواز کا اچھلنا
(b) میراج
(c) بازگشت
(d) انٹرفیرینس

12 مندرجہ ذیل میں سے کون سے بیانات درست ہیں۔

- (i) تپا تپاتی خلیہ میں خلیہ دیوار ہوتی ہے۔
(ii) پلازمہ جھلی کو انتہائی سرایت پذیر جھلی بھی کہتے ہیں۔
(iii) پودوں کے خلیوں میں چھوٹے ویکیلول ہوتے ہیں۔
(iv) لائوسوم کو خلیہ کا پاور ہاؤس بھی کہتے ہیں۔

- (a) (i) اور (ii)
(b) (ii) اور (iii)

(iii) اور (i) (d) (iv) اور (ii) (c)

تجییر کی شرح میں اضافہ نہیں ہوتا۔ 13

(a) سطحی رقبہ بڑھنے کے ساتھ (b) رطوبت بڑھنے کے ساتھ

(c) درجہ حرارت بڑھنے کے ساتھ (d) ہوا کی چال بڑھنے کے ساتھ

دئے ہوئے درجہ حرارت پر جب ایک محلول میں اور زیادہ مٹل حل نہیں کیا جاسکے تو یہ----- محلول کہلاتا ہے۔ 14

(a) متجانس (b) غیر متجانس

(c) سیر شدہ (d) غیر سیر شدہ

یا
دئے ہوئے درجہ حرارت پر سیر شدہ محلول میں موجود مٹل کی مقدار----- کہلاتی ہے۔

(a) غیر سیر شدہ (b) نفوذ (c) سیر شدہ (d) حل پذیر پری

توانائی کو نہ تو پیدا کیا جاسکتا ہے اور نہ ہی ختم کیا جاسکتا ہے۔ یہ----- ہے۔ 15

(a) توانائی کے دوبارہ بننے کا قانون (b) توانائی کی اصلاح کا قانون

(c) توانائی کی بقا کا قانون (d) کیمت کی بقا کا قانون

یا

کیمت کی بقا کے قانون کا انتخاب کیجئے۔

(a) کیمت کو نہ تو پیدا کیا جاسکتا ہے اور نہ ہی یہ بنایا جاسکتا ہے۔

(b) کیمت کو نہ تو پیدا کیا جاسکتا ہے اور نہ ہی اس میں سدھار کیا جاسکتا ہے۔

(c) کیمت کو نہ تو پیدا کیا جاسکتا ہے اور نہ ہی ختم کیا جاسکتا ہے۔

(d) کیمت کو نہ تو پیدا کیا جاسکتا ہے اور نہ ہی زندہ کیا جاسکتا ہے۔

اگر عنصر کے L خول میں 8 الیکٹران ہوں تو اس کی گرفت----- ہوگی۔ 16

(a) 5 (b) 2 (c) 6 (d) 0

یا

وہ عناصر جن کی گرفت ہمیشہ صفر ہوتی ہے----- کہلاتی ہیں۔

(a) ہیلوجن (b) دھاتیں (c) غیر دھاتیں (d) جامدگیسیں

سوال نمبر 17 سے 20 تک میں دو بیانات دئے گئے ہیں۔ ان میں ایک دعویٰ (A) ہے اور دوسرا وجہ (R) ہے۔ ان سوالات کے

جواب نیچے دئے کوڈ a، b، c، d میں سے صحیح کا انتخاب کر کے دیں۔

(a) (A) اور (R) دونوں صحیح ہیں اور (R) دعویٰ (A) کی درست وضاحت ہے۔

(b) (A) اور (R) دونوں صحیح ہیں اور (R) دعویٰ (A) کی درست وضاحت نہیں ہے۔

(c) دعویٰ (A) صحیح ہے اور اور وجہ (R) غلط ہے۔

- (d) دعویٰ (A) غلط ہے اور اور وجہ (R) صحیح ہے۔
- 17 دعویٰ (A): خلیہ جھلی کو انتخابی سرایت پذیر جھلی کہتے ہیں۔
وجہ (R): خلیہ جھلی ضروری اشیاء کو اندر جانے دیتی ہے اور بیکار اشیاء کو باہر کرتی ہے۔
- 18 دعویٰ (A): راسی منقسم بافت جڑ اور تنوں کے سروں پر موجود ہوتے ہیں۔
وجہ (R): راسی منقسم بافت پودوں میں اوپر کی طرف ہوتے ہیں۔
- 19 دعویٰ (A): دی ہوئی سمت میں چلتی ہوئی شے کی چال اس کی رفتار ہوتی ہے۔
وجہ (R): دی ہوئی سمت میں چلتی ہوئی شے کی رفتار اس کی چال ہوتی ہے۔
- 20 دعویٰ (A): نیوٹن کے حرکت کے پہلے قانون کو جمود کا قانون بھی کہتے ہیں۔
وجہ (R): ایک شے کا جمود اس کی وہ خاصیت ہوتی ہے جو اس کی حالت میں تبدیلی کی مزاحمت کرتی ہے۔

سیکشن-B

- 21 ایک گیند کو 49 m/s کی رفتار سے اوپر کی طرف پھینکا گیا۔ معلوم کیجئے۔
(a) وہ اونچائی جہاں تک گیند جائے گی۔
(b) واپس زمین کی سطح پر آنے میں لیا گیا کل وقت

یا

مندرجہ ذیل کے جواب دیجئے۔

- (a) آزادانہ گرتی ہوئی شے پر کتنا اسراع لگتا ہے؟
(b) زمین اور ایک شے کے درمیان لگنے والی قوت کشش ثقل کو کیا کہتے ہیں؟
- 22 (a) آزادانہ گرتی ہوئی شے فرش پر آتے ہی روک جاتی ہے اس کی حرکی توانائی کا کیا ہوتا ہے؟
(b) 500 w کے چار آلات کو 10 گھنٹے چلانے پر kwh میں کتنی توانائی استعمال ہوگی

یا


- (a) گیتانے کہا کہ ایک شے کا اسراع صفر ہو سکتا ہے جبکہ اس پر بہت سی قوتیں کام کر رہی ہیں۔ کیا آپ اس سے اتفاق رکھتے ہیں؟
کیوں؟

- (b) 60 km/h کی رفتار سے چلتی ہوئی 1500 kg کی کار کو روکنے کے لئے کتنا کام کرنا پڑے گا معلوم کیجئے۔

- 23 (a) آپ کے اسکول کی گھنٹی کیسے آواز پیدا کرتی ہے وضاحت کیجئے۔
(b) آواز کی لہروں کو میکا نیکی لہریں کیوں کہتے ہیں؟
- 24 (a) ہیلمیم ایٹم کی ایٹمی کمیت 4μ ہے اس کے نیوکلئس میں 2 پروٹون ہوتے ہیں اس میں کتنے نیوٹران ہوں گے۔
(b) مندرجہ ذیل میں سے کون سی الیکٹرانئی تشکیل سوڈیم کے لئے ہے؟

- (i) 2, 8 (ii) 8, 2, 1 (iii) 2, 1, 8 (iv) 2, 8, 1

- 25 (a) اٹسوسوم کو خود کشی کے تھلے کیوں کہتے ہیں؟



- (b) خلیہ کے اندر پروٹین کی تالیف کہاں ہوتی ہے؟
 دی ہوئی تصویر کو دیکھئے اور مندرجہ ذیل سوالوں کے جوابات دیجئے۔
 (a) دی ہوئی تصویر مندرجہ ذیل میں سے کس خلیہ کی ہے۔
 (i) عضلاتی خلیہ (ii) قلبی خلیہ (iii) ہڈی کا خلیہ (iv) عصبی خلیہ
 (b) عصبی نظام کی ساختی اور فعالی اکائی ہے۔

- (i) نیوران (ii) WBC (iii) RBC (iv) پلیٹلیٹس
 (صرف بصارت سے محروم طلبہ کے لئے)

- (a) انسانی جسم میں سب سے لمبا خلیہ ہے۔
 (i) قلبی خلیہ (ii) ہڈی کا خلیہ (iii) عصبی خلیہ (iv) اسپرم خلیہ
 (b) عصبی پیمانہ ایک نیوران سے دوسرے نیوران میں ترسیل ہوتا ہے۔
 (i) سینپس (Synapse) (ii) ایکسون (Axon)
 (iii) نیوران کے اگلے حصے میں (iv) نیوران کے کنارے سے

سیکشن - C

- 27 منتقلی کے لئے درجہ ذیل میں سے کون سا بیان درست ہے؟
 (i) یہ صفر نہیں ہو سکتی
 (ii) اس کی قدر شے کے ذریعے طے کئے گئے فاصلہ سے زیادہ ہوتی ہے۔
 (b) ایک شے کچھ فاصلہ طے کرتی ہے۔ کیا اس کی منتقلی صفر ہو سکتی ہے؟ اگر ہاں تو اپنے جواب کے حق میں مثال پیش کیجئے۔
 28 ایک گیند کو اوپر کی طرف پھینکا گیا اور وہ 6 سینڈ کے بعد واپس آگئی معلوم کیجئے۔
 (a) جس رفتار سے اس کو اوپر کی طرف پھینکا گیا۔
 (b) یہ جس اونچائی تک گئی۔
 (c) 4s بعد اس کا مقام

- یا
 ایک پتھر کو 100m اونچے ٹاور سے گرایا گیا ٹھیک اسی وقت زمین سے دوسرا پتھر کو 25m/s کی رفتار سے اوپر کی طرف چھوڑا گیا۔ معلوم کہ یہ دونوں پتھر کب اور کہاں ایک دوسرے سے ملیں گے؟
 29 (a) تین قسم کے سادہ مستقل بافت کے نام بتائیے۔
 (b) فلوئم کے اجزائے ترکیبی کیا ہیں؟
 (c) خلوی بافت (Areolar Tissue) کے کما کام ہیں؟

30 نیچے دئے ہوئے عملی کاموں کا مطالعہ کریں۔ کام کے متعلق اپنی معلومات کی روشنی میں وجہ کے ساتھ بتائیے کہ کام ہوا یا نہیں ہوا۔

(a) سمن تالاب میں تیر رہی ہے۔

(b) ایک گدھا اپنی پیٹھ پر وزن اٹھائے ہوئے ہے۔

(c) ایک پن چکی کو نمیں سے پانی اٹھا رہی ہے۔

(a) ایک انجن ریل گاڑی کو کھینچ رہا ہے۔

(b) اناج کے دانے دھوپ میں سوکھ رہے ہیں۔

(c) ہوا کی توانائی کی وجہ سے ایک کشتی چل رہی ہے۔

31 فرض کیجئے کہ آپ اور آپ کا دوست چاند پر ہیں۔ کیا آپ اپنے دوست کی آواز کو سن پائیں گے؟

(b) لہر کی کون سی خصوصیت تعین کرتی ہے۔

(i) بلندی (ii) سُر

(c) کس کا سُر زیادہ ہوتا ہے۔ گیارہ کا یا کار کے ہارن کا۔

(a) آواز کی لہر کے طول لہر اور تو اترا کا اس کی چال سے کیا رشتہ ہے۔

(b) آواز کی بلندی اور شدت میں فرق واضح کیجئے۔

(c) ایک مخصوص درجہ حرارت پر ہوا، پانی اور لوہے میں سے کس وسیلے میں آواز تیزی سے سفر کرے گی؟

32 مندرجہ ذیل میں سے کون سے حالات سب سے زیادہ فائدہ مند ہیں اور کیوں؟

(i) کسان اچھے قسم کے بیج استعمال کرے آپاشی کو نہ اپنائے یا فریٹلائزر کا استعمال نہ کرے۔

(ii) کسان عام بیج استعمال کرے آپاشی کو نہ اپنائے یا فریٹلائزر کا استعمال کرے۔

(iii) کسان اچھے قسم کے بیج استعمال کرے آپاشی کو نہ اپنائے یا فریٹلائزر کا استعمال کرے اور فصل کے لئے حفاظتی تدابیر بھی کرے۔

(b) فصلوں کی حفاظت کے لیے حفاظتی تدابیر اور حیاتیاتی کنٹرول کے طریقوں کو کیوں اہمیت دینی چاہئے۔

(c) ذخیرہ کے دوران اناج کے وزن میں کمی کے لیے کون سے عوامل دار ہوتے ہیں۔

(a) موبیشوں کی نسل میں ہار کے لیے استعمال ہونے والے عام طریقے کون سے ہیں۔

(b) موبیشی پالن اور مرغی پالن میں کون سے انتظامات مشترک ہوتے ہیں؟

(c) مچھلی حاصل کرنے کے دو طریقوں کے نام بتائیے۔

33 (a) مہملہ کاشت اور دوری کاشت کی تعریف لکھئے۔

(b) مہملہ کاشت اور دوری کاشت کے کیا فائدے ہیں؟

یا

- (a) مولیٰ پالن کے کیا فائدے ہوتے ہیں؟ وضاحت کیجئے۔
(b) گائے کی دودھ کی اور دو غیر ملکی نسلوں کے نام بتائیے۔

سیکشن-D

- 34 (a) مادے کی حالتوں کی خصوصیات کے فرق کو جدول کے ذریعہ دکھائیے۔
(b) مندرجہ ذیل میں سے کسی چار پر اپنی رائے پیش کیجئے۔
(i) سختی (ii) داب پذیری (iii) سیالیت (iv) گیس کے برتن کا مکمل بھرنا
(v) شکل (vi) حرکی توانائی (vii) کثافت

یا

- مندرجہ ذیل کے لئے درست وجہ بتائیے۔
(a) ایک گیس جس برتن میں بھی رکھی جاتی ہے اس کی تمام جگہ گھیر لیتی ہے۔
(b) گیس برتن کی دیواروں پر واؤ ڈالتی ہے۔
(c) ایک لکڑی کی ٹیبل کو ٹھوس کہنا چاہیے۔
(d) ہم اپنے ہاتھ کو ہوا میں آسانی سے ہلا سکتے ہیں لیکن ایک ٹھوس لکڑی کے ٹکڑے کے اندر ایسا کرنے کے لئے ہمیں ماہر کرانے کی ضرورت ہوتی ہے۔
(e) ٹھوس کے مقابلے رقیق کی کثافت عام طور پر کم ہوتی ہے۔ لیکن آپ نے دیکھا ہوگا کہ برف پانی کے اوپر تیرتی ہے۔ معلوم کیجئے کیوں؟

- 35 (a) مندرجہ ذیل کی متجانس اور غیر متجانس آمیزہ کے طور پر درجہ بندی کیجئے۔
سوڈا واٹر، لکڑی، ہوا، مٹی، سرکہ، چھنی ہوئی چائے۔
(b) آپ کیسے معلوم کرو گے کہ دیا ہوا بے رنگ رقیق پانی ہے؟
(c) مندرجہ ذیل میں سے کون سی اشیا خالص شے کے درجہ میں آتی ہیں۔
(i) برف (ii) دودھ (iii) لوہا (iv) ہائڈروکلورک ایسڈ (v) کیلشیم آکسائیڈ
(vi) لکڑی (vii) ہوا
(d) مندرجہ ذیل آمیزوں میں محلول کی قسم کی شناخت کیجئے۔
(i) مٹی (ii) سمندری پانی (iii) ہوا (iv) کونکہ (v) سوڈا واٹر
(e) مندرجہ ذیل میں کون سا نڈل اثر ظاہر کرے گا۔
(i) نمک کا محلول (ii) دودھ (iii) کاپرسلفیٹ کا محلول (iv) اشاریہ کا محلول

یا

- (a) مندرجہ ذیل کی عناصر، مرکب اور آمیزہ کے طور پر درجہ بندی کیجئے۔
 (i) سوڈیم (ii) مٹی (iii) چینی کا محلول (iv) چاندنی (v) کپاشیم کاربومیٹ
 (vi) سلیکون (vii) کولمہ (viii) ہوا (ix) صابن (x) میتھین
 (xi) کاربن ڈائی آکسائیڈ (xii) خون
 (b) مندرجہ ذیل مرکبات میں موجود عناصر کے نام بتائیے۔

- (i) کوئنگ لائم (ii) ہائڈروجن برومائڈ (iii) بیکنگ پاؤڈر (iv) پوٹاشیم سلفیٹ
 (c) مندرجہ ذیل کوکثافت کی بڑھتی ہوئی ترتیب میں لکھیے۔
 ہوا، چینی سے نکلا ہوا دھواں، شہد، پانی، چاک، روئی اور لوہا

- (a) 36 کیمیائی فارمولہ لکھئے۔
 (i) سوڈیم آکسائیڈ (ii) ایلیومینیم کلورائیڈ (iii) سوڈیم سلفائیڈ (iv) میگنیشیم ہائڈروآکسائیڈ
 (b) ضابطہ اکائی کیت معلوم کیجئے۔
 (i) ZnO (ii) Na₂O (iii) K₂CO₃

[ایٹمی کیت 0 = 16μ, C = 12μ, K = 39μ, Na = 23μ, Zn = 65μ]

یا

- (a) کیمیائی فارمولہ لکھئے۔
 (i) میگنیشیم کلورائیڈ (ii) کاپر ٹائیٹریٹ (iii) ایلیومینیم سلفیٹ (iv) کپاشیم کاربومیٹ
 (b) مندرجہ ذیل اشیاء کی مولر کیت معلوم کیجئے۔
 (i) ایٹھائن (C₂H₂) (ii) فاسفورس سالمہ (P₄)
 (iii) ہائڈروکلورک ایسڈ (HCl) (iv) نائٹریک ایسڈ (HNO₃)
 [ایٹمی کیت 0 = 16μ, N = 14μ, C = 35.5μ, H = 1μ, C = 12μ]

سیکشن-E

37 پروٹون ایٹم کے نیوکلیس میں ہوتے ہیں اور اس کے ایٹمی عدد کا تعین کرتے ہیں۔ اس کو Z سے ظاہر کرتے ہیں۔ ایک عنصر کے تمام ایٹموں کا ایٹمی عدد یکساں ہوتا ہے۔ بلکہ عنصر کی پہچان اس کے اندر موجود پروٹون کی تعداد سے کیا جاتا ہے۔ ایٹم کی کیت اس میں موجود پروٹون اور نیوٹران کی وجہ سے ہوتی ہے۔

مندرجہ ذیل سوالات کے جواب دیجئے۔

(a) ایٹمی عدد کو ظاہر کیا جاتا ہے۔

- (i) X (ii) Y (iii) Z (iv) A

- (b) ایک ایٹم کے نیوکلیس میں موجود پروٹون اور نیوٹران کا کل حاصل جمع کہلاتا ہے۔
 (i) ایٹمی عدد (ii) کیمیت عدد (iii) ایٹمی کیمیت (iv) ان میں سے کوئی نہیں
 (c) کیمیت عدد کو ظاہر کیا جاتا ہے۔

(i) A (ii) B (iii) C (iv) Z

- (d) بیان 1- پروٹون ایٹم کے نیوکلیس میں موجود ہوتے ہیں۔ بیان 2- ایٹم کے اندر پروٹون کی تعداد ایٹمی عدد ہوتا ہے۔
 بیان 3- ایٹمی عدد کو Z سے ظاہر کرتے ہیں بیان 4- ایٹم کی کیمیت پروٹون اور نیوٹران کی وجہ سے ہوتی ہے۔


- (i) صرف 2 (ii) 3 اور 4 دونوں (iii) 1 اور 2 دونوں (iv) یہ سبھی

یا

- (d) کاربن کی کیمیت 12U کیوں ہوتی ہے وجہ بتائیے۔

38 نیچے دی گئی بنیاتی اور حیوانی خلیہ کی بنیاد پر مندرجہ ذیل سوالات کے جواب دیں۔

یا



- (a) خلیہ میں موجود سیال کہلاتا ہے۔
 (i) سائٹوپلازم (ii) ویکیلول (iii) پروٹین (iv) کروموسوم
 (b) خلیہ عضو چہ چہ اور ڈرگس کو غیر زہر پلا کرنے میں اہم رول ادا کرتا ہے۔
 (i) اینڈوپلازمک ریٹیکیولم (ii) مائٹوکونڈریا
 (iii) SER (ہموار اینڈوپلازمک ریٹیکیولم) (iv) RER (کھردرے اینڈوپلازمک کیولم)
 (c) خلیہ کے اندر جھلی سے گھری ہوئی ساختیں جن میں ہاضم اینزائم ہوتے ہیں۔
 (i) سائٹوپلازم (ii) ویکیلول (iii) پروٹین (iv) لائوسوم
 (d) کلوروپلاسٹ میں موجود بہت سے جھلی والی ساختیں۔۔۔۔۔ کہلاتی ہیں۔
 (i) سائٹوپلازم (ii) ویکیلول (iii) مائٹوکونڈریا (iv) اسٹروما

یا

خلیہ عضو چہ چہ جو توانائی پیدا کرتا ہے اور خلیے کے مختلف کاموں کے لئے اسے ATP کی شکل میں توانائی فراہم کرتا ہے۔

- (i) نیوکلیس (ii) گولگائی باڈی

- (iii) اینڈوپلازمک ریٹیکیولم (iv) مائٹوکونڈریا

(صرف بصارت سے محروم طلبہ کے لئے)

ایک خلیہ عضویہ کے جسم کی ساخت بنانے کی صلاحیت رکھتا ہے اور اکیلے ہی زندگی کے لئے تمام ضروری اعمال انجام دیتا ہے۔ اس لئے اسے زندگی کی ساختی اور فعالی اکائی کہتے ہیں۔ اس کے تمام اعمال اس میں موجود مختلف خلیہ عضویہ چھپے انجام دیتے ہیں۔ مندرجہ ذیل سوالات کے جواب دیں۔

(a) خلیہ عضویہ جس کا اپنا تواریفی مادہ ہوتا ہے۔

(i) کلوروپلاسٹ (ii) مائٹوکونڈریا

(iii) رائبوسوم اور گولگائی باڈی (iv) (i) اور (ii) دونوں

(b) کس خلیہ عضویہ کو خلیہ کا پاور ہاؤس کہتے ہیں۔

(i) رائبوسوم (ii) مائٹوکونڈریا

(iii) نیوکلیس (iv) اینڈوپلازمک ریٹیکیولم

(c) کس خلیہ عضویہ کو خلیہ کا کچن (باورچی خانہ) کہتے ہیں۔

(i) مائٹوکونڈریا (ii) کلوروپلاسٹ

(iii) اینڈوپلازمک ریٹیکیولم (iv) گولگائی باڈی

(d) خلیہ عضویہ جو خلیہ کے تمام اعمال کو کنٹرول کرتا ہے۔

(i) نیوکلیس (ii) رائبوسوم (iii) لائسوسوم (iv) مائٹوکونڈریا

یا
خلیہ کے اندر اور باہر اشیاء کی نقل و حمل کرانا۔

(i) نیوکلیس (ii) مائٹوکونڈریا (iii) خلیہ جھلی (iv) رائبوسوم


39 نیچے دی گئی تصویروں میں تین قسم کے عضلاتی بافت جیسے جھٹھ عضلات (Striated muscles)، ہموار عضلات (غیر جھٹھ عضلاتی ریشے) اور قلبی عضلات کو دکھایا گیا ہے۔ تصویروں کا مطالعہ کیجئے اور ان کی ساخت اور جسم میں ان کے مقام کی بنیاد پر تینوں کے درمیان فرق واضح کیجئے۔

تین قسم کے عضلاتی بافت ہیں۔

جھٹھ عضلات

ہموار عضلات

قلبی عضلات



(صرف بصارت سے محروم طلبہ کے لئے)

ایک خاندان میں فالیش سے بیمار شخص چل نہیں سکتا۔ خاندان کے افراد کو اس کی بہت دیکھ بھال کرنی ہوتی ہے۔

مندرجہ ذیل سوالات کے جواب دیں

- (a) جسم کی حرکت کے لئے ذمہ دار دو بافتوں کے نام بتائیے۔
- (b) دماغ اور اسپائن میں موجود بافت کا نام بتائیے۔
- (c) عضلات کو ہڈیوں سے جوڑنے والے بافت کا نام بتائیے۔
- (d) اس حالت میں خاندان کے افراد کی کون سی قدر ظاہر ہو رہی ہے۔

Subject Science (086)

(Making Scheme)

Section- A

- (d) 1
- (b) ↓ (c) 2
- (c) ↓ (b) 3
- (b) ↓ (b) 4
- (b) ↓ (b) 5
- (c) ↓ (c) 6
- (a) ↓ (b) 7
- (c) ↓ (a) 8
- (a) ↓ (d) 9
- (d) ↓ (b) 10
- (c) ↓ (b) 11
- (a) 12
- (b) 13
- (d) ↓ (c) 14
- (c) ↓ (c) 15
- (d) ↓ (d) 16
- (a) 17
- (b) 18
- (c) 19
- (a) 20



Section- B

$$49 \text{ m/s} = \text{ابتدائی رفتار (u)} \quad 21$$

$$0 \text{ (از حد اونچائی پر)} \quad \text{اختتامی رفتار (v)}$$

$$-9.8 \text{ m/s}^2 \text{ (g)} \quad \text{ارضی کشش اسراع}$$

(a) حرکت کی تیسری مساوات سے

$$2gh = v^2 - u^2$$

$$2 \times (-9.8) \times h = 0^2 - (49)^2$$

$$-19.6 h = -2401$$

$$h = 122.5 \text{ m}$$

(b) کل لیا گیا وقت (t) = اوپر جانے میں لگاؤ وقت + نیچے آنے میں لگاؤ وقت

$$t = t_a + t_b$$

$$v = u + gt$$

$$0 = 49 + (-9.8) \times t_a$$

$$t_a = \frac{49}{9.8} = 5$$

$$\therefore T = t_a + t_b \quad (\because t_a = t_b)$$

$$T = 5 + 5$$

$$T = 10 \text{ S}$$

یا

(a) آزادانہ گرتی ہوئی شے پر 9.8 ms^{-2} کا اسراع لگتا ہے۔

(b) زمین اور شے پر لگنے والی قوت کو وزن کہتے ہیں۔

22 (a) آزادانہ گرتی ہوئی شے جب زمین کی طرف آتی ہے تو اس کی وضعی توانائی گھٹتی جاتی ہے اور حرکی توانائی بڑھتی جاتی ہے۔ جب

شے زمین سے ٹکراتی ہے تو تمام وضعی توانائی حرکی توانائی میں بدل جاتی ہے۔ ٹکڑے فوراً بعد حرکی توانائی حرارت اور آواز میں تبدیل ہو جاتی ہے۔

$$0.5 \text{ kw} = 500/1000 = 500 \text{ w} = \text{آلے کی پاور (P)} \quad (b)$$

$$10 \text{ h} = \text{وقت (T)}$$

$$P \times t = \text{ایک آلے کے ذریعہ استعمال کی گئی توانائی (E)}$$

$$E = 0.5 \times 10$$

$$E = 5 \text{ kwh}$$

یا

$$4 \text{ آلات کے ذریعہ استعمال کی گئی توانائی} = 4 \times 5 = 20 \text{ kwh}$$

$$20 \text{ kwh} =$$

(a) کسی شے پر بہت سی قوتوں کے کام کرنے کے باوجود بھی اسراع صفر ہو سکتا ہے۔ ایسا جب ممکن ہے قوت کے مخالف سمت میں

ایک مساوی قدر کی قوت لگ رہی ہو۔ تاکہ قوتیں ایک دوسرے کو تعدیل کر دیں۔

$$1500 \text{ ka} = \text{کارڈ کمسٹ (b)}$$

$$60\text{km/h} = (w) \quad \text{کارکی رفتار}$$

$$\frac{60 \times 1000}{3600} = v$$

$$\frac{50}{3} \text{ m/s} = v$$

کیا گیا کام $(W) =$ کارکی حرکت کی توانائی

$$w = \frac{1}{2} mv^2 = \frac{1}{2} \times 1500 \times \left(\frac{50}{3}\right)^2$$

$$w = 208333.3 \text{ J.}$$

(a) 23 جب اسکول کی گھنٹی کو ہتھوڑے سے مارا جاتا ہے تو یہ آگے پیچھے حرکت کرتا ہے جس سے علاقہ و باؤ اور تلطیف کے علاقے بننے

ہیں۔ اس طرح گھنٹی سے آواز پیدا ہوتی ہے۔

(b) آواز کی لہروں کے اشعار کے لئے وسیلے کی ضرورت ہوتی ہے اس لئے ان کو میکانیکی لہریں کہتے ہیں۔

(a) 24 ہیلیم (He) کی ایٹمی کمیت $4u = (A)$

He میں پروٹون کی تعداد $2 = (p)$

He میں نیوٹران کی تعداد $? = (n)$

$$A = p + n$$

$$4 = 2 + n$$

$$4 - 2 = n$$

$$n = 2$$

(b) (iv) 2, 8, 1

(a) 25 جب خلیہ کا نظام تباہ ہو جاتا ہے تو لائوسوم پھٹ جاتے ہیں اور ان میں موجود اینزائم اپنے ہی خلیہ کو ہضم کر لیتا ہے اسلئے انہیں

خودکشی کے تھیلے کہتے ہیں۔

(b) پروٹین کی تالیف رائبوسوم میں ہوتی ہے۔

(a) 26 (iv) عصبی خلیہ

(b) (i) نیوران

(بصارت سے محروم طلبہ کے لئے)

(a) (iii) عصبی خلیہ

(b) (i) سینپس (Synapse)

Section - C

(a) 27 کوئی بیان صحیح نہیں ہے۔

(i) اگر کوئی شے اپنے ابتدائی مقام پر واپس آ جاتی ہے تو منتقلی صفر ہوتی ہے۔

(ii) منتقلی فاصلہ کے برابر تو ہو سکتی ہے لیکن بڑی نہیں ہو سکتی۔

(b) ہاں اگر وہ شے چل کر واپس اپنے ابتدائی مقام پر آ جاتی ہے تو اس کی منتقلی صفر ہو جائے گی۔ کیونکہ ابتدائی اور اختتامی مقام ایک ہی ہیں۔

$$6S = (t) \text{ گیند کے اوپر جانے اور آنے میں لگاؤقت}$$

$$10m/s^2 = (g) \text{ ارضی کشش اسراع}$$

کل لیا گیا وقت $(t) =$ اوپر جانے میں لگاؤقت + واپس آنے میں لگاؤقت

$$t = t_a + t_b$$

$$t_a = t_b = 3S \quad (t_a = t_b)$$

$$0 = (v) \text{ اختتامی رفتار (a)}$$

$$v = u + (-gt)$$

$$u = v + gt$$

$$u = 0 + 10 \times 3$$

$$u = + 30 \text{ m/s}$$

$$S = ut + \frac{1}{2} (-g) t^2 \quad (b)$$

$$S = 30 \times 3 + \frac{1}{2} (-10) \times 3^2$$

$$S = 90 - 45$$

$$S = 45 \text{ m}$$

(c) 3 s میں شے از حد اونچائی تک پہنچ جائے گی۔

اگلے 1 s میں طے کیا گیا فاصلہ S'

$$S' = ut + \frac{1}{2} gt^2$$

$$= 0 \times 1 + \frac{1}{2} \times 10 \times 1^2$$

$$= 0 + 5$$

$$S' = 5 \text{ m}$$

$$50 \text{ m} = 45 + 5 \text{ طے کیا گیا فاصلہ}$$

$$40 \text{ m} = 45 - 5 = \text{منتقلی}$$

یا

جب پتھر کو ٹاور سے گرایا جاتا ہے۔

$$0 = (u) \text{ ابتدائی رفتار}$$

$$x = (s) \text{ طے کیا گیا فاصلہ}$$

$$t = \text{لیا گیا وقت}$$

$$S = ut + \frac{1}{2} gt^2$$

$$X = 0 \times t + \frac{1}{2} \times 10t^2 \quad \text{جب پتھر کو اوپر کی طرف پھینکا گیا۔}$$

$$X = 5t^2 \quad \text{ابتدائی رفتار (u) = 25m/s}$$

$$(100 - X) m = (s) \text{ طے کیا گیا فاصلہ}$$

$$S = ut + \frac{1}{2} gt^2 \quad t = (t) \text{ لیا گیا وقت}$$

$$100 - x = 25 \times t + \frac{1}{2} \times (-10) t^2$$

$$X = 100 - 25t + 5t^2$$

$$x = 5t^2 - 25t + 100 \quad \text{مساوات (1) اور (2) سے}$$

$$5t^2 = 5t^2 - 25t + 100$$

$$25t = 100$$

$$t = \frac{100}{25}$$

$$t = 4s$$

دونوں پتھر 4s بعد ٹکرائیں گے۔

$$x = 5t^2 = 5 \times 4^2 = 5 \times 4 \times 4 = 80m$$

$$100 - x = 100 - 80 = 20m$$

4s بعد دونوں پتھر زمین سے 20 m کی اونچائی پر ملیں گے

(a) 29 پیرن کا نما، کولن کا نما اور اسکیرن کا نما تین قسم کے بافت ہیں۔

(b) چھلنی نلیاں، ساتھی خلیے، فلوم پیرن کا نما اور فلوم ریشے فلوم کے اجزائے ترکیبی ہوتے ہیں۔

(c) یہ اعضا کی اندر کی خالی جگہ کو بھرتے ہیں۔ اور ان اندرونی اعضا کو ذخیرہ کرنے والے سہارا فراہم کرتے ہیں۔

(a) 30 سمن تالاب میں تیرنے کے لئے قوت لگاتی ہے جس سے قوت کی سمت میں فاصلہ طے ہوا لہذا اس حالت میں کام ہوا ہے۔

(b) گدھا اپنی پیٹھ پر وزن اٹھانے کے لئے قوت لگاتا ہے لیکن وہ کوئی فاصلہ طے نہیں کرتا لہذا اس حالت میں کام نہیں ہوا۔

(c) پن جکی پانی کو اٹھانے کے لئے قوت لگاتی ہے اور قوت کی وجہ سے پانی اوپر آتا ہے لہذا اس حالت میں کام ہوا ہے۔

یا

(a) جب ایک انجن ریل گاڑی کو کھینچتا ہے تو انجن ریل گاڑی پر قوت لگاتا ہے اور ریل گاڑی فاصلہ طے کرتی ہے لہذا اس حالت میں کام ہوا ہے

(b) اناج کے دانوں کو سکھانے کے لئے نہ تو قوت لگ رہی ہے اور نہ ہی یہ فاصلہ طے کر رہا ہے لہذا اس حالت میں کوئی کام نہیں ہوا۔

(c) کشتی پر چلتی ہوئی ہوا قوت لگاتی ہے جس کی وجہ سے کشتی فاصلہ طے کرتی ہے لہذا اس حالت میں کام ہوا ہے۔

(a) 31 نہیں، آواز کے اشعاع کے لئے وسیلے کی ضرورت ہوتی ہے اور چاند کی سطح پر کوئی وسیلہ نہیں ہے۔

(i) (b) آواز کی بلندی کا تعین اس کی وسعت سے ہوتا ہے۔

(ii) آواز کے سُر کا تعین اس کے تواتر سے ہوتا ہے۔

(c) تواتر \propto آواز کا سُر

لہذا گیارہ کا سُر زیادہ ہوتا ہے۔

یا

(a) تو اتر x طول لہر = چال

$$v = \lambda \times \mu$$

(b) اکائی وقت میں اکائی رقبہ سے گزرنے والی آواز کی توانائی، آواز کی شدت کہلاتی ہے۔

آوازی بلندی اس احساس کا ناپ ہے جو ہمارے کانوں کو آواز سننے پر ہوتا ہے۔

(c) آواز لہر (ٹھوس) میں سب سے تیز سفر کرتی ہے۔

(iii) (a) 32

کیونکہ چھٹی خصوصیت والے بیج ہی فصل کی پیداوار کے لئے کافی نہیں ہیں جب تک کے آپاشی صحیح سے نہ ہو اور فرٹیلائزر کا معقول استعمال نہ کیا جائے۔

(b) فصل کے پودوں کو پختہ جن سے بہت سی بیماریاں لگ جاتی ہیں جن سے بچاؤ کے لئے حیاتیاتی کنٹرول کے طریقوں کا استعمال کرتے ہیں۔

(c) غیر حیاتیاتی عوامل: نمی، درجہ حرارت وغیرہ

حیاتیاتی عوامل: کیترے کوڑے، چوہے، بیکٹریا، پھپھوند وغیرہ

یا

(a) کراس بریڈنگ کر کے زیادہ پیداوار والی نسل حاصل کرنا، نسل ایسی ہو جو جلدی بالغ ہو جائے اور موسمی حالت کے موافق ہو۔

(b) دونوں کے رہنے کے مقام پر چھت ہونی چاہیے، صفائی کا انتظام ہو، ضرورت کے مطابق غذا ملے اور بیماریوں سے بچاؤ کے لئے دوائیاں دستیاب ہوں۔

(c) قدرتی طریقے ہیں ندی، تالاب و سمندر سے پکڑنا اور مچھلی پالنا کرنا۔

(a) 33 دو یا دو سے زیادہ فصلوں کو ایک ہی کھیت میں ایک خاص ترتیب سے اگنا مجملہ کاشت کہلاتی ہے۔

ایک زمین کے ٹکڑے پر مختلف فصلوں کو ایک کے بعد ایک پہلے سے طے شدہ طریقے سے بوناوری کاشت کہلاتی ہے۔

(b) مجملہ کاشت کے فائدے:

فصلوں کا انتخاب اس طرح کیا جاتا ہے کہ ان میں غذائی ضروریات مختلف ہوں۔

فی اکائی رقبہ پیداوار میں اضافہ ہوتا ہے۔

دوری کاشت کے فائدے:

مٹی کی ذرخیزی بنی رہتی ہے۔

مٹی میں تغذیہ کی کمی کو کم کرتی ہے۔

یہ کھرتیوار کو کنٹرول کرتی ہے۔

یا

(a) مویشی پالنے کے فائدے درج ذیل ہیں۔

دودھ کی پیداوار میں اضافہ کرنا۔
 اچھی قسم کے گوشت اور چمڑے کی فراہمی کرنا۔
 کھیتوں میں کام کرنے میں مددگار کے طور پر استعمال ہونا۔

(b) دیسی گائے: سرخ سندھی اور ساہیوال

غیر ملکی گائے: جرسی، براون سوٹز

Section - D

34	(a)	خصوصیت	ٹھوس	رقیق	گیس
		شکل	مستقل شکل ہوتی ہے	مستقل شکل نہیں ہوتی	مستقل شکل نہیں ہوتی
		حجم	مستقل ہوتا ہے	مستقل ہوتا ہے	مستقل نہیں ہوتا
		سیالیت	بہت نہیں	بہتے ہیں	بہتیں ہیں
		بین سالماتی قوت	بہت زیادہ	ٹھوس کے مقابلے کم	بہت کم
		بین سالماتی جگہ	بہت کم	ٹھوس سے زیادہ	بہت زیادہ
		داب پذیری	نہ کے برابر	دبا یا جاسکتا ہے	بہت زیادہ دبا یا جاسکتا ہے
	(b)	سختی	:	شے کی وہ صلاحیت جو اسے باہری قوت کے اثر میں اپنی شکل بنائے رکھنے میں مدد کرتی ہے۔	
		داب پذیری	:	باہر دباؤ لگانے پر شے کی شکل میں تبدیلی ہونا داب پذیری کہلاتی ہے۔ رقیق اور گیس داب پذیر ہوتی ہیں۔	
		سیالیت	:	ذرات کے بہنے کی صلاحیت سیالیت کہلاتی ہے۔	
		گیس کا برتن کو مکمل بھرنا:		گیس کے ذرات ہمیشہ حرکت میں ہوتے ہیں لہذا وہ برتن کی تمام جگہ کو بھر دیتے ہیں۔	
		شکل	:	ٹھوس کی مستقل شکل ہوتی ہے جبکہ رقیق اور گیس کی شکل بدلتی رہتی ہے۔	
		حرکی توانائی	:	ذرات میں ان کی حرکت کی وجہ سے موجود توانائی کو حرکی توانائی کہتے ہیں گیس کے ذرات کی حرکی توانائی سب سے زیادہ ہوتی ہے۔	
		کثافت	:	اکائی حجم میں موجود کمیت کثافت کہلاتی ہے۔ ٹھوس کی کثافت سب سے زیادہ ہوتی ہے۔	

یا

- (a) گیس کے سالمات کی حرکی توانائی زیادہ ہوتی ہے جس کی وجہ سے وہ ہر سمت میں حرکت کرتے ہیں اور برتن کی تمام جگہ کو بھر دیتے ہیں۔
- (b) گیس کے ذرات ہمیشہ حرکت میں ہوتے ہیں اس دوران وہ آپس میں اور برتن کی دیواروں سے ٹکراتے ہیں جس کی وجہ سے برتن کی دیواروں پر دباؤ بڑھتا ہے۔
- (c) لکڑی کی ٹیبل کی شکل اور حجم دونوں ہی مستقل ہوتے ہیں دباؤ لگانے پر یہ اپنی شکل نہیں بدلتی لہذا یہ ایک ٹھوس شے ہے۔
- (d) ہوا کے ذرات میں قوت کشش بہت کم ہوتی ہے کم قوت لگانے پر بھی انہیں الگ کیا جاسکتا ہے۔ جبکہ لکڑی کے ٹکڑے

میں ذرات کے درمیان قوت کشش زیادہ ہوتی ہے ان کو الگ کرنے کے لئے ہمیں زیادہ قوت کی ضرورت ہوتی ہے۔

(e) برف پانی پر اسلئے تیرتی ہے کیونکہ اس کی کثافت پانی سے کم ہوتی ہے۔

(a) 35 متجانس آمیزہ: سوڈا اور سرکہ، چھنی ہوتی چائے، ہوا

غیر متجانس آمیزہ: لکٹری، مٹی

(b) بے رنگ رقیق کا نقطہ انہال معلوم کریں گے۔ اگر رقیق کا نقطہ انہال 100°C (373K) آیا تو یہ پانی ہے۔ کیونکہ اشیا کا نقطہ انہال متعین رہتا ہے۔

(c) خالص اشیا: برف، لوہا، ہائڈروکلورک ایسڈ، کپلیم آکسائیڈ اور مرمری

(d) محلول: سمندری پانی، ہوا، سوڈا اور

(e) دودھ اور اشارچ کا محلول یا

(a) عناصر مرکبات آمیزے

سوڈیم کپلیم کاربونیٹ مٹی

چاندی صابن چینی کا محلول

ٹن میتھین کونلہ

سلیکون کاربن ڈائی آکسائیڈ ہوا

خون

(b) (i) کونکس لائیم (کپلیم آکسائیڈ) : کپلیم اور آکسیجن

(ii) ہائڈروجن برومائڈ : ہائڈروجن اور برٹین

(iii) بیکنگ سوڈا (سوڈیم، ہائڈروجن، کاربونیٹ) : سوڈیم، ہائڈروجن، کاربن اور آکسیجن

(iv) پوٹاشیم سلفیٹ : پوٹاشیم، سلفر اور آکسیجن

(c) ہوا چینی کا دھواں روئی۔ پانی شہد چاک لوہا

(a) 36 (i) سوڈیم آکسائیڈ Na_2O

(ii) ایلومینیم کلورائیڈ AlCl_3

(iii) سوڈیم سلفائیڈ Na_2S

(iv) میگنیشیم ہائڈرو آکسائیڈ $\text{Mg}(\text{OH})_2$

(b) (i) ZnO کی ضابطہ اکائی کمیت $= 65 + 16 = 81\text{u}$

(ii) Na_2O کی ضابطہ اکائی کمیت $= 2 \times 23 + 16 = 46 + 16 = 62\text{u}$

(iii) K_2CO_3 کی ضابطہ اکائی کمیت $= 2 \times 39 + 12 + 3 \times 16 = 78 + 12 + 48 = 138\text{u}$

- یا
- MgCl₂ میکینیشیم کلورائیڈ (i) (a)
- Cu (NO₃)₂ کا پرائیڈریٹ (ii)
- Al₂ (SO₄)₃ ایلمینیم سلفیٹ (iii)
- CaCO₃ کیلشیم کاربونیٹ (iv)
- C₂H₂ کی مولر کمیت = 2x12+2x1+24+2 =26g (i) (b)
- P₄ کی مولر کمیت = 4x31 =124 kg (ii)
- HCl کی مولر کمیت = 1x1 + 1x35.5 =1+35.5=36.5 g (iii)
- HNO₃ کی مولر کمیت = 1x1 + 1x14+3x16=1+14+48=63 g (iv)

Section-E

- (iii) (a) 37
- (ii) (b)
- (i) (c)
- یا (iv) (d) کاربن کی کمیت 124 ہے کیونکہ اس میں 6 پروٹون اور 6 نیوٹران ہوتے ہیں۔
- (i) (a) 38
- (iii) (b)
- (iv) (c)
- (iv) (d) یا (iv)
- (i) (c)
- یا (iv) (d) کاربن کی کمیت 124 ہے کیونکہ اس میں 6 پروٹون اور 6 نیوٹران ہوتے ہیں۔
- (i) (a) 38
- (iii) (b)
- (iv) (c)
- (iv) (d) یا (iv)
- (بصارت سے محروم طلبہ کے لئے)
- (iv) (a)
- (ii) (b)
- (ii) (c)
- (iii) (d) یا (i)

محفوظ عضلات	ہموار عضلات	قلبی عضلات
ساخت کی بنیاد پر فرق:		
<ul style="list-style-type: none"> • خلیے اسطوانی ہوتے ہیں • خلیے شاخ دار ہوتے ہیں • خلیے کثیر مرکز والے ہوتے ہیں۔ • ان میں ہلکی اور گہری دھاریاں ہوتی ہیں۔ 	<ul style="list-style-type: none"> • خلیے لمبے ہوتے ہیں • خلیے شاخ دار نہیں ہوتے۔ • خلیوں میں ایک مرکزہ ہوتا ہے۔ • ان میں دھاریاں نہیں ہوتی۔ 	<ul style="list-style-type: none"> • خلیے اسطوانی ہوتے ہیں • خلیے شاخ دار ہوتے ہیں • خلیوں میں ایک مرکزہ ہوتا ہے۔ • دھندلی دھاریاں موجود ہوتی ہیں۔
کام کی بنیاد پر فرق:		
<ul style="list-style-type: none"> • یہ عضلات ہاتھ، پیر اور زبان میں پائے جاتے ہیں اور ان کو حرکت کرنے میں مدد کرتے ہیں۔ • اختیار کی حرکت کو کنٹرول کرتے ہیں۔ 	<ul style="list-style-type: none"> • یہ عضلات غذائی قلمی، خون کی نالیوں، پیشاب کی نالی، آنکھ کی پتلی اور پھیپھڑوں کی ہوائی تھیلیوں میں پائے جاتے ہیں۔ • یہ غیر اختیاری حرکت کے لئے ذمہ دار ہوتے ہیں۔ 	<ul style="list-style-type: none"> • یہ دل میں پائے جاتے ہیں۔ • دل کے پھیلنے اور سکڑنے کو ہی عضلات کنٹرول کرتے ہیں۔

(بصارت سے محروم طلبہ کے لئے)

- (a) عضلاتی بافت اور عصبی بافت
- (b) عصبی بافت
- (c) ٹنڈن
- (d) خاندان کے افراد دیکھ بھال کرنے والے، ذمہ دار، فرض کی ادائیگی کرنے والے اور رحم دل ہیں۔